Türkçe

Bu kılavuzda ele alınan konular:

- "Güvenlik bilgileri" sayfa 53.
- "Kurulum sorunlarını giderme" sayfa 54.
- "Daha fazla bilgi alma" sayfa 58.

Güvenlik bilgileri

- Sadece bu ürünle birlikte sağlanan güç kaynağı ve güç kablosunu veya üretici tarafından onaylanmış yedek güç kaynağı ve güç kablosunu kullanın.
- Güç kaynağını, ürünün yakınında bulunan ve kolayca erişilebilen bir elektrik prizine takın.
- Bu elkitabında açıklananlar dışındaki hizmet ve onarımlar için yetkili servise başvurun.
 - DÝKKAT: Faks özelliğini şimşekli havalarda kullanmayın. Şimşekli havalarda, bu ürünü kurmayın veya güç kaynağını veya telefon gibi elektrik tesisatı işlemlerini ya da kablo döşeme işlemlerini yapmayın.

Kurulum sorunlarını giderme

Belirti	Çözüm
Power (Güç) düğmesine basıldığında Power (Güç) ışığı yanmıyor.	 Güç kablosunun All-In-One aygıtına doğru yerleştirildiğinden emin olun. Güç kablosunu önce prizden, ardından da All-In-One aygıtından çıkarın. Güç kablosunu All-In-One aygıttaki bağlantı noktasına tam oturacak şekilde iterek, yeniden takın. All-In-One aygıtını diğer aygıtların kullanmakta olduğu bir prize bağlayarak, aygıtın çalışan bir elektrik prizine takılı olduğundan emin olun.
All-In-One aygıtın kontrol panelinde görüntülenen dil yanlış	 All-In-One'ı açmak için Güç düğmesine basın. Menu (Menü) düğmesine basın. En son öğeye erişene kadar aşağı ok düğmesine basın. Yukarı ok düğmesine iki kere basın. İstediğiniz dil kontrol paneli ekranında görüntülenene kadar sağ ok düğmesine basın. Dili seçmek için Select (Seç) düğmesine basın.
All-In-One bilgisayarla iletişim kurmuyor.	İşletim sisteminizin, bu işletim sistemlerini destekleyen All-In-One aygıtı ile uyumlu olduğundan emin olun: • Windows 98 • Windows XP • Windows Me • Mac OS X sürüm 10.2.3 • Windows 2000 veya sonraki sürümler All-In-One aygıtınız bilgisayarınıza USB hub veya anahtar kutusu gibi harici bir aygıt üzerinden mi bağlı? Bu harici aygıtlar üzerinden bağlıysa, USB kablosunun diğer aygıtlarla olan bağlantısını çıkarın ve All-In-One aygıtını doğrudan bilgisayarınıza ve All-In-One aygıtınıza bağlı olan USB kablosunu çıkarın ve yeniden takın.

Belirti	Çözüm
Hizalama veya sınama sayfası yazdırılamıyor	
	Power (Güç) düğmesine basın. Güç ışığı yanmıyorsa, bkz: "Power (Güç) düğmesine basıldığında Power (Güç) ışığı yanmıyor." sayfa 54.
	Kağıdın kağıt desteğine doğru bir şekilde yüklenip yüklenmediğini denetleyin. Yardım için, All-In-One aygıtınızla birlikte sağlanan <i>Kurulum</i> sayfasına bakın.
	Yazıcı kartuşlarının alt tarafındaki etiketi ve şeffaf bandı mutlaka çıkarın.
	Yazıcı kartuşlarının doğru takıldığından emin olun. Siyah veya fotoğraf kartuşu sol taşıyıcıya ve renkli kartuş ise sağ taşıyıcıya takılı olmalıdır.
Kontrol paneli ekranında Paper Jam (Kağıt Sıkışması) mesajı görüntülenir.	1 Kağıdı sıkıca tutup, yavaşça yazıcıdan çekin.
	2 Kontrol panelindeki Select (Seç) düğmesine basın.
	3 EKSIK saytaları yeniden yazdırın.

Belirti	Çözüm
All-In-One aygıtı düzgün çalışmıyor ya da All-In-One aygıtınızı bilgisayarla kullanmaya çalıştığınızda iletişim hatası mesajı görünüyor.	Yazılımın doğru bir şekilde yüklü olup olmadığına bakın.
	Windows için
	Masaüstünüzde, Başlat → Programlar veya Tüm Programlar 'ı tıklatın.
	Lexmark 4300 Series program listenizde görünmüyorsa, bkz: "Yazılımı kaldırma ve yeniden yükleme" sayfa 57.
	Mac OS X için
	Masaüstünüzde Lexmark 4300 Series klasörü var mı? Yoksa, bkz: "Yazılımı kaldırma ve yeniden yükleme" sayfa 57
	All-In-One aygıtının varsayılan yazıcı olarak ayarlanıp ayarlanmadığına bakın.
	Windows için
	 Başlat → Ayarlar → Yazıcılar (Windows 98, Me, 2000) öğelerini tıklatın.
	Başlat → Denetim Masası → Yazıcılar ve Fakslar (Windows XP) öğelerini tıklatın.
	2 Yazıcının yanında varsayılan yazıcı olarak ayarlandığını gösteren bir onay işareti olmadığı sürece, Lexmark 4300 Series öğesini sağ tıklatın ve Varsayılan Yazıcı Olarak Ayarla seçeneğini belirtin.
	Mac OS 10.2.3 için
	 Masaüstünüzde, Lexmark 4300 Series klasörü olup olmadığına bakın. Masaüstünde görünmüyorsa, All-In-One yazılımını yükleyin.
	2 Finder Desktop'ta, Applications (Uygulamalar) → Utilities (Yardımcı Programlar) → Print Center (Yazıcı Merkezi) öğelerini seçin.
	Mac OS 10.3 için
	 Finder Desktop'ta, Applications (Uygulamalar) → Utilities (Yardımcı Programlar) → Printer Setup Utility (Yazıcı Kurulumu Yardımcı Programı) öğelerini seçin.
	2 Listeden Lexmark 4300 Series seçeneğini belirtin.
	3 Make Default (Varsayılan Yap) seçeneğini belirtin.
	Diğer cihazlara bağlı olan USB kablosunu çıkarın ve bu kabloyla doğrudan bilgisayarınızla All-In-One'nizi bağlayın.

Yazılımı kaldırma ve yeniden yükleme

Windows için:

Masaüstünüzde, Başlat → Programlar → Lexmark 4300
 Series → Lexmark 4300 Series Yazıcısını Kaldır öğesini tıklatın.

Not: Lexmark 4300 Series Yazıcısını Kaldır seçeneği listede yoksa, 3. adıma geçin.

- 2 Yazılımını kaldırmak için ekranınızdaki yönergeleri izleyin.
- **3** All-In-One yazılımını yeniden yüklemeden önce bilgisayarınızı yeniden başlatın.
- 4 Yazılımı yüklemek için, CD'yi takın ve ekranda görüntülenen yönergeleri izleyin.

Yükleme ekranı görüntülenmezse:

- 1 Yeni Donanım ekranında **İptal**'i tıklatın.
- **2** All-In-One yazılım CD'sini çıkarın ve yeniden yerleştirin.

All-In-One yazılım yükleme ekranı görüntülenmezse:

a Masaüstünüzden **Bilgisayarım** (Windows 98, Me, 2000) simgesini çift tıklatın.

Windows XP kullanıcıları, **Başlat** \rightarrow **Bilgisayarım**'ı tıklatın.

- **b** CD-ROM sürücüsü simgesini çift tıklatın. Gerekirse, **setup.exe** dosyasını çift tıklatın.
- All-In-One yazılımı ekranda göründüğünde, Yükle veya Şimdi
 Yükle öğesini tıklatın.
- **d** Kurulumu tamamlamak için ekrana gelen yönergeleri uygulayın.

Mac OS X için

- 1 Masaüstünüzde Lexmark 4300 Series klasörünü çift tıklatın.
- **2 4300 Series Uninstaller** uygulamasını çift tıklatın.

Not: Lexmark 4300 Series klasörü veya 4300 Series Uninstaller seçeneği listede yoksa, 4. adıma geçin.

- **3** All-In-One yazılımını kaldırmak için ekranınızdaki yönergeleri izleyin.
- **4** All-In-One yazılımını yeniden yüklemeden önce bilgisayarınızı yeniden başlatın.
- 5 Yazılımı yüklemek için, CD'yi takın, **4300 Series Installer** seçeneğini tıklatın ve ekranda görüntülenen yönergeleri izleyin.

Daha fazla bilgi alma

Bu çözümler sorununuzu çözümlemez:

- All-In-One aygıtınızla birlikte sağlanan Kurulum sayfasına bakın.
- *Kullanım Kılavuzu*'na veya işletim sisteminin Yardım konularına bakın:

Windows için: Masaüstünüzde Lexmark 4300 Series Kullanım Kılavuzu simgesini çift tıklatın.

Not: Yazılım yüklemesi sırasında *Kullanım Kılavuzu*'nu bilgisayarınıza kopyalamadıysanız, All-In-One yazılım CD'sini yeniden takın ve **Kullanım Kılavuzunu Görüntüle** simgesini tıklatın.

Mac OS X için

- 1 Masaüstünüzde Lexmark 4300 Series klasör simgesini çift tıklatın.
- 2 Lexmark 4300 Series Help (Yardım) simgesini çift tıklatın.
- 3 Troubleshooting (Sorun Giderme) sekmesini tıklatın.
- Lexmark Solution Center yazılımına bakın (sadece Windows):
 - 1 Lexmark Imaging Studio simgesini çift tıklatın.
 - 2 Maintain/Troubleshoot (Bakım/Sorun Giderme) düğmesini tıklatın.
- Yardım almak için, http://support.lexmark.com/ adresine gidin.