

Guide des supports

L'imprimante prend en charge les formats de papier et les autres supports spéciaux suivants. Sélectionnez des formats personnalisés allant jusqu'au format maximal spécifié pour le paramètre Universel.

Formats, types, grammages et capacités de papier pris en charge

Types et grammages de papier pris en charge par l'imprimante

Le moteur de l'imprimante et le chemin recto verso prennent en charge les grammages de papier allant de 60 à 90 g/m². Le chargeur multifonction prend en charge les grammages de papier allant de 60 à 163 g/m².

Remarque : ces options sont disponibles sur certains modèles uniquement.

Type de papier	Tiroir 250 feuilles standard (Tiroir 1)	Tiroir 250 feuilles standard ou optionnel (Tiroir 2)	Tiroir 550 feuilles optionnel (Tiroir 2)	Chargeur multi-fonction	Chemin papier recto verso
Papier • Normal • Léger • Lourd • Grené/Chiffon • Recyclé • Personnalisé	✓	✓	✓	✓	✓
Papier qualité	✓	✓	✓	✓	✓
Papier à en-tête	✓	✓	✓	✓	✓
Préimprimé	✓	✓	✓	✓	✓
Papier couleur	✓	✓	✓	✓	✓
Bristol	X	X	X	✓	X
Papier glacé	X	X	X	X	X
Étiquettes en papier¹	✓	✓	✓	✓	X
Transparents	✓	X	X	✓	X
Enveloppes (lisses)²	X	X	X	✓	X

¹ Les étiquettes papier à une seule face sont prises en charge pour une utilisation occasionnelle. Il est recommandé de ne pas imprimer plus de 20 pages d'étiquettes papier par mois. Les étiquettes en vinyle, de pharmacie et double face ne sont pas prises en charge.

² Utilisez des enveloppes qui restent bien à plat lorsqu'elles sont posées individuellement sur une table, face à imprimer vers le bas.

Formats de papier pris en charge par l'imprimante

Remarque : ces options sont disponibles sur certains modèles uniquement.

Format de papier	Dimensions	Tiroir 250 feuilles standard (Tiroir 1)	Tiroir 250 feuilles standard ou optionnel (Tiroir 2)	Tiroir 550 feuilles optionnel (Tiroir 2)	Chargeur multi-fonction	Chemin papier recto verso
A4	210 x 297 mm	✓	✓	✓	✓	✓
A5	148 x 210 mm	✓	✓	✓	✓	X
A6¹	105 x 148 mm	✓	X	X	✓	X
Exécutive US	184 x 267 mm	✓	✓	✓	✓	X
Folio	216 x 330 mm	✓	✓	✓	✓	✓
JIS B5	182 x 257 mm	✓	✓	✓	✓	X
Légal US	216 x 356 mm	✓	✓	✓	✓	✓
Lettre US	216 x 279 mm	✓	✓	✓	✓	✓
Oficio (Mexico)²	216 x 340 mm	✓	✓	✓	✓	✓
Statement	140 x 216 mm	✓	✓	✓	✓	X
Universel³	76,2 x 127 mm jusqu'à 216 x 356 mm	✓	✓	✓	✓	X
Enveloppe B5	176 x 250 mm	X	X	X	✓	X
Enveloppe C5	162 x 229 mm	X	X	X	✓	X
Enveloppe DL	110 x 220 mm	X	X	X	✓	X
Enveloppe 7 3/4 (Monarch)	98 x 191 mm	X	X	X	✓	X
Enveloppe 9	98 x 225 mm	X	X	X	✓	X
Enveloppe 10	105 x 241 mm	X	X	X	✓	X
Autre enveloppe	216 x 356 mm	X	X	X	✓	X

¹ A6 est uniquement pris en charge pour du papier sans machine sur longueur.

² Ce paramètre de format ajuste la page au format 216 x 356 mm à moins que le format ne soit spécifié par le logiciel.

³ Pour utiliser un format de papier non répertorié, définissez un format de papier Universel. Pour plus d'informations, reportez-vous à « Configuration des paramètres de papier Universel », page 3.

Capacités des supports

Les capacités des tiroirs et du chargeur multifonction sont calculées sur la base du papier 75 g/m².

Charger jusqu'à	Remarques
Tiroir 1 250 feuilles de papier 150 feuilles de papier au format A6 50 étiquettes papier 50 transparents	Les étiquettes en vinyle, de pharmacie ou double face ne sont pas prises en charge. Utilisez uniquement des étiquettes en papier.
Tiroir 2 250 ou 550 feuilles de papier 50 étiquettes papier	Il n'est possible de connecter à l'imprimante que deux bacs à la fois. La quantité maximale de papier pouvant être chargée dépend du tiroir dont vous disposez (250 ou 550 feuilles). Remarque : selon le modèle de votre imprimante, le tiroir 2 peut être un tiroir optionnel à 250 ou 550 feuilles.
Chargeur multifonction 50 feuilles de papier 15 étiquettes papier 10 transparents 10 feuilles bristol 7 enveloppes	Placez la feuille dans le chargeur multifonction en veillant à ne pas dépasser le point où le bord d'attaque entre en contact avec les guide-papier. Ne forcez pas le papier à entrer dans le chargeur.

Configuration des paramètres de papier Universel

Le paramètre Format papier Universel est un paramètre défini par l'utilisateur qui permet d'imprimer sur des formats de papier qui ne sont pas prédéfinis dans les menus de l'imprimante. Définissez le format de papier pour le tiroir spécifié sur Universel lorsque le format souhaité n'est pas disponible dans le menu Format de papier. Spécifiez ensuite tous les paramètres du format Universel suivants pour votre papier :

- Unités de mesure (pouces ou millimètres)
- Hauteur portrait et Largeur portrait
- Sens d'alimentation

Remarque : le plus petit format de papier pris en charge est 762 x 127 mm ; le plus grand est 216 x 356 mm.

Spécifiez une unité de mesure.

- 1 Assurez-vous que l'imprimante est sous tension et que le message **Prêt** s'affiche.
- 2 Dans le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur .
 ✓ **Menu Papier** s'affiche.
- 3 Appuyez sur .
- 4 Appuyez sur la flèche vers le bas jusqu'à ce que le message ✓ **Configuration générale** s'affiche, puis appuyez sur .
- 5 Appuyez sur la flèche vers le bas jusqu'à ce que le message **Unités de mesure** s'affiche, puis appuyez sur .
- 6 Appuyez sur la flèche vers le bas jusqu'à ce que ✓ l'unité de mesure appropriée s'affiche, puis appuyez sur .
 Le message **Sélection en cours** s'affiche, suivi par le menu **Configuration générale**.

Indiquez la hauteur et la largeur du papier.

La définition d'une hauteur et d'une largeur spécifique pour le format de papier Universel (dans l'orientation Portrait) permet à l'imprimante de prendre en charge le format, y compris les fonctions standard telles que l'impression recto verso et l'impression de plusieurs pages sur une seule feuille.

Remarque : sélectionnez **Hauteur portrait** pour régler le paramètre Hauteur du papier ou **Largeur papier** pour régler la largeur du papier ou les deux. Instructions pour régler les deux paramètres.

- 1 Dans le menu Configuration générale, appuyez sur la flèche vers le bas jusqu'à ce que **✓ Largeur portrait** s'affiche, puis appuyez sur **✓**.
- 2 Appuyez sur la flèche de gauche pour diminuer le paramètre ou sur celle de droite pour l'augmenter, puis appuyez sur **✓**.
Le message **Sélection en cours** s'affiche, suivi par le menu **Configuration générale**.
- 3 Dans le menu Configuration générale, appuyez sur la flèche vers le bas jusqu'à ce que **✓ Hauteur portrait** s'affiche, puis appuyez sur **✓**.
- 4 Appuyez sur la flèche de gauche pour diminuer le paramètre ou sur celle de droite pour l'augmenter, puis appuyez sur **✓**.
Le message **Sélection en cours** s'affiche, suivi par le menu **Configuration générale**.
- 5 Appuyez puis relâchez **↶** jusqu'à ce que le message **Prêt** s'affiche.

Spécification d'un sens d'alimentation

Le paramètre Bord court correspond au paramètre usine pour le sens d'alimentation pour les paramètres de papier Universel. Le menu Sens d'alimentation s'affiche dans le menu Configuration générale uniquement si l'option Bord long est disponible. Si nécessaire, spécifiez si le papier doit entrer dans l'imprimante par le bord long ou le bord court.

- 1 Dans le menu Configuration générale, appuyez sur la flèche vers le bas jusqu'à ce que le message **Sens d'alimentation** s'affiche, puis appuyez sur **✓**.
- 2 Appuyez sur la flèche vers le bas jusqu'à ce que le message **✓ Bord court** ou **✓ Bord long** s'affiche, puis appuyez sur **✓**.

Stockage du papier

Suivez les recommandations ci-après afin d'éviter les bourrages et les problèmes de qualité d'impression :

- Pour obtenir des résultats optimaux, stockez le support dans un environnement où la température est d'environ 21 °C et l'humidité relative de 40 %. La plupart des fabricants d'étiquettes recommandent une température comprise entre 18 et 24 °C (65 et 75 °F) et une humidité relative de 40 à 60 %.
- Dans la mesure du possible, stockez le support dans des cartons et sur une palette ou une étagère, plutôt qu'à même le sol.
- Stockez les ramettes sur une surface plane.
- Ne placez rien sur les ramettes de supports d'impression.