



## Vodič za izbornike

Kolovoz 2017.

[www.lexmark.com](http://www.lexmark.com)

## **Obavijest o izdanju**

Kolovoza 2017.

**Sljedeći se odlomak ne primjenjuje u bilo kojoj državi u kojoj su njegove odredbe u neskladu s lokalnim zakonom:** LEXMARK INTERNATIONAL, INC., PRUŽA OVU PUBLIKACIJU "TAKVU KAKVA JEST", BEZ IKAKVOG JAMSTVA, IZRIČITOG ILI PODRAZUMIJEVANOG, UKLJUČUJUĆI, ALI BEZ ODGOVORA NA NAVEDENO, PODRAZUMIJEVANA JAMSTVA PRIKLADNOSTI ZA PRODAJU I PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU. Neke savezne države ne dopuštaju ograničavanje izričitih i podrazumijevanih jamstava te se stoga ova izjava možda ne odnosi na vas.

Ova publikacija može sadržavati tehničke ili tipografske pogreške. Ovdje sadržane informacije povremeno se mijenjaju; te promjene naći će se u naknadnim izdanjima. Poboljšanja ili promjene opisanih proizvoda ili programa mogu se primijeniti u bilo koje vrijeme.

U ovoj publikaciji spominju se određeni proizvodi, programi ili usluge, ali to ne znači da ih proizvođač namjerava učiniti dostupnima u svim državama u kojima posluje. Kada se spominje određeni proizvod, program ili usluga, time se ne tvrdi niti se podrazumijeva da se smije koristiti isključivo dotični proizvod, program ili usluga. Umjesto njega, može se koristiti i bilo koji drugi proizvod, program ili usluga sličnih funkcionalnosti koja ne narušava nikakva postojeća prava intelektualnog vlasništva. Procjena i provjera rada u kombinaciji s drugim proizvodima, programima ili uslugama, osim onima koje je proizvođač izričito naveo, odgovornost je korisnika.

Ako trebate tehničku podršku tvrtke Lexmark, posjetite <http://support.lexmark.com>.

Ako trebate informacije o potrošnom materijalu i preuzimanjima, posjetite [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

**© 2016 Lexmark International, Inc.**

**Sva prava zadržana.**

### **Zaštitni znakovi**

Lexmark i logotip Lexmark zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke Lexmark International, Inc. u SAD-u i/ili drugim državama.

Svi drugi zaštitni znakovi vlasništvo su odgovarajućih vlasnika.

# Sadržaj

Obavijest o izdanju.....	2
Karta izbornika.....	7
Karta izbornika.....	7
Uređaj.....	9
Preference.....	9
Zaslon udaljenog operatera.....	10
Obavijesti.....	11
Upravljanje napajanjem.....	13
Podaci poslani tvrtki Lexmark.....	14
Pristupačnost.....	14
Vraćanje tvornički zadanih postavki.....	15
Održavanje.....	15
Vidljive ikone početnog zaslona.....	20
O pisaču.....	20
Ispisivanje.....	21
Izgled.....	21
Završna obrada.....	22
Postavljanje.....	23
Kvaliteta.....	24
Knjigovodstvo zadataka.....	25
XPS.....	27
PDF.....	27
PostScript.....	27
PCL.....	28
HTML.....	30
Slika.....	30
Papir.....	31
Konfiguriranje odlagača.....	31
Konfiguriranje medija.....	32
Konfiguriranje odjeljka.....	33

<b>Kopiranje.....</b>	<b>34</b>
Zadane vrijednosti za kopiranje.....	34
<b>Faksiranje.....</b>	<b>38</b>
Način rada faksiranja.....	38
Postavljanje analognog faks-uređaja.....	38
Postavljanje poslužitelja za faks-uređaj.....	47
<b>E-pošta.....</b>	<b>51</b>
Postavljanje e-pošte.....	51
Zadane postavke e-pošte.....	52
Postavljanje web-veza.....	57
<b>FTP.....</b>	<b>58</b>
Zadane postavke FTP-a.....	58
<b>USB pogon.....</b>	<b>63</b>
Skeniranje flash pogona.....	63
Ispisivanje s flash pogona.....	67
<b>Mreža/priklučci.....</b>	<b>69</b>
Pregled mreže.....	69
Bežično.....	69
Ethernet.....	71
TCP/IP.....	72
IPv6.....	74
SNMP.....	75
IP Sec.....	75
802.1x.....	76
LPD konfiguracija.....	76
Postavke za HTTP/FTP.....	77
Paralelno [x].....	78
ThinPrint.....	79
USB.....	79
Google Cloud Print.....	80

<b>Sigurnost.....</b>	<b>81</b>
Metode prijave.....	81
Izrada rasporeda za USB uređaje.....	82
Zapisnik sigurnosne revizije.....	82
Ograničenja prijave.....	85
Postavljanje povjerljivog ispisivanja.....	85
Šifriranje diska.....	86
Brisanje privremenih podatkovnih datoteka.....	86
Postavke Solutions LDAP-a.....	86
Upravljanje mobilnim uslugama.....	87
Razno.....	87
<b>Izvješća.....</b>	<b>88</b>
Stranica s postavkama izbornika.....	88
Uređaj.....	88
Ispisivanje.....	88
Prečaci.....	88
Faksiranje.....	89
Mreža.....	89
<b>Pomoć.....</b>	<b>90</b>
Pomoć.....	90
<b>Rješavanje problema.....</b>	<b>91</b>
Rješavanje problema.....	91
<b>Indeks.....</b>	<b>92</b>



# Karta izbornika

## Karta izbornika

Napomene:

- Izbornici se mogu razlikovati ovisno o modelu pisača i razini programskih datoteka pisača.
- Dodatne informacije o ažuriranju programskih datoteka pisača potražite na web-stranici <http://support.lexmark.com/firmware> ili se obratite predstavniku tvrtke Lexmark.

Uređaj	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Preference</a></li> <li><a href="#">Zaslon udaljenog operatera</a></li> <li><a href="#">Obavijesti</a></li> <li><a href="#">Upravljanje napajanjem</a></li> <li><a href="#">Podaci poslani tvrtki Lexmark</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Pristupačnost</a></li> <li><a href="#">Vraćanje tvornički zadanih postavki</a></li> <li><a href="#">Održavanje</a></li> <li><a href="#">Vidljive ikone početnog zaslona</a></li> <li><a href="#">O ovom pisaču</a></li> </ul>
Ispisivanje	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Izgled</a></li> <li><a href="#">Završna obrada</a></li> <li><a href="#">Postavljanje</a></li> <li><a href="#">Kvaliteta</a></li> <li><a href="#">Knjigovodstvo zadataka</a></li> <li><a href="#">XPS</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">PDF</a></li> <li><a href="#">PostScript</a></li> <li><a href="#">PCL</a></li> <li><a href="#">HTML</a></li> <li><a href="#">Slika</a></li> </ul>
Papir	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Konfiguriranje odlagača</a></li> <li><a href="#">Konfiguriranje medija</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Konfiguriranje odjeljka</a></li> </ul>
Kopiranje	<a href="#">Zadane vrijednosti za kopiranje</a>	
Faksiranje	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Način rada faksiranja</a></li> <li><a href="#">Postavljanje analognog faks-uređaja</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Postavljanje poslužitelja za faks-uređaj</a></li> </ul>
E-pošta	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Postavljanje e-pošte</a></li> <li><a href="#">Zadane postavke e-pošte</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Postavljanje web-veza</a></li> </ul>
FTP	<a href="#">Zadane postavke FTP-a</a>	
USB pogon	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Skeniranje flash pogona</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Ispisivanje s flash pogona</a></li> </ul>
Mreža/priklučci	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Pregled mreže</a></li> <li><a href="#">Bežično</a></li> <li><a href="#">Ethernet</a></li> <li><a href="#">TCP/IP</a></li> <li><a href="#">IPv6</a></li> <li><a href="#">SNMP</a></li> <li><a href="#">IP Sec</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">802.1x</a></li> <li><a href="#">LPD konfiguracija</a></li> <li><a href="#">Postavke za HTTP/FTP</a></li> <li><a href="#">Paralelno [x]</a></li> <li><a href="#">ThinPrint</a></li> <li><a href="#">USB</a></li> <li><a href="#">Google Cloud Print</a></li> </ul>

Sigurnost	<ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#"><u>Metode prijave</u></a></li><li>• <a href="#"><u>Izrada rasporeda za USB uređaje</u></a></li><li>• <a href="#"><u>Zapisnik sigurnosne revizije</u></a></li><li>• <a href="#"><u>Ograničenja prijave</u></a></li><li>• <a href="#"><u>Postavljanje povjerljivog ispisivanja</u></a></li><li>• <a href="#"><u>Šifriranje diska</u></a></li><li>• <a href="#"><u>Brisanje privremenih podatkovnih datoteka</u></a></li><li>• <a href="#"><u>Postavke Solutions LDAP-a</u></a></li><li>• <a href="#"><u>Upravljanje mobilnim uslugama</u></a></li><li>• <a href="#"><u>Razno</u></a></li></ul>
Izvješća	<ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#"><u>Stranica s postavkama izbornika</u></a></li><li>• <a href="#"><u>Uređaj</u></a></li><li>• <a href="#"><u>Ispisivanje</u></a></li><li>• <a href="#"><u>Prečaci</u></a></li><li>• <a href="#"><u>Faksiranje</u></a></li><li>• <a href="#"><u>Mreža</u></a></li></ul>
Pomoć	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ispisivanje svih uputa</li><li>• Upute za kvalitetu boje</li><li>• Upute za povezivanje</li><li>• Upute za kopiranje</li><li>• Upute za e-poštu</li><li>• Vodič za faks</li><li>• Informativne upute</li><li>• Upute za medije</li><li>• Upute za premještanje</li><li>• Upute za kvalitetu ispisivanja</li><li>• Upute za skeniranje</li><li>• Upute za potrošni materijal</li></ul>
<a href="#"><u>Rješavanje problema</u></a>	Ispiši stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa

# Uređaj

## Preference

Stavka izbornika	Opis
<b>Jezik prikaza</b> [Popis jezika]	Postavite jezik teksta koji se prikazuje na zaslonu. <b>Napomena:</b> Nisu svi jezici dostupni na svim modelima pisača. Za neke jezike možda ćete morati instalirati poseban hardver.
<b>Država/regija</b> [Popis država]	Identificirajte državu za koju je konfiguriran rad pisača.
<b>Pokretanje početnog postavljanja</b> Uključeno Isključeno*	Pokrenite čarobnjak za postavljanje.
<b>Tipkovnica</b> Vrsta tipkovnice [Popis jezika]	Odaberite jezik kao vrstu tipkovnice.
<b>Prikazane informacije</b> Tekst za prikaz 1 Tekst za prikaz 2 Prilagođeni tekst 1 Prilagođeni tekst 2	Odredite koje će se informacije prikazivati na početnom zaslonu.
<b>Datum i vrijeme</b> Konfiguriraj Trenutni datum i vrijeme Ručno postavljanje datuma i vremena Format datuma Format vremena Vremenska zona Vremenska razlika u odnosu na UTC (GMT) Početak ljetnog vremena Završetak ljetnog vremena Pomak ljetnog vremena Network Time Protocol Omogući NTP NTP poslužitelj Omogući provjeru autentičnosti ID ključa Lozinka	Konfigurirajte datum i vrijeme pisača. <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Opcije Vremenska razlika u odnosu na UTC (GMT), Početak ljetnog vremena, Završetak ljetnog vremena i Pomak ljetnog vremena prikazuju se samo u aplikaciji Embedded Web Server kod nekih modela pisača.</li> <li>Opcije ID ključa i Lozinka prikazuju se samo ako je opcija Omogući provjeru autentičnosti postavljena na Ključ MD5.</li> </ul>
<b>Formati papira</b> SAD* Metrički	Odredite mjernu jedinicu za formate papira. <b>Napomena:</b> Početnu postavku formata papira određuje država ili regija odabrana u čarobnjaku za početno postavljanje.
<b>Osvjetljenje zaslona</b> 20 – 100 % (100*)	Prilagodite svjetlinu zaslona.
<b>Napomena:</b> Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadalu postavku.	

Stavka izbornika	Opis
<b>Pristup flash pogonu</b> Omogućeno* Onemogućeno	Omogućite pristup flash pogonu.
<b>Dopusti uklanjanje pozadine</b> Isključeno Uključeno*	Dopustite uklanjanje slike pozadine u zadacima kopiranja, faksiranja, e-pošte, FTP-a ili skeniranja na USB.
<b>Dopusti prilagođene zadatke skeniranja</b> Isključeno Uključeno*	Dopustite skeniranje iz prilagođenih zadataka.
<b>Skeniranje pojedinačne stranice na ležištu za skeniranje</b> Isključeno* Uključeno	Postavite kopije na staklu skenera na samo jednu u isto vrijeme.
<b>Tih način rada</b> Isključeno* Uključeno	Postavite količinu šuma koju pisač proizvodi. <b>Napomena:</b> Omogućavanjem ove postavke usporava se rad pisača.
<b>Pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje</b> Ne čini ništa Mirovanje*	Odredite kako će pisač reagirati kada korisnik pritisne tipku za uključivanje/isključivanje.
<b>Rasvjeta izlaznog odjeljka</b> Isključeno Uključeno*	Omogućite rasvjetu izlaznog odjeljka.
<b>Vrijeme do isključivanja zaslona</b> 10 – 300 (60*)	Postavite vrijeme neaktivnosti u sekundama prije prikaza početnog zaslona ili prije nego što pisač automatski odjavi korisnički račun.
<b>Napomena:</b> Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.	

## Zaslon udaljenog operatera

Stavka izbornika	Opis
<b>Vanjska VNC veza</b> Nemoj dopustiti* Dopusti	Dopustite korisnicima povezivanje vanjskog Virtual Network Computing (VNC) klijenta radi pokretanja udaljene upravljačke ploče.
<b>Vrsta potvrde autentičnosti</b> Ništa* Standardna provjera autentičnosti	Postavite vrstu provjere autentičnosti prilikom pristupanja poslužitelju VNC klijenta.
<b>Lozinka za VNC</b>	Odredite lozinku za povezivanje s poslužiteljem VNC klijenta. <b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo ako je opcija Vrsta provjere autentičnosti postavljena na Standardna provjera autentičnosti.
<b>Napomena:</b> Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.	

## Obavijesti

Stavka izbornika	Opis
<b>Zvučni signal punog automatskog ulagača papira</b> <input type="checkbox"/> Isključeno <input checked="" type="checkbox"/> Uključeno*	Omogućite zvuk prilikom ulaganja papira u ADF.
<b>Upravljanje alarmima</b> <input type="checkbox"/> Isključeno <input checked="" type="checkbox"/> Pojedinačno* <input type="checkbox"/> Kontinuirano	Postavite broj oglašavanja alarma kada pisač zahtjeva intervenciju korisnika.
<b>Svetla pogrešaka</b> <input checked="" type="checkbox"/> Isključeno* <input type="checkbox"/> Uključeno	Postavite uključivanje indikatora kada dođe do pogreške pisača. <b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo kod nekih modela pisača.
<b>Potrošni materijal</b> Prikaz procjene stanja potrošnog materijala <input type="checkbox"/> Prikaži procjene* <input type="checkbox"/> Nemoj prikazivati procjene	Prikažite procijenjeni status potrošnog materijala.
<b>Potrošni materijal</b> Alarm spremnika <input checked="" type="checkbox"/> Isključeno* <input type="checkbox"/> Pojedinačno <input type="checkbox"/> Kontinuirano Alarm za klamerice <input checked="" type="checkbox"/> Isključeno* <input type="checkbox"/> Pojedinačno <input type="checkbox"/> Kontinuirano Alarm bušača rupa <input checked="" type="checkbox"/> Isključeno* <input type="checkbox"/> Pojedinačno <input type="checkbox"/> Kontinuirano	Postavite broj oglašavanja alarma kada je razina potrošnog materijala niska.
<b>Postavljanje upozorenja e-poštom</b>	Konfigurirajte pisač da šalje upozorenja e-poštom popisu kontakata kada pisač zahtjeva intervenciju korisnika.
<b>Sprječavanje pogrešaka</b> Pomoć pri zaglavljivanju <input type="checkbox"/> Isključeno <input checked="" type="checkbox"/> Uključeno*	Postavite pisač da automatski provlači prazne ili djelomično ispisane stranice nakon uklanjanja zaglavljenog papira.
<b>Sprječavanje pogrešaka</b> Automatski nastavak <input checked="" type="checkbox"/> Isključeno* <input type="checkbox"/> Uključeno	Ostavite pisač da nastavi obradu ili automatsko ispisivanje zadatka nakon čišćenja određenih potreba za intervencijom.
<b>Napomena:</b> Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.	

Stavka izbornika	Opis
<b>Sprječavanje pogrešaka</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Automatsko ponovno pokretanje</li> <li>Automatsko ponovno pokretanje</li> <li>Ponovo pokreni prilikom neaktivnosti</li> <li>Uvijek ponovo pokreni*</li> <li>Ponovno pokretanje nikad</li> </ul>	Postavite pisač da se ponovno pokrene kada dođe do pogreške.
<b>Sprječavanje pogrešaka</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Automatsko ponovno pokretanje</li> <li>Maks. automatskih ponovnih pokretanja 1 – 20 (2*)</li> </ul>	Postavite broj automatskih ponovnih pokretanja koje pisač može izvršiti.
<b>Sprječavanje pogrešaka</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Automatsko ponovno pokretanje</li> <li>Prozor za automatsko ponovno pokretanje 1 – 525 600 (720*)</li> </ul>	Postavite broj sekundi prije nego što pisač izvrši automatsko ponovno pokretanje.
<b>Sprječavanje pogrešaka</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Automatsko ponovno pokretanje</li> <li>Brojač automatskog ponovnog pokretanja</li> </ul>	Prikažite informacije samo za čitanje za brojač ponovnog pokretanja.
<b>Sprječavanje pogrešaka</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Automatsko ponovno pokretanje</li> <li>Ponovo postavi brojač automatskog ponovnog pokretanja</li> <li>Odustani</li> <li>Nastavi</li> </ul>	Ponovo postavi brojač automatskog ponovnog pokretanja.
<b>Sprječavanje pogrešaka</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Prikaz pogreške s kratkim papirom</li> <li>Uključeno</li> <li>Automatsko čišćenje*</li> </ul>	Postavite pisač da prikazuje poruku kada dođe do pogreške s kratkim papirom. <b>Napomena:</b> Kratki papir odnosi se na format uloženog papira.
<b>Sprječavanje pogrešaka</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zaštića stranice</li> <li>Isključeno*</li> <li>Uključeno</li> </ul>	Postavite pisač da obradi cijelu stranicu u memoriji prije ispisivanja.
<b>Oporavak od zaglavljivanja</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Oporavak od zaglavljivanja</li> <li>Isključeno</li> <li>Uključeno</li> <li>Automatski*</li> </ul>	Postavite pisač da ponovo ispiše zaglavljene stranice.
<b>Oporavak od zaglavljivanja</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Oporavak od zaglavljivanja u skeneru</li> <li>Razina zadatka</li> <li>Razina stranice*</li> </ul>	Odredite način ponovnog pokretanja zadatka skeniranja nakon rješavanja zaglavljivanja papira.

**Napomena:** Zvjezdica (\*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.

## Upravljanje napajanjem

Stavka izbornika	Opis
<b>Profil načina mirovanja</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ispisivanje s isključenim zaslonom</li> <li>Ispisivanje s uključenim zaslonom</li> <li>Dopusti ispisivanje s isključenim zaslonom*</li> </ul>	<p>Ispišite zadatak s isključenim zaslonom.</p> <p><b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo kod nekih modela pisača.</p>
<b>Prekoračenja vremena</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mirovanje</li> </ul>	<p>Postavite vrijeme neaktivnosti prije prelaska pisača u stanje mirovanja.</p> <p><b>Napomena:</b> Zadana vrijednost može se razlikovati ovisno o modelu pisača.</p>
<b>Prekoračenja vremena</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Prekoračenje vremena za hibernaciju</li> <li>Onemogućeno</li> <li>1 sat</li> <li>2 sata</li> <li>3 sata</li> <li>6 sati</li> <li>1 dan</li> <li>2 dana</li> <li>3 dana</li> <li>1 tjedan</li> <li>2 tjedna</li> <li>1 mjesec</li> </ul>	Postavite vrijeme prije ulaska pisača u hibernaciju.
<b>Prekoračenja vremena</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Prekoračenje vremena za hibernaciju po povezivanju</li> <li>Hibernacija</li> <li>Nemoj hibernirati*</li> </ul>	Postavite pisač na način rada hibernacije čak i ako postoji aktivna Ethernet veza.
<b>Ekološki način rada</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Isključeno*</li> <li>Energija</li> <li>Energija/papir</li> <li>Papir</li> </ul>	<p>Maksimalno smanjite potrošnju energije, papira i posebnih medija.</p> <p><b>Napomena:</b> Postavljanje ekološkog načina rada na opciju Energija ili Papir može utjecati na radne značajke pisača, ali ne i na kvalitetu ispisivanja.</p>
<b>Raspored načina rada za štednju energije</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rasporedi</li> </ul>	<p>Zakažite vrijeme ulaska pisača u stanje mirovanja ili hibernaciju.</p> <p><b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo kod nekih modela pisača.</p>

**Napomena:** Zvjezdica (\*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.

## Podaci poslani tvrtki Lexmark

Stavka izbornika	Opis
<b>Podaci poslani tvrtki Lexmark</b> Upotreba potrošnog materijala i stranica (anonimno) Izvedba uređaja (anonimno) Interakcija uređaja (anonimno) Ništa od navedenog	Anonimno pošaljite podatke o upotrebi pisača tvrtki Lexmark. <b>Napomena:</b> Zadana je vrijednost vrijednost odabrana tijekom početnog postavljanja.
<b>Vrijeme slanja podataka</b> Vrijeme početka Vrijeme završetka	
<b>Korisničke informacije – razina</b> Samo podaci o anonimnoj sesiji Podaci o sesiji i generičkom korisniku Podaci o sesiji i ID-ovima stvarnih korisnika	

## Pristupačnost

Stavka izbornika	Opis
<b>Interval dvostrukog pritiska tipki</b> 0 – 5 (0*)	Postavite interval u sekundama tijekom kojega će pisač ignorirati dvostrukе pritiske tipki na priključenoj tipkovnici
<b>Početna odgoda ponovnog pritiskanja tipke</b> 0,25 – 5 (1*)	Postavite početnu odgodu u sekundama prije ponavljanja ponavljajuće tipke. <b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je tipkovnica povezana s pisačem.
<b>Brzina ponovnog pritiskanja tipke</b> 0,5 – 30 (30*)	Postavite broj pritisaka u sekundi za ponavljajuću tipku. <b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je tipkovnica povezana s pisačem.
<b>Produženje vremena do isključivanja zaslona</b> Isključeno* Uključeno	Dopustite korisniku da ostane na istoj lokaciji i ponovo postavite mjerač za istek vremena zaslona, umjesto povratka na početni zaslon.
<b>Glasnoća slušalice</b> 1 – 10 (5*)	Prilagodite glasnoću slušalice. <b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada su slušalice povezane s pisačem.
<b>Omogući glasovno navođenje ako su priključene slušalice</b> Isključeno* Uključeno	Omogućite glasovno navođenje kada su slušalice povezane s pisačem.
<b>Izgovaranje lozinki / PIN-ova</b> Isključeno* Uključeno	Postavite pisač da glasno čita lozinke ili brojeve za osobnu identifikaciju. <b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada su slušalice ili zvučnici povezani s pisačem.
<b>Napomena:</b> Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.	

Stavka izbornika	Opis
<b>Brzina govora</b> Vrlo sporo Sporo Normalno* Brzo Brže Vrlo brzo Ubrzano Vrlo ubrzano Najbrže	Postavite brzinu govora glasovnog navođenja. <b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada su slušalice ili zvučnici povezani s pisačem.

**Napomena:** Zvjezdica (\*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadani postavku.

## Vraćanje tvornički zadanih postavki

Stavka izbornika	Opis
<b>Vraćanje postavki</b> Vrati sve postavke Vrati postavke pisača Vrati postavke mreže Vrati postavke faksa Vrati postavke aplikacija	Vratite tvornički zadane postavke pisača. <b>Napomena:</b> Zadana je vrijednost vrijednost odabrana tijekom početnog postavljanja.

## Održavanje

### Izbornik Konfiguracija

Stavka izbornika	Opis
<b>USB konfiguracija</b> USB PnP 1* 2	Promijenite način rada USB upravljačkog programa pisača kako bi se poboljšala njegova kompatibilnost s osobnim računalom. <b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo kod nekih modela pisača.
<b>USB skeniranje na lokalnu lokaciju</b> Uključeno* Isključeno	Postavite hoće li se upravljački program USB uređaja navoditi kao Jednostavni USB uređaj (jedno sučelje) ili Kompozitni USB uređaj (više sučelja).
<b>USB konfiguracija</b> Brzina USB-a Puno Automatski*	Postavite USB priključak na rad pri punoj brzini i onemogućite mogućnosti velike brzine. <b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo kod nekih modela pisača.

**Napomena:** Zvjezdica (\*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadani postavku.

Stavka izbornika	Opis
<b>Konfiguriranje odlagača</b> Povezivanje odlagača Automatski* Isključeno	Postavite pisač da povezuje odlagače koji imaju jednake postavke vrste i formata papira.
<b>Konfiguriranje odlagača</b> Prikaži poruku za umetak odlagača Isključeno* Uključeno	Omogućite prikazivanje poruke za <b>umetak odlagača</b> .
<b>Konfiguriranje odlagača</b> Ulaganje A5 Kratki rub Dugi rub*	Odredite orientaciju stranice prilikom ulaganja papira formata A5. <b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo kod nekih modela pisača.
<b>Konfiguriranje odlagača</b> Upiti za papir Automatski* Ulagač za razne medije Ručno ulaganje papira Upiti za omotnice Automatski* Ulagač za razne medije Ručno umetanje omotnica	Postavite izvor papira koji će korisnik napuniti kada se prikaže zahtjev za ulaganjem papira ili omotnice. <b>Napomena:</b> Kako bi se prikazala opcija Ulagač za razne medije, postavite opciju Konfiguracija sklopa za različite formate na Kaseta u izborniku Papir.
<b>Konfiguriranje odlagača</b> Aktivnost za upite Zatraži od korisnika* Nastavi Koristi postojeće	Postavite kako će pisač riješiti upite koji se tiču promjene papira ili omotnice.
<b>Izvješća</b> Stranica s postavkama izbornika Zapisnik događaja Sažetak zapisnika događaja Statistički podaci za provjeru stanja	Ispišite izvješća o postavkama izbornika pisača, statusu i zapisnicima događaja.
<b>Upotreba potrošnih materijala i brojači</b> Izbriši povijest upotrebe potrošnog materijala	Ponovo postavite povijest potrošnog materijala, kao što je broj preostalih stranica i dana, na tvorničke vrijednosti.
<b>Upotreba potrošnih materijala i brojači</b> Ponovo postavi brojač održavanja	Ponovo postavite brojač nakon postavljanja novog kompleta za održavanje.
<b>Upotreba potrošnih materijala i brojači</b> Rasponi prema pokrivenosti	Prilagodite raspon za pokrivenost bojom na ispisanoj stranici. <b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo kod nekih modela pisača.
<b>Emulacije pisača</b> Emulacija PPDS-a Isključeno* Uključeno	Postavite pisač da prepoznaje i koristi PPDS podatkovni niz.
<b>Napomena:</b> Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadani postavku.	

Stavka izbornika	Opis
<b>Konfiguracija faksa</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Podrška za faksiranje s niskom potrošnjom energije</li> <li>Onemogući mirovanje</li> <li>Dopusti mirovanje</li> <li>Automatski*</li> </ul>	Postavite faks za ulazak u stanje mirovanja kada pisač utvrdi da je to potrebno.
<b>Konfiguracija faksa</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lokacija za spremanje faksova</li> <li>Disk</li> <li>NAND*</li> </ul>	Postavite lokaciju pohrane za sve faksove. <b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je instaliran tvrdi disk.
<b>Konfiguracija ispisivanja</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Isključivo crna boja</li> <li>Isključeno*</li> <li>Uključeno</li> </ul>	Ispisivanje sadržaja u boji u sivim tonovima.
<b>Konfiguracija ispisivanja</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Primanje boja</li> <li>Isključeno</li> <li>1</li> <li>2*</li> <li>3</li> <li>4</li> <li>5</li> </ul>	Poboljšajte ispisani sadržaj kako bi se kompenzirala pogrešna registracija u pisaču.
<b>Konfiguracija ispisivanja</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Izoštravanje fonta</li> <li>0 – 150 (24*)</li> </ul>	Postavite vrijednost točaka teksta u nastavku za upotrebu zaslona visoke frekvencije prilikom ispisivanja podataka fontova. Na primjer, ako je vrijednost 24, svi fontovi veličine 24 točke ili manje koriste zaslone visoke frekvencije.
<b>Operacije uređaja</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tiji način rada</li> <li>Isključeno*</li> <li>Uključeno</li> </ul>	Postavite pisač da radi u tihom načinu rada.
<b>Operacije uređaja</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Izbornici na ploči</li> <li>Isključeno</li> <li>Uključeno*</li> </ul>	Omogućite pristup izbornicima na upravljačkoj ploči.
<b>Operacije uređaja</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Prilagođene razine potrošnog materijala</li> <li>Isključeno*</li> <li>Uključeno</li> </ul>	Ostavite <i>printservice</i> da čita i uređuje vrijednosti iz aplikacije Embedded Web Server.
<b>Operacije uređaja</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sigurni način rada</li> <li>Isključeno*</li> <li>Uključeno</li> </ul>	Postavite pisač da radi u posebnom načinu rada u kojem pokušava nastaviti pružati što je moguće više funkcija, unatoč poznatim problemima. Na primjer, kada je postavljena opcija Uključeno, a motor za obostrani rad ne funkcionira, pisač izvršava jednostrano ispisivanje za obostrane zadatke ispisivanja.

**Napomena:** Zvezdica (\*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadatu postavku.

Stavka izbornika	Opis
<b>Operacije uređaja</b> Minimalna memorija za kopiranje 80 MB* 100 MB	Postavite dodjeljivanje minimalnog prostora memorije za pohranjivanje zadataka kopiranja.
<b>Operacije uređaja</b> Očisti prilagođeni status	Izbrisite korisnički definirane nizove za prilagođene poruke Zadano ili Alternativno.
<b>Operacije uređaja</b> Izbriši sve poruke daljinske instalacije	Izbrisite poruke koje su instalirane daljinskim putem.
<b>Operacije uređaja</b> Automatski prikazuj zaslone s pogreškama Isključeno Uključeno*	Prikažite postojeće poruke o pogreškama na zaslonu nakon što pisač bude neaktivan na početnom zaslonu vrijeme jednako postavci Vrijeme do isključivanja zaslona.
<b>Operacije uređaja</b> Poštivanje orijentacije pri kopiranju bržim putem Uključeno Isključeno*	Omogućite pisaču da koristi postavku Orientacija u izborniku Kopiranje prilikom slanja zadataka brzog kopiranja.
<b>Operacije uređaja</b> Omogući opcionalni paralelni priključak Isključeno* Uključeno	Omogućite opcionalni paralelni priključak. <b>Napomena:</b> Kada je postavljena opcija Uključeno, pisač se ponovo pokreće.
<b>Postavljanje kontrolnog senzora tonera</b> Preference učestalosti kalibracije Onemogućeno Najmanje podešavanja boja Manje podešavanja boja Normalno* Bolja preciznost boja Najbolja preciznost boja	Postavite pisač da nanosi odgovarajuću količinu tonera za održavanje dosljednosti boja.
<b>Postavljanje kontrolnog senzora tonera</b> Potpuna kalibracija	Pokrenite potpunu kalibraciju boja.
<b>Postavljanje kontrolnog senzora tonera</b> Ispiši stranicu s TPS informacijama	Ispišite dijagnostičku stranicu koja sadrži informacije o kalibraciji kontrolnog senzora tonera.
<b>Konfiguracija aplikacija</b> LES aplikacije Isključeno Uključeno*	Omogućite Lexmark Embedded Solutions (LES) aplikacije. <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ova stavka izbornika dostupna je samo kod nekih modela pisača.</li> <li>Kada je postavljena opcija Uključeno, ova postavka ne utječe na ugrađene aplikacije.</li> </ul>
<b>Konfiguracija skenera</b> Ručna registracija skenera Ispiši kratki test	Ispišite ciljnu stranicu kratkog testa. <b>Napomena:</b> Provjerite je li razmak margina na ciljnoj stranici jednak sa svih strana. Ako nije, možda ćete morati ponovo postaviti marge pisača.
<b>Napomena:</b> Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.	

Stavka izbornika	Opis
<b>Konfiguracija skenera</b> Ručna registracija skenera Registracija prednjeg automatskog ulagača dokumenata Registracija stražnjeg automatskog ulagača dokumenata Registracija ležišta za skeniranje	Ručno registrirajte plošni skener i ADF nakon zamjene ADF-a, stakla skenera ili kontrolne ploče.
<b>Konfiguracija skenera</b> Brisanje rubova Brisanje rubova pri skeniranju iz plošnog skenera 0 – 6 (3*) Brisanje rubova dokumenta skeniranog iz ADF-a 0 – 6 (3*)	Postavite veličinu (u milimetrima) područja na kojem se neće ispisivati za zadatak skeniranja iz ADF-a ili plošnog skenera.
<b>Konfiguracija skenera</b> ADF, ispravljanje pomaka ADF, mehaničko ispravljanje pomaka Isključeno Uključeno Automatski*	Postavite pisač da izvrši mehaničko ispravljanje pomaka za ADF.
<b>Konfiguracija skenera</b> Onemogućeni skener Omogućeno* Onemogućeno ADF onemogućen	Onemogućite skener kada ne radi pravilno.
<b>Konfiguracija skenera</b> Poredak bajtova za TIFF Pretpostavke o poretku bajtova u procesoru* Mali endijan Veliki endijan	Postavite poredak bajtova za TIFF skenove.
<b>Konfiguracija skenera</b> Točan broj TIFF redaka po traci Uključeno* Isključeno	Postavite vrijednost oznake RowsPerStrip za TIFF skenove.
<b>Napomena:</b> Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadatu postavku.	

## Brisanje na kraju vijeka

Stavka izbornika	Opis
<b>Posljednje brisanje memorije</b> Izbriši sve podatke s trajne memorije Izbriši sve postavke pisača i mreže Izbriši sve aplikacije i postavke aplikacija Izbriši sve prečace i postavke prečaca	Očistite sve postavke i aplikacije pohranjene na tvrdom disku pisača.

Stavka izbornika	Opis
<b>Posljednje brisanje osjetljivih podataka s tvrdog diska</b> Brisanje svih podataka s tvrdog diska Brisanje preuzimanja (brišu se svi makro podaci, fontovi, privatne mape itd.) Izbriši zadatke u međumemoriji Brisanje zadataka na čekanju	Očistite sva preuzimanja i zadatke pohranjene na tvrdom disku pisača.

## Vidljive ikone početnog zaslona

Izbornik	Opis
<b>Vidljive ikone početnog zaslona</b> Kopija E-pošta Faksiranje Status/potrošni materijal Zadaci u redu čekanja Promijeni jezik Adresar Knjižne oznake Zadaci na čekanju USB FTP Profili za skeniranje Profili aplikacija	Odredite koje će se ikone prikazivati na početnom zaslonu. <b>Napomena:</b> Ikone se mogu razlikovati ovisno o modelu pisača.

## O pisaču

Stavka izbornika	Opis
Oznaka imovine	Navedite naziv pisača, lokaciju i kontaktne informacije.
Lokacija pisača	
Kontakt	
Izvezi konfiguracijsku datoteku na USB	Izvezite konfiguracijske datoteke na flash pogon.
Izvezi komprimirane zapisnike na USB	Izvezite komprimirane datoteke zapisnika na flash pogon.

# Ispisivanje

## Izgled

Stavka izbornika	Opis
<b>Strane</b> 1-strano* 2-strano	Odredite hoće li se ispisivati s jedne ili s obje strane papira.
<b>Stil okretanja</b> Dugi rub* Kratki rub	Odredite koja će se strana papira (dugi ili kratki rub) uvezivati prilikom obostranog ispisivanja. <b>Napomena:</b> Ovisno o odabranoj opciji, pisač automatski pomiče svaku ispisaniu informaciju stranice radi pravilnog uvezivanja zadatka.
<b>Prazne stranice</b> Ispisivanje Nemoj ispisivati*	Ispišite prazne stranice obuhvaćene u zadatku ispisivanja.
<b>Razvrstavanje</b> Isključeno [1,1,1,2,2,2]* Uklj. [1,2,1,2,1,2]	Složite stranice zadatka ispisivanja u nizu, naročito prilikom ispisivanja više kopija zadatka.
<b>Razdjelne stranice</b> Ništa* Između kopija Između zadataka Između stranica	Omogućite umetanje praznih razdjelnih stranica prilikom ispisivanja.
<b>Izvor razdjelne stranice</b> Odlagač [x] (1*) Uлагаč za razne medije	Navedite izvor papira za razdjelnu stranicu. <b>Napomena:</b> Kako bi se prikazala opcija Ulagač za razne medije, postavite opciju Konfiguracija sklopa za različite formate na Kaseta u izborniku Papir.
<b>Stranica po strani</b> Isključeno* 2 stranice po strani 3 stranice po strani 4 stranice po strani 6 stranica po strani 9 stranica po strani 12 stranica po strani 16 stranica po strani	Ispišite više slika na jednu stranu lista papira.
<b>Redoslijed stranica po strani</b> Vodoravno* Obrnuto vodoravno Okomito Obrnuto okomito	Odredite položaj više slika kada se koristi opcija Stranica po strani. <b>Napomena:</b> Položaj ovisi o broju slika stranica i orientaciji stranica.
<b>Napomena:</b> Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.	

Stavka izbornika	Opis
<b>Orijentacija stranica po strani</b> Automatski* Vodoravno Okomito	Odredite orijentaciju dokumenta s više stranica kada se koristi opcija Stranica po strani.
<b>Obrub za stranice po strani</b> Ništa* Ispuna	Ispišite obrub oko svake slike stranice kada se koristi opcija Stranica po strani.
<b>Kopije</b> 1 – 9999 (1*)	Odredite broj kopija za svaki zadatak ispisivanja.
<b>Područje ispisivanja</b> Normalno* Prilagodi stranici Cijela stranica	Postavite područje ispisivanja na listu papira.
<b>Napomena:</b> Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadani postavku.	

## Završna obrada

Stavka izbornika	Opis
<b>Zadatak klamanja</b> Isključeno* 1 klamerica, gornji lijevi kut 2 klamerice, lijevo 1 klamerica, gornji desni kut 2 klamerice, gore 1 klamerica, donji lijevi kut 2 klamerice, dolje 1 klamerica, donji desni kut 2 klamerice, desno	Odredite položaj klamanja za sve zadatke ispisivanja. <b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je instaliran sklop za završnu obradu klamanjem.
<b>Test klamanja</b> Pokreni	Odredite funkcionira li pravilno sklop za završnu obradu klamanjem. <b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je instaliran sklop za završnu obradu klamanjem.
<b>Bušenje rupa</b> Isključeno* Uključeno	Izbušite rupe uzduž ruba isписаног dokumenta. <b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je instaliran sklop za završnu obradu klamanjem i bušenjem rupa.
<b>Način s bušenjem rupa</b> 2 rupe 3 rupe 4 rupe	Postavite način rada bušenja rupa za ispisane dokumente. <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 rupe tvornički je zadana postavka u SAD-u. 4 rupe međunarodna je tvornički zadana postavka.</li> <li>• Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je instaliran sklop za završnu obradu klamanjem i bušenjem rupa.</li> </ul>
<b>Napomena:</b> Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadani postavku.	

Stavka izbornika	Opis
<b>Pomak stranica</b> Ništa* Između kopija Između zadataka	<p>Pomaknite ispis svakog zadatka ispisivanja ili svaku kopiju zadatka ispisivanja.</p> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Opcija Između kopija pomiče svaku kopiju zadatka ispisivanja ako je opcija Razvrstavanje postavljena na Uključeno [1,2,1,2,1,2]. Ako je opcija Razvrstavanje postavljena na Isključeno [1,1,1,2,2,2], onda se pomiče svaka skupina ispisanih stranica, kao što su sve prve i sve druge stranice.</li> <li>Opcija Između zadataka postavlja jednak položaj pomicanja za cijeli zadatak ispisivanja bez obzira na broj ispisanih kopija.</li> <li>Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je instaliran sklop za završnu obradu klamanjem.</li> </ul>

**Napomena:** Zvjezdica (\*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.

## Postavljanje

Stavka izbornika	Opis
<b>Jezik pisača</b> Emulacija PCL-a Emulacija PS-a*	<p>Postavite jezik pisača.</p> <p><b>Napomena:</b> Postavljanje zadane vrijednosti za jezik pisača ne sprječava softverski program u slanju zadataka ispisivanja koji koriste drugi jezik pisača.</p>
<b>Zadatak na čekanju</b> Isključeno* Uključeno	<p>Sačuvajte zadatke ispisivanja koji čekaju potrošni materijal kako bi se mogli ispisati zadaci koji ne trebaju potrošni materijal kojega nema.</p> <p><b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je instaliran tvrdi disk pisača.</p>
<b>Prekoračenje vremena za zadržavanje zadatka</b> 0 – 255 (30*)	<p>Postavite vrijeme (u sekundama) tijekom kojeg će pisač čekati intervenciju korisnika prije zadržavanja zadataka koji zahtijevaju nedostupne resurse i nastavka ispisivanja drugih zadataka u redu čekanja.</p> <p><b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je instaliran tvrdi disk pisača.</p>
<b>Upotreba pisača</b> Maks. brzina Maksimalni učinak*	<p>Odaberite između veće brzine ispisivanja i većeg učinka tonera prilikom ispisivanja.</p>
<b>Odredište preuzimanja</b> RAM* Disk	<p>Odredite gdje će se spremiti svi trajni resursi, kao što su fontovi i makronaredbe, koji su preuzeti na pisač.</p> <p><b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je instaliran tvrdi disk pisača.</p>
<b>Spremanje resursa</b> Isključeno* Uključeno	<p>Odredite što će pisač učiniti s preuzetim resursima, kao što su fontovi i makronaredbe, kada primi zadatak koji zahtijeva veći dio memorije nego što je dostupno.</p> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kada je postavljena opcija Isključeno, pisač zadržava preuzete resurse samo dok je memorija potrebna. Izbrisat će se resursi povezani s neaktivnim jezikom pisača.</li> <li>Kada je postavljena opcija Uključeno, pisač zadržava sve trajne preuzete resurse za sve jezike pisača. Kada je to potrebno, pisač prikazuje poruke o punoj memoriji umjesto brisanja trajnih resursa.</li> </ul>

**Napomena:** Zvjezdica (\*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.

Stavka izbornika	Opis
<b>Redoslijed ispisivanja svega</b> Abecedno* Najprije najnovije Najprije najstarije	Odredite redoslijed kojim će se ispisivati zadržani i povjerljivi zadaci kada je odabrana opcija Ispiši sve.
<b>Napomena:</b> Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.	

## Kvaliteta

Stavka izbornika	Opis
<b>Način ispisivanja</b> Crno-bijelo U boji*	Postavite način rada ispisivanja.
<b>Razlučivost ispisa</b> 4800 KB Kval. slike 2400 1200 dpi	Postavite razlučivost ispisa u točkama po inču (dpi), kvalitetu slike ili kvalitetu boje (CQ) ispisanih dokumenata. <b>Napomena:</b> Vrijednosti se mogu razlikovati ovisno o modelu pisača.
<b>Zatamnjenošć tonera</b> 1 do 5 (5*)	Odredite svjetlinu ili zatamnjenošć slika s tekstrom.
<b>Poloton</b> Normalno* Detalji	Poboljšajte ispise tako da imaju uglađenje linije s oštrijim rubovima.
<b>Štednja boje</b> Isključeno* Uključeno	Smanjite količinu tonera koji se koristi za ispisivanje grafika i slika.
<b>RGB svjetlina</b> -6 do 6 (0*)	Prilagodite svjetlinu, kontrast i zasićenosti ispisa u boji. <b>Napomena:</b> Ova postavka ne utječe na datoteke kod kojih se koriste CMYK tehnički podaci.
<b>RGB kontrast</b> 0 do 5 (0*)	
<b>RGB zasićenost</b> 0 do 5 (0*)	
<b>Napomena:</b> Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.	

## Napredno ispisivanje

Stavka izbornika	Opis
<b>Ravnoteža boja</b> Cijan -5 do 5 (0*) Magenta -5 do 5 (0*) Žuta -5 do 5 (0*) Crna -5 do 5 (0*) Ponovo postavi zadano Pokreni	Prilagodite količinu tonera koji se koristi za svaku boju.
<b>Ispravak boje</b> Isključeno Automatski* Ručno	Promijenite postavke boje za ispisivanje dokumenata. <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Opcija Isključeno postavlja pisač na primanje ispravljanja boje od softvera.</li> <li>Opcija Automatski postavlja pisač na primjenu različitih profila boja za svaki objekt na ispisanoj stranici.</li> <li>Opcija Ručno omogućuje prilagođavanje konverzije RGB ili CMYK boja za svaki objekt na ispisanoj stranici.</li> </ul>
<b>Uzorci boje</b> Ispiši uzorke boje	Ispišite uzorke stranica za svaku tablicu konverzije RGB i CMYK boja koju pisač koristi.
<b>Prilagođavanje boja</b> Pokreni	Kalibrirajte pisač radi prilagođavanja varijacija boja na ispisu.
<b>Zamjena spot boja</b> Postavi prilagođene CMYK boje	Dodijelite specifične CMYK vrijednosti za dvadeset navedenih spot boja.
<b>Zamjena RGB-a</b>	Uskladite boje ispisa s onima originalnog dokumenta. <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ova stavka izbornika zahtijeva odabir tablice boje Display-True-Black.</li> <li>Ova stavka izbornika prikazuje se samo u aplikaciji Embedded Web Server.</li> </ul>
<b>Napomena:</b> Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadalu postavku.	

## Knjigovodstvo zadataka

**Napomena:** Ovaj izbornik prikazuje se samo kada je instaliran tvrdi disk pisača.

Stavka izbornika	Opis
<b>Knjigovodstvo zadataka</b> Isključeno* Uključeno	Postavite pisač da izrađuje zapisnike primljenih zadataka ispisivanja.
<b>Napomena:</b> Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadalu postavku.	

Stavka izbornika	Opis
<b>Učestalost izrade zapisnika knjigovodstva</b> Svakodnevno Tjedno Mjesečno*	Odredite koliko često pisač izrađuje datoteku zapisnika.
<b>Aktivnost zapisivanja na granici učestalosti</b> Ništa* Pošalji aktivni zapisnik e-poštom Pošalji aktivni zapisnik e-poštom i izbriši ga Objavi aktivni zapisnik Objavi i izbriši aktivni zapisnik	Odredite kako će pisač odgovoriti po isteku granice učestalosti. <b>Napomena:</b> Vrijednost određena u opciji Učestalost izrade zapisnika knjigovodstva određuje kada će se ova radnja pokrenuti.
<b>Zapisnik u slučaju skore popunjenoosti</b> Isključeno Uključeno*	Odredite maksimalnu veličinu datoteke zapisnika prije nego što pisač izvrši radnju zapisnika u slučaju skore popunjenoosti.
<b>Aktivnost zapisivanja pri skoroj popunjenoosti</b> Ništa* Pošalji aktivni zapisnik e-poštom Pošalji aktivni zapisnik e-poštom i izbriši ga Pošalji najstariji zapisnik e-poštom i izbriši ga Objavi aktivni zapisnik Objavi i izbriši aktivni zapisnik Objavi i izbriši najstariji zapisnik Izbriši aktivni zapisnik Izbriši najstariji zapisnik Izbriši sve osim aktivnog Izbriši sve zapisnike	Odredite kako će pisač odgovoriti kada je tvrdi disk gotovo pun. <b>Napomena:</b> Vrijednost određena u opciji Zapisnik u slučaju skore popunjenoosti određuje kada će se ova radnja pokrenuti.
<b>Aktivnost zapisivanja pri popunjenoosti</b> Ništa* Pošalji aktivni zapisnik e-poštom i izbriši ga Pošalji najstariji zapisnik e-poštom i izbriši ga Objavi i izbriši aktivni zapisnik Objavi i izbriši najstariji zapisnik Izbriši aktivni zapisnik Izbriši najstariji zapisnik Izbriši sve osim aktivnog Izbriši sve zapisnike	Odredite kako će pisač odgovoriti kada upotreba diska dosegne maksimalno ograničenje (100 MB).
<b>URL za slanje zapisnika</b>	Odredite gdje pisač objavljuje zapisnike knjigovodstva zadatka.
<b>Adresa e-pošte za slanje zapisnika</b>	Odredite adresu e-pošte na koju pisač šalje zapisnike knjigovodstva zadatka.
<b>Prefiks datoteke zapisnika</b>	Odredite prefiks naziva datoteke zapisnika. <b>Napomena:</b> Trenutni naziv hosta definiran u izborniku TCP/IP koristi se kao zadani prefiks datoteke zapisnika.
<b>Napomena:</b> Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadatu postavku.	

## XPS

Stavka izbornika	Opis
<b>Ispiši stranice s pogreškama</b> Isključeno* Uključeno	Ispišite probnu stranicu koja sadrži informacije o pogreškama, uključujući pogreške XML označavanja.
<b>Minimalna širina retka</b> 1 – 30 (2*)	Postavite minimalnu širinu poteza svakog zadatka ispisanih pri 1200 dpi.
<b>Napomena:</b> Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.	

## PDF

Stavka izbornika	Opis
<b>Prilagodi veličinu stranici</b> Isključeno* Uključeno	Prilagodite veličinu sadržaja stranice tako da odgovara odabranom formatu papira.
<b>Napomene</b> Ispiši Nemoj ispisivati*	Odredite hoće li se ispisivati napomene u PDF-u.
<b>Napomena:</b> Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.	

## PostScript

Stavka izbornika	Opis
<b>Ispisivanje PS pogreške</b> Isključeno* Uključeno	Ispišite stranicu koja opisuje PostScript® pogrešku. <b>Napomena:</b> Kada dođe do pogreške, zaustavlja se obrada zadatka, pisač ispisuje poruku o pogrešci, a ostatak zadatka ispisivanja se provlači.
<b>Minimalna širina retka</b> 1 – 30 (2*)	Postavite minimalnu širinu retka. <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zadaci ispisani uz 1200 dpi koriste vrijednost izravno.</li> <li>Zadaci ispisani uz 4800 CQ koriste pola vrijednosti.</li> </ul>
<b>Način sa zaključanim PS pokretanjem</b> Isključeno* Uključeno	Onemogućite SysStart datoteku.
<b>Glađa slika</b> Isključeno* Uključeno	Poboljšajte kontrast i oštrinu slika niske razlučivosti. <b>Napomena:</b> Ova postavka ne utječe na slike čija je razlučivost 300 dpi ili veća.
<b>Napomena:</b> Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.	

Stavka izbornika	Opis
<b>Prioritet fonta</b> Lokalno* Flash/disk	Postavite redoslijed pretraživanja fonta.  <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Opcija Lokalno postavlja pisač za pretraživanje potrebnog fonta u njegovoj memoriji prije pretraživanja flash memorije ili tvrdog diska pisača.</li> <li>Opcija Flash/disk postavlja pisač za pretraživanje potrebnog fonta na tvrdom disku pisača ili u flash memoriji prije pretraživanja memorije pisača.</li> <li>Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je postavljena flash memorija ili tvrdi disk pisača.</li> </ul>
<b>Rok za čekanje</b> Isključeno Uključeno* (40 sekundi)	Postavite pisač da čeka dodatne podatke prije poništavanja zadatka ispisivanja.
<b>Napomena:</b> Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadani postavku.	

## PCL

Stavka izbornika	Opis
<b>Izvor fonta</b> Lokalno* Disk Preuzimanje Flash Sve	Odredite izvor fontova koji se prikazuju u stavci izbornika Naziv fonta.  <b>Napomena:</b> Provjerite da opcije za tvrdi disk i flash nisu zaštićene lozinkom.
<b>Naziv fonta</b> [Popis dostupnih fontova]	Odaberite font iz navedenog izvora fonta.  <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Courier je tvornički zadana postavka.</li> <li>Dostupni fontovi mogu se razlikovati ovisno o modelu pisača.</li> </ul>
<b>Skup simbola</b> [Popis dostupnih skupova simbola]	Odredite skup simbola za svaki naziv fonta.  <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>10U PC-8 tvornički je zadana postavka u SAD-u. 12U PC-850 međunarodna je tvornički zadana postavka.</li> <li>Skup simbola je skup slova i brojki, interpunkcijskih znakova i posebnih simbola. Skupovi simbola podržavaju različite jezike ili određene programe kao što su matematički simboli za znanstveni tekst.</li> <li>Dostupni skupovi simbola mogu se razlikovati ovisno o modelu pisača.</li> </ul>
<b>Razmak</b> 0,08 – 100 (10*)	Odredite razmak fonta za neproporcionalne fontove promjenjive veličine.  <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Razmak je broj znakova fiksnog razmaka u vodoravnom inču vrste.</li> <li>Za neproporcionalne fontove nepromjenjive veličine, opcija razmaka prikazuje se na zaslonu, ali ne može se promijeniti.</li> </ul>
<b>Napomena:</b> Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadani postavku.	

Stavka izbornika	Opis
<b>Orijentacija</b> Okomito* Vodoravno	Odredite orijentaciju teksta i grafika na stranici.
<b>Linija po stranici</b> 1 – 255 (60*)	Odredite broj linija koje se ispisuju na svakoj stranici. <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pisač postavlja količinu prostora između svake linije (razmak između okomitih linija) na temelju stavki izbornika Linija po stranici, Format papira i Orijentacija.</li> <li>Odredite format i orijentaciju papira prije postavljanja opcije Linija po stranici.</li> </ul>
<b>PCL5 – minimalna širina retka</b> 1 – 30 (2*)	Postavite početnu minimalnu širinu linije svakog zadatka isписаног pri 1200 dpi.
<b>PCLXL – minimalna širina retka</b> 1 – 30 (2*)	
<b>Širina A4</b> 198 mm* 203 mm	Postavite širinu stranice prilikom ispisivanja na papiru formata A4. <b>Napomena:</b> Opcija 203 mm postavlja širinu stranice tako da se omogući ispisivanje osamdeset znakova s razmakom 10.
<b>Automatski na početak retka nakon odabira novog retka</b> Isključeno* Uključeno	Postavite pisač tako da umetne znak za početak reda nakon naredbe za prelazak u novi redak. <b>Napomena:</b> Znak za početak retka mehanizam je koji pisaču daje naredbu da premjesti pokazivač na početak trenutnog retka.
<b>Automatski na novi redak nakon odabira početka retka</b> Isključeno* Uključeno	Postavite pisač da prelazi na novi redak nakon naredbe za znak za početak reda. <b>Napomena:</b> Znak za početak retka mehanizam je koji pisaču daje naredbu da premjesti pokazivač na početak trenutnog retka.
<b>Ponovno numeriranje odlagača</b> Dodjela ulagača za razne materijale 0 – 201 (200*) Dodjela odlagača [x] 0 – 201 (200*) Dodjela ručnog ulaganja papira 0 – 201 (200*) Dodjela ručnog umetanja omotnice 0 – 201 (200*)	Konfigurirajte pisač da radi s upravljačkim programima za ispisivanje ili aplikacijama koje koriste drukčije dodjele izvora za odlagače ili ulagače.
<b>Ponovno numeriranje odlagača</b> Prikaz tvornički zadanih postavki Vrati zadane postavke	Prikažite ili vratite tvornički zadani postavku dodijeljenu svakom odlagaču ili ulagaču.
<b>Istek vremena za ispisivanje</b> Isključeno Uključeno*	Postavite pisač da prekine zadatak ispisivanja nakon navedenog vremena neaktivnosti. <b>Napomena:</b> Kada je odabrana opcija Uključeno, tvornički zadana postavka je 90 sekundi.
<b>Napomena:</b> Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadani postavku.	

## HTML

Stavka izbornika	Opis
<b>Naziv fonta</b> [Popis fontova] (Times*)	Postavite font koji će se koristiti za HTML dokumente.
<b>Veličina fonta</b> 1 – 255 (12*)	Postavite veličinu fonta koja će se koristiti za HTML dokumente.
<b>Skaliranje</b> 1 – 400 % (100*)	Skalirajte dokumente formata HTML.
<b>Orijentacija</b> Okomito* Vodoravno	Postavite orijentaciju stranice koja će se koristiti za HTML dokumente.
<b>Veličina margine</b> 8 – 255 mm (19*)	Postavite marginu stranice koja će se koristiti za HTML dokumente.
<b>Pozadine</b> Nemoj ispisivati Ispisivanje*	Ispišite informacije pozadine ili grafiku za HTML dokumente.
<b>Napomena:</b> Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.	

## Slika

Stavka izbornika	Opis
<b>Automatska prilagodba formata</b> Isključeno Uključeno*	Odaberite najbolje dostupne postavke formata i orientacije papira za sliku. <b>Napomena:</b> Kada je postavljena na Uključeno, ova stavka izbornika zamjenjuje postavke skaliranja i orijentacije za sliku.
<b>Obrnuto</b> Isključeno* Uključeno	Obrnite crno-bijele monokromatske slike. <b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika ne vrijedi za GIF ili JPEG formate.
<b>Skaliranje</b> Uskladi kako je najprikladnije* Sidrenje gore lijevo Sidrenje u sredini Uskladi visinu/širinu Uskladi visinu Uskladi širinu	Prilagodite sliku tako da odgovara površini za ispisivanje. <b>Napomena:</b> Kada je opcija Automatska prilagodba formata postavljena na Uključeno, opcija Skaliranje automatski je postavljena na Uskladi kako je najprikladnije.
<b>Orijentacija</b> Okomito* Vodoravno Naopako okomito Naopako vodoravno	Odredite orijentaciju teksta i grafika na stranici.
<b>Napomena:</b> Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.	

# Papir

## Konfiguriranje odlagača

Stavka izbornika	Opis
<b>Zadani izvor</b> Odlagač [x] (1*) Ulagač za razne medije Ručno ulaganje papira Ručno umetanje omotnica	Postavite izvor papira za sve zadatke ispisivanja. <b>Napomena:</b> Opcija Ulagač za razne medije prikazuje se samo kada je opcija Konfiguracija sklopa za različite formate postavljena na Kaseta.
<b>Format/vrsta papira</b> Odlagač [x] Ulagač za razne medije Ručno ulaganje papira Ručno umetanje omotnica	Navedite format ili vrstu papira uloženog u svaki izvor papira.
<b>Zamjenski format</b> Isključeno Statement/A5 Letter/A4 11 x 17 / A3 Sve navedeno*	Postavite pisač da zamijeni navedeni format papira ako potrebnii format nije uložen ni u jedan izvor papira. <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Opcija Isključeno zatražit će od korisnika da uloži potreban format papira.</li> <li>Opcija Statement/A5 omogućuje ispisivanje dokumenta formata A5 na formatu Statement kada se uloži Statement i zadatke formata Statement na formatu A5 kada se uloži A5.</li> <li>Opcija Letter/A4 omogućuje ispisivanje dokumenta formata A4 na format Letter kada se uloži Letter i zadatke formata Letter na formatu A4 kada se uloži Letter.</li> <li>11 x 17 ispisuje dokument formata A3 na 11 x 17 kada se uloži papir od 11 x 17 i zadatke od 11 x 17 na format papira A3 kada se uloži papir od 11 x 17.</li> <li>Sve navedeno zamjenjuje Letter/A4.</li> </ul>
<b>Konfiguracija sklopa za različite formate</b> Kaseta* Ručno Prvo	Postavite kada će pisač uzeti papir uložen u ulagač za razne medije. <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kada je postavljena opcija Kaseta, pisač tretira ulagač za razne medije kao odlagač.</li> <li>Kada je postavljena opcija Ručno, pisač tretira ulagač za razne medije kao ručni ulagač.</li> <li>Kada je postavljena opcija Prvo, pisač uzima papir iz ulagača za razne medije dok se ne isprazni, bez obzira na potrebnii izvor ili format papira.</li> </ul>

**Napomena:** Zvjezdica (\*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.

## Konfiguriranje medija

### Univerzalno postavljanje

Stavka izbornika	Opis
<b>Mjerne jedinice</b> Inči Milimetri	Odredite mjeru jedinicu za univerzalni papir. <b>Napomena:</b> Inči je tvornički zadana postavka u SAD-u. Milimetri je međunarodna tvornički zadana postavka.
<b>Širina okomitog formata</b> 3 – 52 inča (8,50*) 76 – 1321 mm (216*)	Postavite okomitu širinu univerzalnog papira.
<b>Visina okomitog formata</b> 3 – 52 inča (14*) 76 – 1321 mm (356*)	Postavite okomitu visinu univerzalnog papira.
<b>Smjer ulaganja</b> Kratki rub* Dugi rub	Postavite pisač da ulaže papir iz smjera kratkog ruba ili dugog ruba. <b>Napomena:</b> Opcija Dugi rub prikazuje se samo kada je najdulji rub kraći od maksimalne podržane širine.
<b>Napomena:</b> Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadani postavku.	

### Prilagođeni formati skena

Stavka izbornika	Opis
<b>Prilagođeni format skena [x]</b> Postavi naziv i vrstu Naziv formata skena Širina 1 – 8,50 inča (8,50*) 25 – 216 mm (216*) Visina 1 – 25 inča (14*) 25 – 635 mm (356*) Orijentacija Okomito* Vodoravno 2 skena po stranici Isključeno* Uključeno	Dodijelite naziv formata i konfigurirajte postavke skeniranja.

## Vrste medija

Stavka izbornika	Opis
Obični	Odredite teksturu, gramaturu, orientaciju ulaganja i izlazni odjeljak uloženog papira.
Snop kartica	Odaberite između sljedećih opcija:
Prozirni medij	Tekstura Glatko
Reciklirani papir	Normalno*
Sjajni papir	Grubo
Teški sjajni papir	Gramatura Lagani papir
Naljepnice	Normalno*
Vinilne naljepnice	Teški papir
Bond papir	Orientacija ulaganja Isključeno
Omotnica	Samo 1-strani ispis
Gruba omotnica	Obostrani ispis
Letterhead	Pošalji u odjeljak Onemogućeno*
Unaprijed ispisani papir	Standardni odjeljak
Papir u boji	Odjeljak [x]
Lagani papir	
Teški papir	
Grubi materijal/pamuk	
Prilagođena vrsta [x]	

**Napomena:** Zvjezdica (\*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.

## Konfiguriranje odjeljka

Stavka izbornika	Opis
<b>Izlazni odjeljak</b> Standardni odjeljak* Odjeljak [x]	Odredite izlazni odjeljak.
<b>Konfiguracija odjeljaka</b> Poštanski sandučić* Veza Povezivanje dodatnih Dodjela vrste	Konfigurirajte način rada za izlazne odjeljke. <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Opcija Poštanski sandučić omogućuje pojedinačan odabir standardnog odjeljka i bilo kojeg dodatnog odjeljka.</li> <li>Opcija Veza omogućuje povezivanje svih izlaznih odjeljaka kao da su jedan veliki odjeljak.</li> <li>Opcija Povezivanje dodatnih omogućuje povezivanje svih dodatnih odjeljaka kao jednog velikog izlaznog odjeljka.</li> <li>Opcija Dodjela vrste omogućuje dodjeljivanje svake vrste papira odjeljku ili skupini povezanih odjeljaka.</li> </ul>
<b>Prilagođeni nazivi odjeljaka</b> Standardni odjeljak Odjeljak [x]	Dodijelite naziv odjeljku.

**Napomena:** Zvjezdica (\*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.

# Kopiranje

## Zadane vrijednosti za kopiranje

Stavka izbornika	Opis
<b>Vrsta sadržaja</b> Tekst Tekst/fotografija* Fotografija Grafika	Poboljšajte rezultate na temelju sadržaja originalnog dokumenta.
<b>Izvor sadržaja</b> Crno-bijeli laser Laser u boji* Tintni Fotografija/film Časopis Novine Tiskarski stroj Drugo	Poboljšajte rezultate na temelju izvora originalnog dokumenta.
<b>Strane</b> 1-strano u 1-strano* 1-strano u 2-strano 2-strano u 1-strano 2-strano u 2-strano	Odredite ponašanje tijekom skeniranja na temelju originalnog dokumenta.
<b>Razdjelne stranice</b> Ništa* Između kopija Između zadataka Između stranica	Odredite hoće li se tijekom ispisivanja umetati prazne razdjelne stranice.
<b>Izvor razdjelne stranice</b> Odlagač [x] (1*) Uлагаč za razne medije	Navedite izvor papira za razdjelnu stranicu.
<b>Boja</b> Isključeno Uključeno* Automatski	Odrediti želite li ispis kopija u boji.
<b>Stranica po strani</b> Isključeno* 2 okomite stranice 4 okomite stranice 2 vodoravne stranice 4 vodoravne stranice	Odredite koliko će se slika stranice ispisati po strani lista papira.

**Napomena:** Zvjezdica (\*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadatu postavku.

Stavka izbornika	Opis
<b>Ispisuj rubove stranice</b> Isključeno* Uključeno	Postavite rub oko svake slike prilikom ispisivanja više stranica na jednoj stranici.
<b>Razvrstavanje</b> Isključeno [1,1,1,2,2,2] Uključeno [1,2,1,2,1,2]*	Ispišite više kopija u nizu.
<b>Format za postavku "Kopiraj iz"</b> [Popis formata papira]	Postavite format papira originalnog dokumenta. <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U SAD-u je Letter tvornički zadana postavka. A4 je međunarodna tvornički zadana postavka.</li> <li>• Ova stavka izbornika može se razlikovati ovisno o modelu pisača.</li> </ul>
<b>Izvor za postavku "Kopiraj na"</b> Odlagač [x] (1*) Uлагаč za razne medije Automatska prilagodba veličine	Navedite izvor papira za zadatak kopiranja.
<b>Temperatura</b> -4 do 4 (0*)	Odredite hoće li se generirati hladniji ili topliji ispis.
<b>Zatamnjenost</b> -4 do 4 (0*)	Prilagodite zatamnjenost skenirane slike.
<b>Broj kopija</b> 1 – 9999 (1*)	Navedite broj kopija.
<b>Zaglavlje/podnožje</b> Gore lijevo Gore u sredini Gore desno Dolje lijevo Dolje u sredini Dolje desno	Postavite zaglavlje ili podnožje na ispis.
<b>Dodatni sloj</b> Povjerljivo Kopiranje Nacrt Hitno Prilagođeno Isključeno*	Odredite dodatni sloj s tekstrom koji će se ispisati na svakoj stranici zadatka kopiranja.
<b>Prilagođeni dodatni sloj</b>	Unesite tekst prilagođenog dodatnog sloja.
<b>Napomena:</b> Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.	

## Napredno ispisivanje

Stavka izbornika	Opis
<b>Ravnoteža boja</b> -4 do 4 (0*)	Prilagodite količinu tonera koji se koristi za svaku boju.
<b>Zanemarivanje boja</b> Ništa* Crvena Zelena Plava	Navedite koja će se boja zanemariti tijekom skeniranja i prilagodite postavku zanemarivanja za tu boju.
<b>Zadani prag za crvenu</b> 0 – 255 (128*)	
<b>Zadani prag za zelenu</b> 0 – 255 (128*)	
<b>Zadani prag za plavu</b> 0 – 255 (128*)	
<b>Automatsko otkrivanje boja</b> Osjetljivost za boje 1 – 9 (5*) Osjetljivost za područja 1 – 9 (5*)	Postavite količinu boje koju pisač prepoznaće iz originalnog dokumenta.
<b>Kontrast</b> Najprikladnije za sadržaj* 0 1 2 3 4 5	Odredite kontrast ispisa.
<b>Uklanjanje pozadine</b> Prepoznavanje pozadine Utemeljeno na sadržaju* Fiksno Razina -4 do 4 (0*)	Prilagodite dio pozadine koji se vidi na skeniranoj slici. <b>Napomena:</b> Ako želite ukloniti pozadinsku boju iz originalnog dokumenta, postavite opciju Prepoznavanje pozadine na Utemeljeno na sadržaju. Ako želite ukloniti šum s fotografije, postavite Prepoznavanje pozadine na Fiksno.
<b>Automatsko centriranje</b> Isključeno* Uključeno	Poravnajte sadržaj na sredini stranice.
<b>Zrcalna slika</b> Isključeno* Uključeno	Izradite zrcalnu sliku originalnog dokumenta.
<b>Negativ slike</b> Isključeno* Uključeno	Izradite negativ slike originalnog dokumenta.
<b>Napomena:</b> Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadani postavku.	

Stavka izbornika	Opis
<b>Pojedinosti u sjeni</b> -4 do 4 (0*)	Prilagodite količinu pojedinosti u sjeni koje se vide na skeniranoj slici.
<b>Skeniraj od ruba do ruba</b> Isključeno* Uključeno	Omogućite skeniranje originalnog dokumenta od ruba do ruba.
<b>Oštrina</b> 1 – 5 (3*)	Prilagodite oštrinu skenirane slike.
<b>Napomena:</b> Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadalu postavku.	

### Administrativne kontrole

Stavka izbornika	Opis
<b>Dopusti kopije u boji</b> Isključeno Uključeno*	Ispišite kopije u boji.
<b>Dopusti prioritetne kopije</b> Isključeno Uključeno*	Prekinite zadatak ispisivanja kako biste kopirali stranicu ili dokument.
<b>Prilagođeno skeniranje</b> Isključeno* Uključeno	Uključite prilagođeno skeniranje prema zadanoj postavci.
<b>Omogući spremanje u obliku prečaca</b> Isključeno Uključeno*	Spremite prilagođene postavke kopiranja u obliku prečaca.
<b>Kopija za uzorak</b>	Ispišite probnu kopiju.
<b>Napomena:</b> Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadalu postavku.	

# Faksiranje

## Način rada faksiranja

Stavka izbornika	Opis
<b>Način rada faksiranja</b> Analogno* Poslužitelj za faks Onemogućeno	Odaberite način rada faksiranja.

**Napomena:** Zvjezdica (\*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.

## Postavljanje analognog faks-uređaja

### Općenite postavke faksa

Stavka izbornika	Opis
<b>Naziv faks-uređaja</b>	Identificirajte svoj faks-uređaj.
<b>Broj faksa</b>	Identificirajte svoj broj faksa.
<b>ID faksa</b>  Naziv faks-uređaja Broj faksa*	Obavijestite primatelje faksa o nazivu svog faks-uređaja i broju faksa.
<b>Omogući ručno faksiranje</b>  Isključeno* Uključeno	Postavite pisač na ručno faksiranje. <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ova postavka zahtijeva linijski razdjelnik i telefon.</li> <li>Koristite standardnu telefonsku liniju za odgovaranje na dolazne zadatke faksiranja i biranje broja faksa.</li> <li>Kako biste prešli izravno na ručno faksiranje, dodirnite # i 0 na tipkovnici.</li> </ul>
<b>Upotreba memorije</b>  Sve primljeno Vecinu primljenoga Jednako* Vecinu poslanoga Sve poslano	Postavite dio interne memorije pisača koji će se dodijeliti faksiranju. <b>Napomena:</b> Ova postavka sprječava stanja međumemorije i neuspjele faksove.
<b>Otkazi faksove</b>  Omogući* Nemoj omogućiti	Otkažite odlazne faksove prije nego što se prenesu ili otkažite dolazne faksove prije nego što se dovrši njihovo ispisivanje.
<b>ID pozivatelja</b>  Isključeno Uključeno* Zamjensko	Prikazat će se telefonski broj pošiljatelja faksa.

**Napomena:** Zvjezdica (\*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.

Stavka izbornika	Opis
<b>Maskiranje broja faksa</b> Isključeno* Slijeva Zdesna	Navedite format maskiranja odlaznog broja faksa.
<b>Broj znamenki za maskiranje</b> 0 – 58 (0*)	Navedite broj znamenki za maskiranje u odlaznom broju faksa.
<b>Omogući otkrivanje povezane linije</b> Isključeno Uključeno*	Utvrđite je li telefonska linija povezana s pisačem. <b>Napomena:</b> Prepoznavanje se odvija prilikom uključivanja pisača i prije svakog poziva.
<b>Omogući otkrivanje linije u pogrešnoj utičnici</b> Isključeno* Uključeno	Utvrđite je li telefonska linija povezana s odgovarajućim priključkom na pisaču. <b>Napomena:</b> Prepoznavanje se odvija prilikom uključivanja pisača i prije svakog poziva.
<b>Omogući podršku kad je u upotrebi dodatni telefon</b> Isključeno Uključeno*	Utvrđite koristi li telefonsku liniju drugi uređaj kao što je drugi telefon na istoj liniji. <b>Napomena:</b> Ova postavka stalno se prati nakon uključivanja pisača.
<b>Optimiziraj kompatibilnost s faksom</b>	Konfigurirajte funkciju faksa pisača za optimalnu kompatibilnost s drugim faks-uređajima.
<b>Napomena:</b> Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadani postavku.	

## Postavke za slanje faksova

Stavka izbornika	Opis
<b>Razlučivost</b> Standardna* Fina Superfina Ultradrina	Postavite razlučivost skenirane slike. <b>Napomena:</b> Veća razlučivost povećava vrijeme prijenosa faksa i zahtjeva više memorije.
<b>Originalni format</b> [Popis formata papira]	Navedite format originalnog dokumenta. <b>Napomena:</b> Razne veličine tvornički je zadana postavka u SAD-u. A4 je međunarodna tvornički zadana postavka.
<b>Orijentacija</b> Okomito Vodoravno	Navedite orientaciju stranice originalnog dokumenta.
<b>Obostrano (tupleks)</b> Isključeno* Dugi rub Kratki rub	Navedite orientaciju stranice za tekst i grafike prilikom skeniranja obostranog dokumenta.
<b>Napomena:</b> Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadani postavku.	

Stavka izbornika	Opis
<b>Vrsta sadržaja</b> Tekst* Tekst/fotografija Fotografija Grafika	Poboljšajte rezultate na temelju sadržaja originalnog dokumenta.
<b>Izvor sadržaja</b> Crno-bijeli laser Laser u boji* Tintni Fotografija/film Časopis Novine Tisk Drugo	Poboljšajte rezultate na temelju izvora originalnog dokumenta.
<b>Zatamnjenošća</b> 1 – 9 (5*)	Prilagodite zatamnjenošću skenirane slike.
<b>Iza PABX-a</b> Isključeno* Uključeno	Postavite pisač da bira broj faksa bez čekanja prepoznavanja tona biranja. <b>Napomena:</b> Private Automated Branch Exchange (PABX) telefonska je mreža koja omogućuje jedan pristupni broj za pružanje više linija vanjskim pozivateljima.
<b>Način rada s biranjem</b> Tonski* Pulsni	Navedite način rada s biranjem za dolazne ili odlazne faksove.
<b>Napomena:</b> Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.	

### Napredno ispisivanje

Stavka izbornika	Opis
<b>Ravnoteža boja</b> -4 do 4 (0*)	Prilagodite količinu tonera za svaku boju.
<b>Zanemarivanje boja</b> Ništa* Crvena Zelena Plava	Navedite koja će se boja zanemariti tijekom skeniranja i prilagodite postavku zanemarivanja za tu boju.
<b>Zadani prag za crvenu</b> 0 – 255 (128*)	
<b>Zadani prag za zelenu</b> 0 – 255 (128*)	
<b>Zadani prag za plavu</b> 0 – 255 (128*)	
<b>Napomena:</b> Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.	

Stavka izbornika	Opis
<b>Kontrast</b> Najprikladnije za sadržaj* 0 1 2 3 4 5	Prilagodite kontrast ispisa.
<b>Uklanjanje pozadine</b> -4 do 4 (0*)	Prilagodite dio pozadine koji se vidi na skeniranoj slici.
<b>Zrcalna slika</b> Isključeno* Uključeno	Izradite zrcalnu sliku originalnog dokumenta.
<b>Negativ slike</b> Isključeno* Uključeno	Izradite negativ slike originalnog dokumenta.
<b>Pojedinosti u sjeni</b> -4 do 4 (0*)	Prilagodite količinu pojedinosti u sjeni koje se vide na skeniranoj slici.
<b>Skeniraj od ruba do ruba</b> Isključeno* Uključeno	Omogućite skeniranje originalnog dokumenta od ruba do ruba.
<b>Oštrina</b> 1 – 5 (3*)	Prilagodite oštrinu skenirane slike.
<b>Temperatura</b> -4 do 4 (0*)	Navedite hoće li se generirati plavljivi ili crveniji ispis.
<b>Napomena:</b> Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadatu postavku.	

## Administrativne kontrole

Stavka izbornika	Opis
<b>Automatsko ponovno biranje</b> 0 – 9 (5*)	Prilagodite broj pokušaja ponovnog biranja na temelju razina aktivnosti faks-uređaja primatelja.
<b>Učestalost ponovnog biranja</b> 1 – 200 minuta (3*)	Povećajte vrijeme između pokušaja ponovnog biranja kako biste povećali šansu za uspješno slanje faksa.
<b>Omogući ECM</b> Isključeno Uključeno*	Aktivirajte način rada s ispravljanjem pogrešaka (ECM) za zadatke faksiranja. <b>Napomena:</b> ECM prepoznaje i ispravlja pogreške u postupku prijenosa faksa uzrokovane smetnjama telefonske linije i slabim signalom.
<b>Omogući skeniranja faksova</b> Isključeno Uključeno*	Faksom pošaljite dokumente koji su skenirani na pisaču.
<b>Napomena:</b> Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadatu postavku.	

Stavka izbornika	Opis
<b>Upravljački program na faks-uređaj</b> Isključeno Uključeno*	Omogućite upravljačkom programu za ispisivanje slanje faksa.
<b>Omogući spremanje u obliku prečaca</b> Isključeno Uključeno*	Spremite brojeve faksa u obliku prečaca na pisaču.
<b>Maks. brzina</b> 33 600* 14 400 9600 4800 2400	Postavite maksimalnu brzinu za slanje faksa.
<b>Prilagodi pomak u automatskom ulagaču dokumenata</b> Isključeno* Uključeno	Ispravite iskrivljene slike skenirane s automatskog ulagača dokumenata.
<b>Prilagođeno skeniranje</b> Isključeno* Uključeno	Omogućite Prilagođeno skeniranje prema zadanoj postavci.
<b>Pretpregled skena</b> Isključeno* Uključeno	Omogućite pretpreglede skeniranih dokumenata.
<b>Omogući skeniranje faksova u boji</b> Isključeno prema zadanoj postavci* Uključeno prema zadanoj postavci Nikada nemoj koristiti Uvijek koristi	Omogućite skenove u boji za faks.
<b>Automatski pretvaraj faksove u boji u monokromatske</b> Isključeno Uključeno*	Sve odlazne faksove u boji pretvorite u crno-bijele.
<b>Potvrdi broj faksa</b> Isključeno* Uključeno	Zatražite od korisnika da potvrdi broj faksa.
<b>Biraj predbroj</b>	Postavite predbroj.
<b>Pravila za predbrojeve</b> Pravilo za predbroj [x]	Uspostavite pravilo za predbroj.

**Napomena:** Zvjezdica (\*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.

## Postavke za primanje faksova

Stavka izbornika	Opis
<b>Zadatak faksiranja na čekanju</b> Ništa* Toner Toner i potrošni materijal	Uklonite iz reda za ispisivanje zadatke faksiranja koji zahtijevaju specifične nedostupne resurse.
<b>Broj zvona prije javljanja</b> 1 – 25 (3*)	Postavite broj zvona za dolazni faks.
<b>Automatsko smanjenje</b> Isključeno Uključeno*	Omogućite promjenu veličine dolaznog faksa sukladno stranici.
<b>Izvor papira</b> Odlagač [x] Uлагаč za razne medije Automatski*	Odredite izvor papira za ispisivanje dolaznog faksa.
<b>Obostrano (dupleks)</b> Isključeno* Uključeno	Ispisujte papir obostrano.
<b>Razdjelne stranice</b> Isključeno* Prije zadatka Poslije zadatka	Odredite hoće li se tijekom ispisivanja umetati prazne razdjelne stranice.
<b>Izvor razdjelne stranice</b> Odlagač [x] (1*) Uлагаč za razne medije	Navedite izvor papira za razdjelnu stranicu.
<b>Izlazni odjeljak</b> Standardni odjeljak* Odjeljak [x]	Odredite izlazni odjeljak za primljene faksove.
<b>Podnožje faksa</b> Uključeno Isključeno*	Ispišite informacije o prijenosu na dnu svake primljene stranice faksa.
<b>Oznaka vremena na podnožju faksa</b> Primanje* Ispisivanje	Ispišite oznaku vremena na dnu svake primljene stranice faksa.
<b>Bušenje</b> Isključeno* 2 rupe 3 rupe 4 rupe	Izbušite rupe uzduž ruba isписаног dokumenta. <b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je instaliran sklop za završnu obradu klamanjem i bušenjem rupa.
<b>Klamanje</b> Isključeno* 1 klamerica 2 klamerice	Postavite opciju klamanja za ispise. <b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je instaliran sklop za završnu obradu klamanjem.
<b>Napomena:</b> Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadatu postavku.	

Stavka izbornika	Opis
<b>Stavljanje faksova na čekanje</b> Način rada s faksovima na čekanju <input checked="" type="checkbox"/> Isključeno* <input type="checkbox"/> Uvijek uključeno <input type="checkbox"/> Ručno <input type="checkbox"/> Zakazano	Zadržite primljene faksove i spriječite njihovo ispisivanje dok se ne pošalju.

**Napomena:** Zvjezdica (\*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.

## Administrativne kontrole

Stavka izbornika	Opis
<b>Omogući primanje faksa</b> <input checked="" type="checkbox"/> Isključeno <input type="checkbox"/> Uključeno*	Postavite pisač na primanje faksa.
<b>Omogući primanje faksova u boji</b> <input checked="" type="checkbox"/> Isključeno <input type="checkbox"/> Uključeno*	Postavite pisač na primanje faksa u boji.
<b>Omogući ID pozivatelja</b> <input checked="" type="checkbox"/> Isključeno <input type="checkbox"/> Uključeno*	Omogućite prikaz broja koji šalje dolazni faks.
<b>Blokiranje bezimenih faksova</b> <input checked="" type="checkbox"/> Isključeno* <input type="checkbox"/> Uključeno	Blokirajte dolazne faksove poslane s uređaja koji nemaju ID stanice ili ID faks-uređaja.
<b>Popis zabranjenih faksova</b> Dodavanje zabranjenog faksa	Navedite telefonske brojeve koje želite blokirati.
<b>Odgovaranje uključeno</b> <input type="checkbox"/> Sva zvona* <input type="checkbox"/> Samo jedno zvono <input type="checkbox"/> Samo dva zvona <input type="checkbox"/> Samo tri zvona <input type="checkbox"/> Samo jedno ili dva zvona <input type="checkbox"/> Samo jedno ili tri zvona <input type="checkbox"/> Samo dva ili tri zvona	Postavite prepoznatljiv uzorak zvona za dolazni faks.
<b>Automatsko javljanje</b> <input checked="" type="checkbox"/> Isključeno <input type="checkbox"/> Uključeno*	Postavite pisač na automatsko primanje faksa.
<b>Kôd za ručno javljanje</b> 0 – 9 (9*)	Ručno unesite kôd na numeričkoj telefonskoj tipkovnici kako bi započelo primanje faksa. <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada pisač dijeli liniju s telefonom.</li> <li>• Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada pisač postavite na ručno primanje faksova.</li> </ul>

**Napomena:** Zvjezdica (\*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.

Stavka izbornika	Opis
<b>Prosljeđivanje faksova</b> Ispiši Ispiši i proslijedi Proslijedi*	Odredite način prosljeđivanja primljenog faksa.
<b>Prosljedi primatelju</b> Odredište [x] Vrsta Broj prečaca	Odredite mjesto prosljeđivanja primljenog faksa.
<b>Poruka e-pošte s potvrdom</b>	Pošaljite poruku e-pošte s potvrdom kada se prosljeđivanje faksa uspješno izvrši. <b>Napomena:</b> Poruka e-pošte šalje se samo prilikom prosljeđivanja na FTP ili na odredišta za mrežno dijeljenje.
<b>Maks. brzina</b> 33 600* 14 400 9600 4800 2400	Postavite maksimalnu brzinu prijenosa faksa.

## Naslovna stranica faksa

Stavka izbornika	Opis
<b>Naslovna stranica faksa</b>	Konfigurirajte postavke za naslovnu stranicu faksa.
Isključeno prema zadanoj postavci*	
Uključeno prema zadanoj postavci	
Nikada nemoj koristiti	
Uvijek koristi	
<b>Dodaj polje Prima</b>	
Isključeno*	
Uključeno	
<b>Dodaj polje Šalje</b>	
Isključeno*	
Uključeno	
<b>Šalje</b>	
<b>Dodaj polje Poruka</b>	
Isključeno*	
Uključeno	
<b>Poruka:</b>	
<b>Dodaj logotip</b>	
Isključeno*	
Uključeno	
<b>Dodaj Podnožje [x]</b>	
Isključeno*	
Uključeno	
<b>Podnožje [x]</b>	
<b>Napomena:</b> Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.	

## Postavke zapisnika faks-uređaja

Stavka izbornika	Opis
<b>Zapisnik prijenosa</b>	Ispišite zapisnik za uspješan prijenos faksa ili pogrešku prijenosa.
Isipi zapisnik*	
Nemoj ispisivati zapisnik	
Ispisuj samo u slučaju pogreške	
<b>Zapisnik pogrešaka pri primanju</b>	Ispišite zapisnik za neuspjelo primanje faksa.
Bez ispisivanja*	
Ispisivanje u slučaju pogreške	
<b>Automatsko ispisivanje zapisnika</b>	Ispišite sve aktivnosti faksa.
Uključeno*	
Isključeno	
<b>Napomena:</b> Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.	

Stavka izbornika	Opis
<b>Izvor papira za zapisnik</b> Odлагаč [x] (1*) Višenamjenski ulagač	Odredite izvor papira za zapisnike ispisivanja.
<b>Prikaz zapisnika</b> Naziv udaljenog faks-uređaja* Birani broj	Identificirajte pošiljatelja po nazivu ili broju udaljenog faks-uređaja.
<b>Omogući zapisnik zadataka</b> Uključeno* Isključeno	Prikažite sadržaj svih zadataka faksiranja.
<b>Omogući zapisnik poziva</b> Uključeno* Isključeno	Prikažite sažetak povijesti biranja faks-uređaja.
<b>Izlazni odjeljak za zapisnike</b> Standardni odjeljak* Odjeljak [x]	Odredite izlazni odjeljak za ispisane zapisnike.

**Napomena:** Zvjezdica (\*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.

## Postavke zvučnika

Stavka izbornika	Opis
<b>Način rada zvučnika</b> Uvijek isključeno Uvijek uključeno Uključeno do povezivanja*	Postavite način rada zvučnika faks-uređaja.
<b>Glasnoća zvučnika</b> Niska Visoka*	Prilagodite glasnoću zvučnika faks-uređaja.
<b>Glasnoća zvona</b> Isključeno Uključeno*	Omogućite glasnoću zvona.

**Napomena:** Zvjezdica (\*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.

## Postavljanje poslužitelja za faks-uređaj

### Općenite postavke faksa

Stavka izbornika	Opis
<b>U format</b>	Odredite primatelja faksa. <b>Napomena:</b> Ako želite koristiti broj faksa, unesite znak ljestvi (#) ispred broja.
<b>Adresa za odgovor</b>	Odredite adresu za odgovor za slanje faksa.

**Napomena:** Zvjezdica (\*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.

Stavka izbornika	Opis
<b>Predmet</b>	Odredite predmet i poruku faksa.
<b>Poruka</b>	
<b>Omogućavanje analognog prijema</b> Isključeno* Uključeno	Postavite pisač na primanje analognih faksova.
<b>Napomena:</b> Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.	

## Postavke e-pošte poslužitelja za faksiranje

Stavka izbornika	Opis
<b>Primarni SMTP pristupnik</b>	Unesite IP adresu ili naziv glavnog računala primarnog SMTP poslužitelja za slanje e-pošte.
<b>Priključak primarnog SMTP pristupnika</b> 1 – 65 535 (25*)	Unesite broj priključka primarnog SMTP poslužitelja.
<b>Sekundarni SMTP pristupnik</b>	Unesite IP adresu poslužitelja ili naziv glavnog računala sekundarnog ili rezervnog SMTP poslužitelja.
<b>Priključak sekundarnog SMTP pristupnika</b> 1 – 65 535 (25*)	Unesite broj priključka poslužitelja za sekundarni ili rezervni SMTP poslužitelj.
<b>SMTP – prekoračenje vremena</b> 5 – 30 (30*)	Postavite vrijeme prije prekoračenja vremena pisača ako SMTP poslužitelj ne odgovori.
<b>Adresa za odgovor</b>	Odredite adresu za odgovor za slanje faksa.
<b>Uvijek koristi SMTP zadanu adresu za odgovor</b> Isključeno Uključeno*	Odredite SMTP adresu za odgovor za slanje faksa.
<b>Koristi SSL/TLS</b> Onemogućeno* Dogovori Obavezno	Odredite hoće li se faks slati koristeći šifriranu vezu.
<b>Zatraži pouzdani certifikat</b> Isključeno Uključeno*	Odredite pouzdani certifikat prilikom pristupa SMTP poslužitelju.
<b>Provjera autentičnosti SMTP poslužitelja</b> Provjera autentičnosti nije potrebna* Prijava / Obično NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5 Kerberos 5	Postavite vrstu provjere autentičnosti za SMTP poslužitelj.
<b>E-pošta pokrenuta od strane uređaja</b> Ništa* Koristi SMTP vjerodajnice uređaja	Odredite jesu li vjerodajnice potrebne za e-poštu pokrenutu od strane uređaja.
<b>Napomena:</b> Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.	

Stavka izbornika	Opis
<b>E-pošta pokrenuta od strane korisnika</b> Ništa* Koristi SMTP vjerodajnice uređaja Koristi korisnički ID i lozinku za sesiju Koristi adresu e-pošte i lozinku za sesiju Upit za korisnika	Odredite jesu li vjerodajnice potrebne za e-poštu pokrenutu od strane korisnika.
<b>Koristi vjerodajnice uređaja za Active Directory</b> Isključeno Uključeno*	Omogućite korisničke vjerodajnice i grupna odredišta za povezivanje s SMTP poslužiteljem.
<b>Korisnički id za uređaj</b>	Odredite korisnički ID i lozinku za povezivanje s SMTP poslužiteljem.
<b>Lozinka za uređaj</b>	
<b>PODRUČJE Kerberos 5</b>	Odredite područje za Kerberos 5 protokol provjere autentičnosti.
<b>NTLM domena</b>	Odredite naziv domene za sigurnosni protokol NTLM.
<b>Onemogućite pogrešku "SMTP poslužitelj nije postavljen"</b> Isključeno* Uključeno	Sakrijte poruku o pogrešci "SMTP poslužitelj nije postavljen".

**Napomena:** Zvjezdica (\*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.

## Postavke skeniranja poslužitelja za faksiranje

Stavka izbornika	Opis
<b>Format slike</b> TIFF (.tif) PDF (.pdf)* XPS (.xps) TXT (.txt) RTF (.rtf) DOCX (.docx)	Odredite format datoteke za skeniranu sliku.
<b>Vrsta sadržaja</b> Tekst Tekst/fotografija* Fotografija Grafika	Poboljšajte rezultate na temelju sadržaja originalnog dokumenta.

**Napomena:** Zvjezdica (\*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.

Stavka izbornika	Opis
<b>Izvor sadržaja</b> Crno-bijeli laser Laser u boji* Tintni Fotografija/film Časopis Novine Tisk Drugo	Poboljšajte rezultate na temelju izvora originalnog dokumenta.
<b>Razlučivost faksa</b> Standardna* Fina Superfina Ultrafina	Postavite razlučivost faksa.
<b>Zatamnjenošć</b> 1 – 9 (5*)	Postavite zatamnjenošć ispisa.
<b>Orijentacija</b> Okomito* Vodoravno	Odredite orijentaciju teksta i grafika na stranici.
<b>Originalni format</b> [Popis formata papira]	Postavite format papira originalnog dokumenta. <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Razne veličine tvornički je zadana postavka u SAD-u. A4 je međunarodna tvornički zadana postavka.</li> <li>Ova postavka može se razlikovati ovisno o modelu pisača.</li> </ul>
<b>Koristi višestranični TIFF</b> Isključeno Uključeno*	Birajte između TIFF datoteka s jednom ili više stranica.
<b>Napomena:</b> Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.	

# E-pošta

## Postavljanje e-pošte

Stavka izbornika	Opis
<b>Primarni SMTP pristupnik</b>	Unesite IP adresu ili naziv glavnog računala primarnog SMTP poslužitelja za slanje e-pošte.
<b>Priklučak primarnog SMTP pristupnika</b> 1 – 65 535 (25*)	Unesite broj priklučka primarnog SMTP poslužitelja.
<b>Sekundarni SMTP pristupnik</b>	Unesite IP adresu poslužitelja ili naziv glavnog računala sekundarnog ili rezervnog SMTP poslužitelja.
<b>Priklučak sekundarnog SMTP pristupnika</b> 1 – 65 535 (25*)	Unesite broj priklučka poslužitelja za sekundarni ili rezervni SMTP poslužitelj.
<b>SMTP – prekoračenje vremena</b> 5 – 30 sekundi (30*)	Postavite vrijeme prije prekoračenja vremena pisača ako SMTP poslužitelj ne odgovori.
<b>Adresa za odgovor</b>	Odredite adresu za odgovor u e-pošti.
<b>Uvijek koristi SMTP zadanu adresu za odgovor</b> Uključeno* Isključeno	Uvijek koristite zadanu adresu za odgovor na SMTP poslužitelju.
<b>Koristi SSL/TLS</b> Onemogućeno* Dogovori Obavezno	Odredite hoće li se e-pošta slati koristeći šifriranu vezu.
<b>Zatraži pouzdani certifikat</b> Isključeno Uključeno*	Zatražite pouzdani certifikat prilikom pristupa SMTP poslužitelju.
<b>Provjera autentičnosti SMTP poslužitelja</b> Provjera autentičnosti nije potrebna* Prijava / Obično NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5 Kerberos 5	Postavite vrstu provjere autentičnosti za SMTP poslužitelj.
<b>E-pošta pokrenuta od strane uređaja</b> Ništa* Koristi SMTP vjerodajnice uređaja	Odredite jesu li vjerodajnice potrebne za e-poštu pokrenutu od strane uređaja.
<b>E-pošta pokrenuta od strane korisnika</b> Ništa* Koristi SMTP vjerodajnice uređaja Koristi korisnički ID i lozinku za sesiju Koristi adresu e-pošte i lozinku za sesiju Upit za korisnika	Odredite jesu li vjerodajnice potrebne za e-poštu pokrenutu od strane korisnika.
<b>Napomena:</b> Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadano postavku.	

Stavka izbornika	Opis
Koristi vjerodajnice uređaja za Active Directory Isključeno Uključeno*	Omogućite korisničke vjerodajnice i grupna odredišta za povezivanje s SMTP poslužiteljem.
Korisnički id za uređaj	Odredite korisnički ID i lozinku za povezivanje s SMTP poslužiteljem.
Lozinka za uređaj	
PODRUČJE Kerberos 5	Odredite područje za Kerberos 5 protokol provjere autentičnosti.
NTLM domena	Odredite naziv domene za sigurnosni protokol NTLM.
Onemogućite pogrešku "SMTP poslužitelj nije postavljen" Isključeno* Uključeno	Sakrijte poruku o pogrešci "SMTP poslužitelj nije postavljen".

**Napomena:** Zvjezdica (\*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.

## Zadane postavke e-pošte

Stavka izbornika	Opis
Predmet	Odredite predmet i poruku e-pošte.
Poruka	
Naziv datoteke	Odredite naziv datoteke skenirane slike.
Format PDF (.pdf)* TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps) TXT (.txt) RTF (.rtf) DOC (.docx)	Odredite format datoteke za skeniranu sliku.
Globalne postavke OCR-a Prepoznavanje jezika Automatska rotacija Uklanjanje šuma Poboljšanje automatskog kontrasta	Konfigurirajte postavke za optičko prepoznavanje znakova (OCR). <b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo ako ste kupili i instalirali OCR rješenje.

**Napomena:** Zvjezdica (\*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.

Stavka izbornika	Opis
<b>Postavke za PDF</b> Verzija PDF-a 1.3 1.4 1.5* 1.6 1.7 Arhivska verzija A-1a* A-1b Visoka kompresija Isključeno* Uključeno Zaštita Isključeno* Uključeno Mogućnost pretraživanja Isključeno* Uključeno Arhivski (PDF/A) Isključeno* Uključeno	Postavite format PDF-a za skeniranu sliku.
<b>Vrsta sadržaja</b> Tekst Tekst/fotografija* Fotografija Grafika	Poboljšajte rezultate na temelju sadržaja originalnog dokumenta.
<b>Izvor sadržaja</b> Crno-bijeli laser* Laserski u boji Tintni Fotografija/film Časopis Novine Tiskarski stroj Drugo	Poboljšajte rezultate na temelju originalnog dokumenta.
<b>Boja</b> Crno-bijelo Siva U boji* Automatski	Odredite boju prilikom skeniranja slike.
<b>Napomena:</b> Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadalu postavku.	

Stavka izbornika	Opis
<b>Razlučivost</b> 75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Postavite razlučivost skenirane slike.
<b>Zatamnjenost</b> -4 do 4 (0*)	Prilagodite zatamnjenost skenirane slike.
<b>Orijentacija</b> Okomito* Vodoravno	Odredite orijentaciju teksta i grafika na stranici.
<b>Originalni format</b> [Popis formata papira]	Postavite format papira originalnog dokumenta. <b>Napomena:</b> Postavka Razne veličine tvornički je zadana postavka.
<b>Strane</b> Isključeno* Dugi rub Kratki rub	Navedite orientaciju stranice za tekst i grafike prilikom skeniranja obostranog dokumenta.
<b>Napomena:</b> Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.	

### Napredno ispisivanje

Stavka izbornika	Opis
<b>Ravnoteža boja</b> -4 do 4 (0*)	Prilagodite količinu tonera koji se koristi za svaku boju.
<b>Zanemarivanje boja</b> Zanemarivanje boja Ništa* Crvena Zelena Plava Zadani prag za crvenu 0 – 255 (128*) Zadani prag za zelenu 0 – 255 (128*) Zadani prag za plavu 0 – 255 (128*)	Navedite koja će se boja zanemariti tijekom skeniranja i prilagodite postavku zanemarivanja za tu boju.
<b>Automatsko otkrivanje boja</b> Osjetljivost za boje 1 – 9 (5*) Osjetljivost za područja 1 – 9 (5*)	Postavite količinu boje koju pisač prepoznaje iz originalnog dokumenta. <b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je opcija U boji postavljena na Automatski.

**Napomena:** Zvjezdica (\*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.

Stavka izbornika	Opis
<b>JPEG kvaliteta</b> Najbolje za sadržaj* 5 – 95	Postavite kvalitetu skenirane slike formata JPEG. <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 smanjuje veličinu datoteke, ali slabi kvalitetu slike.</li> <li>• 95 pruža najbolju kvalitetu slike, ali stvara veliku datoteku.</li> </ul>
<b>Kontrast</b> Najbolje za sadržaj* 0 1 2 3 4 5	Odredite kontrast ispisa.
<b>Uklanjanje pozadine</b> Prepoznavanje pozadine Utemeljeno na sadržaju* Fiksno Razina -4 do 4 (0*)	Prilagodite dio pozadine koji se vidi na skeniranoj slici. <b>Napomena:</b> Ako želite ukloniti pozadinsku boju iz originalnog dokumenta, postavite opciju Prepoznavanje pozadine na Utemeljeno na sadržaju. Ako želite ukloniti šum slike s fotografije, postavite Prepoznavanje pozadine na Fiksno.
<b>Zrcalna slika</b> Isključeno* Uključeno	Izradite zrcalnu sliku originalnog dokumenta.
<b>Negativ slike</b> Isključeno* Uključeno	Izradite negativ slike originalnog dokumenta.
<b>Pojedinosti u sjeni</b> -4 do 4 (0*)	Prilagodite količinu pojedinosti u sjeni koje se vide na skeniranoj slici.
<b>Skeniraj od ruba do ruba</b> Isključeno* Uključeno	Omogućite skeniranje originalnog dokumenta od ruba do ruba.
<b>OštRNA</b> 1 – 5 (3*)	Prilagodite oštRNu skenirane slike.
<b>Temperatura</b> -4 do 4 (0*)	Odredite hoće li se generirati hladniji ili topliji ispis.
<b>Prazne stranice</b> Uklanjanje prazne stranice Osjetljivost za prazne stranice	Odredite hoće li se obuhvatiti prazne stranice.
<b>Napomena:</b> Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.	

## Administrativne kontrole

Stavka izbornika	Opis
<b>Maksimalna veličina e-pošte</b> 0 – 65 535 (0*)	Postavite najveću veličinu datoteke za svaku poruku e-pošte.
<b>Poruka o pogrešnoj veličini</b>	Odredite poruku o pogrešci koju će pisač slati kada poruka e-pošte premaši dopuštenu veličinu datoteke. <b>Napomena:</b> Možete unijeti do 1024 znaka.
<b>Ograničenje odredišta</b>	Ograničite slanje e-pošte samo na određeni popis naziva domene. <b>Napomena:</b> Za razdvajanje domena koristite zareze.
<b>Pošalji mi kopiju</b> Nikada se ne prikazuje* Uključeno prema zadanoj postavci Isključeno prema zadanoj postavci Uvijek uključeno	Pošaljite kopiju poruke e-pošte sebi.
<b>Ograniči primatelje e-pošte</b> Isključeno* Uključeno	Ograničite broj primatelja e-pošte.
<b>Koristi cc:/bcc:</b> Isključeno* Uključeno	Omogućite kopiju i slijepu kopiju u porukama e-pošte.
<b>Koristi višestranični TIFF</b> Uključeno* Isključeno	Birajte između TIFF datoteka s jednom ili više stranica.
<b>Kompresija TIFF datoteka</b> LZW* JPEG	Postavite opciju kompresije za TIFF datoteke.
<b>Tekst po zadanom</b> 5 – 95 (75*)	Postavite kvalitetu teksta na skeniranoj slici.
<b>Tekst/fotografija po zadanom</b> 5 – 95 (75*)	Postavite kvalitetu teksta ili fotografije na skeniranoj slici.
<b>Fotografija po zadanom</b> 5 – 95 (50*)	Postavite kvalitetu fotografije na skeniranoj slici.
<b>Dubina u bitovima za e-poštu</b> 1 bit 8 bita*	Omogućite način rada Tekst/fotografija kako bi veličine datoteka bile manje koristeći 1-bitnu sliku. <b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je opcija U boji postavljena na Siva.
<b>Zapisnik prijenosa</b> Ispiši zapisnik* Nemoj ispisivati zapisnik Ispisuj samo u slučaju pogreške	Ispišite zapisnik za uspješne prijenose e-pošte.
<b>Izvor papira za zapisnik</b> Odlagač [x] (1*) Uлагаč za razne medije	Odredite izvor papira za zapisnike ispisivanja.
<b>Napomena:</b> Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadalu postavku.	

Stavka izbornika	Opis
<b>Prilagođeno skeniranje</b> Isključeno* Uključeno	Uključite prilagođeno skeniranje prema zadanoj postavci. <b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je instaliran tvrdi disk.
<b>Pretpregled skena</b> Isključeno Uključeno*	Prikažite pretpregled skena na zaslonu. <b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je instaliran tvrdi disk pisača.
<b>Omogući spremanje u obliku prečaca</b> Isključeno Uključeno*	Spremite adrese e-pošte kao prečace. <b>Napomena:</b> Kada je postavljena opcija Isključeno, gumb Spremi kao prečac ne prikazuje se na zaslonu odredišta e-pošte.
<b>Slike u e-pošti poslane kao</b> Privitak* Web-veza	Odredite način slanja slika u e-pošti.
<b>Ponovo postavi informacije e-pošte nakon slanja</b> Isključeno Uključeno*	Vratite zadane informacije e-pošte nakon slanja.
<b>Napomena:</b> Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.	

## Postavljanje web-veza

Stavka izbornika	Opis
<b>Poslužitelj</b>	Postavite pisač da pošalje poruku e-pošte kao web-vezu.
<b>Prijava</b>	
<b>Lozinka</b>	
<b>Putanja</b>	
<b>Naziv datoteke</b>	
<b>Web-veza</b>	

# FTP

## Zadane postavke FTP-a

Stavka izbornika	Opis
<b>Format</b> PDF (.pdf)* TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps) TXT (.txt) RTF (.rtf) DOCX (.docx)	Odredite format datoteke za skeniranu sliku. <b>Napomena:</b> Stavke izbornika mogu se razlikovati ovisno o modelu pisača.
<b>Globalne postavke OCR-a</b> Prepoznavanje jezika Automatska rotacija Uklanjanje šuma Poboljšanje automatskog kontrasta	Konfigurirajte postavke za optičko prepoznavanje znakova (OCR). <b>Napomena:</b> Ovaj izbornik prikazuje se samo ako ste kupili i instalirali OCR rješenje.
<b>Postavke za PDF</b> Verzija PDF-a 1.3 1.4 1.5* 1.6 1.7 Arhivska verzija A-1a* A-1b Zaštića Isključeno* Uključeno Arhivski (PDF/A) Isključeno* Uključeno	Postavite format PDF-a za skeniranu sliku.
<b>Vrsta sadržaja</b> Tekst Tekst/fotografija* Grafika Fotografija	Poboljšajte rezultate na temelju sadržaja originalnog dokumenta.

**Napomena:** Zvjezdica (\*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.

Stavka izbornika	Opis
<b>Izvor sadržaja</b> Crno-bijeli laser Laser u boji* Tintni Fotografija/film Časopis Novine Tiskarski stroj Drugo	Poboljšajte rezultate na temelju izvora originalnog dokumenta.
<b>Boja</b> Crno-bijelo Siva U boji* Automatski	Odredite boju prilikom skeniranja slike.
<b>Razlučivost</b> 75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Postavite razlučivost skenirane slike.
<b>Zatamnjenošć</b> -4 do 4 (0*)	Prilagodite zatamnjenošć skenirane slike.
<b>Orijentacija</b> Okomito* Vodoravno	Odredite orijentaciju teksta i grafika na stranici.
<b>Originalni format</b> [Popis formata papira]	Postavite format papira originalnog dokumenta. <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U SAD-u je Letter tvornički zadana postavka. A4 je međunarodna tvornički zadana postavka.</li> <li>• Stavke izbornika mogu se razlikovati ovisno o modelu pisača.</li> </ul>
<b>Strane</b> Isključeno* Dugi rub Kratki rub	Navedite orijentaciju stranice za tekst i grafike prilikom skeniranja obostranog dokumenta.
<b>Naziv datoteke</b>	Odredite naziv datoteke skenirane slike.
<b>Napomena:</b> Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.	

### Napredno ispisivanje

Stavka izbornika	Opis
<b>Ravnoteža boja</b> -4 do 4 (0*)	Prilagodite količinu tonera za svaku boju skena.
<b>Napomena:</b> Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.	

Stavka izbornika	Opis
<b>Zanemarivanje boja</b> Zanemarivanje boja Ništa* Crvena Zelena Plava Zadani prag za crvenu 0 – 255 (128*) Zadani prag za zelenu 0 – 255 (128*) Zadani prag za plavu 0 – 255 (128*)	Navedite koja će se boja zanemariti tijekom skeniranja i prilagodite postavku zanemarivanja za tu boju.
<b>Automatsko otkrivanje boja</b> Osjetljivost za boje 1 – 9 (5*) Osjetljivost za područja 1 – 9 (5*)	Postavite količinu boje koju pisač prepoznaje iz originalnog dokumenta. <b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je opcija U boji postavljena na Automatski.
<b>JPEG kvaliteta</b> Najbolje za sadržaj* 5 – 95	Postavite kvalitetu slike formata JPEG. <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 smanjuje veličinu datoteke, ali slabi kvalitetu slike.</li> <li>• 90 pruža najbolju kvalitetu slike, ali stvara veliku datoteku.</li> </ul>
<b>Kontrast</b> Najbolje za sadržaj* 0 1 2 3 4 5	Odredite kontrast ispisa.
<b>Uklanjanje pozadine</b> Prepoznavanje pozadine Utemeljeno na sadržaju* Fiksno Razina -4 do 4 (0*)	Prilagodite dio pozadine koji se vidi na skeniranoj slici. <b>Napomena:</b> Ako želite ukloniti pozadinsku boju iz originalnog dokumenta, postavite opciju Prepoznavanje pozadine na Utemeljeno na sadržaju. Ako želite ukloniti šum slike s fotografije, postavite Prepoznavanje pozadine na Fiksno.
<b>Zrcalna slika</b> Isključeno* Uključeno	Izradite zrcalnu sliku originalnog dokumenta.
<b>Negativ slike</b> Isključeno* Uključeno	Izradite negativ slike originalnog dokumenta.
<b>Pojedinosti u sjeni</b> -4 do 4 (0*)	Prilagodite količinu pojedinosti u sjeni koje se vide na skeniranoj slici.
<b>Napomena:</b> Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadatu postavku.	

Stavka izbornika	Opis
<b>Skeniraj od ruba do ruba</b> Isključeno* Uključeno	Omogućite skeniranje originalnog dokumenta od ruba do ruba.
<b>Oštrina</b> 1 – 5 (3*)	Prilagodite oštrinu skenirane slike.
<b>Temperatura</b> -4 do 4 (0*)	Odredite hoće li se generirati hladniji ili topliji ispis.
<b>Prazne stranice</b> Uklanjanje prazne stranice Osjetljivost za prazne stranice	Odredite hoće li se obuhvatiti prazne stranice.
<b>Napomena:</b> Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.	

## Administrativne kontrole

Stavka izbornika	Opis
<b>Tekst po zadanom</b> 5 – 95 (75*)	Postavite kvalitetu teksta na skeniranoj slici.
<b>Tekst/fotografija po zadanom</b> 5 – 95 (75*)	Postavite kvalitetu teksta ili fotografije na skeniranoj slici.
<b>Fotografija po zadanom</b> 5 – 95 (50*)	Postavite kvalitetu fotografije na skeniranoj slici.
<b>Koristi višestranični TIFF</b> Uključeno* Isključeno	Birajte između TIFF datoteka s jednom ili više stranica.
<b>Kompresija TIFF datoteka</b> LZW* JPEG	Postavite opciju kompresije za TIFF datoteke.
<b>Zapisnik prijenosa</b> Ispiši zapisnik* Nemoj ispisivati zapisnik Ispisuj samo u slučaju pogreške	Ispišite zapisnik za uspješne prijenose skena na FTP.
<b>Izvor papira za zapisnik</b> Odlagač [x] (1*) Uлагаč za razne medije	Odredite izvor papira za ispisivanje zapisnika za FTP.
<b>Dubina u bitovima za FTP</b> 1 bit 8 bita*	Omogućite način rada Tekst/fotografija kako bi veličine datoteka bile manje koristeći 1-bitnu sliku. <b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je opcija U boji postavljena na Siva.
<b>Prilagođeno skeniranje</b> Isključeno* Uključeno	Uključite prilagođeno skeniranje prema zadanoj postavci. <b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je instaliran tvrdi disk.
<b>Napomena:</b> Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.	

Stavka izbornika	Opis
<b>Pretpregled skena</b> Isključeno Uključeno*	Omogućite prikaz skena na zaslonu. <b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je instaliran tvrdi disk.
<b>Omogući spremanje u obliku prečaca</b> Isključeno Uključeno*	Spremite prilagođene postavke FTP-a u obliku prečaca.
<b>Napomena:</b> Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadani postavku.	

# USB pogon

## Skeniranje flash pogona

Stavka izbornika	Opis
<b>Format</b> PDF (.pdf)* TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps)	Odredite format datoteke za skeniranu sliku. <b>Napomena:</b> Postavke se mogu razlikovati ovisno o modelu pisača.
<b>Globalne postavke OCR-a</b> Prepoznavanje jezika Automatska rotacija Uklanjanje šuma Poboljšanje automatskog kontrasta	Konfigurirajte postavke za optičko prepoznavanje znakova (OCR). <b>Napomena:</b> Ovaj izbornik prikazuje se samo ako ste kupili i instalirali OCR rješenje.
<b>Postavke za PDF</b> Verzija PDF-a 1.3 1.4 1.5* 1.6 1.7 Arhivska verzija A-1a* A-1b Zaštićena Isključeno* Uključeno Arhivski (PDF/A) Isključeno* Uključeno	Postavite format PDF-a za skeniranu sliku.
<b>Vrsta sadržaja</b> Tekst Tekst/fotografija* Grafika Fotografija	Poboljšajte rezultate na temelju sadržaja originalnog dokumenta.
<b>Izvor sadržaja</b> Crno-bijeli laser Laser u boji* Tintni Fotografija/film Časopis Novine Tiskarski stroj Drugo	Poboljšajte rezultate na temelju izvora originalnog dokumenta.
<b>Napomena:</b> Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadalu postavku.	

Stavka izbornika	Opis
<b>Boja</b> Crno-bijelo Siva U boji* Automatski	Odredite boju prilikom skeniranja slike.
<b>Razlučivost</b> 75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Postavite razlučivost skenirane slike.
<b>Zatamnjenost</b> 1 – 9 (5*)	Prilagodite zatamnjenost skenirane slike.
<b>Orijentacija</b> Okomito* Vodoravno	Odredite orijentaciju teksta i grafika na stranici.
<b>Originalni format</b> [Popis formata papira]	Postavite format papira originalnog dokumenta. <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U SAD-u je Letter tvornički zadana postavka. A4 je međunarodna tvornički zadana postavka.</li> <li>• Ova stavka izbornika može se razlikovati ovisno o modelu pisača.</li> </ul>
<b>Strane</b> Isključeno* Dugi rub Kratki rub	Navedite orijentaciju stranice za tekst i grafike prilikom skeniranja obostranog dokumenta.
<b>Naziv datoteke</b>	Odredite naziv datoteke skenirane slike.
<b>Napomena:</b> Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.	

### Napredno ispisivanje

Stavka izbornika	Opis
<b>Ravnoteža boja</b>	Prilagodite količinu tonera za svaku boju.
<b>Napomena:</b> Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.	

Stavka izbornika	Opis
<b>Zanemarivanje boja</b> Zanemarivanje boja Ništa* Crvena Zelena Plava Zadani prag za crvenu 0 – 255 (128*) Zadani prag za zelenu 0 – 255 (128*) Zadani prag za plavu 0 – 255 (128*)	Navedite koja će se boja zanemariti tijekom skeniranja i prilagodite postavku zanemarivanja za tu boju.
<b>Automatsko otkrivanje boja</b> Osjetljivost za boje 1 – 9 (5*) Osjetljivost za područja 1 – 9 (5*)	Postavite količinu boje koju pisač prepoznaje iz originalnog dokumenta. <b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je opcija U boji postavljena na Automatski.
<b>JPEG kvaliteta</b> Najbolje za sadržaj* 5 – 95	Postavite kvalitetu slike formata JPEG. <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 smanjuje veličinu datoteke, ali slabi kvalitetu slike.</li> <li>• 90 pruža najbolju kvalitetu slike, ali stvara veliku datoteku.</li> </ul>
<b>Kontrast</b> Najbolje za sadržaj* 0 1 2 3 4 5	Odredite kontrast ispisa.
<b>Uklanjanje pozadine</b> Prepoznavanje pozadine Utemeljeno na sadržaju* Fiksno Razina -4 do 4 (0*)	Prilagodite dio pozadine koji se vidi na skeniranoj slici. <b>Napomena:</b> Ako želite ukloniti pozadinsku boju iz originalnog dokumenta, postavite opciju Prepoznavanje pozadine na Utemeljeno na sadržaju. Ako želite ukloniti šum slike s fotografije, postavite Prepoznavanje pozadine na Fiksno.
<b>Zrcalna slika</b> Isključeno* Uključeno	Izradite zrcalnu sliku originalnog dokumenta.
<b>Negativ slike</b> Isključeno* Uključeno	Izradite negativ slike originalnog dokumenta.
<b>Pojedinosti u sjeni</b> -4 do 4 (0*)	Prilagodite količinu pojedinosti u sjeni koje se vide na skeniranoj slici.
<b>Napomena:</b> Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadatu postavku.	

Stavka izbornika	Opis
<b>Skeniraj od ruba do ruba</b> Isključeno* Uključeno	Omogućite skeniranje originalnog dokumenta od ruba do ruba.
<b>Oštrina</b> 1 – 5 (3*)	Prilagodite oštrinu skenirane slike.
<b>Temperatura</b> -4 do 4 (0*)	Odredite hoće li se generirati hladniji ili topliji ispis.
<b>Prazne stranice</b> Uklanjanje prazne stranice Osjetljivost za prazne stranice	Odredite hoće li se obuhvatiti prazne stranice.
<b>Napomena:</b> Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.	

## Administrativne kontrole

Stavka izbornika	Opis
<b>Tekst po zadanom</b> 5 – 95 (75*)	Postavite kvalitetu teksta na skeniranoj slici.
<b>Tekst/fotografija po zadanom</b> 5 – 95 (75*)	Postavite kvalitetu teksta ili fotografije na skeniranoj slici.
<b>Fotografija po zadanom</b> 5 – 95 (75*)	Postavite kvalitetu fotografije na skeniranoj slici.
<b>Koristi višestranični TIFF</b> Uključeno* Isključeno	Birajte između TIFF datoteka s jednom ili više stranica.
<b>Kompresija TIFF datoteka</b> LZW* JPEG	Postavite kompresiju za TIFF datoteke.
<b>Dubina boje u bitovima pri skeniranju</b> 1 bit 8 bita*	Omogućite način rada Tekst/fotografija kako bi veličine datoteka bile manje koristeći 1-bitnu sliku. <b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je opcija U boji postavljena na Siva.
<b>Prilagođeno skeniranje</b> Isključeno* Uključeno	Uključite prilagođeno skeniranje prema zadanoj postavci. <b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je instaliran tvrdi disk.
<b>Pretpregled skena</b> Isključeno Uključeno*	Omogućite prikaz skena na zaslonu. <b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je instaliran tvrdi disk.
<b>Napomena:</b> Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.	

## Ispisivanje s flash pogona

Stavka izbornika	Opis
<b>Broj kopija</b> 1 – 9999 (1*)	Postavite broj kopija.
<b>Izvor papira</b> Odлагаč [x] (1*) Višenamjenski ulagač Ručno ulaganje papira Ručno umetanje omotnica	Navedite izvor papira za zadatak ispisivanja.
<b>U boji</b> Isključeno Uključeno*	Odrediti želite li ispisivanje u boji.
<b>Razvrstavanje</b> (1,1,1) (2,2,2)* (1,2,3) (1,2,3)	Ispišite više kopija u nizu.
<b>Obostrano (dupleks)</b> 1-strano* 2-strano	Odredite na koju će se stranu papira ispisivati.
<b>Klamanje</b> Isključeno* 1 klamerica, gornji lijevi kut 2 klamerice, lijevo 1 klamerica, gornji desni kut 2 klamerice, gore 1 klamerica, donji lijevi kut 2 klamerice, dolje 1 klamerica, donji desni kut 2 klamerice, desno	Odredite položaj klamanja za sve zadatke ispisivanja. <b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je instaliran sklop za završnu obradu klamanjem.
<b>Bušenje rupa</b> Isključeno* Uključeno	Izbušite rupe uzduž ruba ispisanih dokumenta. <b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je instaliran sklop za završnu obradu klamanjem u više položaja i bušenjem rupa.
<b>Način s bušenjem rupa</b> 2 rupe 3 rupe 4 rupe	Postavite način rada bušenja rupa za ispisane dokumente. <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 rupe tvornički je zadana postavka u SAD-u. 4 rupe međunarodna je tvornički zadana postavka.</li> <li>• Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je instaliran sklop za završnu obradu klamanjem u više položaja i bušenjem rupa.</li> </ul>
<b>Pomak stranica</b> Ništa* Između kopija Između zadataka	Pomaknite ispis svakog zadatka ispisivanja ili svaku kopiju zadatka ispisivanja.
<b>Napomena:</b> Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.	

Stavka izbornika	Opis
<b>Uvezivanje obostranog ispisa</b> Dugi rub* Kratki rub	Odredite uvezivanje za obostrane stranice te orijentaciju ispisivanja na stražnjoj strani lista u odnosu na ispisivanje na prednjoj strani. <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Opcija Dugi rub podrazumijeva spajanje stranica dugačkim rubom stranice (lijevi rub za okomitu, a gornji za vodoravnu orijentaciju).</li> <li>Opcija Kratki rub podrazumijeva spajanje stranica kratkim rubom stranice (gornji rub za okomitu, a lijevi za vodoravnu orijentaciju).</li> </ul>
<b>Stranica po strani</b> Isključeno* 2 stranice na jednu 3 stranice na jednu 4 stranice na jednu 6 stranica na jednu 9 stranica na jednu 12 stranica na jednu 16 stranica na jednu	Ispišite više slika na jednu stranu lista papira.
<b>Redoslijed stranica po strani</b> Vodoravno* Obrnuto vodoravno Obrnuto okomito Okomito	Odredite položaj više slika kada se koristi opcija Stranica po strani. <b>Napomena:</b> Položaj ovisi o broju slika stranica i orijentaciji stranica.
<b>Orijentacija stranica po strani</b> Automatski* Vodoravno Okomito	Odredite orijentaciju dokumenta s više stranica kada se koristi opcija Stranica po strani.
<b>Obrub za stranice po strani</b> Ništa* Ispuna	Ispišite obrub oko svake slike stranice kada se koristi opcija Stranica po strani.
<b>Razdjelne stranice</b> Isključeno* Između kopija Između zadataka Između stranica	Odredite hoće li se tijekom ispisivanja umetati prazne razdjelne stranice.
<b>Izvor razdjelne stranice</b> Odlagač [x] (1*) Višenamjenski ulagač	Navedite izvor papira za razdjelnou stranicu. <b>Napomena:</b> Kako bi se prikazala opcija Višenamjenski ulagač, postavite opciju Konfiguracija sklopa za različite formate na Kaseta u izborniku Papir.
<b>Prazne stranice</b> Nemoj ispisivati* Ispisi	Odredite hoće li zadatak ispisivanja obuhvaćati prazne stranice.
<b>Napomena:</b> Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadatu postavku.	

# Mreža/priklučci

## Pregled mreže

Stavka izbornika	Opis
<b>Aktivni adapter</b> Automatski* [Popis mrežnih kartica]	Odredite način povezivanja mreže.
<b>Mrežni status</b>	Pregledajte status veze mreže pisača.
<b>Prikaži status mreže na pisaču</b> Isključeno Uključeno*	Prikažite status mreže na zaslonu.
<b>Brzina, dvosmjerno</b>	Prikažite brzinu trenutačno aktivne mrežne kartice.
<b>IPv4</b>	Prikažite IPv4 adresu.
<b>Sve IPv6 adrese</b>	Prikažite sve IPv6 adrese.
<b>Ponovo postavi poslužitelj za ispisivanje</b> Pokreni	Ponovo postavite sve aktivne mrežne veze s pisačem. <b>Napomena:</b> Ova postavka uklanja sve mrežne konfiguracijske postavke.
<b>Prekoračenje vremena za mrežni zadatak</b> Isključeno Uključeno* (90 sekundi)	Postavite vrijeme prije nego što pisač otkaže zadatak mrežnog ispisivanja.
<b>Stranica s natpisom</b> Isključeno Uključeno*	Ispišite stranicu s natpisom.
<b>Napomena:</b> Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.	

## Bežično

**Napomena:** Ovaj izbornik dostupan je samo na pisačima povezanimi s bežičnom mrežom ili pisačima koji imaju adapter za bežičnu mrežu.

Stavka izbornika	Opis
<b>Postavljanje bežične veze</b> Naziv mreže Mrežni način rada Infrastruktura* Ad hoc Način bežične sigurnosti Onemogućeno* WEP WPA2/WPA – Personal WPA2 – Personal 802.1x – Radius	Odredite na koju će se bežičnu mrežu pisač povezivati.

Stavka izbornika	Opis
<b>Wi-Fi Protected Setup</b> <p>Automatsko otkrivanje WPS-a</p> <p>Isključeno</p> <p>Uključeno*</p> <p>Pokreni metodu pritiska gumba</p> <p>Početak PIN metode</p>	<p>Uspostavite bežičnu mrežu i omogućite zaštitu mreže.</p> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Opcija Pokreni metodu pritiska gumba omogućuje povezivanje pisača s bežičnom mrežom pritiskom gumba na pisaču i na pristupnoj točki (bežični usmjerivač) unutar zadanog vremenskog razdoblja.</li> <li>Opcija Početak PIN metode omogućuje povezivanje pisača s bežičnom mrežom unosom PIN-a na pisaču u postavke bežične veze pristupne točke.</li> </ul>
<b>Mrežni način rada</b> <p>BSS – tip</p> <p>Infrastruktura*</p> <p>Ad hoc</p> <p>Broj preferiranog kanala</p> <p>Automatski*</p> <p>1 – 11</p>	<p>Odredite mrežni način rada.</p> <p><b>Napomena:</b> Opcija Broj preferiranog kanala prikazuje se samo ako je opcija BSS – tip postavljena na Ad hoc.</p>
<b>Omogući Wi-Fi Direct</b> <p>Uključeno</p> <p>Isključeno*</p>	<p>Postavite pisač da se izravno povezuje s Wi-Fi uređajima.</p>
<b>Kompatibilnost</b> <p>802.11b/g</p> <p>802.11b/g/n*</p> <p>802.11a/b/g/n</p> <p>802.11a/n</p> <p>802.11a/b/g/n/ac</p>	<p>Odredite standard bežične veze za bežičnu mrežu.</p> <p><b>Napomena:</b> 802.11a/b/g/n i 802.11a/n mogu se odabrati samo ako je onemogućena postavka Omogući Wi-Fi Direct.</p>
<b>Način bežične sigurnosti</b> <p>Onemogućeno*</p> <p>WEP</p> <p>WPA2/WPA-Personal</p> <p>WPA2-Personal</p>	<p>Postavite vrstu zaštite za povezivanje pisača s bežičnim uređajima.</p>
<b>Način provjere autentičnosti koji koristi WEP</b> <p>Automatski*</p> <p>Otvoreno</p> <p>Zajednički</p>	<p>Postavite vrstu WEP protokola (Wireless Encryption Protocol) koji će pisač koristiti.</p> <p><b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je opcija Način bežične sigurnosti postavljena na WEP.</p>
<b>Postavljanje WEP ključa</b>	Odredite lozinku za WEP kako bi bežično povezivanje bilo zaštićeno.
<b>Način sa šifriranjem WPA-PSK</b> <p>AES</p>	<p>Omogućite bežičnu zaštitu koristeći Wi-Fi Protected Access (WPA).</p> <p><b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je opcija Način bežične sigurnosti postavljena na WPA2/WPA-Personal ili WPA2-Personal.</p>
<b>Postavljanje unaprijed podijeljenog ključa</b>	Postavite lozinku za sigurno bežično povezivanje.
<b>Način sa šifriranjem WPA2-PSK</b> <p>AES</p>	<p>Omogućite zaštitu bežične veze koristeći WPA2.</p> <p><b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je opcija Način bežične sigurnosti postavljena na WPA2/WPA-Personal ili WPA2-Personal.</p>

Stavka izbornika	Opis
<b>Način sa šifriranjem 802.1x</b> WPA+ WPA2*	Omogućite zaštitu bežične veze koristeći standard 802.1x. <b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je opcija Način bežične sigurnosti postavljena na 802.1x - Radius.
<b>Mrežna adresa</b> UAA LAA	Prikažite mrežne adrese.
<b>PCL Smartswitch</b> Uključeno* Isključeno*	Postavite pisač da automatski priđe na PCL emulaciju kada to zahtijeva zadatka ispisivanja, bez obzira na zadani jezik pisača. <b>Napomena:</b> Ako je opcija Pametno uključivanje PCL emulacije isključena, pisač ne provjerava dolazne podatke i koristi zadani jezik pisača naveden u izborniku Postavljanje.
<b>PS Smartswitch</b> Uključeno* Isključeno*	Postavite pisač da automatski priđe na PS emulaciju kada to zahtijeva zadatka ispisivanja, bez obzira na zadani jezik pisača. <b>Napomena:</b> Ako je opcija Pametno uključivanje PS emulacije isključena, pisač ne provjerava dolazne podatke i koristi zadani jezik pisača naveden u izborniku Postavljanje.
<b>NPA način rada</b> Automatski* Isključeno	Postavite pisač da izvršava posebnu obradu potrebnu za dvosmjernu komunikaciju, prateći pravila definirana NPA protokolom. <b>Napomena:</b> Pisač će se ponovo pokrenuti nakon promjene postavke.
<b>Međupohrana zadatka</b> Uključeno Isključeno*	Privremeno pohranite zadatke ispisivanja na tvrdi disk pisača prije ispisivanja. <b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je instaliran tvrdi disk.
<b>Mac binarni PS</b> Automatski* Uključeno Isključeno	Postavite pisač da obrađuje Macintosh binarne PostScript zadatke ispisivanja. <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opcija Uključeno omogućuje obradu raw binarnih PostScript zadataka ispisivanja.</li> <li>• Opcija Isključeno filtrira zadatke ispisivanja koristeći standardni protokol.</li> </ul>

## Ethernet

Stavka izbornika	Opis
<b>Brzina mreže</b>	Prikažite brzinu aktivnog mrežnog adaptera.
<b>IPv4</b> Omogući DHCP Uključeno* Isključeno	Omogućite DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). <b>Napomena:</b> DHCP je standardni protokol koji poslužitelju omogućuje da klijentima dinamički raspoređuje IP adrese i informacije o konfiguraciji.
<b>Napomena:</b> Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.	

Stavka izbornika	Opis
<b>IPv4</b> Postavi statičnu IP adresu IP adresa Mrežna maska Pristupnik	Postavite statičku IP adresu pisača.
<b>Mrežna adresa</b> UAA LAA	Prikažite Media Access Control (MAC) adrese pisača: Locally Administered Address (LAA) i Universally Administered Address (UAA). <b>Napomena:</b> LAA možete promijeniti ručno.
<b>PCL SmartSwitch</b> Isključeno Uključeno*	Postavite pisač da automatski priđe na PCL emulaciju kada to zahtijeva zadatka ispisivanja, bez obzira na zadani jezik pisača. <b>Napomena:</b> Ako je opcija Pametno uključivanje PCL emulacije isključena, pisač ne provjerava dolazne podatke i koristi zadani jezik pisača naveden u izborniku Postavljanje.
<b>PS SmartSwitch</b> Isključeno Uključeno*	Postavite pisač da automatski priđe na PS emulaciju kada to zahtijeva zadatka ispisivanja, bez obzira na zadani jezik pisača. <b>Napomena:</b> Ako je opcija Pametno uključivanje PS emulacije isključena, pisač ne provjerava dolazne podatke i koristi zadani jezik pisača naveden u izborniku Postavljanje.
<b>Međupohrana zadatka</b> Isključeno Uključeno*	Privremeno pohranite zadatke na tvrdi disk pisača prije ispisivanja. <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je instaliran tvrdi disk.</li> <li>Ova stavka izbornika prikazuje se samo kod nekih modela pisača.</li> </ul>
<b>Mac binarni PS</b> Automatski* Uključeno Isključeno	Postavite pisač da obrađuje Macintosh binarne PostScript zadatke ispisivanja. <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Opcija Uključeno omogućuje obradu raw binarnih PostScript zadataka ispisivanja.</li> <li>Opcija Isključeno filtrira zadatke ispisivanja koristeći standardni protokol.</li> </ul>
<b>Energetski učinkovit Ethernet</b> Isključeno Uključeno*	Smanjite potrošnju energije kada pisač ne prima podatke od Ethernet mreže.
<b>Napomena:</b> Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.	

## TCP/IP

**Napomena:** Ovaj izbornik prikazuje se samo kod mrežnih pisača ili pisača povezanih s poslužiteljima za ispisivanje.

Stavka izbornika	Opis
<b>Postavi naziv glavnog računala</b>	Postavite naziv trenutnog TCP/IP glavnog računala.
<b>Naziv domene</b>	Postavite naziv domene. <b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo kod nekih modela pisača.
<b>Napomena:</b> Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.	

Stavka izbornika	Opis
<b>Dopusti da DHCP/BOOTP ažurira NTP poslužitelj</b> Isključeno Uključeno*	Omogućite DHCP i BOOTP klijentima da ažuriraju NTP postavke pisača.
<b>Naziv nulte konfiguracije</b>	Odredite naziv usluge za mrežu nulte konfiguracije. <b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo kod nekih modela pisača.
<b>Omogući automatski IP</b> Isključeno Uključeno*	Automatski dodijelite IP adresu.
<b>Adresa DNS poslužitelja</b>	Navedite adresu trenutnog Domain Name System (DNS) poslužitelja.
<b>Adresa sekundarnog sigurnosnog DNS poslužitelja</b>	Odredite adresu sekundarnog sigurnosnog DNS poslužitelja.
<b>Adresa sekundarnog sigurnosnog DNS poslužitelja 2</b>	
<b>Adresa sekundarnog sigurnosnog DNS poslužitelja 3</b>	
<b>Nalog za traženje domene</b>	Navedite popis naziva domene radi lociranja pisača i njegovih resursa u različitim domenama na mreži. <b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo kod nekih modela pisača.
<b>Omogući DDNS</b> Isključeno Uključeno*	Ažurirajte postavke za dinamički DNS.
<b>DDNS TTL</b>	Odredite postavke za trenutni DDNS.
<b>Zadani TTL</b>	
<b>DDNS – vrijeme osvježavanja</b>	
<b>Omogući mDNS</b> Isključeno Uključeno*	Ažurirajte postavke za višesmjerni DNS.
<b>Adresa WINS poslužitelja</b>	Odredite adresu poslužitelja za Windows Internet Name Service (WINS).
<b>Omogući BOOTP</b> Isključeno* Uključeno	Omogućite da BOOTP dodijeli IP adresu pisača.
<b>Popis ograničenih poslužitelja</b>	Odredite IP adresu za TCP veze. <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Za razdvajanje IP adresa koristite zareze.</li> <li>• Možete dodati do 50 IP adresa.</li> </ul>
<b>Napomena:</b> Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.	

Stavka izbornika	Opis
<b>Opcije popisa ograničenih poslužitelja</b> Blokiraj sve priključke* Blokiraj samo priključke za ispisivanje Blokiraj samo priključke za ispisivanje i HTTP	Odredite kako IP adrese na popisu mogu pristupiti funkcijama pisača.
<b>MTU</b>	Odredite parametar najveće jedinice prijenosa (MTU) za TCP veze.
<b>Priklučak za ispis raw datoteka</b> 1 – 65 535 (9100*)	Odredite broj priključka za raw datoteke za pisače povezane s mrežom.
<b>Maksimalna brzina izlaznog prometa</b> Isključeno* Uključeno	Omogućite maksimalnu brzinu prijenosa pisača.
<b>Poboljšana TLS sigurnost</b> Isključeno* Uključeno	Poboljšajte privatnost i integritet podataka pisača.

**Napomena:** Zvjezdica (\*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.

## IPv6

**Napomena:** Ovaj izbornik prikazuje se samo kod mrežnih pisača ili pisača povezanih s poslužiteljima za ispisivanje.

Stavka izbornika	Opis
<b>Omogući IPv6</b> Isključeno Uključeno*	Omogućite IPv6 na pisaču.
<b>Omogući DHCPv6</b> Isključeno* Uključeno	Omogućite DHCPv6 na pisaču.
<b>Automatska konfiguracija adrese bez statusa</b> Isključeno Uključeno*	Postavite mrežni adapter da prihvati automatske konfiguracijske unose IPv6 adrese koje daje usmjerivač.
<b>Adresa DNS poslužitelja</b>	Navedite adresu DNS poslužitelja.
<b>Ručno dodijeljena IPv6 adresa</b>	Dodijelite IPv6 adresu.
<b>Ručno dodijeljen IPv6 usmjerivač</b>	Dodijelite IPv6 usmjerivač.
<b>Prefiks adrese</b> 0 – 128 (64*)	Navedite prefiks adrese.
<b>Sve IPv6 adrese</b>	Prikažite sve IPv6 adrese.
<b>Sve IPv6 adrese usmjerivača</b>	Prikažite sve IPv6 adrese usmjerivača.

**Napomena:** Zvjezdica (\*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.

## SNMP

**Napomena:** Ovaj izbornik prikazuje se samo kod mrežnih pisača ili pisača povezanih s poslužiteljima za ispisivanje.

Stavka izbornika	Opis
<b>SNMP verzije 1 i 2c</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Omogućeno</li> <li>Isključeno</li> <li>Uključeno*</li> </ul> <p>Dopusti SNMP post.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Isključeno</li> <li>Uključeno*</li> </ul> <p>Omogući PPM MIB</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Isključeno</li> <li>Uključeno*</li> </ul> <p>SNMP zajednica</p>	Konfigurirajte Simple Network Management Protocol (SNMP) verzije 1 i 2c kako biste instalirali upravljačke programe za ispisivanje i aplikacije.
<b>SNMP verzija 3</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Omogućeno</li> <li>Isključeno</li> <li>Uključeno*</li> </ul> <p>Postavi vjerodajnice za čitanje/pisanje</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Korisničko ime</li> <li>Lozinka</li> </ul> <p>Postavi vjerodajnice samo za čitanje</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Korisničko ime</li> <li>Lozinka</li> </ul> <p>Hash za provjeru autentičnosti</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>MD5</li> <li>SHA1*</li> </ul> <p>Minimalna razina provjere autentičnosti</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nema provjere autentičnosti, nema privatnosti</li> <li>Provjera autentičnosti, nema privatnosti</li> <li>Provjera autentičnosti, privatnost*</li> </ul> <p>Algoritam za privatnost</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>DES</li> <li>AES-128*</li> </ul>	Konfigurirajte SNMP verziju 3 kako biste instalirali i ažurirali zaštitu pisača.

**Napomena:** Zvjezdica (\*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.

## IP Sec

**Napomena:** Ovaj izbornik prikazuje se samo kod mrežnih pisača ili pisača povezanih s poslužiteljima za ispisivanje.

Stavka izbornika	Opis
<b>Omogući IPSec</b> Isključeno* Uključeno	Omogućite Internet Protocol Security (IPSec).  
<b>Osnovna konfiguracija</b> Zadano* Kompatibilnost Zaštita	Postavite osnovnu IPSec konfiguraciju. <b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je opcija Omogući IPSec postavljena na Uključeno.
<b>Certifikat IPSec uređaja</b>	Odredite IPSec certifikat. <b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je opcija Osnovna konfiguracija postavljena na Kompatibilnost.
<b>Veze čiju autentičnost jamči unaprijed podijeljeni ključ</b> Glavno računalo [x] Adresa Ključ	Konfiguirajte provjerene veze pisača. <b>Napomena:</b> Ove stavke izbornika prikazuju se samo kada je opcija Omogući IPSec postavljena na Uključeno.
<b>Veze čiju autentičnost jamči certifikat</b> Adresa glavnog računala [x][/subnet] Adresa[/subnet]	

**Napomena:** Zvjezdica (\*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.

## 802.1x

**Napomena:** Ovaj izbornik prikazuje se samo kod mrežnih pisača ili pisača povezanih s poslužiteljima za ispisivanje.

Stavka izbornika	Opis
<b>Aktivno</b> Isključeno* Uključeno	Dopustite pisaču da se pridruži mrežama koje zahtijevaju provjeru autentičnosti prije dopuštanja pristupa. <b>Napomena:</b> Kako biste konfigurirali postavke ove stavke izbornika, pristupite aplikaciji Embedded Web Server.

**Napomena:** Zvjezdica (\*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.

## LPD konfiguracija

**Napomena:** Ovaj izbornik prikazuje se samo kod mrežnih pisača ili pisača povezanih s poslužiteljima za ispisivanje.

Stavka izbornika	Opis
<b>LPD – prekoračenje vremena</b> 0 – 65 535 sekundi (90*)	Postavite vrijednost prekoračenja vremena za zaustavljanje poslužitelja Line Printer Daemon (LPD) u neograničenom čekanju na prekinute ili nevaljane zadatke ispisivanja.

**Napomena:** Zvjezdica (\*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.

Stavka izbornika	Opis
<b>Stranica s natpisom za LPD</b> Isključeno* Uključeno	Ispišite stranicu s natpisom za sve LPD zadatke ispisivanja. <b>Napomena:</b> Stranica s natpisom prva je stranica zadatka ispisivanja koja se koristi kao razdjelnik zadataka ispisivanja i identifikaciju onoga tko je izdao zahtjev za zadatkom ispisivanja.
<b>LPD završna stranica</b> Isključeno* Uključeno	Ispišite završnu stranicu za sve LPD zadatke ispisivanja. <b>Napomena:</b> Završna je ona stranica kojom zadatak ispisivanja završava.
<b>Pretvorba LPD znaka za početak retka</b> Isključeno* Uključeno	Omogućite pretvorbu novog retka. <b>Napomena:</b> Znak za početak retka mehanizam je koji pisaču daje naredbu da premjesti pokazivač na početak trenutnog retka.
<b>Napomena:</b> Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.	

## Postavke za HTTP/FTP

**Napomena:** Ovaj izbornik prikazuje se samo kod mrežnih pisača ili pisača povezanih s poslužiteljima za ispisivanje.

Stavka izbornika	Opis
<b>Omogući HTTP poslužitelj</b> Isključeno Uključeno*	Pristupite aplikaciji Embedded Web Server kako biste pratili pisač i upravljali njime.
<b>Omogući HTTPS</b> Isključeno Uključeno*	Konfigurirajte postavke za HyperText Transfer Protocol Secure (HTTPS).
<b>Omogući FTP/TFTP</b> Isključeno Uključeno*	Pošaljite datoteke koristeći FTP.
<b>Lokalne domene</b>	Odredite nazive domena za HTTP i FTP poslužitelje.
<b>IP adresa za HTTP Proxy</b>	Konfigurirajte postavke HTTP i FTP poslužitelja.
<b>IP adresa za FTP Proxy</b>	<b>Napomene:</b>
<b>HTTP - zadani IP priključak</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 80 je tvornički zadan priključak za HTTP.</li> </ul>
<b>Certifikat HTTPS uređaja</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 21 je tvornički zadan priključak za FTP.</li> </ul>
<b>FTP - zadani IP priključak</b>	
<b>Prekoračenje vremena za HTTP/FTP zahtjeve</b> 1 – 299 sekundi (30*)	Odredite vrijeme prije prekida veze s poslužiteljem.
<b>Ponovni pokušaji HTTP/FTP zahtjeva</b> 1 – 299 (3*)	Postavite broj ponovnih pokušaja za povezivanje s HTTP/FTP poslužiteljem.
<b>Napomena:</b> Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.	

## Paralelno [x]

**Napomena:** Ovaj izbornik prikazuje se samo kada je instalirana opcionalna kartica paralelnog sučelja.

Opcija	Opis
<b>PCL SmartSwitch</b> Uključeno* Isključeno	Postavite pisač da automatski prijeđe na PCL emulaciju kada to zahtijeva zadatak ispisivanja primljen putem serijskog priključka, bez obzira na zadani jezik pisača. <b>Napomena:</b> Ako je opcija Pametno uključivanje PCL emulacije isključena, pisač ne provjerava dolazne podatke i koristi zadani jezik pisača naveden u izborniku Postavljanje.
<b>PS SmartSwitch</b> Uključeno* Isključeno	Postavite pisač da automatski prijeđe na PS emulaciju kada to zahtijeva zadatak ispisivanja primljen putem serijskog priključka, bez obzira na zadani jezik pisača. <b>Napomena:</b> Ako je opcija Pametno uključivanje PS emulacije isključena, pisač ne provjerava dolazne podatke i koristi zadani jezik pisača naveden u izborniku Postavljanje.
<b>NPA način rada</b> Uključeno Isključeno Automatski*	Postavite pisač da izvršava posebnu obradu potrebnu za dvosmjernu komunikaciju, prateći pravila definirana NPA protokolom. <b>Napomena:</b> Pisač će se ponovo pokrenuti nakon promjene postavke.
<b>Status Napredno</b> Uključeno* Isključeno	Omogućite dvosmjernu komunikaciju putem paralelnog priključka.
<b>Protokol</b> Standardno Fastbytes*	Odredite protokol paralelnog priključka
<b>Prihv. aktivaciju</b> Uključeno Isključeno*	Postavite pisač da prihvati zahtjeve za aktivacijom hardvera pisača od računala. <b>Napomena:</b> Računalo zahtjeva aktivaciju pokretanjem aktivacijskog signala s paralelnog priključka. Mnoga osobna računala pokreću aktivacijski signal svaki put kada se računalo uključi.
<b>Paralelni način 2</b> Uključeno Isključeno*	Odredite hoće li se podaci paralelnog priključka uzorkovati na početku ili kraju signala.
<b>Mac binarni PS</b> Uključeno Isključeno Automatski*	Postavite pisač da obrađuje Macintosh binarne PostScript zadatke ispisivanja. <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Opcija Uključeno omogućuje obradu raw binarnih PostScript zadataka ispisivanja.</li> <li>Opcija Isključeno filtrira zadatke ispisivanja koristeći standardni protokol.</li> </ul>
<b>ENA adresa</b>	Postavite informacije mrežne adrese za vanjski ispisni poslužitelj. <b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika dostupna je samo ako je pisač povezan s vanjskim ispisnim poslužiteljem putem USB priključka.
<b>ENA mrežna maska</b>	Postavite informacije mrežne maske za vanjski ispisni poslužitelj. <b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika dostupna je samo ako je pisač povezan s vanjskim ispisnim poslužiteljem putem USB priključka.
<b>ENA pristupnik</b>	Postavite informacije pristupnika za vanjski ispisni poslužitelj. <b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika dostupna je samo ako je pisač povezan s vanjskim ispisnim poslužiteljem putem USB priključka.
<b>Napomena:</b> Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadatu postavku.	

## ThinPrint

Stavka izbornika	Opis
<b>Omogući ThinPrint</b> Isključeno Uključeno*	Ispisujte koristeći ThinPrint.
<b>Broj priključka</b> 4000 – 4999 (4000*)	Postavite broj priključka za ThinPrint poslužitelj.
<b>Protočnost (bits/sec)</b> 100 – 1 000 000 (0*)	Postavite brzinu prijenosa podataka u ThinPrint okruženju.
<b>Veličina paketa (kbajta)</b> 0 – 64 000 (0*)	Postavite veličinu paketa za prijenos podataka.

**Napomena:** Zvjezdica (\*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.

## USB

**Napomena:** Ovaj izbornik prikazuje se samo kod nekih modela pisača.

Stavka izbornika	Opis
<b>PCL SmartSwitch</b> Isključeno Uključeno*	Postavite pisač da prijeđe na PCL emulaciju kada to zahtijeva zadatka ispisivanja primljen putem USB priključka, bez obzira na zadani jezik pisača. <b>Napomena:</b> Ako je opcija Pametno uključivanje PCL emulacije isključena, pisač ne provjerava dolazne podatke i koristi zadani jezik pisača naveden u izborniku Postavljanje.
<b>PS SmartSwitch</b> Isključeno Uključeno*	Postavite pisač da prijeđe na PS emulaciju kada to zahtijeva zadatka ispisivanja primljen putem USB priključka, bez obzira na zadani jezik pisača. <b>Napomena:</b> Ako je opcija Pametno uključivanje PS emulacije isključena, pisač ne provjerava dolazne podatke i koristi zadani jezik pisača naveden u izborniku Postavljanje.
<b>Međupohrana zadatka</b> Isključeno* Uključeno	Privremeno pohranite zadatke na tvrdi disk pisača prije ispisivanja. <b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je instaliran tvrdi disk.
<b>Mac binarni PS</b> Uključeno Automatski* Isključeno	Postavite pisač da obrađuje Macintosh binarne PostScript zadatke ispisivanja. <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kada je postavljena opcija Uključeno, pisač obrađuje raw binarne PostScript zadatke ispisivanja s računala koja koriste operacijski sustav Macintosh.</li> <li>Kada je postavljena opcija Automatski, pisač obrađuje zadatke ispisivanja s računala koja koriste operacijski sustav Windows ili Macintosh</li> <li>Kada je postavljena opcija Isključeno, pisač filtrira PostScript zadatke ispisivanja koristeći standardni protokol.</li> </ul>
<b>Omogući USB priključak</b> Isključeno Uključeno*	Omogućite standardni USB priključak.

**Napomena:** Zvjezdica (\*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.

## Google Cloud Print

Stavka izbornika	Opis
<b>Registracija</b> Registriraj	Registrirajte pisač na Google Cloud poslužitelj.
<b>Opcije</b>  Omogući Google Cloud Print Isključeno Uključeno*	Ispisujte izravno iz Google računa.
<b>Opcije</b>  Omogući lokalno prepoznavanje Isključeno Uključeno*	Omogućite veću širinu pojasa za prijenos podataka.
<b>Opcije</b>  Omogući SSL provjeru ravnopravnih članova Isključeno Uključeno*	Provjerite autentičnost certifikata ravnopravnih članova za povezivanje s Google računom.
<b>Opcije</b>  Uvijek ispisuj kao sliku Isključeno* Uključeno	Spremite skenove u slikovne datoteke.
<b>Napomena:</b> Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadalu postavku.	

# Sigurnost

## Metode prijave

### Upravljanje dopuštenjima

Stavka izbornika	Opis
<b>Pristup funkciji</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Promjena adresara</li> <li>Izrada profila</li> <li>Upravljanje knjižnim oznakama</li> <li>Ispisivanje s flash pogona</li> <li>Ispis u boji s flash pogona</li> <li>Pristup zadacima na čekanju</li> <li>Korisnički profili</li> <li>Otkazivanje zadataka na uređaju</li> <li>Promijeni jezik</li> <li>Internet Printing Protocol (IPP)</li> <li>Crno-bijelo ispisivanje</li> <li>Ispisivanje u boji</li> </ul>	Upravljaljte pristupom funkcijama pisača.
<b>Administrativni izbornici</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sigurnosni izbornik</li> <li>Izbornik mreže/priklučaka</li> <li>Izbornik Papir</li> <li>Izbornik izvješća</li> <li>Izbornici kalibracije funkcija</li> <li>Izbornik potrošnog materijala</li> <li>Izbornik opcionskih kartica</li> <li>Servisni izbornik</li> <li>Izbornik uređaja</li> </ul>	Upravljaljte pristupom izbornicima pisača.
<b>Upravljanje uređajem</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Upravljanje s udaljene lokacije</li> <li>Ažuriranja programskih datoteka</li> <li>Konfiguracija aplikacija</li> <li>Zaključavanje upravljačke ploče rukovatelja</li> <li>Uvezi/izvezi sve postavke</li> <li>Brisanje na kraju vijeka</li> </ul>	Upravljaljte pristupom opcijama upravljanja pisačem.
<b>Aplikacije</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nove aplikacije</li> <li>Projekcija slajdova</li> <li>Promijeni pozadinu</li> <li>Čuvanje zaslona</li> <li>Obrasci i favoriti</li> <li>Ekološke postavke</li> </ul>	Upravljaljte pristupom aplikacijama pisača. <b>Napomena:</b> Popis se može razlikovati ovisno o aplikacijama koje su omogućene iz aplikacije Embedded Web Server.

## Lokalni računi

Stavka izbornika	Opis
<b>Upravljanje grupama/dopuštenjima</b> Dodaj grupu Uvoz pristupnih kontrola Pristup funkciji Administrativni izbornici Upravljanje uređajem Aplikacije Svi korisnici Uvoz pristupnih kontrola Pristup funkciji Administrativni izbornici Upravljanje uređajem Aplikacije Administrator	Upravljajte pristupom grupe ili korisnika funkcijama, aplikacijama i sigurnosnim postavkama pisača.
<b>Dodavanje korisnika</b> Korisničko ime/lozinka Korisničko ime Lozinka PIN	Izradite lokalne račune kako biste upravljali pristupom funkcijama pisača.
<b>Računi s korisničkim imenom i lozinkom</b> Dodavanje korisnika	
<b>Računi s korisničkim imenom</b> Dodavanje korisnika	
<b>Računi s lozinkom</b> Dodavanje korisnika	
<b>Računi s PIN-om</b> Dodavanje korisnika	

## Izrada rasporeda za USB uređaje

Stavka izbornika	Opis
<b>Rasporedi</b> Dodaj novi rasporeda	Izradite raspored pristupa USB priključcima.

## Zapisnik sigurnosne revizije

Stavka izbornika	Opis
<b>Omogući reviziju</b> Isključeno* Uključeno	Omogućite bilježenje događaja u zapisnik sigurnosne revizije i udaljeni syslog.

**Napomena:** Zvjezdica (\*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadalu postavku.

Stavka izbornika	Opis
<b>Omogući udaljeni Syslog</b> Isključeno* Uključeno	Pošaljite zapisnike revizije udaljenom poslužitelju.
<b>Poslužitelj za udaljeni Syslog</b>	Navedite poslužitelj i priključak za udaljeni syslog.
<b>Priključak za udaljeni Syslog</b> 1 – 65 535 (514*)	
<b>Metoda za udaljeni Syslog</b> Normalni UDP* Stunnel	Odredite metodu za syslog za prijenos događaja zabilježenih u zapisniku na udaljeni poslužitelj.
<b>Pogon za udaljeni Syslog</b> 0 – Jezgrene poruke 1 – Poruke korisničke razine 2 – Sustav pošte 3 – Daemoni sustava 4 – Sigurnosne/poruke autorizacije* 5 – Interne poruke koje generira Syslog 6 – Podsustav linijskog pisača 7 – Podsustav mrežnih vijesti 8 – Podsustav UUCP 9 – Daemon sata 10 – Sigurnosne/poruke autorizacije 11 – FTP Daemon 12 – Podsustav NTP 13 – Revizija zapisnika 14 – Upozorenje zapisnika 15 – Daemon sata 16 - Lokalna upotreba 0 (local0) 17 - Lokalna upotreba 1 (local1) 18 - Lokalna upotreba 2 (local2) 19 - Lokalna upotreba 3 (local3) 20 - Lokalna upotreba 4 (local4) 21 - Lokalna upotreba 5 (local5) 22 - Lokalna upotreba 6 (local6) 23 - Lokalna upotreba 7 (local7)	Odredite šifru resursa koju pisač koristi prilikom slanja događaja zapisnika udaljenom poslužitelju.
<b>Ozbiljnost događaja potrebna za unos u zapisnik</b> 0 – Hitni slučaj 1 – Upozorenje 2 – Kritično 3 – Pogreška 4 – Upozorenje* 5 – Obavijest 6 – Informativna poruka 7 – Ispravljanje pogrešaka	Odredite granicu razine prioriteta za bilježenje poruka i događaja.  <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 – Hitni slučaj ima najveću razinu. 7 – Ispravljanje pogrešaka ima najnižu razinu.</li> <li>• Bilježi se odabrana razina ozbiljnosti i sve više od toga. Na primjer, 4 – Upozorenje bilježi razine ozbiljnosti od 0 do 4.</li> </ul>
<b>Napomena:</b> Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadalu postavku.	

Stavka izbornika	Opis
<b>Događaji koji se ne zapisuju u udaljeni Syslog</b> Isključeno* Uključeno	Pošaljite sve događaje, bez obzira na razinu ozbilnosti, udaljenom poslužitelju.
<b>Adresa e-pošte administratora</b>	Pošaljite obavijest o zabilježenim događajima administratoru e-poštom.
<b>Pošalji upozorenje o brisanju zapisnika e-poštom</b> Isključeno* Uključeno	Kada se unos u zapisnik izbriše, pošaljite obavijest administratoru e-poštom.
<b>Pošalji upozorenje e-poštom o pisanju zapisnika preko najstarijih unosa</b> Isključeno* Uključeno	E-poštom administratoru pošaljite obavijest o kada se zapisnik popuni i kada počne zapisivati preko najstarijih unosa.
<b>Zapisuj cjelokupno ponašanje</b> Piši najnovije zapisnike preko starijih* Pošalji zapisnik e-poštom, zatim izbriši sve unose	Riješite probleme s pohranom zapisnika kada zapisnik popuni dodijeljenu memoriju.
<b>Pošalji e-poštom upozorenje o % napunjenošći</b> Isključeno* Uključeno	E-poštom administratoru pošaljite obavijest kada zapisnik popuni svoju dodijeljenu memoriju.
<b>Razina upozorenja na % popunjenošći</b> 1 – 99 (90 %*)	
<b>Pošalji e-poštom upozorenje o izvozu zapisnika</b> Isključeno* Uključeno	Kada se zapisnik izveze, pošaljite obavijest administratoru e-poštom.
<b>Pošalji e-poštom upozorenje o promjeni postavki zapisnika</b> Isključeno* Uključeno	Kada se postavi Omogući reviziju, pošaljite obavijest administratoru e-poštom.
<b>Završeci redaka zapisnika</b> LF (\n)* CR (\r) CRLF (\r\n)	Odredite kako datoteka zapisnika završava svaki redak.
<b>Digitalno potpisivanje izvoza</b> Isključeno* Uključeno	Dodajte digitalni potpis svakoj izvezenoj datoteci zapisnika.
<b>Očisti zapisnik</b> Pokreni	Izbrišite sve zapisnike revizije.
<b>Izvezi zapisnik</b> Syslog (RFC 5424) Syslog (RFC 3164) CSV	Izvezite zapisnik o sigurnosti na flash pogon.
<b>Napomena:</b> Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadalu postavku.	

## Ograničenja prijave

Stavka izbornika	Opis
<b>Neuspjele prijave</b> 1 – 10 (3*)	Navedite broj neuspjelih pokušaja prijave prije blokiranja.
<b>Vremenski okvir za nove pokušaje</b> 1 – 60 minuta (5*)	Navedite vrijeme između neuspjelih pokušaja prijave prije blokiranja.
<b>Vrijeme blokade</b> 1 – 60 minuta (5*)	Odredite trajanje blokade.
<b>Prekoračenje vremena za prijavu na web</b> 1 – 120 minuta (10*)	Odredite odgodu za daljinsku prijavu prije nego što se korisnik automatski odjavi.
<b>Napomena:</b> Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.	

## Postavljanje povjerljivog ispisivanja

Stavka izbornika	Opis
<b>Maks. broj nevaljanih PIN-ova</b> 2 – 10	Postavite maksimalni broj pogrešnih unosa PIN-a.  <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ako se postavi vrijednost nula, postavka će se isključiti.</li> <li>Nakon dosezanja ograničenja izbrisat će se zadaci ispisivanja za aktivno korisničko ime i PIN.</li> <li>Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je instaliran tvrdi disk.</li> </ul>
<b>Istek povjerljivog zadatka</b> Isključeno* 1 sat 4 sata 24 sata 1 tjedan	Postavite vrijeme isteka za povjerljive zadatke ispisivanja.  <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ako se ova stavka izbornika promijeni dok su povjerljivi zadaci ispisivanja u memoriji pisača ili na tvrdom disku, vrijeme isteka za te zadatke ispisivanja ne mijenja se na novu zadanu vrijednost.</li> <li>Ako je pisač isključen, izbrisat će se svi povjerljivi zadaci zadržani u memoriji pisača.</li> </ul>
<b>Istek zadatka za ponavljanje</b> Isključeno* 1 sat 4 sata 24 sata 1 tjedan	Postavite vrijeme isteka za zadatak ispisivanja koji želite ponoviti.
<b>Istek zadatka za provjeru</b> Isključeno* 1 sat 4 sata 24 sata 1 tjedan	Postavite vrijeme isteka za ispisivanje kopije koja služi za provjeru kvalitete, prije ispisivanja preostalih kopija.
<b>Napomena:</b> Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.	

Stavka izbornika	Opis
<b>Istek zadatka za zadržavanje</b> Isključeno* 1 sat 4 sata 24 sata 1 tjedan	Postavite vrijeme isteka za pohranu zadataka ispisivanja radi naknadnog ispisivanja.
<b>Prenošenje svih zadataka u red čekanja</b> Isključeno* Uključeno	Postavite pisač da zadrži sve zadatke ispisivanja.
<b>Napomena:</b> Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.	

## Šifriranje diska

**Napomena:** Ovaj izbornik prikazuje se samo kada je instaliran tvrdi disk pisača.

Stavka izbornika	Opis
<b>Status</b> Omogućeno Onemogućeno	Odredite hoće li opcija Šifriranje diska biti omogućena.
<b>Započni šifriranje</b>	Sprječite gubitak osjetljivih podataka u slučaju da vam netko ukrade pisač ili tvrdi disk. <b>Napomena:</b> Omogućavanjem šifriranja diska briše se sav sadržaj tvrdog diska. Ako je potrebno, prije pokretanja šifriranja izradite sigurnosnu kopiju važnih podataka s pisača.

## Brisanje privremenih podatkovnih datoteka

Stavka izbornika	Opis
<b>Pohranjeno na matičnoj ploči</b> Isključeno* Uključeno	Izbrišite sve datoteke pohranjene u memoriji pisača.
<b>Pohranjeno na tvrdom disku</b> Brisanje s 1 prolazom* Brisanje s 3 prolaza Brisanje sa 7 prolaza	Izbrišite sve datoteke pohranjene na tvrdom disku pisača.
<b>Napomena:</b> Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.	

## Postavke Solutions LDAP-a

Opcija	Opis
<b>Slijedi LDAP referiranja</b> Isključeno* Uključeno	Tražite poslužitelje u domeni računa prijavljenog korisnika.

Opcija	Opis
<b>Provjera LDAP certifikata</b>	Omogućite provjeru valjanosti LDAP certifikata.
Ne*	
Da	

## Upravljanje mobilnim uslugama

Opcija	Opis
<b>AirPrint</b>	Omogućite funkcije u softveru AirPrint.
Ispisivanje	
Skeniranje	
Faksiranje	

## Razno

Stavka izbornika	Opis
<b>Zaštićene značajke</b>	Prikažite sve značajke koje Kontrola pristupa funkciji štiti bez obzira na sigurnosna dopuštenja koja korisnik ima. <b>Napomena:</b> Kontrola pristupa funkciji upravlja pristupom određenim izbornicima i funkcijama ili ih potpuno onemogućuje.
<b>Dopuštenje za ispisivanje</b>	Dopustite korisniku da se prijavi prije ispisivanja.
Isključeno*	
Uključeno	
<b>Zadana prijava za dopuštenje ispisivanja</b>	Postavite zadanu prijavu za Dopuštenje za ispisivanje.
<b>Kratkospojnik za sigurnosno ponovno postavljanje</b>	Odredite učinak upotrebe kratkospojnika za sigurnosno ponovno postavljanje. <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kratkospojnik se nalazi pokraj ikone lokota na kontrolnoj ploči.</li> <li>• Opcija Omogući pristup kao "gost" pruža potpunu kontrolu pristupa korisnicima koji nisu prijavljeni.</li> <li>• Opcija Bez utjecaja znači da ponovno postavljanje ne utječe na sigurnosnu konfiguraciju pisača.</li> </ul>
<b>Minimalna duljina lozinke</b>	Odredite minimalan broj znakova za lozinku.
0 – 32 (0*)	
<b>Napomena:</b> Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadani postavku.	

# Izvješća

## Stranica s postavkama izbornika

Stavka izbornika	Opis
Stranica s postavkama izbornika	Ispišite izvješće koje sadrži izbornike pisača.

## Uređaj

Stavka izbornika	Opis
Informacije o uređaju	Ispišite izvješće koje sadrži informacije o pisaču.
Statistika uređaja	Ispišite izvješće o upotrebi pisača i statusu potrošnog materijala.
Popis profila	Ispišite popis profila koji su pohranjeni na pisaču.
Izvješće o imovini	Ispišite izvješće koje sadrži serijski broj i naziv modela pisača.

## Ispisivanje

Stavka izbornika	Opis
Ispisivanje fontova PCL fontovi PS fontovi	Ispišite uzorke i informacije o fontovima koji su dostupni za svaki jezik pisača.
Ispisivanje direktorija	Ispišite resurse koji su pohranjeni na flash pogonu ili tvrdom disku pisača. <b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je instaliran flash pogon ili tvrdi disk pisača.

## Prečaci

Stavka izbornika	Opis
Svi prečaci	Ispišite izvješće s popisom prečaca pohranjenih na pisaču.
Prečaci za faks	
Prečaci za kopiranje	
Prečaci za e-poštu	
Prečaci za FTP	
Prečaci mrežne mape	

## Faksiranje

Stavka izbornika	Opis
Zapisnik zadataka faksiranja	Ispišite izvješće o zadnjih 200 dovršenih zadataka faksiranja. <b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je opcija Omogući zapisnik zadataka postavljena na Uključeno.
Zapisnik poziva faksa	Ispišite izvješće o zadnjih 100 pokušanih, primljenih i blokiranih poziva. <b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je opcija Omogući zapisnik zadataka postavljena na Uključeno.

## Mreža

Stavka izbornika	Opis
Stranica za postavljanje mreže	Ispišite stranicu koja prikazuje konfiguriranu mrežu i postavke bežične veze na pisaču. <b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo kod mrežnih pisača ili pisača povezanih s poslužiteljima za ispisivanje.

# Pomoć

## Pomoć

Stavka izbornika	Opis
Ispisivanje svih uputa	Služi za ispis svih vodiča
Upute za kvalitet boje	Pruža informacije potrebne za rješavanje problema s kvalitetom boje
Upute za povezivanje	Pruža informacije potrebne za lokalno povezivanje pisača (USB) i za povezivanje s mrežom
Upute za kopiranje	Pruža informacije o kopiranju i konfiguraciji postavki
Upute za e-poštu	Pruža informacije o slanju e-pošte i konfiguraciji postavki
Vodič za faks	Pruža informacije o slanju faksa i konfiguraciji postavki
Upute za skeniranje	Pruža informacije o skeniranju dokumenta i konfiguraciji postavki
Informativne upute	Pruža informacije o pisaču
Upute za medije	Pruža informacije o ulaganju papira i posebnih medija
Upute za premještanje	Pruža informacije o premještanju, lociranju i otpremanju pisača
Upute za kvalitetu ispisivanja	Pruža informacije o rješavanju problema s kvalitetom
Upute za potrošni materijal	Pruža informacije o nabavi potrošnog materijala

## Rješavanje problema

### Rješavanje problema

Stavka izbornika	Opis
Ispiši stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa	Ispišite probne stranice kako biste identificirali i uklonili probleme s kvalitetom ispisa.

# Indeks

## I

Ispisi stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa 91  
izbornici  
Bežično 69  
Izrada rasporeda za USB uređaje 82  
O pisaču 20  
Podaci poslani tvrtki Lexmark 14  
Vidljive ikone početnog zaslona 20  
Vraćanje tvornički zadanih postavki 15  
Šifriranje diska 86  
izbornici pisača 7  
izbornik  
802.1x 76  
Brisanje na kraju vijeka 19  
Brisanje privremenih podatkovnih datoteka 86  
Ethernet 71  
Faksiranje 89  
Google Cloud Print 80  
HTML 30  
IP Sec 75  
IPv6 74  
Ispisivanje 88  
Ispisivanje s flash pogona 67  
Izbornik Konfiguracija 15  
Izgled 21  
Knjigovodstvo zadataka 25  
Konfiguriranje odjeljka 33  
Konfiguriranje odlagača 31  
Kvaliteta 24  
Lokalni računi 82  
LPD konfiguracija 76  
Mreža 89  
Naslovna stranica faksa 46  
Način rada faksiranja 38  
Obavijesti 11  
Ograničenja prijave 85  
Općenite postavke faksa 38, 47  
Paralelno [x] 78  
PCL 28  
PDF 27  
Pomoć 90

Postavke e-pošte poslužitelja za faksiranje 48  
Postavke skeniranja poslužitelja za faksiranje 49  
Postavke Solutions LDAP-a 86  
Postavke za HTTP/FTP 77  
Postavke za primanje faksova 43  
Postavke za slanje faksova 39  
Postavke zapisnika faks-uređaja 46  
Postavke zvučnika 47  
Postavljanje 23  
Postavljanje e-pošte 51  
Postavljanje povjerljivog ispisivanja 85  
Postavljanje web-veza 57  
PostScript 27  
Preference 9  
Pregled mreže 69  
Prečaci 88  
Prilagođeni formati skena 32  
Pristupačnost 14  
Razno 87  
Rješavanje problema 91  
Skeniranje flash pogona 63  
Slika 30  
SNMP 75  
Stranica s postavkama izbornika 88  
TCP/IP 72  
ThinPrint 79  
Univerzalno postavljanje 32  
Upravljanje dopuštenjima 81  
Upravljanje mobilnim uslugama 87  
Upravljanje napajanjem 13  
Uredaj 88  
USB 79  
Vrste medija 33  
XPS 27  
Zadane postavke e-pošte 52  
Zadane postavke FTP-a 58  
Zadane vrijednosti za kopiranje 34  
Zapisnik sigurnosne revizije 82  
Zaslon udaljenog operatera 10  
Završna obrada 22

izbornik Bežično 69  
izbornik Paralelno [x] 78  
izbornik Pregled mreže 69  
izbornik TCP/IP 72

## K

karta izbornika 7