



# 菜单指南

## 版本注意事项

2017 年 8 月

以下文字如果与当地法律法规有所冲突，可能并不适用于那些地区：LEXMARK INTERNATIONAL, INC. 以其现状提供此手册，并没有任何保证（不论明示的或暗示的），包括，但不限于以其特定目的进行销售及适用的暗示保证。某些司法管辖区并不准许在某些交易中排除明示的或暗示的保证；因此，这份声明可能并不适用于你方。

本手册中可能会有技术上的不准确或印刷错误。鉴于此，本手册中的内容会阶段性地更新；这些改动将会体现在以后的版本中。产品或程序有可能会随时改动，如有改动，恕不另行通知。

本手册中提到的有关产品、程序或服务并不意味着生产厂商打算将这些产品、程序或服务向所有的国家提供，也不意味着只能使用此产品、程序或服务。任何功能一样的产品、程序或服务，只要不侵犯现有的知识产权，都可以用来替换使用。与其他的产  
品、程序或服务（除厂商明确标明外）共同操作并进行评估与验证是用户的责任。

如需 Lexmark 技术支持，请访问 <http://support.lexmark.com>。

如需有关耗材和下载的信息，请访问 [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com)。

© 2016 Lexmark International, Inc.

保留所有权利。

## 商标

Lexmark 和 Lexmark 徽标是 Lexmark International, Inc. 在美国和/或其他国家的商标或注册商标。

所有其他商标的所有权属于它们各自的所有者。

# 目录

版本注意事项.....	2
菜单一览表.....	7
菜单一览表.....	7
设备.....	9
首选项.....	9
远程操作面板.....	10
通知.....	11
电源管理.....	12
发送给 Lexmark 的信息.....	13
辅助功能.....	14
还原出厂默认设置.....	14
维护.....	15
可见的主屏幕图标.....	19
关于本打印机.....	19
打印.....	20
布局.....	20
输出.....	21
设置.....	22
质量.....	22
作业统计.....	24
XPS.....	25
PDF.....	25
PostScript.....	26
PCL.....	26
HTML.....	28
图像.....	28
纸张.....	30
进纸匣配置.....	30
介质配置.....	30
接纸架配置.....	32

<b>复印</b> .....	<b>33</b>
复印默认设置.....	33
<b>传真</b> .....	<b>37</b>
传真模式.....	37
模拟传真设置.....	37
传真服务器设置.....	46
<b>电子邮件</b> .....	<b>49</b>
电子邮件设置.....	49
电子邮件默认设置.....	50
Web 链接设置.....	55
<b>FTP</b> .....	<b>56</b>
FTP 默认设置.....	56
<b>USB 驱动器</b> .....	<b>61</b>
闪存驱动器扫描.....	61
闪存驱动器打印.....	65
<b>网络/端口</b> .....	<b>67</b>
网络概述.....	67
无线.....	67
以太网.....	69
TCP/IP.....	70
IPv6.....	71
SNMP.....	72
IPSec.....	73
802.1x.....	74
LPD 配置.....	74
HTTP/FTP 设置.....	74
并口 [x].....	75
ThinPrint.....	76
USB.....	76
Google 云打印.....	77

<b>安全</b> .....	<b>78</b>
登录方法.....	78
预定 USB 设备.....	79
安全审核日志.....	79
登录限制.....	82
保密打印设置.....	82
磁盘加密.....	83
清除临时数据文件.....	83
解决方案 LDAP 设置.....	83
移动服务管理.....	84
杂项.....	84
<b>报告</b> .....	<b>85</b>
菜单设置页.....	85
设备.....	85
打印.....	85
快捷方式.....	85
传真.....	85
网络.....	86
<b>帮助</b> .....	<b>87</b>
帮助.....	87
<b>疑难解答</b> .....	<b>88</b>
疑难解答.....	88
<b>索引</b> .....	<b>89</b>



# 菜单一览表

## 菜单一览表

### 注意：

- 这些菜单可能根据您的打印机型号和打印机固件级别而有所不同。
- 如需有关更新打印机固件的更多信息，请转到 <http://support.lexmark.com/firmware> 或者与 Lexmark 代表联系。

设备	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">首选项</a></li> <li>• <a href="#">远程操作面板</a></li> <li>• <a href="#">通知</a></li> <li>• <a href="#">电源管理</a></li> <li>• <a href="#">发送给 Lexmark 的信息</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">辅助功能</a></li> <li>• <a href="#">还原出厂默认设置</a></li> <li>• <a href="#">维护</a></li> <li>• <a href="#">可见的主屏幕图标</a></li> <li>• <a href="#">关于本打印机</a></li> </ul>
打印	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">布局</a></li> <li>• <a href="#">输出</a></li> <li>• <a href="#">设置</a></li> <li>• <a href="#">质量</a></li> <li>• <a href="#">作业统计</a></li> <li>• <a href="#">XPS</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">PDF</a></li> <li>• <a href="#">PostScript</a></li> <li>• <a href="#">PCL</a></li> <li>• <a href="#">HTML</a></li> <li>• <a href="#">图像</a></li> </ul>
纸张	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">进纸匣配置</a></li> <li>• <a href="#">介质配置</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">接纸架配置</a></li> </ul>
复印	<a href="#">复印默认设置</a>	
传真	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">传真模式</a></li> <li>• <a href="#">模拟传真设置</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">传真服务器设置</a></li> </ul>
电子邮件	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">电子邮件设置</a></li> <li>• <a href="#">电子邮件默认设置</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Web 链接设置</a></li> </ul>
FTP	<a href="#">FTP 默认设置</a>	
USB 驱动器	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">闪存驱动器扫描</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">闪存驱动器打印</a></li> </ul>
网络/端口	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">网络概述</a></li> <li>• <a href="#">无线</a></li> <li>• <a href="#">以太网</a></li> <li>• <a href="#">TCP/IP</a></li> <li>• <a href="#">IPv6</a></li> <li>• <a href="#">SNMP</a></li> <li>• <a href="#">IPSec</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">802.1x</a></li> <li>• <a href="#">LPD 配置</a></li> <li>• <a href="#">HTTP/FTP 设置</a></li> <li>• <a href="#">并口 [x]</a></li> <li>• <a href="#">ThinPrint</a></li> <li>• <a href="#">USB</a></li> <li>• <a href="#">Google 云打印</a></li> </ul>
安全	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">登录方法</a></li> <li>• <a href="#">预定 USB 设备</a></li> <li>• <a href="#">安全审核日志</a></li> <li>• <a href="#">登录限制</a></li> <li>• <a href="#">保密打印设置</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">磁盘加密</a></li> <li>• <a href="#">清除临时数据文件</a></li> <li>• <a href="#">解决方案 LDAP 设置</a></li> <li>• <a href="#">移动服务管理</a></li> <li>• <a href="#">杂项</a></li> </ul>

<p>报告</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">菜单设置页</a></li> <li>• <a href="#">设备</a></li> <li>• <a href="#">打印</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">快捷方式</a></li> <li>• <a href="#">传真</a></li> <li>• <a href="#">网络</a></li> </ul>
<p><a href="#">帮助</a></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 打印所有指南</li> <li>• 颜色质量指南</li> <li>• 连接指南</li> <li>• 复印指南</li> <li>• 电子邮件指南</li> <li>• 传真指南</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 信息指南</li> <li>• 介质指南</li> <li>• 移动指南</li> <li>• 打印质量指南</li> <li>• 扫描指南</li> <li>• 耗材指南</li> </ul>
<p><a href="#">疑难解答</a></p>	<p>打印质量测试页</p>	



# 设备

## 首选项

菜单项	描述
<b>显示语言</b> [语言列表]	设置出现在显示屏上的文本语言。 <b>注意：</b> 不是所有的语言都可用于所有的打印机型号。您可能需要为某些语言安装特殊的硬件。
<b>国家/地区</b> [国家/地区列表]	确定配置打印机运行所在的国家/地区。
<b>运行初始设置</b> 开 关*	运行设置向导。
<b>键盘</b> 键盘类型 [语言列表]	选择一种语言作为键盘类型。
<b>显示的信息</b> 显示文本 1 显示文本 2 自定义文本 1 自定义文本 2	指定出现在主屏幕上的信息。
<b>日期和时间</b> 配置 当前日期和时间 手动设置日期和时间 日期格式 时间格式 时区 UTC (GMT) 时差 DST 开始 DST 结束 DST 时差 网络时间协议 启用 NTP NTP 服务器 启用验证 密钥 ID 密码	配置打印机日期和时间。 <b>注意：</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>对于某些打印机型号，“UTC (GMT) 时差”、“DST 开始”、“DST 结束”和“DST 时差”仅在“嵌入式 Web 服务器”中出现。</li> <li>“密钥 ID”和“密码”仅在“启用验证”设置为 MD5 密钥时出现。</li> </ul>
<b>纸张尺寸</b> 美制* 公制	指定纸张尺寸的度量单位。 <b>注意：</b> 在初始化设置向导中选定的国家或地区决定最初的纸张尺寸设置。
<b>屏幕亮度</b> 20 - 100% (100*)	调整显示屏的亮度。
<b>注意：</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

菜单项	描述
闪存驱动器访问 启用* 禁用	启用对闪存驱动器的访问。
允许背景消除 关 开*	允许消除复印、传真、电子邮件、FTP 或扫描到 USB 作业中的图像背景。
允许自定义作业扫描 关 开*	允许从自定义作业扫描。
一页平板扫描 关* 开	设置从扫描仪玻璃每次一页进行复印。
静音模式 关* 开	设置打印机产生的噪音量。 <b>注意：</b> 启用此设置会降低打印机性能。
按电源按钮 无操作 睡眠*	确定当用户按下电源按钮时，打印机如何反应。
输出照明 关 开*	启用输出照明。
屏幕超时 10 - 300 (60*)	设置在显示屏显示主屏幕之前，或者打印机自动注销用户帐户之前的空闲时间（以秒为单位）。
<b>注意：</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

## 远程操作面板

菜单项	描述
外部 VNC 连接 不允许* 允许	允许用户连接外部“虚拟网络计算 (VNC)”客户端以运行远程控制面板。
验证类型 无* 标准验证	设置访问 VNC 客户端服务器时的验证类型。
VNC 密码	指定密码以连接到 VNC 客户端服务器。 <b>注意：</b> 此菜单项仅在“验证类型”被设置为“标准验证”时出现。
<b>注意：</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

## 通知

菜单项	描述
<b>ADF 已加载蜂鸣声</b> 关 开*	当加载纸张到 ADF 中时，启用声音。
<b>警报控制</b> 关 一次* 连续	设置当打印机要求用户干预时发出警报声的次数。
<b>错误指示灯</b> 关* 开	设置指示灯在出现打印机错误时变亮。 <b>注意：</b> 此菜单项仅在某些打印机型号中出现。
<b>耗材</b> 显示耗材估算 显示估算* 不显示估算	显示耗材的估计状态。
<b>耗材</b> 碳粉盒警报 关* 一次 连续 订书钉警报 关* 一次 连续 打孔警报 关* 一次 连续	设置当耗材状态为不足时发出警报声的次数。
<b>电子邮件警报设置</b>	配置打印机在打印机需要用户干预时发送电子邮件警报到联系人列表。
<b>错误预防</b> 卡纸协助 关 开*	设置打印机在清除被卡的页面后自动送出空白页或部分打印的页面。
<b>错误预防</b> 自动继续 关* 开	让打印机在清除某些维护条件后自动继续处理或打印作业。
<b>错误预防</b> 自动重启 自动重启 当空闲时重启 总是重启* 从不重启	设置打印机在出现错误时重新启动。
<b>注意：</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

菜单项	描述
错误预防 自动重启 最多自动重启次数 1 - 20 (2*)	设置打印机可以执行的自动重启次数。
错误预防 自动重启 自动重启窗口 1 - 525600 (720*)	设置在打印机执行自动重启之前的秒数。
错误预防 自动重启 自动重启计数器	显示重启计数器的只读信息。
错误预防 自动重启 重置自动重启计数器 取消 继续	重置自动重启计数器。
错误预防 显示纸张尺寸小于打印尺寸错误 开 自动清除*	设置打印机在出现纸张尺寸小于打印尺寸错误时显示消息。 <b>注意：</b> 短纸张是指所加载纸张的尺寸。
错误预防 页面保护 关* 开	设置打印机在打印之前将整个页面处理到内存中。
卡纸内容恢复 卡纸恢复 关 开 自动*	设置打印机重新打印被卡的页面。
卡纸内容恢复 扫描仪卡纸恢复 作业级别 页面级别*	指定在解决卡纸之后如何重新启动扫描作业。
<b>注意：</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

## 电源管理

菜单项	描述
睡眠模式配置文件 打印并关闭显示 打印时打开显示 允许打印并关闭显示*	当显示关闭时打印作业。 <b>注意：</b> 此菜单项仅在某些打印机型号中出现。
<b>注意：</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

菜单项	描述
<b>超时</b> 睡眠模式	设置打印机在开始以“睡眠”模式运行之前的空闲时间。 <b>注意：</b> 默认值可能根据您的打印机型号而有所不同。
<b>超时</b> 休眠超时 禁用 1 小时 2 小时 3 小时 6 小时 1 天 2 天 3 天* 1 周 2 周 1 个月	设置打印机在进入“休眠”模式之前的时间。
<b>超时</b> 连接时休眠超时 休眠 不休眠*	即使存在活动的以太网连接，也将打印机设置为“休眠”模式。
<b>Eco 模式</b> 关* 能源 能源/纸张 纸张	最小化能源、纸张或特殊介质的使用。 <b>注意：</b> 设置“Eco 模式”为“能源”或“纸张”可能会影响打印机性能，但不会影响打印质量。
<b>预定电源模式</b> 时间表	设置打印机进入“睡眠”或“休眠”模式的时间表。 <b>注意：</b> 此菜单项仅在某些打印机型号中出现。
<b>注意：</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

## 发送给 Lexmark 的信息

菜单项	描述
<b>发送给 Lexmark 的信息</b> 耗材和页面使用情况（匿名） 设备性能（匿名） 设备交互（匿名） 以上皆非	匿名发送打印机使用情况信息给 Lexmark。 <b>注意：</b> 默认值是在初始设置过程中选择的值。
<b>信息发送时间</b> 开始时间 停止时间	
<b>用户信息 - 级别</b> 仅匿名会话信息 带通用用户信息的会话信息 带实际用户 ID 的会话信息	

## 辅助功能

菜单项	描述
重复击键间隔 0 - 5 (0*)	设置在此期间打印机忽略在连接的键盘上重复按键的时间间隔（以秒为单位）。
按键重复初始延迟 0.25 - 5 (1*)	设置在重复键开始重复之前的延迟的初始长度（以秒为单位）。 <b>注意：</b> 此菜单项仅在键盘连接到打印机上时出现。
按键重复率 0.5 - 30 (30*)	设置重复键的每秒按下次数。 <b>注意：</b> 此菜单项仅在键盘连接到打印机上时出现。
延长屏幕超时 关* 开	当“屏幕超时”计时器到期时，让用户保持在同一位置并重置计时器，而不是返回到主屏幕。
耳机音量 1 - 10 (5*)	调整耳机音量。 <b>注意：</b> 此菜单项仅在耳机连接到打印机上时出现。
当连接耳机时启用语音引导 关* 开	当耳机连接到打印机上时启用语音引导。
说出密码/PIN 码 关* 开	将打印机设置为大声读出密码或个人身份识别码。 <b>注意：</b> 此菜单项仅在耳机或扬声器连接到打印机上时出现。
语速 非常慢 慢 正常* 快 较快 非常快 急促 非常急促 最快	设置语音引导的语速。 <b>注意：</b> 此菜单项仅在耳机或扬声器连接到打印机上时出现。
<b>注意：</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

## 还原出厂默认设置

菜单项	描述
还原设置 还原所有设置 还原打印机设置 还原网络设置 还原传真设置 还原应用程序设置	还原打印机出厂默认设置。 <b>注意：</b> 默认值是在初始设置过程中选择的值。

# 维护

## 配置菜单

菜单项	描述
<b>USB 配置</b> USB PnP 1* 2	更改打印机的 <b>USB</b> 驱动程序模式，以提高它与个人计算机的兼容性。 <b>注意：</b> 此菜单项仅在某些打印机型号中出现。
<b>USB 扫描到本地</b> 开* 关	设置 <b>USB</b> 设备驱动程序是枚举为 <b>USB</b> 简单设备（单个接口）还是 <b>USB</b> 复合设备（多个接口）。
<b>USB 配置</b> USB 速度 全速 自动*	设置 <b>USB</b> 端口全速运行并禁用其高速功能。 <b>注意：</b> 此菜单项仅在某些打印机型号中出现。
<b>进纸匣配置</b> 进纸匣连接 自动* 关	设置打印机连接具有相同纸张类型和纸张尺寸设置的进纸匣。
<b>进纸匣配置</b> 显示进纸匣插入消息 关* 开	显示 <b>进纸匣插入</b> 消息。
<b>进纸匣配置</b> A5 加载 短边 长边*	指定加载 <b>A5</b> 尺寸纸张时的页面方向。 <b>注意：</b> 此菜单项仅在某些打印机型号中出现。
<b>进纸匣配置</b> 纸张提示 自动* 多功能进纸器 手动纸张 信封提示 自动* 多功能进纸器 手动信封	设置用户在出现加载纸张或信封的提示时装填的纸张来源。 <b>注意：</b> 要使“多功能进纸器”出现，请从“纸张”菜单将“配置多功能进纸器”设置为“盒子”。
<b>进纸匣配置</b> 提示的操作 提示用户* 继续 使用当前设置	设置打印机解决纸张或信封相关的更改提示。
<b>注意：</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

菜单项	描述
<b>报告</b> 菜单设置页 事件日志 事件日志摘要 运行状况检查统计	打印有关打印机菜单设置、状态和事件日志的报告。
<b>耗材使用情况和计数器</b> 清除耗材使用情况历史	重置耗材使用情况历史（如页数和剩余天数）到出厂级别。
<b>耗材使用情况和计数器</b> 重置维护计数器	安装新的维护组件后重置计数器。
<b>耗材使用情况和计数器</b> 分层覆盖范围	调整打印页面上颜色覆盖量的范围。 <b>注意：</b> 此菜单项仅在某些打印机型号中出现。
<b>打印机仿真</b> PPDS 仿真 关* 开	设置打印机来识别并使用 PPDS 数据流。
<b>传真配置</b> 传真低功率支持 禁用睡眠 允许睡眠 自动*	每当打印机确定应该时，设置传真进入“睡眠”模式。
<b>传真配置</b> 传真存储位置 硬盘 NAND*	设置所有传真的存储位置。 <b>注意：</b> 此菜单项仅在硬盘已安装时出现。
<b>打印配置</b> 仅黑色模式 关* 开	以灰度打印彩色内容。
<b>打印配置</b> 颜色捕捉 关 1 2* 3 4 5	增强打印输出以补偿打印机中的对不准。
<b>打印配置</b> 字体锐化 0 - 150 (24*)	设置文本的磅值，低于该值的在打印字体数据时使用高频屏幕。 例如，如果值是 24，那么尺寸等于或小于 24 点的所有字体会使用高频屏幕。
<b>设备操作</b> 静音模式 关* 开	设置打印机以静音模式运行。
<b>注意：</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	



菜单项	描述
<b>设备操作</b> 面板菜单 关 开*	启用对控制面板菜单的访问。
<b>设备操作</b> 自定义耗材水平 关* 开	让 <i>printservice</i> 从“嵌入式 Web 服务器”读取和编辑值。
<b>设备操作</b> 安全模式 关* 开	将打印机设置为以特殊模式运行，在这种模式下，尽管存在已知问题，但是打印机仍尝试继续提供尽可能多的功能。 例如，当设置为“开”而双面打印电机不运行时，打印机对双面打印作业执行单面打印。
<b>设备操作</b> 最低复印内存 80 MB* 100 MB	设置存储复印作业的最低内存分配。
<b>设备操作</b> 清除自定义状态	清除默认或备用自定义消息的用户定义字符串。
<b>设备操作</b> 清除所有远程安装的消息	清除远程安装的消息。
<b>设备操作</b> 自动显示错误屏幕 关 开*	当打印机在主屏幕上保持不活动的时间长度等于“屏幕超时”设置之后，在显示屏上显示现有的错误消息。
<b>设备操作</b> 承认快速路径复印的方向 开 关*	启用打印机在发送快速复印作业时使用“复印”菜单下面的方向设置。
<b>设备操作</b> 启用可选的并口 关* 开	启用可选的并口。 <b>注意：</b> 当设置为“开”时，打印机重新启动。
<b>碳粉校正传感器设置</b> 校正频率首选项 禁用 最少的颜色调整 较少的颜色调整 正常* 较好的颜色准确度 最好的颜色准确度	设置打印机放下正确的碳粉量以维持颜色一致性。
<b>碳粉校正传感器设置</b> 完全校正	运行全色校正。
<b>注意：</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

菜单项	描述
碳粉补正传感器设置 打印 TPS 信息页	打印包含有关碳粉补正传感器校正信息的诊断页面。
应用程序配置 LES 应用程序 关 开*	启用“Lexmark 嵌入式解决方案 (LES)”应用程序。 <b>注意：</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>此菜单项仅在某些打印机型号中可用。</li> <li>当设置为“开”时，此设置不影响内置的应用程序。</li> </ul>
扫描仪配置 扫描仪手动对准 打印快速测试	打印快速测试目标页。 <b>注意：</b> 确认目标页上的边距在整个目标周围都是一致的。如果不是，可能需要重置打印机边距。
扫描仪配置 扫描仪手动对准 前部 ADF 对准 后部 ADF 对准 平板对准	在更换 ADF、扫描仪玻璃或控制器板之后手动对准平板和 ADF。
扫描仪配置 边缘消除 平板边缘消除 0 - 6 (3*) ADF 边缘消除 0 - 6 (3*)	设置 ADF 或平板扫描作业周围非打印区域的大小（以毫米为单位）。
扫描仪配置 ADF 纠偏 ADF 机械纠偏 关 开 自动*	设置打印机执行 ADF 机械偏斜调整。
扫描仪配置 禁用扫描仪 启用* 禁用 ADF 禁用	当扫描仪工作不正常时禁用它。
扫描仪配置 Tiff 字节顺序 CPU 字节顺序* 低位优先 高位优先	设置 TIFF 格式扫描输出的字节顺序。
扫描仪配置 精确的 Tiff 每条带行数 开* 关	设置 TIFF 格式扫描输出的 RowsPerStrip 标签值。
<b>注意：</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

## 停机清除

菜单项	描述
<b>内存上次清除</b> 清除非易失性内存上的所有信息 清除所有打印机和网络设置 清除所有应用程序和应用程序设置 清除所有快捷方式和快捷方式设置	清除保存在打印机硬盘中的所有设置和应用程序。
<b>硬盘上次清除</b> 清除硬盘上的所有信息 清除下载资源（清除所有宏、字体、PFO，等等） 清除缓存作业 清除挂起作业	清除保存在硬盘中的所有下载资源和作业。

## 可见的主屏幕图标

菜单	描述
<b>可见的主屏幕图标</b> 复印 电子邮件 传真 状态/耗材 作业队列 更改语言 地址簿 书签 挂起作业 <b>USB</b> <b>FTP</b> 扫描配置文件 应用程序配置文件	指定在主屏幕上显示哪些图标。 <b>注意：</b> 这些图标可能根据您的打印机型号而有所不同。

## 关于本打印机

菜单项	描述
<b>资产标签</b> <b>打印机的位置</b> <b>联系人</b>	指定打印机名称、位置和联系信息。
<b>将配置文件导出到 USB</b>	将配置文件导出到闪存驱动器。
<b>将压缩的日志导出到 USB</b>	将压缩的日志文件导出到闪存驱动器。

# 打印

## 布局

菜单项	描述
<b>面数</b> 1 面* 2 面	指定在纸张的一个面还是两个面上打印。
<b>翻转样式</b> 长边* 短边	确定当执行双面打印时装订纸张的哪一面（长边或短边）。 <b>注意：</b> 根据选择的选项，打印机自动偏移每一个页面的打印信息以正确装订作业。
<b>空白页</b> 打印 不打印*	打印包括在打印作业中的空白页。
<b>逐份打印</b> 关[1,1,1,2,2,2]* 开[1,2,1,2,1,2]	尤其在打印作业的多份副本时，保持打印作业的页面按顺序堆放。
<b>分隔页</b> 无* 份数之间 作业之间 页面之间	当打印时插入空白的分隔页。
<b>分隔页纸张来源</b> 进纸匣 [x] (1*) 多功能进纸器	指定分隔页的纸张来源。 <b>注意：</b> 要使“多功能进纸器”出现，请从“纸张”菜单将“配置多功能进纸器”设置为“盒子”。
<b>每面页数</b> 关* 每面 2 页 每面 3 页 每面 4 页 每面 6 页 每面 9 页 每面 12 页 每面 16 页	在一张纸的一个面上打印多个页面图像。
<b>每面页数顺序</b> 水平* 水平反转 垂直 垂直反转	指定在使用“每面页数”时，多个页面图像的位置。 <b>注意：</b> 位置根据页面图像的数量以及它们的页面方向而定。
<b>每面页数方向</b> 自动* 横向 纵向	指定在使用“每面页数”时多页文档的方向。
<b>注意：</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

菜单项	描述
每面页数边框 无* 实线	当使用“每面页数”时，在每个页面图像的周围打印一个边框。
份数 1 - 9999 (1*)	指定每一个打印作业的份数。
打印区域 正常* 调整到页面 整页	设置一张纸上的可打印区域。
<b>注意：</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

## 输出

菜单项	描述
装订作业 关* 1 个订书钉，左上角 2 个订书钉，左边 1 个订书钉，右上角 2 个订书钉，顶部 1 个订书钉，左下角 2 个订书钉，底部 1 个订书钉，右下角 2 个订书钉，右边	指定所有打印作业的装订位置。 <b>注意：</b> 此菜单项仅在装订完成器已安装时出现。
装订测试 开始	确定装订完成器是否工作正常。 <b>注意：</b> 此菜单项仅在装订完成器已安装时出现。
打孔 关* 开	沿着打印输出的边缘打孔。 <b>注意：</b> 此菜单项仅在装订、打孔完成器已安装时出现。
打孔模式 2 个孔 3 个孔 4 个孔	设置打印输出的打孔模式。 <b>注意：</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>“3 个孔”是美国的出厂默认设置。“4 个孔”是国际通用的出厂默认设置。</li> <li>此菜单项仅在装订、打孔完成器已安装时出现。</li> </ul>
偏移页 无* 份数之间 作业之间	偏移每个打印作业的输出或者打印作业的每一份副本。 <b>注意：</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>如果“逐份打印”设置为“开 [1,2,1,2,1,2]”，“份数之间”偏移打印作业的每一份副本。如果“逐份打印”设置为“关 [1,1,1,2,2,2]”，则偏移每一组打印页，如所有第一页和所有第二页。</li> <li>“作业之间”为整个打印作业设置相同的偏移位置，而不管打印的份数。</li> <li>此菜单项仅在装订完成器已安装时出现。</li> </ul>
<b>注意：</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

## 设置

菜单项	描述
<b>打印机语言</b> PCL 仿真 PS 仿真*	设置打印机语言。 <b>注意：</b> 设置打印机语言默认值不会阻止软件程序发送使用其他打印机语言的打印作业。
<b>作业等待</b> 关* 开	保留需要耗材的打印作业，以便不需要缺少耗材的作业可以打印出来。 <b>注意：</b> 此菜单项仅在打印机硬盘已安装时出现。
<b>作业挂起超时</b> 0 - 255 (30*)	设置打印机在挂起要求不可用资源的作业并继续打印打印队列中的其他作业之前等待用户干预的时间（以秒为单位）。 <b>注意：</b> 此菜单项仅在打印机硬盘已安装时出现。
<b>打印机用法</b> 最高速度 最多打印量*	当打印时在较快的打印速度和较高的碳粉打印量之间选择。
<b>下载目标</b> RAM* 硬盘	指定保存所有已经下载到打印机的永久资源（如字体和宏）的位置。 <b>注意：</b> 此菜单项仅在打印机硬盘已安装时出现。
<b>资源保存</b> 关* 开	确定打印机在接收所需内存比可用内存多的作业时如何处理下载资源（如字体和宏）。 <b>注意：</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>当设置为“关”时，打印机只将下载资源保留到内存被需要为止。与非活动的打印机语言相关联的资源会被删除。</li> <li>当设置为“开”时，打印机在所有语言切换过程中保留所有的永久下载资源。当需要时，打印机会显示内存已满消息，而不是删除永久资源。</li> </ul>
<b>全部打印顺序</b> 按字母顺序* 先打印最新作业 先打印最旧作业	指定当选择“全部打印”时，挂起和保密作业的打印顺序。
<b>注意：</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

## 质量

菜单项	描述
<b>打印模式</b> 黑白 彩色*	设置打印模式。
<b>打印分辨率</b> 4800 CQ 2400 图像质量 1200 dpi	用每英寸打印点数 (dpi)、图像质量 (Image Q) 或彩色质量 (CQ) 设置打印输出的分辨率。 <b>注意：</b> 这些值可能根据您的打印机型号而有所不同。
<b>碳粉浓度</b> 1 至 5 (5*)	确定文本图像的颜色深浅。
<b>注意：</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

菜单项	描述
半色调 正常* 细节	增强打印输出以具有更清晰边缘的更光滑线条。
颜色节省 关* 开	减少用于打印图形和图像的碳粉数量。
RGB 明亮度 -6 至 6 (0*)	调整彩色输出的明亮度、对比度和饱和度。 <b>注意：</b> 此设置不影响使用 CMYK 颜色规格的文件。
RGB 对比度 0 至 5 (0*)	
RGB 饱和度 0 至 5 (0*)	
<b>注意：</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

## 高级图像

菜单项	描述
色彩平衡 青色 -5 至 5 (0*) 品红色 -5 至 5 (0*) 黄色 -5 至 5 (0*) 黑色 -5 至 5 (0*) 重置默认值 开始	调整用于每种颜色的碳粉量。
颜色修正 关 自动* 手动	修改用于打印文档的颜色设置。 <b>注意：</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>“关”设置打印机从软件接收颜色修正。</li> <li>“自动”设置打印机将不同的颜色配置文件应用到打印页面上的每一个对象。</li> <li>“手动”允许定制应用到打印页面上的每一个对象的 RGB 或 CMYK 颜色转换表。</li> </ul>
颜色样本 打印颜色样本	为打印机中使用的每一个 RGB 和 CMYK 颜色转换表打印样本页。
颜色调整 开始	校准打印机以调整打印输出中的颜色变化。
专色替换 设置自定义 CMYK	分配特定的 CMYK 值给二十个已命名的专色。
<b>注意：</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

菜单项	描述
<b>RGB 替换</b>	使打印输出的颜色与原始文档的颜色相匹配。 <b>注意:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>此菜单项要求您选择“显示-纯黑色”颜色表。</li> <li>此菜单项仅在“嵌入式 Web 服务器”中出现。</li> </ul>
<b>注意:</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

## 作业统计

**注意:** 此菜单仅在打印机硬盘已安装时出现。

菜单项	描述
<b>作业统计</b> 关* 开	设置打印机创建它所接收的打印作业的日志。
<b>统计日志频率</b> 每天 每周 每月*	指定打印机创建日志文件的频率。
<b>频率结束时的日志操作</b> 无* 电邮当前日志 电邮并删除当前日志 发布当前日志 发布并删除当前日志	指定当频率阈值到期时打印机如何响应。 <b>注意:</b> 在“统计日志频率”中定义的值决定此操作何时被触发。
<b>日志接近满水平</b> 关 开*	在打印机执行“接近满时的日志操作”之前，指定日志文件的最大大小。
<b>接近满时的日志操作</b> 无* 电邮当前日志 电邮并删除当前日志 电邮并删除最旧的日志 发布当前日志 发布并删除当前日志 发布并删除最旧的日志 删除当前日志 删除最旧的日志 删除除当前外的所有日志 删除所有日志	指定当硬盘即将满时打印机如何响应。 <b>注意:</b> 在“日志接近满水平”中定义的值决定此操作何时被触发。
<b>注意:</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	



菜单项	描述
<b>已满时的日志操作</b> 无* 电邮并删除当前日志 电邮并删除最旧的日志 发布并删除当前日志 发布并删除最旧的日志 删除当前日志 删除最旧的日志 删除除当前外的所有日志 删除所有日志	指定当磁盘使用达到最大限量 (100MB) 时，打印机如何响应。
<b>发布日志的 URL</b>	指定打印机发布作业统计日志的位置。
<b>发送日志的电子邮件地址</b>	指定打印机向其发送作业统计日志的电子邮件地址。
<b>日志文件前缀</b>	指定日志文件名的前缀。 <b>注意：</b> 在 TCP/IP 菜单中定义的当前主机名被用作默认的日志文件前缀。
<b>注意：</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

## XPS

菜单项	描述
<b>打印错误页</b> 关* 开	打印包含有关错误（包括 XML 标记错误）的信息的测试页。
<b>最小行宽</b> 1 - 30 (2*)	设置以 1200 dpi 打印的任何作业的最小笔划宽度。
<b>注意：</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

## PDF

菜单项	描述
<b>缩放以适合</b> 关* 开	缩放页面内容以适合选定的纸张尺寸。
<b>注释</b> 打印 不打印*	指定是否打印 PDF 中的注释。
<b>注意：</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

## PostScript

菜单项	描述
打印 PS 错误 关* 开	打印描述 PostScript® 错误的页面。 <b>注意：</b> 当出现错误时，停止处理作业，打印机打印错误消息，并取消打印作业的剩余部分。
最小行宽 1 - 30 (2*)	设置最小笔划宽度。 <b>注意：</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>以 1200 dpi 打印的作业直接使用该值。</li> <li>以 4800 CQ 打印的作业使用一半的值。</li> </ul>
锁定 PS 启动模式 关* 开	禁用 SysStart 文件。
图像平滑 关* 开	增强低分辨率图像的对比度和清晰度。 <b>注意：</b> 此设置对分辨率为 300 dpi 或更高的图像没有影响。
字体优先级 常驻* 闪存/硬盘	建立字体搜索的顺序。 <b>注意：</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>“常驻”设置打印机在搜索闪存或打印机硬盘之前先在其内存中搜索请求的字体。</li> <li>“闪存/硬盘”设置打印机在搜索打印机内存之前先在闪存或打印机硬盘中搜索请求的字体。</li> <li>此菜单项仅在闪存或打印机硬盘已安装时出现。</li> </ul>
等待超时 关 开* (40 秒)	设置打印机在取消打印作业之前等待更多数据。
<b>注意：</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

## PCL

菜单项	描述
字体来源 常驻* 硬盘 下载 闪存 全部	指定在“字体名称”菜单项中所显示字体的来源。 <b>注意：</b> 确认硬盘和闪存选件没有设置密码保护。
字体名称 [可用字体列表]	从指定的字体来源选择字体。 <b>注意：</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Courier 是出厂默认设置。</li> <li>这些可用字体可能根据您的打印机型号而有所不同。</li> </ul>
<b>注意：</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

菜单项	描述
<b>符号集</b> [可用符号集列表]	指定用于每一个字体名称的符号集。 <b>注意：</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10U PC-8 是美国的出厂默认设置。12U PC-850 是国际通用的出厂默认设置。</li> <li>• 符号集是字母和数字字符、标点符号以及特殊符号的集合。符号集支持不同的语言或特定程序，例如用于科学文本的数学符号。</li> <li>• 这些可用符号集可能根据您的打印机型号而有所不同。</li> </ul>
<b>水平字距</b> 0.08 - 100 (10*)	指定可缩放单一宽度字体的水平字距。 <b>注意：</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• “水平字距”是指在一个水平英寸的排版中固定空间字符的个数。</li> <li>• 对于不可缩放的单一宽度字体，水平字距会出现在显示屏上，但不能被更改。</li> </ul>
<b>方向</b> 纵向* 横向	指定文本和图形在页面上的打印方向。
<b>每页行数</b> 1 - 255 (60*)	指定打印在每一页上的行数。 <b>注意：</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 打印机根据“每页行数”、“纸张尺寸”和“打印方向”菜单项来设置每一行之间的距离（垂直行间距）。</li> <li>• 在设置“每页行数”之前，请先指定纸张尺寸和打印方向。</li> </ul>
<b>PCL5 最小行宽</b> 1 - 30 (2*)	设置以 1200 dpi 打印的任何作业的初始最小笔划宽度。
<b>PCLXL 最小行宽</b> 1 - 30 (2*)	
<b>A4 宽度</b> 198 毫米* 203 毫米	设置使用 A4 尺寸纸张打印时的页面宽度。 <b>注意：</b> 203 毫米设置页面的宽度可以打印 80 个水平字距为 10 的字符。
<b>换行后自动回车</b> 关* 开	设置打印机在换行控制命令之后执行回车。 <b>注意：</b> 回车是一种机制，命令打印机将光标的位置移动到同一行上的第一个位置。
<b>回车后自动换行</b> 关* 开	设置打印机在回车控制命令之后执行换行。 <b>注意：</b> 回车是一种机制，命令打印机将光标的位置移动到同一行上的第一个位置。
<b>重编进纸匣号码</b> 分配多功能进纸器 0 - 201 (200*) 分配进纸匣 [x] 0 - 201 (200*) 分配手动纸张 0 - 201 (200*) 分配手动信封 0 - 201 (200*)	配置打印机与将不同来源分配用于进纸匣或进纸器的打印驱动程序或应用程序一起工作。
<b>注意：</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

菜单项	描述
<b>重编进纸匣号码</b> 查看出厂默认设置 还原默认设置	显示或还原分配给每一个进纸匣或进纸器的出厂默认设置。
<b>打印超时</b> 关 开*	设置打印机在它空闲指定的时间之后结束打印作业。 <b>注意：</b> 当设置为“开”时，出厂默认设置是 90 秒。
<b>注意：</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

## HTML

菜单项	描述
<b>字体名称</b> [字体列表] (Times*)	设置用于 HTML 文档的字体。
<b>字体大小</b> 1 - 255 (12*)	设置用于 HTML 文档的字体大小。
<b>缩放</b> 1 - 400% (100*)	缩放 HTML 文档。
<b>方向</b> 纵向* 横向	设置 HTML 文档的页面方向。
<b>页边距尺寸</b> 8 - 255 毫米 (19*)	为 HTML 文档设置页边距。
<b>背景</b> 不打印 打印*	打印 HTML 文档的背景信息或图形。
<b>注意：</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

## 图像

菜单项	描述
<b>自动适合</b> 关 开*	为图像选择最佳的可用纸张尺寸和方向设置。 <b>注意：</b> 当设置为“开”时，此菜单项会覆盖图像的缩放和方向设置。
<b>反转</b> 关* 开	反转黑白单色图像。 <b>注意：</b> 此菜单项不适用于 GIF 或 JPEG 图像格式。
<b>注意：</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

菜单项	描述
<b>缩放</b> 最适合* 左上角定位 中心定位 适合高度/宽度 适合高度 适合宽度	调整图像以适合可打印区域。 <b>注意：</b> 当“自动适合”设置为“开”时，“缩放”被自动设置为“最适合”。
<b>方向</b> 纵向* 横向 纵向反转 横向反转	指定文本和图形在页面上的打印方向。
<b>注意：</b> 值旁边的星号(*)表示出厂默认设置。	

# 纸张

## 进纸匣配置

菜单项	描述
<b>默认纸张来源</b> 进纸匣 [X] (1*) 多功能进纸器 手动纸张 手动信封	设置所有打印作业的纸张来源。 <b>注意：</b> “多功能进纸器”仅在“配置多功能进纸器”设置为“盒子”时出现。
<b>纸张尺寸/类型</b> 进纸匣 [X] 多功能进纸器 手动纸张 手动信封	指定在每个纸张来源中加载的纸张尺寸或纸张类型。
<b>替换尺寸</b> 关 Statement/A5 Letter/A4 11 x 17/A3 所有列出的尺寸*	如果在任何纸张来源中没有加载请求的尺寸，将打印机设置为替换指定的纸张尺寸。 <b>注意：</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>“关”提示用户加载所需的纸张尺寸。</li> <li>Statement/A5 在加载 Statement 尺寸纸张时将 A5 尺寸的文档打印在 Statement 纸张上，而在加载 A5 时将 Statement 尺寸的作业打印在 A5 尺寸的纸张上。</li> <li>Letter/A4 在加载 Letter 尺寸纸张时将 A4 尺寸的文档打印在 Letter 纸张上，而在加载 A4 时将 Letter 尺寸的作业打印在 A4 尺寸的纸张上。</li> <li>11 x 17/A3 在加载 11 x 17 尺寸纸张时将 A3 尺寸的文档打印在 11 x 17 纸张上，而在加载 A3 尺寸纸张时将 11 x 17 尺寸的文档打印在 A3 尺寸的纸张上。</li> <li>“所有列出的尺寸”替换 Letter/A4。</li> </ul>
<b>配置多功能进纸器</b> 盒子* 手动 首选	设置打印机何时拾取多功能进纸器中加载的纸张。 <b>注意：</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>当设置为“盒子”时，打印机会像进纸匣一样处理多功能进纸器。</li> <li>当设置为“手动”时，打印机会像手动进纸器一样处理多功能进纸器。</li> <li>当设置为“首选”时，不管所需的纸张来源或纸张尺寸是什么，打印机都会从多功能进纸器拾取纸张，直到它变为空。</li> </ul>
<b>注意：</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

## 介质配置

### Universal 设置

菜单项	描述
<b>度量单位</b> 英寸 毫米	指定 Universal 纸张的度量单位。 <b>注意：</b> “英寸”是美国的出厂默认设置。“毫米”是国际通用的出厂默认设置。
<b>注意：</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

菜单项	描述
纵向宽度 3 - 52 英寸 (8.50*) 76 - 1321 毫米 (216*)	设置 Universal 纸张的纵向宽度。
纵向高度 3 - 52 英寸 (14*) 76 - 1321 毫米 (356*)	设置 Universal 纸张的纵向高度。
进纸方向 短边* 长边	设置打印机从短边或长边方向拾取纸张。 <b>注意：</b> “长边”仅在最长边小于支持的最大宽度时出现。
<b>注意：</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

## 自定义扫描尺寸

菜单项	描述
自定义扫描尺寸 [x] 设置名称和类型 扫描尺寸名称 宽度 1 - 8.50 英寸 (8.50*) 25 - 216 毫米 (216*) 高度 1 - 25 英寸 (14*) 25 - 635 毫米 (356*) 方向 纵向* 横向 每面两次扫描 关* 开	分配扫描尺寸名称并配置扫描设置。

## 介质类型

菜单项	描述
普通纸张	指定所加载纸张的纹理、重量、加载方向和接纸架。 请从下列选项中选择：
卡片纸	
透明胶片	
再生纸	
光面纸	
重磅光面纸	
标签	
乙烯基标签	
铜版纸	
信封	
粗糙信封	
信签	
预印纸	
彩色纸	
轻磅纸张	
重磅纸张	
粗糙/棉纸	
自定义类型 [x]	
<b>注意：</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

## 接纸架配置

菜单项	描述
<b>接纸架</b> 标准接纸架* 接纸架 [x]	指定接纸架。
<b>配置接纸架</b> 邮箱* 连接 连接选件 类型分配	配置接纸架的操作模式。 <b>注意：</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>“邮箱” 允许单独选择标准接纸架和任何接纸架选件。</li> <li>“连接” 允许所有接纸架连接在一起，就像它们是一个大的接纸架。</li> <li>“连接选件” 将所有接纸架选件视为一个大的接纸架。</li> <li>“类型分配” 将每一种纸张类型分配给一个接纸架或一个已连接的接纸架组。</li> </ul>
<b>自定义接纸架名称</b> 标准接纸架 接纸架 [x]	为接纸架分配名称。
<b>注意：</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	



# 复印

## 复印默认设置

菜单项	描述
<b>内容类型</b> 文本 文本/照片* 照片 图形	基于原始文档的内容改善输出效果。
<b>内容来源</b> 黑白激光 彩色激光* 喷墨 照片/底片 杂志 报纸 印刷品 其他	基于原始文档的来源改善输出效果。
<b>面数</b> 1 面到 1 面* 1 面到 2 面 2 面到 1 面 2 面到 2 面	指定基于原始文档的扫描行为。
<b>分隔页</b> 无* 份数之间 作业之间 页面之间	指定打印时是否插入空白的分隔页。
<b>分隔页纸张来源</b> 进纸匣 [x] (1*) 多功能进纸器	指定分隔页的纸张来源。
<b>颜色</b> 关 开* 自动	指定是否用彩色打印副本。
<b>每面页数</b> 关* 2 个纵向页面 4 个纵向页面 2 个横向页面 4 个横向页面	指定打印在一张纸的一个面上的页面图像数。

**注意：** 值旁边的星号 (\*) 表示出厂默认设置。

菜单项	描述
<b>打印页面边框</b> 关* 开	当在一个页面上打印多页时，在每个图像的周围放置一个边框。
<b>逐份打印</b> 关[1,1,1,2,2,2] 开[1,2,1,2,1,2]*	按顺序打印多份副本。
<b>“复印来源”尺寸</b> [纸张尺寸列表]	设置原始文档的纸张尺寸。 <b>注意：</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Letter</b> 是美国的出厂默认设置。<b>A4</b> 是国际通用的出厂默认设置。</li> <li>• 此菜单项可能根据您的打印机型号而有所不同。</li> </ul>
<b>“复印到”纸张来源</b> 进纸匣 [x] (1*) 多功能进纸器 自动尺寸匹配	指定复印作业的纸张来源。
<b>温度</b> -4 至 4 (0*)	指定是否生成更冷色或更暖色的输出。
<b>浓度</b> -4 至 4 (0*)	调整扫描图像的浓度。
<b>份数</b> 1 - 9999 (1*)	指定份数。
<b>页眉/页脚</b> 顶部左边 顶部中间 顶部右边 底部左边 底部中间 底部右边	在打印输出上应用页眉或页脚。
<b>背景画面</b> 密件 复件 草稿 急件 自定义 关*	指定打印在复印作业每一页上的背景画面文本。
<b>自定义背景画面</b>	键入自定义背景画面文本。
<b>注意：</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

## 高级图像

菜单项	描述
<b>色彩平衡</b> -4 至 4 (0*)	调整用于每种颜色的碳粉量。
<b>注意：</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

菜单项	描述
<b>颜色滤除</b> 无* 红色 绿色 蓝色  <b>默认红色阈值</b> 0 - 255 (128*) <b>默认绿色阈值</b> 0 - 255 (128*) <b>默认蓝色阈值</b> 0 - 255 (128*)	指定在扫描期间停止使用哪种颜色，并调整该颜色的滤除设置。
<b>自动颜色检测</b> 颜色灵敏度 1 - 9 (5*) 区域灵敏度 1 - 9 (5*)	设置打印机从原始文档检测的颜色数量。
<b>对比度</b> 最适合内容* 0 1 2 3 4 5	指定输出的对比度。
<b>背景消除</b> 背景检测 基于内容* 固定 级别 -4 至 4 (0*)	调整可在扫描图像上看到的背景数量。 <b>注意：</b> 如果您要移除原始文档的背景颜色，请将“背景检测”设置为“基于内容”。如果您要移除照片的图像噪音，请将“背景检测”设置为“固定”。
<b>自动居中</b> 关* 开	在页面中心对齐内容。
<b>镜像图像</b> 关* 开	创建原始文档的镜像图像。
<b>反白图像</b> 关* 开	创建原始文档的反白图像。
<b>阴影细节</b> -4 至 4 (0*)	调整可在扫描图像上看到的阴影细节数量。
<b>注意：</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

菜单项	描述
边对边扫描 关* 开	允许原始文档的边对边扫描。
清晰度 1 - 5 (3*)	调整扫描图像的清晰度。
<b>注意：</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

### 管理控制

菜单项	描述
允许彩色副本 关 开*	用彩色打印副本。
允许优先副本 关 开*	中断打印作业来复印一页或一个文档。
自定义作业扫描 关* 开	在默认情况下打开自定义作业的扫描。
允许另存为快捷方式 关 开*	将自定义复印设置另存为快捷方式。
样本复印	打印一份样本。
<b>注意：</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

# 传真

## 传真模式

菜单项	描述
<b>传真模式</b> 模拟* 传真服务器 禁用	选择传真模式。

**注意：** 值旁边的星号 (\*) 表示出厂默认设置。

## 模拟传真设置

### 常规传真设置

菜单项	描述
<b>传真名称</b>	确定您的传真机。
<b>传真号码</b>	确定您的传真号码。
<b>传真 ID</b> 传真名称 传真号码*	通知传真收件人您的传真名称或传真号码。
<b>启用手动传真</b> 关* 开	设置打印机手动发送传真。 <b>注意：</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>此设置需要分线器和电话听筒。</li> <li>使用普通电话线路来应答传入的传真作业并拨打传真号码。</li> <li>要直接进入“手动传真”功能，请触摸键盘上的 <b>#</b> 和 <b>0</b>。</li> </ul>
<b>内存使用</b> 全部接收 大部分接收 相等* 大部分发送 全部发送	设置分配给传真的内部打印机内存数量。 <b>注意：</b> 此设置可防止出现内存缓冲区状况和传真失败。
<b>取消传真</b> 允许* 不允许	在发送之前取消外发的传真，或者在完成打印之前取消传入传真。
<b>来电显示</b> 关 开* 交互	显示传真发送人的电话号码。

**注意：** 值旁边的星号 (\*) 表示出厂默认设置。

菜单项	描述
<b>传真号码屏蔽</b> 关* 从左起 从右起	指定屏蔽外发传真号码的格式。
<b>需屏蔽数字</b> 0 - 58 (0*)	指定在外发传真号码中要屏蔽的数字个数。
<b>启用线路连接检测</b> 关 开*	确定电话线路是否已连接到打印机。 <b>注意：</b> 当打开打印机电源时和每次呼叫之前进行检测。
<b>启用线路在错误插孔中检测</b> 关* 开	确定电话线路是否已连接到打印机上的正确端口。 <b>注意：</b> 当打开打印机电源时和每次呼叫之前进行检测。
<b>启用分机使用中支持</b> 关 开*	确定电话线路是否被另一个设备使用，如同一线路上的另一部电话。 <b>注意：</b> 在打开打印机电源后，此设置受到持续监控。
<b>优化传真兼容性</b>	配置打印机传真功能以优化与其他传真机的兼容性。
<b>注意：</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

## 传真发送设置

菜单项	描述
<b>分辨率</b> 标准* 精细 超精细 极精细	设置扫描图像的分辨率。 <b>注意：</b> 较高的分辨率会增加传真传输时间并需要更多内存。
<b>原始尺寸</b> [纸张尺寸列表]	指定原始文档的尺寸。 <b>注意：</b> “混合尺寸”是美国的出厂默认设置。A4 是国际通用的出厂默认设置。
<b>方向</b> 纵向 横向	指定原始文档的页面方向。
<b>面数（双面打印）</b> 关* 长边 短边	指定在扫描双面文档时的文本和图形的页面方向。
<b>内容类型</b> 文本* 文本/照片 照片 图形	基于原始文档的内容改善输出效果。
<b>注意：</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

菜单项	描述
<b>内容来源</b> 黑白激光 彩色激光* 喷墨 照片/底片 杂志 报纸 印刷品 其他	基于原始文档的来源改善输出效果。
<b>浓度</b> 1 - 9 (5*)	调整扫描图像的浓度。
<b>在 PABX 后面</b> 关* 开	设置打印机拨打传真号码，而无需等待识别拨号音。 <b>注意：</b> 专用自动交换分机 (PABX) 是一种电话网络，允许单个接入号码向外部呼叫者提供多条线路。
<b>拨号模式</b> 语音* 脉冲	指定发来或外发传真的拨号模式。
<b>注意：</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

### 高级图像

菜单项	描述
<b>色彩平衡</b> -4 至 4 (0*)	调整用于每种颜色的碳粉量。
<b>颜色滤除</b> 无* 红色 绿色 蓝色  <b>默认红色阈值</b> 0 - 255 (128*)  <b>默认绿色阈值</b> 0 - 255 (128*)  <b>默认蓝色阈值</b> 0 - 255 (128*)	指定在扫描期间停止使用哪种颜色，并调整该颜色的滤除设置。
<b>对比度</b> 最适合内容* 0 1 2 3 4 5	设置输出的对比度。
<b>注意：</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

菜单项	描述
<b>背景消除</b> -4 至 4 (0*)	调整可在扫描图像上看到的背景数量。
<b>镜像图像</b> 关* 开	创建原始文档的镜像图像。
<b>反白图像</b> 关* 开	创建原始文档的反白图像。
<b>阴影细节</b> -4 至 4 (0*)	调整可在扫描图像上看到的阴影细节数量。
<b>边对边扫描</b> 关* 开	允许原始文档的边对边扫描。
<b>清晰度</b> 1 - 5 (3*)	调整扫描图像的清晰度。
<b>温度</b> -4 至 4 (0*)	指定是否生成更蓝或更红的输出。
<b>注意：</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

### 管理控制

菜单项	描述
<b>自动重拨</b> 0 - 9 (5*)	基于接收方传真机的活动级别调整重拨次数。
<b>重拨频率</b> 1 - 200 分钟 (3*)	增加重拨尝试之间的时间，以增加成功发送传真的机会。
<b>启用 ECM</b> 关 开*	激活传真作业的错误修正模式 (ECM)。 <b>注意：</b> ECM 检测并修正传真传输过程中由电话线路噪声和信号强度差引起的错误。
<b>启用传真扫描</b> 关 开*	传真在打印机上扫描的文档。
<b>驱动程序到传真</b> 关 开*	允许打印驱动程序发送传真。
<b>允许另存为快捷方式</b> 关 开*	将传真号码作为快捷方式保存到打印机中。
<b>注意：</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	



菜单项	描述
<b>最高速度</b> 33600* 14400 9600 4800 2400	设置发送传真的最高速度。
<b>调整 ADF 偏斜</b> 关* 开	修正从 ADF 扫描的偏斜图像。
<b>自定义作业扫描</b> 关* 开	在默认情况下启用“自定义作业扫描”。
<b>扫描预览</b> 关* 开	启用扫描文档的预览。
<b>启用彩色传真扫描</b> 默认为关* 默认为开 从不使用 总是使用	启用传真的彩色扫描。
<b>将彩色传真自动转换为单色传真</b> 关 开*	将所有外发的彩色传真转换为黑白色。
<b>确认传真号码</b> 关* 开	要求用户确认传真号码。
<b>拨号前缀</b>	设置拨号前缀。
<b>拨号前缀规则</b> 前缀规则 [x]	建立拨号前缀规则。
<b>注意：</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

## 传真接收设置

菜单项	描述
<b>传真作业等待</b> 无* 碳粉 碳粉和耗材	从打印队列移除请求特定不可用资源的传真作业。
<b>应答振铃</b> 1 - 25 (3*)	设置传入传真的振铃次数。
<b>注意：</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

菜单项	描述
自动缩小 关 开*	缩放传入传真以适合页面。
纸张来源 进纸匣 [x] 多功能进纸器 自动*	设置用于打印传入传真的纸张来源。
面数（双面打印） 关* 开	在纸张的两个面上打印。
分隔页 关* 作业之前 作业之后	指定打印时是否插入空白的分隔页。
分隔页纸张来源 进纸匣 [x] (1*) 多功能进纸器	指定分隔页的纸张来源。
接纸架 标准接纸架* 接纸架 [x]	指定用于接收到的传真的接纸架。
传真页脚 开 关*	在接收到的传真的每一页底部打印传输信息。
传真页脚时间戳 接收* 打印	在接收到的传真的每一页底部打印时间戳。
打孔 关* 2 个孔 3 个孔 4 个孔	沿着打印输出的边缘打孔。 <b>注意：</b> 此菜单项仅在装订、打孔完成器已安装时出现。
装订 关* 1 个订书钉 2 个订书钉	设置打印输出的装订选项。 <b>注意：</b> 此菜单项仅在装订完成器已安装时出现。
挂起传真 挂起传真模式 关* 始终为开 手动 预定	保留收到的传真不打印，直到它们被释放。
<b>注意：</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

## 管理控制

菜单项	描述
启用传真接收 关 开*	设置打印机接收传真。
启用彩色传真接收 关 开*	设置打印机接收彩色传真。
启用来电显示 关 开*	显示发送传入传真的号码。
阻止无名称传真 关* 开	阻止从没有指定工作站 ID 或传真 ID 的设备发送的传入传真。
禁止的传真列表 添加禁止的传真	指定您要阻止的电话号码。
应答开 所有振铃* 仅一次振铃 仅两次振铃 仅三次振铃 仅一次或两次振铃 仅一次或三次振铃 仅两次或三次振铃	设置传入传真的特色振铃模式。
自动应答 关 开*	设置打印机自动接收传真。
手动应答代码 0 - 9 (9*)	在电话数字键盘上手动输入一个代码以开始接收传真。 <b>注意：</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 此菜单项仅在打印机与电话共享一条线路时出现。</li> <li>• 此菜单项仅在您设置打印机手动接收传真时出现。</li> </ul>
传真转发 打印 打印并转发 转发*	指定如何转发收到的传真。
转发到 目标 [x] 类型 快捷方式号码	指定将收到的传真转发到何处。
确认电子邮件	当传真转发成功时发送确认电子邮件。 <b>注意：</b> 仅当转发到 FTP 或网络共享目标时才发送电子邮件。
<b>注意：</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

菜单项	描述
<b>最高速度</b> 33600* 14400 9600 4800 2400	设置传输传真的最高速度。
<b>注意：</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

## 传真封面页

菜单项	描述	
<b>传真封面页</b> 默认为关* 默认为开 从不使用 总是使用	配置传真封面页的设置。	
<b>包括收件人字段</b> 关* 开		
<b>包括发件人字段</b> 关* 开		
<b>发件人</b>		
<b>包括消息字段</b> 关* 开		
<b>消息：</b>		
<b>包括徽标</b> 关* 开		
<b>包括页脚 [x]</b> 关* 开		
<b>页脚 [x]</b>		
<b>注意：</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。		

## 传真日志设置

菜单项	描述
<b>传输日志</b> 打印日志* 不打印日志 仅出错时打印	打印成功的传真传输或传输错误的日志。
<b>接收错误日志</b> 从不打印* 出错时打印	打印传真接收失败的日志。
<b>自动打印日志</b> 开* 关	打印所有传真活动。
<b>日志纸张来源</b> 进纸匣 [x] (1*) 多功能进纸器	指定用于打印日志的纸张来源。
<b>日志显示</b> 远程传真名称* 已拨号码	通过远程传真名称或传真号码确定发件人。
<b>启用作业日志</b> 开* 关	查看所有传真作业的摘要。
<b>启用呼叫日志</b> 开* 关	查看传真拨号历史的摘要。
<b>日志接纸架</b> 标准接纸架* 接纸架 [x]	指定用于打印日志的接纸架。
<b>注意：</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

## 扬声器设置

菜单项	描述
<b>扬声器模式</b> 始终为关 始终为开 在连接前为开*	设置传真扬声器模式。
<b>扬声器音量</b> 低 高*	调整传真扬声器的音量。
<b>振铃音量</b> 关 开*	启用振铃音量。
<b>注意：</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

## 传真服务器设置

### 常规传真设置

菜单项	描述
收件人格式	指定传真收件人。 <b>注意：</b> 如果您要使用传真号码，请在号码前面键入井号 (#)。
答复地址	指定发送传真的答复地址。
主题	指定传真主题和消息。
消息	
启用模拟接收 关* 开	设置打印机接收模拟传真。
<b>注意：</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

### 传真服务器电子邮件设置

菜单项	描述
主要 SMTP 网关	键入用于发送电子邮件的主要简单邮件传输协议 (SMTP) 服务器的 IP 地址或主机名。
主要 SMTP 网关端口 1 - 65535 (25*)	输入主要 SMTP 服务器的端口号。
次要 SMTP 网关	键入次要或备份 SMTP 服务器的服务器 IP 地址或主机名。
次要 SMTP 网关端口 1 - 65535 (25*)	输入次要或备份 SMTP 服务器的服务器端口号。
SMTP 超时 5 - 30 (30*)	设置如果 SMTP 服务器不响应，在打印机超时之前的时间。
答复地址	指定发送传真的答复地址。
总是使用 SMTP 默认答复地址 关 开*	指定发送传真的 SMTP 答复地址。
使用 SSL/TLS 禁用* 协商 必需	指定是否使用加密链接发送传真。
要求可信证书 关 开*	指定当访问 SMTP 服务器时的可信证书。
<b>注意：</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

菜单项	描述
<b>SMTP 服务器验证</b> 不要求验证* 登录 / 简单 NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5 Kerberos 5	设置 SMTP 服务器的验证类型。
<b>设备启动的电子邮件</b> 无* 使用设备 SMTP 凭证	指定设备启动的电子邮件是否需要凭证。
<b>用户启动的电子邮件</b> 无* 使用设备 SMTP 凭证 使用会话用户 ID 和密码 使用会话电子邮件地址和密码 提示用户	指定用户启动的电子邮件是否需要凭证。
<b>使用 Active Directory 设备凭证</b> 关 开*	启用用户凭证和组目标以连接到 SMTP 服务器。
<b>设备用户 ID</b>	指定用户 ID 和密码以连接到 SMTP 服务器。
<b>设备密码</b>	
<b>Kerberos 5 领域</b>	指定 Kerberos 5 验证协议的领域。
<b>NTLM 域</b>	指定 NTLM 安全协议的域名。
<b>禁用“SMTP 服务器未设置”错误</b> 关* 开	隐藏“SMTP 服务器未设置”错误消息。
<b>注意：</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

## 传真服务器扫描设置

菜单项	描述
<b>图像格式</b> TIFF (.tif) PDF (.pdf)* XPS (.xps) TXT (.txt) RTF (.rtf) DOCX (.docx)	指定扫描图像的文件格式。
<b>注意：</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

菜单项	描述
<b>内容类型</b> 文本 文本/照片* 照片 图形	基于原始文档的内容改善输出效果。
<b>内容来源</b> 黑白激光 彩色激光* 喷墨 照片/底片 杂志 报纸 印刷品 其他	基于原始文档的来源改善输出效果。
<b>传真分辨率</b> 标准* 精细 超精细 极精细	设置传真分辨率。
<b>浓度</b> 1 - 9 (5*)	设置输出的浓度。
<b>方向</b> 纵向* 横向	指定文本和图形在页面上的打印方向。
<b>原始尺寸</b> [纸张尺寸列表]	设置原始文档的纸张尺寸。 <b>注意：</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>“混合尺寸”是美国的出厂默认设置。A4 是国际通用的出厂默认设置。</li> <li>此设置可能根据您的打印机型号而有所不同。</li> </ul>
<b>使用多页 TIFF</b> 关 开*	在单页和多页 TIFF 文件之间进行选择。
<b>注意：</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	



# 电子邮件

## 电子邮件设置

菜单项	描述
主要 SMTP 网关	键入用于发送电子邮件的主要 SMTP 服务器的 IP 地址或主机名。
主要 SMTP 网关端口 1 - 65535 (25*)	输入主要 SMTP 服务器的端口号。
次要 SMTP 网关	键入次要或备份 SMTP 服务器的服务器 IP 地址或主机名。
次要 SMTP 网关端口 1 - 65535 (25*)	输入次要或备份 SMTP 服务器的服务器端口号。
SMTP 超时 5 - 30 秒 (30*)	设置如果 SMTP 服务器不响应，在打印机超时之前的时间。
答复地址	指定电子邮件中的答复地址。
总是使用 SMTP 默认答复地址 开* 关	总是使用 SMTP 服务器中的默认答复地址。
使用 SSL/TLS 禁用* 协商 必需	指定是否使用加密链接发送电子邮件。
要求可信证书 关 开*	当访问 SMTP 服务器时需要一个可信证书。
SMTP 服务器验证 不要求验证* 登录 / 简单 NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5 Kerberos 5	设置 SMTP 服务器的验证类型。
设备启动的电子邮件 无* 使用设备 SMTP 凭证	指定设备启动的电子邮件是否需要凭证。
用户启动的电子邮件 无* 使用设备 SMTP 凭证 使用会话用户 ID 和密码 使用会话电子邮件地址和密码 提示用户	指定用户启动的电子邮件是否需要凭证。
<b>注意：</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

菜单项	描述
使用 Active Directory 设备凭证 关 开*	启用用户凭证和组名称以连接到 SMTP 服务器。
设备用户 ID	指定用户 ID 和密码以连接到 SMTP 服务器。
设备密码	
Kerberos 5 领域	指定 Kerberos 5 验证协议的领域。
NTLM 域	指定 NTLM 安全协议的域名。
禁用“SMTP 服务器未设置”错误 关* 开	隐藏“SMTP 服务器未设置”错误消息。
<b>注意：</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

## 电子邮件默认设置

菜单项	描述
主题	指定电子邮件主题和消息。
消息	
文件名	指定扫描图像的文件名。
格式 PDF (.pdf)* TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps) TXT (.txt) RTF (.rtf) DOC (.docx)	指定扫描图像的文件格式。
全局 OCR 设置 识别语言 自动旋转 去斑点 自动对比度增强	配置光学字符识别 (OCR) 的设置。 <b>注意：</b> 此菜单项仅在您已经购买并安装 OCR 解决方案时出现。
<b>注意：</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

菜单项	描述
<b>PDF 设置</b> PDF 版本 1.3 1.4 1.5* 1.6 1.7 存档版本 A-1a* A-1b 高度压缩 关* 开 安全 关* 开 可搜索 关* 开 存档 (PDF/A) 关* 开	设置扫描图像的 PDF 格式。
<b>内容类型</b> 文本 文本/照片* 照片 图形	基于原始文档的内容改善输出效果。
<b>内容来源</b> 黑白激光* 彩色激光 喷墨 照片/底片 杂志 报纸 印刷品 其他	基于原始文档改善输出效果。
<b>颜色</b> 黑白 灰度 彩色* 自动	指定当扫描图像时的颜色。
<b>注意：</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

菜单项	描述
<b>分辨率</b> 75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	设置扫描图像的分辨率。
<b>浓度</b> -4 至 4 (0*)	调整扫描图像的浓度。
<b>方向</b> 纵向* 横向	指定文本和图形在页面上的打印方向。
<b>原始尺寸</b> [纸张尺寸列表]	设置原始文档的纸张尺寸。 <b>注意：</b> “混合尺寸”是出厂默认设置。
<b>面数</b> 关* 长边 短边	指定在扫描双面文档时的文本和图形的页面方向。
<b>注意：</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

## 高级图像

菜单项	描述
<b>色彩平衡</b> -4 至 4 (0*)	调整用于每种颜色的碳粉量。
<b>颜色滤除</b> 颜色滤除 无* 红色 绿色 蓝色 默认红色阈值 0 - 255 (128*) 默认绿色阈值 0 - 255 (128*) 默认蓝色阈值 0 - 255 (128*)	指定在扫描期间停止使用哪种颜色，并调整该颜色的滤除设置。
<b>自动颜色检测</b> 颜色灵敏度 1 - 9 (5*) 区域灵敏度 1 - 9 (5*)	设置打印机从原始文档检测的颜色数量。 <b>注意：</b> 此菜单项仅在“颜色”被设置为“自动”时出现。
<b>注意：</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

菜单项	描述
<b>JPEG 质量</b> 最适合内容* 5 - 95	设置 JPEG 格式扫描图像的质量。 <b>注意:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 设置为 5 可以缩小文件大小，但会降低图像质量。</li> <li>• 设置为 95 可以提供最佳的图像质量，但会产生大文件。</li> </ul>
<b>对比度</b> 最适合内容* 0 1 2 3 4 5	指定输出的对比度。
<b>背景消除</b> 背景检测 基于内容* 固定 级别 -4 至 4 (0*)	调整可在扫描图像上看到的背景数量。 <b>注意:</b> 如果您要移除原始文档的背景颜色，请将“背景检测”设置为“基于内容”。如果您要移除照片的图像噪音，请将“背景检测”设置为“固定”。
<b>镜像图像</b> 关* 开	创建原始文档的镜像图像。
<b>反白图像</b> 关* 开	创建原始文档的反白图像。
<b>阴影细节</b> -4 至 4 (0*)	调整可在扫描图像上看到的阴影细节数量。
<b>边对边扫描</b> 关* 开	允许原始文档的边对边扫描。
<b>清晰度</b> 1 - 5 (3*)	调整扫描图像的清晰度。
<b>温度</b> -4 至 4 (0*)	指定是否生成更冷色或更暖色的输出。
<b>空白页</b> 空白页移除 空白页敏感度	指定是否包括空白页。
<b>注意:</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

## 管理控制

菜单项	描述
最大电子邮件大小 0 - 65535 (0*)	设置每个电子邮件的允许文件大小。
大小错误消息	指定当电子邮件超出其允许的文件大小时打印机发送的错误消息。 <b>注意：</b> 您可以键入最多 1024 个字符。
限制目标	将电子邮件的发送仅限于指定的域名列表。 <b>注意：</b> 使用逗号分隔每个域。
发送一份副本给我 从不出现* 默认为开 默认为关 始终为开	发送一份电子邮件副本给自己。
限制电子邮件收件人 关* 开	限制电子邮件收件人的数量。
使用抄送/密送 关* 开	在电子邮件中启用抄送和密送。
使用多页 TIFF 开* 关	在单页和多页 TIFF 文件之间进行选择。
TIFF 压缩 LZW* JPEG	设置 TIFF 文件的压缩选项。
文本默认值 5 - 95 (75*)	设置扫描图像上的文本的质量。
文本/照片默认值 5 - 95 (75*)	设置扫描图像上的文本或照片的质量。
照片默认值 5 - 95 (50*)	设置扫描图像上的照片的质量。
电子邮件位深度 1 位 8 位*	通过使用 1 位图像，使“文本/照片”模式产生较小的文件大小。 <b>注意：</b> 此菜单项仅在“颜色”被设置为“灰度”时出现。
传输日志 打印日志* 不打印日志 仅出错时打印	打印成功的电子邮件传输的日志。
日志纸张来源 进纸匣 [x] (1*) 多功能进纸器	指定用于打印日志的纸张来源。
<b>注意：</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

菜单项	描述
自定义作业扫描 关* 开	在默认情况下打开自定义作业的扫描。 <b>注意：</b> 此菜单项仅在硬盘已安装时出现。
扫描预览 关 开*	在显示屏上显示扫描预览。 <b>注意：</b> 此菜单项仅在打印机硬盘已安装时出现。
允许另存为快捷方式 关 开*	将电子邮件地址另存为快捷方式。 <b>注意：</b> 当设置为“关”时，“另存为快捷方式”按钮不会出现在“电子邮件目标”屏幕上。
发送电子邮件图像为 附件* Web 链接	指定如何在电子邮件中发送图像。
发送后重置电子邮件信息 关 开*	在发送电子邮件后还原默认的电子邮件信息。
<b>注意：</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

## Web 链接设置

菜单项	描述
服务器	设置打印机将电子邮件作为 Web 链接发送。
登录	
密码	
路径	
文件名	
Web 链接	

# FTP

## FTP 默认设置

菜单项	描述
<b>格式</b> PDF (.pdf)* TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps) TXT (.txt) RTF (.rtf) DOCX (.docx)	指定扫描图像的文件格式。 <b>注意：</b> 此菜单项可能根据您的打印机型号而有所不同。
<b>全局 OCR 设置</b> 识别语言 自动旋转 去斑点 自动对比度增强	配置光学字符识别 (OCR) 的设置。 <b>注意：</b> 此菜单仅在您已经购买并安装 OCR 解决方案时出现。
<b>PDF 设置</b> PDF 版本 1.3 1.4 1.5* 1.6 1.7 存档版本 A-1a* A-1b 安全 关* 开 存档 (PDF/A) 关* 开	设置扫描图像的 PDF 格式。
<b>内容类型</b> 文本 文本/照片* 图形 照片	基于原始文档的内容改善输出效果。
<b>注意：</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	



菜单项	描述
<b>内容来源</b> 黑白激光 彩色激光* 喷墨 照片/底片 杂志 报纸 印刷品 其他	基于原始文档的来源改善输出效果。
<b>颜色</b> 黑白 灰度 彩色* 自动	指定当扫描图像时的颜色。
<b>分辨率</b> 75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	设置扫描图像的分辨率。
<b>浓度</b> -4 至 4 (0*)	调整扫描图像的浓度。
<b>方向</b> 纵向* 横向	指定文本和图形在页面上的打印方向。
<b>原始尺寸</b> [纸张尺寸列表]	设置原始文档的纸张尺寸。 <b>注意：</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Letter 是美国的出厂默认设置。A4 是国际通用的出厂默认设置。</li> <li>• 此菜单项可能根据您的打印机型号而有所不同。</li> </ul>
<b>面数</b> 关* 长边 短边	指定在扫描双面文档时的文本和图形的页面方向。
<b>文件名</b>	指定扫描图像的文件名。
<b>注意：</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

## 高级图像

菜单项	描述
<b>色彩平衡</b> -4 至 4 (0*)	调整用于扫描输出中的每种颜色的碳粉量。
<b>注意：</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

菜单项	描述
<b>颜色滤除</b> 颜色滤除 无* 红色 绿色 蓝色 默认红色阈值 0 - 255 (128*) 默认绿色阈值 0 - 255 (128*) 默认蓝色阈值 0 - 255 (128*)	指定在扫描期间停止使用哪种颜色，并调整该颜色的滤除设置。
<b>自动颜色检测</b> 颜色灵敏度 1 - 9 (5*) 区域灵敏度 1 - 9 (5*)	设置打印机从原始文档检测的颜色数量。 <b>注意：</b> 此菜单项仅在“颜色”被设置为“自动”时出现。
<b>JPEG 质量</b> 最适合内容* 5 - 95	设置 JPEG 格式图像的质量。 <b>注意：</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 设置为 5 可以缩小文件大小，但会降低图像质量。</li> <li>• 设置为 90 可以提供最佳的图像质量，但会产生大文件。</li> </ul>
<b>对比度</b> 最适合内容* 0 1 2 3 4 5	指定输出的对比度。
<b>背景消除</b> 背景检测 基于内容* 固定 级别 -4 至 4 (0*)	调整可在扫描图像上看到的背景数量。 <b>注意：</b> 如果您要移除原始文档的背景颜色，请将“背景检测”设置为“基于内容”。如果您要移除照片的图像噪音，请将“背景检测”设置为“固定”。
<b>镜像图像</b> 关* 开	创建原始文档的镜像图像。
<b>反白图像</b> 关* 开	创建原始文档的反白图像。
<b>阴影细节</b> -4 至 4 (0*)	调整可在扫描图像上看到的阴影细节数量。
<b>注意：</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

菜单项	描述
边对边扫描 关* 开	允许原始文档的边对边扫描。
清晰度 1 - 5 (3*)	调整扫描图像的清晰度。
温度 -4 至 4 (0*)	指定是否生成更冷色或更暖色的输出。
空白页 空白页移除 空白页敏感度	指定是否包括空白页。
<b>注意：</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

### 管理控制

菜单项	描述
文本默认值 5 - 95 (75*)	设置扫描图像上的文本的质量。
文本/照片默认值 5 - 95 (75*)	设置扫描图像上的文本或照片图像的质量。
照片默认值 5 - 95 (50*)	设置扫描图像上的照片图像的质量。
使用多页 TIFF 开* 关	在单页和多页 TIFF 文件之间进行选择。
TIFF 压缩 LZW* JPEG	设置 TIFF 文件的压缩选项。
传输日志 打印日志* 不打印日志 仅出错时打印	打印成功的 FTP 扫描传输的日志。
日志纸张来源 进纸匣 [x] (1*) 多功能进纸器	指定用于打印 FTP 日志的纸张来源。
FTP 位深度 1 位 8 位*	通过使用 1 位图像，使“文本/照片”模式具有较小的文件大小。 <b>注意：</b> 此菜单项仅在“颜色”被设置为“灰度”时出现。
自定义作业扫描 关* 开	在默认情况下打开自定义作业的扫描。 <b>注意：</b> 此菜单项仅在硬盘已安装时出现。
<b>注意：</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

菜单项	描述
扫描预览 关 开*	在显示屏上显示扫描的预览。 <b>注意：</b> 此菜单项仅在硬盘已安装时出现。
允许另存为快捷方式 关 开*	将自定义 FTP 设置另存为快捷方式。
<b>注意：</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

# USB 驱动器

## 闪存驱动器扫描

菜单项	描述
<b>格式</b> PDF (.pdf)* TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps)	指定扫描图像的文件格式。 <b>注意：</b> 这些设置可能根据您的打印机型号而有所不同。
<b>全局 OCR 设置</b> 识别语言 自动旋转 去斑点 自动对比度增强	配置光学字符识别 (OCR) 的设置。 <b>注意：</b> 此菜单仅在您已经购买并安装 OCR 解决方案时出现。
<b>PDF 设置</b> PDF 版本 1.3 1.4 1.5* 1.6 1.7 存档版本 A-1a* A-1b 安全 关* 开 存档 (PDF/A) 关* 开	设置扫描图像的 PDF 格式。
<b>内容类型</b> 文本 文本/照片* 图形 照片	基于原始文档的内容改善输出效果。
<b>内容来源</b> 黑白激光 彩色激光* 喷墨 照片/底片 杂志 报纸 印刷品 其他	基于原始文档的来源改善输出效果。
<b>注意：</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

菜单项	描述
<b>颜色</b> 黑白 灰度 彩色* 自动	指定当扫描图像时的颜色。
<b>分辨率</b> 75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	设置扫描图像的分辨率。
<b>浓度</b> 1 - 9 (5*)	调整扫描图像的浓度。
<b>方向</b> 纵向* 横向	指定文本和图形在页面上的打印方向。
<b>原始尺寸</b> [纸张尺寸列表]	设置原始文档的纸张尺寸。 <b>注意：</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Letter</b> 是美国的出厂默认设置。<b>A4</b> 是国际通用的出厂默认设置。</li> <li>• 此菜单项可能根据您的打印机型号而有所不同。</li> </ul>
<b>面数</b> 关* 长边 短边	指定在扫描双面文档时的文本和图形的页面方向。
<b>文件名</b>	指定扫描图像的文件名。
<b>注意：</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

## 高级图像

菜单项	描述
<b>色彩平衡</b>	调整用于每种颜色的碳粉量。
<b>注意：</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

菜单项	描述
<b>颜色滤除</b> 颜色滤除 无* 红色 绿色 蓝色 默认红色阈值 0 - 255 (128*) 默认绿色阈值 0 - 255 (128*) 默认蓝色阈值 0 - 255 (128*)	指定在扫描期间停止使用哪种颜色，并调整该颜色的滤除设置。
<b>自动颜色检测</b> 颜色灵敏度 1 - 9 (5*) 区域灵敏度 1 - 9 (5*)	设置打印机从原始文档检测的颜色数量。 <b>注意：</b> 此菜单项仅在“颜色”被设置为“自动”时出现。
<b>JPEG 质量</b> 最适合内容* 5 - 95	设置 JPEG 格式图像的质量。 <b>注意：</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 设置为 5 可以缩小文件大小，但会降低图像质量。</li> <li>• 设置为 90 可以提供最佳的图像质量，但会产生大文件。</li> </ul>
<b>对比度</b> 最适合内容* 0 1 2 3 4 5	指定输出的对比度。
<b>背景消除</b> 背景检测 基于内容* 固定 级别 -4 至 4 (0*)	调整可在扫描图像上看到的背景数量。 <b>注意：</b> 如果您要移除原始文档的背景颜色，请将“背景检测”设置为“基于内容”。如果您要移除照片的图像噪音，请将“背景检测”设置为“固定”。
<b>镜像图像</b> 关* 开	创建原始文档的镜像图像。
<b>反白图像</b> 关* 开	创建原始文档的反白图像。
<b>阴影细节</b> -4 至 4 (0*)	调整可在扫描图像上看到的阴影细节数量。
<b>注意：</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

菜单项	描述
边对边扫描 关* 开	允许原始文档的边对边扫描。
清晰度 1 - 5 (3*)	调整扫描图像的清晰度。
温度 -4 至 4 (0*)	指定是否生成更冷色或更暖色的输出。
空白页 空白页移除 空白页敏感度	指定是否包括空白页。
<b>注意：</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

### 管理控制

菜单项	描述
文本默认值 5 - 95 (75*)	设置扫描图像上的文本的质量。
文本/照片默认值 5 - 95 (75*)	设置扫描图像上的文本或照片的质量。
照片默认值 5 - 95 (75*)	设置扫描图像上的照片的质量。
使用多页 TIFF 开* 关	在单页和多页 TIFF 文件之间进行选择。
TIFF 压缩 LZW* JPEG	设置 TIFF 文件的压缩。
扫描位深度 1 位 8 位*	通过使用 1 位图像，使“文本/照片”模式具有较小的文件大小。 <b>注意：</b> 此菜单项仅在“颜色”被设置为“灰度”时出现。
自定义作业扫描 关* 开	在默认情况下打开自定义作业的扫描。 <b>注意：</b> 此菜单项仅在硬盘已安装时出现。
扫描预览 关 开*	在显示屏上显示扫描的预览。 <b>注意：</b> 此菜单项仅在硬盘已安装时出现。
<b>注意：</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	



## 闪存驱动器打印

菜单项	描述
<b>份数</b> 1 - 9999 (1*)	设置份数。
<b>纸张来源</b> 进纸匣 [x] (1*) 多功能进纸器 手动纸张 手动信封	指定打印作业的纸张来源。
<b>颜色</b> 关 开*	指定是否用彩色打印。
<b>逐份打印</b> (1,1,1) (2,2,2)* (1,2,3) (1,2,3)	按顺序打印多份副本。
<b>面数 (双面打印)</b> 1 面* 2 面	指定在纸张的哪个面上打印。
<b>装订</b> 关* 1 个订书钉, 左上角 2 个订书钉, 左边 1 个订书钉, 右上角 2 个订书钉, 顶部 1 个订书钉, 左下角 2 个订书钉, 底部 1 个订书钉, 右下角 2 个订书钉, 右边	指定所有打印作业的装订位置。 <b>注意:</b> 此菜单项仅在装订完成器已安装时出现。
<b>打孔</b> 关* 开	沿着打印输出的边缘打孔。 <b>注意:</b> 此菜单项仅在多位置装订、打孔完成器已安装时出现。
<b>打孔模式</b> 2 个孔 3 个孔 4 个孔	设置打印输出的打孔模式。 <b>注意:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>“3 个孔”是美国的出厂默认设置。“4 个孔”是国际通用的出厂默认设置。</li> <li>此菜单项仅在多位置装订、打孔完成器已安装时出现。</li> </ul>
<b>偏移页</b> 无* 份数之间 作业之间	偏移每个打印作业的输出或者打印作业的每一份副本。
<b>注意:</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

菜单项	描述
<b>双面打印装订</b> 长边* 短边	定义双面页的装订，以及如何确定在纸张背面上的打印相对于正面上打印的方向。 <b>注意：</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>“长边”假设沿着页面的长边进行装订（纵向打印为左边，横向打印为顶边）。</li> <li>“短边”假设沿着页面的短边进行装订（纵向打印为顶边，横向打印为左边）。</li> </ul>
<b>每面页数</b> 关* 2 页 3 页 4 页 6 页 9 页 12 页 16 页	在一张纸的一个面上打印多个页面图像。
<b>每面页数顺序</b> 水平* 水平反转 垂直反转 垂直	指定在使用“每面页数”时，多个页面图像的位置。 <b>注意：</b> 位置根据页面图像的数量以及它们的页面方向而定。
<b>每面页数方向</b> 自动* 横向 纵向	指定在使用“每面页数”时多页文档的方向。
<b>每面页数边框</b> 无* 实线	当使用“每面页数”时，在每个页面图像的周围打印一个边框。
<b>分隔页</b> 关* 份数之间 作业之间 页面之间	指定打印时是否插入空白的分隔页。
<b>分隔页纸张来源</b> 进纸匣 [X] (1*) 多功能进纸器	指定分隔页的纸张来源。 <b>注意：</b> 要使“多功能进纸器”出现，请从“纸张”菜单将“配置多功能进纸器”设置为“盒子”。
<b>空白页</b> 不打印* 打印	指定是否在打印作业中包括空白页。
<b>注意：</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

## 网络/端口

### 网络概述

菜单项	描述
活动适配器 自动* [网卡列表]	指定如何连接网络。
网络状态	显示打印机网络的连接状态。
在打印机上显示网络状态 关 开*	在显示屏上显示网络状态。
速度, 双面打印	显示当前活动网卡的速度。
IPv4	显示 IPv4 地址。
所有 IPv6 地址	显示所有 IPv6 地址。
重置打印服务器 开始	重置所有连到打印机的活动网络连接。 <b>注意:</b> 此设置会移除所有网络配置设置。
网络作业超时 关 开* (90 秒)	设置在打印机取消网络打印作业之前的时间。
标题页 关 开*	打印标题页。
<b>注意:</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

### 无线

**注意:** 此菜单仅在连接到无线网络或者具有无线网络适配器的打印机中可用。

菜单项	描述
无线连接设置 网络名称 网络模式 Infrastructure* Ad hoc 无线安全模式 禁用* WEP WPA2/WPA - 个人 WPA2 - 个人 802.1x - Radius	确定打印机所连接的无线网络。

菜单项	描述
<b>Wi-Fi Protected Setup</b> WPS 自动检测 关 开* 启动按下按钮方法 启动 PIN 码方法	建立无线网络并启用网络安全性。 <b>注意:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>“启动按下按钮方法” 当在给定时间段内按下打印机和访问点（无线路由器）上的按钮时将打印机连接到无线网络。</li> <li>“启动 PIN 码方法” 当打印机上的 PIN 码被输入到访问点的无线设置中将打印机连接到无线网络。</li> </ul>
<b>网络模式</b> BSS 类型 Infrastructure* Ad hoc 首选频道号 自动* 1 - 11	指定网络模式。 <b>注意:</b> “首选频道号” 仅在“BSS 类型” 设置为 Ad hoc 时出现。
<b>启用 Wi-Fi Direct</b> 开 关*	设置打印机来直接连接到 Wi-Fi 设备。
<b>兼容性</b> 802.11b/g 802.11b/g/n* 802.11a/b/g/n 802.11a/n 802.11a/b/g/n/ac	指定无线网络的无线标准。 <b>注意:</b> 802.11a/b/g/n 和 802.11a/n 仅在“启用 Wi-Fi Direct” 设置被禁用时可选择。
<b>无线安全模式</b> 禁用* WEP WPA2/WPA-个人 WPA2-个人	设置将打印机连接到无线设备的安全类型。
<b>WEP 验证模式</b> 自动* 开放 共享	设置打印机使用的无线加密协议 (WEP) 的类型。 <b>注意:</b> 此菜单项仅在“无线安全模式” 设置为 WEP 时出现。
<b>设置 WEP 密钥</b>	指定安全无线连接的 WEP 密码。
<b>WPA-PSK 加密模式</b> AES	通过“Wi-Fi 保护访问 (WPA)” 实现无线安全。 <b>注意:</b> 此菜单项仅在“无线安全模式” 设置为“WPA2/WPA-个人” 或“WPA2-个人” 时出现。
<b>设置预共享密钥</b>	设置安全无线连接的密码。
<b>WPA2-PSK 加密模式</b> AES	通过 WPA2 实现无线安全。 <b>注意:</b> 此菜单项仅在“无线安全模式” 设置为“WPA2/WPA-个人” 或“WPA2-个人” 时出现。
<b>802.1x 加密模式</b> WPA+ WPA2*	通过 802.1x 标准实现无线安全。 <b>注意:</b> 此菜单项仅在“无线安全模式” 设置为 802.1x - Radius 时出现。

菜单项	描述
网络地址 UAA LAA	查看网络地址。
PCL 智能切换 开* 关*	设置打印机在打印作业需要 PCL 仿真时自动切换到 PCL 仿真，而不管默认的打印机语言是什么。 <b>注意：</b> 如果“PCL 智能切换”为关，打印机不检查发来的数据，并且使用在“设置”菜单中指定的默认打印机语言。
PS 智能切换 开* 关*	设置打印机在打印作业需要 PS 仿真时自动切换到 PS 仿真，而不管默认的打印机语言是什么。 <b>注意：</b> 如果“PS 智能切换”为关，打印机不检查发来的数据，并且使用在“设置”菜单中指定的默认打印机语言。
NPA 模式 自动* 关	设置打印机按照 NPA 协议定义的惯例执行双向通信所要求的特殊处理。 <b>注意：</b> 打印机在更改设置之后重新启动。
作业缓存 开 关*	在打印前将打印作业暂时保存在打印机硬盘上。 <b>注意：</b> 此菜单项仅在硬盘已安装时出现。
Mac 二进制 PS 自动* 开 关	设置打印机处理 Macintosh 二进制 PostScript 打印作业。 <b>注意：</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>“开”处理原始的二进制 PostScript 打印作业。</li> <li>“关”使用标准协议来过滤打印作业。</li> </ul>

## 以太网

菜单项	描述
网络速度	显示活动的网络适配器的速度。
IPv4 启用 DHCP 开* 关	启用“动态主机配置协议 (DHCP)”。 <b>注意：</b> DHCP 是一种标准协议，允许服务器动态地向客户端分发 IP 寻址和配置信息。
IPv4 设置静态 IP 地址 IP 地址 掩码 网关	设置打印机的静态 IP 地址。
网络地址 UAA LAA	显示打印机媒体访问控制 (MAC) 地址：本地管理地址 (LAA) 和通用管理地址 (UAA)。 <b>注意：</b> 您可以手动更改打印机 LAA。
PCL 智能切换 关 开*	设置打印机在打印作业需要 PCL 仿真时自动切换到 PCL 仿真，而不管默认的打印机语言是什么。 <b>注意：</b> 如果“PCL 智能切换”为关，打印机不检查发来的数据，并且使用在“设置”菜单中指定的默认打印机语言。
<b>注意：</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

菜单项	描述
<b>PS 智能切换</b> 关 开*	设置打印机在打印作业需要 PS 仿真时自动切换到 PS 仿真，而不管默认的打印机语言是什么。 <b>注意：</b> 如果“PS 智能切换”为关，打印机不检查发来的数据，并且使用在“设置”菜单中指定的默认打印机语言。
<b>作业缓存</b> 关 开*	在打印前将作业暂时保存在打印机硬盘上。 <b>注意：</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>此菜单项仅在硬盘已安装时出现。</li> <li>此菜单项仅在某些打印机型号上出现。</li> </ul>
<b>Mac 二进制 PS</b> 自动* 开 关	设置打印机处理 Macintosh 二进制 PostScript 打印作业。 <b>注意：</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>“开”处理原始的二进制 PostScript 打印作业。</li> <li>“关”使用标准协议来过滤打印作业。</li> </ul>
<b>能效以太网</b> 关 开*	当打印机没有从以太网接收数据时降低功耗。
<b>注意：</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

## TCP/IP

**注意：** 此菜单仅在网络打印机或连接到打印服务器的打印机中出现。

菜单项	描述
<b>设置主机名</b>	设置当前的 TCP/IP 主机名。
<b>域名</b>	设置域名。 <b>注意：</b> 此菜单项仅在某些打印机型号中出现。
<b>允许 DHCP/BOOTP 更新 NTP 服务器</b> 关 开*	允许 DHCP 和 BOOTP 客户端更新打印机的 NTP 设置。
<b>零配置名称</b>	指定零配置网络的服务名称。 <b>注意：</b> 此菜单项仅在某些打印机型号中出现。
<b>启用自动 IP</b> 关 开*	自动分配 IP 地址。
<b>DNS 服务器地址</b>	指定当前域名系统 (DNS) 服务器地址。
<b>备份 DNS 服务器地址</b>	指定备份的 DNS 服务器地址。
<b>备份 DNS 服务器地址 2</b>	
<b>备份 DNS 服务器地址 3</b>	
<b>域搜索顺序</b>	指定定位打印机及其常驻在网络上不同域中的资源的域名列表。 <b>注意：</b> 此菜单项仅在某些打印机型号中出现。
<b>注意：</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

菜单项	描述
启用 <b>DDNS</b> 关 开*	更新动态 DNS 设置。
<b>DDNS TTL</b>	指定当前的 DDNS 设置。
<b>默认 TTL</b>	
<b>DDNS 刷新时间</b>	
启用 <b>mDNS</b> 关 开*	更新多播 DNS 设置。
<b>WINS 服务器地址</b>	指定 Windows Internet 名称服务 (WINS) 的服务器地址。
启用 <b>BOOTP</b> 关* 开	允许 BOOTP 分配打印机 IP 地址。
<b>受限制的服务器列表</b>	指定 TCP 连接的 IP 地址。 <b>注意:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 使用逗号分隔每个 IP 地址。</li> <li>• 您可以添加最多 50 个 IP 地址。</li> </ul>
<b>受限制的服务器列表选项</b> 阻止所有端口* 仅阻止打印 仅阻止打印和 HTTP	指定列表中的 IP 地址如何访问打印机功能。
<b>MTU</b>	指定 TCP 连接的最大传输单位 (MTU) 参数。
<b>原始打印端口</b> 1 - 65535 (9100*)	指定连接在网络上的打印机的原始端口号。
<b>出站流量最高速度</b> 关* 开	启用打印机的最高传输速率。
<b>增强的 TLS 安全性</b> 关* 开	增强打印机隐私和数据完整性。
<b>注意:</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

## IPv6

**注意:** 此菜单仅在网络打印机或连接到打印服务器的打印机中出现。

菜单项	描述
启用 <b>IPv6</b> 关 开*	在打印机中启用 IPv6。
<b>注意:</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

菜单项	描述
启用 DHCPv6 关* 开	在打印机中启用 DHCPv6。
无状态地址自动配置 关 开*	设置网络适配器接受由路由器提供的自动 IPv6 地址配置输入项。
DNS 服务器地址	指定 DNS 服务器地址。
手动分配的 IPv6 地址	分配 IPv6 地址。
手动分配的 IPv6 路由器	分配 IPv6 路由器。
地址前缀 0 - 128 (64*)	指定地址前缀。
所有 IPv6 地址	显示所有 IPv6 地址。
所有 IPv6 路由器地址	显示所有 IPv6 路由器地址。
<b>注意：</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

## SNMP

**注意：** 此菜单仅在网络打印机或连接到打印服务器的打印机中出现。

菜单项	描述
SNMP 版本 1 和 2c 启用 关 开* 允许 SNMP Set 关 开* 启用 PPM MIB 关 开* SNMP 社区	配置简单网络管理协议 (SNMP) 版本 1 和 2c 来安装打印驱动程序和应用程序。
<b>注意：</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	



菜单项	描述
<b>SNMP 版本 3</b> 启用 关 开* 设置读/写凭证 用户名 密码 设置只读凭证 用户名 密码 验证哈希 MD5 SHA1* 最低验证级别 无验证, 无隐私 验证, 无隐私 验证, 隐私* 隐私算法 DES AES-128*	配置 SNMP 版本 3 来安装和更新打印机安全性。
<b>注意:</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

## IPSec

**注意:** 此菜单仅在网络打印机或连接到打印服务器的打印机中出现。

菜单项	描述
<b>启用 IPSec</b> 关* 开	启用 Internet 协议安全性 (IPSec)。
<b>基本配置</b> 默认* 兼容性 安全	设置 IPSec 基本配置。 <b>注意:</b> 此菜单项仅在“启用 IPSec”被设置为“开”时出现。
<b>IPSec 设备证书</b>	指定 IPSec 证书。 <b>注意:</b> 此菜单项仅在“基本配置”设置为“兼容性”时出现。
<b>预共享密钥验证的连接</b> 主机 [x] 地址 密钥	配置打印机的已验证连接。 <b>注意:</b> 这些菜单项仅在“启用 IPSec”被设置为“开”时出现。
<b>证书验证的连接</b> 主机 [x] 地址[/subnet] 地址[/subnet]	
<b>注意:</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

## 802.1x

**注意：**此菜单仅在网络打印机或连接到打印服务器的打印机中出现。

菜单项	描述
活动 关* 开	让打印机加入需要验证才允许访问的网络。 <b>注意：</b> 要配置此菜单项的设置，请访问“嵌入式 Web 服务器”。
<b>注意：</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

## LPD 配置

**注意：**此菜单仅在网络打印机或连接到打印服务器的打印机中出现。

菜单项	描述
LPD 超时 0 - 65535 秒 (90*)	设置超时代以阻止行式打印机后台程序 (LPD) 服务器无限期待挂起或无效的打印作业。
LPD 标题页 关* 开	打印所有 LPD 打印作业的标题页。 <b>注意：</b> 标题页是打印作业的第一页，用作为打印作业的分隔符和用于识别打印作业请求的发起人。
LPD 尾页 关* 开	打印所有 LPD 打印作业的尾页。 <b>注意：</b> 尾页是打印作业的最后一页。
LPD 回车转换 关* 开	启用回车转换。 <b>注意：</b> 回车是一种机制，命令打印机将光标的位置移动到同一行上的第一个位置。
<b>注意：</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

## HTTP/FTP 设置

**注意：**此菜单仅在网络打印机或连接到打印服务器的打印机中出现。

菜单项	描述
启用 HTTP 服务器 关 开*	访问“嵌入式 Web 服务器”来监控和管理打印机。
启用 HTTPS 关 开*	配置安全超文本传输协议 (HTTPS) 设置。
启用 FTP/TFTP 关 开*	使用 FTP 发送文件。
<b>注意：</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

菜单项	描述
本地域	指定 HTTP 和 FTP 服务器的域名。
HTTP 代理 IP 地址	配置 HTTP 和 FTP 服务器设置。 <b>注意：</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 80 是 HTTP 的出厂默认端口。</li> <li>• 21 是 FTP 的出厂默认端口。</li> </ul>
FTP 代理 IP 地址	
HTTP 默认 IP 端口	
HTTPS 设备证书	
FTP 默认 IP 端口	
HTTP/FTP 请求的超时 1 - 299 秒 (30*)	指定服务器连接停止之前的时间。
HTTP/FTP 请求的重试次数 1 - 299 (3*)	设置连接到 HTTP/FTP 服务器的重试次数。
<b>注意：</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

## 并口 [x]

**注意：** 此菜单仅在一个并口选件卡已安装时出现。

使用	来
<b>PCL 智能切换</b> 开* 关	设置打印机在通过串口接收的打印作业需要 PCL 仿真时自动切换到 PCL 仿真，而不管默认的打印机语言是什么。 <b>注意：</b> 如果“PCL 智能切换”为关，打印机不检查发来的数据，并且使用在“设置”菜单中指定的默认打印机语言。
<b>PS 智能切换</b> 开* 关	设置打印机在通过串口接收的打印作业需要 PS 仿真时自动切换到 PS 仿真，而不管默认的打印机语言是什么。 <b>注意：</b> 如果“PS 智能切换”为关，打印机不检查发来的数据，并且使用在“设置”菜单中指定的默认打印机语言。
<b>NPA 模式</b> 开 关 自动*	设置打印机按照 NPA 协议定义的惯例执行双向通信所要求的特殊处理。 <b>注意：</b> 打印机在更改设置之后重新启动。
<b>高级状态</b> 开* 关	启用通过并口的双向通信。
<b>协议</b> 标准 快速字节*	指定并口协议。
<b>承认初始化</b> 开 关*	设置打印机承认来自计算机的打印机硬件初始化请求。 <b>注意：</b> 计算机通过从并口激活初始化信号来请求初始化。许多个人计算机每次开机时都激活初始化信号。
<b>并行模式 2</b> 开 关*	确定并口数据是在脉冲波形的上升沿还是下降沿被采样。
<b>注意：</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

使用	来
<b>Mac 二进制 PS</b> 开 关 自动*	设置打印机处理 Macintosh 二进制 PostScript 打印作业。 <b>注意:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>“开”处理原始的二进制 PostScript 打印作业。</li> <li>“关”使用标准协议来过滤打印作业。</li> </ul>
<b>ENA 地址</b>	设置外置式打印服务器的网络地址信息。 <b>注意:</b> 此菜单项仅在打印机通过 USB 端口连接到外置式打印服务器时可用。
<b>ENA 掩码</b>	设置外置式打印服务器的网络掩码信息。 <b>注意:</b> 此菜单项仅在打印机通过 USB 端口连接到外置式打印服务器时可用。
<b>ENA 网关</b>	设置外置式打印服务器的网关信息。 <b>注意:</b> 此菜单项仅在打印机通过 USB 端口连接到外置式打印服务器时可用。
<b>注意:</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

## ThinPrint

菜单项	描述
<b>启用 ThinPrint</b> 关 开*	使用 ThinPrint 打印。
<b>端口号</b> 4000 - 4999 (4000*)	设置 ThinPrint 服务器的端口号。
<b>带宽 (位/秒)</b> 100 - 1000000 (0*)	设置在 ThinPrint 环境中传输数据的速度。
<b>数据包大小 (千字节)</b> 0 - 64000 (0*)	设置数据传输的数据包大小。
<b>注意:</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

## USB

**注意:** 此菜单仅在某些打印机型号中出现。

菜单项	描述
<b>PCL 智能切换</b> 关 开*	设置打印机在通过 USB 端口接收的打印作业需要 PCL 仿真时切换到 PCL 仿真，而不管默认的打印机语言是什么。 <b>注意:</b> 如果“PCL 智能切换”为关，打印机不检查发来的数据，并且使用在“设置”菜单中指定的默认打印机语言。
<b>PS 智能切换</b> 关 开*	设置打印机在通过 USB 端口接收的打印作业需要 PS 仿真时切换到 PS 仿真，而不管默认的打印机语言是什么。 <b>注意:</b> 如果“PS 智能切换”为关，打印机不检查发来的数据，并且使用在“设置”菜单中指定的默认打印机语言。
<b>注意:</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

菜单项	描述
作业缓存 关* 开	在打印前将作业暂时保存在打印机硬盘上。 <b>注意：</b> 此菜单项仅在硬盘已安装时出现。
Mac 二进制 PS 开 自动* 关	设置打印机处理 Macintosh 二进制 PostScript 打印作业。 <b>注意：</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>当设置为“开”时，打印机处理来自使用 Macintosh 操作系统的计算机的原始二进制 PostScript 打印作业。</li> <li>当设置为“自动”时，打印机处理来自使用 Windows 或 Macintosh 操作系统的计算机的打印作业。</li> <li>当设置为“关”时，打印机使用标准协议来过滤 PostScript 打印作业。</li> </ul>
启用 USB 端口 关 开*	启用标准的 USB 端口。
<b>注意：</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

## Google 云打印

菜单项	描述
注册 注册	将打印机注册到 Google 云服务器。
选项 启用 Google 云打印 关 开*	从您的 Google 帐户直接打印。
选项 启用本地发现 关 开*	允许更高的数据传输带宽。
选项 启用 SSL 对等验证 关 开*	检验对等证书的真实性，以连接到您的 Google 帐户。
选项 总是打印为图像 关* 开	将扫描输出保存到图像文件中。
<b>注意：</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

# 安全

## 登录方法

### 管理权限

菜单项	描述
<b>功能访问</b> 修改地址簿 创建配置文件 管理书签 闪存驱动器打印 闪存驱动器彩色打印 挂起作业访问 用户配置文件 在设备上取消作业 更改语言 <b>Internet 打印协议 (IPP)</b> 黑白打印 彩色打印	控制对打印机功能的访问。
<b>管理菜单</b> 安全菜单 网络/端口菜单 纸张菜单 报告菜单 功能配置菜单 耗材菜单 选件卡菜单 <b>SE 菜单</b> 设备菜单	控制对打印机菜单的访问。
<b>设备管理</b> 远程管理 固件更新 应用程序配置 操作面板锁定 导入/导出所有设置 停机清除	控制对打印机管理选项的访问。
<b>应用程序</b> 新应用程序 幻灯片 更换壁纸 屏幕保护程序 表单与收藏夹 环保设置	控制对打印机应用程序的访问。 <b>注意：</b> 该列表可能会根据从“嵌入式 Web 服务器”启用的应用程序而有所不同。

## 本地帐户

菜单项	描述
<b>管理组/权限</b> 添加组 导入访问控制 功能访问 管理菜单 设备管理 应用程序 所有用户 导入访问控制 功能访问 管理菜单 设备管理 应用程序 管理员	控制组或用户对打印机功能、应用程序和安全设置的访问。
<b>添加用户</b> 用户名/密码 用户名 密码 PIN 码	创建本地帐户来管理对打印机功能的访问。
<b>用户名/密码帐户</b> 添加用户	
<b>用户名帐户</b> 添加用户	
<b>密码帐户</b> 添加用户	
<b>PIN 码帐户</b> 添加用户	

## 预定 USB 设备

菜单项	描述
<b>时间表</b> 添加新时间表	预定对 USB 端口的访问。

## 安全审核日志

菜单项	描述
<b>启用审核</b> 关* 开	将事件记录在安全审核日志和远程 syslog 中。
<b>注意：</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

菜单项	描述
启用远程 Syslog 关* 开	发送审核日志到远程服务器。
远程 Syslog 服务器	指定远程 syslog 服务器和端口。
远程 Syslog 端口 1 - 65535 (514*)	
远程 Syslog 方法 正常 UDP* Stunnel	指定将已记录事件发送给远程服务器的 syslog 方法。
远程 Syslog 工具 0 - 内核消息 1 - 用户级别消息 2 - 邮件系统 3 - 系统后台程序 4 - 安全/授权消息* 5 - 由 Syslog 内部生成的消息 6 - 行式打印机子系统 7 - 网络新闻子系统 8 - UUCP 子系统 9 - 时钟后台程序 10 - 安全/授权消息 11 - FTP 后台程序 12 - NTP 子系统 13 - 日志审核 14 - 日志警报 15 - 时钟后台程序 16 - 本地使用 0 (local0) 17 - 本地使用 1 (local1) 18 - 本地使用 2 (local2) 19 - 本地使用 3 (local3) 20 - 本地使用 4 (local4) 21 - 本地使用 5 (local5) 22 - 本地使用 6 (local6) 23 - 本地使用 7 (local7)	指定打印机在发送日志事件给远程服务器时使用的工具代码。
记录事件严重性 0 - 紧急 1 - 警报 2 - 严重 3 - 错误 4 - 警告* 5 - 通知 6 - 信息 7 - 调试	指定记录消息和事件的优先级截断。 <b>注意:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>“0 - 紧急”是最高的严重性。“7 - 调试”是最低的严重性。</li> <li>记录选定的严重性级别和任何更高级别。例如，选择“4 - 警告”会记录从 0 到 4 的严重性级别。</li> </ul>
<b>注意:</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	



菜单项	描述
远程 Syslog 未记录事件 关* 开	无论严重性级别是什么，都将所有事件发送到远程服务器。
管理员的电子邮件地址	将已记录事件的电子邮件通知发送给管理员。
电邮日志已清除警报 关* 开	当日志输入项被删除时，发送电子邮件通知给管理员。
电邮日志已打包警报 关* 开	当日志变满并且开始覆盖最旧的输入项时，发送电子邮件通知给管理员。
日志已满行为 打包较旧的输入项* 电邮日志，然后删除所有输入项	当日志填满其分配的内存时解决日志存储问题。
电邮 % 已满警报 关* 开	当日志填满其分配的内存时，发送电子邮件通知给管理员。
% 已满警报级别 1 - 99 (90%*)	
电邮日志已导出警报 关* 开	当日志被导出时，发送电子邮件通知给管理员。
电邮日志设置已更改警报 关* 开	当“启用审核”被设定时，发送电子邮件通知给管理员。
日志行结尾 LF (\n)* CR (\r) CRLF (\r\n)	指定日志文件如何终止每行的结尾。
数字签名导出 关* 开	将数字签名添加到每一个导出的日志文件。
清除日志 开始	删除所有审核日志。
导出日志 Syslog (RFC 5424) Syslog (RFC 3164) CSV	将安全日志导出到闪存驱动器。
<b>注意：</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

## 登录限制

菜单项	描述
登录失败 1 - 10 (3*)	指定在用户被锁定之前失败的登录尝试次数。
失败时间期限 1 - 60 分钟 (5*)	指定在用户被锁定之前失败的登录尝试之间的时间期限。
锁定时间 1 - 60 分钟 (5*)	指定锁定的持续时间。
Web 登录超时 1 - 120 分钟 (10*)	指定在用户被自动注销之前远程登录的延迟。
<b>注意：</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

## 保密打印设置

菜单项	描述
最多无效 PIN 码 2 - 10	<p>设置能够输入无效 PIN 码的次数。</p> <p><b>注意：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>零值会关闭此设置。</li> <li>当达到限制时，对应于该用户名和 PIN 码的打印作业将被删除。</li> <li>此菜单项仅在硬盘已安装时出现。</li> </ul>
保密作业有效期 关* 1 小时 4 小时 24 小时 1 周	<p>设置保密打印作业的到期时间。</p> <p><b>注意：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>如果在保密打印作业驻留在打印机内存或硬盘中时更改此菜单项，那些打印作业的有效期时间不会更改为新的默认值。</li> <li>如果关闭打印机电源，保留在打印机内存中的所有保密作业会被删除。</li> </ul>
重复作业有效期 关* 1 小时 4 小时 24 小时 1 周	<p>设置您要重复的打印作业的有效期。</p>
校验作业有效期 关* 1 小时 4 小时 24 小时 1 周	<p>设置在打印剩余份数之前，打印机打印副本以供用户检查其质量的有效期。</p>
<b>注意：</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

菜单项	描述
保留作业有效期 关* 1 小时 4 小时 24 小时 1 周	设置打印机保存打印作业用于稍后打印的有效期。
要求挂起所有作业 关* 开	设置打印机挂起所有打印作业。
<b>注意：</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

## 磁盘加密

**注意：** 此菜单仅在打印机硬盘已安装时出现。

菜单项	描述
状态 启用 禁用	确定是否启用“磁盘加密”。
启动加密	防止在打印机或其硬盘被盗时丢失敏感数据。 <b>注意：</b> 启用磁盘加密会清除硬盘中的所有内容。如果需要，请在开始加密之前备份打印机上的重要数据。

## 清除临时数据文件

菜单项	描述
存储在内置内存中 关* 开	删除保存在打印机内存中的所有文件。
存储在硬盘上 1 通道清除* 3 通道清除 7 通道清除	删除保存在打印机硬盘上的所有文件。
<b>注意：</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

## 解决方案 LDAP 设置

使用	来
跟随 LDAP 引荐 关* 开	为已登录的用户帐户在域中搜索不同的服务器。

使用	来
<b>LDAP 证书验证</b> 否* 是	启用 LDAP 证书的验证。

## 移动服务管理

使用	来
<b>AirPrint</b> 打印 扫描 传真	启用 AirPrint 软件特性中的功能。

## 杂项

菜单项	描述
<b>受保护特性</b> 显示* 隐藏	显示“功能访问控制 (FAC)”保护的所有特性，而不考虑用户拥有的安全权限。 <b>注意：</b> FAC 管理对特定菜单和功能的访问或者完全禁用它们。
<b>打印权限</b> 关* 开	让用户在打印之前登录。
<b>默认的打印许可登录</b>	设置“打印权限”的默认登录。
<b>安全复位跳线</b> 启用“来宾”访问* 无影响	指定使用安全复位跳线的影响。 <b>注意：</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>跳线位于控制器板上的锁图标旁边。</li> <li>启用“来宾”访问为没有登录的用户提供完全访问控制。</li> <li>“无影响”表示复位对打印机的安全配置没有影响。</li> </ul>
<b>最小密码长度</b> 0 - 32 (0*)	指定允许密码使用的最少字符数。
<b>注意：</b> 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

# 报告

## 菜单设置页

菜单项	描述
菜单设置页	打印包含打印机菜单的报告。

## 设备

菜单项	描述
设备信息	打印包含有关打印机的信息的报告。
设备统计	打印有关打印机使用情况和耗材状态的报告。
配置文件列表	打印存储在打印机中的配置文件列表。
资产报告	打印包含打印机序列号和型号名称的报告。

## 打印

菜单项	描述
打印字体 PCL 字体 PS 字体	打印有关在每一种打印机语言中可用的字体的范例和信息。
打印目录	打印存储在闪存驱动器或打印机硬盘中的资源。 <b>注意：</b> 此菜单项仅在闪存驱动器或打印机硬盘已安装时出现。

## 快捷方式

菜单项	描述
所有快捷方式	打印列出存储在打印机中的快捷方式的报告。
传真快捷方式	
复印快捷方式	
电子邮件快捷方式	
FTP 快捷方式	
网络文件夹快捷方式	

## 传真

菜单项	描述
传真作业日志	打印有关最近 200 个已完成的传真作业的报告。 <b>注意：</b> 此菜单项仅在“启用作业日志”被设置为“开”时出现。

菜单项	描述
传真呼叫日志	打印有关最近 100 个已尝试、已接收和已阻止呼叫的报告。 <b>注意：</b> 此菜单项仅在“启用作业日志”被设置为“开”时出现。

## 网络

菜单项	描述
网络设置页	打印显示打印机上已配置的网络和无线设置的页面。 <b>注意：</b> 此菜单项仅在网络打印机或连接到打印服务器的打印机中出现。

# 帮助

## 帮助

菜单项	描述
打印所有指南	打印所有指南
颜色质量指南	提供有关解决颜色质量问题的信息
连接指南	提供有关本地 (USB) 或网络连接打印机的信息
复印指南	提供有关制作副本和配置设置的信息
电子邮件指南	提供有关发送电子邮件和配置设置的信息
传真指南	提供有关发送传真和配置设置的信息
扫描指南	提供有关扫描文档和配置设置的信息
信息指南	提供有关打印机的信息
介质指南	提供有关加载纸张和特殊介质的信息
移动指南	提供有关移动、放置或运输打印机的信息
打印质量指南	提供有关解决打印质量问题的信息
耗材指南	提供有关订购耗材的信息

## 疑难解答

### 疑难解答

菜单项	描述
打印质量测试页	打印样本页以识别并修正打印质量缺陷。



# 索引

## B

并口 [x] 菜单 75

## C

菜单

802.1x 74

FTP 默认设置 56

Google 云打印 77

HTML 28

HTTP/FTP 设置 74

IPSec 73

IPv6 71

LPD 配置 74

PCL 26

PDF 25

PostScript 26

SNMP 72

TCP/IP 70

ThinPrint 76

Universal 设置 30

USB 76

Web 链接设置 55

XPS 25

安全审核日志 79

帮助 87

保密打印设置 82

本地帐户 79

并口 [x] 75

布局 20

菜单设置页 85

常规传真设置 37, 46

传真 85

传真发送设置 38

传真封面页 44

传真服务器电子邮件设置 46

传真服务器扫描设置 47

传真接收设置 41

传真模式 37

传真日志设置 45

磁盘加密 83

打印 85

登录限制 82

电源管理 12

电子邮件默认设置 50

电子邮件设置 49

发送给 Lexmark 的信息 13

辅助功能 14

复印默认设置 33

关于本打印机 19

管理权限 78

还原出厂默认设置 14

接纸架配置 32

解决方案 LDAP 设置 83

介质类型 32

进纸匣配置 30

可见的主屏幕图标 19

快捷方式 85

配置菜单 15

清除临时数据文件 83

闪存驱动器打印 65

闪存驱动器扫描 61

设备 85

设置 22

首选项 9

输出 21

停机清除 19

通知 11

图像 28

网络 86

网络概述 67

无线 67

扬声器设置 45

移动服务管理 84

疑难解答 88

以太网 69

预定 USB 设备 79

远程操作面板 10

杂项 84

质量 22

自定义扫描尺寸 31

作业统计 24

菜单一览表 7

## D

打印机菜单 7

打印质量测试页 88

## T

TCP/IP 菜单 70

## W

网络概述菜单 67

无线菜单 67