



Lexmark™

Particularizarea afișării

Versiune 4.7

Ghidul administratorului

Cuprins

Istoricul modificărilor.....	3
Prezentare generală.....	4
Configurarea aplicației.....	5
Accesarea serverului EWS.....	5
Activarea personalizării afișajului.....	5
Administrarea imaginilor din economizorul de ecran și expunerea de diapozitive.....	5
Setarea aplicației pentru utilizarea unei unități flash.....	6
Selectarea unei imagini de fundal.....	6
Afișarea pictogramelor de stare pe economizorul de ecran.....	6
Accesarea aplicațiilor și a funcțiilor imprimantei pe economizorul de ecran.....	7
Setarea unui profil de autentificare.....	7
Setarea timpului de pornire a economizorului de ecran.....	7
Personalizarea textului economizorului de ecran.....	7
Ascunderea setărilor pe economizorul de ecran.....	8
Activarea permisiunilor de securitate ale aplicației.....	8
Exportul sau importul unui fișier de configurare.....	8
Utilizarea aplicației.....	9
Schimbarea imaginii de fundal.....	9
Rularea unei expuneri de diapozitive.....	9
Rezolvarea problemelor.....	10
Eroare aplicație.....	10
Nu se poate încărca imaginea.....	11
Nu se pot accesa pictogramele Modificare fundal și Expunere diapozitive din ecranul de pornire.....	11
Imaginea nu este afișată.....	11
Eroare de citire a unității flash.....	12
Nu se întâmplă nimic la introducerea unității flash.....	12
Note.....	13
Index.....	15

Istoricul modificărilor

Martie 2019

- Dimensiunea necesară de fișier a fost actualizată pentru imagini.

Aprilie 2018

- Asistență suplimentară pentru notificările bazate pe cloud.

August 2017

- Instrucțiuni adăugate pentru rezolvarea erorilor de aplicație.

Iulie 2016

- Instrucțiuni adăugate pentru următoarele:
 - Setarea unui profil de autentificare.
 - Personalizarea textului pentru economizorul de ecran.
 - Ascunderea setărilor pe economizorul de ecran.
- Informații adăugate pentru setarea prelungire expirare ecran.
- Suport adăugat pentru limbile croată, română, sârbă, slovacă și slovenă.

Ianuarie 2016

- Versiune inițială de document pentru produsele multifuncționale cu afișaj tactil similar tabletelor.

Prezentare generală

Utilizați aplicația pentru a încărca imagini la imprimantă. Puteți utiliza imaginile pentru a crea o expunere personalizată de diapozitive sau pentru a seta imaginea de fundal și economizorul de ecran al imprimantei.

Acest document furnizează instrucțiuni despre configurarea, utilizarea și depanarea aplicației.

Configurarea aplicației

Este posibil să aveți nevoie de drepturi administrative pentru a configura aplicația.

Accesarea serverului EWS

- 1 Obțineți adresa IP a imprimantei. Efectuați oricare dintre următoarele operații:
 - Localizați adresa IP pe ecranul de început al imprimantei.
 - Din ecranul de pornire a imprimantei, atingeți **Setări** > **Rețea/Porturi** > **Prezentare generală a rețelei**.
- 2 Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei.

Activarea personalizării afișajului

- 1 Din Embedded Web Server, navigați către pagina de configurare a aplicației:
Aplicații > **Particularizarea afișării** > **Configurare**
- 2 Activați economizorul de ecran, expunerea de diapozitive și imaginea de fundal.
- 3 Faceți clic pe **Aplicare**.

Administrarea imaginilor din economizorul de ecran și expunerea de diapozitive

- 1 Din Embedded Web Server, navigați către pagina de configurare a aplicației:
Aplicații > **Particularizarea afișării** > **Configurare**
- 2 Din secțiunea Imagini pentru economizorul de ecran și expunerea de diapozitive, adăugați, editați sau ștergeți o imagine.

Note:

- Se pot adăuga până la zece imagini.
- Când sunt activate, pictogramele de stare apar pe economizorul de ecran numai când există erori, avertismente sau notificări bazate pe cloud.
- Pentru informații suplimentare despre fiecare setare, consultați ajutorul afișat prin deplasarea mouse-ului deasupra acestora.

- 3 Faceți clic pe **Aplicare**.

Setarea aplicației pentru utilizarea unei unități flash

Înainte de a începe, asigurați-vă că ați creat un folder pe unitatea flash care să conțină imaginile pe care doriți să le utilizați.

1 Din Embedded Web Server, navigați către pagina de configurare a aplicației:

Aplicații > Particularizarea afișării > Configurare

2 Din setările economizorului de ecran sau din secțiunea Setări succesiune diapozitive, selectați **Activare unitate flash**.

3 În caseta text Cale director, specificați calea către folderul care conține imaginile de pe unitatea flash.

4 Dacă este necesar, configurați celelalte setări.

Notă: Pentru informații suplimentare despre fiecare setare, consultați ajutorul afișat prin deplasarea mouse-ului deasupra acestora.

5 Faceți clic pe **Aplicare**.

Selectarea unei imagini de fundal

1 Din Embedded Web Server, navigați către pagina de configurare a aplicației:

Aplicații > Particularizarea afișării > Configurare

2 Dacă este necesar, activați imaginea de fundal din secțiunea Setări fundal.

3 Din meniul Alegere imagine de fundal, selectați o imagine.

Note:

- Puteți adăuga și o imagine personalizată.
- Pentru informații suplimentare, consultați ajutorul afișat prin deplasarea mouse-ului deasupra acestora.

4 Faceți clic pe **Aplicare**.

Afișarea pictogramelor de stare pe economizorul de ecran

Notă: Când sunt activate, pictogramele de stare apar pe economizorul de ecran numai când există erori, avertismente sau notificări bazate pe cloud.

1 Din Embedded Web Server, navigați către pagina de configurare a aplicației:

Aplicații > Particularizarea afișării > Configurare

2 Din secțiunea Setări economizor de ecran, selectați **Activare stare**.

3 Faceți clic pe **Aplicare**.

Accesarea aplicațiilor și a funcțiilor imprimantei pe economizorul de ecran

Notă: Pentru a vizualiza pictogramele aplicațiilor, trebuie instalate și activate aplicațiile acceptate pe imprimantă. Pentru lista aplicațiilor acceptate, consultați fișierul *Readme*.

- 1 Din Embedded Web Server, navigați către pagina de configurare a aplicației:
Aplicații > Particularizarea afișării > Configurare
- 2 Din secțiunea Setări economizor ecran, selectați **Activare setări acces rapid**.
- 3 Faceți clic pe **Aplicare**.

Setarea unui profil de autentificare

Un profil de autentificare permite utilizatorilor să acceseze automat o aplicație specifică după conectarea la imprimantă.

- 1 Din Embedded Web Server, navigați către pagina de configurare a aplicației:
Aplicații > Particularizarea afișării > Configurare
- 2 Din secțiunea Setări economizor ecran, câmpul Profil de autentificare, introduceți numele aplicației.
Notă: Numele aplicației este sensibil la litere mari și mici.
- 3 Faceți clic pe **Aplicare**.

Setarea timpului de pornire a economizorului de ecran

- 1 Din Embedded Web Server, faceți clic pe **Setări > Dispozitiv > Preferințe**.
- 2 În câmpul Expirare ecran, specificați intervalul de timp după care ecranul devine inactiv.
- 3 Faceți clic pe **Salvare**.

Notă: Dacă este activată funcția de ghidare vocală, expirarea ecranului și timpul de pornire a economizorului de ecran este extins automat la de 10 ori valoarea setată în secunde.

Personalizarea textului economizorului de ecran

- 1 Din Embedded Web Server, navigați către pagina de configurare a aplicației:
Aplicații > Particularizarea afișării > Configurare
- 2 Din secțiunea Setări economizor de ecran, efectuați oricare dintre următoarele operații:
 - Pentru a personaliza textul economizorului de ecran, introduceți mesajul în câmpul Text personalizat.
 - Pentru a schimba culoarea textului din economizorul ecranului, selectați setările corespunzătoare.
- 3 Faceți clic pe **Aplicare**.

Ascunderea setărilor pe economizorul de ecran

Notă: Setările economizorului de ecran nu afectează setările de pe ecranul de pornire.

- 1 Din Embedded Web Server, navigați către pagina de configurare a aplicației:
Aplicații > Particularizarea afișării > Configurare
- 2 Din secțiunea Setări economizor de ecran ștergeți una sau mai multe din următoarele:
 - **Afișare oră**
 - **Afișare IP**
 - **Afișare dată**
- 3 Faceți clic pe **Aplicare**.

Activarea permisiunilor de securitate ale aplicației

- 1 Din Embedded Web Server, faceți clic pe **Setări > Securitate > Metode de conectare**.
- 2 Din secțiunea Public, faceți clic pe **Administrare permisiuni**.
- 3 Extindeți **Aplicații**, apoi activați aplicația dorită.
- 4 Faceți clic pe **Salvare**.

Exportul sau importul unui fișier de configurare

Notă: Importul fișierelor de configurare suprascrie configurările existente ale aplicației.

- 1 Din Embedded Web Server, navigați către pagina de configurare a aplicației:
Aplicații > Particularizarea afișării > Configurare
- 2 Faceți clic pe **Import** sau **Export**.

Utilizarea aplicației

Înainte de a începe, asigurați-vă că permisiunile de securitate ale aplicației sunt activate. Pentru informații suplimentare, consultați [“Activarea permisiunilor de securitate ale aplicației” la pagina 8.](#)

Schimbarea imaginii de fundal

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Schimbare fundal**.
- 2 Selectați imaginea de fundal dorită.

Notă: Puteți adăuga o imagine personalizată din Embedded Web Server. Pentru informații suplimentare, consultați [“Selectarea unei imagini de fundal” la pagina 6.](#)

- 3 Faceți clic pe **Aplicare**.

Rularea unei expuneri de diapozitive

Note:

- Înainte de utilizarea aplicației, configurați setările expunerii de diapozitive. Pentru informații suplimentare, consultați [“Configurarea aplicației” la pagina 5.](#)
- Aplicația poate utiliza imagini de pe o unitate flash sau încărcate pe Embedded Web Server. Dacă aplicația este configurată pentru ambele variante, se vor utiliza imaginile de pe unitatea flash.

Rularea unei expuneri de diapozitive de pe unitatea flash

- 1 Introduceți unitatea flash în portul USB al imprimantei.

Notă: Pentru informații suplimentare, consultați *Ghidul utilizatorului* pentru imprimantă.

- 2 Din ecranul de pornire, atingeți **Expunere diapozitive**. Imaginile sunt afișate în ordine alfabetică.

Note:

- Puteți îndepărta unitatea flash după începerea expunerii diapozitivelor, dar imaginile nu vor fi stocate în imprimantă. Dacă expunerea se oprește, introduceți unitatea flash din nou pentru a vizualiza imaginile.
- Pentru a stoca imagini în imprimantă, utilizați Embedded Web Server. Pentru informații suplimentare, consultați [“Administrarea imaginilor din economizorul de ecran și expunerea de diapozitive” la pagina 5.](#)

Rularea unei expuneri de diapozitive din Embedded Web Server

Din ecranul de pornire, atingeți **Expunere diapozitive**. Imaginile sunt afișate în ordinea în care sunt enumerate în pagina de configurare a aplicației.

Notă: O intrare fără o imagine nu se poate utiliza în expunerea de diapozitive.

Rezolvarea problemelor

Eroare aplicație

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

Verificați jurnalul de diagnosticare

- 1 Deschideți un browser Web și apoi tastați **IP/se**, unde **IP** este adresa IP a imprimantei.
- 2 Faceți clic pe **Soluții încorporate**, apoi efectuați următoarele:
 - a Ștergeți fișierul de jurnalizare.
 - b Setează nivelul de jurnalizare la **Da**.
 - c Generați fișierul de jurnalizare.
- 3 Analizați jurnalul și apoi rezolvați problema.

Notă: După rezolvarea problemei, setați nivelul de jurnalizare la **Nu**.

Dacă imprimanta funcționează cu nivelul 4 de firmware, atunci retrogradați versiunea aplicației

Notă: Această funcție este disponibilă numai la anumite modele de imprimantă.

Din Embedded Web Server, efectuați una dintre următoarele operații:

Verificați nivelul firmware-ului imprimantei

- 1 Faceți clic pe **Stare**.
- 2 Din secțiunea Imprimantă, verificați nivelul firmware-ului.
Nivelul firmware-ului trebuie să fie cel puțin **yyyyy.04y.yyyy**, unde **y** reprezintă detaliile imprimantei.

Retrogradați versiunea aplicației

Notă: Retrogradarea versiunii aplicației elimină configurațiile existente ale aplicației.

- 1 Faceți clic pe **Aplicații**.
- 2 Din listă, selectați aplicația și apoi faceți clic pe **Retrogradare**.

Contactați reprezentantul dvs. Lexmark

Nu se poate încărca imaginea

Asigurați-vă că tipul de fișier este acceptat și că imaginile nu depășesc dimensiunea maximă de fișier

Utilizați o imagine de tip GIF, JPEG sau PNG mai mică de 1 MB.

- Pentru imaginile de fundal, dimensiunile trebuie să fie de 800 x 405 pixeli.
- Pentru imaginile economizorului de ecran, dimensiunile trebuie să fie de 800 x 480 pixeli.

Nu se pot accesa pictogramele Modificare fundal și Expunere diapozitive din ecranul de pornire

Asigurați-vă că permisiunile de securitate ale aplicației sunt activate

Pentru informații suplimentare, consultați [“Activarea permisiunilor de securitate ale aplicației” la pagina 8.](#)

Imaginea nu este afișată

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

Asigurați-vă că tipul de fișier este acceptat și că imaginile nu depășesc dimensiunea maximă de fișier

Utilizați o imagine de tip GIF, JPEG sau PNG mai mică de 1 MB.

- Pentru imaginile de fundal, dimensiunile trebuie să fie de 800 x 405 pixeli.
- Pentru imaginile economizorului de ecran, dimensiunile trebuie să fie de 800 x 480 pixeli.

Calea directorului la imaginile de pe unitatea flash trebuie să fie corectă

Pentru informații suplimentare, consultați [“Setarea aplicației pentru utilizarea unei unități flash” la pagina 6.](#)

Activați economizorul de ecran și expunerea de diapozitive

Pentru informații suplimentare, consultați [“Activarea personalizării afișajului” la pagina 5.](#)

Notă: Dacă memoria disponibilă a imprimantei este mai mică de 2308 KB, se va afișa imaginea implicită. Imaginile personalizate se vor afișa când este disponibilă suficientă memorie.

Eroare de citire a unității flash

Asigurați-vă că unitatea flash este compatibilă cu imprimanta

Cerințele minime sunt următoarele:

- USB 2.0
- Standard Full Speed
- Conector tip A
- Formată pentru sistemul de fișiere de tip FAT

Pentru mai multe informații despre unitățile flash acceptate, consultați *Ghidul utilizatorului* imprimantei.

Nu se întâmplă nimic la introducerea unității flash

Asigurați-vă că unitatea flash este introdusă în portul USB frontal.

Unitatea flash va funcționa numai când este introdusă în portul USB frontal.

Asigurați-vă că imprimanta nu este ocupată în prezent cu procesarea altei lucrări de imprimare, copiere, scanare sau fax

Asigurați-vă că unitatea flash este acceptată

Pentru mai multe informații despre unitățile flash testate și acceptate, consultați *Ghidul utilizatorului* imprimantei.

Asigurați-vă că portul USB al imprimantei este activat

Pentru informații suplimentare, consultați *Ghidul utilizatorului* pentru imprimantă.

Contactați reprezentantul dvs. Lexmark

Note

Note referitoare la ediție

Martie 2019

Următorul paragraf nu se aplică în cazul țărilor în care astfel de prevederi nu sunt compatibile cu legile locale: LEXMARK INTERNATIONAL, INC., FURNIZEAZĂ ACEASTĂ PUBLICAȚIE "CA ATARE", FĂRĂ NICI UN FEL DE GARANȚIE, FIE EA EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUZÂND DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA ACESTE, GARANȚIILE IMPLICITE CU PRIVIRE LA VANDABILITATE SAU POTRIVIRE PENTRU UN ANUMIT SCOP. Unele state nu permit respingerea garanțiilor exprese sau implicite în anumite tranzacții; prin urmare, este posibil ca această declarație să nu se aplice în cazul dumneavoastră.

Această publicație poate conține inadvertențe tehnice sau erori tipografice. Informațiile conținute în această publicație se modifică periodic; aceste modificări se vor include în edițiile viitoare. Îmbunătățirile sau modificările produselor sau programelor descrise pot fi făcute în orice moment.

Referințele din această publicație cu privire la diverse produse, programe sau servicii nu implică faptul că producătorul intenționează să le facă disponibile în toate țările în care operează. Orice referință la un produs, program sau serviciu nu se face cu intenția de a declara sau sugera că numai acel produs, program sau serviciu pot fi utilizate. Orice produs, program sau serviciu, echivalent din punct de vedere funcțional, care nu încalcă nici un drept existent de proprietate intelectuală, poate fi utilizat în locul celor referite. Utilizatorul este singurul responsabil în legătură cu evaluarea și verificarea interoperabilității cu alte produse, programe sau servicii, cu excepția celor desemnate în mod expres de producător.

Pentru asistență tehnică Lexmark, vizitați <http://support.lexmark.com>.

Pentru informații despre politica de confidențialitate Lexmark care reglementează utilizarea acestui produs, accesați www.lexmark.com/privacy.

Pentru informații despre consumabile și descărcări, vizitați www.lexmark.com.

© 2016 Lexmark International, Inc.

Toate drepturile rezervate.

Mărci comerciale

Lexmark și sigla Lexmark sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Lexmark International, Inc., înregistrate în Statele Unite ale Americii și/sau în alte țări.

Toate celelalte mărci comerciale sunt proprietatea deținătorilor.

Additional copyrights

This product includes software developed by:

Copyright (c) 2002 Juha Yrjola. All rights reserved.

Copyright (c) 2001 Markus Friedl

Copyright (c) 2002 Olaf Kirch

Copyright (c) 2003 Kevin Stefanik

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions, and the following disclaimer.
2. Redistribution in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions, and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Index

A

accesarea Embedded Web Server 5
activare
 economizor de ecran 5
 expunere diapozitive 5
 imagine de fundal 5
activarea permisiunilor de securitate ale aplicației 8
adăugare
 imagine personalizată 6
 imagini 5
afișarea aplicațiilor pe economizorul de ecran 7
afișarea butonului de Stare pe economizorul de ecran 6
afișarea setărilor economizorului de ecran 8
aplicații
 afișare pe economizorul de ecran 7
ascunderea setărilor economizorului de ecran 8
 adresă IP 8
 dată 8
 oră 8

B

buton de Stare
 afișare pe economizorul de ecran 6

E

economizor de ecran
 activare 5
 afișarea aplicațiilor pe 7
 afișarea butonului de Stare 6
 afișarea setărilor 8
 ascunderea setărilor 8
 setarea aplicației pentru utilizarea unei unități flash 6
editare
 imagini 5
Embedded Web Server
 accesare 5
eroare a aplicației 10

eroare de citire a unității flash 12
exportul unui fișier de configurare 8
expunere diapozitive
 activare 5
 rulare 9
 setarea aplicației pentru utilizarea unei unități flash 6

F

fișier de configurare
 import sau export 8

I

imagine de fundal
 activare 5
 modificare 9
 selectare 6
imagine personalizată
 adăugare 6
imaginea nu este afișată 11
imagini
 adăugare 5
 editare 5
 ștergere 5
importul unui fișier de configurare 8
istoricul modificărilor 3

N

nu se întâmplă nimic la introducerea unității flash 12
nu se pot accesa pictogramele Modificare fundal și Expunere diapozitive din ecranul de pornire 11
nu se pot încărca imagini 11

P

permisiuni de securitate
 activare 8
permisiunile de securitate ale aplicației
 activare 8
personalizarea textului economizorului de ecran 7

prezentare generală 4
profil de autentificare
 setare 7

R

rezolvarea problemelor
 eroare a aplicației 10
 eroare de citire a unității flash 12
 imaginea nu este afișată 11
 nu se întâmplă nimic la introducerea unității flash 12
 nu se pot accesa pictogramele Modificare fundal și Expunere diapozitive din ecranul de pornire 11
 nu se pot încărca imagini 11
 unitate flash nedetectată 12
rularea unei expuneri de diapozitive
 Embedded Web Server 9
 unitate flash 9

S

schimbarea imaginii de fundal 9
selectare
 imagine de fundal 6
setarea profilului de autentificare 7
setarea timpului de pornire a economizorului de ecran 7
setări
 economizor de ecran 8

Ș

ștergere
 imagini 5

T

text economizor de ecran
 particularizare 7
timpul de pornire a economizorului de ecran
 setare 7

U

unitate flash

 setarea aplicației pentru
 utilizare 6

unitate flash nedetectată 12