



# Prilagođavanje ekrana

Verzija 4.7

---

Vodič za administratora

# Sadržaj

<b>Istorija promena.....</b>	<b>3</b>
<b>Pregled.....</b>	<b>4</b>
<b>Konfigurisanje aplikacije.....</b>	<b>5</b>
Pristupanje Embedded Web Server-u.....	5
Omogućavanje prilagođavanja prikaza.....	5
Upravljanje slikama za čuvar ekrana i projekciju slajdova.....	5
Podešavanje aplikacije za korišćenje fleš uređaja.....	5
Izbor pozadine.....	6
Prikazivanje ikona statusa na čuvaru ekrana.....	6
Pristupanje aplikacijama i funkcijama štampača u čuvaru ekrana.....	6
Podešavanje profila za prijavljivanje.....	7
Podešavanje vremena aktiviranja čuvara ekrana.....	7
Prilagođavanje teksta čuvara ekrana.....	7
Sakrivanje postavki u čuvaru ekrana.....	7
Omogućavanje bezbednosnih dozvola za aplikaciju.....	8
Uvoz/izvoz konfiguracione datoteke.....	8
<b>Korišćenje aplikacije.....</b>	<b>9</b>
Promena slike za pozadinu.....	9
Pokretanje projekcije slajdova.....	9
<b>Rešavanje problema.....</b>	<b>10</b>
Greška aplikacije.....	10
Nije moguće otpremiti sliku.....	10
Nije moguće pristupiti ikonama Promeni pozadinu i Projekcija slajdova sa početnog ekrana.....	11
Slika se ne prikazuje.....	11
Greška pri očitavanju fleš uređaja.....	11
Ništa se ne događa prilikom priključivanja fleš uređaja.....	11
<b>Obaveštenja.....</b>	<b>13</b>
<b>Indeks.....</b>	<b>15</b>

## Istorija promena

### mart 2019.

- Ažurirana je potrebna veličina datoteka za slike.

### april 2018.

- Dodata je podrška za obaveštenja zasnovana na informatičkom oblaku.

### avgust 2017.

- Dodata su uputstva za rešavanje grešaka sa aplikacijom.

### jul 2016.

- Dodata su uputstva za sledeće:
  - Podešavanje profila za prijavljivanje.
  - Prilagođavanje teksta čuvara ekrana.
  - Sakrivanje postavki u čuvaru ekrana.
- Dodate su informacije o produžavanju isteka vremena ekrana.
- Dodata je podrška za hrvatski, rumunski, srpski, slovački i slovenački.

### januar 2016.

- Prvo izdanje dokumenta za višenamenske proizvode sa ekranom osetljivim na dodir poput onog kod tableta.

# Pregled

Koristite aplikaciju da biste otpremali slike na štampač. Slike možete da koristite za kreiranje prilagođenih projekcija slajdova ili za podešavanje pozadine ili čuvara ekrana na štampaču.

Ovaj dokument sadrži uputstva za konfigurisanje, korišćenje i rešavanje problema sa aplikacijom.

# Konfigurisanje aplikacije

Za konfigurisanje aplikacije potrebna su vam administratorska prava.

## Pristupanje Embedded Web Server-u

- 1 Saznajite IP adresu štampača. Obavite jednu od sledećih stvari:
  - Pronađite IP adresu na početnom ekranu štampača.
  - Na početnom ekranu štampača dodirnite **Postavke > Mreža/portovi > Pregled mreže**.
- 2 Otvorite veb pregledač, a zatim unesite IP adresu štampača.

## Omogućavanje prilagođavanja prikaza

- 1 Sa Embedded Web Server-a otvorite konfiguracionu stranicu za aplikaciju:  
**Aplikacije > Prilagođavanje ekrana > Konfigurisanje**
- 2 Omogućite čuvar ekrana, projekciju slajdova i pozadinu.
- 3 Kliknite na **Primeni**.

## Upravljanje slikama za čuvar ekrana i projekciju slajdova

- 1 Sa Embedded Web Server-a otvorite konfiguracionu stranicu za aplikaciju:  
**Aplikacije > Prilagođavanje ekrana > Konfigurisanje**
- 2 U odeljku Slike za čuvar ekrana i projekciju slajdova dodajte, uredite ili izbrišite sliku.

### Napomene:

- Možete da dodate najviše 10 slika.
- Kada je to omogućeno, ikone statusa prikazuju se na čuvaru ekrana samo kada postoje greške, upozorenja ili obaveštenja zasnovana na informatičkom oblaku.
- Više informacija o pojedinačnim postavkama potražite u pomoću koju dobijate zadržavanje pokazivača miša iznad stavke.

- 3 Kliknite na **Primeni**.

## Podešavanje aplikacije za korišćenje fleš uređaja

Pre nego što počnete, kreirajte fasciklu na fleš uređaju sa slikama koje želite da koristite.

- 1 Sa Embedded Web Server-a otvorite konfiguracionu stranicu za aplikaciju:  
**Aplikacije > Prilagođavanje ekrana > Konfigurisanje**
- 2 U odeljku Postavke čuvara ekrana ili Postavke projekcije slajdova izaberite **Omogući fleš jedinicu**.
- 3 U polju za tekst Putanja direktorijuma navedite putanju do fascikle sa slikama na fleš uređaju.

4 Ako je potrebno, podesite ostale postavke.

**Napomena:** Više informacija o pojedinačnim postavkama potražite u pomoću koju dobijate zadržavanje pokazivača miša iznad stavke.

5 Kliknite na **Primeni**.

## Izbor pozadine

1 Sa Embedded Web Server-a otvorite konfiguracionu stranicu za aplikaciju:

**Aplikacije > Prilagođavanje ekrana > Konfigurisanje**

2 Ako je potrebno, omogućite pozadinu u odeljku Postavke pozadine.

3 U meniju Izbor slike za pozadinu izaberite sliku.

**Napomene:**

- Takođe možete da dodate prilagođenu sliku.
- Više informacija potražite u pomoći koju dobijate zadržavanjem pokazivača miša iznad stavke.

4 Kliknite na **Primeni**.

## Prikazivanje ikona statusa na čuvaru ekrana

**Napomena:** Kada je to omogućeno, ikone statusa prikazuju se na čuvaru ekrana samo kada postoje greške, upozorenja ili obaveštenja zasnovana na informatičkom oblaku.

1 Sa Embedded Web Server-a otvorite konfiguracionu stranicu za aplikaciju:

**Aplikacije > Prilagođavanje ekrana > Konfigurisanje**

2 U odeljku Postavke čuvara ekrana izaberite **Omogući status**.

3 Kliknite na **Primeni**.

## Pristupanje aplikacijama i funkcijama štampača u čuvaru ekrana

**Napomena:** Da biste prikazali ikone aplikacija, potrebno je da instalirate i omogućite podržane aplikacije na štampaču. Listu podržanih aplikacija potražite u datoteci *Readme*.

1 Sa Embedded Web Server-a otvorite konfiguracionu stranicu za aplikaciju:

**Aplikacije > Prilagođavanje ekrana > Konfigurisanje**

2 U odeljku Postavke čuvara ekrana izaberite **Omogući postavke brzog pristupa**.

3 Kliknite na **Primeni**.

## Podešavanje profila za prijavljivanje

Profil za prijavljivanje korisniku omogućava da automatski pristupi određenoj aplikaciji nakon prijavljivanja na štampač.

- 1 Sa Embedded Web Server-a otvorite konfiguracionu stranicu za aplikaciju:  
**Aplikacije > Prilagođavanje ekrana > Konfigurisanje**
- 2 U odeljku Postavke čuvara ekrana, u polju Profil za prijavljivanje unesite ime aplikacije.  
**Napomena:** Ime aplikacije prepoznaje mala i velika slova.
- 3 Kliknite na **Primeni**.

## Podešavanje vremena aktiviranja čuvara ekrana

- 1 Sa Embedded Web Server-a kliknite na **Postavke > Uređaj > Željene postavke**.
- 2 U polju Istek vremena ekrana navedite koliko treba da prođe do prelaska ekrana u režim mirovanja.
- 3 Kliknite na **Sačuvaj**.

**Napomena:** Ako je omogućeno glasovno navođenje, Istek vremena ekrana i vreme aktiviranja čuvara ekrana automatski se produžavaju za 10 puta u odnosu na podešenu vrednost u sekundama.

## Prilagođavanje teksta čuvara ekrana

- 1 Sa Embedded Web Server-a otvorite konfiguracionu stranicu za aplikaciju:  
**Aplikacije > Prilagođavanje ekrana > Konfigurisanje**
- 2 U odeljku Postavke čuvara ekrana uradite jednu od sledećih stvari:
  - Da biste prilagodili tekst čuvara ekrana, unesite poruku u polju Prilagođeni tekst.
  - Da biste promenili boju i lokaciju teksta čuvara ekrana, izaberite odgovarajuće postavke.
- 3 Kliknite na **Primeni**.

## Sakrivanje postavki u čuvaru ekrana

**Napomena:** Postavke čuvara ekrana ne utiču na postavke na početnom ekranu.

- 1 Sa Embedded Web Server-a otvorite konfiguracionu stranicu za aplikaciju:  
**Aplikacije > Prilagođavanje ekrana > Konfigurisanje**
- 2 U odeljku Postavke čuvara ekrana opozovite izbor za neke od sledećih opcija:
  - **Vreme prikazivanja**
  - **Prikaži IP**
  - **Prikaži datum**
- 3 Kliknite na **Primeni**.

## Omogućavanje bezbednosnih dozvola za aplikaciju

- 1 Sa Embedded Web Server-a kliknite na **Postavke > Bezbednost > Metodi prijavljivanja**.
- 2 U odeljku Javno kliknite na **Upravljaj dozvolama**.
- 3 Proširite **Aplikacije**, a zatim omogućite željenu aplikaciju.
- 4 Kliknite na **Sačuvaj**.

## Uvoz/izvoz konfiguracione datoteke

**Napomena:** Uvozom konfiguracionih datoteka zamenjuju se postojeće konfiguracije aplikacije.

- 1 Sa Embedded Web Server-a otvorite konfiguracionu stranicu za aplikaciju:  
**Aplikacije > Prilagođavanje ekrana > Konfigurisanje**
- 2 Kliknite na **Uvezi** ili **Izvezi**.



# Korišćenje aplikacije

Pre nego što počnete, proverite da li su omogućene bezbednosne dozvole za aplikaciju. Više informacija potražite u odeljku [„Omogućavanje bezbednosnih dozvola za aplikaciju“ na stranici 8](#).

## Promena slike za pozadinu

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Promeni pozadinu**.
- 2 Izaberite željenu pozadinu.

**Napomena:** Možete da dodate prilagođenu sliku sa Embedded Web Server-a. Više informacija potražite na stranici [„Izbor pozadine“ na stranici 6](#).

- 3 Kliknite na **Primeni**.

## Pokretanje projekcije slajdova

**Napomene:**

- Pre korišćenja aplikacije obavezno konfigurišite postavke projekcije slajdova. Više informacija potražite na stranici [„Konfigurisanje aplikacije“ na stranici 5](#).
- Aplikacija može da koristi slike sa fleš uređaja ili slike otpremljene na Embedded Web Server. Ako je aplikacija konfigurisana za obe opcije, koriste se slike sa fleš uređaja.

## Pokretanje projekcije slajdova sa fleš uređaja

- 1 Povežite fleš uređaj na USB port na računaru.

**Napomena:** Da biste dobili više informacija, pogledajte *Korisnički vodič štampača*.

- 2 Na početnom ekranu dodirnite **Projekcija slajdova**. Slike se prikazuju abecednim redosledom.

**Napomene:**

- Možete da isključite fleš uređaj nakon pokretanja projekcije slajdova, ali se slike ne čuvaju na štampaču. Ako se projekcija slajdova zaustavi, ponovo povežite fleš uređaj da biste prikazali slike.
- Da biste sačuvali slike na štampaču, koristite Embedded Web Server. Više informacija potražite na stranici [„Upravljanje slikama za čuvar ekrana i projekciju slajdova“ na stranici 5](#).

## Pokretanje projekcije slajdova sa Embedded Web Server-a

Na početnom ekranu dodirnite **Projekcija slajdova**. Slike se prikazuju redosledom kojim su navedene na konfiguracionoj stranici za aplikaciju.

**Napomena:** Unos bez slike ne može da se koristi u projekciji slajdova.

# Rešavanje problema

## Greška aplikacije

Probajte neka od sledećih rešenja:

### Provera dijagnostičke evidencije

- 1 Otvorite veb pregledač i otkucajte *IPse*, gde *IP* predstavlja IP adresu štampača.
- 2 Kliknite na **Ugrađena rešenja**, a zatim uradite sledeće:
  - a Obrišite datoteku evidencije.
  - b Nivo evidencije podesite na **Da**.
  - c Generišite datoteku evidencije.
- 3 Analizirajte evidenciju i rešite problem.

**Napomena:** Nakon što rešite problem podesite nivo prijavljivanja na **Ne**.

### Ako štampač koristi firmver nivoa 4, vratite verziju aplikacije na prethodnu

**Napomena:** Ova funkcija je dostupna samo na nekim modelima štampača.

Sa Embedded Web Server-a uradite nešto od sledećeg:

### Proverite nivo firmvera štampača

- 1 Kliknite na **Status**.
- 2 U odeljku Štampač proverite nivo firmvera.

Nivo firmvera mora da bude bar *yyyyy.04y.yyyy*, gde *y* predstavlja detalje o štampaču.

### Vratite verziju aplikacije na prethodnu

**Napomena:** Vraćanjem verzije aplikacije na prethodnu uklanjaju se postojeće konfiguracije aplikacije.

- 1 Kliknite na **Aplikacije**.
- 2 Izaberite aplikaciju sa liste, a zatim kliknite na **Vrati verziju**.

Obratite se predstavniku kompanije Lexmark

## Nije moguće otpremiti sliku

Proverite da li je tip datoteke podržan i da slika ne prekoračuje maksimalnu veličinu datoteke

Upotrebite GIF, JPEG ili PNG sliku koja nije veća od 1 MB.

- Za slike za pozadinu, dimenzije moraju da budu 800 x 405 piksela.
- Za slike za čuvar ekrana, dimenzije moraju da budu 800 x 480 piksela.

## Nije moguće pristupiti ikonama Promeni pozadinu i Projekcija slajdova sa početnog ekrana

Proverite da li su omogućene bezbednosne dozvole za aplikaciju

Više informacija potražite na stranici [„Omogućavanje bezbednosnih dozvola za aplikaciju“ na stranici 8.](#)

## Slika se ne prikazuje

Pokušajte neka od sledećih rešenja:

**Proverite da li je tip datoteke podržan i da slika ne prekoračuje maksimalnu veličinu datoteke**

Upotrebite GIF, JPEG ili PNG sliku koja nije veća od 1 MB.

- Za slike za pozadinu, dimenzije moraju da budu 800 x 405 piksela.
- Za slike za čuvar ekrana, dimenzije moraju da budu 800 x 480 piksela.

**Proverite da li je tačna putanja do direktorijuma sa slikama na fleš uređaju**

Više informacija potražite u odeljku [„Podešavanje aplikacije za korišćenje fleš uređaja“ na stranici 5.](#)

**Proverite da li ste omogućili čuvar ekrana i projekciju slajdova**

Više informacija potražite u odeljku [„Omogućavanje prilagođavanja prikaza“ na stranici 5.](#)

**Napomena:** Ako je dostupna količina memorije na štampaču manja od 2308 KB, prikazuje se podrazumevana slika. Prilagođene slike se prikazuju kada postane dostupno dovoljno memorije.

## Greška pri očitavanju fleš uređaja

**Proverite da li je fleš uređaj kompatibilan sa štampačem**

Slede minimalni zahtevi:

- USB 2.0
- Standardna podrška za punu brzinu
- Konektor tipa A
- Formatiranje za sistem datoteka FAT

Više informacija o podržanim fleš uređajima potražite u *korisničkom vodiču* za štampač.

## Ništa se ne događa prilikom priključivanja fleš uređaja

**Proverite da li je fleš uređaj povezan na prednji USB port**

Fleš uređaj funkcioniše samo kada ga povežete na prednji USB port.

**Proverite da štampač trenutno nije zauzet obradom drugog zadatka štampe, kopiranja, skeniranja ili faksa**

**Proverite da li je fleš uređaj podržan**

Više informacija o testiranim i odobrenim fleš uređajima potražite u *korisničkom vodiču* za štampač.

**Proverite da li je omogućen USB port na štampaču**

Da biste dobili više informacija, pogledajte *Korisnički vodič* štampača.

**Obratite se predstavniku kompanije Lexmark**

# Obaveštenja

## Obaveštenje o verziji

mart 2019.

**Sledeći pasus ne odnosi se na bilo koju zemlju gde su takve odredbe neusklađene sa lokalnim zakonom:** LEXMARK INTERNATIONAL, INC., PRUŽA OVU PUBLIKACIJU „U VIĐENOM STANJU“ BEZ GARANCIJE BILO KOJE VRSTE, IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA, PODRAZUMEVANE GARANCIJE MOGUĆNOSTI ZA PRODAJU ILI PODESNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU. Neke države ne dozvoljavaju odricanje od izričitih ili podrazumevanih garancija u određenim transakcijama, zbog čega se ova izjava možda ne odnosi na vas.

Ova publikacija može da obuhvata tehničke nepreciznosti i tipografske greške. Izmene se periodično unose u informacije koje su ovde iznete; ove izmene biće obuhvaćene sledećim izdanjima. Poboljšanja ili promene u opisanim proizvodima ili programima mogu da se primene u bilo kom trenutku.

Reference u ovoj publikaciji na proizvode, programe ili usluge ne impliciraju da proizvođač namerava da ih učini dostupnim u svim zemljama u kojima posluje. Bilo koja referenca na proizvod, program ili uslugu nema svrhu da izjavi ili implicira da samo taj proizvod, program ili usluga mogu da se koriste. Bilo koji funkcionalno ekvivalentni proizvod, program ili usluga koji ne krše bilo koje postojeće pravo na intelektualnu svojinu mogu da se koriste kao zamena. Procena i verifikacija rada zajedno sa drugim proizvodima, programima ili uslugama, osim onih koje je proizvođač izričito naveo, predstavljaju odgovornost korisnika.

Lexmark tehničku podršku potražite na <http://support.lexmark.com>.

Informacije o smernicama za zaštitu privatnosti kompanije Lexmark koje važe za korišćenje ovog proizvoda potražite na [www.lexmark.com/privacy](http://www.lexmark.com/privacy).

Informacije o potrošnom materijalu i sadržaje za preuzimanje potražite na [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

© 2016. Lexmark International, Inc.

Sva prava zadržana.

## Zaštićeni žigovi

Lexmark i Lexmark logotip su zaštićeni žigovi ili registrovani zaštićeni žigovi kompanije Lexmark International, Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama.

Svi drugi zaštićeni žigovi su vlasništvo kompanija koje polažu pravo na njih.

## Additional copyrights

This product includes software developed by:

Copyright (c) 2002 Juha Yrjola. All rights reserved.

Copyright (c) 2001 Markus Friedl

Copyright (c) 2002 Olaf Kirch

Copyright (c) 2003 Kevin Stefanik

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions, and the following disclaimer.
2. Redistribution in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions, and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

# Indeks

## A

aplikacije  
prikazivanje u čuvaru ekrana 6

## B

bezbednosne dozvole  
omogućavanje 8  
bezbednosne dozvole za  
aplikaciju  
omogućavanje 8  
brisanje  
slike 5

## Č

čuvar ekrana  
omogućavanje 5  
podešavanje aplikacije za  
korišćenje fleš uređaja 5  
prikazivanje aplikacija u 6  
prikazivanje dugmeta Status 6  
prikazivanje postavki 7  
sakrivanje postavki 7

## D

datoteka konfiguracije  
uvoz i izvoz 8  
dodavanje  
prilagođena slika 6  
slike 5  
dugme Status  
prikazivanje u čuvaru ekrana 6

## E

Embedded Web Server  
pristupanje 5

## F

fleš uređaj  
podešavanje aplikacije za  
korišćenje 5  
fleš uređaj nije detektovan 11

## G

greška aplikacije 10  
greška pri očitavanju fleš  
uređaja 11

## I

istorija promena 3  
izbor  
pozadina 6  
izvoz konfiguracione datoteke 8

## N

nije moguće otpremiti sliku 10  
nije moguće pristupiti ikonama  
Promeni pozadinu i Projekcija  
slajdova sa početnog ekrana 11  
ništa se ne događa prilikom  
prikliučivanja fleš uređaja 11

## O

omogućavanje  
čuvar ekrana 5  
pozadina 5  
projekcija slajdova 5  
omogućavanje bezbednosnih  
dozvola za aplikaciju 8

## P

podešavanje profila za  
prijavljivanje 7  
podešavanje vremena aktiviranja  
čuvara ekrana 7  
pokretanje projekcije slajdova  
Embedded Web Server 9  
fleš uređaj 9  
postavke  
čuvar ekrana 7  
pozadina  
izbor 6  
omogućavanje 5  
pregled 4  
prikazivanje aplikacija u čuvaru  
ekrana 6  
prikazivanje dugmeta Status u  
čuvaru ekrana 6  
prikazivanje postavki čuvara  
ekrana 7  
prilagođavanje teksta čuvara  
ekrana 7  
prilagođena slika  
dodavanje 6

pristupanje Embedded Web  
Server-u 5  
profil za prijavljivanje  
podešavanje 7  
projekcija slajdova  
omogućavanje 5  
podešavanje aplikacije za  
korišćenje fleš uređaja 5  
pokretanje 9  
promena slike za pozadinu 9

## R

rešavanje problema  
fleš uređaj nije detektovan 11  
greška aplikacije 10  
greška pri očitavanju fleš  
uređaja 11  
nije moguće otpremiti sliku 10  
nije moguće pristupiti ikonama  
Promeni pozadinu i Projekcija  
slajdova sa početnog  
ekrana 11  
ništa se ne događa prilikom  
prikliučivanja fleš uređaja 11  
slika se ne prikazuje 11

## S

sakrivanje postavki čuvara  
ekrana 7  
datum 7  
IP adresa 7  
vreme 7  
slika se ne prikazuje 11  
slika za pozadinu  
menjanje 9  
slike  
brisanje 5  
dodavanje 5  
uređivanje 5

## T

tekst čuvara ekrana  
prilagođavanje 7

## U

uređivanje  
slike 5

uvoz konfiguracione datoteke 8

## V

vreme aktiviranja čuvara ekrana  
podešavanje 7