



Lexmark™

Display Customization

Version 4.7

Administratörshandbok

Innehåll

Ändringshistorik.....	3
Översikt.....	4
Konfigurera programmet.....	5
Öppna den inbyggda webbservern.....	5
Aktivera skärmanpassning.....	5
Hantera skärmläckar- och bildspelsbilder.....	5
Konfigurera programmet för att använda en flashenhet.....	5
Välja en bakgrundsbild.....	6
Visa statusikonerna på skärmläckaren.....	6
Öppna program och skrivarfunktioner från skärmläckaren.....	6
Ställa in en inloggningsprofil.....	7
Ställa in starttiden för skärmläckaren.....	7
Anpassa text för skärmläckare.....	7
Dölja inställningar för skärmläckare.....	7
Aktivera programmets säkerhetsbehörigheter.....	8
Importera eller exportera en konfigurationsfil.....	8
Använda programmet.....	9
Byta bakgrundsbilden.....	9
Visa ett bildspel.....	9
Felsökning.....	10
Programfel.....	10
Det gick inte att överföra bilden.....	10
Det går inte att öppna ikonerna Byt bakgrundsbild och Bildspel från startskärmen.....	11
Bilden visas inte.....	11
Fel vid läsning av flashenheten.....	11
Ingenting händer när flashenheten sätts i.....	11
Information.....	13
Index.....	15

Ändringshistorik

Mars 2019

- Uppdatering av nödvändig filstorlek för bilder.

April 2018

- Tillagt stöd för molnbaserade aviseringar.

Augusti 2017

- Tillagda instruktioner om hur du löser programfel.

Juli 2016

- Tillagda instruktioner för följande:
 - Konfigurera en inloggningsprofil.
 - Anpassa text för skärmläckare.
 - Dölja inställningarna för skärmläckaren.
- Tillagd information om hur du förlänger tidsgränsen för skärmen.
- Tillagda funktioner för kroatiska, rumänska, serbiska, slovakiska och slovenska.

Januari 2016

- Första dokumentversionen för multifunktionsprodukter med pekskärm av surfplattetyd.

Översikt

Använd programmet för att överföra bilderna till skrivaren. Du kan använda bilderna för att skapa anpassade bildspel eller ställa in bakgrunden och skärmläckaren för skrivaren.

I det här dokumentet finns det instruktioner om hur du konfigurerar, använder och felsöker programmet.

Konfigurera programmet

Du kan behöva administrationsbehörighet för att konfigurera programmet.

Öppna den inbyggda webbservern

- 1 Hämta skrivarens IP-adress. Gör något av följande:
 - Leta upp skrivarens IP-adress på skrivarens startskärm.
 - Från skrivarens startskärm trycker du på **Inställningar > Nätverk/portar > Nätverksöversikt**.
- 2 Öppna en webbläsare och skriv skrivarens IP-adress.

Aktivera skärmanpassning

- 1 Från den inbyggda webbservern går du till programmets konfigurationssida:
Program > Display Customization > Konfigurera
- 2 Aktivera skärmläckaren, bildspelet och bakgrundsbilderna.
- 3 Klicka på **Verkställ**.

Hantera skärmläckar- och bildspelsbilder

- 1 Från Embedded Web Server går du till programmets konfigurationssida:
Program > Display Customization > Konfigurera
- 2 Från avsnittet Skärmläckar- och bildspelsbilder lägger du till, redigerar eller tar bort en bild.

Anmärkningar:

- Du kan lägga till upp till tio bilder.
- När de är aktiverade visas statusikonerna på skärmläckaren endast vid fel, varningar eller molnbaserade aviseringar.
- Mer information om inställningarna visas om du för pekaren över hjälpen.

- 3 Klicka på **Verkställ**.

Konfigurera programmet för att använda en flashenhet

Innan du börjar ska du skapa en mapp på flashenheten som innehåller de bilder som du vill använda.

- 1 Från den inbyggda webbservern går du till programmets konfigurationssida:
Program > Display Customization > Konfigurera
- 2 Från avsnittet Skärmläckarinställningar eller Bildspelsinställningar väljer du **Aktivera flashenhet**.
- 3 I textrutan Sökväg anger du sökvägen till den mapp som innehåller bilderna på flashenheten.

4 Justera de andra inställningarna om det behövs.

Obs! Mer information om inställningarna visas om du för pekaren över hjälpen.

5 Klicka på **Verkställ**.

Välja en bakgrundsbild

1 Från den inbyggda webbservern går du till programmets konfigurationssida:

Program > Display Customization > Konfigurera

2 Om det behövs aktiverar du bakgrundsbilden från avsnittet Bakgrundsinställningar.

3 På menyn Välj bakgrundsbild väljer du en bild.

Anmärkningar:

- Du kan också lägga till en anpassad bild.
- Mer information visas om du för pekaren över hjälpen.

4 Klicka på **Verkställ**.

Visa statusikonerna på skärmläckaren

Obs! När de är aktiverade visas statusikonerna på skärmläckaren endast vid fel, varningar eller molnbaserade aviseringar.

1 Från Embedded Web Server går du till programmets konfigurationssida:

Program > Display Customization > Konfigurera

2 Från avsnittet Skärmläckarinställningar väljer du **Aktivera status**.

3 Klicka på **Verkställ**.

Öppna program och skrivarfunktioner från skärmläckaren

Obs! För att visa programikonerna du måste installera och aktivera de program som stöds på skrivaren. För en lista över vilka program som stöds, se *Viktigt*-filen.

1 Från den inbyggda webbservern går du till programmets konfigurationssida:

Program > Display Customization > Konfigurera

2 Från avsnittet Skärmläckarinställningar väljer du **Inställningar för aktivering av snabbåtkomst**.

3 Klicka på **Verkställ**.

Ställa in en inloggningsprofil

Med en inloggningsprofil kan du få tillgång till angivet program automatiskt när loggar in på skrivaren.

1 Från Embedded Web Server går du till programmets konfigurationssida:

Program > Display Customization > Konfigurera

2 Ange namnet på programmet i fältet Inloggningsprofil under Inställningar för skärmläckare.

Obs! Programnamnet är skiftlägeskänsligt.

3 Klicka på **Verkställ**.

Ställa in starttiden för skärmläckaren

1 Från den inbäddade webbservern klickar du på **Inställningar > Enhet > Egenskaper**.

2 I fältet Tidsgräns för skärm anger du hur lång tid det ska dröja innan skärmen försätts i viloläge.

3 Klicka på **Spara**.

Obs! När röstvägledning är aktiverad förlängs tidsgränsen för skärminaktivitet och starttiden för skärmläckaren automatiskt till 10 gånger den nuvarande inställningen (i sekunder).

Anpassa text för skärmläckare

1 Från Embedded Web Server går du till programmets konfigurationssida:

Program > Display Customization > Konfigurera

2 Välj något av följande alternativ under Inställningar för skärmläckare:

- Anpassa texten för skärmläckaren genom att skriva in meddelandet i fältet Anpassad text.
- Ändra färg och placering för skärmläckartexten med hjälp av inställningarna.

3 Klicka på **Verkställ**.

Dölja inställningar för skärmläckare

Obs! Inställningarna för skärmläckaren påverkar inte inställningarna på startskärmen.

1 Från Embedded Web Server går du till programmets konfigurationssida:

Program > Display Customization > Konfigurera

2 Avmarkera ett eller flera av följande alternativ under Inställningar för skärmläckare:

- **visa tid**
- **visa IP**
- **visa datum**

3 Klicka på **Verkställ**.

Aktivera programmets säkerhetsbehörigheter

- 1 Från den inbyggda webbservern klickar du på **Inställningar >> Säkerhet >> Inloggningsmetoder**.
- 2 Från det offentliga avsnittet klickar du på **Hantera behörigheter**.
- 3 Expandera **Program** och aktivera sedan programmet du vill använda.
- 4 Klicka på **Spara**.

Importera eller exportera en konfigurationsfil

Obs! När du importerar konfigurationsfiler kommer befintliga programkonfigurationer att skrivas över.

- 1 Från den inbyggda webbservern navigerar du till programmets konfigurationssida:
Program > Display Customization > Konfigurera
- 2 Klicka på **Importera** eller **Exportera**.

Använda programmet

Innan du börjar ser du till att programmets säkerhetsinställningar har aktiverats. Mer information finns i [“Aktivera programmets säkerhetsbehörigheter” på sidan 8](#).

Byta bakgrundsbilden

- 1 Tryck på **Byt bakgrundsbild** på startskärmen.
- 2 Välj bakgrundsbilden som du vill använda.

Obs! Du kan lägga till en anpassad bild från den inbyggda webbservern. Mer information finns i [“Välja en bakgrundsbild” på sidan 6](#).

- 3 Klicka på **Verkställ**.

Visa ett bildspel

Anmärkningar:

- Innan du använder programmet ska du se till att konfigurera bildspelsinställningarna. Mer information finns i [“Konfigurera programmet” på sidan 5](#).
- Programmet kan använda bilder från en flashenhet eller som överförts i den inbyggda webbservern. Om programmet konfigureras för båda kommer bilder från flashenheten att användas.

Visa ett bildspel från en flashenhet

- 1 Sätt i flashenheten i USB-porten på skrivaren.

Obs! Mer information finns i skrivarens *Användarhandbok*.

- 2 På startskärmen trycker du på **Bildspel**. Bilderna visas i alfabetisk ordning.

Anmärkningar:

- Du kan ta ut flashenheten efter att bildspelet startat, men bilderna lagras inte i skrivaren. Om bildspel stoppas måste du sätta in flashenheten igen om du vill visa bilderna.
- Om du vill lagra bilder i skrivaren använder du den inbäddade webbservern. Mer information finns i [“Hantera skärmläcker- och bildspelsbilder” på sidan 5](#).

Visa ett bildspel från den inbyggda webbservern

På startskärmen trycker du på **Bildspel**. Bilderna visas i den ordning som de visas på konfigurationsidan för programmet.

Obs! En post utan en bild inte kan användas i bildspelet.

Felsökning

Programfel

Prova något/några av följande alternativ:

Kontrollera diagnostikloggen

- 1 Öppna en webbläsare och skriv sedan **IP/se**, där **IP** är skrivarens IP-adress.
- 2 Klicka på **Inbäddade lösningar** och gör sedan följande:
 - a Rensa loggfilen.
 - b Ställ in loggningsnivån på **Ja**.
 - c Generera loggfilen.
- 3 Analysera loggen och lös sedan problemet.

Obs! När du har åtgärdat problemet ställer du in loggningsnivån på **Nej**.

Om skrivaren körs på fast programvara version 4 ska du nedgradera programversionen

Obs! Den här funktionen är endast tillgänglig på vissa skrivarmodeller.

Gör något av följande i den inbyggda webbservern:

Kontrollera skrivarens fasta programvaruversion

- 1 Klicka på **Status**.
- 2 Kontrollera programvaruversionen i avsnittet Skrivare.
Programvaruversionen måste vara minst **yyyyy.04y.yyyy**, där **y** är skrivarinformation.

Nedgradera programversionen

Obs! Nedgradering av programversionen tar bort befintliga programkonfigurationer.

- 1 Klicka på **Program**.
- 2 Välj programmet i listan och klicka sedan på **Nedgradera**.

Kontakta Lexmarkrepresentanten

Det gick inte att överföra bilden

Kontrollera att filtypen stöds och att bilden inte överskrider den maximala filstorleken

Använd en GIF/JPEG/PNG-bild som inte överskrider 1MB.

- Bakgrundsbilder ska ha måtten 800 x 405 bildpunkter.
- Skärmläckarbilder ska ha måtten 800 x 480 bildpunkter.

Det går inte att öppna ikonerna Byt bakgrundsbild och Bildspel från startskärmen

Se till att programmets säkerhetsinställningar har aktiverats

Mer information finns i [“Aktivera programmets säkerhetsbehörigheter” på sidan 8.](#)

Bilden visas inte

Prova något/några av följande alternativ:

Kontrollera att filtypen stöds och att bilden inte överskrider den maximala filstorleken

Använd en GIF/JPEG/PNG-bild som inte överskrider 1MB.

- Bakgrundsbilder ska ha måtten 800 x 405 bildpunkter.
- Skärmläckarbilder ska ha måtten 800 x 480 bildpunkter.

Se till att sökvägen till bilderna på flashenheten är rätt

Mer information finns i [“Konfigurera programmet för att använda en flashenhet” på sidan 5.](#)

Se till att du aktiverar skärmläckaren och bildspelet

Mer information finns i [“Aktivera skärmanpassning” på sidan 5.](#)

Obs! Om det finns mindre än 2 308 KB tillgängligt skrivarminne visas standardbilden. När det finns tillräckligt med minne visas de anpassade bilderna.

Fel vid läsning av flashenheten

Se till att flashenheten är kompatibel med skrivaren

Minimikraven är följande:

- USB 2.0
- Standard för full hastighet
- Typ A-kontakt
- Formaterat för filsystemet FAT

Mer information om vilka flashenheter som stöds finns i skrivarens *Användarhandbok*.

Ingenting händer när flashenheten sätts i

Kontrollera att flashenheten har satts in i den främre USB-porten

Flashenheten fungerar endast när den sitter i den främre USB-porten.

Kontrollera att skrivaren för närvarande inte är upptagen med annan utskrift, kopiering, skanning eller fax

Kontrollera att flashenheten stöds

Mer information om vilka flashenheter som testats och godkänts finns i skrivarens *Användarhandbok*.

Kontrollera att skrivarens USB-port är aktiverad

Mer information finns i skrivarens *Användarhandbok*.

Kontakta Lexmarkrepresentanten

Information

Om utgåvan

Mars 2019

Följande stycke gäller inte i de länder där sådana föreskrifter står i strid med gällande lag. LEXMARK INTERNATIONAL, INC., LEVERERAR DENNA SKRIFT I BEFINTLIGT SKICK, UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI, VARE SIG UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD, INKLUSIVE, MEN EJ BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER GÄLLANDE SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE. Vissa stater tillåter inte friskrivningar från explicita eller implicita garantier vid vissa transaktioner, och därför är det möjligt att uttalandet ovan inte gäller just dig.

Denna skrift kan innehålla tekniska felaktigheter eller tryckfel. Innehållet är föremål för periodiska ändringar, sådana förändringar införlivas i senare utgåvor. Förbättringar eller förändringar av de produkter eller programvaror som beskrivs kan när som helst ske.

Hänvisningar till produkter, program och tjänster i det här dokumentet innebär inte att tillverkaren avser att göra dessa tillgängliga i alla länder. Hänvisningar till olika produkter, program eller tjänster innebär inte att endast dessa produkter, program eller tjänster kan användas. Andra produkter, program eller tjänster med likvärdiga funktioner där ingen konflikt föreligger vad gäller upphovsrätt kan användas istället. Det är upp till användaren att utvärdera och kontrollera funktionen i samverkan med produkter, program eller tjänster andra än de som uttryckligen anges av tillverkaren.

Teknisk support från Lexmark finns på <http://support.lexmark.com>.

Om du vill ha information om Lexmarks sekretesspolicy som reglerar användning av denna produkt, gå till www.lexmark.com/privacy.

Mer information om förbrukningsmaterial och nedladdningar finns på www.lexmark.com.

© 2016 Lexmark International, Inc.

Med ensamrätt.

Varumärken

Lexmark och Lexmarks logotyp är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Lexmark International, Inc. i USA och/eller andra länder.

Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare.

Additional copyrights

This product includes software developed by:

Copyright (c) 2002 Juha Yrjola. All rights reserved.

Copyright (c) 2001 Markus Friedl

Copyright (c) 2002 Olaf Kirch

Copyright (c) 2003 Kevin Stefanik

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions, and the following disclaimer.
2. Redistribution in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions, and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Index

A

aktivera
 bakgrundsbild 5
 bildspel 5
 skärmläckare 5
aktivera programmets
säkerhetsbehörigheter 8
anpassa text för skärmläckare 7
anpassad bild
 lägga till 6

B

bakgrundsbild
 aktivera 5
 välja 6
 ändra 9
bilden visas inte 11
bilder
 lägga till 5
 redigera 5
 ta bort 5
bildspel
 aktivera 5
 konfigurera programmet för att
 använda en flashenhet 5
 körs 9
byta bakgrundsbilden 9

D

det gick inte att överföra
bilden 10
det går inte att öppna ikonerna
Byt bakgrundsbild och Bildspel
från startskärmen 11
dölja inställningar för
skärmläckare 7
 datum 7
 IP-adress 7
 tid 7

E

Embedded Web Server
 öppna 5
exportera en konfigurationsfil 8

F

fel vid läsning av flashenhet 11

felsökning

bilden visas inte 11
det gick inte att överföra
bilden 10
det går inte att öppna ikonerna
 Byt bakgrundsbild och Bildspel
 från startskärmen 11
fel vid läsning av flashenhet 11
flashenheten hittades inte 11
ingenting händer när
 flashenheten sätts i 11
 programfel 10
flashenhet
 konfigurera programmet som du
 vill använda 5
flashenheten hittades inte 11

I

importera en konfigurationsfil 8
ingenting händer när
flashenheten sätts i 11
inloggningsprofil
 ange 7
inställningar
 skärmläckare 7

K

konfigurationsfil
 importera eller exportera 8
konfigurera en
inloggningsprofil 7
konfigurera starttid för
skärmläckaren 7

L

lägga till
 anpassad bild 6
 bilder 5

P

program
 visas på skärmläckaren 6
programfel 10
programmets
säkerhetsbehörigheter
 aktivera 8

R

redigera
 bilder 5

S

skärmläckare
 aktivera 5
 dölja inställningar 7
 konfigurera programmet för att
 använda en flashenhet 5
 visa inställningar 7
 visa program på 6
 visa statusknappen 6
starttid för skärmläckaren
 ange 7
Statusknappen
 visas på skärmläckaren 6
säkerhetsbehörigheter
 aktivera 8

T

ta bort
 bilder 5
text för skärmläckare
 anpassa 7

V

visa ett bildspel
 Embedded Web Server 9
 flashenhet 9
visa inställningar för
skärmläckare 7
visa program på
skärmläckaren 6
visa statusknappen på
skärmläckaren 6
välja
 bakgrundsbild 6

Ä

ändringshistorik 3

Ö

öppna Embedded Web Server 5
översikt 4