



Lexmark™

Kısayol Merkezi

Sürüm 5.1

Yönetici Kılavuzu

Ağustos 2017

www.lexmark.com

İçerikler

Değişiklik geçmişi.....	3
Genel Bakış.....	4
Yazıcı ayarlarının yapılandırılması.....	5
Yerleşik Web Sunucusu'na erişme.....	5
uygulama erişimini sabitleme.....	5
Uygulamayı kullanma.....	7
Kısayol oluşturma.....	7
Kısayolu düzenleme veya silme.....	7
Kısayol simgelerini ana ekranda gösterme.....	7
Kısayol simgelerini ana ekrandan kaldırma.....	8
Sorun Giderme.....	9
Uygulama hatası.....	9
Kısayol simgesi görünmüyor.....	9
Kısayol başlatılamıyor.....	10
Uyarılar.....	11
Dizin.....	12

Değişiklik geçmişi

Ağustos 2017

- Kısayol simgelerini ana ekranda gösterme hakkında bilgiler eklendi.
- Uygulama hatalarının çözümü hakkında talimatlar eklendi.

Temmuz 2016

- E-posta Alıcılarını Sınırlandırma ayarının geçersiz kılınması için destek eklendi.
- Hırvatça, Romence, Sırpça, Slovakça ve Slovence için destek eklendi.

Ocak 2016

- Tablet benzeri dokunmatik ekranlı ve çok işlevli ürünler için ilk belge sürümü.

Genel Bakış

Uygulamayı, yazıcı ana ekranından erişilebilen sık kullanılan işlemlere kısa yol oluşturmak için kullanma. Bu kısayollar, bir hedefe (FTP gibi) kopyalama, faks çekme, e-posta gönderme veya tarama yapma gibi işlemler için kayıtlı ayarlar içerebilir.

Bu belgede uygulamanın kullanılması ve sorun gidermesiyle ilgili bilgi verilmektedir.

Yazıcı ayarlarının yapılandırılması

Yazıcı ayarlarını yapılandırmak için yönetici haklarınızın olması gerekebilir.

Yerleşik Web Sunucusu'na erişme

- 1 Yazıcının IP adresini alın. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - IP adresini yazıcı ana ekranında bulun.
 - Yazıcı ana ekranından **Ayarlar** > **Ağ/Bağlantı Noktaları** > **Ağa Genel Bakış** öğesine dokununuz.
- 2 Bir web tarayıcısı açın ve yazıcının IP adresini yazın.

uygulama erişimini sabitleme

Uygulamaya genel erişimi sınırlama

- 1 Yerleşik Web Sunucusu'nda, **Ayarlar** > **Güvenlik** > **Oturum Açma Yolları** öğelerini tıklatın.
- 2 Genel bölümünden, **İzinleri Yönet** öğesini tıklatın.
- 3 **İşlev Erişimi** bölümünü genişletin ve ardından **Kısayolları Yönet** öğesinin işaretini kaldırın.
- 4 **Kaydet** öğesini tıklatın.

Kimlik doğrulamalı uygulama erişimine izin verilmesi

- 1 Yerleşik Web Sunucusu'nda, **Ayarlar** > **Güvenlik** > **Oturum Açma Yolları** öğelerini tıklatın.
- 2 Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Yerel Hesaplar bölümünden **Grupları/İzinleri Yönet** öğesini tıklatın.
 - Ağ Hesapları bölümünden, oturum açma yönteminin yanındaki **Grupları/İzinleri Yönet** öğesini tıklatın.
 - Ek Oturum Açma Yöntemleri bölümünden, kimlik doğrulama modülünün yanındaki **İzinleri Yönet** öğesini tıklatın.
- 3 Uygulama erişimine ihtiyacı olan kullanıcı grubunu tıklatın.

Not: Varsayılan kullanıcı izinlerini yapılandırmak için **Tüm Kullanıcılar** öğesini tıklatın.
- 4 **İşlev Erişimi** bölümünü genişletin ve ardından **Kısayolları Yönet** seçeneğini belirleyin.
- 5 **Kaydet** öğesini tıklatın.

Ana ekranda güvenli uygulamaları veya işlevleri gösterir

Varsayılan olarak güvenli uygulamalar veya işlevler yazıcı ana ekranında görüntülenmez.

- 1 Embedded Web Server'dan **Ayarlar** > **Güvenlik** > **Çeşitli** öğesini tıklatın.
- 2 Korunan Özellikler menüsünden **Göster**'i seçin.

3 Kaydet'i tıkladın.

Uygulamayı kullanma


Kısayol oluşturma

- 1 Ana ekranda, uygulama simgesine dokunun.
- 2 Bir yazıcı işlevi seçip **Kısayol Oluştur** seçeneğine dokunun.
Not: Güvenli E-posta işlevi desteklenmez.
- 3 Ayarları yapılandırın ve ardından **Kaydet** ögesine dokunun.
- 4 Benzersiz bir kısayol adı girin.
Not: Yazıcı ana ekranında kırılmış adlar görünmesini önlemek için en fazla 25 karakterlik bir ad girin.
- 5 **Tamam** seçeneğine dokunun.

Notlar:


- Uygulama, otomatik olarak benzersiz bir kısayol numarası oluşturur. Kısayolu başlatmak için # düğmesine basın ve ardından kısayol adını girin.
- Yerleşik Çözümler Çerçevesi'nin 6. sürümünde uygulama, e-posta gönderirken E-posta Alıcılarını Sınırlandırma seçeneğini geçersiz kılıp kullanıcıların alıcı alanlarında düzenleme yapmasına izin verir.

Kısayolu düzenleme veya silme


- 1 Ana ekranda, uygulama simgesine dokunun.
- 2 Bir yazıcı işlevi seçin, kısayolun yanındaki  ögesine dokunun ve ardından kısayolu düzenleyin veya silin.
Not: Kısayola yeni ad verecekseniz benzersiz bir ad yazdığınızdan emin olun. Yazıcı ana ekranında kırılmış adlar görünmesini önlemek için en fazla 25 karakterlik bir ad girin.

Kısayol simgelerini ana ekranda gösterme

Not: Ana ekranda yalnızca sınırlı sayıda kısayol simgesi gösterebilirsiniz.

- 1 Ana ekranda, uygulama simgesine dokunun.
- 2 Bir yazıcı işlevi seçip kısayolun yanındaki  ögesine dokunun.
- 3 Yazıcınızın modeline bağlı olarak **Ana Ekranda Göster** veya **Ana ekranda göster** seçeneğine dokunun.
- 4 Kısayolunuz için simge seçin.
Yazıcı ana ekrana geri döner.

Kısayol simgelerini ana ekrandan kaldırma

- 1 Ana ekranda, uygulama simgesine dokununuz.
- 2 Bir yazıcı işlevi seçin ve ardından kısayolun yanındaki  öğesine dokununuz.
- 3 **Ana ekrandan kaldır** öğesine dokununuz.

Sorun Giderme

Uygulama hatası

Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

Tanılama günlüğünü kontrol edin

- 1 Bir web tarayıcısı açıp şunu girin (Burada **IP** yazılı alana yazıcının IP adresi girilecektir): **IP/se**.
- 2 **Yerleşik Çözümler** ögesine tıklayın ve aşağıdaki adımları izleyin:
 - a Kayıt dosyasını temizleyin.
 - b Kayıt seviyesini **Evet** olarak ayarlayın.
 - c Kayıt dosyası oluşturun.
- 3 Günlüğü analiz edin ve sorunu çözün.

Not: Sorunu çözdükten sonra kayıt seviyesini **Hayır** olarak ayarlayın.

Yazıcı, belleim düzeyi 4'te çalışıyorsa uygulama sürümünü düşürün

Not: Bu özellik yalnızca bazı yazıcı modellerinde bulunur.

Yerleşik Web Sunucusu'nda aşağıdakilerden birini gerçekleştirin:

Yazıcı belleim düzeyini kontrol etme

- 1 **Durum** ögesine tıklayın.
- 2 Yazıcı bölümünden belleim düzeyini kontrol edin.

Yazıcı ayrıntıları **y** olduğunda, belleim düzeyi en az **yyyyy.04y.yyyy** olmalıdır.

Uygulama sürümünü düşürme

Not: Uygulama sürümünü düşürme, mevcut uygulama yapılandırmalarını kaldırır.

- 1 **Uygulamalar** ögesine tıklayın.
- 2 Listedeki uygulamayı seçin, ardından **Sürüm Düşürme** ögesine tıklayın.

Lexmark temsilcinizle iletişime geçin

Kısayol simgesi görünmüyor

Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

Simgenin ana ekranda görünecek şekilde ayarlandığından emin olun

Daha fazla bilgi için bkz. [7. sayfadaki "Kısayol simgelerini ana ekranda gösterme"](#).

Not: Ana ekranda yalnızca sınırlı sayıda kısayol simgesi gösterebilirsiniz.

Kullanılmayan kısayol simgelerini kaldırın

Daha fazla bilgi için bkz. [8. sayfadaki "Kısayol simgelerini ana ekrandan kaldırma"](#).

Kısayol numarasını kullanın

Kısayolu başlatmak için # düğmesine basın ve ardından kısayol adını girin.

Kısayol başlatılamıyor

Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

Yazıcı işlevinin sınırlandırılmamış olduğundan emin olun

- 1 Yerleşik Web Sunucusu'nda, **Ayarlar** > **Güvenlik** > **Oturum Açma Yolları** öğelerini tıklatın.
- 2 Yazıcınızın güvenlik ayarlarına bağlı olarak aşağıdakilerden birini yapın:
 - Yerel Hesaplar bölümünden **Grupları/İzinleri Yönet** öğesini tıklatın.
 - Ağ Hesapları bölümünden, oturum açma yönteminin yanındaki **Grupları/İzinleri Yönet** öğesini tıklatın.
 - Ek Oturum Açma Yöntemleri bölümünden kimlik doğrulama modülünün yanındaki **İzinleri Yönet** öğesini tıklatın.
- 3 Uygulama erişimine ihtiyacı olan kullanıcı grubunu tıklatın.
Not: Varsayılan kullanıcı izinlerini yapılandırmak için **Tüm Kullanıcılar** öğesini tıklatın.
- 4 **İşlev Erişimi** bölümünü genişletin ve ardından kullanıcıların erişmesini istediğiniz işlevleri seçin.
- 5 **Kaydet** öğesini tıklatın.

Kısayol numarasını kullanıyorsanız kısayol numarasının mevcut olduğundan emin olun

Uyarılar

Sürüm uyarısı

Ağustos 2017

Aşağıdaki paragraf bu tür şartların yasalara aykırı olduğu ülkeler için geçersizdir. LEXMARK INTERNATIONAL, INC. BU YAYINI, "OLDUĞU GİBİ", TİCARİ YA DA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK GİBİ HERHANGİ BİR KONUDA DOLAYLI VEYA DOĞRUDAN GARANTİ VERMEKSİZİN SAĞLAMAKTADIR. Bazı ülkelerde, belirli konularda dolaylı ya da doğrudan garantilerin reddedilmesine izin verilmez; bu nedenle, bu bildirim sizin için geçerli olmayabilir.

Bu yayın, teknik yanlışlıklar ya da yazım hataları içerebilir. Bu yayında açıklanan bilgilerde düzenli olarak değişiklik yapılmaktadır; bu değişiklikler sonraki basımlara yansıtılacaktır. Hakkında bilgi verilen ürünler ya da programlar üzerinde herhangi bir zamanda geliştirme çalışmaları ya da değişiklikler yapılabilir.

Bu yayında belirli ürünlerden, programlardan ya da hizmetlerden söz edilmesi, bu ürünlerin, programların ya da hizmetlerin sizin ülkenizde de kullanıma sunulacağı anlamına gelmez. Herhangi bir ürün, program ya da hizmetten söz edilmesi, yalnızca o ürünün, programın ya da hizmetin kullanılabilmesi anlamına gelmez. Geçerli fikri mülkiyet haklarına aykırı olmayan ve işlevsel olarak eşit herhangi bir ürün, program ya da hizmet kullanılabilir. Üretici tarafından açıkça belirtilenler dışında, diğer ürünlerle, programlarla ya da hizmetlerle birlikte kullanım olanaklarının değerlendirilmesi ve doğrulanması kullanıcının sorumluluğundadır.

Lexmark teknik desteği için <http://support.lexmark.com> adresini ziyaret edin.

Sarf malzemeleri ve yüklemeler için, www.lexmark.com adresini ziyaret edin.

© 2017 Lexmark International, Inc.

Tüm hakları saklıdır.

Ticari Markalar

Lexmark ve Lexmark logosu, Lexmark International, Inc.'nin ABD ve/veya diğer ülkelerde ticari markaları veya tescilli ticari markalardır.

Diğer tüm ticari markalar kendi sahiplerine aittir.

Dizin

G

- genel bakış 4
- genel erişim
 - sınırlama 5
- güvenli uygulamalar veya işlevler
 - ana ekranda gösterme 5

K

- kısayol
 - E-posta: 7
 - Faks 7
 - FTP 7
 - Kopyala 7
- kısayol başlatılmıyor 10
- kısayol simgesi görünmüyor 9
- kısayol yok 9
- kısayollar
 - düzenleme 7
 - oluşturma 7
 - silme 7
- kısayolları düzenleme 7
- kısayolları oluşturma 7
- kısayolları silme 7
- kısayolları yönetme
 - erişimine izin verme 5
- korunan özellikler
 - ana ekranda gösterme 5

S

- simgeleri ana ekrandan kaldırma 8

U

- uygulama erişimi
 - izin verme 5
- uygulama erişimine izin verme 5
- uygulamaya genel erişimin sınırlanması 5