

C520, C522 og C524

Vejledning til menuer og meddelelser



Juni 2005

Lexmark og Lexmark med diamantformen er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., registreret i USA og/eller andre lande. © 2005 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. 740 West New Circle Road NW Lexington, Kentucky 40550, USA

www.lexmark.com

Udgave: Juni 2005

Det følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne bestemmelser ikke er i overensstemmelse med det pågældende lands lovgivning: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. UDSENDER DETTE DOKUMENT "SOM DET ER OG FOREFINDES" UDEN GARANTI AF NOGEN ART, ENTEN UDTRYKKELIG ELLER STILTIENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, DE STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL SÆRLIGE FORMÅL. Nogle stater tillader ikke ansvarsfraskrivelse for udtrykkeligt eller stiltiende ansvar ved bestemte transaktioner, og derfor er denne erklæring måske ikke gældende for dig.

Dokumentet kan indeholde tekniske unøjagtigheder eller trykfejl. Der foretages regelmæssige ændringer af oplysningerne heri. Ændringerne vil blive medtaget i senere udgaver. Forbedringer og ændringer af det beskrevne produkt eller program kan foretages på et hvilket som helst tidspunkt.

Kommentarer til denne udgivelse kan sendes til Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, U.S.A. I Storbritannien og Irland skal de sendes til Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. Lexmark kan frit bruge eller distribuere alle de indsendte oplysninger, som Lexmark finder det passende, uden at forpligte sig over for dig. Du kan købe yderligere kopier af publikationer, som er beslægtet med dette produkt, ved at ringe på 1-800-553-9727. I Storbritannien og Irland skal du ringe på +44 (0)8704 440 044. I andre lande, skal du kontakte det sted, hvor du har købt produktet.

Henvisninger i dette dokument til produkter, programmer eller serviceydelser indebærer ikke, at producenten har til hensigt at markedsføre disse i alle de lande, hvor producenten opererer. Henvisninger til et produkt, program eller en serviceydelse har ikke til hensigt at fastslå eller antyde, at kun dette produkt, program eller denne serviceydelse kan bruges. Produkter, programmer eller serviceydelser med lignende funktionalitet, som ikke krænker eksisterende ejendomsrettigheder, kan bruges i stedet. Evaluering og verifikation af produktets evne til at fungere sammen med andre produkter, programmer eller serviceydelser, undtagen dem der er udpeget af producenten, er brugerens eget ansvar.

Lexmark og Lexmark med diamantformen, MarkNet og MarkVision er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc. som er registreret i USA og/eller andre lande.

PCL® er et registreret varemærke tilhørende Hewlett-Packard Company.

PostScript[®] er et registreret varemærke tilhørende Adobe Systems Incorporated.

Følgende termer er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende disse virksomheder:

Albertus	The Monotype Corporation plc	ITC Lubalin Graph	International Typeface Corporation
Antique Olive	Monsieur Marcel OLIVE	ITC Mona Lisa	International Typeface Corporation
Apple-Chancery	Apple Computer, Inc.	ITC Zapf Chancery	International Typeface Corporation
Arial	The Monotype Corporation plc	Joanna	The Monotype Corporation plc
CG Times	Baseret på Times New Roman på licens fra The Monotype Corporation plc. er et produkt tilhørende Agfa Corporation	Marigold	Arthur Baker
Chicago	Apple Computer, Inc.	Monaco	Apple Computer, Inc.
Clarendon	Linotype-Hell AG og/eller tilhørende datterselskaber	New York	Apple Computer, Inc.
Eurostile	Nebiolo	Oxford	Arthur Baker
Geneva	Apple Computer, Inc.	Palatino	Linotype-Hell AG og/eller tilhørende datterselskaber
GillSans	The Monotype Corporation plc	Stempel Garamond	Linotype-Hell AG og/eller tilhørende datterselskaber
Helvetica	Linotype-Hell AG og/eller tilhørende datterselskaber	Taffy	Agfa Corporation
Hoefler	Jonathan Hoefler Type Foundry	Times New Roman	The Monotype Corporation plc
ITC Avant Garde Gothic	International Typeface Corporation	Univers	Linotype-Hell AG og/eller tilhørende datterselskaber
ITC Bookman	International Typeface Corporation		

Andre varemærker tilhører deres respektive ejere.

© 2005 Lexmark International, Inc.

Alle rettigheder forbeholdes.

UNITED STATES GOVERNMENT RIGHTS

Software og dokumentation, der leveres under denne aftale, er handelsvarer, som er udviklet udelukkende ved private investeringer.

Indhold

Kapitel 1: Brug afprintermenuer	4
Om printerens kontrolpanel	5
Menugrupper	7
Forbrugsstofsmenu	7
Papirmenu	9
Rapporter	14
Indstillinger	
Sikkerhed	
Netværk/Porte	
Hjælp	
Kapitel 2: Om printermeddelelser	45



Der findes en række menuer, der gør det nemt at ændre printerindstillinger. Diagrammet viser menuindekset i kontrolpanelet, som indeholder en liste over menuer og menupunkter, der er tilgængelige i menuerne. Menupunkterne og deres værdier beskrives nærmere senere i dette kapitel.

Bemærk: Nogle menupunkter og værdier vises kun, hvis specifikt tilbehør er installeret på printeren. Andre menupunkter er kun gældende til et bestemt printersprog.



Forbrugsstofsmenu Udskift forbrugsstof Cyan kassette Magenta kassette Gul kassette Sort kassette Cyan fotokonduktor Magenta fotokonduktor Gul fotokonduktor Sort fotokonduktor Fuser Overførselsbælte Spildtonerboks

Papirmenu Standardkilde Papirformat/type Konfigurer MP Erstat med str. Papirstruktur Papirvægt Papirilægning Specialtyper Generel opsætning

Rapporter

Side med menuindstillinger Enhedsstatistik Side med netværksindstillinger Side med netværksindstillinger <x> Profilliste Side med NetWare-indstilling Udskrifttyper Udskriv biblio.

Indstillinger

Opsætningsmenu Menuen Finishing Menuen Kvalitet Testmenu PDF-menu POstScript-menu PCL-emul-menu HTML-menu Billedmenu

<u>Sikkerhed</u> Maks. ugyldig PIN Jobudløb

Netværk/Porte TCP/IP IPv6 Standard Network Netværk [x] Standard USB USB [x] Parallel Parallel [x] Seriel Seriel [x] NetWare

AppleTalk

LexLink

Hjælp

Udskriv alt Farvekvalitet Udskriftskvalitet Udskrivningsvejledning Vejledning til forbrugsstoffer Medievejledning Udskriftsfejl Menuoversigt Informationsvejledning Tilslutningsvejledning Vejledning til flytning af printeren

Om printerens kontrolpanel

Printerens kontrolpanel består af følgende punkter:

- En 4-linjers grå skærm, som kan vise både grafik og tekst
- Indikatorlampe



Brug af knapperne og kontrolpanelets layout er beskrevet i følgende tabel.

Kontrolpanelets punkter	Funktion	
Tilbage	For at vende tilbage til o Bemærk: Denne knap Ændringer, der er foreta Tilbage .	let forrige skærmbillede. er kun aktiv, hvis ③ vises øverst til venstre i skærmbilledet. Iget på skærmen, anvendes ikke, hvis der trykkes på knappen
Menu Orn	For at åbne menuindek Bemærk: Printeren ska en meddelelse, som ind	s. I være i klar-tilstand for at få adgang til menuindekset. Der vises ikerer, at menuerne er utilgængelige, hvis printeren ikke er parat.
Stop	For at stoppe eller afbry Stopper. Når printeren åbner sig en liste over v	de al printeraktivitet. Efter tryk på Stop vises meddelelsen er stoppet, står der stoppet på statuslinjen på skærmen, og der algmuligheder.
Indikatorlampe	Den totonede lysdiode oplysninger om printers	oå kontrolpanelet, der kaldes for en indikatorlampe, giver tatus ved hjælp af farverne rød og grøn.
	Status	Angiver
	Deaktiveret	Printeren er slukket.
	Blinker grønt	Printeren varmer op, behandler data eller udskriver et job.
	Fast grøn	Printeren er tændt, men ikke i brug.
	Fast rød	Kræver brugerhandling.

Kontrolpanelets punkter	Funktion
Navigationsknapper	 Knapperne Op og Ned bruges til at bevæge sig op og ned på listerne. Når du navigerer rundt på en liste ved hjælp af knappen Op eller Ned, flyttes markøren en linje ad gangen.
	Knapperne Venstre og Højre bruges til at bevæge sig rundt i et skærmbillede, f.eks. til at flytte sig fra en værdi til en anden. De bruges også til at rulle gennem tekst, der ikke passer til skærmen.
	Knappen Vælg bruges til at indlede en handling i et menupunkt eller for en værdi. Tryk på Vælg , når markøren står ved siden af det ønskede menupunkt eller den ønskede værdi.
Skærm	Skærmen viser meddelelser og grafik, som beskriver printerens aktuelle tilstand, og som angiver eventuelle problemer med printeren, som skal løses.
 Status/forbrugsstoffer ✓ Vis forbrugsstoffer Parat Bakke 1 snart tom 	Det øverste af displayet er overskriftslinjen. Hvis denne findes, indeholder den grafik, der angiver, at knappen Tilbage kan anvendes. Den viser også den aktuelle status og status for forbrugsstoffer (advarsler). Hvis der findes flere advarsler, er hver advarsel adskilt med et komma.
Skærmen Fortæl mig	De andre tre linjer er skærmens "krop", som viser printerstatus, forbrugsmeddelelser, Vis mig-skærme og giver mulighed for valg af menuer, menupunkter og værdier.
Nogle tilbageholdte job blev ikke gendannet.	
Skærmen Vis mig	
 1. Fjern bakke; fjern printmedie 	

Menugrupper

Bemærk: En stjerne (*) ved siden af en værdi angiver en standardindstilling. Det er ikke alle værdierne, der er tilgængelige på de forskellige printermodeller.

Forbrugsstofsmenu

Forbrugsstofsmenuen indeholder kun værdier til menupunktet Udskift forbrugsstof. De andre menupunkter har skrivebeskyttet status, som kan ses fra Forbrugsstofsmenuen eller via Vis forbrugsstoffer. Hvis man går ind på menupunkterne via Se forbrugsstoffer, vil hvert punkt være efterfulgt at af et kolon (:) på kontrolpanelets skærm.

Menupunkt	Formål	Værdier	
Udskift	For at vælge det forbrugsstof, som	Cyan fotokonduktor	Når der er valgt en værdi, vises
tordrugsstof	forbrugsstofstæller skal nulstilles manuelt, når en fotokonduktor	Magenta fotokonduktor	forbrugsstof.
	udskiftes.	Gul fotokonduktor	udskiftet forbrugsstof for at nulstille
		Sort fotokonduktor	Vælg Nej eller tryk på 😁 for at afslutte menupunktet Udskift forbrugsstof.
Cyan kassette	Til visning af status for cyan	Lav	Udskift indikerer, at enhedens
	tonerkassette.	Ugyldig	levetid er ved at være opbrugt, og at der kan opstå problemer med
		Udskift	udskriftskvaliteten.
		Mangler eller defekt	
		ОК	
		Ikke kalibreret	
		Ikke understøttet	
Magenta kassette	Til visning af status for magenta tonerkassette.	Lav	Udskift indikerer, at enhedens levetid er ved at være opbrugt, og at der kan opstå problemer med udskriftskvaliteten.
		Ugyldig	
		Udskift	
		Mangler eller defekt	
		ОК	
		Ikke kalibreret	
		Ikke understøttet	
Gul kassette	Til visning af status for gul	Lav	Udskift indikerer, at enhedens
	ionerkasselle.	Ugyldig	at der kan opstå problemer med
		Udskift	udskriftskväliteten.
		Mangler eller defekt	
		ОК	
		Ikke kalibreret	
		Ikke understøttet	

Menupunkt	Formål	Værdier	
Sort kassette	Til visning af status for sort tonerkassette.	Lav	Udskift indikerer, at enhedens levetid er ved at være opbrugt, og at der kan opstå problemer med udskriftskvaliteten.
		Ugyldig	
		Udskift	
		Mangler eller defekt	
		ОК	
		Ikke kalibreret	
		Ikke understøttet	
Cyan	Til visning af status for cyan	Snart opbrugt	
fotokonduktor	fotokonduktor.	Udskift	
		Mangler	
		ОК	
Magenta	Til visning af status for magenta	Snart opbrugt	
fotokonduktor	fotokonduktor.	Udskift	
		Mangler	
		ОК	
Gul fotokonduktor	Til visning af status for gul fotokonduktor.	Snart opbrugt	
		Udskift	
		Mangler	
		ОК	
Sort fotokonduktor	Til visning af status for sort fotokonduktor.	Snart opbrugt	
		Udskift	
		Mangler	
		ОК	
Fuser	Til visning af status for fuserenheden.	Snart opbrugt	
		Udskift	
		Mangler	
		OK	
Overførselsbælte	Til visning af status for	Snart opbrugt	
	overførselsbælte.	Udskift	
		Mangler	
		ОК	
Spildtonerboks	Til visning af status for	Næsten fuld	
	spildtonerboks.	Udskift	
		Mangler	
		ОК	

Papirmenu

Brug Papirmenuen til angivelse af indstillinger vedrørende medier.

Standardkilde

Brug dette menupunkt til angivelse af den mediekilde, der skal anvendes som standard.

Menupunkt	Formål	Værdier	
Standardkilde	Identificerer standardmediekilden.	Bakke <x></x>	Hvis du har lagt samme medieformat og
		MP-arkføder	Papirformat og Papirtype er indstillet
		Manuelt papir	korrekt), sammenkædes kilderne automatisk. Når en kilde er tom,
	Manu. konvo. indlæses der autor næste sammenkæ	indlæses der automatisk medier fra den næste sammenkædede kilde.	
			Bakke 1 er standardindstillingen fra fabrikkens side.
			Bemærk: Værdien for MP-arkføder, som står for multibakke, vises kun, når Konfigurer MP er indstillet til Kassette. Se Konfigurer MP , hvis du vil have yderligere oplysninger.

Papirformat/type

Bemærk: Det er kun installerede mediekilder, som vises.

Disse menupunkter anvendes til at indstille formatet og typen for de medier, der indlæses i en kilde, f.eks. en bakke, multibakken eller den manuelle arkføder. Indstilling af format og type er en to-trins proces. I det første menupunkt vises *Format* med fed skrift. Når du har valgt medieformat, ændrer skærmen sig, og *Type* vises med fed skrift. Vælg derefter medietype.

Menupunkt	Formål	Værdier	
Bakke <x> Format/type</x>	Identificerer standardformatet for alle kilder. Bemærk: Til bakker med automatisk størrelsesregistrering vises kun den værdi, der registreres af hardwaren.	*A4 (ikke-US) A5 JIS B5 *Brev (US) Legal Executive Folio Universal	Hvis du har lagt samme medieformat og -type i to kilder (og menupunkterne Papirformat og Papirtype er indstillet korrekt), sammenkædes kilderne automatisk. Når en kilde er tom, indlæses der automatisk medier fra den næste sammenkædede kilde.
Bakke <x> Format/type</x>	Identificerer den medietype, der er ilagt i hver kilde. Bemærk: Hvis der findes et brugerdefineret navn, vises det i stedet for specialtype <x>. Hvis to eller flere specialtyper har samme navn, vises navnet kun én gang på værdilisten Papirtype.</x>	*Almindeligt papir Karton Transparent Glossy Etiketter Tykt papir Brevpapir Fortrykt Farvet papir Specialtype <x></x>	 Brug dette menupunkt til at: Optimere udskriftskvaliteten for det angivne medie. Vælge kilder via programmerne ved at vælge type og format. Sammenkæde kilder automatisk. Kilder, der indeholder samme medietype og -størrelse sammenkædes automatisk af printeren, hvis de korrekte værdier er angivet for Papirformat og Papirtype.
MP-arkføder Format /Type	Identificerer det medieformat, der er installeret i MP-arkføderen.	*A4 (ikke-US) A5 JIS B5 *Brev (US) Legal Executive Folio Statement Universal 7 3/4-konvolut 9-konvolut 10-konvolut DL-konvolut B5-konvolut C5-konvolut Anden konvolut	MP-arkføderen vises kun på kontrolpanelet, når Konfigurer MP er indstillet til Kassette. Bemærk: Se Konfigurer MP , hvis du vil have yderligere oplysninger.

Menupunkt	Formål	Værdier	
MP-arkføder Format /Type	Identificerer den medietype, der er installeret i MP-arkføderen. Bemærk: Hvis der findes et brugerdefineret navn, vises det i stedet for specialtype <x>. Hvis to eller flere specialtyper har samme navn, vises navnet kun én gang på værdilisten Papirtype.</x>	*Almindeligt papir Karton Transparent Glossy Etiketter Tykt papir Konvolut Brevpapir Fortrykt Farvet papir Specialtype <x></x>	MP-arkføderen vises kun på kontrolpanelet, når Konfigurer MP er indstillet til Kassette. Bemærk: Se Konfigurer MP , hvis du vil have yderligere oplysninger.
Manuelt papir Format /Type	Identificerer det medieformat, der ilægges manuelt.	*A4 (ikke-US) A5 JIS B5 *Brev (US) Legal Executive Folio Statement Universal	
Manuelt papir Format/ Type	Identificerer den medietype, der ilægges manuelt.	*Almindeligt papir Karton Transparent Glossy Etiketter Tykt papir Brevpapir Fortrykt Farvet papir Specialtype <x></x>	
Manuel konvolut Format /Type	Identificerer konvolutformatet, der ilægges manuelt.	7 3/4-konvolut 9-konvolut *10-konvolut (US) *DL-konvolut (ikke-L B5-konvolut C5-konvolut Anden konvolut	JS)
Manuel konvolut Format/ Type	Identificerer konvoluttypen, der ilægges manuelt.	*Konvolut Specialtype <x></x>	

Konfigurer MP

Dette menupunkt bruges til at konfigurere MP-arkføderen som en anden kilde eller manuel arkføder. Hvis MP'en er kædet sammen med en anden bakke, kan printeren vælge medie fra MP'en inden den vælger medie fra en anden bakke.

Menupunkt	Formål	Værdier
Konfigurer MP	Bestemmer, hvornår printeren skal vælge de medier, der ligger i MP- arkføderen.	*Kassette Manuel

Erstat med str.

Dette menupunkt bruges til at bestemme, om printeren kan erstatte med et andet papirformat, hvis det ønskede papirformat ikke findes i nogle af printerens kilder. Hvis for eksempel Erstat med str. er indstillet til Brev/A4, og der kun er ilagt brevformatpapir i printeren, når der modtages en anmodning om, at udskrive på A4-papir, benytter printeren brevformat til A4, og udskriver jobbet i stedet for at vise en anmodning om udskiftning af papir.

Menupunkt	Formål	Værdier	
Erstat med str.	Erstatter det angivne papirformat, hvis det ønskede format ikke er ilagt.	Deaktiveret Statement/A5 Letter/A4 *Alle anførte	 Værdien Deaktiveret angiver, at det ikke er tilladt at erstatte formater. Værdien Alt anført angiver, at alle erstatninger er tilladt.

Papirstruktur

Disse menupunkter bruges til at indstille mediestruktur for hver af de definerede medietyper. Dette gør det muligt for printeren at optimere printkvaliteten på det angivne medie.

Menupunkt	Formål	Værdier	
Stru af alm. pap	Identificerer strukturen på det medie,	Glat *Normal Groft	Bemærk: Standard for Strukt. t. papir er Groft.
Transparenttekstur			
Glossy struktur			
Etiketstruktur			
Strukt. t. papir			
Konvolutstruktur			
Brevpapirstruktur			
Fortrykt struktur			
Struk. af farvet			
Kartonstruktur	ldentificerer strukturen på karton, der er ilagt den angivne kilde.	Glat *Normal Groft	Vises, hvis karton understøttes i den angivne kilde.
Spec. <x> strukt.</x>	Identificerer strukturen på det medie, der er ilagt den angivne kilde.	Glat *Normal Groft	Vises, hvis specialtypen understøttes af den angivne kilde.

Papirvægt

Disse menupunkter bruges til at indstille papirvægten for hver af de definerede medietyper. Dette gør det muligt for printeren at optimere printkvaliteten til medievægten.

Menupunkt	Formål	Værdier	
Vægt af almindeligt papir	Identificerer den relative vægt af det	Lys	
Vægt af transparent	og sikrer, at toneren hæfter korrekt	*Normal	
Vægt af glossy papir	på den udskrevne side.	lung	
Vægt af etiketter			
Vægt af tykt papir			
Vægt af konvolutter			
Vægt af brevpapir			
Vægt af fortrykt papir			
Vægt af farvet papir			
Karton	Identificerer den relative vægt på karton, der er lagt i den angivne kilde.	Lys *Normal Tung	Vises, hvis karton understøttes i den angivne kilde.
Spec. <x> vægt</x>	Identificerer den relative vægt på specialpapiret, der er lagt i en angiven kilde.	Lys *Normal Tung	Vises, hvis specialtypen understøttes af den angivne kilde.

Papirilægning

Disse menupunkter bruges til at indstille indlæsningsretningen for hver medietype. En kilde indlæses med fortrykt medie, og printeren kan derefter modtage oplysninger om, at mediet er indlæst til dupleksudskrivning (tosidet). Brug programsoftwaren til angivelse af simpleksudskrivning (enkeltsidet). Når simpleksudskrivning er valgt, indsætter printeren automatisk blanke sider for at udskrive simpleksjobbet korrekt.

Menupunkt	Formål	Værdier	
Glossy papir ilægges	Håndterer fortrykt papir korrekt,	Dupleks	
Tykt papir ilægges	eller et simpleksjob.	*Fra	
Brevpapir ilægges			
Fortrykt papir ilægges			
Farvet ilægges			
Brugerd. <x> ilæg.</x>	Håndterer fortrykt specialpapir korrekt, uanset om jobbet er et dupleksjob eller et simpleksjob.	Dupleks *Deaktiveret	Vises, hvis specialtypen understøttes af den angivne kilde.

Specialtyper

Dette menupunkt anvendes til at definere et navn til hver specialpapirtype. Tildel navne ved hjælp af et hjælpeprogram, f.eks MarkVision™ eller via kontrolpanelet.

Menupunkt	Formål	Værdier	
Specialtype <x></x>	Angiver den medietype, der er knyttet til hver Specialtype, der er tilgængelig i menuen Papirtype.	*Papir Karton Transparent Glossy Etiketter Konvolut	Specialtypemediet skal understøttes i den angivne kilde, for at du kan tildele et brugerdefineret navn. Når navnet er tildelt, vises navnet (afkortet til 16 tegn) i stedet for Specialtype <x>.</x>

Generel opsætning

Disse menupunkter anvendes til at angive højde og bredde på papirformatet Universal. Ved at angive højde og bredde på papirformatet Universal bruger printeren indstillingen Universal på samme måde som andre papirformater, herunder support af dupleks og uddelingskopi. Se **Udskr. fl. sider**, hvis du vil have flere oplysninger om uddelingskopi.

Menupunkt	Formål	Værdier	
Måleenheder	Bestemmer måleenheden, der bruges til at indtaste højde og bredde til Universal.	Tommer Millimeter	Tommer er amerikansk standard, mens millimeter er international standard.
Bredde stående	Indstiller bredden på stående universalmedie. Bemærk: Hvis værdisættet overstiger den maksimale bredde, bruger printeren den maksimale værdi, der er tilladt i enten tommer eller millimeter.	3 tommer til 14,17 tommer i spring på 0,01 tommer 76 mm til 360 mm i spring på 1 mm	Viser enten tommer eller millimeter under indstillingen Måleenheder; 8,5 tommer er amerikansk standard, og 216 millimeter er international standard.
Højde stående	Indstiller højden på stående universalmedie. Bemærk: Hvis værdisættet overstiger den maksimale højde, bruger printeren den maksimale værdi, der er tilladt i enten tommer eller millimeter.	3 tommer til 14,17 tommer i spring på 0,01 tommer 76 mm til 360 i spring på 1 mm	Viser enten tommer eller millimeter under indstillingen Måleenheder; 8,5 tommer er amerikansk standard, og 216 millimeter er international standard.
Indføringsretning	Angiver indføringsretningen på papirstørrelsen Universal.	*Kort kant Lang kant	Lang kant vises kun, hvis den længste kant er kortere end den maksimale fysiske bredde, som papirbakken tillader.

Rapporter

Side med menuindstillinger

Dette menupunkt udskriver en side med menuindstillinger.

Menupunkt	Formål	Værdier
Side med menuindstillinger	Udskriver oplysninger om printerens indstillinger og kontrollerer, om printeroptionerne er installeret korrekt.	Når du vælger dette punkt, udskrives siden, og printeren vender tilbage til Klar.

Enhedsstatistik

Dette menupunkt viser printerstatistik.

Menupunkt	Formål	Værdier
Enhedsstatistik	Udskriver oplysninger om printerstatistik.	Når du vælger dette punkt, udskrives siden, og printeren vender tilbage til klar .

Side med netværksindstillinger

Dette menupunkt udskriver en side med netværksindstillinger.

Menupunkt	Formål	Værdier
Side med netværksindstillinger	Udskriver oplysninger om netværksindstillinger og kontrollerer netværksforbindelsen.	Når du vælger dette punkt, udskrives siden, og printeren vender tilbage til
Side med <x> netværksindstillinger vises, hvis der er installeret ekstra netværksfunktioner.</x>	Bemærk: Denne side indeholder også oplysninger, som kan hjælpe dig med at konfigurere printeren til netværksudskrivning.	Klar.

Profilliste

Dette menupunkt udskriver en liste med profiler, der er gemt i printeren.

Menupunkt	Formål	Værdier
Profilliste	Udskriver en liste med profiler, der er gemt i printeren.	Når du vælger dette punkt, udskrives siden, og printeren vender tilbage til klar .

Side med NetWare-indstilling

Dette menupunkt udskriver oplysninger, der vedrører MarkNet™ N8000-seriens interne printserver.

Menupunkt	Formål	Værdier
Side med NetWare-indstilling	Udskriver oplysninger, der vedrører MarkNet N8000-seriens interne printserver, og de netværksindstillinger, der er angivet under menupunktet Netværk <x> Opsætning i menuen Netværk/Porte.</x>	Når du vælger dette punkt, udskrives siden, og printeren vender tilbage til ĸlar .

Udskrifttyper

Dette menupunkt udskriver en liste med skrifttyper, der er gemt i printeren.

Menupunkt	Formål	Værdier	
Udskr. typer	Udskriver et eksempel på alle de skrifttyper, der er tilgængelige for det valgte printersprog.	PCL-fonte	Udskriver et eksempel på alle printerskrifttyper, der er tilgængelige for PCL-emulering.
	PostScript-fonte	Udskriver et eksempel på alle de printerskrifttyper, der er tilgængelige for PostScript-emulering.	

Udskriv biblio.

Dette menupunkt udskriver en liste med indhold. En liste med indhold viser alle de ressourcer, der er lagret i en formateret flashhukommelsesoption eller på harddisken.

Menupunkt	Formål	Værdier
Udskriv biblio.	Udskriver en liste over alle de ressourcer, der er lagret i flashhukommelsesoptionen eller på harddisken.	Når du vælger dette punkt, udskrives siden, og printeren vender tilbage til klar.
	Bemærk: Udskriv biblio. er kun tilgængelig, når en ikke-defekt flash eller disk er installeret og formateret, og Jobbufferstr. ikke er angivet til 100%.	

Indstillinger

Opsætningsmenu

Brug dette menupunkt til at konfigurere forskellige printerfunktioner.

Menupunkt	Formål	Værdier	
Displaysprog	Angiver sprog for den tekst, der	English	Bemærk: Alle værdier er måske ikke
	vises i kontrolpanelet.	Français	tigængelige.
		Deutsch	
		Italiano	
		Español	
		Dansk	
		Norsk	
		Nederlands	
	Svenska		
	Português		
		Suomi	
		Russian	
		Polski	
		Magyar	
		Turkish	
		Czech	
		Forenklet kinesisk	
		Traditionelt kinesisk	
		Koreansk	
		Japansk	

Menupunkt	Formål	Værdier	
Strømbesparer	Angiver det tidsrum (i minutter), som printeren venter, efter at et job er	Deaktiveret	Denne værdi vises ikke, medmindre Energibesparelse angives til Deaktiveret. Se <i>Brugervejledningen</i> for at få flere oplysninger.
	reduceret strømtilstand.	1240	Angiver mængden af tid efter et udskriftsjob, før printeren skifter til tilstanden Strømbesparer. (Printeren understøtter muligvis ikke alle værdier.)
			Fabriksindstillingen for Strømbesparer afhænger af printermodellen. Udskriver siden med menuindstillinger for at angive den aktuelle indstilling for Strømbesparer. Når printeren er i tilstanden Strømbesparer, er den stadig klar til at modtage udskriftsjob.
			Vælg 1 for at sætte printeren i tilstanden Strømbesparer et minut efter, et udskriftsjob afsluttes. Det bruger meget mindre energi, men kræver mere opvarmningstid til printeren. Vælg 1, hvis printeren deler elektrisk kredsløb med rumbelysningen, og lysene begynder at blinke.
			Vælg en høj værdi, hvis printeren konstant er i brug. I de fleste tilfælde gør dette printeren klar til at udskrive med minimal opvarmningstid. Vælg en værdi mellem 1 og 240 minutter, hvis du ønsker en balance mellem energiforbruget og en kortere opvarmningsperiode.
Alarmer	Angiver, om printeren skal	Alarmkontrol	Deaktv Printer udsender ikke en alarm.
	brug for brugerhandling.	Deaktiveret	Én gang* - Printeren udsender tre hurtige bip.
	brag for bragomanaining.	*Én gang Kontinuerligt	Kontinuerligt - Printeren gentager tre bip hvert 10. sekund.
		Kassettealarm:	
		Deaktiveret	
		*Én gang	
		Kontinuerligt	
Timeout	Angiver mængden af tid (i	Skærm-timeout:	Deaktiveret - Deaktiverer skærm-timeout.
	at vende tilbage til startskærmen, modtage	15–300 (*30)	15 - 300 - Angiver mængden af tid, printeren venter på at vende tilbage til startskærmen.
	meddelelse om at jobbet er slut eller modtage vderligere byte	Print-timeout	Deaktiveret - Deaktiverer print-timeout.
	med data fra computeren. Bemærk: Vent-timeout er kun tilgængelig, når du bruger PostScript-emulering. Denne menuværdi har ingen indflydelse på udskriftsjob med PCL-emulering.	Deaktiveret 1 – 255	1 - 255 - Angiver mængden af tid, printeren venter på en meddelelsen om, at jobbet er slut, inden den udskriver resten af udskriftsjobbet.
		(*90)	Bemærk: Når tiden udløber, vil enhver delvist formateret side, der stadig er i printeren, blive udskrevet, og andre inputporte undersøges for at se, om der findes data.
		Vent timeout:	Deaktiveret - Deaktiverer Vent timeout.
		Deaktiveret 1565535 (*40)	1565535 - Angiver mængden af tid, printeren venter på yderligere data, før den annullerer jobbet.

Menupunkt	Formål	Værdier	
Genopret udskrift	Angiver, om printeren fortsætter fra bestemte offline- situationer, genudskrive fastklemte sider eller vente, indtil hele siden er behandlet og klar til at blive udskrevet.	Fortsæt autom.: *Deaktiveret 5 – 255	Lader automatisk printeren fortsætte fra bestemte offline-situationer, når det ikke løses inden for den angivne tidsperiode. 5 - 255 - Angiver i sekunder hvor længe, printeren venter.
	Genopret v. stop: Aktiveret Deaktiveret *Auto		Angiver, om printeren genudskriver fastklemte sider. Aktiveret - Printeren genudskriver fastklemte sider. Deaktiveret - Printeren genudskriver ikke fastklemte sider. Auto* - Printeren genudskriver en fastklemt side, medmindre den hukommelse, der kræves for at tilbagebolde siden, skal bruges til andre
		Sidebeskyttelse: *Deaktiveret Aktiveret	 Tor at tilbagenolde siden, skal bruges til andre printeropgaver. Udskriver en side, der ellers kan generere fejlen siden er for kompleks. Deaktv.* - Udskriver en delvis side med data, hvis hukommelsen ikke er tilstrækkelig til at behandle hele siden. Aktiveret - Sikrer, at en hel side behandles, før den udskrives. Bemærk: Hvis siden stadig ikke kan udskrives, efter du har valgt Aktiveret, skal du reducere størrelsen og antallet af skrifttyper på siden eller forøge den installerede printerhukommelse. Bemærk: Til de fleste udskriftsjob er det ikke nødvendigt at vælge Aktiveret. Når Aktiveret er valgt, kan udskrivningen være langsommere.
Printersprog	Angiver det standardprintersprog, der bruges til at formidle data fra computeren til printeren. Bemærk: Indstilling af et printersprog som standard forhindrer ikke et program i at sende udskriftsjob, der bruger andre sprog.	PCL-emulering *PS-emulering	PCL-emulering - Bruger en PCL-fortolker til indgående værtskommunikation. PostScript-emulering - Bruger en PS-fortolker til indgående værtskommunikation.
Udskrivn. område	Ændrer det logiske eller fysiske udskriftsområde.	*Normal Hele siden	Bemærk: Indstillingen Hele siden har kun indflydelse på de sider, som udskrives ved hjælp af PCL 5-fortolkeren. Indstillingen har ikke indflydelse på de sider, som udskrives ved hjælp af PCL XL- eller PostScript-fortolkere. Hvis du forsøger at udskrive data i et område, som ligger uden for det udskriftsområde, der er angivet under Normalt udskriftsområde, afskærer printeren billedet ved kanten af det udskriftsområde, der er angivet som udskriftsområde under Normal.

Menupunkt	Formål	Værdier	
Indlæs til	Angiver lagringsdestination for indlæste ressourcer.	*RAM	Alle indlæste ressourcer gemmes automatisk i printerens hukommelse (RAM).
	Hvis indlæste ressourcer lagres i flashhukommelsen eller på en harddisk, lagres de	Flash	Alle indlæste ressourcer gemmes automatisk i flashhukommelsen.
	permanent, til forskel fra RAM- lagring, som er midlertidig. Ressourcerne bliver i flashhukommelsen eller på harddisken, selvom printeren slukkes.	Disk	Alle indlæste ressourcer gemmes automatisk på harddisken.
Jobstatistik	Angiver, om der skal gemmes	*Deaktiveret	Printeren gemmer ikke jobstatistik på disken.
	statistiske oplysninger om de seneste udskriftsjob på harddisken. Statistikkerne viser, om jobbet blev udskrevet med eller uden fejl, udskriftstiden, jobstørrelsen (i bytes), det ønskede medieformat og den ønskede medieformat og den ønskede medietype, det samlede antal udskrevne sider og antallet af ønskede kopier. Bemærk: Jobstatistik vises kun, når der installeres en harddisk, der hverken er defekt, læse/skrive- eller skrivebeckyttet, og	Aktiveret	Printeren gemmer jobstatistik for de seneste udskriftsjob.
	jobbufferstørrelsen ikke er angivet til 100%.		
Spar ressourcer	Angiver, hvad printeren gør med indlæste ressourcer, f.eks. skrifttyper og makroer, der er gemt i RAM-hukommelsen,	*Deaktiveret	Printeren bevarer kun indlæste ressourcer, indtil der er behov for mere hukommelse. Derefter slettes de ressourcer, der er tilknyttet det inaktive printersprog.
	der kræver mere hukommelse, end der er tilgængelig.	Aktiveret	Printeren bevarer alle indlæste ressourcer til alle printersprog under sprogændringer og printernulstillinger. Hvis printeren løber tør for hukommelse, vises 38 Hukommelse fuld.
Fabriksindstillinger	Gendanner	*Genopret ikke	De brugerdefinerede indstillinger bevares.
	fabriksindstillingerne.	Genopret	 Alle menupunkter tilbagestilles til fabriksstandardværdierne undtagen: Displaysprog. Alle indstillingerne i Parallelmenu, Serielmenu, Netværksmenu og USB- menu. Alle indlæste ressourcer (skrifttyper, makroer og symbolsæt) i printerhukommelsen (RAM) slettes. (Ressourcer i flashhukommelse eller på harddisken berøres ikke).

Menuen Finishing

Brug disse menupunkter til at angive, hvordan printeren skal levere udskriften.

Menupunkt	Formål	Værdier	
Dupleks	Indstiller dupleksudskrivning (tosidet)	Aktiveret	Udskriver på begge sider af papiret.
udskrivning	som standard for alle udskriftsjob. Bemærk: Vælg Dupleks fra printerdriveren, hvis dupleksudskrivning kun skal gælde for bestemte job.	*Deaktiveret	Udskriver på den ene side af papiret.
Dupleksindbind	kun skal gælde for bestemte job. Angiver den måde, dupleksudskrevne sider bindes på, og hvordan udskrivning på arkets bagside (sider med lige numre) vender i forhold til udskrivningen på forsiden (sider med ulige numre).	*Lang kant Antager indbinding I stående retning og o følgende illustration sider i stående eller Indbind Arkets bagside Stående Kort kant Antager indbinding I stående retning og o følgende illustration sider i stående eller Arkets bagside Næste arks forside	angs sidens lange kant (venstre kant ved averste kant ved liggende retning). I vises indbinding langs den lange kant for liggende retning:
Kopier	Indstiller det antal kopier, du ønsker som printerstandardværdi. Bemærk: Indstil antallet af kopier for et bestemt job fra printerdriveren.	1999 (*1)	De værdier, der vælges fra printerdriveren, tilsidesætter altid de værdier, der vælges via kontrolpanelet.

Menupunkt	Formål	Værdier	
Tomme sider	Angiver, om programgenererede tomme sider skal medtages som en del	*Udskriv ikke	Udskriver ikke programgenererede tomme sider som en del af jobbet.
	af udskriften.	Udskriv	Udskriver programgenererede tomme sider som en del af jobbet.
Sortering	Stakker siderne i et udskriftsjob i rækkefølge, når der udskrives flere kopier af jobbet.	Aktiveret	Udskriver hele jobbet det antal gange, der er angivet under menupunktet Kopier. Hvis f.eks. Kopier angives til 2, og der sendes tre sider til udskrivning, udskriver printeren side 1, side 2, side 3, side 1, side 2, side 3.
		*Deaktiveret	Udskriver hver side af et job det antal gange, der er angivet under menupunktet Kopier. Hvis f.eks. Kopier angives til 2, og der sendes tre sider til udskrivning, udskriver printeren side 1, side 1, side 2, side 2, side 3, side 3.
Skillesider	Indsætter tomme skillesider mellem job,	*Ingen	Indsætter ikke skillesider.
	mellem hver side i et job.	Mellem kopier	Indsætter et tomt ark mellem hver kopi i et job. Hvis Sortering er deaktiveret, indsættes en tom side mellem hvert sæt af udskrevne sider (alle sider 1, alle sider 2 osv.). Hvis Sortering er aktiveret, indsættes der en tom side mellem hver sorteret kopi af jobbet.
		Mellem job	Indsætter et tomt ark mellem job.
		Mellem sider	Indsætter et tomt ark mellem hver side i et job. Dette er en nyttig funktion, når du udskriver transparenter eller hvis du ønsker at indsætte tomme sider i et dokument til noter.
Skillesidekilde	Angiver den kilde, som indeholder skillesider.	Bakke <x> (*Bakke 1)</x>	Vælger skillesider fra den angivne bakke.
		MP-arkføder	Vælger skillesider fra MP-arkføderen. Bemærk: Konfigurer MP skal indstilles til Kassette.
Udskr. fl. sider	Udskriver flersidede billeder på én side	*Deaktiveret	Udskriver 1 sidebillede pr. side.
	af et ark papir. Kaldes ogsa uddelingskopi eller Papirbesparelse.	2 uddelingskopier	Udskriver 2 sidebilleder pr. side.
		3 uddelingskopier	Udskriver 3 sidebilleder pr. side.
		4 uddelingskopier	Udskriver 4 sidebilleder pr. side.
		6 uddelingskopier	Udskriver 6 sidebilleder pr. side.
		9 uddelingskopier	Udskriver 9 sidebilleder pr. side.
		12 uddelingskopier	Udskriver 12 sidebilleder pr. side.
		16 uddelingskopier	Udskriver 16 sidebilleder pr. side.

Menupunkt	For	rmål					Værdier								
Multisiderkflg.	Ang	giver plac	eringen a	af flei	siders	dor	*Vandret								
	Placeringen afhænger af antallet af						Lodre	ət							
	bille	eder, og o	m billede	erne	har retnin	gen	Mods	sat	vandret						
	314		nggenue				Mods	sat	lodret						
	Hvi res	s du f.eks ultaterne	s. vælger afhænge	fire u af d	uddelings en valgte	kopie værc	r til ud di for M	sk Iul	rivning at tisiderkflo	f fler g.:	e side	r og	papirret	ningen St	tående, vil
		Van række	dret efølge		Loo række	dret efølg	e		Moo van	dsat dret			Moo loc	dsat Iret	
		1	2		1	3	,		2		1		3	1	
		3 4	2	4			4	;	3		4	2			
Multisidevisn.	Ang ark	giver papi	rretninge	n for	et flersid	et	*Auto)			Lade og st	er pr :åen	interen va de retnin	ælge mell Ig.	lem liggende
							Lang kant			Angiver mediets lange kant som sidens øverste kant (liggende).					
			Kort kant			Angiver mediets korte kant som sidens øverste kant (stående).									
Multisideramme	Ude side	skriver en ebillede, r	ramme o når du bri	om h uger	vert Udskr. fl.		*Inge	n			Udsk sidet	krive bille	er ikke en de.	ramme c	om hvert
	SID	er.					Udfyl	dt			Udsk hvert	krive t sid	er en udfy ebillede.	ıldt linjera	imme om

Menuen Kvalitet

Brug disse menupunkter til at ændre indstillinger, der påvirker udskriftskvalitet og sparer toner.

Menupunkt	Formål	Værdier
Udskriftstilstand	At angive, om billederne skal	*Farve
udskrives i monokrome gråtoner eller i farver.		Kun sort

Menupunkt	Formål	Værdier	
Farvekorrektion At justere den udskrevne farve, så den bedre matcher farverne i andre udskriftsenheder eller standardfarvesystemer. På grund af forskellen mellem additive		*Auto	Anvender forskellige farvekonverteringstabeller for hvert objekt på den udskrevne side, afhængigt af objekttypen, og hvordan farven for hvert objekt er angivet.
	og subtraktive farver kan visse farver, der vises på skærmen, ikke kopieres	Deaktiveret	Farvekorrektion er ikke implementeret.
	på printeren.		Giver dig mulighed for at tilpasse de farvekonverteringstabeller, der anvendes på hvert objekt på den udskrevne side, afhængigt af objekttypen, og hvordan farven for hvert objekt er angivet. Tilpasningen udføres ved hjælp af de tilgængelige valg under menupunktet Manuel farve.
Udskrivningsopløs- ning	Udskrivningsopløs- At vælge udskriftens opløsning. ning		Resulterer i output med den højeste opløsning, hvilket egner sig til visse billeder og grafik. Denne indstilling giver også forøget glanseffekt.
		*4800 CQ	Standardindstilling.
Tonersværtningsgrad	At gøre udskrevet output lysere eller	1	Største reducerede tonerforbrug.
	mørkere eller spare på toneren.	2	Yderligere reduceret tonerforbrug.
		3	Reduceret tonerforbrug.
		4	Standardindstilling.
		5	Hvis Udskriftstilstand kun er angivet til Sort, øger indstillingen 5 tonertætheden og gør alle udskriftsjob mørkere. Hvis Udskriftstilstand er angivet til Farve, er indstillingen 5 den samme som 4.
Farvebesparer	At spare toner ved udskrivning af	Aktiveret	·
	grafik og billeder og samtidig udskrive tekst i en høj kvalitet. Den mængde toner, der bruges til udskrivning af grafik og billeder, reduceres, men tekst udskrives med den sædvanlige tonermængde. Hvis denne indstilling vælges, tilsidesættes indstillingerne for Tonersværtn.gr. Farvebesparer understøttes ikke i PPDS og understøttes kun delvist af PCL- emuleringsdriveren.	*Deaktiveret	
RGB-lysstyrke	At hjælpe med at foretage justeringer af lysstyrke, kontrast og mætning i forbindelse med farveoutput.	-6, -5, -4, -3, -2, -1, 0*, 1, 2, 3, 4, 5, 6	-6 er maksimumformindskelsen6 er maksimumforøgelsen
RGB-kontrast	Disse funktioner påvirker ikke de filer, hvor der anvendes CMYK-	0*, 1, 2, 3, 4, 5	5 er maksimumforøgelsen.
RGB-mætning	farvespecifikationer. Se Hyppigt stillede spørgsmål (FAQ) om farveudskrivning i Brugervejledningen på publications- cd'en, hvis du vil have flere oplysninger om farvespecifikationer.	0*, 1, 2, 3, 4, 5	5 er maksimumforøgelsen.

Menupunkt	Formål	Værdier		
Farvebalance At for ud de hv	At give brugerne mulighed for at	Cyan	-5, -4, -3, -2, -1, *0, 1, 2, 3, 4, 5	
	udskrifter ved at øge eller reducere	Magenta	-5 er maksimumformindskelsen.	
	den mængde toner, der bruges til hvert enkelt farveniveau.	Gul	5 er maksimumforøgelsen.	
		Sort		
		Nulstil standarder	Angiver værdier for Cyan, Magenta, Gul og Sort til 0 (nul).	
 Farveeksempler At hjælpe brugerne med farver, der skal udskrive kan udskrive farveekser af de RGB- og CMYK- farvekonverteringstabell i printeren. Siderne med farveekser en serie af farvede felte angivelse af den RGB- kombination, der skaber farver. Disse sider kan v når brugerne skal beslu RGB- eller CMYK-komb skal bruges til at skabe farveoutput. Printerens integrerede webserverinterface (EW tilgængeligt på netværks sikrer brugerne adgang t af detaljerede farveekse Tryk på	At hjælpe brugerne med at vælge de farver, der skal udskrives. Brugerne kan udskrive farveeksempler for hver	sRGB-skærm	Udskriver RGB-eksempler ved hjælp af farvekonverteringstabeller af typen sRGB-skærm.	
	farvekonverteringstabeller, der bruges i printeren. Siderne med farveeksempler består af	sRGB-levende	Udskriver RGB-eksempler ved hjælp af farvekonverteringstabeller af typen sRGB-levende.	
	en serie af farvede felter og en angivelse af den RGB- eller CMYK- kombination, der skaber netop disse farver. Disse sider kan være en biæln	Vis - Sand sort	Udskriver RGB-eksempler ved hjælp af farvekonverteringstabeller af typen Vis – Sand sort.	
	når brugerne skal beslutte, hvilke RGB- eller CMYK-kombinationer der skal bruges til at skabe det ønskede	Levende	Udskriver RGB-eksempler ved hjælp af farvekonverteringstabeller af typen Levende.	
	Printerens integrerede webserverinterface (EWS), der kun er tilgængeligt på netværksmodeller, sikrer brugerne større fleksibilitet. Det giver brugerne adgang til udskrivning af detaljerede farveeksempler.	RGB deaktiveret	Farvekonvertering er implementeret.	
		US CMYK	Udskriver CMYK-eksempler ved hjælp af farvekonverteringstabeller af typen US CMYK.	
	Tryk på 🕢 for at udskrive den valgte farveprøve.	Euro CMYK	Udskriver CMYK-eksempler ved hjælp af farvekonverteringstabeller af typen Euro CMYK.	
		Levende CMYK	Udskriver CMYK-eksempler ved hjælp af farvekonverteringstabeller af typen Levende CMYK.	
		CMYK deaktiveret	Farvekonvertering er ikke implementeret.	

Menupunkt	Formål	Værdier	
Manuel farve	At gøre det muligt for brugerne at tilpasse de RGB- eller CMYK- farvekonverteringer, der anvendes på hvert enkelt objekt på den udskrevne	RGB-billede	Levende: Anvender en farvekonverteringstabel, som giver mere klare og mættede farver.
hvert enkelt objekt på den udskrevne side. Farvekonvertering af de angivne data ved hjælp af RGB-kombinationer kan tilpasses på basis af objekttypen (tekst, grafik eller billede).		farvekonverteringstabel for at producere output, som ligner de farver, der vises på en computerskærm.	
	(lekst, grank eller bliede).		Vis – Sand sort: Anvender en farvekonverteringstabel for at producere output, som ligner de farver, der vises på en computerskærm, samtidigt med at der kun anvendes sort toner til neutrale grå farver.
			sRGB-levende : Øger farvemætningen for farvekonverteringstabellen af typen sRGB-skærm. Velegnet til forretningsgrafik og tekst.
			Deaktiveret : Farvekonvertering er ikke implementeret.
		RGB-tekst	Levende
		RGB-grafik	sRGB-skærm
		-	Vis – Sand sort
			*sRGB-levende
			Deaktiveret
		CMYK-billede CMYK-tekst CMYK-grafik	*US CMYK (lande-/områdespecifikke fabriksindstillede standardværdier): Anvender en farvekonverteringstabel, der efterligner SWOP-farveoutput.
			*Euro CMYK (lande-/ områdespecifikke fabriksindstillede standardværdier): Anvender en farvekonverteringstabel, der efterligner EuroScale-farveoutput.
			Levende CMYK: Øger farvemætningen for farvekonverteringstabellen af typen US CMYK.
			Deaktiveret: Farvekonvertering er ikke implementeret.
Farvejustering	Starter en genkalibrering af printerens farvekonverteringstabeller. Dette gør det muligt for at printeren at foretage justeringer i forbindelse med farvevariationer på udskriften, som kan skyldes skiftende forhold som f.eks. temperaturen i rummet samt fugtighed. Farvejusteringer er baseret på printerens interne algoritmer. Farvejustering genkalibreres ligeledes.	Ingen	Tryk på () for at starte denne automatiske justering. Kalibrering vises på printerens betjeningspanel under denne proces.

Menupunkt	Formål	Værdier	
Fremhæv tynde linjer Her kan du vælge en foretrukken		Aktiveret	Marker afkrydsningsfeltet i driveren.
	der indeholder tynde linjer, f.eks. arkitekturtegninger, kort, elektroniske kredsdiagrammer og rutediagrammer.	*Deaktiveret	Fjern markeringen af afkrydsningsfeltet i driveren.
	Indstillingen Fremhæv tynde linjer er ikke et menupunkt Denne indstilling findes kun på PCL- emuleringsdriveren, PostScript- driveren eller på printerens integrerede webserver.		

Testmenu

Brug disse menupunkter til at ændre printerindstillinger, fjerne job, installere printerhardware og til fejlfinding i forbindelse med printerproblemer.

Menupunkt	Formål	Værdier	
Fabriksindstillinger	Gendanner printerindstillingerne til fabriksindstillingerne.	*Genopret ikke	De brugerdefinerede indstillinger bevares.
		Gendan nu	Alle menupunkter tilbagestilles til fabriksstandardværdierne undtagen:
			 Displaysprog. Alle indstillingerne i Parallelmenu, Serielmenu, Netværksmenu og USB-menu. Ressourcer i flashhukommelse eller på harddisk.
			Bemærk: Alle indlæste ressourcer (skrifttyper, makroer og symbolsæt) i printerhukommelsen (RAM) slettes.
Ryd tilb.hld. job	Fjerner fortrolige og tilbageholdte job fra printerharddisken.	Fortroligt Tilbageholdte Ikke gendannet Alle	Valg af værdi påvirker kun de job, der ligger i printeren. Bogmærker, job på enheder med USB- flashhukommelse og andre typer tilbageholdte job påvirkes.
Form. flashkort Formaterer flashhukommelse. Advarsel! Sluk ikke printeren under formatering af flash. Bemærk: Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret et ikke-defekt, valgfrit flashhukommelseskort, som ikke er skrivebeskyttet eller læse-/skrivebeskyttet med adgangskode.	Ja	Sletter data, der er gemt i flashhukommelsen, og forbereder flashhukommelsen til at modtage nye ressourcer.	
	Nej	Annullerer anmodningen om at formatere flashhukommelsen og lader aktuelle ressourcer være gemt i flashhukommelsen.	
Defrag. flashkort Genvinder det lagringsområde, der mistes, når ressourcer slettes fra flashhukommelsen. Advarsel! Sluk ikke printeren under defragmentering af flash. Bemærk: Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret en ikke-defekt	Ja	Overfører alle ressourcer, der er gemt i flashhukommelsen til printerhukommelsen, og genformaterer derefter flashhukommelsesoptionen. Når formathandlingen er fuldført, læses ressourcerne tilbage i flashhukommelsen.	
	flashhukommelseskortoption, som ikke er skrivebeskyttet eller læse-/skrivebeskyttet med adgangskode.	Nej	Annullerer anmodningen om at defragmentere flashhukommelsen.

Menupunkt	Formål	Værdier	
Format. disk	Formaterer printerharddisken. Advarsel! Sluk ikke printeren under formatering af harddisken.	Ja	Sletter data, der er gemt på harddisken, og forbereder enheden til at modtage nye ressourcer.
	Bemærk: Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret en ikke-defekt harddiskoption, som ikke er skrivebeskyttet eller læse-/skrivebeskyttet med adgangskode.	Nej	Annullerer anmodningen om at formatere harddisken og lader aktuelle ressourcer være gemt på disken.
Jobstat.oversigt	Udskriver en liste over al jobstatistik, der er gemt på harddisken, eller sletter al statistik på disken.	Udskriv	Udskriver al statistik, der er tilgængelig, for de seneste udskriftsjob.
	Bemærk: Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret en ikke-defekt harddiskoption, som ikke er skrivebeskyttet eller læse-/skrivebeskyttet med adgangskode.	Slet	Sletter al akkumuleret jobstatistik fra harddisken.
Hexudskrivning	Hjælper med at isolere kilden til et problem med et udskriftsjob.	Aktiver	Når der er valgt Hexudskrivning, udskrives alle de data, der er sendt til printeren, i hexadecimal- og tegnrepræsentation. Kontrolkoder udføres ikke.
			 Bemærk: Afslut Hexudskrivning ved at slukke for eller nulstille printeren: 1 Tryk på . 2 Tryk på ▼ indtil der står √ Nulstil printer, og tryk derefter på .
Dækningsberegner	Giver et overslag på den procentvise dækning af cyan, magenta, gul og sort på en side. Overslaget udskrives på en skilleside.	*Deaktiveret	Den procentvise dækning udskrives ikke.
		Aktiveret	Udskriver den anslåede procentvise dækning af hver farve på siden.
LCD-kontrast	Justerer kontrasten på kontrolpanelets display.	1 - 10 (*5)	En højere værdi gør, at skærmen virker lysere, mens en lavere værdi gør, at skærmen virker mørkere.

PDF-menu

Brug disse menupunkter til at ændre printerindstillinger, der påvirker PDF-job.

Menupunkt	Formål	Værdier	
Skaler til papir	Skalerer sideindhold til at passe til den valgte mediestørrelse.	Ja *Nej	Ja - Skalerer siden, så den passer til det valgte medie. Nej - Skalerer ikke siden; den udskrevne tekst eller grafik beskæres, hvis det er større end det valgte medie.
Anmærkning	Angiver, om der skal udskrives anmærkninger i PDF-filen.	*Udskriv ikke Udskriv	Udskriv ikke - Udskriver ikke PDF- anmærkninger. Udskriv - Udskriver PDF-anmærkninger.

PostScript-menu

Brug disse menupunkter til at ændre printerindstillinger, der påvirker job ved hjælp af PostScript-printersproget.

Menupunkt	Formål	Værdier	
Udskriv PS-fejl	Udskriver en side, der definerer PostScript-emuleringsfejlen, når der	Aktiveret	Udskriver en fejlmeddelelse, før jobbet slettes.
	opstar en lejl.	*Deaktiveret	Sletter udskriftsjobbet uden at udskrive en fejlmeddelelse.
Skr.typeprior.	Opretter skrifttypesøgerækkefølgen. Bemærk: Skrifttypeprioriteten vises kun, når der installeres en formateret flash eller harddisk, der hverken er defekt, læse/skrive- eller skrivebeskyttet, og jobbufferstørrelsen ikke er angivet til 100%.	*Resident	Printeren søger efter den ønskede skrifttype i printerens hukommelse, før den søger i flashhukommelsen eller på harddisken.
		Flash/Disk	Printeren søger i flashhukommelsen eller på harddisken efter den anmodede skrifttype, før den søger i printerens hukommelse.
Billedudglatning	At forbedre kontrasten og skarpheden på bitmapbilleder med en lav opløsning (f.eks. billeder fra Internettet) og udglatter deres farveovergange. Bemærk: Billedudglatning har ingen effekt på billeder med en opløsning på 300 dpi eller højere.	Aktiveret	Forbedrer billeder med en lav opløsning, f.eks. grafik med en opløsning på 72 dpi.
		*Deaktiveret	Anvender standardopløsning ved udskrivning af alle billeder.

PCL-emul-menu

Brug disse menupunkter til at ændre printerindstillinger, der påvirker job ved hjælp af PCL-emuleringsprintersproget.

Menupunkt	Formål	Værdier	
Skrifttypekilde	Angiver det skrifttypesæt, der vises under menupunktet Skrifttypenavn.	*Resident	Viser alle skrifttyper, der findes i printerens RAM, når printeren leveres fra fabrikken.
		Disk	Viser alle skrifttyper, der er gemt på printerens harddisk.
		Flash	Viser alle skrifttyper, der er gemt i flashhukommelsen.
		Indlæs	Viser alle skrifttyper, der er indlæst i printerens RAM.
		Alle	Viser alle skrifttyper, der er tilgængelige for printeren fra alle kilder.
Skrifttypenavn	Vælger en bestemt skrifttype fra den angivne skrifttypekilde.	*R0 Courier	Skrifttypenavnet og -id'et for alle skrifttyper i den valgte skrifttypekilde vises. Forkortelsen for skrifttypekilden er R for resident, F for flash, K for disk og D for indlæs.

Menupunkt	Formål	Værdier	
Symbolsæt	Vælger et symbolsæt til et bestemt skrifttypenavn.	*10U PC-8 (US) (lande-/ områdespecifikke fabriksindstillede standardværdier) *12U PC-850 (ikke-US) (lande-/ områdespecifikke fabriksindstillede standardværdier)	Et symbolsæt består af alfabetiske og numeriske tegn, tegnsætning og særlige symboler, der bruges, når du udskriver med en valgt skrifttype. Symbolsæt understøtter de forskellige krav for sprog eller bestemte anvendelser, f.eks. matematiske symboler til videnskabelig tekst. Der vises kun de symbolsæt, der understøttes for det valgte skrifttypenavn.
PCL- emuleringsindst.	Ændrer punktstørrelsen for skalerbare typografiske skrifttyper.	Punktstørrelse: 1,00–1008,00 (*12)	Punktstørrelse refererer til højden på tegnene i skrifttypen. Et punkt svarer ca. til 1/72 tomme. Der kan vælges punktstørrelser fra 1 til 1008 i intervaller af 0,25 punkter. Bemærk: Punktstørrelse vises kun for typografiske skrifttyper.
	Angiver tegnbredde for skalerbare skrifttyper med fast tegnbredde.	Tegnbredde: 0,08–100,00 (*10)	Tegnbredde refererer til antallet af tegn med fast mellemrum på en vandret tomme. Du kan vælge en tegnbredde på mellem 0,08 og 100 tegn pr. tomme (cpi) i intervaller på 0,01 cpi. For ikke-skalerbare skrifttyper med fast tegnbredde, vises tegnbredden, men den kan ikke ændres. Bemærk: Tegnbredden vises kun for
			tegnbredde.
	Angiver, hvordan tekst og grafik orienteres på siden.	Orientering: *Stående Liggende	Stående udskriver tekst og grafik parallelt med papirets korte kant. Liggende udskriver tekst og grafik parallelt med papirets lange kant.
	Angiver antallet af linjer, der udskrives på hver side.	Linjer pr. side: 1 – 255 *60 (US) *64 (ikke-US)	Printeren indstiller afstanden mellem linjerne (lodret linjeafstand) på basis af menupunkterne Linjer pr. side, Papirstørrelse og Orientering. Vælg den korrekte papirstørrelse og orientering, før du ændrer Linjer pr. side.
	Indstiller bredden på den logiske side til papir i størrelsen A4.	A4-bredde: *198 mm 203 mm	Bemærk: 203 mm-indstillingen gør den logiske side bred nok til at udskrive firs 10-pitch tegn.
	Angiver, om printeren automatisk udfører en vognretur efter en linjeskiftkommando.	Auto CR efter LF: Aktiveret *Deaktiveret	Deaktiv Printeren udfører ikke en vognretur efter en linjeskiftkommando. Aktiveret - Printeren udfører en vognretur efter en
	Angiver, om printeren automatisk udfører et linjeskift efter en vognreturkommando.	Auto LF efter CR: Aktiveret *Deaktiveret	Injeskiftkommando. Deaktv Printeren udfører ikke et linjeskift efter en vognreturkommando. Aktiveret - Printeren udfører et linjeskift efter en vognreturkommando.

Menupunkt	Formål	Værdier	
Nyt nr. til bakke	Konfigurerer printeren, så den arbejder med printerdrivere eller programmer, der bruger forskellige	Tildel MP-arkføder: *Deaktiveret	Deaktv. - Printeren bruger fabrikkens standardindstillinger for kildetildelinger.
kildetildelinger til kilderne: bakker, MP-arkføder og den manuelle føder. Bemærk: Se Technical Reference	Ingen 0 – 199	Ingen - Kilden ignorerer kommandoen til valg af papirindføring.	
	for at få flere oplysninger om tildeling af kildenumre.		0 - 199 - Vælg en numerisk værdi for at tildele en standardværdi en kilde.
		Tildel bakke [x]: *Deaktiveret	Deaktv. - Printeren bruger fabrikkens standardindstillinger for kildetildelinger.
		Ingen 0 – 199	Ingen - Kilden ignorerer kommandoen til valg af papirindføring.
			0 - 199 - Vælg en numerisk værdi for at tildele en standardværdi en kilde.
		Tildel manuelt papir: *Deaktiveret Ingen 0 – 199	Deaktv. - Printeren bruger fabrikkens standardindstillinger for kildetildelinger.
			Ingen - Kilden ignorerer kommandoen til valg af papirindføring.
			0 - 199 - Vælg en numerisk værdi for at tildele en standardværdi en kilde.
		Tildel man. konv.: *Deaktiveret Ingen 0 – 199	Deaktv. - Printeren bruger fabrikkens standardindstillinger for kildetildelinger.
			Ingen - Kilden ignorerer kommandoen til valg af papirindføring.
		0 - 199 - Vælg en numerisk værdi for at tildele en standardværdi en kilde.	
	Vis fabriksinds.	Viser de fabriksindstillinger, der er tildelt hver kilde.	
	Gendan standarder: Ja Nej	Vælg Ja for at sætte alle kildetildelinger tilbage til fabriksindstillingerne.	

HTML-menu

Disse menupunkter anvendes til at ændre printerens HTML-indstillinger.

Menupunkt	Formål	Værdier	
Skrifttypenavn	Indstiller standardskriftypen til HTML-dokumenter. Bemærk: Times bruges i HTML- dokumenter, der ikke har angivet en skrifttype.	Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text	Intl CG Times Intl Courier Intl Univers Joanna MT Letter Gothic Lubalin Graph Marigold MonaLisa Recut Monaco New CenturySbk New York Optima Oxford Palatino StempelGaramnd Taffy Times TimesNewRoman Univers Zapf Chancery
Fontstørrelse	Indstilller standardskrifttypestørrelsen til HTML-dokumenter.	1 pkt–255 pkt (*12 pkt)	Du kan vælge punktstørrelser fra 1 til 255 i intervaller på 1 punkt.
Skaler	Skalerer standardskrifttypen i HTML-dokumenter.	1%–400% (*100%)	Vælg skalernigsstørrelser fra 1 til 400% i intervaller på 1%.
Orientering	Indstiller sideorienteringen til HTML- dokumenter.	*Stående Liggende	Stående - Udskriver tekst og grafik parallelt med papirets korte kant. Liggende - Udskriver tekst og grafik parallelt med papirets lange kant.
Margenstørrelse	Indstiller sidemargen til HTML- dokumenter.	8 mm–255 mm (*19 mm)	Indstil marginen fra 8 til 255 mm i intervaller på 1 mm.
Baggrunde	Angiver, om der skal udskrives baggrunde i HTML-dokumenter.	Udskriv ikke *Udskriv	Udskriv ikke - Udskriver ikke HTML- baggrunde. Udskriv - Udskriver HTML-baggrunde.

Billedmenu

Disse menupunkter bruges til at ændre størrelsen eller retningen på det udskrevne billede, eller til at invertere det udskrevne billede.

Menupunkt	Formål	Værdier	
Autotilpas	Vælger optimal papirstørrelse, skalering og orientering.	*Aktiveret Deaktiveret	Bemærk: Når den er indstillet til Aktiveret, tilsidesætter denne indstilling skaleringsindstillingen og kan tilsidesætte orienteringsindstillingen til nogle billeder.
Invertere	Inverterer bi-tonale monokrome billeder.	Aktiveret *Deaktiveret	Bemærk: Gælder ikke for GIF eller JPEG.

Menupunkt	Formål	Værdier	
Skalering	Skalerer billedet, så det passer til mediestørrelsen.	Forankres øverst til v. *Tilpas Forankres i centrum Tilpas højden/ bredden Tilpas i højden Tilpas i bredden	Bemærk: Når Autotilpas er indstillet til Aktiveret, indstilles Skalering automatisk til Nærmeste font.
Orientering	Indstiller billedorienteringen.	*Stående Liggende Omvendt stående Omvendt liggende	Stående - Udskriver tekst og grafik parallelt med papirets korte kant. Liggende - Udskriver tekst og grafik parallelt med papirets lange kant.

Sikkerhed

Disse menupunkter anvendes til at indstille sikkerhedsniveauerne for de enkelte udskriftsjob, hvortil der kræves PIN-kode, og til at sikre en installeret harddisk.

Menupunkt	Formål	Værdier	
Maks. ugyldig PIN	Begrænser det antal gange, der kan indtastes en ugyldig PIN-kode.	*Deaktiveret 2 3 4 5 6 7 8 9 10	 Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret en harddiskoption. Printeren tæller det antal gange en række i en ugyldig PIN-kode til et brugernavn er indtastet. Når grænsen er nået, slettes udskriftsjob for dette brugernavn baseret på denne PIN.
Jobudløb	Begrænser hvor længe et fortroligt job bliver på printeren, inden det slettes.	*Deaktiveret 1 time 4 timer 24 timer 1 uge	

Netværk/Porte

TCP/IP

Dette menupunkt anvendes til at få vist og ændre indstillingerne for Transmission Control Protocol/Internet Protocol.

Bemærk: Dette menupunkt vises ikke på modeller, som ikke anvendes i netværk.

Menupunkt	Formål	Værdier	
TCP/IP Indstiller TCP/IP (Protocol/	Indstiller netværksoptionen til TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)	Aktiver	*Aktiveret Deaktiveret
	Bemærk: Dette menupunkt	Vis hostnavn	Vis kun
	ikke anvendes i netværk.	Adresse	4 felter til IP-adresse
		Netmaske	
		Gateway	
		Aktiver DHCP	*Aktiveret
		Aktiver RARP	Deaktiveret
		Aktiver BOOTP	
		AutoIP	
		Aktiver FTP/TFTP	
		HTTP-server aktiveret	
		WINS-serveradresse	4 felter til IP-adresse
		DNS-serveradresse	

IPv6

Brug dette menupunkt til at få vist eller ændre indstillingerne for Internet Protocol Version 6.

Bemærk: Dette menupunkt vises ikke på modeller, som ikke anvendes i netværk.

Menupunkt	Formål	Værdier	
IPv6 Indstiller netværket til IPv6 (Internet Protocol Version 6).	Indstiller netværket til IPv6 (Internet Protocol Version 6).	Aktiver IPv6	*Aktiveret Deaktiveret
	Vis hostnavn	Vis kun	
		Vis adresse	
		Vis routerens adresse	
		Aktiver DHCPv6	*Aktiveret
			Deaktiveret

Standardnetværk og netværk <x>

Brug disse menupunkter til at ændre printerindstillinger, der påvirker job, som sendes til printeren via en netværksport (enten Std.nettilslutn eller Nettilslutning <x>).

Menupunkt	Formål	Værdier	
PCL SmartSwitch	Konfigureret printeren, så den automatisk skifter til PCL-emulering, når et udskriftsjob, der modtages gennem netværksporten, kræver	*Aktiveret	Printeren undersøger dataene på netværksinterfacet og vælger PCL- emulering, hvis dataene angiver, at dette er det påkrævede printersprog.
	standardprintersproget.	Deaktiveret	Printeren undersøger ikke de indgående data. Printeren bruger PostScript-emulering til at behandle jobbet, hvis PS SmartSwitch er aktiveret, eller bruger det standardprintersprog, der er angivet i Opsætningsmenu, hvis PS SmartSwitch er deaktiveret.
PS SmartSwitch	Konfigurerer printeren, så den automatisk skifter til PostScript- emulering, når et udskriftsjob, der modtages gennem netværksporten,	*Aktiveret	Printeren undersøger dataene på netværksinterfacetilslutningen og vælger PostScript-emulering, hvis dataene angiver, at dette er det påkrævede printersprog.
	kræver det, uathængigt af standardprintersproget.	Deaktiveret	Printeren undersøger ikke de indgående data. Printeren bruger PCL-emulering til at behandle jobbet, hvis PCL SmartSwitch er aktiveret, eller bruger det standardprintersprog, der er angivet i Opsætningsmenu, hvis PCL SmartSwitch er deaktiveret.
NPA-tilstand	Angiver, om printeren udfører den særlige behandling, som kræves til tovejskommunikation, ifølge de konventioner, der er defineret i NPA- protokollen (Network Printing Alliance). Bemærk: Hvis dette menupunkt ændres, nulstilles printeren	Deaktiveret	Printeren udfører ikke NPA-behandling.
		*Auto	Printeren undersøger dataene for at bestemme formatet og derefter behandle dem korrekt.
	automatisk.		
Netværksbuffer	Konfigurerer størrelsen på netværksinputbufferen.	*Auto	Printeren beregner automatisk størrelsen på netværksbufferen (anbefalet indstilling).
	Bemærk: Hvis du ændrer menupunktet Netværksbuffer, nulstilles printeren automatisk.	3K til maksimal tilladt størrelse (i intervaller på 1k)	Brugeren angiver størrelsen på netværksbufferen. Maksimumstørrelsen afhænger af mængden af hukommelse i printeren, størrelsen af de andre linkbuffere, og om Spar ressourcer er Aktiveret eller Deaktiveret. Hvis du vil maksimere intervallet for netværksbufferens størrelse, skal du deaktivere eller reducere størrelsen af parallelbufferen, serielbufferen og USB- bufferen.
Jobbuffering	Midlertidigt at lagre job på	*Deaktiveret	Placerer ikke job i harddiskens buffer.
	udskrives.	Aktiveret	Placerer job i harddiskens buffer.
	Bemærk: Hvis dette menupunkt ændres, nulstilles printeren automatisk.	Auto	Placerer kun udskriftsjob i bufferen, hvis printeren er optaget med at behandle data fra en anden inputport.

Menupunkt	Formål	Værdier		
MAC binær PS	Konfigurerer printeren til at behandle Macintosh binære PostScript-udskriftsjob.	Aktiveret	Printeren behandler rå binære PostScript- udskriftsjob fra computere ved hjælp af Macintosh-styresystemet.	
			Bemærk: Denne indstilling bevirker ofte, at udskriftsjob fra Windows ikke kan udskrives.	
	Deaktiveret	Printeren filtrerer PostScript-udskriftsjob ved hjælp af en standardprotokol.		
		*Auto	Printeren behandler udskriftsjob fra computere ved hjælp af enten Windows- eller Macintosh-styresystemer.	

Standard USB og USB <x>

Brug disse menupunkter til at ændre printerindstillinger, der påvirker en USB-port (Universal Serial Bus) (USB <x>).

Menupunkt	Formål	Værdier	
PCL SmartSwitch	Konfigurerer printeren, så den automatisk skifter til PCL-emulering, når et udskriftsjob, der modtages gennem USB-porten, kræver det, uafhængigt af standardprintersproget.	*Aktiveret	Printeren undersøger dataene på USB- interfacet og vælger PCL- emulering, hvis dataene angiver, at dette er det påkrævede printersprog.
		Deaktiveret	Printeren undersøger ikke de indgående data. Printeren bruger PostScript- emulering til at behandle jobbet, hvis PS SmartSwitch er aktiveret, eller bruger det standardprintersprog, der er angivet i Opsætningsmenu, hvis PS SmartSwitch er deaktiveret.
PS SmartSwitch	Konfigurerer printeren, så den automatisk skifter til PostScript- emulering, når et udskriftsjob, der modtages gennem USB-porten, kræver det, uafhængigt af standardprintersproget.	*Aktiveret	Printeren undersøger dataene på USB- interfacet og vælger PostScript- emulering, hvis dataene angiver, at dette er det påkrævede printersprog.
		Deaktiveret	Printeren undersøger ikke de indgående data. Printeren bruger PCL-emulering til at behandle jobbet, hvis PCL SmartSwitch er aktiveret, eller bruger det standardprintersprog, der er angivet i Opsætningsmenu, hvis PCL SmartSwitch er deaktiveret.
NPA-tilstand	Angiver, om printeren udfører den særlige behandling, som kræves til tovejskommunikation, ifølge de	Aktiveret	Printeren udfører NPA-behandling. Hvis data ikke er i NPA-format, forkastes de som ukorrekte data.
	protokollen (Network Printing	Deaktiveret	Printeren udfører ikke NPA-behandling.
	Alliance). Bemærk: Hvis dette menupunkt ændres, nulstilles printeren automatisk.	*Auto	Printeren undersøger dataene for at bestemme formatet og derefter behandle dem korrekt.

Menupunkt	Formål	Værdier	
USB-buffer	Konfigurerer størrelsen på USB- inputbufferen. Bemærk: Hvis du ændrer menupunktet USB-buffer, nulstilles	Deaktiveret	Jobbuffering er deaktiveret. Job, der allerede er placeret i bufferen på disken, udskrives, før normal behandling af indgående job genoptages.
	printeren automatisk.	*Auto	Printeren beregner automatisk størrelsen på USB-bufferen (anbefalet indstilling).
		3 KB til maksimumstørrelse tilladt (1K-intervaller)	Brugeren angiver størrelsen på USB- bufferen. Maksimumstørrelsen afhænger af mængden af hukommelse i printeren, størrelsen af de andre linkbuffere, og om Spar ressourcer er Aktiveret eller Deaktiveret. Hvis du vil maksimere intervallet for USB-bufferens størrelse, skal du deaktivere eller reducere størrelsen af parallelbufferen, serielbufferen og netværksbufferen.
Jobbuffering	Midlertidigt at lagre job på printerens harddisk, før de udskrives. Bemærk: Hvis du ændrer menupunktet Jobbuffering, nulstilles printeren automatisk.	*Deaktiveret	Placerer ikke udskriftsjob i bufferen på harddisken.
		Aktiveret	Placerer job i harddiskens buffer.
		Auto	Placerer kun udskriftsjob i bufferen, hvis printeren er optaget med at behandle data fra en anden inputport.
Mac binær PS	Konfigurerer printeren til at behandle Macintosh binære PostScript- udskriftsjob.	Aktiveret	Printeren filtrerer PostScript-udskriftsjob ved hjælp af en standardprotokol.
		Deaktiveret	Printeren behandler rå binære PostScript-udskriftsjob fra computere ved hjælp af Macintosh-styresystemet.
			Bemærk: Denne indstilling bevirker ofte, at udskriftsjob fra Windows ikke kan udskrives.
		*Auto	Printeren behandler udskriftsjob fra computere ved hjælp af enten Windows- eller Macintosh-styresystemer.
ENA-adresse	Indstiller USB-portens ENA-adresse.	4 felter til IP-	Vis kun, hvis en ENA er tilknyttet via
ENA-netmaske	Indstiller USB-porten til ENA Netmask.	auresse	USB-porten.
ENA-gateway	Indstiller USB-porten til ENA Gateway.	1	

Parallel og Parallel <x>

Brug disse menupunkter til at ændre printerindstillinger, der påvirker job, som sendes til printeren via en parallelport (enten Stdparallel eller Parallel <x>).

Menupunkt	Formål	Værdier	
PCL SmartSwitch	Konfigurerer printeren, så den automatisk skifter til PCL-emulering, når et udskriftsjob, der modtages gennem parallelporten, kræver det, uanset standardprintersproget.	*Aktiveret	Printeren undersøger dataene på parallelinterfacet og vælger PCL- emulering, hvis dataene angiver, at dette er det påkrævede printersprog.
		Deaktiveret	Printeren undersøger ikke de indgående data. Printeren bruger PostScript-emulering til at behandle jobbet, hvis PS SmartSwitch er aktiveret, eller bruger det standardprintersprog, der er angivet i Opsætningsmenu, hvis PS SmartSwitch er deaktiveret.
PS SmartSwitch	PS SmartSwitch kifter til PostScript-emulering, når et udskriftsjob, der modtages gennem parallelporten, kræver det, uafhændigt af	*Aktiveret	Printeren undersøger dataene på parallelinterfacet og vælger PostScript- emulering, hvis dataene angiver, at dette er det påkrævede printersprog.
	standardprintersproget.	Deaktiveret	Printeren undersøger ikke de indgående data. Printeren bruger PCL- emulering til at behandle jobbet, hvis PCL SmartSwitch er aktiveret, eller bruger det standardprintersprog, der er angivet i Opsætningsmenu, hvis PCL SmartSwitch er deaktiveret.
NPA-tilstand	Angiver, om printeren udfører den særlige behandling, som kræves til tovejskommunikation, ifølge de	Aktiveret	Printeren udfører NPA-behandling. Hvis data ikke er i NPA-format, forkastes de som ukorrekte data.
	protokollen (Network Printing Alliance).	Deaktiveret	Printeren udfører ikke NPA-behandling.
	Bemærk: Hvis dette menupunkt ændres, nulstilles printeren automatisk.	*Auto	Printeren undersøger data for at bestemme formatet og for at kunne behandle dem korrekt.
Parallelbuffer	Konfigurerer størrelsen på parallelinputbufferen. Bemærk: Hvis dette menupunkt ændres, nulstilles printeren automatisk.	Deaktiveret	Deaktiverer placeringen af job i buffer. Job, der allerede er placeret i bufferen på disken, udskrives, før normal behandling af indgående job genoptages.
		*Auto	Printeren beregner automatisk størrelsen på Parallelbuffer (anbefalet indstilling).
		3 KB til maksimumstør relse tilladt (1K-intervaller)	Brugeren angiver størrelsen på Parallelbufferen. Maksimumstørrelsen afhænger af mængden af hukommelse i printeren, størrelsen af de andre linkbuffere, og om Spar ressourcer er Aktiveret eller Deaktiveret. Hvis du vil maksimere intervallet for parallelbufferens størrelse, skal du deaktivere eller reducere størrelsen på serielbufferen og USB-bufferen.

Menupunkt	Formål	Værdier	
Jobbuffering	Midlertidigt at lagre job på printerens harddisk, før de udskrives.	*Deaktiveret	Placerer ikke udskriftsjob i bufferen på harddisken.
	Bemærk: Hvis dette menupunkt ændres, nulstilles printeren automatisk.	Aktiveret	Placerer job i harddiskens buffer.
		Auto	Placerer kun udskriftsjob i bufferen, hvis printeren er optaget med at behandle data fra en anden inputport.
Avanceret status	Aktiverer tovejskommunikation via parallelporten.	Deaktiveret	Deaktiverer kommunikation via parallelporten.
		*Aktiveret	Aktiverer tovejskommunikation via parallelinterfacet.
Protokol	Angiver parallelinterfacets protokol.	Standard	Kan løse bestemte problemer med parallelinterfacet.
		*Fastbytes	Giver kompatibilitet med de fleste eksisterende implementeringer af parallelinterfacet (anbefalet indstilling).
Svar på init.	Angiver, om printeren benytter anmodning om hardwareinitialisering fra computeren. Computeren beder om initialisering ved at aktivere INIT-signalet på parallelinterfacet. Mange personlige computere aktiverer INIT- signalet, hver gang computeren tændes og slukkes.	*Deaktiveret	Printeren benytter ikke anmodning om hardwareinitialisering fra computeren.
		Aktiveret	Printeren benytter anmodning om hardwareinitialisering fra computeren.
Parallelfunkt. 2	Angiver, om data på den parallelle port samples på det ledende eller afsluttende strobesignal.	*Aktiveret	Sampler data på den parallelle port på det indledende strobesignal.
		Deaktiveret	Sampler data på parallelporten på det afsluttende strobesignal.
Mac binær PS	Konfigurerer printeren til at behandle Macintosh binære PostScript-udskriftsjob.	Aktiveret	Printeren behandler rå binære PostScript-udskriftsjob fra computere ved hjælp af Macintosh-styresystemet. Bemærk: Denne indstilling bevirker ofte, at udskriftsjob fra Windows ikke
			kan udskrives.
		Deaktiveret	Printeren filtrerer PostScript- udskriftsjob ved hjælp af en standardprotokol.
		*Auto	Printeren behandler udskriftsjob fra computere ved hjælp af enten Windows- eller Macintosh- styresystemer.

Seriel og Seriel <x>

Brug disse menupunkter til at ændre printerindstillinger, der påvirker job, som sendes til printeren via en serielportoption.

Menupunkt	Formål	Værdier	
PCL SmartSwitch	Konfigurerer printeren, så den automatisk skifter til PCL-emulering, når et udskriftsjob, der modtages gennem serielporten, kræver det, uafhængigt af standardprintersproget.	*Aktiveret Deaktiveret	Aktiveret* - Printeren undersøger dataene på det serielle interface og vælger PCL-emulering, hvis dataene angiver, at dette er det påkrævede printersprog.
			beaktiveret - Printeren undersøger ikke de indgående data. Printeren bruger PostScript-emulering til at behandle jobbet, hvis PS SmartSwitch er aktiveret, eller bruger det standardprintersprog, der er angivet i Opsætningsmenu, hvis PS SmartSwitch er deaktiveret.
PS SmartSwitch	Konfigurerer printeren, så den automatisk skifter til PostScript- emulering, når et udskriftsjob, der modtages gennem serielporten, kræver det, uanset standardprintersproget.	*Aktiveret Deaktiveret	Aktiveret* - Printeren undersøger dataene på det serielle interface og vælger PCL-emulering, hvis dataene angiver, at dette er det påkrævede printersprog.
			Deaktiveret - Printeren undersøger ikke de indgående data. Printeren bruger PCL-emulering til at behandle jobbet, hvis PCL SmartSwitch er aktiveret, eller bruger det standardprintersprog, der er angivet i Opsætningsmenu, hvis PCL SmartSwitch er deaktiveret.
NPA-tilstand	Angiver, om printeren udfører den særlige behandling, som kræves til tovejskommunikation, ifølge de konventioner, der er defineret i NPA- protokollen (Network Printing Alliance). Bemærk: Hvis dette menupunkt ændres, nulstilles printeren automatisk.	Aktiveret	Printeren udfører NPA-behandling. Hvis data ikke er i NPA-format, forkastes de som ukorrekte data.
		Deaktiveret	Printeren udfører ikke NPA- behandling.
		*Auto	Printeren undersøger dataene for at bestemme formatet og derefter behandle dem korrekt.
Serielbuffer	Konfigurerer størrelsen på serielinputbufferen. Bemærk: Hvis du ændrer menupunktet Serielbuffer, nulstilles printeren automatisk.	Deaktiveret	Deaktiverer placeringen af job i buffer. Job, der allerede er placeret i bufferen på disken, udskrives, før normal behandling af indgående job genoptages.
		*Auto	Printeren beregner automatisk størrelsen på Serielbuffer (anbefalet indstilling).
		3 KB til maksimumstørrelse tilladt (1K-intervaller)	Brugeren angiver størrelsen på Serielbuffer. Maksimumstørrelsen afhænger af mængden af hukommelse i printeren, størrelsen af de andre linkbuffere, og om Spar ressourcer er Aktiveret eller Deaktiveret. Hvis du vil maksimere intervallet for serielbufferens størrelse, skal du deaktivere eller reducere størrelsen af parallelbufferen og USB-bufferen.

Menupunkt	Formål	Værdier	
Jobbuffering	Midlertidigt at lagre job på printerens harddisk, før de udskrives.	*Deaktiveret	Placerer ikke udskriftsjob i bufferen på harddisken.
	Bemærk: Hvis du ændrer menupunktet	Aktiveret	Placerer job i harddiskens buffer.
	automatisk.	Auto	Placerer kun udskriftsjob i bufferen, hvis printeren er optaget med at behandle data fra en anden inputport.
Serielprotokol	Vælger værdier for hardware- og	*DTR	Hardware-handshaking.
	software-nandsnaking for serielinterfacet.	DTR/DSR	Hardware-handshaking.
		XON/XOFF	Software-handshaking.
		XON/XOFF/DTR	Kombineret hardware- og software- handshaking.
		XONXOFF/ DTRDSR	Kombineret hardware- og software- handshaking.
Robust XON	Angiver, om printeren formidler tilgængelighed til computeren.	*Deaktiveret	Printeren venter på at modtage data fra computeren.
	Dette menupunkt gælder kun for serielporten, hvis Serielprotokol er angivet til XON/XOFF.	Aktiveret	Printeren sender en kontinuerlig strøm af XON'er til værtscomputeren for at angive, at serielporten er klar til at modtage flere data.
Baud	Angiver den hastighed, data kan modtages med gennem den serielle port. Bemærk: 138200, 172800, 230400 og 345600 baudhastigheder vises i menuen Standard Seriel. Disse værdier vises ikke i menuerne Seriel indstilling 1, Seriel indstilling 2 eller Seriel indstilling 3.	1200	·
		2400	
		4800	
		*9600	
		19200	
		38400	
		57600	
		115200	
		138200	
		172800	
		230400	
		345600	
Databit	Angiver antallet af databit, der sendes i hver overførselsramme.	7	
		*8	
Paritet	Vælger pariteten for datarammer til serielinput og -output.	Lige	
		Ulige	
		*Ingen	
		Ignorer	

Menupunkt	Formål	Værdier	
Benyt DSR	Benyt DSR Angiver, om printeren bruger DSR- signalet (Data Set Ready). DSR er et af handshaking-signalerne for de fleste	*Deaktiveret	Alle data, der modtages af serielporten, behandles som gyldige data.
	Serielinterfacetabler. Serielinterfacet bruger DSR til at skelne de data, der sendes af computeren, fra data, der oprettes af elektrisk støj i serielkabler. Denne elektriske støj kan medføre, at der udskrives løse tegn. Vælg Aktiveret for at forhindre, at der udskrives løse tegn.	Aktiveret	Kun data, der modtages, mens DSR- signalet er højt, behandles som gyldige.

NetWare

Brug disse menupunkter til at få vist eller ændre printerens NetWare-indstillinger.

Menupunkt	Formål	Værdier		
Vis loginnavn	Viser det tildelte NetWare- loginnavn.	Valg af Vis loginnavn viser NetWare-navnet i kontrolpanelet.		
Vis udskriftstilstand	Viser den tildelte NetWare- udskriftstilstand.	Valg af Vis udskriftstilstand viser NetWare- udskriftstilstanden på kontrolpanelet.		
Vis netværksnummer	Viser det tildelte NetWare-nummer.	Valg af Vis netværksr netværksnummeret på	ummer viser NetWare- a kontrolpanelet.	
Aktiver	Aktiverer eller deaktiverer NetWare-funktionen.	Deaktiveret *Aktiveret	Deaktiveret - Deaktiverer NetWare- funktionen. Aktiveret - Aktiverer NetWare- funktionen.	
Ethernet 802.2	Indstiller Ethernet 802.2-værdien til Aktiveret eller Deaktiveret.	*Aktiveret Deaktiveret		
Ethernet 803.2	Indstiller Ethernet 802.3-værdien til Aktiveret eller Deaktiveret.	*Aktiveret Deaktiveret		
Ethernet Type II	Indstiller Ethernet Type II-værdien til Aktiveret eller Deaktiveret.	*Aktiveret Deaktiveret		
Ethernet SNAP	Indstiller Ethernet SNAP-værdien til Aktiveret eller Deaktiveret.	*Aktiveret Deaktiveret		
Packet Burst	Indstiller Packet Burst-værdien til Aktiveret eller Deaktiveret.	Aktiveret *Deaktiveret		
NSQ/GSQ- tilstand	Indstiller NSQ/GSQ-tilstandens værdi til Aktiveret eller Deaktiveret.	Aktiveret *Deaktiveret		

AppleTalk

Brug disse menupunkter til at få vist eller ændre printerens AppleTalk-indstillinger.

Menupunkt	Formål	Værdier	
Vis navn	Viser det tildelte AppleTalk-navn.	Valg af Vis navn viser AppleTalk-navnet på kontrolpanelet.	
Vis adresse	Viser den tildelte AppleTalk- adresse.	Valg af Vis navn viser AppleTalk-navnet på kontrolpanelet.	
Aktiver	Aktiverer Aktiverer eller deaktiverer Deaktiveret	Deaktiveret - Deaktiverer AppleTalk- funktionen.	
	Aktiveret - Aktiverer AppleTalk- funktionen.		
*Indstil zone	Indeholder en liste med zoner fra netværket.	Standardindstillingen er standardzone på netværket. Hvis der ikke findes en standardzone på netværket, er * standardindstillingen.	

LexLink

Brug disse menupunkter til at få vist LexLink-navnet eller ændre LexLink-aktiveringen.

Menupunkt	Formål	Værdier	
Vis kaldenavn	Viser det tildelte LexLink-kaldenavn.	Valg af Vis kaldenavn viser LexLink-kaldenavnet på kontrolpanelet.	
Aktiver	Aktiverer eller deaktiverer LexLink- funktionen.	*Aktiveret Deaktiveret	Aktiveret - Aktiverer LexLink- funktionen.
			Deaktiveret - Deaktiverer LexLink- funktionen.

Hjælp

Disse menupunkter anvendes til at udskrive nogle eller alle hjælpemenusider. Disse sider indeholder oplysninger om printertilslutning, udskriftskvalitet, papirtip og forbrugsstoffer.

Bemærk: Dokumentet udskrives på engelsk, hvis sproget i kontrolpanelet er stillet til et andet sprog end engelsk, fransk, tysk eller spansk.

Menusiderne under Hjælp kan udskrives på de følgende sprog fra udgivelses-cd'en.

Engelsk	Spansk	Svensk	Polsk
Fransk	Dansk	Portugisisk	Koreansk
Tysk	Norsk	Finsk	Traditionelt kinesisk
Italiensk	Hollandsk	Russisk	Forenklet kinesisk

Menupunkt	Formål	Værdier
Udskriv alt	Udskriver alle menuemner i нјælp.	Når du har valgt dette emne, udskrives menusider under Ħjælp, og printeren vender tilbage til Klar.
Farvekvalitet	Udskriver emnet Udskriftskvalitet.	Når du har valgt dette emne, udskrives menusider under Ħjælp, og printeren vender tilbage til ĸlar.
Udskriftskvalitet	Udskriver emnet Udskriftskvalitet.	
Udskrivningsvejledning	Udskriver emne i Udskrivningsvejledning.	
Vejledning til forbrugsstoffer	Udskriver emne i Vejledning til forbrugsstoffer.	
Medievejledning	Udskriver emne i Medievejledning.	
Udskriftsfejl	Udskriver udskriftsfejlarket.	
Menuoversigt	Udskriver emne i Menuoversigt.	
Informationsvejledning	Udskriver emne i Informationsvejledning.	
Tilslutningsvejledning	Udskriver emne i Tilslutningsvejledning.	
Vejledning til flytning af printeren	Udskriver hjælpemenupunkterne i Vejledning til flytning af printeren.	



Printerens kontrolpanel viser meddelelser, der beskriver printerens aktuelle tilstand og angiver mulige printerproblemer, der skal løses. Dette emne indeholder en liste over alle printermeddelelser, forklarer, hvad de betyder, og viser, hvordan meddelelserne slettes.

Følgende tabel viser meddelelser i alfabetisk rækkefølge.

Meddelelse	Handling
1565 Emul-fejl. Isæt emul-option	Printeren sletter automatisk meddelelsen efter 30 sekunder og deaktiverer derefter den indlæste emulator på firmwarekortet.
	Hent den korrekte download emulatorversion fra Lexmarks websted.
200.yy Papirstop 201.yy Papirstop 202.yy Papirstop 203.yy Papirstop 230.yy Papirstop 241.yy Papirstop 242.yy Papirstop 250.yy Papirstop	 Ryd papirstien. Tryk på () for at genoptage udskrivning, når papirstien er ryddet.
31 Manglende eller defekt <farve>- kassette</farve>	Fjern den angivne tonerkassette, og placer den derefter i den rigtige position.
32 Udskift <farve> tonerkassette, der ikke understøttes</farve>	Fjern tonerkassetten, og isæt en understøttet kassette.
34 Forkert medie	 Læg det rigtige medie i den udvalgte kilde. Tryk på ▼ indtil √ Fortsæt vises, og tryk derefter på ④ for at slette meddelelsen og udskrive jobbet med en anden papirkilde.
34 Papiret er for kort	 Tryk på ▼ indtil √ Fortsæt vises, og tryk derefter på for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivning. Printeren udskriver ikke automatisk den side, som registrerede meddelelsen. Kontroller skuffens længde- og breddestyr for at sikre, at mediet passer ordentligt. Kontroller, at udskriftsjobbet anmoder om den korrekte mediestørrelse. Juster indstillingen Papirstørrelse i forhold til størrelsen på det medie, der anvendes. Hvis Str. i MP-arkf. er angivet til Universel, skal du kontrollere, om mediet er stort nok til de formaterede data. Annuller det aktuelle job.
35 For lidt hukommelse til funktionen Spar ressourcer	 Tryk på ♥ indtil √ Fortsæt vises, og tryk derefter på Ø for at deaktivere Spar ressourcer og fortsætte udskrivning. Hvis du vil aktivere Spar ressourcer, efter at have modtaget denne meddelelse: Kontroller, at linkbufferne er indstillet til Auto, og afslut menuen for at aktivere ændringerne af linkbufferen. Når Klar vises, skal du aktivere Spar ressourcer.

Meddelelse	Handling
37 For lidt hukommelse til at sortere job	 Tryk på V indtil V Fortsæt vises, og tryk derefter på V for at udskrive den del af jobbet, der allerede er gemt, og påbegynde sorteringen af resten af jobbet. Annuller det aktuelle job.
37 For lidt hukommelse til funktionen Flash Memory Defragment	 Tryk på ▼ indtil √ Fortsæt vises, og tryk derefter på ④ for at stoppe defragmenteringen og fortsætte udskrivning. Slet skrifttyper, makroer og andre data i printerens hukommelse. Installer mere hukommelse i printeren.
37 For lidt hukommelse, nogle tilbageholdte job blev slettet	Printeren slettede nogle tilbageholdte job for at behandle de aktuelle job. Tryk på ▼ indtil √ Fortsæt vises, og tryk derefter på ∢ for at slette meddelelsen.
37 Forlidt hukommelse, tilbageholdte job går måske tabt	Printeren kunne ikke gendanne nogle eller alle fortrolige eller tilbageholdte job på harddisken. Tryk på ▼ indtil √ Fortsæt vises, og tryk derefter på ∢ for at slette meddelelsen.
38 Hukommelse fuld	 Tryk på ▼ indtil √ Fortsæt vises, og tryk derefter på for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivning. Jobbet udskrives eventuelt ikke korrekt. Annuller det aktuelle job. Installer mere hukommelse i printeren.
39 Siden er for kompleks til at udskrive	 Tryk på ▼ indtil √ Fortsæt vises, og tryk derefter på Ø for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivning. Jobbet udskrives eventuelt ikke korrekt. Annuller det aktuelle job. Installer mere hukommelse i printeren.
50 PPDS-skrifttypefejl	 Tryk på ▼ indtil √ Fortsæt vises, og tryk derefter på ④ for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivning. Jobbet udskrives eventuelt ikke korrekt. Annuller det aktuelle job.
51 Defekt flash fundet	Tryk på ▼ indtil ✓ Fortsæt vises, og tryk derefter på ④ for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivning. Installer forskellige flashhukommelser, før du kan hente ressourcer til flash.
52 Der er ikke plads nok i flashhukommelsen til ressourcer	 Tryk på ▼ indtil √ Fortsæt vises, og tryk derefter på ④ for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivning. Indlæste skrifttyper og makroer, der ikke tidligere er gemt i flashhukommelsen, slettes. Slet skrifttyper, makroer og andre data, der er gemt i flashhukommelsen. Installer et større flashhukommelseskort.
	 meddelelsen og fortsætte udskrivning. Formater flashhukommelsen, før du gemmer ressourcer i den. Hvis fejlmeddelelsen fortsætter, kan flashhukommelsen være defekt og kræver udskiftning.

Meddelelse	Handling
54 Fejl på serielport <x></x>	 Kontroller, at serieltilslutningen er korrekt installeret, og at du bruger det korrekte kabel. Kontroller, at parametre til serielt interface (protokol, baud, paritet og databit) er indstillet korrekt på printeren og værtscomputeren. Tryk på ▼ indtil √ Fortsæt vises, og tryk derefter på Ø for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivning. Jobbet udskrives eventuelt ikke korrekt. Sluk og tænd printeren for at nulstille den.
54 Netværk <x> softwarefejl</x>	• Tryk på ▼ indtil √ Fortsæt vises, og tryk derefter på ④ for at
54 Softwarefejl i standardnetværk	Jobbet udskrives eventuelt ikke korrekt. • Programmer ny firmware til netværksinterface. • Nulstil printeren.
55 Uunderstøttet option i port <x></x>	 Sluk printeren. Tag ledningen ud af stikkontakten. Fjern den ikke-understøttede option. Sæt ledningen i et stik, der er korrekt jordforbundet. Tænd printeren.
56 Standard parallelport deaktiveret	• Tryk på ▼ indtil √ Fortsæt vises, og tryk derefter på ④ for at slette meddelelsen
56 Parallelport <x> deaktiveret</x>	 Printeren sletter eventuelle data, der er modtaget via parallelporten. Kontroller, at menupunktet Parallelbuffer ikke er deaktiveret.
56 Serielport <x> deaktiveret</x>	 Tryk på ▼ indtil √ Fortsæt vises, og tryk derefter på ④ for at slette meddelelsen. Printeren sletter eventuelle data, der er modtaget via serielporten. Kontroller, at menupunktet Serielbuffer ikke er Deaktiveret.
56 Std. USB-port deaktiveret	 Tryk på ▼ indtil √ Fortsæt vises, og tryk derefter på Ø for at slette meddelelsen. Printeren sletter eventuelle data, der er modtaget via USB-porten. Kontroller, at menupunktet USB-buffer ikke er deaktiveret.
58 Der er for mange bakker	 Sluk printeren, og tag stikket ud. Fjern de ekstra skuffer. Sæt stikket i printeren igen, og tænd den.
58 Der er for mange flashenheder	 Sluk printeren, og tag stikket ud. Fjern den overskydende flashhukommelse. Sæt stikket i printeren igen, og tænd den.
61 Fjern defekt disk	 Tryk på ▼ indtil √ Fortsæt vises, og tryk derefter på Ø for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivning. Installer en anden harddisk, før du udfører handlinger, der kræver en sådan harddisk.
62 Disken er fuld	 Tryk på ▼ indtil √ Fortsæt vises, og tryk derefter på Ø for at slette meddelelsen og fortsætte behandling. Eventuelle oplysninger, der ikke tidligere er gemt på harddisken, slettes. Slet skrifttyper, makroer og andre data, der er gemt på harddisken. Installer en større harddisk.

Meddelelse	Handling
63 Uformateret disk	 Tryk på ▼ indtil √ Fortsæt vises, og tryk derefter på ④ for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivning. Formater harddisken. Hvis fejlmeddelelsen fortsætter, kan harddisken være defekt og kræver udskiftning.
64 Diskformat underst. ikke	 Tryk på ▼ indtil √ Fortsæt vises, og tryk derefter på ④ for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivning. Formater harddisken. Hvis fejlmeddelelsen fortsætter, kan harddisken være defekt og kræver udskiftning.
80 Fuser snart opbrugt	 Tryk på ▼ indtil √ Fortsæt vises, og tryk derefter på Ø for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivning. Bestil en udskiftningsfuserenhed. Når udskriftskvaliteten forringes, skal du installere den nye fuserenhed i overensstemmelse med den vejledning, der blev leveret sammen med udskiftningsfuserenheden.
80 Udskift fuser	Udskift fuserenheden i overensstemmelse med den vejledning, der blev leveret sammen med udskiftningsenheden.
82 Spildtonerboks mangler	Indsæt spildtonerboksen.
82 Spildtonerboks næsten fuld	 Tryk på ▼ indtil √ Fortsæt vises, og tryk derefter på for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivning. Bestil en udskiftningsspildtonerboks med det samme.
82 Udskift spildtonerboks	Udskift spildtonerboksen i overensstemmelse med den vejledning, der blev leveret sammen med spildtonerboksen.
83 Bælte snart opbrugt	 Tryk på ▼ indtil √ Fortsæt vises, og tryk derefter på for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivning. Bestil et udskiftningsoverførselsbælte. Når udskriftskvaliteten forringes, skal du installere det nye overførselsbælte i overensstemmelse med den vejledning, der blev leveret sammen med udskiftningsfuserenheden.
83 Overførselsbælte mangler	Indsæt overførselsbæltet.
83 Udskift overførselsbælte	Udskift overførselsbæltet i overensstemmelse med den vejledning, der leveres sammen med udskiftningsoverførselsbæltet. Genstart bæltetælleren i printeren.
84 <farve> fotokonduktor mangler</farve>	Indsæt den angivne fotokonduktorenhed.
84 <farve> fotokonduktor snart opbrugt</farve>	 Tryk på ▼ indtil √ Ignorer vises, og tryk derefter på for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivning. Bestil den angivne fotokonduktorenhed. Når udskriftskvaliteten forringes, skal du installere den nye, angivne fotokonduktorenhed i overensstemmelse med den vejledning, der blev leveret sammen med den angivne udskiftningsfotokonduktorenhed.
84 Udskift <farve> fotokonduktor</farve>	Udskift den angivne fotokonduktorenhed i overensstemmelse med den vejledning, der blev leveret sammen med fotokonduktorenheden.
87 Fuserenhed mangler	Indsæt fuserenheden.
88 <farve> tonerkassette er snart brugt</farve>	 Udskift den angivne tonerkassette. Tryk på ▼ indtil √ Fortsæt vises, og tryk derefter på ④ for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivning.
88 Udskift <farve> kassette</farve>	 Udskift den angivne tonerkassette. Tryk på ▼ indtil √ Fortsæt vises, og tryk derefter på for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivning.

Meddelelse	Handling
900-999 Service <meddelelse></meddelelse>	 Sluk printeren. Tag ledningen ud af stikkontakten. Kontroller alle kabeltilslutninger. Sæt ledningen i et stik, der er korrekt jordforbundet. Tænd printeren igen. Tilkald service, oplys meddelelsens nummer, og beskriv problemet, hvis servicemeddelelsen vises igen.
Aktiverer menuer	Vent på, at meddelelsen slettes.
Aktivering af menuændringer	Vent på, at meddelelsen slettes.
Annuller kan ikke vælges	Vent på, at meddelelsen slettes.
Annullerer	Vent på, at meddelelsen slettes.
Deaktiverer DLE'er	Vent på, at meddelelsen slettes.
Deaktiverer menuer	Vent på, at meddelelsen slettes. Bemærk: Når menuerne er deaktiverede, kan printerindstillingerne ikke ændres via kontrolpanelet.
Defragmenterer flash SLUK IKKE	Advarsel! Sluk ikke printeren, mens denne meddelelse vises. Vent på, at meddelelsen slettes.
Diskfejl	Printeren har forsøgt at foretage en genopretning af disken og kan ikke reparere den. V Reformater vises. Tryk på V for at reformatere disken og slette alle de filer, som i øjeblikket er gemt på disken.
Fjern alle farve forbrugsstoffer	 Printeren er indstillet til kun at udskrive i sort i menuen KONFIG i menupunktet Udskriftstilstand. Fjern alle farvetonerkassetter og farvefotokunduktorenheder. Tryk på ▼ indtil √ Fortsæt vises, og tryk derefter på Ø for at slette meddelelsen og udskrive i tilstanden Kun sort. Annuller det aktuelle job. Se Brugervejledningen for at få flere oplysninger.
Fjern papir fra outputbakke	Fjern mediet fra standardbakken.
Fjernadministration aktiv SLUK IKKE	Printerens indstillinger konfigureres, og printeren tages offline for at kontrollere, at den ikke er i gang med at udskrive eller behandle job. Advarsel! Sluk ikke printeren, mens denne meddelelse vises. Vent på, at meddelelsen slettes.
Formaterer disk yyy%SLUK IKKE	Advarsel! Sluk ikke printeren, mens denne meddelelse vises. Printeren formaterer harddisken. Hvor stor en procentdel, der er udført, vises Vent på, at meddelelsen slettes.
Formaterer flash SLUK IKKE	Advarsel! Sluk ikke printeren, mens denne meddelelse vises. Vent på, at meddelelsen slettes.
Gendan tilbageholdte job?	 Tryk på ▼ indtil √ Fortsæt vises, og tryk derefter på ④ for at gendanne alle udskriftsjob eller tilbageholdte job på harddisken. Tryk på ▼ indtil √ Gendan ikke vises, og tryk derefter på ④ for at slette udskriftsjob og tilbageholdte job.

Meddelelse	Handling
Gendanner fabriksindstill.	 Vent på, at meddelelsen slettes. Bemærk: Når fabriksindstillingerne er blevet genoprettet: Alle indlæste ressourcer (skrifttyper, makroer, symbolsæt) i printerhukommelsen slettes. Alle menuindstillingerne sættes tilbage til fabriksindstillingerne <i>undtagen</i>: Indstillingen Displaysprog i Opsætningsmenu. Alle indstillinger i menuerne "Parallel", "Seriel", "Netværk", "Infrarød", "LocalTalk", "USB" og "Fax".
Gendanner tilbageholdte job x / y	 Vent på, at meddelelsen slettes. Tryk på ▼ indtil √ Afslut gendannelse vises, og tryk derefter på Ø for at slette ikke-gendannede udskriftsjob og tilbageholdte job. Bemærk: x repræsenterer det antal job, der gendannes. y repræsenterer det totale antal job, der skal gendannes.
Genopretning af disken x/5 yyy% SLUK IKKE	Advarsel! Sluk ikke printeren, mens denne meddelelse vises. Printeren forsøger at genoprette harddisken. Genopretning af disken finder sted i fem trin. Kontrolpanelet viser, hvor stor en procentdel der er afsluttet for det aktuelle trin. Vent på, at meddelelsen slettes.
I brug	Vent på, at meddelelsen slettes, eller annuller udskriftsjobbet.
Indtast PIN-kode	Indtast den PIN-kode, der er angivet i driveren, når det fortrolige job er sendt af sted til printeren.
Indtast PIN-kode for at låse	Indtast den korrekte PIN-kode for at låse kontrolpanelet og forhindre menuændringer.
Ingen job fundet.	 Bemærk: Det firecifrede personlige id-nummer (PIN-kode), som du har indtastet, er ikke tilknyttet noget fortroligt udskriftsjob. Tryk på ▼ indtil √ Prøv igen vises, og tryk derefter på ④ for at indtaste en anden PIN-kode. Tryk på ▼ indtil √ Annuller vises, og tryk derefter på ④ for at afslutte skærmbilledet Indtast PIN-kode.
Ingen job at annullere	Vent på, at meddelelsen slettes.
Ingen tilbageholdte job	Vent på, at meddelelsen slettes.
Installation påkrævet	Fjern emballagen fra printeren. Kontroller, at alle forbrugsstoffer, fuserenheden, overførselsbæltet og skufferne er korrekt installeret.
Intern systemfejl - Genindlæs bogmærker	 Genindlæs bogmærker. Tryk på ▼ indtil √ Fortsæt vises, og tryk derefter på for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivning.
Intern systemfejl - Genindlæs sikkerhedscertifikater	 Genindlæs sikkerhedscertifikater. Tryk på ▼ indtil √ Fortsæt vises, og tryk derefter på Ø for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivning.
Kalibrerer	Vent på, at meddelelsen slettes.
Klar	Send et job til udskrivning.
Kopier	Indtast det ønskede antal kopier.
Krryptering af disk yyy% SLUK IKKE	Advarsel! Sluk ikke printeren, mens denne meddelelse vises. Printeren formaterer harddisken. Hvor stor en procentdel, der er udført, vises Vent på, at meddelelsen slettes.

Meddelelse	Handling
Læg <størrelse> <type> i den</type></størrelse>	Læg det angivne medie i den den manuelle arkføderåbning eller MP-
Læg <størrelse> i den manuelle arkføder.</størrelse>	 Tryk på ▼ indtil √ Fortsæt vises, og tryk derefter på Ø for at ignorere anmodningen om manuel ilægning og udskrive på det medie, der allerede ligger i en af kilderne.
Læg <specialstreng> i den manuelle arkføder</specialstreng>	Hvis printeren finder en skuffe, der indeholder et medie i den rigtige størrelse og af den rigtige type, indføres mediet fra den pågældende skuffe. Hvis printeren ikke kan finde en skuffe med den rigtige
Læg <specialtype> i den manuelle arkføder</specialtype>	 skulle. Hvis printerer inde kan inde en skulle med den rigtige mediestørrelse og -type, udskrives på det medie, der ligger i standardkilden, uanset hvad dette medie er. Annuller det aktuelle job.
Læg <specialtypenavn> i <src></src></specialtypenavn>	Læg den korrekte type og størrelse i kilden.
Læg <src> i <størrelse></størrelse></src>	Annuller det aktuelle job.
Læg <src> i <type> <størrelse></størrelse></type></src>	
Læg <specialstreng> i <src></src></specialstreng>	
Luk nederste panel. Luk øverste panel.	Luk øverste og nederste panel for at slette meddelelsen.
Menuer er deaktiveret	Printermenuerne er deaktiveret. Printerindstillingerne kan ikke ændres via kontrolpanelet.
	Bemærk: Det er muligt at annullere et job, udskrive et fortroligt job eller udskrive et tilbageholdt job.
	Kontakt den systemansvarlige.
Netværk	Et netværksinterface er den aktive kommunikationsforbindelse.
Netværk <x></x>	
Nogle tilbageholdte job blev ikke gendannet.	 Tryk på ▼ indtil √ Fortsæt vises, og tryk derefter på Ø for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivning.
	 Printeren frigør hukommelse ved at slette de job, der har været tilbageholdt i længst tid, og fortsætter med at slette tilbageholdte job, indtil der er tilstrækkelig printerhukommelse til at behandle jobbet. Annuller det aktuelle job.
Nulstiller fusertæller	Vent på, at meddelelsen slettes.
Nulstiller printeren	Vent på, at meddelelsen slettes.
Parallel	Et parallelt interface er den aktive kommunikationsforbindelse.
Parallel <x></x>	
Printer låst – Indtast PIN-kode for at låse op	Kontrolpanelet er låst. Indtast den rigtige PIN-kode for at låse det op.
Programmerer disk SLUK IKKE	Advarsel! Sluk ikke printeren, mens denne meddelelse vises. Vent på, at meddelelsen slettes.
Programmerer flash SLUK IKKE	Advarsel! Sluk ikke printeren, mens denne meddelelse vises. Vent på, at meddelelsen slettes.
Programmerer systemkode SLUK IKKE	Advarsel! Sluk ikke printeren, mens denne meddelelse vises. Vent på, at meddelelsen slettes, og printeren nulstilles.
Sæt skuffe <x> i</x>	Indsæt den angivne skuffe.
Sender valg	Vent på, at meddelelsen slettes.
Seriel <x></x>	Et serielt interface er den aktive kommunikationsforbindelse.

Meddelelse	Handling	
Skift <src> til <specialstreng></specialstreng></src>	• Tryk på 🛡 indtil 🗸 Fortsæt vises, og tryk derefter på, 🕢 hvis	
Skift <src> til <specialtypenavn></specialtypenavn></src>	 mediet blev skiftet. Tryk på Tindtil Trug nuværende vises, og tryk derefter på for at udskrive på det medie, der på nuværende tidspunkt er i printeren. 	
Skift <src> til <størrelse></størrelse></src>		
Skift <src> til <type> <størrelse></størrelse></type></src>	 Annuller det aktuelle job. Adgang til Vis mig-printer. 	
Skuffe <x> er tom</x>	Læg medie i skuffen for at slette meddelelsen.	
Skuffe <x> mangler</x>	Sæt skuffen i.	
Skuffe <x> snart tom</x>	Indsæt endnu et medie i skuffen for at slette meddelelsen.	
Slet	 Tryk på ▼ indtil √ Fortsæt vises, og tryk derefter på for at slette det angivne job. Tryk på ⊗ for at annullere handlingen. 	
Slet alle fortrolige job	 Tryk på ▼ indtil √ Fortsæt vises, og tryk derefter på for at slette alle tilbageholdte job. Tryk på ⊗ for at annullere handlingen. 	
Slet alt	 Tryk på ▼ indtil √ Fortsæt vises, og tryk derefter på for at slette alle fortrolige job. Tryk på ⊗ for at annullere handlingen. 	
Sletning	Vent på, at meddelelsen slettes.	
Sletning af jobstatistik	Vent på, at meddelelsen slettes.	
Standardbakken er fuld	Fjern mediestakken fra bakken for at slette meddelelsen.	
Strømbesparer	 Send et job til udskrivning. Tryk på for hurtigt at varme printeren op til normal arbejdstemperatur og få vist meddelelsen Klar. 	
Tømmer buffer	Vent på, at meddelelsen slettes.	
Udskriver	Vent på, at meddelelsen slettes.	
Ugyldig enginekode	Indlæs en gyldig kode i printerens engine. Bemærk: Enginekoden kan hentes, når denne meddelelse vises.	
Ugyldig kode til netværk	Indlæs en gyldig kode til den interne MarkNet N8000-printserver. Bemærk: Netværkskoden kan hentes, når denne meddelelse vises.	
Ugyldig PIN-kode	Indtast den korrekte PIN-kode.	
USB	Printeren behandler data via den angivne USB-port.	
USB <x></x>		
Venter	 Printeren har modtaget en side med data, der skal udskrives, men venter på en jobslut- eller sideskiftkommando eller yderligere data. Tryk på for at udskrive indholdet i bufferen. Annuller det aktuelle job. 	
Vis forbrugsstoffer	Viser det aktuelle niveau for alle printerforbrugsstoffer.	



Indeks

Tal

1565 Emul-fejl. Isæt emul-option 45 200.vy Papirstop 45 201.yy Papirstop 45 202.yy Papirstop 45 203.yy Papirstop 45 230.yy Papirstop 45 241.yy Papirstop 45 242.yy Papirstop 45 250.yy Papirstop 45 31 Manglende eller defekte <farve>-kassette 45 32 Udskift <farve> tonerkassette, der ikke understøttes 45 34 Forkert medie 45 34 Papiret er for kort 45 35 For lidt hukommelse til funktionen Spar ressourcer 45 37 For lidt hukommelse til at sortere job 46 37 For lidt hukommelse til funktionen Flash Memory Defragment 46 37 For lidt hukommelse, nogle tilbageholdte job blev slettet 46 37 For lidt hukommelse, tilbageholdte job går måske tabt 46 38 Hukommelse fuld 46 39 Siden er for kompleks til at udskrive 46 50 PPDS-skrifttypefejl 46 51 Defekt flash fundet 46 52 Der er ikke plads nok i flashhukommelsen til ressourcer 46 53 Uformateret flash fundet 46 54 Fejl på serielport <x> 47 54 Softwarefejl i standardnetværk 47 54 Softwarefejl på netværk <x> 47 55 Ikke-understøttet option i port <x> 47 56 Parallelport <x> deaktiveret 47 56 Serielport <x> deaktiveret 47 56 Standard parallelport deaktiveret 47 56 Std. USB-port deaktiveret 47 58 Der er for mange flashenheder 47 58 Der er for mange skuffer 47 61 Fjern defekt disk 47 62 Disken er fuld 47 63 Uformateret disk 48 64 Uunderstøttet diskformat 48 80 Fuser snart opbrugt 48 80 Udskift fuser 48 82 Spildtonerboks mangler 48 82 Spildtonerboks næsten fuld 48 82 Udskift spildtonerboks 48

83 Overførselsbælte mangler 48 83 Overførselsbælte snart opbrugt 48 83 Udskift overførselsbælte 48 84 <farve> fotokonduktor mangler 48 84 vfarve> Fotokonduktor snart opbrugt 48 84 Udskift <farve> fotokonduktor 48 87 Fuser mangler 48 88 <farve> kassette snart tom 48 88 Udskift <farve> kassette 48 900-999 Servicemeddelelse 49

Α

Aktiver AppleTalk 43 LexLink 43 NetWare 42 Aktiverer menuer 49 Aktiverer menuændringer 49 Alarmer 18 Alarmkontrol 18 Kassettealarm 18 Anmærkninger 28 Annuller kan ikke vælges 49 Annullerer 49 AppleTalk 43 automatisk størrelsesregistrering 10 Autotilpas 32 Avanceret status, parallel 39

В

Baggrunde, HTML 32 Baud 41 Benyt DSR 42 Beskadiget disk 49 Billedmenu 32 billedorientering 33 billedskalering 33 Billedudglatning 29 Bredde stående 14

D

Databit 41 Deaktiverer DLE'er 49 Deaktiverer menuer 49 Defrag. flashkort 27 Defragmenterer flash SLUK IKKE 49 diagram, menu 4 diskformat 28 display 6 Displaysprog 17 Dupleks 21 dupleksaktivering 21 Dupleksindbind 21 dupleksindbinding 21 Dækningsberegner 28

Ε

ENA-adresse, USB 37 ENA-gateway, USB 37 ENA-netmaske, USB 37 Enhedsstatistik 15 Erstat med størrelse 12 Ethernet 802.2, NetWare 42 Ethernet 803.2, NetWare 42 Ethernet SNAP, NetWare 42 Ethernet Type II, NetWare 42 emuleringsindst. PCL 30

F

Fabriksindstillinger 20, 27 Farvebalance 25 Farvebesparer 24 Farvejustering 26 Farvekorrektion 24 Farvekvalitet, Hjælp 44 Farveprøver 25 Finishingmenu 21 Fjern alle farve forbrugsstoffer 49 Fjern papir fra standard outputbakke 49 Fjernadministration aktiv SLUK IKKE 49 flash defragmentering 27 Forbrugsst.menu 7 Cyan fotokonduktorenhed 8 Cyan kassette 7 Fuserenhed 8 Gul fotokonduktorenhed 8 Gul kassette 7 Magenta fotokonduktorenhed 8 Magenta kassette 7 Overførselsbælte 8 Sort fotokonduktorenhed 8 Sort kassette 8 Spildtonerboks 8 Udskift forbrugsstof 7 Form. flashkort 27 Format. disk 28 Formaterer disken yyy% SLUK IKKE 49 formaterer flash 27 Formaterer flash SLUK IKKE 49 Fremhæv tynde linjer 27

G

Gendan tilbageholdte job? 49 gendanne standardindstillinger 20 Gendanner tilbageholdte job x / y 50 Genopret udskrift 19 Beskyt side 19 Fortsæt autom. 19 Genopret v. stop 19 Genopretning af disken x/5 yyy% SLUK IKKE 50 Genopretter fabriksindstillinger 50

Η

Hexudskrivning 28 Hjælp Farvekvalitet 44 Informationsveiledning 44 Medievejledning 44 Menuoversigt 44 Tilslutningsvejledning 44 Udskriftsfeil 44 Udskriftskvalitet 44 Udskriv alt 44 Udskrivningsvejledning 44 Veiledning til flytning af printeren 44 Veiledning til forbrugsstoffer 44 Hjælpemenusider 43 HTML baggrunde 32 margenstørrelse 32 orientering 32 skalering 32 skrifttypenavn 32 skrifttypestørrelse 32 HTML-menu 32 Højde stående 14

I

I brug 50 ilægge papir 13 Indføringsretning 14 Indikatorlampe 5 Indlæs til 20 Indstil zone, AppleTalk 43 Indstilling af Universal 14 Indstillinger 17 Indtast PIN-kode 50 Indtast PIN-kode for at låse 50 Informationsvejledning, Hjælp 44 Ingen job at annullere 50 Ingen job fundet 50 Ingen tilbageholdte job 50 Installation påkrævet 50 Intern systemfeil - Genindlæs bogmærker 50 Intern systemfejl - Genindlæs sikkerhedscertifikater 50 Invertere 32 IPv6 34 Isæt bakke <x> 51

J

Jobbuffering netværk 35 parallel 39 seriel 41 USB 37 jobkonto-statistik 28 Jobstat.oversigt 28 Jobstatistik 20 Jobudløb 33 juster farve 26

Κ

Kalibrerer 50 Klar 50 knap Menu 5 Stop 5 Tilbage 5 Vælg 6 knap, navigation 6 Konfigurer MP 12 kontostatistik 28 kontrolpanel 5 Kopier 50 Kopier, angive antal 21 Kryptering af disk yyy% SLUK IKKE 50

L

lampe, indikator 5 LCD-kontrast 28 LexLink 43 Luk nederste panel. Luk øverste panel. 51 Læg <specialstreng> i den manuelle arkføder 51 Læg <src> i < type> <størrelse> 51 Læg <src> i <specialstreng> 51 Læg <src> i <størrelse> 51 Læg <src> i <størrelse> 51 Læg <størrelse> 1 Læg <størrelse> 51 Læg <størrelse> 1 Læg <størrelse> 51 Læg <størelse> 5

Μ

Mac binær PS netværk 36 parallel 39 USB 37 Maks. ugyldig PIN 33 Manuel farve 26 Manuel konv.størrelse 11 Manuel konv.type 11 Manuel papirstørrelse 11 Manuel papirtype 11 Margenstørrelse, HTML 32 Medievejledning, Hjælp 44 menudiagram 4 Menuen Kvalitet 23 Menuer er deaktiveret 51 Menuoversigt, Hjælp 44 Multisideramme 23 Multisiderækkefølge 23 Multisidevisning 23 Måleenheder 14

Ν

Navigationsknapper 6 Netværk 51 Netværk <x> 51 Netværksbuffer 35 netværksoption <x> 35 Netværksporte 34 NetWare 42 netware-opsætning 15 Nogle tilbageholdte job blev ikke gendannet. 51 NPA-tilstand netværk 35 parallel 38 seriel 40 **USB 36** NSQ/GSQ-tilstand, NetWare 42 Nulstiller fusertæller 51 Nulstiller printeren 51 Nyt nr. til bakke Gendan standarder 31 Tildel bakke [x] 31 Tildel man. konv. 31 Tildel manuelt papir 31 Tildel MP-arkføder 31 Vis fabriksinds. 31 Nyt nr. til bakke, PCL 31

0

Opsætningsmenu 17 Orientering 33 Orientering, HTML 32

Ρ

Packet Burst, NetWare 42 panel, kontrol 5 Papirilægning 13 Papirmenu 9 Papirstruktur 12 Papirstørrelse 10 Papirtype 10 papirtype, special 14 Parallel 38, 51 Parallel <x> 38, 51 Parallelbuffer 38 Parallelfunktion 1 39

Paritet 41 PCL nyt nr. til bakke 31 PCL SmartSwitch netværk 35 parallel 38 seriel 40 **USB 36** PCL-emuleringsindst. 30 A4-bredde 30 Auto CR efter LF 30 Auto LF efter CR 30 Linjer pr. side 30 Papirretning 30 Punktstørrelse 30 Tegnbredde 30 PCL-menu 29 PCL-skrifttypekilde 29 PCL-skrifttypenavn 29 PCL-symbolsæt 30 PDF-menu 28 PostScript-menu 29 Printer låst - Indtast PIN-kode for at låse op 51 Printersprog 19 Profilliste 15 Programmerer disk SLUK IKKE 51 Programmerer flash SLUK IKKE 51 Programmerer systemkode SLUK IKKE 51 Protokol, parallel 39 prøver, farve 25 PS SmartSwitch netværk 35 parallel 38 seriel 40 **USB 36**

R

Rapporter 14 RGB-kontrast 24 RGB-lysstyrke 24 RGB-mætning 24 Robust XON 41 Ryd tilb.hld.job 27

S

Sender valg 51 Seriel 40 Seriel <x> 40, 51 Serielbuffer 40 Serielprotokol 41 Side med menuindstillinger 14 Side med netværksindstillinger 15 Side med NetWare-opsætning 15 Sikkerhed 33 Skaler til papir 28 Skaler, HTML 32 Skalering 33 Skillesidekilde 22 Skillesider 22 Skrifttypekilde, PCL 29 Skrifttypenavn, HTML 32 Skrifttypenavn, PCL 29 Skrifttypeprioritering 29 skrifttyper, udskriver 15 Skrifttypestørrelse, HTML 32 Skuffe <x> er snart tom 52 Skuffe <x> er tom 52 Skuffe <x> mangler 52 Slet 52 Slet alle fortrolige job 52 Slet alt 52 Sletning af jobstatistik 52 Sletter 52 Sortering 22 sortering, aktivering 22 Spar ressourcer 20 spare strøm 18 Specialpapirtype 14 sprog, display 17 sprog, printer 19 Standardbakken er fuld 52 standarder, fabrik 20 Standardkilde 9 standardnetværk 35 Standard-USB 36 statistik 20 statistikker, jobstatistik 28 Stopknap 5 Str. <x> i skuffe 10 Str. i MP-arkføder 10 Strukturpapir 12 Strømbesparer 18, 52 Svar på init., parallel 39 Symbolsæt, PCL 30

Т

TCP/IP 34 Testmenu 27 tilbageholdte job, fjerne 27 Tilslutningsvejledning, Hjælp 44 Timeout 18 Timeouts Print-timeout 18 Skærm-timeout 18 Vent-timeout 18 Tomme sider 22 Tonersværtningsgrad 24 Type <x> i skuffe 10 Type i MP-arkf. 11 Tømmer buffer 52

Indeks

U

Udskriftsfejl, Hjælp 44 Udskriftskvalitet, Hjælp 44 Udskriftstilstand 23 Udskriv alt, Hjælp 44 Udskriv bibliotek 16 Udskriv flere sider 22 Udskriv PS-fejl 29 Udskriv skrifttyper 15 udskrive anmærkninger 28 Udskriver 52 udskriver bibliotek 16 Udskrivn.område 19 Udskrivningsopløsning 24 Udskrivningsvejledning, Hjælp 44 Ugyldig enginekode 52 Ugyldig kode til netværk 52 Ugyldig PIN-kode 52 Universal-papirstørrelse 14 USB 52 USB <x> 36, 52 USB-buffer 37

V

Vejledning til flytning af printeren, Hjælp 44 Vejledning til forbrugsstoffer, Hjælp 44 Venter 52 Vis adresse, AppleTalk 43 Vis forbrugsstoffer 52 Vis kaldenavn, LexLink 43 Vis loginnavn, NetWare 42 Vis navn, AppleTalk 43 Vis netværksnummer, NetWare 42 Vis udskriftstilstand, NetWare 42 Vægt af papir 13 Vælg knap 6

Æ

Ændrer <src> til <specialstreng> 52 Ændrer <src> til <specialtypenavn> 52 Ændrer <src> til <størrelse> 52 Ændrer <src> til <type> <størrelse> 52