

C520, C522 e C524

Guida ai menu e ai messaggi



Giugno 2005

Lexmark e Lexmark con simbolo del diamante sono marchi di Lexmark International, Inc. registrati negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. © 2005 Lexmark International, Inc. Tutti i diritti riservati. 740 West New Circle Road Lexington, Kentucky 40550

www.lexmark.com

Edizione: Giugno 2005

Il presente paragrafo non è valido nei paesi in cui le disposizioni qui riportate non sono ammissibili ai sensi di legge: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. FORNISCE LA PRESENTE PUBBLICAZIONE "COSÌ COM'È" SENZA ALCUN TIPO DI GARANZIA, IMPLICITA O ESPLICITA, INCLUSE, TRA L'ALTRO, EVENTUALI GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ A UNO SCOPO SPECIFICO. Per particolari transazioni, alcuni stati non accettano l'esclusione di responsabilità per garanzie espresse o implicite: pertanto tale dichiarazione potrebbe risultare non applicabile.

La presente pubblicazione potrebbe contenere imprecisioni tecniche o errori tipografici. Periodicamente vengono apportate modifiche alle informazioni qui riportate. Tali modifiche verranno incluse nelle edizioni successive. In qualunque momento, i prodotti o programmi descritti possono essere soggetti a modifiche e perfezionamenti.

Eventuali commenti possono essere inviati a Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, U.S.A. Per il Regno Unito e l'Eire, l'indirizzo è Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. Lexmark si riserva il diritto di utilizzare o divulgare le informazioni ricevute nei modi ritenuti adeguati, senza incorrere in alcun obbligo nei confronti del mittente. Per acquistare copie aggiuntive delle pubblicazioni relative al presente prodotto, contattare il rivenditore.

Ogni riferimento contenuto in questa pubblicazione a prodotti, programmi o servizi non implica l'intenzione del produttore di renderli disponibili in tutti i Paesi in cui opera. I riferimenti a particolari prodotti, programmi o servizi non implicano che tali prodotti, programmi o servizi siano gli unici utilizzabili. È possibile utilizzare qualsiasi prodotto, programma o servizio equivalente che non violi eventuali diritti di proprietà intellettuale. La responsabilità della valutazione e della verifica del funzionamento con prodotti, programmi o servizi diversi da quelli espressamente indicati dal produttore ricade esclusivamente sull'utente.

Lexmark e Lexmark con simbolo del diamante, MarkNet e MarkVision sono marchi di Lexmark International, Inc. registrati negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

PCL[®] è un marchio registrato di Hewlett-Packard Company.

PostScript[®] è un marchio registrato di Adobe Systems Incorporated.

I seguenti nomi sono marchi o marchi registrati delle società riportate di seguito:

Albertus	The Monotype Corporation plc	ITC Lubalin Graph	International Typeface Corporation
Antique Olive	Monsieur Marcel OLIVE	ITC Mona Lisa	International Typeface Corporation
Apple-Chancery	Apple Computer, Inc.	ITC Zapf Chancery	International Typeface Corporation
Arial	The Monotype Corporation plc	Joanna	The Monotype Corporation plc
CG Times	Basato su Times New Roman su licenza di The Monotype Corporation, è un prodotto di Agfa Corporation	Marigold	Arthur Baker
Chicago	Apple Computer, Inc.	Monaco	Apple Computer, Inc.
Clarendon	Linotype-Hell AG e/o società controllate	New York	Apple Computer, Inc.
Eurostile	Nebiolo	Oxford	Arthur Baker
Geneva	Apple Computer, Inc.	Palatino	Linotype-Hell AG e/o società controllate
GillSans	The Monotype Corporation plc	Stempel Garamond	Linotype-Hell AG e/o società controllate
Helvetica	Linotype-Hell AG e/o società controllate	Taffy	Agfa Corporation
Hoefler	Jonathan Hoefler Type Foundry	Times New Roman	The Monotype Corporation plc
ITC Avant Garde Gothic	International Typeface Corporation	Univers	Linotype-Hell AG e/o società controllate
ITC Bookman	International Typeface Corporation		

Gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

© 2005 Lexmark International. Inc.

Tutti i diritti riservati.

DIRITTI DEL GOVERNO DEGLI STATI UNITI

Il presente software e la relativa documentazione forniti alle condizioni incluse nel presente contratto sono di carattere commerciale e sono stati sviluppati esclusivamente con fondi privati.

Sommario

Capitolo 1: Uso dei menu della stampante	4
Informazioni sul pannello operatore	5
Gruppi di menu	7
Menu Mat. consumo	7
Menu Carta	9
Report	
Impostazioni	
Protezione	
Rete/Porte	
Guida	
Capitolo 2: Informazioni sui messaggi della stampante	49



Sono disponibili alcuni menu che consentono di modificare facilmente le impostazioni della stampante. Lo schema mostra l'indice dei menu sul pannello operatore in cui vengono elencati i menu e le voci disponibili nei singoli menu. Le voci dei singoli menu e i rispettivi valori sono descritti più avanti in questo capitolo.

Nota Alcune voci e valori di menu vengono visualizzati solo se viene installata una specifica opzione sulla stampante. Altre voci di menu potrebbero essere disponibili solo per un determinato linguaggio stampante.



Menu Mat. consumo

Sost. mat. consumo Cartuccia ciano Cartuccia magenta Cartuccia giallo Cartuccia nero Fotoconduttore ciano Fotoconduttore magenta Fotoconduttore giallo Fotoconduttore nero Unità di fusione Nastro trasferimento Contenitore toner di scarto

Menu Carta Origine predefinita

Dimensioni/tipo carta Configura MU Sostituisci dimensioni Grana carta Peso carta Caricamento carta Tipi personalizzati Impostazione generale

Report

Pagina impost. menu Statistiche periferica Pagina impost. rete Pagina impost. rete <x> Elenco profili Pag. impost. NetWare Stampa font Stampa directory

Impostazioni

Menu Impostazioni Menu Finitura Menu Qualità Menu Utilità Menu PDF Menu PostScript Menu Emulazione PCL Menu HTML Menu Immagine

Protezione PIN max non valido Scadenza processo

Rete/Porte TCP/IP IPv6 Rete standard Rete [x] USB standard USB [x]

Parallela

Seriale

Seriale [x]

NetWare

AppleTalk

LexLink

Parallela [x]

<u>Guida</u>

Stampa tutto Qualità colore Qualità di stampa Guida alla stampa Guida ai mat. di cons. Guida supporti Difetti stampa Mappa dei menu Guida informativa Collegamenti Guida allo spostam.

Informazioni sul pannello operatore

Il pannello operatore della stampante comprende gli elementi riportati di seguito:

- Un display in scala di grigi a 4 righe in grado di visualizzare sia immagini che testo
- Otto pulsanti: Indietro, Menu, Stop, Seleziona (𝐼), ◀, , ▲ e ▼
- Spia luminosa



Nella tabella riportata di seguito vengono descritti i pulsanti e il layout del pannello operatore.

Voce del pannello operatore	Funzione		
Indietro	Consente di tornare alla schermata precedente.		
	Nota Questo pulsante è attivo solo se in alto a sinistra sul display viene visualizzata l'icona (3). Se si preme il pulsante Indietro , le modifiche apportate a una schermata non vengono applicate.		
Menu	Consente di aprire l'ind	ice dei menu.	
5	Nota Per accedere all'ir stampante non è pronta disponibili.	ndice dei menu, la stampante deve trovarsi nello stato Pronta. Se la a, viene visualizzato un messaggio che indica che i menu non sono	
Stop	Consente di interrompere o sospendere tutte le attività della stampante. Dopo aver premuto Stop , viene visualizzato il messaggio Arresto in corso . All'arresto della stampante, sulla riga relativa allo stato sul display vengono visualizzati il messaggio Interrotto e un elenco di opzioni.		
Spia luminosa	La spia luminosa sul pannello operatore fornisce informazioni sullo stato della stampante mediante i due colori rosso e verde.		
	Stato	Significato	
	Spenta	La stampante è spenta.	
	Verde lampeggiante	La stampante è in fase di riscaldamento, è in corso l'elaborazione dei dati o la stampa di un processo.	
	Verde	La stampante è accesa ma inattiva.	
	Rosso	È necessario l'intervento dell'operatore.	

Voce del pannello operatore	Funzione	
Pulsanti direzionali	 I pulsanti Su e Giù vengono utilizzati per spostarsi su e giù negli elenchi. Quando ci si sposta negli elenchi mediante i pulsanti Su o Giù, il cursore si sposta di una riga alla volta. 	
	I pulsanti Sinistra e Destra vengono utilizzati per spostarsi all'interno della schermata, ad esempio per muoversi da un valore all'altro. Inoltre, vengono utilizzati per scorrere il testo se questo non viene visualizzato completamente.	
	Il pulsante Seleziona viene utilizzato per avviare un'azione relativa a una voce o un valore di menu. Premere Seleziona quando il cursore è accanto alla voce o al valore di menu desiderato.	
Display	Sul display vengono visualizzati i messaggi e le immagini relative allo stato corrente della stampante e a eventuali problemi da risolvere.	
 Stato/mat. consumo ✓ Visual. mat. consumo Pronta Vassoio 1 in esaur. 	La prima riga contiene l'intestazione. Se applicabile, su questa riga viene visualizzata l'immagine indicante che è possibile utilizzare il pulsante Indietro. Inoltre, viene visualizzato lo stato corrente e lo stato dei materiali di consumo (Avvertenze). Nel caso in cui vi siano più avvertenze, ognuna di esse viene separata da una virgola.	
Schermata Altre informazioni	Le altre tre righe del display rappresentano il corpo della schermata, dove è possibile visualizzare lo stato della stampante, i messaggi relativi ai materiali di consumo, le schermate Mostra nonché effettuare selezioni dei menu, delle voci e dei valori.	
Non ripristinati alcuni processi in attesa.		
Schermata Mostra		
 1. Rimuovere vassoio; rimuovere supporti 		

Gruppi di menu

Nota I valori contrassegnati da un asterisco (*) rappresentano le impostazioni predefinite. Alcuni valori non sono disponibili per tutti i modelli di stampante.

Menu Mat. consumo

Il Menu Mat. consumo fornisce i valori reali per la voce del menu Sost. mat. consumo. Le altre voci di menu rappresentano lo stato di sola visualizzazione e vengono riportate in Menu Mat. consumo o Visual. mat. consumo. Se le voci di menu vengono visualizzate in Visual. mat. consumo vengono riportate sul display del pannello operatore seguite da due punti (:).

Voce di menu	Funzione	Valori	
Sost. mat.	Consente di selezionare il materiale di consumo appena sostituito. È necessario azzerare manualmente il contatore dei materiali di consumo al	Fotoconduttore ciano	Dopo aver scelto un valore, viene
consumo		Fotoconduttore magenta	consumo sostituito.
	momento della sostituzione di un'unità fotoconduttore.	Fotoconduttore giallo	Materiale consumo sostituito per
		Fotoconduttore nero	consumo.
			Selezionare No oppure premere per uscire dalla voce del menu Sost. mat. consumo
Cartuccia ciano	Consente di visualizzare lo stato della	In esaurimento	Il messaggio Sostituire indica che
	cartuccia di toner ciano.	Non valido	l'articolo e in esaurimento e che potrebbero verificarsi problemi di
		Sostituire	qualità della stampa.
		Mancante o difettosa	
		OK	
		Non calibrato	
		Non supportato	
Cartuccia	Consente di visualizzare lo stato della cartuccia di toner magenta.	In esaurimento	Il messaggio Sostituire indica che l'articolo è in esaurimento e che potrebbero verificarsi problemi di qualità della stampa.
magenta		Non valido	
		Sostituire	
		Mancante o difettosa	
		ОК	
		Non calibrato	
		Non supportato	
Cartuccia giallo	Consente di visualizzare lo stato della	In esaurimento	Il messaggio Sostituire indica che
	cartuccia di toner giallo.	Non valido	potrebbero verificarsi problemi di
		Sostituire	qualitá della stampa.
		Mancante o difettosa	
		ОК	
		Non calibrato	
		Non supportato	

Voce di menu	Funzione	Valori	
Cartuccia nero	Consente di visualizzare lo stato della cartuccia di toner nero.	In esaurimento	Il messaggio Sostituire indica che
		Non valido	potrebbero verificarsi problemi di
		Sostituire	qualitá della stampa.
		Mancante o difettosa	
		OK	
		Non calibrato	
		Non supportato	
Fotoconduttore	Consente di visualizzare lo stato	In esaurimento	
ciano	dell'unita fotoconduttore ciano.	Sostituire	
		Mancante	
		ОК	
Fotoconduttore	Consente di visualizzare lo stato	In esaurimento	
magenta	dell'unità fotoconduttore magenta.	Sostituire	
		Mancante	
		ОК	
Fotoconduttore	Consente di visualizzare lo stato dell'unità fotoconduttore giallo.	In esaurimento	
giallo		Sostituire	
		Mancante	
		ОК	
Fotoconduttore	Consente di visualizzare lo stato dell'unità fotoconduttore nero.	In esaurimento	
nero		Sostituire	
		Mancante	
		ОК	
Unità di fusione	Consente di visualizzare lo stato	In esaurimento	
	dell'unità di fusione.	Sostituire	
		Mancante	
		ОК	
Nastro	Consente di visualizzare lo stato del	In esaurimento	
trasferimento	nastro di trasferimento.	Sostituire	
		Mancante	
		ОК	
Contenitore toner	Consente di visualizzare lo stato del	Quasi pieno	
di scarto	contenitore del toner di scarto.	Sostituire	
		Mancante	
		ОК	

Menu Carta

Il Menu Carta consente di specificare le impostazioni relative al supporto.

Origine predefinita

Consente di identificare l'origine predefinita dei supporti.

Voce di menu	Funzione	Valori	
Origine predefinita	Consente di identificare l'origine predefinita dei supporti.	Vassoio <x></x>	Se si utilizzano supporti dello stesso
		Alimentatore multiuso	opzioni Dimensioni in due origini e le opzioni Dimensione carta e Tipo di carta sono impostate correttamente,
			le origini vengono automaticamente collegate. Quando un'origine carta si
		Busta manuale	svuota, i supporti vengono prelevati automaticamente da un'altra origine collegata.
			Vassoio 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
			Nota Il valore Alimentatore multiuso viene visualizzato solo se Configura MU è impostato su Cassetto. Per ulteriori informazioni, vedere Configura MU .

Dimensioni/tipo carta

Nota Vengono visualizzate solo le origini dei supporti installate.

Queste voci di menu vengono utilizzate per impostare le dimensioni e il tipo di supporto caricato in un'origine, ad esempio un vassoio, l'alimentatore multiuso o l'unità di alimentazione manuale. L'impostazione delle dimensioni e del tipo di carta richiede due passaggi. Nella prima voce di menu, *Dimensioni* viene visualizzato in grassetto. Dopo aver selezionato le dimensioni del supporto, la schermata cambia e viene visualizzato *Tipo* in grassetto. A questo punto, selezionare il tipo di supporto.

Voce di menu	Funzione	Valori	
Dimensioni /tipo vass. <x></x>	Consente di identificare le dimensioni carta predefinite per ciascuna origine. Nota Per i vassoi che dispongono della funzione di rilevamento automatico delle dimensioni, viene visualizzato soltanto il valore rilevato dall'hardware.	*A4 (formato non USA) A5 JIS B5 *Letter (formato USA) Legal Executive Folio Universale	Se si utilizzano supporti dello stesso tipo e dimensioni in due origini carta e le opzioni Dimensioni carta e Tipo di carta sono impostate correttamente, le origini vengono automaticamente collegate. Quando un'origine si svuota, la carta viene prelevata dalla successiva origine collegata.
Dimensioni /tipo vass. <x></x>	Consente di specificare il tipo di supporto caricato in ciascuna origine. Nota Nel caso sia disponibile un nome definito dall'utente, tale nome viene visualizzato al posto di Personalizzata tipo <x>. Se due o più tipi personalizzati hanno lo stesso nome, questo appare una sola volta nell'elenco Tipo di carta.</x>	*Carta normale Cartoncino Lucidi Lucida Etichette Carta di qualità Carta intestata Carta prestampata Carta colorata Personalizzata tipo <x></x>	 Utilizzare questa voce di menu per: Ottimizzare la qualità di stampa per il supporto specificato. Selezionare le origini tramite l'applicazione software, indicando tipo e dimensioni. Collegare automaticamente le origini. Se le impostazioni di Dimensioni carta e Tipo di carta sono corrette, tutte le origini contenenti supporti dello stesso tipo e dimensioni vengono automaticamente collegate.
Dim. /tipo aliment. MU	Consente di identificare le dimensioni dei supporti inseriti nell'alimentatore multiuso.	*A4 (formato non USA) A5 JIS B5 *Letter (formato USA) Legal Executive Folio Statement Universale Busta 7 3/4 Busta 9 Busta 10 Busta DL Busta B5 Busta C5 Altre buste	L'alimentatore multiuso viene visualizzato sul pannello operatore solo quando Configura MU è impostato su Cassetto. Nota Per ulteriori informazioni, vedere Configura MU .

Voce di menu	Funzione	Valori	
Dim./ tipo aliment. MU	Consente di identificare il tipo di supporto inserito nell'alimentatore multiuso. Nota Nel caso sia disponibile un nome definito dall'utente, tale nome viene visualizzato al posto di Personalizzata tipo <x>. Se due o più tipi personalizzati hanno lo stesso nome, questo appare una sola volta nell'elenco dei valori Tipo di carta.</x>	*Carta normale Cartoncino Lucidi Lucida Etichette Carta di qualità Busta Carta intestata Carta prestampata Carta colorata Personalizzata tipo <x></x>	L'alimentatore multiuso viene visualizzato sul pannello operatore solo quando Configura MU è impostato su Cassetto. Nota Per ulteriori informazioni, vedere Configura MU .
Dimens. /tipo carta man.	Consente di identificare le dimensioni del supporto caricato manualmente.	*A4 (formato non US A5 JIS B5 *Letter (formato US/ Legal Executive Folio Statement Universale	5A) A)
Dimens./ tipo carta man.	Consente di identificare il tipo di carta caricato manualmente.	*Carta normale Cartoncino Lucidi Lucida Etichette Carta di qualità Carta intestata Carta prestampata Carta colorata Personalizzata tipo -	<x></x>
Dimens. /tipo busta man.	Consente di identificare le dimensioni della busta caricata manualmente.	Busta 7 3/4 Busta 9 *Busta 10 (formato l *Busta DL (formato Busta B5 Busta C5 Altre buste	JSA) non USA)
Dimens./ tipo busta man.	Consente di identificare il tipo di busta caricata manualmente.	*Busta Personalizzata tipo ·	<x></x>

Configura MU

Questa voce di menu viene utilizzata per configurare l'alimentatore multiuso come origine o alimentatore manuale aggiuntivo. Se l'alimentatore multiuso viene collegato a un altro vassoio, la stampante preleva la carta dall'alimentatore multiuso prima di utilizzare l'altro vassoio.

Voce di menu	Funzione	Valori
Configura MU	Indica quando la stampante deve selezionare la carta caricata nell'alimentatore multiuso.	*Cassetto Manuale

Sostituisci dimensioni

Questa voce di menu viene utilizzata per determinare se la stampante è in grado di utilizzare un altro formato di carta quando il formato richiesto non è presente in alcuna origine; ad esempio, se Sostituisci dimensioni è impostato su Letter/A4, ma nella stampante è inserita solo carta di formato Letter, se viene richiesto di stampare su carta di formato A4, la stampante sostituisce il formato A4 con il formato Letter e stampa il processo senza visualizzare una richiesta di modifica del formato della carta.

Voce di menu	Funzione	Valori	
Sostituisci dimensioni	Consente di sostituire le dimensioni della carta specificate nel caso in cui non vengano caricate le dimensioni richieste.	Disattivato Statement/A5 Letter/A4 *Intero elenco	 Il valore Disattivato indica che non sono consentite sostituzioni delle dimensioni. Il valore Intero elenco indica che sono consentite tutte le sostituzioni disponibili.

Grana carta

Questa voce di menu viene utilizzata per impostare la grana del supporto per ciascun tipo di supporto definito. In questo modo, la stampante può ottimizzare la qualità della stampa per i supporti specificati.

Voce di menu	Funzione	Valori	
Grana carta normale	Consente di identificare la grana del supporto caricato in una specifica	Levigata *Normale	Nota L'impostazione predefinita per Grana carta di qualità è Ruvida.
Grana lucidi		Ruvida	
Grana carta lucida			
Grana etichette			
Grana carta di qualità			
Grana buste			
Grana carta intestata			
Grana carta prestamp.			
Grana carta colorata			

Voce di menu	Funzione	Valori	
Grana cartoncino	Consente di identificare la grana del cartoncino caricato in una specifica origine.	Levigata *Normale Ruvida	Visualizzati se il cartoncino è supportato in una specifica origine.
Grana carta person. <x></x>	Consente di identificare la grana del supporto personalizzato caricato in una specifica origine.	Levigata *Normale Ruvida	Visualizzati se il tipo personalizzato è supportato nell'origine specificata.

Peso carta

Queste voci di menu vengono utilizzate per impostare il peso per ciascun tipo di supporto definito. In questo modo, la stampante può ottimizzare la qualità della stampa a seconda del peso dei supporti.

Voce di menu	Funzione	Valori	
Peso carta normale	Consente di identificare il peso	Leggera	
Peso lucidi	determinata origine e assicura che il	*Normale	
Peso carta lucida	pagina stampata.	Pesante	
Peso etichette			
Peso carta qualità			
Peso busta			
Peso carta intestata			
Peso carta prestamp.			
Peso carta colorata			
Cartoncino	Consente di identificare il peso del cartoncino caricato in una specifica origine.	Leggera *Normale Pesante	Visualizzati se il cartoncino è supportato in una specifica origine.
Peso carta personal. <x></x>	Consente di identificare il peso relativo della carta personalizzata caricata in una specifica origine.	Leggera *Normale Pesante	Visualizzati se il tipo personalizzato è supportato nell'origine specificata.

Caricamento carta

Queste voci di menu vengono utilizzate per impostare l'orientamento per il caricamento di ciascun tipo di supporto. È possibile caricare un'origine con supporti prestampati e in un secondo momento impostare la stampante per la stampa fronte/retro (su due lati) del supporto. Utilizzare l'applicazione software per impostare la stampa su una sola facciata. Se si seleziona la stampa su una sola facciata, la stampante inserisce automaticamente pagine bianche per stampare correttamente il processo su una sola facciata.

Voce di menu	Funzione	Valori	
Caricamento c. Iucida	Consente di gestire correttamente la carta prestampata per la modalità di	Fronte/retro *Disattivato	
Caricam. carta qualità	facciata.		
Caricam. carta intest.			
Caric. carta prestamp.			
Caric. carta colorata			
Caricam. carta pers. <x></x>	Consente di gestire correttamente la carta personalizzata per la modalità di stampa fronte/retro e su una sola facciata.	Fronte/retro *Disattivato	Visualizzati se il tipo personalizzato è supportato nell'origine specificata.

Tipi personalizzati

Questa voce di menu viene utilizzata per definire un nome per ciascun tipo di carta personalizzata. È possibile assegnare i nomi utilizzando un programma di utilità quale MarkVision™ oppure mediante il pannello operatore.

Voce di menu	Funzione	Valori	
Personalizzata tipo <x></x>	Consente di specificare il tipo di supporto associato a ciascun tipo personalizzato disponibile nel menu Tipo di carta.	*Carta Cartoncino Lucidi Lucida Etichette Busta	Per assegnare un nome definito dall'utente, il tipo di supporto personalizzato deve essere supportato dall'origine designata. Una volta assegnato, tale nome (con lunghezza massima di 16 caratteri) viene visualizzato al posto di Personalizzata tipo x.

Impostazione generale

Queste voci di menu vengono utilizzate per specificare l'altezza e la larghezza della dimensione della carta Universale. Specificando l'altezza e la larghezza di tale dimensione, è possibile utilizzare l'impostazione Universale esattamente come le altre dimensioni della carta, anche per le funzioni di stampa fronte/retro e N pagine su 1. Per ulteriori informazioni sull'opzione N pagine su 1, vedere **Stampa multipagina**.

Voce di menu	Funzione	Valori	
Unità di misura	Consente di determinare l'unità di misura utilizzata per immettere l'altezza e la larghezza per il formato Universale.	Pollici Millimetri	I pollici sono il valore predefinito per gli Stati Uniti mentre i millimetri sono il valore predefinito internazionale.
Larghezza verticale	Consente di impostare la larghezza verticale del supporto universale. Nota Se il valore impostato supera la larghezza massima, la stampante utilizza il valore massimo consentito in pollici o millimetri.	Da 3 a 14,17 pollici con incrementi di 0,01 pollici. Da 76 a 360 mm con incrementi di 1 mm.	Visualizza sia i pollici che i millimetri presenti nell'impostazione Unità di misura; 8,5 pollici è il valore predefinito per gli Stati Uniti, mentre 216 mm è il valore predefinito internazionale.
Altezza verticale	Consente di impostare l'altezza verticale del supporto universale. Nota Se il valore impostato supera l'altezza massima, la stampante utilizza il valore massimo consentito in pollici o millimetri.	Da 3 a 14,17 pollici con incrementi di 0,01 pollici. Da 76 a 360 mm con incrementi di 1 mm.	Visualizza sia i pollici che i millimetri presenti nell'impostazione Unità di misura; 14 pollici è il valore predefinito per gli Stati Uniti, mentre 356 mm è il valore predefinito internazionale.
Direzione alimentaz.	Consente di specificare la direzione di alimentazione per il formato Universale.	*Bordo corto Bordo lungo	L'opzione Bordo lungo viene visualizzata solo se la misura del bordo più lungo è inferiore alla larghezza fisica massima della stampante.

Report

Pagina impost. menu

Questa voce di menu consente di stampare una pagina delle impostazioni dei menu.

Voce di menu	Funzione	Valori
Pagina impost. menu	Consente di stampare le informazioni relative alle impostazioni predefinite della stampante e di verificare che le opzioni della stampante siano installate correttamente.	Dopo aver selezionato questa voce, viene stampata la pagina e la stampante torna allo stato Pronta .

Statistiche periferica

Questa voce di menu consente di visualizzare le statistiche della stampante.

Voce di menu	Funzione	Valori
Statistiche periferica	Consente di stampare le informazioni relative alle statistiche della stampante.	Dopo aver selezionato questa voce, viene stampata la pagina e la stampante torna allo stato Pronta.

Pagina impost. rete

Questa voce di menu consente di stampare una pagina delle impostazioni di rete.

Voce di menu	Funzione	Valori
Pagina impost. rete Se sono installate ulteriori opzioni di rete, viene visualizzata l'opzione Pagina impost. rete <x>.</x>	Consente di stampare le informazioni relative alle impostazioni di rete e di verificare la connessione di rete. Nota In questa pagina vengono inoltre riportate le informazioni utili alla configurazione per la stampa di rete.	Dopo aver selezionato questa voce, viene stampata la pagina e la stampante torna allo stato Pronta .

Elenco profili

Questa voce di menu consente di stampare un elenco di profili memorizzati sulla stampante.

Voce di menu	Funzione	Valori
Elenco profili	Consente di stampare un elenco di profili memorizzati sulla stampante.	Dopo aver selezionato questa voce, viene stampata la pagina e la stampante torna allo stato Pronta .

Pag. impost. NetWare

Questa voce di menu consente di stampare le informazioni relative al server di stampa interno MarkNet™ N8000 Series.

Voce di menu	Funzione	Valori
Pag. impost. NetWare	Consente di stampare le informazioni relative al server di stampa interno MarkNet N8000 Series e alle impostazioni di rete definite nella voce di menu Impostaz. rete <x> nel menu Rete.</x>	Dopo aver selezionato questa voce, viene stampata la pagina e la stampante torna allo stato Pronta .

Stampa font

Questa voce di menu consente di stampare un elenco dei font memorizzati sulla stampante.

Voce di menu	Funzione	Valori	
Stampa font Consente di stam di tutti i font dispo linguaggio stamp	Consente di stampare un esempio di tutti i font disponibili per il linguaggio stampante selezionato.	Font PCL	Consente di stampare un esempio di tutti i font della stampante disponibili per l'emulazione PCL.
		Font PostScript	Stampa un esempio di tutti i font della stampante disponibili per l'emulazione PostScript.

Stampa directory

Questa voce di menu consente di stampare l'elenco di directory che mostra tutte le risorse contenute in una scheda di memoria Flash opzionale formattata o sul disco fisso.

Voce di menu	Funzione	Valori
Stampa directory	Consente di stampare un elenco di tutte le risorse contenute in una scheda di memoria Flash opzionale o sul disco fisso.	Dopo aver selezionato questa voce, viene stampata la pagina e la stampante torna allo stato Pronta .
	Nota L'opzione Stampa directory è disponibile solo se è installato e formattato un disco o una memoria Flash non difettosa e se Dim. buffer processi è impostato su 100%.	

Impostazioni

Menu Impostazioni

Queste voci di menu consentono di configurare numerose funzioni della stampante.

Voce di menu	Funzione	Valori	
Lingua schermo	Consente di determinare la lingua	English	Nota È possibile che non siano
	operatore.	Français	disponibili tutte le opzioni.
		Deutsch	
	Ita		
		Español	
		Dansk	
		Norsk	
		Nederlands	
		Svenska	
		Português	
		Suomi	
		Russo	
		Polski	
		Hungarian	
		Turkish	
		Czech	
		Simplified Chinese	
		Traditional Chinese	
		Korean	
		Japanese	

Voce di menu	Funzione	Valori	
Risparmio energia	Consente di specificare l'intervallo di tempo (in minuti) tra la stampa di un processo e l'attivazione del risparmio energetico.	Disabilitato	Questo valore viene visualizzato solo se Consumo ridotto è impostato su Disattivato. Per ulteriori informazioni, consultare la <i>Guida per l'utente</i> .
		1240	Specifica l'intervallo di tempo che deve trascorrere tra la stampa dell'ultimo processo e il passaggio in modalità Risparmio energia. Alcune stampanti non supportano l'intera gamma di valori.
			L'impostazione predefinita per la modalità Risparmio energia varia a seconda del modello della stampante. Per controllare l'impostazione corrente di Risparmio energia, stampare la pagina delle impostazioni dei menu. Anche in modalità Risparmio energia la stampante è pronta a ricevere i processi di stampa.
			Per passare alla modalità Risparmio energia quando è trascorso un minuto dal completamento di un processo di stampa, selezionare 1. Tale impostazione consente di ridurre il consumo di energia, ma richiede tempi di riscaldamento più lunghi. Se la stampante è collegata allo stesso circuito elettrico dell'impianto di illuminazione e si nota un abbassamento dell'illuminazione, si consiglia di selezionare 1.
			Selezionare un valore elevato se la stampante viene utilizzata costantemente. Nella maggior parte dei casi, un valore elevato comporta un tempo minimo di riscaldamento della stampante. Per ottimizzare il rapporto tra risparmio di energia e tempi di riscaldamento brevi, impostare un valore compreso tra 1 e 240 minuti.
Allarmi	Ilarmi Consente di verificare gli allarmi della stampante nel caso sia richiesto l'intervento dell'operatore. Cont *Sing Cont		Disattivato - La stampante non emette alcun segnale di avviso. Singolo - La stampante emette brevi segnali acustici. Continuo - La stampante emette tre
		Allarme cartuccia Disattivato *Singolo Continuo	segnali ogni 10 secondi.

Voce di menu	Funzione	Valori				
Timeout	Consente di specificare l'intervallo di tempo (in secondi) di attesa della stampante per tornare alla schermata principale, ricevere un messaggio di fine processo o altri dati dal computer.	Timeout schermo: 15–300 (*30)	Disabilitato - L'opzione Timeout schermo viene disattivata. 15–300 - Specifica l'intervallo di tempo di attesa prima che sulla stampante venga nuovamente visualizzata la schermata principale.			
	Nota L'opzione Timeout attesa è disponibile solo quando si utilizza l'emulazione PostScript. Questo valore della voce di menu non influisce sui processi di stampa in emulazione PCL.	Timeout stampa: Disabilitato 1–255 (*90)	 Disabilitato - L'opzione Timeout stampa viene disattivata. 1–255 - Specifica l'intervallo di tempo di attesa per un messaggio di fine processo prima che la parte restante del processo venga annullata. Nota Al termine dell'intervallo impostato sul timer, tutte le pagine parzialmente formattate ancora presenti nella stampante vengono stampate e le altre porte di ingresso vengono esaminate per verificare la presenza di dati. 			
		Timeout attesa: Disabilitato 1565535 (*40)	Disabilitato - L'opzione Timeout attesa viene disattivata. 1565535 - Specifica l'intervallo di tempo di attesa di ulteriori dati prima di annullare un processo.			

Voce di menu	Funzione	Valori					
Recupero stampa	cupero mpa Consente di specificare se la stampante debba continuare processi fuori linea, ristampare pagine inceppate o attendere che l'intera pagina venga elaborata e sia pronta per essere stampata.	Proseguimento autom.: *Disabilitato 5–255	Consente alla stampante di continuare automaticamente processi fuori linea quando tali processi non siano stati risolti in un determinato intervallo di tempo. 5–255 - Specifica l'intervallo di tempo di attesa della stampante espresso in secondi.				
		Rimozione inceppam.: Attivato Disattivato *Automatico	Consente di specificare se la stampante debba ristampare le pagine inceppate. Attivato - Le pagine inceppate vengono ristampate. Disattivato - Le pagine inceppate non vengono ristampate. Automatico - Le pagine inceppate vengono ristampate, a meno che la memoria necessaria per conservare le pagine non venga richiesta per altre attività della stampante.				
		Protezione pagina: *Disattivato Attivato	Consente di stampare correttamente una pagina che altrimenti potrebbe generare errori di Pagina complessa . Disattivato - Consente di stampare solo una parte dei dati, se non è disponibile memoria sufficiente per l'elaborazione dell'intera pagina. Attivato - Consente l'elaborazione dell'intera pagina prima che venga stampata. Nota Se dopo aver selezionato Attivato, non è ancora possibile stampare la pagina, ridurre le dimensioni e il numero di font della pagina o aumentare la quantità di memoria installata nella stampante. Nota Per la maggior parte dei processi di stampa, non è richiesta l'opzione Attivato. Se si seleziona quest'opzione, la stampa può richiedere più tempo.				
Linguaggio stampante	Consente di specificare il linguaggio predefinito della stampante da utilizzare per la trasmissione dei dati dal computer alla stampante. Nota La selezione di un linguaggio predefinito non impedisce all'applicazione software di inviare processi di stampa che utilizzano un altro linguaggio.	Emulazione PCL *Emulazione PS	Emulazione PCL - Consente di utilizzare un linguaggio PCL per comunicazioni host in arrivo. Emulazione PostScript - Consente di utilizzare un linguaggio PS per comunicazioni host in arrivo.				

Voce di menu	Funzione	Valori	
Area di stampa	Modifica l'area di stampa fisica e logica.	*Normale Pagina intera	Nota L'impostazione Pagina intera è applicabile solo alle pagine stampate utilizzando il linguaggio PCL 5 ma non alle pagine stampate utilizzando i linguaggi PCL XL o PostScript. Se si tenta di stampare i dati nell'area non stampabile (definita dall'area di stampa normale), l'immagine verrà ritagliata in corrispondenza del limite dell'area stampabile specificata come normale.
Destinaz. trasferim.	Specifica la posizione di memorizzazione delle risorse trasferite.	*RAM	Tutte le risorse trasferite vengono automaticamente memorizzate nella memoria della stampante (RAM).
	Il trasferimento delle risorse nella memoria Flash o nel disco fisso equivale a una memorizzazione permanente, mentre quello nella	Flash	Tutte le risorse trasferite vengono automaticamente memorizzate nella memoria Flash.
	RAM comporta una memorizzazione temporanea. Le risorse restano memorizzate nella memoria Flash o nel disco fisso anche dopo lo spegnimento della stampante.	Disco fisso	Tutte le risorse trasferite vengono automaticamente memorizzate sul disco fisso.
Contabilità processi	Consente di specificare se memorizzare o meno le	*Disattivato	La stampante non memorizza le statistiche dei processi sul disco fisso.
	Informazioni statistiche relative al processi di stampa più recenti sul disco fisso. Le statistiche indicano l'eventuale presenza di errori durante la stampa, il tempo di stampa, le dimensioni del processo espresse in byte, il tipo e il formato carta richiesti, il numero totale di pagine stampate e di copie richieste.	Attivato	La stampante memorizza le statistiche relative ai processi più recenti.
	Nota L'opzione Contabilità processi viene visualizzata solo se il disco fisso è installato, non è difettoso e non è protetto da scrittura né da lettura/scrittura e Dim. buffer processi non è impostato su 100%.		
Salva risorse	Consente di specificare come utilizzare le risorse trasferite (ad esempio font e macro) memorizzate nella RAM quando la stampante riceve un processo che richiede una quantità di memoria superiore a quella disponibile.	*Disattivato	La stampante conserva le risorse trasferite solo finché i requisiti di memoria lo consentono. Quando la memoria diventa insufficiente, le risorse associate al linguaggio stampante non attivo vengono eliminate.
		Attivato	Durante la selezione del linguaggio e la fase di ripristino della stampante vengono conservate tutte le risorse trasferite per tutti i linguaggi stampante. Se la stampante esaurisce la memoria, viene visualizzato il messaggio 38 Memoria piena.

Voce di menu	Funzione	Valori	
Impostazioni fabbrica	Consente di ripristinare i valori predefiniti delle impostazioni.	*Non ripristinare	Vengono conservate le impostazioni predefinite dall'utente.
		Ripristina	 Vengono ripristinati i valori predefiniti di fabbrica di tutte le voci di menu, tranne: Lingua schermo. Tutte le impostazioni dei menu Parallela, Seriale, Rete e USB. Tutte le risorse trasferite (font, macro, set di simboli) memorizzate nella stampante vengono eliminate. Le risorse memorizzate nella memoria Flash o sul disco fisso non vengono modificate.

Menu Finitura

Utilizzare queste voci di menu per definire le modalità di uscita dei processi di stampa.

Voce di menu	Funzione	Valori	
Fronte/retro	Consente di impostare la modalità fronte/retro (su due lati) come	Attivato	Viene eseguita la stampa su entrambe le facciate del foglio.
	processi di stampa.	*Disattivato	Viene eseguita la stampa su una sola facciata
	Nota Per eseguire la stampa in fronte/retro solo per determinati processi, selezionare Fronte/retro nel driver della stampante.		аеттодно.

Voce di menu	Funzione	Valori					
Rilegatura fronte/ retro	Consente di definire la modalità di rilegatura delle pagine stampate in fronte/retro e di scegliere l'orientamento di stampa sul lato posteriore (pagine pari) rispetto all'orientamento sul lato anteriore (pagine dispari).	*Bordo lungo Consente di ese utilizzando il ma margine superio riportata di segu pagine con orier	eguire la rilegatura sul bordo lungo del foglio Irgine sinistro per l'orientamento verticale e il pre per l'orientamento orizzontale. La figura lito mostra la rilegatura sul bordo lungo per le ntamento verticale e orizzontale:				
		Riles	Actional Retro del foglio Catato Actional Rilegatura Retro del foglio Catato Actional Rilegatura Lato anteriore del foglio Catato Actional Rilegatura Actional Rilegatura Rilegatura Rilegatura Rilegatura Rilegatura Rilegatura Rilegatura Retro del foglio Rilegatura Rilegatu				
		Vertica	ale				
			Orizzontale				
		Bordo corto					
		Consente di eseguire la rilegatura sul lato corto del foglio utilizzando il margine superiore per l'orientamento verticale margine sinistro per l'orientamento orizzontale. La figura riportata di seguito mostra la rilegatura sul bordo corto per pagine con orientamento verticale e orizzontale:					
		Retro del foglio	Rilegatura Rilegatura				
		Lato anteriore del foglio	Retro del foglio del foglio del foglio successivo				
			Orizzontale				
		Verticale					
Numero copie	Consente di impostare il numero di copie necessario per il valore predefinito della stampante. Nota Impostare il numero di copie richiesto per un processo di stampa	1999 (*1)	I valori selezionati dal driver della stampante hanno sempre la priorità rispetto a quelli selezionati dal pannello operatore.				
	specifico dal driver della stampante.						
Pagine bianche	Consente di specificare se tra i documenti stampati devono essere	*Non stampare La pagine vuote non vengono inserite nel documento stampato.					
	inserite pagine vuote create dall'applicazione.	Stampa	La pagine vuote vengono inserite nel documento stampato.				

Voce di menu	Funzione	Valori	
Fascicolazione	ascicolazione Consente di preservare l'ordine di stampa, in particolar modo quando si stampano più copie di uno stesso processo.		Stampa l'intero processo il numero di volte specificato alla voce di menu Numero copie. Ad esempio, se Numero copie viene impostato su 2 e si inviano in stampa 3 pagine, la sequenza delle pagine stampate sarà: pagina 1, pagina 2, pagina 3, pagina 1, pagina 2, pagina 3.
			Stampa ciascuna pagina di un processo il numero di volte specificato alla voce di menu Numero copie. Ad esempio, se Numero copie viene impostato su 2 e si inviano in stampa 3 pagine, la sequenza delle pagine sarà: pagina 1, pagina 1, pagina 2, pagina 2, pagina 3, pagina 3.
Fogli separatori	Consente di inserire fogli vuoti di	*Nessuno	Non vengono inseriti fogli di separazione.
	copie o tra pagine di uno stesso processo.	Tra copie	Viene inserito un foglio di separazione tra le diverse copie di un processo. Se l'opzione Fascicolazione è disattivata, il foglio di separazione viene inserito tra ciascun gruppo di stampe (ad esempio, tra tutte le pagine 1 e le pagine 2 e così via). Se l'opzione Fascicolazione è attivata, viene inserito un foglio di separazione tra le copie fascicolate del processo.
		Tra processi	Vengono inseriti fogli di separazione tra i processi.
		Tra pagine	Viene inserito un foglio di separazione tra le diverse pagine di un processo. Questa funzione è utile nella stampa di lucidi o per inserire in un documento pagine bianche per eventuali note.
Origine separatore	Consente di specificare l'origine contenente i fogli di separazione.	Vassoio <x> (*Vassoio 1)</x>	Preleva i fogli di separazione dal vassoio specificato.
			Preleva i fogli di separazione dall'alimentatore multiuso. Nota Impostare l'opzione Configura MU su
01		*D:	
multipagina	un unico foglio. Questa modalità		Stampa una sola pagina su clascuna facciata.
munipagina	viene anche definita <i>N pagine su 1</i> o <i>Risparmio carta.</i>	∠ pagine su 1	Stampa due pagine su ciascuna facciata.
		3 pagine su 1	Stampa tre pagine su ciascuna facciata.
		4 pagine su 1	Stampa quattro pagine su ciascuna facciata.
		6 pagine in 1	Stampa sei pagine su ciascuna facciata.
		9 pagine su 1	Stampa nove pagine su ciascuna facciata.
		12 pagine su 1	Stampa dodici pagine su ciascuna facciata.
		16 pagine su 1	Stampa sedici pagine su ciascuna facciata.

Voce di menu	Fur	nzione				Valori								
Ordine	Cor	nsente di	determin	are l	a auanda à	*Orizzontale								
multipagina	stata seleziona a l'opzione Stampa						Verticale							
	mu Lao	itipagina. disposizio	one dinen	de d	al numero	Orizzo	Orizzontale inverso							
	e dall'orientamento (verticale o orizzontale) delle pagine.					Vertic	Verticale inverso							
	Ad vari	esempio, iano a se	se si sel conda de	ezior I vale	na la stamp pre selezio	ba multij nato pe	na multipagina 4 pagine su 1 e la rilegatura verticale, i risultati nato per Ordine multipagina.					risultati		
		Orc orizzo	line ontale		Ordi vertic	ne ale		O	Orc	dine ontale		Ordine v inve	verticale erso	
		1	2		1	3		2		1		3	1	
		3	4		2	4		4		3		4	2	
Vista multipagina	Consente di determinare l'orientamento di un foglio su cui sono stampate più pagine.				*Automatico				L'orientamento, orizzontale o verticale, viene selezionato automaticamente.					
					Bordo	Bordo lungo			Consente di impostare il bordo lungo del supporto come margine superiore (orientamento orizzontale).					
				Bordo	Bordo corto		Consente di impostare il bordo corto del supporto come margine superiore (orientamento verticale).			to del				
Bordo multipagina	Cor che	nsente di delimita	stampare	e una ito d	a cornice ciascuna	*Ness	*Nessuno Viene stampata una cornice a linea continua per delimitare il contenuto di ciascuna pagina				a continua una pagina.			
	l'op	zione Sta	ampa mul	tipag	jina.	Linea	Linea continua			Non viene stampata alcuna cornice per delimitare il contenuto di ciascuna pagina.				

Menu Qualità

Consente di modificare le impostazioni che influiscono sulla qualità della stampa e sul risparmio del toner.

Voce di menu	Funzione	Valori
Modalità stampa	Consente di determinare se le	*Colore
	prigi monocromatica o a colori.	Solo nero

Voce di menu	Funzione	Valori				
Correzione colore	Consente di regolare i colori della stampa in modo da aumentarne la corrispondenza con i colori di altri dispositivi di stampa o di sistemi di colore standard. A causa della differenza tra colori	*Automatico	Vengono applicate diverse tavole di conversione del colore a ciascun oggetto della pagina stampata in base al tipo di oggetto e al modo in cui il colore viene specificato per ciascun oggetto.			
	additivi e sottrattivi, alcuni colori visualizzabili sul monitor non possono essere riprodotti sulla	Disattivato	Non viene applicata alcuna correzione del colore.			
stampa.		Manuale	Consente di personalizzare le tavole di conversione del colore applicate a ciascun oggetto sulla pagina stampata in base al tipo di oggetto e al modo in cui il colore viene specificato per ciascun oggetto. La personalizzazione viene eseguita utilizzando le selezioni disponibili per la voce di menu Colore manuale.			
Risoluzione stampa	Consente di selezionare la risoluzione delle stampe in uscita.	1200 dpi	Corrisponde alla resa con la risoluzione più elevata ovvero la resa migliore per alcune immagini e grafici. Questa impostazione garantisce inoltre una maggiore lucentezza.			
		*CQ 4800	Impostazione predefinita.			
Intensità toner	Consente di scurire o schiarire la stampa o di risparmiare il toner.	1	Massima riduzione del consumo di toner.			
		2	Il consumo di toner viene ulteriormente ridotto.			
		3	Il consumo di toner viene ridotto.			
		4	Impostazione predefinita.			
		5	Se la modalità di stampa si trova su Solo nero, impostando il valore 5, la densità e l'intensità del toner aumentano in tutti i processi di stampa. Se la modalità di stampa si trova su Colore, l'impostazione 5 equivale al valore 4.			
Risparmio colore	Consente di risparmiare toner nella	Attivato				
	granda e nene iminagini garantendo comunque un testo di alta qualità. Viene ridotta la quantità di toner utilizzata per la stampa di grafica e immagini mentre il testo viene stampato con la quantità di toner predefinita. Se è selezionata, questa opzione ha la priorità sulle impostazioni di Intensità toner. L'opzione Risparmio colore non è supportata in PPDS ed è parzialmente supportata dal driver di emulazione PCL.	*Disattivato				

Voce di menu	Funzione	Valori	
Luminosità RGB	Consente di regolare la luminosità, il	-6, -5, -4, -3, -2, -1,	-6 è il valore minimo.
	del colore.	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6	6 è il valore massimo.
Contrasto RGB	Queste funzioni non hanno effetto	*0, 1, 2, 3, 4, 5	5 è il valore massimo.
Saturazione RGB	specifiche del colore CMYK. Per	*0, 1, 2, 3, 4, 5	5 è il valore massimo.
	del colore, vedere Domande frequenti sulla stampa dei colori della <i>Guida per l'utente</i> sul CD Pubblicazioni.		
Bilanciamento	Consente di ottenere lievi variazioni	Ciano	-5, -4, -3, -2, -1, *0, 1, 2, 3, 4, 5
colore	e diminuendo la quantità di toner	Magenta	-5 è il valore minimo.
	utilizzato per ciascun livello di colore.	Giallo	5 e il valore massimo.
		Nero	
		Ripristina val. predef.	Consente di impostare i valori Ciano, Magenta, Giallo e Nero su 0 (zero).
Campioni colore	bioni colore Guida l'utente nella selezione dei colori da stampare. È possibile stampare pagine di campioni di colore per ciascuna tabella di conversione del colore RGB e CMYK utilizzata nella stampante. Tali pagine sono costituite da una serie di caselle colorate con una combinazione RGB o CMYK che crea il colore visualizzato per ciascuna casella. Queste pagine consentono all'utente di stabilire le combinazioni RGB o CMYK da utilizzare nelle applicazioni software per ottenere il colore di stampa	sRGB schermo	Stampa i campioni RGB utilizzando le tabelle di conversione del colore sRGB schermo.
		sRGB vivace	Stampa i campioni RGB utilizzando le tabelle di conversione del colore sRGB vivace.
		Schermo - Nero reale	Consente di stampare i campioni RGB utilizzando le tavole di conversione del colore Schermo - Nero reale.
		Vivace	Stampa i campioni RGB utilizzando le tabelle di conversione del colore Vivace.
	L'interfaccia del server Web incorporato (Embedded Web	Disattivato - RGB	Viene applicata la conversione del colore.
	Server, EWS) della stampante, disponibile solo nei modelli di rete, offre una maggiore flessibilità agli utenti, consentendo loro la stampa di campioni colore dettagliati. Premere Ø per stampare il campione colore selezionato.	CMYK US	Stampa i campioni CMYK utilizzando le tabelle di conversione del colore CMYK US.
		CMYK Euro	Stampa i campioni CMYK utilizzando le tabelle di conversione del colore CMYK Euro.
	CMYK vivace	Stampa i campioni CMYK utilizzando le tabelle di conversione del colore CMYK vivace.	
		Disattivato - CMYK	Non viene applicata alcuna conversione del colore.

Voce di menu	Funzione	Valori	
Colore manuale	Consente agli utenti di personalizzare le conversioni di colore RGB o CMYK applicate a	Immagine RGB	Vivace: applica una tavola di conversione del colore che produce colori più brillanti e saturi.
	ciascun oggetto sulla pagina stampata. La conversione del colore dei dati specificata utilizzando le combinazioni RGB può essere personalizzata in base al tipo di		*sRGB schermo: applica una tavola di conversione del colore per ottenere colori simili a quelli visualizzati sullo schermo del computer.
	oggetto (testo, grafica o immagine).		Schermo - Nero reale: applica una tavola di conversione del colore per ottenere colori simili a quelli visualizzati sullo schermo del computer durante l'uso di solo toner nero per colori di grigio neutrale.
			sRGB vivace : consente di aumentare la saturazione del colore per la tabella di conversione di sRGB schermo. Consigliata per testo e grafica professionale.
			Disattivato : non viene applicata alcuna conversione del colore.
		Testo RGB	Vivace
		Grafica RGB	sRGB schermo
			Schermo - Nero reale
			Disattivato
		Immagine CMYK Testo CMYK Grafica CMYK	*CMYK US (valori predefiniti di fabbrica specifici per un paese/regione): applica una tavola di conversione del colore in modo da ottenere una resa del colore SWOP.
			*CMYK Euro (valori predefiniti di fabbrica specifici per un paese/regione): applica una tavola di conversione del colore in modo da ottenere una resa del colore EuroScale.
			CMYK vivace: aumenta la saturazione dei colori per la tavola di conversione CMYK US.
			Disattivato: non viene applicata alcuna conversione del colore.
Regolazione colore	Consente di avviare una ricalibrazione delle tavole di conversione dei colori della stampante. Questa operazione consente alla stampante di regolare le variazioni di colore presenti nella stampa finale, dovute a condizioni variabili, quali la temperatura e l'umidità della stanza. Le regolazioni del colore si basano su algoritmi interni alla stampante. Viene ricalibrato anche l'allineamento dei colori.	Nessuno	Premere <i>(v)</i> per avviare la regolazione automatica. Durante il processo, sul pannello operatore della stampante viene visualizzato il messaggio Calibrazione in corso .

Voce di menu	Funzione	Valori	
Migliora linee sottiliConsente di attivare una modalità di stampa migliore per alcuni file contenenti dettagli di linee sottili, ad esempio disegni architettonici, mappe, diagrammi di circuiti elettrici e diagrammi di flusso.Migliora linee sottili non è una voce di menu. Questa impostazione è disponibile solo nel driver di emulazione PLC o nel driver PostScript o sul server Web incorporato della stampante.	Consente di attivare una modalità di	Attivato	Nel driver, attiva la casella di controllo.
	*Disattivato	Nel driver, disattiva la casella di controllo.	

Menu Utilità

Consente di modificare le impostazioni della stampante, rimuovere processi di stampa, configurare l'hardware della stampante e risolvere eventuali problemi.

Voce di menu	Funzione	Valori	
Impostazioni fabbrica	Consente di ripristinare i valori predefiniti delle impostazioni.	*Non ripristinare	Vengono conservate le impostazioni predefinite dall'utente.
		Ripristina ora	Vengono ripristinati i valori predefiniti di fabbrica di tutte le voci di menu, tranne:
			 Lingua schermo. Tutte le impostazioni dei menu Parallela, Seriale, Rete e USB. Risorse residenti nella memoria Flash o sul disco fisso.
			Nota Tutte le risorse trasferite (font, macro, set di simboli) memorizzate nella stampante vengono eliminate.
Rimuovi proc. in attesa	Consente di eliminare tutti i processi riservati o in attesa dal disco fisso della stampante.	Riservato In attesa Non ripristinare Tutti	La selezione di un valore influisce solo sui processi residenti sulla stampante, ma non su segnalibri, processi su dispositivi di memoria Flash USB e altri tipi di processi in attesa.
Formatta Flash	Flash Consente di formattare la memoria Flash.	Sì	Elimina tutti i dati memorizzati nella memoria Flash e predispone la memoria alla ricezione di nuove
	Avvertenza Non spegnere la stampante durante la formattazione		risorse.
della memoria Flash. Nota Questa voce di menu vi visualizzata solo se la scheda memoria Flash opzionale ins non è difettosa né protetta da scrittura o lettura/scrittura.	della memoria Flash. Nota Questa voce di menu viene visualizzata solo se la scheda di memoria Flash opzionale installata non è difettosa né protetta da scrittura o lettura/scrittura.	No	Annulla la richiesta di formattazione e conserva le risorse memorizzate nella memoria Flash.

Voce di menu	Funzione	Valori	
Deframmenta Flash	Deframmenta Flash Consente di recuperare un'area di memorizzazione persa da risorse eliminate dalla memoria Flash. Avvertenza Non spegnere la stampante durante la deframmentazione della memoria Flash.	Sì	Consente di trasferire tutte le risorse presenti nella memoria Flash alla memoria della stampante e di riformattare la memoria Flash opzionale. Una volta completata la formattazione, le risorse vengono nuovamente caricate nella memoria Flash.
	Nota Questa voce di menu viene visualizzata solo se la scheda di memoria Flash opzionale installata non è difettosa né protetta da scrittura o lettura/scrittura.	No	La richiesta di deframmentazione della memoria Flash viene annullata.
Formatta disco	Consente di formattare il disco fisso. Avvertenza Non spegnere la stampante durante la formattazione	Sì	Elimina tutti i dati memorizzati sul disco fisso e predispone l'unità alla ricezione di nuove risorse.
	del disco fisso. Nota Questa voce di menu viene visualizzata solo se il disco fisso opzionale installato non è difettoso né protetto da scrittura o lettura/scrittura.	No	Annulla la richiesta di formattazione e conserva le risorse memorizzate sul disco fisso.
Statistiche contabilità	Statistiche contabilitàConsente di stampare un elenco di tutte le statistiche memorizzate sul disco fisso o di eliminarle.Nota Questa voce di menu viene visualizzata solo se il disco fisso opzionale installato non è difettoso né protetto da scrittura o lettura/scrittura.	Stampa	Stampa tutte le statistiche disponibili relative ai processi di stampa più recenti.
		Cancella	Elimina tutte le statistiche relative ai processi dal disco fisso.
Traccia esadecimale	Consente di individuare l'origine di un problema relativo a un processo di stampa.	Attiva	 Quando è attiva la modalità Traccia esadecimale, tutti i dati inviati alla stampante vengono stampati in caratteri esadecimali o come caratteri. I codici di controllo non vengono eseguiti. Nota Per uscire dalla modalità Traccia esadecimale, spegnere o ripristinare la stampante: Premere S. Premere fino a visualizzare √ Ripristino stampante, quindi premere .
Copertura stimata	Fornisce una stima della percentuale di copertura di ciano, magneta giallo a pero sulla pagina	*Disattivato	La percentuale di copertura non viene stampata.
	Il valore viene stampato sul foglio separatore.	Attivato	Stampa la percentuale di copertura stimata relativa a ciascun colore sulla pagina stessa.
Contrasto LCD	Consente di regolare il contrasto del display del pannello operatore.	1 - 10 (*5)	Impostando un valore più alto si schiarisce il display, con un valore più basso lo si scurisce.

Menu PDF

Consente di modificare le impostazioni della stampante relative ai processi con file in formato PDF.

Voce di menu	Funzione	Valori	
Adatta pagina	Consente di adattare il contenuto della pagina alle dimensioni del supporto selezionato.	Sì *No	Sì - Adatta la pagina alle dimensioni del supporto selezionato.
			No - Non adatta la pagina: il testo o l'immagine stampata vengono ritagliati se sono più grandi del supporto selezionato.
Annotazioni	Consente di specificare se stampare le annotazioni presenti nei file PDF.	*Non stampare Stampa	Non stampare - Non stampa le annotazioni dei file PDF. Stampa - Stampa le annotazioni dei file PDF

Menu PostScript

Consente di modificare le impostazioni della stampante relative ai processi di stampa nel linguaggio della stampante PostScript.

Voce di menu	Funzione	Valori	
Errore stampa PS	Consente di stampare una pagina in cui viene segnalato un eventuale	Attivato	Stampa il messaggio di errore prima di annullare il processo.
	errore di emulazione PostScript.	*Disattivato	Annulla il processo di stampa senza stampare messaggi di errore.
Priorità font Consente di stabilir ricerca dei font. Nota L'opzione Prio visualizzata solo se installato, non è dife protetto da scrittura lettura/scrittura e Di processi non è impo	Consente di stabilire l'ordine di ricerca dei font. Nota L'opzione Priorità font viene visualizzata solo se il disco fisso è	*Residente	La stampante ricerca il font desiderato nella memoria della stampante prima che nella memoria Flash o sul disco fisso.
	installato, non è difettoso e non è protetto da scrittura né da lettura/scrittura e Dim. buffer processi non è impostato su 100%.	Flash/Disco	La stampante ricerca il font desiderato nella memoria Flash o sul disco fisso prima che nella memoria della stampante.
Affina immagine	Consente di migliorare il contrasto e la nitidezza delle immagini bitmap a bassa risoluzione (ad esempio immagini scaricate dal Web) nonché l'uniformità delle diverse tonalità di colore.	Attivato	Ottimizza le immagini a bassa risoluzione, ad esempio gli elementi grafici con una risoluzione di 72 dpi.
		*Disattivato	Utilizza la risoluzione predefinita per stampare tutte le immagini.
	Nota L'opzione Affina immagine non ha alcun effetto sulle immagini con una risoluzione di 300 dpi o superiore.		

Menu Emulazione PCL

Consente di modificare le impostazioni della stampante relative ai processi di stampa nel linguaggio di emulazione PCL.

Voce di menu	Funzione	Valori	
Origine font	Consente di determinare l'insieme di font visualizzati nella voce di menu Nome font.	*Residente	Consente di visualizzare i font predefiniti di fabbrica residenti nella RAM della stampante.
		Disco fisso	Consente di visualizzare i font memorizzati sul disco fisso della stampante.
		Flash	Consente di visualizzare i font memorizzati nella memoria Flash.
		Trasferisci	Consente di visualizzare i font memorizzati nella RAM della stampante.
		Tutti	Consente di visualizzare i font disponibili per la stampante da ciascuna origine.
Nome font	Consente di identificare un determinato font dall'origine specificata.	*R0 Courier	Vengono visualizzati il nome e l'ID per tutti i font dell'origine selezionata. L'abbreviazione dell'origine font è R per residente, F per Flash, K per disco fisso e D per trasferimento.
Set di simboli	Consente di determinare il set di simboli per un determinato nome font.	*10U PC-8 (formato USA)	Per set di simboli si intende una serie di caratteri alfanumerici, segni di punteggiatura e simboli speciali utilizzati durante la stampa con un determinato font. I set di simboli supportano requisiti diversi a seconda delle lingue o delle applicazioni specifiche, ad esempio i simboli matematici per testi scientifici. Vengono visualizzati soltanto i set di simboli supportati per il nome font selezionato.
		(valori predefiniti di fabbrica specifici per un paese/regione)	
		*12U PC-850 (formato non USA)	
		(valori predefiniti di fabbrica specifici per un paese/regione)	

Voce di menu	Funzione	Valori	
Impostaz. emulaz. PCL	Consente di modificare le dimensioni in punti dei font di tipo grafico scalabile.	Dimensioni in punti: 1,00–1008.00 (*12)	Per dimensione in punti si intende l'altezza dei caratteri di un font. Un punto equivale a circa 1/72 di pollice. È possibile selezionare dimensioni in punti da 1 a 1008 con incrementi di 0,25 punti. Nota Il valore di Dimensioni in punti viene visualizzato solo per i font
	Consente di specificare il passo dei font scalabili a spaziatura fissa.	Passo: 0,08–100,00 (*10)	tipografici. Per passo si intende il numero di caratteri a spaziatura fissa in un pollice orizzontale. È possibile selezionare un passo da 0,08 a 100 caratteri per pollice (cpi) con incrementi di 0,01 cpi. Per i font non scalabili a spaziatura fissa, il passo viene visualizzato ma non può essere modificato. Nota Il passo viene visualizzato solo
	Consente di determinare l'orientamento del testo e degli elementi grafici sulla pagina.	Orientamento: *Verticale Orizzontale	Verticale consente di stampare testo e grafica parallelamente al lato corto del foglio. Orizzontale consente di stampare testo e grafica parallelamente al lato lungo del foglio.
	Consente di determinare il numero di righe da stampare su ciascuna pagina.	Righe per pagina: 1–255 *60 (formato USA) *64 (formato non USA)	La stampante imposta lo spazio tra una riga e l'altra (spaziatura verticale delle righe) in base alle impostazioni di Righe per pagina, Dimensioni carta e Orientamento. Prima di modificare l'opzione Righe per pagina, selezionare l'impostazione appropriata per Dimensioni carta e Orientamento.
	Consente di impostare la larghezza della pagina logica per la carta di formato A4.	Larghezza A4: *198 mm 203 mm	Nota L'impostazione 203 mm rende la pagina logica sufficientemente ampia per la stampa di ottanta caratteri con passo 10.
	Consente di specificare l'inserimento automatico di un ritorno a capo dopo un comando di avanzamento riga.	CR automat. dopo LF: Attivato *Disattivato	Disattivato - La stampante non esegue un ritorno a capo dopo un comando di avanzamento riga. Attivato - La stampante esegue un ritorno a capo dopo un comando di avanzamento riga.
	Consente di specificare l'inserimento automatico di un avanzamento riga dopo un comando di ritorno a capo.	LF automat. dopo CR: Attivato *Disattivato	Disattivato - La stampante non esegue un avanzamento riga dopo un comando di ritorno a capo. Attivato - La stampante esegue un avanzamento riga dopo un comando di ritorno a capo.

Voce di menu	Funzione	Valori		
Rinumera vassoio	numera ssoio Consente di configurare la stampante in modo che possa funzionare con driver e applicazioni che utilizzano diverse assegnazioni di origini: vassoi, alimentatore	Assegna aliment. MU: *Disattivato Nessuno 0–199	Disattivato - La stampante utilizza le assegnazioni delle origini predefinite di fabbrica. Nessuno - L'origine carta ignora il comando per la selezione	
	manuale.		dell'alimentazione carta.	
	Nota Per ulteriori informazioni sull'assegnazione dei numeri delle origini carta, consultare il <i>Technical</i>		valore numerico per assegnare un valore personalizzato a un'origine.	
	<i>Reference</i> (solo in inglese).	Assegna vassoio [x]: *Disattivato	Disattivato - La stampante utilizza le assegnazioni delle origini predefinite di fabbrica.	
		0–199	Nessuno - L'origine carta ignora il comando per la selezione dell'alimentazione carta.	
			0–199 - È possibile selezionare un valore numerico per assegnare un valore personalizzato a un'origine.	
		Assegna carta man.: *Disattivato Nessuno 0–199	Disattivato - La stampante utilizza le assegnazioni delle origini carta predefinite di fabbrica.	
			Nessuno - L'origine carta ignora il comando per la selezione dell'alimentazione carta.	
			0–199 - È possibile selezionare un valore numerico per assegnare un valore personalizzato a un'origine.	
		Assegna busta manuale: *Disattivato	Disattivato - La stampante utilizza le assegnazioni delle origini carta predefinite di fabbrica.	
			Nessuno 0–199	Nessuno - L'origine carta ignora il comando per la selezione dell'alimentazione carta.
			0–199 - È possibile selezionare un valore numerico per assegnare un valore personalizzato a un'origine.	
		Visual. impostaz. fabbr.	Consente di visualizzare il valore di fabbrica predefinito assegnato a ciascuna origine.	
		Ripristina val. predef.: Sì No	Per ripristinare i valori predefiniti di tutte le assegnazioni delle origini, selezionare S ì.	

Menu HTML

Consente di modificare le impostazioni HTML della stampante.

Voce di menu	Funzione	Valori	
Nome font	Consente di impostare i font predefiniti per i documenti HTML. Nota Per documenti HTML per i quali non è specificato alcun font, viene utilizzato Times.	Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text	Intl CG Times Intl Courier Intl Univers Joanna MT Letter Gothic Lubalin Graph Marigold MonaLisa Recut Monaco New CenturySbk New York Optima Oxford Palatino StempelGaramnd Taffy Times TimesNewRoman Univers Zapf Chancery
Dimensioni font	Consente di impostare le dimensioni dei font predefiniti per i documenti HTML.	1 punto – 255 punti (*12 punti)	È possibile selezionare dimensioni in punti da 1 a 255 con incrementi di 1 punto.
Scala	Consente di adattare i font predefiniti ai documenti HTML.	1 % – 400 % (*100 %)	È possibile selezionare dimensioni in scala da 1 a 400% con incrementi dell'1%.
Orientamento	Consente di impostare l'orientamento della pagina per i documenti HTML.	*Verticale Orizzontale	Verticale - Il testo e la grafica vengono stampati parallelamente al bordo corto della pagina. Orizzontale - Il testo e la grafica vengono stampati parallelamente al bordo lungo della pagina.
Dimensioni margini	Consente di impostare il margine della pagina per i documenti HTML.	8 mm – 255 mm (*19 mm)	Consente di impostare il margine da 8 a 255 mm con incrementi di 1 mm.
Sfondi	Consente di specificare se si desidera stampare gli sfondi nei documenti HTML.	Non stampare *Stampa	Non stampare - Non stampa gli sfondi dei documenti HTML. Stampa - Stampa gli sfondi dei documenti HTML.

Menu Immagine

Consente di modificare le dimensioni o l'orientamento di un'immagine stampata o di invertirla.

Voce di menu	Funzione	Valori	
Adatta automaticam.	Consente di selezionare le dimensioni, la modifica delle proporzioni e l'orientamento ottimali della carta.	*Attivato Disattivato	Nota Quando è attivata, questa impostazione ha priorità sull'impostazione per la modifica delle proporzioni e per alcune immagini potrebbe essere prioritaria anche rispetto all'impostazione per l'orientamento.
Inverti	Consente di invertire immagini monocromatiche a due tonalità.	Attivato *Disattivato	Nota Non si applica a formati GIF o JPEG.
Proporzioni	Modifica le proporzioni dell'immagine per adattarla alle dimensioni del supporto.	Ancoraggio sup. sin. *Adattamento font Ancoraggio centrale Adatta altezza/largh. Adatta altezza Adatta larghezza	Nota Quando l'impostazione Adatta automaticam. è impostata su Attivato, l'opzione Proporzioni viene impostata automaticamente su Adattamento font.
Orientamento	Consente di impostare l'orientamento dell'immagine.	*Verticale Orizzontale Verticale inverso Orizzontale inverso	Verticale - Il testo e la grafica vengono stampati parallelamente al bordo corto della pagina. Orizzontale - Il testo e la grafica vengono stampati parallelamente al bordo lungo della pagina.

Protezione

Consente di impostare i livelli di protezione sui singoli processi di stampa che richiedono un PIN e proteggono un disco fisso installato.

Voce di menu	Funzione	Valori	
PIN max non valido	Consente di limitare il numero di immissione di un numero PIN non valido.	*Disattivato 2 3 4 5 6 7 8 9 10	 Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso opzionale. La stampante conta quante volte di seguito viene immesso un PIN non valido per un nome utente. Quando viene raggiunto il limite, vengono eliminati i processi associati al nome utente in base a questo PIN.
Scadenza processo	Consente di limitare l'intervallo di tempo entro il quale un processo riservato può restare nella stampante prima di essere eliminato.	*Disattivato 1 ora 4 ore 24 ore 1 settimana	

Rete/Porte

TCP/IP

Consente di visualizzare e modificare le impostazioni TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol).

Voce di menu	Funzione	Valori	
TCP/IP	Consente di impostare l'opzione di rete su TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)	Attiva	*Attivato Disattivato
		Visualizza nome host	Solo visualizzazione
	Nota Questa voce di menu	MAC	Indirizzo IP a 4 campi
	viene visualizzata solo sui modelli di rete.	Netmask	
		Gateway	
		Attiva DHCP	*Attivato Disattivato Indirizzo IP a 4 campi
		Attiva RARP	
		Attiva BOOTP	
		AutoIP	
		Attiva FTP/TFTP	
		Server HTTP attivo	
		Indirizzo server WINS	
		Indirizzo server DNS	

Nota Questa voce di menu viene visualizzata solo sui modelli di rete.

IPv6

Consente di visualizzare o modificare le impostazioni IPv6 (Internet Protocol versione 6).

Nota Questa voce di menu viene visualizzata solo sui modelli di rete.

Voce di menu	Funzione	Valori	
IPv6 Consente di impostare la rete su IPv6 (Internet Protocol versione 6).	Consente di impostare la rete su IPv6 (Internet Protocol versione 6).	Attiva IPv6	*Attivato Disattivato
		Visualizza nome host	Solo visualizzazione
		Visualizza indirizzo	
	Visualizza indirizzo router		
		Attiva DHCPv6	*Attivato
			Disattivato

Rete standard e Rete <x>

Consente di modificare le impostazioni relative ai processi inviati alla stampante tramite una porta di rete (Rete standard oppure Rete <x>).

Voce di menu	Funzione	Valori	
SmartSwitch PCL	Consente di configurare l'attivazione automatica dell'emulazione PCL, se richiesta da un processo di stampa ricevuto tramite la porta di rete, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante.	*Attivato	I dati provenienti dall'interfaccia di rete vengono verificati e viene selezionata l'emulazione PCL se i dati indicano che si tratta del linguaggio richiesto.
		Disattivato	La stampante non verifica i dati in entrata. Se SmartSwitch PS è attivato, la stampante utilizza l'emulazione PostScript per elaborare il processo oppure, se SmartSwitch PS è disattivato, la stampante utilizza il linguaggio predefinito specificato nel Menu Impostazioni.
SmartSwitch PS	Consente di configurare l'attivazione automatica dell'emulazione PostScript, se richiesta da un processo di stampa ricevuto tramite la porta di rete,	*Attivato	I dati provenienti dall'interfaccia di rete vengono verificati e viene selezionata l'emulazione PostScript se i dati indicano che si tratta del linguaggio richiesto.
	indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante.	Disattivato	La stampante non verifica i dati in entrata. Se SmartSwitch PCL è attivato, la stampante utilizza l'emulazione PCL per elaborare il processo oppure, se SmartSwitch PCL è disattivato, la stampante utilizza il linguaggio predefinito specificato nel Menu Impostazioni.
Modo NPA	Consente di specificare l'esecuzione dell'elaborazione speciale richiesta per le comunicazioni bidirezionali, in conformità alle convenzioni definite nel protocollo NPA (Network Printing Alliance). Nota Se si modifica questa voce di menu, la stampante viene ripristinata automaticamente.	Disattivato	La stampante non esegue l'elaborazione NPA.
		*Automatico	Il formato dei dati viene determinato automaticamente e viene eseguita l'elaborazione appropriata.
Buffer di rete	Consente di configurare la dimensione del buffer di ingresso della rete. Nota Se si modifica la voce di menu Buffer di rete, la stampante viene ripristinata automaticamente.	*Automatico	La stampante calcola automaticamente la dimensione del buffer di rete (impostazione consigliata).
		Da 3K fino alla dimensione massima consentita (con incrementi di 1 K)	La dimensione del buffer di rete viene specificata dall'utente. La dimensione massima dipende dalla quantità di memoria della stampante, dalla dimensione degli altri buffer di collegamento e dall'attivazione/disattivazione dell'opzione Salva risorse. Per impostare la dimensione massima del buffer di rete, è possibile disattivare o ridurre la dimensione dei buffer dell'interfaccia parallela, seriale e USB.

Voce di menu	Funzione	Valori	
Buffer processo	Consente di memorizzare temporaneamente i processi sul	*Disattivato	Il buffering dei processi sul disco fisso non viene eseguito.
	disco fisso della stampante prima della stampa.	Attivato	Il buffering dei processi sul disco fisso viene eseguito.
	nota Se si modifica questa voce di menu, la stampante viene ripristinata automaticamente.	Automatico	Il buffering dei processi viene eseguito solo se è in corso l'elaborazione dei dati attraverso un'altra porta di ingresso.
PS binario Mac	Consente di configurare la stampante per l'elaborazione dei processi di stampa di tipo PostScript binario per Macintosh.	Attivato	La stampante elabora i processi di stampa di tipo PostScript binario di base inviati dai computer che utilizzano sistemi operativi Macintosh.
			Nota Tale impostazione causa spesso un errore nei processi di stampa Windows.
		Disattivato	I processi di stampa PostScript vengono filtrati tramite il protocollo standard.
		*Automatico	La stampante elabora i processi di stampa inviati sia dai computer con sistema operativo Windows che da quelli Macintosh.

USB standard e USB <x>

Consente di modificare le impostazioni della stampante relative alla porta USB (Universal Serial Bus) (USB <x>).

Voce di menu	Funzione	Valori	
SmartSwitch PCL	Consente di configurare l'attivazione automatica dell'emulazione PCL, se richiesta da un processo di stampa ricevuto tramite la porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante.	*Attivato	I dati provenienti dalla porta USB vengono verificati e viene selezionata l'emulazione PCL, se i dati indicano che si tratta del linguaggio richiesto.
		Disattivato	La stampante non verifica i dati in entrata. Se SmartSwitch PS è abilitato, la stampante utilizza l'emulazione PostScript per elaborare il processo oppure, se l'opzione è disabilitata, la stampante utilizza il linguaggio predefinito specificato nel menu Impostazioni.
SmartSwitch PS	Consente di configurare l'attivazione automatica dell'emulazione PostScript, se richiesta da un processo di stampa ricevuto tramite la porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante.	*Attivato	I dati provenienti dall'interfaccia USB vengono verificati e viene selezionata l'emulazione PostScript se i dati indicano che si tratta del linguaggio richiesto.
		Disattivato	La stampante non verifica i dati in entrata. Se SmartSwitch PCL è abilitato, la stampante utilizza l'emulazione PCL per elaborare il processo oppure, se SmartSwitch PCL è disabilitato, la stampante utilizza il linguaggio predefinito specificato nel menu Impostazioni.

Voce di menu	Funzione	Valori	
Modo NPA	Consente di specificare l'esecuzione dell'elaborazione speciale richiesta per le	Attivato	La stampante esegue l'elaborazione NPA. I dati che non sono in formato NPA vengono rifiutati.
	conformità alle convenzioni definite nel protocollo NPA (Network Printing	Disattivato	La stampante non esegue l'elaborazione NPA.
	Alliance). Nota Se si modifica questa voce di menu, la stampante viene ripristinata automaticamente.	*Automatico	Il formato dei dati viene determinato automaticamente e viene eseguita l'elaborazione appropriata.
Buffer USB	Consente di configurare le dimensioni del buffer di ingresso USB. Nota Se si modifica la voce di menu	Disabilitato	Il buffering del processo è disattivato. I processi già sottoposti a buffering sul disco vengono stampati prima di riprendere la normale elaborazione dei processi in entrata.
	ripristinata automaticamente.	*Automatico	La stampante calcola automaticamente le dimensioni del buffer USB (impostazione consigliata).
		Da 3K fino alla dimensione massima consentita (con incrementi di 1 K)	La dimensione del buffer USB viene specificata dall'utente. La dimensione massima dipende dalla quantità di memoria della stampante, dalla dimensione degli altri buffer di collegamento e dall'attivazione/disattivazione dell'opzione Salva risorse. Per impostare la dimensione massima del buffer USB, è possibile disattivare o ridurre la dimensione dei buffer dell'interfaccia parallela, seriale e di rete.
Buffer processo	Consente di memorizzare temporaneamente i processi sul disco fisso della stampante prima della stampa.	*Disattivato	Il buffering dei processi sul disco fisso non viene eseguito.
		Attivato	Il buffering dei processi sul disco fisso viene eseguito.
Buffer processo, la stampante ripristinata automaticamente.	Buffer processo, la stampante viene ripristinata automaticamente.	Automatico	Il buffering dei processi viene eseguito solo se è in corso l'elaborazione dei dati attraverso un'altra porta di ingresso.
PS binario Mac	Consente di configurare la stampante per l'elaborazione dei processi di stampa di tipo PostScript binario per Macintosh.	Disattivato	l processi di stampa PostScript vengono filtrati tramite il protocollo standard.
		Attivato	La stampante elabora i processi di stampa di tipo PostScript binario di base inviati dai computer che utilizzano sistemi operativi Macintosh. Nota Tale impostazione causa spesso un errore nei processi di stampa
		*Automatico	Vindows. La stampante elabora i processi di stampa inviati sia dai computer con sistema operativo Windows che da quelli Macintosh.

Voce di menu	Funzione	Valori	
Indirizzo ENA	Consente di impostare l'indirizzo ENA per la porta USB.	Indirizzo IP a 4 campi	Viene visualizzata solo se un indirizzo ENA è collegato mediante la porta USB.
Netmask ENA	Consente di impostare la netmask ENA per la porta USB.		
Gateway ENA	Consente di impostare il gateway ENA per la porta USB.		

Parallela e Parallela <x>

Consente di modificare le impostazioni relative ai processi inviati alla stampante tramite una porta parallela (Parallela std o Parallela <x>).

Voce di menu	Funzione	Valori	
SmartSwitch PCL Consente di c automatica de richiesta da u ricevuto trami indipendenter predefinito de	Consente di configurare l'attivazione automatica dell'emulazione PCL, se richiesta da un processo di stampa ricevuto tramite la porta parallela, indipendentemente dal linguaggio	*Attivato	I dati provenienti dall'interfaccia parallela vengono verificati e viene selezionata l'emulazione PCL se i dati indicano che si tratta del linguaggio richiesto.
	predennito della stampante.	Disattivato	La stampante non verifica i dati in entrata. Se SmartSwitch PS è attivato, la stampante utilizza l'emulazione PostScript per elaborare il processo oppure, se SmartSwitch PS è disattivato, la stampante utilizza il linguaggio predefinito specificato nel Menu Impostazioni.
SmartSwitch PS Consente di configurare l'at automatica dell'emulazione PostScript, se richiesta da processo di stampa ricevut la porta parallela, a prescir linguaggio predefinito della stampante.	Consente di configurare l'attivazione automatica dell'emulazione PostScript, se richiesta da un processo di stampa ricevuto tramite la porta parallela, a prescindere dal	*Attivato	I dati provenienti dall'interfaccia parallela vengono verificati e viene selezionata l'emulazione PostScript se i dati indicano che si tratta del linguaggio richiesto.
	stampante.	Disattivato	La stampante non verifica i dati in entrata. Se SmartSwitch PCL è attivato, la stampante utilizza l'emulazione PCL per elaborare il processo oppure, se SmartSwitch PCL è disattivato, la stampante utilizza il linguaggio predefinito specificato nel Menu Impostazioni.
Modo NPA Consente di spec dell'elaborazione per le comunicaz in conformità alle definite nel proto (Network Printing Nota Se si modif menu, la stampa ripristinata auton	Consente di specificare l'esecuzione dell'elaborazione speciale richiesta per le comunicazioni bidirezionali, in conformità alle convenzioni definite nel protocollo NPA (Network Printing Alliance).	Attivato	La stampante esegue l'elaborazione NPA. I dati che non sono in formato NPA vengono rifiutati.
		Disattivato	La stampante non esegue l'elaborazione NPA.
	Nota Se si modifica questa voce di menu, la stampante viene ripristinata automaticamente.	*Automatico	Il formato dei dati viene determinato automaticamente dalla stampante che li elabora nel modo appropriato.

Voce di menu	Funzione	Valori	
Buffer parallela Conse dimens della p Nota S	Consente di configurare le dimensioni del buffer di ingresso della porta parallela. Nota Se si modifica questa voce di menu, la stampante viene	Disabilitato	Disattiva il buffering del processo. I processi già sottoposti a buffering sul disco vengono stampati prima di riprendere la normale elaborazione dei processi in entrata.
	ripristinata automaticamente.	*Automatico	La stampante calcola automaticamente la dimensione del buffer parallelo (impostazione consigliata).
		Da 3K alla dimensione massima consentita (con incrementi di 1 K)	La dimensione del buffer della porta parallela viene specificata dall'utente. La dimensione massima dipende dalla quantità di memoria della stampante, dalla dimensione degli altri buffer di collegamento e dall'attivazione/disattivazione dell'opzione Salva risorse. Per impostare la dimensione massima del buffer della porta parallela, è possibile disattivare o ridurre la dimensione dei buffer dell'interfaccia seriale e USB.
Buffer processo	Consente di memorizzare temporaneamente i processi sul disco fisso della stampante prima della stampa.	*Disattivato	Il buffering dei processi sul disco fisso non viene eseguito.
		Attivato	Il buffering dei processi sul disco fisso viene eseguito.
	menu, la stampante viene ripristinata automaticamente.	Automatico	Il buffering dei processi viene eseguito solo se è in corso l'elaborazione dei dati attraverso un'altra porta di ingresso.
Stato avanzato	Attiva la comunicazione bidirezionale tramite la porta parallela.	Disattivato	Disabilita la negoziazione della porta parallela.
		*Attivato	Abilita la comunicazione bidirezionale tramite l'interfaccia parallela.
Protocollo	Consente di specificare il protocollo dell'interfaccia parallela.	Standard	Consente talvolta di risolvere alcuni problemi dell'interfaccia parallela.
		*Fastbytes	Compatibile con la maggior parte delle interfacce parallele esistenti (impostazione consigliata).
Esegui inizializzazione	Consente di determinare se la stampante rileverà le richieste di inizializzazione dell'hardware provenienti dal computer. Il computer richiede l'inizializzazione attivando il segnale INIT sull'interfaccia parallela. Molti computer attivano il segnale INIT ogni volta che vengono accesi o spenti.	*Disattivato	La stampante non esegue l'inizializzazione hardware richiesta dal computer.
		Attivato	La stampante esegue l'inizializzazione hardware richiesta dal computer.
Modo parallelo 2	Consente di determinare se i dati della porta parallela vengono campionati sul fronte di salita o di discesa dello strobe.	*Attivato	Campiona i dati della porta parallela sul fronte di salita dello strobe.
		Disattivato	Campiona i dati della porta parallela sul fronte di discesa dello strobe.

Voce di menu	Funzione	Valori	
PS binario Mac	Consente di configurare la stampante per l'elaborazione dei processi di stampa di tipo PostScript binario per Macintosh.	Attivato	La stampante elabora i processi di stampa di tipo PostScript binario di base inviati dai computer che utilizzano sistemi operativi Macintosh.
			Nota Tale impostazione causa spesso un errore nei processi di stampa Windows.
		Disattivato	I processi di stampa PostScript vengono filtrati tramite il protocollo standard.
		*Automatico	La stampante elabora i processi di stampa inviati sia dai computer con sistema operativo Windows che da quelli Macintosh.

Seriale e Seriale <x>

Consente di modificare le impostazioni relative ai processi inviati alla stampante tramite una porta seriale opzionale.

Voce di menu	Funzione	Valori	
SmartSwitch PCL	Consente di configurare l'attivazione automatica dell'emulazione PCL, se richiesta da un processo di stampa ricevuto tramite la porta seriale, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante.	*Attivato Disattivato	Attivato - I dati provenienti dall'interfaccia seriale vengono verificati e viene selezionata l'emulazione PCL se i dati indicano che si tratta del linguaggio richiesto. Disattivato - La stampante non esamina i dati in entrata. Se SmartSwitch PS è attivato, la stampante utilizza l'emulazione PostScript per elaborare il processo oppure, se SmartSwitch PS è disattivato, la stampante utilizza il linguaggio predefinito specificato nel Menu Impostazioni.
SmartSwitch PS	Consente di configurare l'attivazione automatica dell'emulazione PostScript, se richiesta da un processo di stampa ricevuto tramite la porta seriale, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante.	*Attivato Disattivato	Attivato - I dati provenienti dall'interfaccia seriale vengono verificati e viene selezionata l'emulazione PostScript se i dati indicano che si tratta del linguaggio richiesto. Disattivato - La stampante non esamina i dati in entrata. Se SmartSwitch PCL è attivato, la stampante utilizza l'emulazione PCL per elaborare il processo oppure, se SmartSwitch PCL è disattivato, la stampante utilizza il linguaggio predefinito specificato nel Menu Impostazioni.

Voce di menu	Funzione	Valori	
Modo NPA Consente di specificare l'esecuzione dell'elaborazione speciale richiesta per le	Consente di specificare l'esecuzione dell'elaborazione speciale richiesta per le	Attivato	La stampante esegue l'elaborazione NPA. I dati che non sono in formato NPA vengono rifiutati.
	comunicazioni bidirezionali, in conformità alle convenzioni definite nel protocollo NPA (Network	Disattivato	La stampante non esegue l'elaborazione NPA.
Printing Alliance). Nota Se si modifica questa voce di menu, la stampante viene ripristinata automaticamente.	*Automatico	Il formato dei dati viene determinato automaticamente e viene eseguita l'elaborazione appropriata.	
Buffer seriale Consente di configurare le dimensioni del buffer di ingresso seriale. Nota Se si modifica la voce di menu	Disabilitato	Disattiva il buffering del processo. I processi già sottoposti a buffering sul disco vengono stampati prima di riprendere la normale elaborazione dei processi in entrata.	
	ripristinata automaticamente.	*Automatico	La stampante calcola automaticamente le dimensioni del buffer seriale (impostazione consigliata).
	Da 3K alla dimensione massima consentita (con incrementi di 1 K)	La dimensione del buffer seriale viene specificata dall'utente. La dimensione massima dipende dalla quantità di memoria della stampante, dalla dimensione degli altri buffer di collegamento e dall'attivazione/disattivazione dell'opzione Salva risorse. Per impostare la dimensione massima del Buffer seriale, è possibile disattivare o ridurre la dimensione dei buffer dell'interfaccia parallela e USB.	
Buffer processo	fer processo Consente di memorizzare temporaneamente i processi sul	*Disattivato	Il buffering dei processi sul disco fisso non viene eseguito.
	disco fisso della stampante prima della stampa. Nota Se si modifica la voce di menu	Attivato	Il buffering dei processi sul disco fisso viene eseguito.
	Buffer processo, la stampante viene ripristinata automaticamente.	Automatico	Il buffering dei processi viene eseguito solo se è in corso l'elaborazione dei dati attraverso un'altra porta di ingresso.
Protocollo seriale	Consente di selezionare i valori di	*DTR	Handshaking hardware
	nandshaking hardware e software per l'interfaccia seriale.	DTR/DSR	Handshaking hardware
		XON/XOFF	Handshaking software
		XON/XOFF/DTR	Handshaking combinato hardware e software
		XONXOFF/DTRDSR	Handshaking combinato hardware e software
Robust XON Co	Consente di specificare se la disponibilità della stampante viene	*Disattivato	La stampante attende di ricevere dati dal computer.
	Questa voce di menu è valida per la porta seriale solo se l'opzione Protocollo seriale è impostata su XON/XOFF.	Attivato	La stampante invia un flusso continuo di XON al computer host a indicare che la porta seriale è pronta per la ricezione di altri dati.

Voce di menu	Funzione	Valori	
Baud	Consente di specificare la velocità	1200	
seriale.	2400		
	Nota Le velocità di trasmissione	4800	
	vengono visualizzate nel menu Seriale standard, Tali valori non	*9600	
	sono visualizzati nei menu Opzione	19200	
	Opzione seriale 3.	38400	
		57600	
		115200	
		138200	
		172800	
		230400	
		345600	
Bit di dati	Consente di selezionare il numero	7	
	di bit di dati inviati in clascun frame di trasmissione.	*8	
Parità Consente di selezi	Consente di selezionare la parità	Pari	
	in uscita.	Dispari	
		*Nessuno	
		Ignora	
Esegui DSR	Esegui DSR Consente di impostare l'uso del segnale DSR (Data Set Ready). DSR è uno dei segnali di handshaking utilizzati per la maggior parte dei cavi di interfaccia seriale.	*Disattivato	Tutti i dati ricevuti sulla porta seriale sono considerati validi.
ha na se		Attivato	Sono considerati validi solo i dati ricevuti mentre il segnale DSR è alto.
	L'interfaccia seriale utilizza DSR per distinguere i dati inviati dal computer da quelli derivanti da interferenze elettriche sul cavo seriale. Tali interferenze possono provocare la stampa di caratteri casuali. Per evitare questo inconveniente, selezionare Attivato .		

NetWare

Consente di visualizzare o modificare le impostazioni NetWare della stampante.

Voce di menu	Funzione	Valori
Visualizza nome login	Consente di visualizzare il nome di login NetWare assegnato.	Selezionando Visualizza nome login , viene visualizzato il nome NetWare sul pannello operatore.
Visual. mod. stampa	Consente di visualizzare la modalità di stampa NetWare assegnata.	Selezionando Visual. mod. stampa , viene visualizzata la modalità di stampa NetWare sul pannello operatore.
Visualizza numero rete	Consente di visualizzare il numero NetWare assegnato.	Selezionando Visualizza numero rete viene visualizzato il numero di rete NetWare sul pannello operatore.

Voce di menu	Funzione	Valori	
Attiva	Consente di attivare o disattivare la funzione NetWare.	Disattivato *Attivato	Disattivato - Disattiva la funzione NetWare. Attivato - Attiva la funzione NetWare.
Ethernet 802.2	Consente di attivare o disattivare il valore di Ethernet 802.2.	*Attivato Disattivato	
Ethernet 802.3	Consente di attivare o disattivare il valore di Ethernet 802.3.	*Attivato Disattivato	
Ethernet tipo II	Consente di attivare o disattivare il valore di Ethernet tipo II.	*Attivato Disattivato	
Ethernet SNAP	Consente di attivare o disattivare il valore di Ethernet tipo SNAP.	*Attivato Disattivato	
Burst di pacchetti	Consente di attivare o disattivare il valore di Burst di pacchetti.	Attivato *Disattivato	
Modalità NSQ/GSQ	Consente di attivare o disattivare il valore di Modalità NSQ/GSQ.	Attivato *Disattivato	

AppleTalk

Consente di visualizzare o modificare le impostazioni AppleTalk della stampante.

Voce di menu	Funzione	Valori	
Visualizza nome	Consente di visualizzare il nome AppleTalk assegnato.	Selezionando Visualiz AppleTalk sul pannello	zza nome, viene visualizzato il nome operatore.
Visualizza indirizzo	Consente di visualizzare l'indirizzo AppleTalk assegnato.	Selezionando Visualiz l'indirizzo AppleTalk su	z za indirizzo , viene visualizzato Il pannello operatore.
Attiva	Consente di attivare o disattivare la funzione AppleTalk.	Disattivato *Attivato	Disattivato - Disattiva la funzione AppleTalk. Attivato - Attiva la funzione AppleTalk.
*Imposta zona	Fornisce un elenco di zone sulla rete.	La zona predefinita è la stessa della rete. Se non esistono zone predefinite sulla rete, la zona predefinita è contrassegnata da *.	

LexLink

Consente di visualizzate il nome LexLink o modificare l'attivazione LexLink.

Voce di menu	Funzione	Valori	
Visualizza soprannome	Consente di visualizzare il soprannome LexLink assegnato.	Selezionando Visualiza soprannome LexLink s	za soprannome, viene visualizzato il ul pannello operatore.
Attiva	Consente di attivare o disattivare la funzione LexLink.	*Attivato Disattivato	Attivato - Attiva la funzione LexLink. Disattivato - Disattiva la funzione LexLink.

Guida

Questa voce di menu consente di stampare alcune o tutte le pagine del menu Guida. Tali pagine contengono informazioni relative a connettività della stampante, qualità di stampa, suggerimenti sulla carta e sui materiali di consumo.

Nota Se il pannello operatore è impostato su una lingua diversa dall'inglese, francese, tedesco o spagnolo, i documenti vengono stampati in inglese.

Le pagine del menu Guida possono essere stampate dal CD Pubblicazioni nelle lingue riportate di seguito.

Inglese	Spagnolo	Svedese	Polacco
Francese	Danese	Portoghese	Coreano
Tedesco	Norvegese	Finlandese	Cinese tradizionale
Italiano	Olandese	Russo	Cinese semplificato

Voce di menu	Funzione	Valori
Stampa tutto	Consente di stampare tutti gli argomenti del menu Guida.	Dopo aver selezionato questa voce, vengono stampate le pagine del menu Guida e la stampante torna allo stato Pronta.
Qualità colore	Consente di stampare l'argomento Qualità colore.	Dopo aver selezionato questa voce, viene stampato l'argomento del menu Guida e la stampante torna allo stato Pronta.
Qualità di stampa	Consente di stampare l'argomento Qualità di stampa.	
Guida alla stampa	Consente di stampare l'argomento Guida alla stampa.	
Guida ai mat. di cons.	Consente di stampare l'argomento Guida ai materiali di consumo.	
Guida supporti	Consente di stampare l'argomento Guida supporti.	
Difetti stampa	Consente di stampare la pagina dei Difetti stampa.	
Mappa dei menu	Consente di stampare l'argomento Mappa dei menu.	
Guida informativa	Consente di stampare l'argomento Guida informativa.	
Collegamenti	Consente di stampare l'argomento Collegamenti.	
Guida allo spostam.	Consente di stampare l'argomento del menu Guida allo spostamento.	



Sul pannello operatore della stampante vengono visualizzati alcuni messaggi relativi allo stato corrente della stampante e a eventuali problemi da risolvere. Questa sezione fornisce un elenco e una descrizione di tutti i messaggi della stampante e illustra le procedure per eliminarli.

La tabella riportata di seguito elenca tutti i messaggi in ordine alfanumerico.

Messaggio	Intervento
Abilitazione menu in corso	Attendere che il messaggio venga annullato.
Alcuni processi in attesa sono stati persi	 Premere fino a visualizzare Continua, quindi premere per annullare il messaggio e continuare a stampare. Il processo in attesa meno recente e i processi successivi vengono eliminati fino a liberare memoria sufficiente a elaborare il processo. Annullare il processo corrente.
Annullamento in corso	Attendere che il messaggio venga annullato.
Annullamento non disponibile	Attendere che il messaggio venga annullato.
Attivazione modifiche menu in corso	Attendere che il messaggio venga annullato.
Azzeramento cont. unità fusione	Attendere che il messaggio venga annullato.
Calibrazione in corso	Attendere che il messaggio venga annullato.
Cambia <origine> in <dimensioni></dimensioni></origine>	 Premere ▼ fino a visualizzare √ Continua, quindi premere ④ se il supporto è stato cambiato. Premere ▼ fino a visualizzare √ Usa corrente, quindi premere ④ per stampare sul supporto presente nella stampante. Annullare il processo corrente. Accedere alla schermata Mostra della stampante.
Cambia <origine> in <dimensioni> <tipo></tipo></dimensioni></origine>	 Premere ▼ fino a visualizzare √ Continua, quindi premere ④ se il supporto è stato cambiato. Premere ▼ fino a visualizzare √ Usa corrente, quindi premere ④ per stampare sul supporto presente nella stampante. Annullare il processo corrente. Accedere alla schermata Mostra della stampante.
Cambia <origine> in <nome tipo<br="">personalizzato></nome></origine>	 Premere ▼ fino a visualizzare √ Continua, quindi premere ④ se il supporto è stato cambiato. Premere ▼ fino a visualizzare √ Usa corrente, quindi premere ④ per stampare sul supporto presente nella stampante. Annullare il processo corrente. Accedere alla schermata Mostra della stampante.
Cambia <origine> in <stringa personalizzata></stringa </origine>	 Premere ▼ fino a visualizzare √ Continua, quindi premere ④ se il supporto è stato cambiato. Premere ▼ fino a visualizzare √ Usa corrente, quindi premere ④ per stampare sul supporto presente nella stampante. Annullare il processo corrente. Accedere alla schermata Mostra della stampante.
Carica <origine> con <formato></formato></origine>	 Caricare l'origine carta con il tipo e il formato supporto corretti. Annullare il processo corrente.

Messaggio	Intervento
Carica <origine> con <formato> <tipo></tipo></formato></origine>	Caricare l'origine carta con il tipo e il formato supporto corretti.Annullare il processo corrente.
Carica <origine> con <nome personalizzato="" tipo=""></nome></origine>	Caricare l'origine carta con il tipo e il formato supporto corretti.Annullare il processo corrente.
Carica <origine> con <stringa personalizzata></stringa </origine>	Caricare l'origine carta con il tipo e il formato supporto corretti.Annullare il processo corrente.
Carica alim. manuale con <formato></formato>	 Caricare il supporto specificato nell'unità di alimentazione manuale o nell'alimentatore multiuso. Premere ▼ fino a visualizzare √ Continua, quindi premere ④ per ignorare la richiesta di alimentazione manuale e stampare sul supporto già inserito in una delle origini. Se è presente un vassoio contenente supporti del tipo e delle dimensioni corrette, la stampante preleva i supporti da tale vassoio. Se non viene rilevato alcun vassoio contenente supporti del tipo e delle dimensioni corrette, il processo viene stampato sul supporto incorrette.
	Annullare il processo corrente.
Carica alim. manuale con <stringa personalizzata=""></stringa>	 Caricare il supporto specificato nell'unità di alimentazione manuale o nell'alimentatore multiuso. Premere ▼ fino a visualizzare √ Continua, quindi premere ④ per ignorare la richiesta di alimentazione manuale e stampare sul supporto già inserito in una delle origini. Se è presente un vassoio contenente supporti del tipo e delle dimensioni corrette, la stampante preleva i supporti da tale vassoio. Se non viene rilevato alcun vassoio contenente supporti del tipo e delle dimensioni corrette, il processo viene stampato sul supporto inserito nell'origine predefinita. Annullare il processo corrente.
Carica alim. manuale con <tipo> <formato></formato></tipo>	 Caricare il supporto specificato nell'unità di alimentazione manuale o nell'alimentatore multiuso. Premere ▼ fino a visualizzare √ Continua, quindi premere ④ per ignorare la richiesta di alimentazione manuale e stampare sul supporto già inserito in una delle origini. Se è presente un vassoio contenente supporti del tipo e delle dimensioni corrette, la stampante preleva i supporti da tale vassoio. Se non viene rilevato alcun vassoio contenente supporti del tipo e
	delle dimensioni corrette, il processo viene stampato sul supporto inserito nell'origine predefinita.Annullare il processo corrente.
Carica alim. manuale con <nome personalizzato="" tipo=""></nome>	 Caricare il supporto specificato nell'unità di alimentazione manuale o nell'alimentatore multiuso. Premere ▼ fino a visualizzare √ Continua, quindi premere ④ per ignorare la richiesta di alimentazione manuale e stampare sul supporto già inserito in una delle origini. Se è presente un vassoio contenente supporti del tipo e delle dimensioni corrette, la stampante preleva i supporti da tale vassoio. Se non viene rilevato alcun vassoio contenente supporti del tipo e delle dimensioni corrette, il processo viene stampato sul supporto inserito nell'origine predefinita. Annullare il processo corrente.
Chiudere sport. inferiore. Chiudere sport. superiore.	Chiudere gli sportelli superiore e inferiore per annullare il messaggio.

Messaggio	Intervento
Cifratura disco in corso yyy% NON SPEGNERE	Avvertenza Non spegnere la stampante durante la visualizzazione di questo messaggio.
	È in corso la cifratura del disco fisso. Viene visualizzata la percentuale di completamento.
	Attendere che il messaggio venga annullato.
Codice motore non valido	Trasferire un codice motore valido sulla stampante.
	Nota È possibile scaricare il codice motore mentre viene visualizzato questo messaggio.
Codice rete non valido	Trasferire un codice valido sul server di stampa interno della stampante MarkNet N8000 Series.
	Nota È possibile trasferire il codice di rete mentre viene visualizzato questo messaggio.
Deframmentazione Flash NON SPEGNERE	Avvertenza Non spegnere la stampante durante la visualizzazione di questo messaggio.
	Attendere che il messaggio venga annullato.
Disabilitazione DLE in corso	Attendere che il messaggio venga annullato.
Disabilitazione menu in corso	Attendere che il messaggio venga annullato.
	Nota Quando i menu sono disattivati, non è possibile modificare le impostazioni della stampante dal pannello operatore.
Disco danneggiato	È stata effettuata un'operazione di ripristino del disco che ha avuto esito negativo.
	✓ Viene visualizzato Riformatta. Premere ④ per riformattare il disco ed eliminare tutti i file correntemente memorizzati sul disco.
Elimina	 Premere fino a visualizzare
Elimina tutti i processi riservati	 Premere ▼ fino a visualizzare √ Continua, quindi premere ④ per eliminare tutti i processi in attesa. Premere ⊗ per annullare l'operazione.
Elimina tutto	 Premere ▼ fino a visualizzare √ Continua, quindi premere ④ per eliminare tutti i processi riservati. Premere ⊗ per annullare l'operazione.
Eliminazione in corso	Attendere che il messaggio venga annullato.
Eliminazione stat. contabilità processi	Attendere che il messaggio venga annullato.
Errore sistema interno Ricaricare certificati di protezione	 Ricaricare i certificati di protezione. Premere ▼ fino a visualizzare √ Continua, quindi premere ④ per annullare il messaggio e continuare a stampare.
Errore sistema interno Ricaricare segnalibri	 Ricaricare i segnalibri. Premere ▼ fino a visualizzare √ Continua, quindi premere ④ per annullare il messaggio e continuare a stampare.
Formattazione disco in corso yyy% NON SPEGNERE	Avvertenza Non spegnere la stampante durante la visualizzazione di questo messaggio.
	È in corso la formattazione del disco fisso. Viene visualizzata la percentuale di completamento.
	Attendere che il messaggio venga annullato.

Messaggio	Intervento
Formattazione Flash NON SPEGNERE	Avvertenza Non spegnere la stampante durante la visualizzazione di questo messaggio.
	Attendere che il messaggio venga annullato.
Gestione remota attiva NON SPEGNERE	Le impostazioni della stampante sono state configurate e la stampante è stata messa fuori linea in modo che non stampi o elabori processi.
	Avvertenza Non spegnere la stampante durante la visualizzazione di questo messaggio.
	Attendere che il messaggio venga annullato.
I menu sono disabilitati	I menu della stampante sono disabilitati. Non è possibile modificare le impostazioni della stampante dal pannello operatore.
	Nota È possibile annullare un processo, stampare un processo riservato o un processo in attesa.
	Rivolgersi al tecnico specializzato.
Immetti PIN	Immettere il PIN specificato nel driver nel momento in cui viene inviato in stampa un processo riservato.
Immetti PIN blocco	Immettere il numero PIN corretto per bloccare il pannello operatore e impedire modifiche al menu.
In attesa	La stampante ha ricevuto una pagina di dati da stampare ma è in attesa di un comando di fine processo, di avanzamento modulo o di ulteriori dati.
	 Premere per stampare il contenuto del buffer. Annullare il processo corrente.
Inoltro selezione	Attendere che il messaggio venga annullato.
Inserire vassoio <x></x>	Inserire il vassoio specificato.
Installazione richiesta	Rimuovere il materiale di imballaggio della stampante. Assicurarsi che tutti i materiali di consumo, l'unità di fusione, il nastro di trasferimento e i vassoi siano installati correttamente.
Nessun processo	Attendere che il messaggio venga annullato.
Nessun processo in attesa	Attendere che il messaggio venga annullato.
Nessun processo trovato	Nota II codice PIN a quattro cifre immesso non è associato ad alcun processo di stampa riservato.
	 Premere ▼ fino a visualizzare √ Riprova, quindi premere ∢ per immettere un altro PIN. Premere ▼ fino a visualizzare √ Annulla, quindi premere ∢ per uscire dalla schermata Immetti PIN.
Numero copie	Immettere il numero di copie desiderato.
Occupata	Attendere che il messaggio venga annullato o eliminare il processo di stampa.
Parallela	Le comunicazioni avvengono tramite un'interfaccia parallela.
Parallela <x></x>	Le comunicazioni avvengono tramite un'interfaccia parallela.
PIN non valido	Immettere il PIN corretto.
Programmazione codice sistema in corso NON SPEGNERE	Avvertenza Non spegnere la stampante durante la visualizzazione di questo messaggio. Attendere che il messaggio venga annullato e che la stampante venga ripristinata.

Messaggio	Intervento
Programmazione disco in corso NON SPEGNERE	Avvertenza Non spegnere la stampante durante la visualizzazione di questo messaggio.
	Attendere che il messaggio venga annullato.
Programmazione Flash NON SPEGNERE	Avvertenza Non spegnere la stampante durante la visualizzazione di questo messaggio.
	Attendere che il messaggio venga annullato.
Pronta	Inviare il processo in stampa.
Raccogl. std. pieno	Per annullare il messaggio, rimuovere la risma di carta dal raccoglitore.
Rete	Le comunicazioni avvengono tramite un'interfaccia di rete.
Rete <x></x>	Le comunicazioni avvengono tramite un'interfaccia di rete.
Rimuovere carta da raccoglitore uscita standard	Rimuovere i supporti dal raccoglitore standard.
Rimuovere materiali consumo colore	La stampante è impostata sulla modalità Solo nero in Menu Configuraz, nella voce di menu Modalità di stampa.
	 Rimuovere tutte le cartucce toner a colori e le unità fotoconduttore a colori
	 Premere ▼ fino a visualizzare √ Continua, quindi premere ④ per annullare il messaggio e stampare in modalità Solo nero. Annullare il processo corrente.
	• Per ulteriori informazioni, consultare la Guida per l'utente.
Ripristinare processi in attesa?	 Premere ▼ fino a visualizzare √ Continua, quindi premere ④ per ripristinare tutti i processi Stampa e mantieni sul disco fisso. Premere ▼ fino a visualizzare √ Non ripristinare, quindi premere ④ per eliminare tutti i processi Stampa e mantieni.
Ripristino disco x/5 yyy% NON SPEGNERE	Avvertenza Non spegnere la stampante durante la visualizzazione di questo messaggio.
	È in corso il tentativo di ripristino del disco fisso. Il ripristino del disco avviene in cinque fasi; sul display del pannello operatore viene visualizzata la percentuale di completamento della fase corrente.
	Attendere che il messaggio venga annullato.
Ripristino	Attendere che il messaggio venga annullato.
impostazioni di fabbrica in corso	Nota Quando vengono ripristinate le impostazioni di fabbrica:
	 Tutte le risorse trasferite (font, macro, set di simboli) memorizzate nella stampante vengono eliminate.
	Tutte le impostazioni di menu vengono ripristinate ai valori predefiniti di febbrico, transci.
	 L'impostazione Lingua schermo nel menu "Impostazioni".
	 Tutte le impostazioni dei menu "Parallela", "Seriale", "Rete", "Infrarossi", "LocalTalk", "USB" e "Fax".
Ripristino processi in attesa x/y	 Attendere che il messaggio venga annullato. Premere ▼ fino a visualizzare √ Interrompi ripristino, quindi premere () per eliminare tutti i processi Stampa e mantieni non ripristinati.
	Nota \mathbf{x} indica il numero di processi ripristinati, mentre \mathbf{y} indica il numero totale di processi da ripristinare.
Ripristino stampante in corso	Attendere che il messaggio venga annullato.
Risparmio energia	 Inviare il processo in stampa. Premere perché la stampante raggiunga la temperatura necessaria per il normale funzionamento e visualizzi il messaggio Pronta.

Messaggio	Intervento
Seriale <x></x>	Le comunicazioni avvengono tramite un'interfaccia seriale.
Stampa in corso	Attendere che il messaggio venga annullato.
Stampante bloccata, immetti PIN sblocco	Il pannello operatore è bloccato. Immettere il numero PIN corretto per sbloccare il pannello operatore.
Svuotam. buffer in corso	Attendere che il messaggio venga annullato.
USB	È in corso l'elaborazione dei dati sulla porta USB specificata.
USB <x></x>	È in corso l'elaborazione dei dati sulla porta USB specificata.
Vassoio <x> in esaur.</x>	Per annullare il messaggio, aggiungere il supporto nel vassoio.
Vassoio <x> mancante</x>	Inserire il vassoio.
Vassoio <x> vuoto</x>	Per annullare il messaggio, caricare il supporto nel vassoio.
Visual. mat. consumo	Visualizza il livello attuale di tutti i materiali di consumo della stampante.
1565 Errore emulaz. Caricare opzione emulazione	Il messaggio viene eliminato automaticamente entro 30 secondi e l'emulatore trasferito sulla scheda firmware viene disattivato. Scaricare la versione corretta dell'emulatore dal sito Web Lexmark.
31 Cartuccia <colore> mancante o difettosa</colore>	Rimuovere la cartuccia di toner specificata, quindi riporla nella posizione corretta.
32 Sostituire cartuccia <colore> non supportata</colore>	Rimuovere la cartuccia di toner non supportata e installarne una supportata.
34 Supporto errato	 Caricare il supporto appropriato nell'origine selezionata. Premere ▼ fino a visualizzare √ Continua, quindi premere ④ per annullare il messaggio e stampare il processo utilizzando un'altra origine carta.
34 Carta corta	 Premere ▼ fino a visualizzare √ Continua, quindi premere ④ per annullare il messaggio e continuare a stampare. La pagina che ha causato l'invio del messaggio non viene ristampata automaticamente. Verificare le guide della larghezza e della lunghezza dei vassoi per assicurare il corretto caricamento del supporto. Assicurarsi che il processo di stampa richieda un supporto di dimensioni corrette. Modificare l'impostazione Dimensioni carta a seconda delle dimensioni del supporto utilizzato. Se Dimens. al. multiuso è impostato su Universale, assicurarsi che la larghezza del supporto sia adeguata ai dati formattati. Annullare il processo corrente.
35 Memoria insufficiente per supportare funzione Salva risorse 37 Memoria insufficiente per fascicolare processo	 Premere ▼ fino a visualizzare √ Continua, quindi premere ④ per disattivare Salva risorse e continuare a stampare. Per attivare Salva risorse dopo l'invio di questo messaggio: Verificare che i buffer di collegamento siano impostati su Automatico, quindi uscire dai menu per attivare le modifiche apportate ai buffer di collegamento. Quando viene visualizzato il messaggio Pronta, attivare Salva risorse. Installare memoria aggiuntiva. Premere ▼ fino a visualizzare √ Continua, quindi premere ④ per stampare la parte del processo già salvata in memoria e avviare la fascicolazione delle restanti parti. Annullare il processo corrente.

Messaggio	Intervento
37 Memoria insufficiente per deframmentare memoria Flash	 Premere ▼ fino a visualizzare √ Continua, quindi premere ∢ per interrompere la deframmentazione e continuare a stampare. Eliminare i font, le macro e gli altri dati dalla memoria della stampante. Installare memoria aggiuntiva nella stampante.
37 Memoria insufficiente, eliminati	La stampante ha eliminato alcuni processi in attesa per poter elaborare i
	Premere $\mathbf{\nabla}$ fino a visualizzare $\sqrt{\text{Continua}}$, quindi premere $\mathbf{\mathcal{P}}$ per annullare il messaggio.
37 Memoria insufficiente, persi alcuni processi in attesa	Non è possibile ripristinare alcuni o tutti i processi riservati o in attesa sul disco fisso.
-	Premere $\mathbf{\nabla}$ fino a visualizzare $\sqrt{\texttt{Continua}}$, quindi premere \mathfrak{P} per annullare il messaggio.
38 Memoria piena	 Premere ▼ fino a visualizzare √ Continua, quindi premere per annullare il messaggio e continuare a stampare. È possibile che il processo non venga stampato correttamente. Annullare il processo corrente. Installare memoria aggiuntiva nella stampante.
39 Pagina troppo complessa per la stampa	 Premere ▼ fino a visualizzare √ Continua, quindi premere per annullare il messaggio e continuare a stampare. È possibile che il processo non venga stampato correttamente. Annullare il processo corrente. Installare memoria aggiuntiva nella stampante.
50 Errore font PPDS	 Premere ▼ fino a visualizzare √ Continua, quindi premere per annullare il messaggio e continuare a stampare. È possibile che il processo non venga stampato correttamente. Annullare il processo corrente.
51 Rilevata Flash difettosa	Premere V fino a visualizzare V Continua, quindi premere V per annullare il messaggio e continuare a stampare.
	Prima di poter trasferire eventuali risorse nella memoria Flash, installare una nuova memoria Flash.
52 Spazio non sufficiente nella memoria Flash per le risorse	 Premere ▼ fino a visualizzare √ Continua, quindi premere ④ per annullare il messaggio e continuare a stampare.
	Le macro e i font trasferiti non ancora memorizzati nella memoria Flash vengono eliminati.
	 Eliminare i font, le macro e gli altri dati trasferiti nella memoria Flash. Installare una scheda di memoria Flash con capacità maggiore.
53 Flash non formattata	Premere ▼ fino a visualizzare ✓ Continua, quindi premere ④ per annullare il messaggio e continuare a stampare.
	Prima di memorizzare eventuali risorse, formattare la memoria Flash. Se il messaggio di errore non viene annullato, è possibile che la memoria Flash sia difettosa e che occorra sostituirla.
54 Errore opzione seriale <x></x>	 Verificare che il collegamento seriale sia configurato correttamente e che il cavo utilizzato sia appropriato. Assicurarsi che i parametri dell'interfaccia seriale (protocollo, baud, parità e bit di dati) siano impostati correttamente sulla stampante e sul computer host. Premere ▼ fino a visualizzare √ Continua, quindi premere ④ per annullare il messaggio e continuare a stampare. È possibile che il processo non venga stampato correttamente. Spegnere e riaccendere la stampante per ripristinarla.

Messaggio	Intervento
54 Errore sw rete <x> 54 Errore sw di rete standard</x>	 Premere fino a visualizzare Continua, quindi premere per annullare il messaggio e continuare a stampare. È possibile che il processo non venga stampato correttamente. Programmare il nuovo firmware per l'interfaccia di rete. Ripristinare la stampante.
55 Opzione non supportata siot <x></x>	 Spegnere la stampante. Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa. Rimuovere la scheda opzionale non supportata. Collegare il cavo di alimentazione a una presa dotata di messa a terra. Accendere la stampante.
56 Porta parallela <x> disabilitata</x>	• Premere 🛡 fino a visualizzare 🗸 Continua, quindi premere 🕢
56 Porta parallela standard disabilitata	 per annullare il messaggio. I dati ricevuti tramite la porta parallela vengono eliminati. Verificare che la voce di menu Buffer parallela non sia impostata su Disabilitato.
56 Porta seriale <x> disabilitata</x>	 Premere ▼ fino a visualizzare √ Continua, quindi premere per annullare il messaggio. I dati ricevuti tramite la porta seriale vengono eliminati. Verificare che la voce di menu Buffer seriale non sia impostata su Disabilitato.
56 Porta USB standard disabilitata	 Premere ▼ fino a visualizzare √ Continua, quindi premere per annullare il messaggio. I dati ricevuti tramite la porta USB vengono eliminati. Verificare che la voce di menu Buffer USB non sia impostata su Disabilitato.
58 Troppe opzioni Flash installate	 Spegnere la stampante e scollegare i cavi. Rimuovere la memoria Flash in eccesso. Ricollegare la stampante e accenderla.
58 Troppi vassoi collegati	 Spegnere la stampante e scollegare i cavi. Rimuovere i cassetti aggiuntivi. Ricollegare la stampante e accenderla.
61 Rimuovere disco difettoso	 Premere ▼ fino a visualizzare √ Continua, quindi premere ④ per annullare il messaggio e continuare a stampare. Installare un nuovo disco fisso prima di effettuare altre operazioni.
62 Disco fisso pieno	 Premere ▼ fino a visualizzare √ Continua, quindi premere per annullare il messaggio e continuare l'operazione. Tutte le informazioni non ancora memorizzate nel disco fisso vengono eliminate. Eliminare i font, le macro e gli altri dati trasferiti sul disco fisso. Installare un disco fisso con capacità maggiore.
63 Disco fisso non formattato	 Premere ▼ fino a visualizzare √ Continua, quindi premere ④ per annullare il messaggio e continuare a stampare. Eseguire la formattazione del disco. Se il messaggio di errore non viene annullato, è possibile che il disco fisso sia difettoso e che occorra sostituirlo.
64 Formato disco non supportato	 Premere ▼ fino a visualizzare √ Continua, quindi premere ④ per annullare il messaggio e continuare a stampare. Eseguire la formattazione del disco. Se il messaggio di errore non viene annullato, è possibile che il disco fisso sia difettoso e che occorra sostituirlo.

Messaggio	Intervento
80 Unità di fusione in esaurimento	 Premere ▼ fino a visualizzare √ Continua, quindi premere Ø per annullare il messaggio e continuare a stampare. Ordinare un'unità di fusione di ricambio. Quando la qualità di stampa risulta ridotta, sostituire l'unità di fusione facendo riferimento al foglio di istruzioni in dotazione con l'unità di fusione di ricambio.
80 Sostituire unità di fusione	Sostituire l'unità di fusione facendo riferimento al foglio di istruzioni in dotazione con l'unità di fusione di ricambio.
82 Contenitore toner scarto quasi pieno	 Premere ▼ fino a visualizzare √ Continua, quindi premere ④ per annullare il messaggio e continuare a stampare. Ordinare immediatamente un contenitore toner di scarto.
82 Sostituire contenitore toner di scarto	Sostituire il contenitore del toner di scarto facendo riferimento al foglio di istruzioni in dotazione con il contenitore di ricambio.
82 Contenitore toner di scarto mancante	Inserire un contenitore del toner di scarto.
83 Nastro di trasferimento mancante	Inserire il nastro di trasferimento.
83 Nastro di trasferimento in esaurimento	 Premere ▼ fino a visualizzare √ Continua, quindi premere Ø per annullare il messaggio e continuare a stampare. Ordinare un nastro di trasferimento di ricambio. Quando la qualità di stampa risulta ridotta, sostituire il nastro di trasferimento facendo riferimento al foglio di istruzioni in dotazione con il nastro di ricambio.
83 Sostituire nastro di trasferimento	Sostituire il nastro di trasferimento facendo riferimento al foglio di istruzioni in dotazione con il nastro di ricambio. Azzerare il contatore interno della stampante relativo al nastro di trasferimento.
84 Fotoconduttore <colore> in esaurimento</colore>	 Premere ▼ fino a visualizzare √ Ignora, quindi premere
84 Sostituire unità fotoconduttore <colore></colore>	Sostituire l'unità fotoconduttore specificata facendo riferimento al foglio di istruzioni in dotazione con l'unità di ricambio.
84 Unità fotoconduttore <colore> mancante</colore>	Inserire l'unità fotoconduttore specificata.
87 Unità di fusione mancante	Inserire l'unità di fusione.
88 Cartuccia <colore> in esaurimento</colore>	 Sostituire la cartuccia di toner specificata. Premere ▼ fino a visualizzare √ Continua, quindi premere ④ per annullare il messaggio e continuare a stampare.
88 Sostituire cartuccia <colore></colore>	 Sostituire la cartuccia di toner specificata. Premere ▼ fino a visualizzare √ Continua, quindi premere ④ per annullare il messaggio e continuare a stampare.

Messaggio	Intervento
200.yy Inceppamento carta 201.yy Inceppamento carta 202.yy Inceppamento carta 203.yy Inceppamento carta 230.yy Inceppamento carta 241.yy Inceppamento carta 242.yy Inceppamento carta 250.yy Inceppamento carta	 Rimuovere gli inceppamenti dal percorso carta. Dopo aver rimosso gli inceppamenti dal percorso carta, premere per riprendere la stampa.
900-999 <messaggio> di assistenza</messaggio>	 Spegnere la stampante. Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa. Controllare tutti i collegamenti dei cavi. Collegare il cavo di alimentazione a una presa dotata di messa a terra. Riaccendere la stampante. Se l'errore si verifica di frequente, rivolgersi all'assistenza tecnica indicando il numero del messaggio e descrivendo il problema.



Numeri

1565 Errore emulaz. Caricare opzione emulazione 54

- 200.yy Inceppamento carta 58
- 201.yy Inceppamento carta 58
- 202.yy Inceppamento carta 58
- 203.yy Inceppamento carta 58
- 230.yy Inceppamento carta 58
- 241.yy Inceppamento carta 58
- 242.yy Inceppamento carta 58
- 250.yy Inceppamento carta 58
- 31 Cartuccia <colore> mancante o difettosa 54
- 32 Sostituire cartuccia <colore> non supportata 54
- 34 Carta corta 54
- 34 Supporto errato 54
- 35 Memoria insufficiente per supportare funzione Salva risorse 54
- 37 Memoria insufficiente per deframmentare memoria Flash 55
- 37 Memoria insufficiente per fascicolare processo 54
- 37 Memoria insufficiente, eliminati alcuni proc. in attesa 55
- 37 Memoria insufficiente, persi alcuni processi in attesa 55
- 38 Memoria piena 55
- 39 Pagina troppo complessa per la stampa 55
- 50 Errore font PPDS 55
- 51 Rilevata Flash difettosa 55
- 52 Spazio non sufficiente nella memoria Flash per le risorse 55
- 53 Flash non formattata 55
- 54 Errore <x> software rete 56
- 54 Errore opzione <x> seriale 55
- 54 Errore sw di rete standard 56
- 55 Opzione non supportata slot <x> 56
- 56 Porta parallela <x> disabilitata 56
- 56 Porta parallela standard disabilitata 56
- 56 Porta seriale <x> disabilitata 56
- 56 Porta USB standard disabilitata 56
- 58 Troppe opzioni Flash installate 56
- 58 Troppi vassoi collegati 56
- 61 Rimuovere disco difettoso 56
- 62 Disco fisso pieno 56
- 63 Disco fisso non formattato 56
- 64 Formato disco non supportato 56 80 Sostituire unità di fusione 57
- 80 Unità di fusione in esaurimento 57
- 82 Contenitore toner di scarto mancante 57
- 82 Contenitore toner scarto quasi pieno 57

82 Sostituire contenitore toner di scarto 57 83 Nastro di trasferimento in esaurimento 57 83 Nastro di trasferimento mancante 57 83 Sostituire nastro di trasferimento 57 84 Fotoconduttore <colore> in esaurimento 57 84 Sostituire unità fotoconduttore <colore> 57 84 Unità fotoconduttore <colore> mancante 57 87 Unità di fusione mancante 57 88 Cartuccia <colore> in esaurimento 57 88 Sostituire cartuccia <colore> 57 900–999 <messaggio> di assistenza 58

Α

Abilitazione menu in corso 49 Adatta automaticam. 37 Adatta pagina 32 Affina immagine 32 Alcuni processi in attesa sono stati persi 49 Allarme 19 Allarme cartuccia 19 Controllo allarme 19 Altezza verticale 15 Annotazioni 32 Annullamento in corso 49 Annullamento non disponibile 49 AppleTalk 47 Area di stampa 22 Attiva AppleTalk 47 LexLink 47 NetWare 47 attivazione fronte/retro 23 Attivazione modifiche menu in corso 49 Azzeramento cont. unità fusione 49

В

Baud 46 Bilanciamento colore 28 Bit di dati 46 Bordo multipagina 26 Buffer di rete 39 Buffer parallela 43 Buffer processo Parallela 43 Rete 40 Seriale 45 USB 41 Buffer seriale 45 Buffer USB 41 Burst di pacchetti, NetWare 47

С

Calibrazione in corso 49 Cambia <origine> in <dimensioni> 49 Cambia <origine> in <dimensioni> <tipo> 49 Cambia <origine> in <nome tipo personalizzato> 49 Cambia <origine> in <stringa personalizzata> 49 Campioni colore 28 Carica <origine> con < stringa personalizzata> 50 Carica <origine> con <formato> 49 Carica <origine> con <formato> <tipo> 50 Carica <origine> con <nome tipo personalizzato> 50 Carica alim. manuale con <formato> 50 Carica alim. manuale con <nome tipo personalizzato> 50 Carica alim. manuale con <stringa personalizzata> 50 Carica alim. manuale con <tipo> <formato> 50 Caricamento carta 14 Chiudere sport, superiore, Chiudere sport, inferiore, 50 Cifratura disco in corso yyy% NON SPEGNERE 51 Codice motore non valido 51 Codice rete non valido 51 Collegamenti, Guida 48 Colore manuale 29 colore, campioni 28 colore, regolazione 29 Configura MU 12 Contabilità processi 22 contabilità, statistiche 31 Contrasto LCD 31 Contrasto RGB 28 Copertura stimata 31 Correzione colore 27

D

Deframmenta Flash 31 Deframmentazione Flash NON SPEGNERE 51 Destinaz. trasferim. 22 Difetti stampa, Guida 48 Dimens. al. multiuso 10 Dimensioni busta manuale 11 Dimensioni carta 10 Dimensioni carta manuale 11 Dimensioni font, HTML 36 Dimensioni margini, HTML 36 Dimensioni vassoio <x> 10 directory, stampa 17 direzionale, pulsante 6 Direzione alimentaz. 15 Disabilitazione DLE in corso 51 Disabilitazione menu in corso 51 Disco danneggiato 51 disco, formattazione 31 display 6

Ε

Elenco profili 16 Elimina 51 Elimina tutti i processi riservati 51 Elimina tutto 51 Eliminazione in corso 51 Eliminazione stat. contabilità processi 51 energia, risparmio 19 Errore sistema interno Ricaricare certificati di protezione 51 Errore sistema interno Ricaricare segnalibri 51 Errore stampa PS 32 Esegui DSR 46 Esegui inizializzazione, Parallela 43 Ethernet 802.2, NetWare 47 Ethernet 802.3. NetWare 47 Ethernet SNAP, NetWare 47 Ethernet Tipo II, NetWare 47

F

Fascicolazione 25 fascicolazione, attivazione 25 Flash, deframmentazione 31 Flash, formattazione 30 Fogli separatori 25 font, stampa 17 Fonte/retro 23 Formatta disco 31 Formatta Flash 30 Formattazione disco in corso yyy% NON SPEGNERE 51 Formattazione Flash NON SPEGNERE 52 fronte/retro, rilegatura 24

G

Gateway ENA, USB 42 Gestione remota attiva NON SPEGNERE 52 Grana carta 12 Guida Collegamenti 48 Difetti stampa 48 Guida ai mat. di cons. 48 Guida alla stampa 48 Guida allo spostam. 48 Guida informativa 48 Guida supporti 48 Mappa dei menu 48 Qualità colore 48 Qualità di stampa 48 Stampa tutto 48 Guida ai mat. di cons, Guida 48 Guida alla stampa, Guida 48 Guida allo spostam., Guida 48 Guida informativa, Guida 48 Guida supporti, Guida 48

Indice

Η

HTML dimensioni font 36 dimensioni margini 36 modifica delle proporzioni 36 nome font 36 orientamento 36 sfondi 36

I

I menu sono disabilitati 52 Immetti PIN 52 Immetti PIN blocco 52 Imposta zona, AppleTalk 47 Impostaz. emulaz. PCL 34 CR automat. dopo LF 34 Dimensioni in punti 34 Larghezza A4 34 LF automat. dopo CR 34 Orientamento 34 Passo 34 Righe per pagina 34 Impostazione generale 15 Impostazioni 18 impostazioni emulazione PCL 34 Impostazioni fabbrica 23, 30 In attesa 52 Indirizzo ENA, USB 42 Inoltro selezione 52 Inserire vassoio <x> 52 Installazione richiesta 52 Intensità toner 27 Inverti 37 IPv6 38

L

Larghezza verticale 15 LexLink 47 Lingua schermo 18 Linguaggio stampante 21 luce, spia 5 Luminosità RGB 28

Μ

Mappa dei menu, Guida 48 Menu Carta 9 Menu Finitura 23 Menu HTML 36 Menu Impostazioni 18 Menu Impostazioni 18 Menu Mat. consumo 7 Cartuccia ciano 7 Cartuccia giallo 7 Cartuccia magenta 7

Cartuccia nero 8 Contenitore toner di scarto 8 Nastro trasferimento 8 Sost. mat. consumo 7 Unità di fusione 8 Unità fotoconduttore ciano 8 Unità fotoconduttore giallo 8 Unità fotoconduttore magenta 8 Unità fotoconduttore nero 8 Menu PCL 33 Menu PDF 32 Menu PostScript 32 Menu Qualità 26 Menu Utilità 30 menu, schema 4 Migliora linee sottili 30 Modalità NSQ/GSQ, NetWare 47 Modalità stampa 26 modifica delle proporzioni dell'immagine 37 Modo NPA Parallela 42 Rete 39 Seriale 45 **USB 41** Modo parallelo 2 43

Ν

Nessun processo 52 Nessun processo in attesa 52 Nessun processo trovato 52 Netmask ENA, USB 42 NetWare 46 Nome font, HTML 36 Nome font, PCL 33 Numero copie 52 Numero copie, specifica del numero 24

0

Occupata 52 operatore, pannello 5 Ordine multipagina 26 Orientamento 37 orientamento immagine 37 Orientamento, HTML 36 Origine font, PCL 33 Origine predefinita 9 Origine separatore 25

Ρ

Pag. impost. NetWare 17 Pagina impost. menu 16 Pagina impost. rete 16 Pagina impostazioni, NetWare 17 Pagine bianche 24 Pagine del menu Guida 48 pannello operatore 5

Parallela 42, 52 Parallela <x> 42, 52 Parità 46 PCL, nome font 33 PCL, origine font 33 PCL, rinumerazione vassoio 35 PCL, set di simboli 33 Peso carta 14 PIN max non valido 37 PIN non valido 52 Porte di rete 38 Priorità font 32 processi in attesa, rimozione 30 Programmazione codice sistema in corso NON SPEGNERE 52 Programmazione disco in corso NON SPEGNERE 53 Programmazione Flash NON SPEGNERE 53 Pronta 53 Proporzioni 37 Protezione 37 Protocollo seriale 45 Protocollo, interfaccia parallela 43 PS binario MAC Parallela 44 Rete 40 USB 41 pulsante Indietro 5 Menu 5 Seleziona 6 Stop 5 pulsanti direzionali 6

Q

Qualità colore, Guida 48 Qualità di stampa, Guida 48

R

Raccogl. std. pieno 53 Recupero stampa 21 Proseguimento autom. 21 Protezione pagina 21 Rimozione inceppam. 21 Regolazione colore 29 Report 16 Rete 53 Rete <x> 53 rete <x> 39 Rete standard 39 Rilegatura fronte/retro 24 rilevamento automatico delle dimensioni 10 Rimuovere carta da raccoglitore uscita standard 53 Rimuovere materiali consumo colore 53 Rimuovi proc. in attesa 30 Rinumera vassoio Assegna aliment. MU 35

Assegna busta manuale 35 Assegna carta man. 35 Ripristina val. predef. 35 Visual. impostaz. fabbr. 35 Rinumera vassoio, PCL 35 Ripristinare processi in attesa? 53 Ripristino disco x/5 yyy% NON SPEGNERE 53 ripristino impostazioni 23 Ripristino impostazioni di fabbrica in corso 53 Ripristino processi in attesa x/y 53 Ripristino stampante in corso 53 Risoluzione stampa 27 Risparmio colore 27 Risparmio energia 19, 53 Robust XON 45

S

Salva risorse 22 Saturazione RGB 28 Scadenza processo 37 Scala, HTML 36 schema, menu 4 schermo, lingua 18 Seriale 44 Seriale <x> 44, 54 Set di simboli. PCL 33 Sfondi, HTML 36 SmartSwitch PCL Parallela 42 Rete 39 Seriale 44 **USB** 40 SmartSwitch PS Parallela 42 Rete 39 Seriale 44 USB 40 Sostituisci dimensioni 12 spia luminosa 5 stampa di annotazioni 32 Stampa directory 17 Stampa font 17 Stampa in corso 54 Stampa multipagina 25 Stampa tutto, Guida 48 Stampante bloccata, immetti PIN sblocco 54 stampante, linguaggio 21 statistiche 22 Statistiche contabilità 31 Statistiche periferica 16 Stato avanzato, interfaccia parallela 43 Svuotam. buffer in corso 54

Т

TCP/IP 38 Timeout 20 Timeout attesa 20 Timeout schermo 20 Timeout stampa 20 tipi di carta, personalizzati 15 Tipi personalizzati 15 Tipo alimentatore MU 11 Tipo busta manuale 11 Tipo carta manuale 11 Tipo di carta 10 Tipo vassoio <x> 10 Traccia esadecimale 31

U

Unità di misura 15 Universale, dimensione carta 15 USB 54 USB <x> 40, 54 USB standard 40

V

Vassoio <x> in esaur. 54 Vassoio <x> vuoto 54 Vassoio <x> mancante 54 Vista multipagina 26 Visual. mat. consumo 54 Visual. mod. stampa, NetWare 46 Visualizza indirizzo, AppleTalk 47 Visualizza nome login, NetWare 46 Visualizza nome, AppleTalk 47 Visualizza numero rete, NetWare 46 Visualizza soprannome, LexLink 47

Х

Rinumera vassoio 35