

X850e, X852e y X854e

Guía de menús y mensajes



Enero de 2006

www.lexmark.com

Lexmark y Lexmark con diamante son marcas comerciales de Lexmark International, Inc., registradas en los Estados Unidos y/o en otros países. © 2006 Lexmark International, Inc. Reservados todos los derechos. 740 West New Circle Road Lexington, Kentucky 40550

Edición: Enero de 2006

El siguiente párrafo no tiene vigencia en aquellos países en los que estas disposiciones entren en conflicto con las leyes locales: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. PROPORCIONA ESTA PUBLICACIÓN "TAL COMO ESTÁ" SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, NI EXPRESA NI IMPLÍCITA, INCLUIDA PERO NO LIMITADA A LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIDAD O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO. En algunos estados no se permite la renuncia de garantías implícitas o explícitas en determinadas transacciones, por lo que puede que esta declaración no se aplique.

La presente publicación puede incluir imprecisiones técnicas o errores tipográficos. De forma periódica, se realizan modificaciones en la información aquí contenida; dichas modificaciones se incorporarán en ediciones posteriores. En cualquier momento se pueden realizar mejoras o cambios en los productos o programas descritos.

Si desea realizar algún comentario sobre esta publicación, puede dirigirse a Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, EE.UU. En el Reino Unido e Irlanda, envíelos a Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. Lexmark puede utilizar o distribuir cualquier información que suministre de la forma que crea conveniente sin que ello implique ninguna obligación. Puede adquirir copias de las publicaciones relacionadas con este producto llamando al 1-800-553.9727. En el Reino Unido e Irlanda, llame al +44 (0)8704 440 044. En los demás países, póngase en contacto con el establecimiento de venta.

Las referencias en esta publicación a productos, programas o servicios no implican que el fabricante pretenda ponerlos a disposición en todos los países en los que opera. Cualquier referencia a un producto, un programa o un servicio no implica que sólo se deba utilizar dicho producto, programa o servicio. En su lugar, se puede utilizar cualquier producto, programa o servicio de funcionalidad equivalente que no infrinja ningún derecho de propiedad intelectual existente. Es responsabilidad del usuario la evaluación y verificación de funcionamiento iunto con otros productos, programas o servicios, a excepción de los designados expresamente por el fabricante.

Lexmark, Lexmark con diamante, MarkNet, MarkTrack y MarkVision son marcas comerciales de Lexmark International, Inc., registradas en EE.UU. y/o en otros países.

PCL[®] es una marca comercial registrada de Hewlett-Packard Company. PostScript[®] es una marca comercial registrada de Adobe Systems Incorporated.

Los siguientes términos son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas compañías:

Albertus	The Monotype Corporation plc	ITC Lubalin Graph	International Typeface Corporation
Antique Olive	Monsieur Marcel OLIVE	ITC Mona Lisa	International Typeface Corporation
Apple-Chancery	Apple Computer, Inc.	ITC Zapf Chancery	International Typeface Corporation
Arial	The Monotype Corporation plc	Joanna	The Monotype Corporation plc
CG Times	Basada en Times New Roman bajo licencia de The Monotype Corporation plc, es un producto de Agfa Corporation	Marigold	Arthur Baker
Chicago	Apple Computer, Inc.	Monaco	Apple Computer, Inc.
Clarendon	Linotype-Hell AG y/o sus subsidiarias	New York	Apple Computer, Inc.
Eurostile	Nebiolo	Oxford	Arthur Baker
Geneva	Apple Computer, Inc.	Palatino	Linotype-Hell AG y/o sus subsidiarias
GillSans	The Monotype Corporation plc	Stempel Garamond	Linotype-Hell AG y/o sus subsidiarias
Helvetica	Linotype-Hell AG y/o sus subsidiarias	Taffy	Agfa Corporation
Hoefler	Jonathan Hoefler Type Foundry	Times New Roman	The Monotype Corporation plc
ITC Avant Garde Gothic	International Typeface Corporation	Univers	Linotype-Hell AG y/o sus subsidiarias
ITC Bookman	International Typeface Corporation	© 2006 Lexmark Internat Reservados todos los d UNITED STATES GOVER This software and any acc agreement are commercia developed exclusively at p	tional, Inc. erechos. NMENT RIGHTS ompanying documentation provided under this al computer software and documentation rivate expense.



Capítulo 1: Uso de los menús de la impresora multifunción	5
Explicación del panel de control de la impresora multifunción (MFP)	5
Pantalla de inicio	8
Liso de los botones de la pantalla táctil I CD	10
Pontalla do muestra uno	11
Información sobre botones de la pantalla táctil I CD	
Pantalla de muestra dos	
Información sobre botones de la pantalla táctil I CD	
Otros botones de la pantalla táctil I CD	15
Características	
Menús	17
Mana de menús	17
Mapi Dapal	
l'amano/tipo de papel	
Sustituir tamano	
lipos personalizados	
Nombres personalizados	
Nombres de salidas personalizadas	
Conf. universal	
Instalación de salida	
Red/Puertos	
TCP/IP	
IPv6	
Configuración de servidor de e-mail	
Inalámbrico	
Red estándar o Red <x></x>	
USB estándar y USB <x></x>	
Paralelo estándar o Paralelo <x></x>	
Serie <x></x>	
NetWare	
AppleTalk	
LexLink	
Valores	
Valores generales	
Valores de copia	
Valores de fax	61
Valores de e-mail	73
Valores de FTP	77
Valores de impresión	
Seguridad	
Definir fecha/hora	

Páginas de ayuda	
Administración de métodos abreviados	108
Capítulo 2: Explicación de los mensajes de la impresora multifunción	110
Mensajes de estado	110
Mensajes de estado del fax	115
Mensajes de cancelación de trabajos	115
Mensajes de PIN y contraseña	116
Mensajes de los botones Copiar, E-mail, Fax, FTP y Digitalizar	
Mensajes de atención	117
Mensajes de transición de funciones desactivadas	135
Índice	136



La mayoría de los valores de impresión se pueden cambiar desde la aplicación en uso o desde el controlador de impresión. Los valores que cambie desde la aplicación o el controlador de impresión sólo se aplican al trabajo que se va a enviar a la impresora multifunción.

Los cambios realizados en los valores de impresión desde una aplicación anulan los realizados desde el panel de control.

Si no puede cambiar algún valor desde la aplicación, utilice el panel de control de la impresora multifunción, MarkVision™ Professional o las páginas del servidor Web incorporado (EWS). El cambio de un valor desde alguno de estos lugares, lo convierten en un valor predeterminado.

El panel de control de la impresora multifunción está formado por:



Llamada	Elemento del panel de control	Función	
1	LCD	Pantalla de crista pantalla de inicio Permite hacer se	al líquido (LCD) que muestra botones de la , menús, elementos de menú y valores. lecciones en Copiar, Fax, etc.
2	Indicador	Proporciona infor multifunción utiliz	mación sobre el estado de la impresora cando los colores rojo y verde.
		Estado	Indica
		Desactivado	La impresora multifunción está apagada.
		Verde con parpadeo	La impresora multifunción se está calentando, está procesando datos o imprimiendo un trabajo.
		Verde fijo	La impresora multifunción está encendida, pero inactiva.
		Rojo fijo	Es necesaria la intervención del operador.
3	0–9 Nota: se denominan "teclado numérico".	Pulse estos boto pantalla LCD ten números. De igua teléfono en los fa	nes para introducir números cuando la ga un campo que acepte la entrada de al forma, utilícelos para marcar números de xes.
		Nota: si pulsa un sin pulsar el botó se cambia la can	número mientras está en la pantalla de inicio n # en primer lugar, se abre el menú Copiar y tidad de copia.
4	# (almohadilla o carácter de número)	Pulse este botón	:
		 Para un identif En los número introdúzcalo de En la pantalla Fax, el elemer elemento de m métodos abrev 	ficador de método abreviado. os de teléfono. En los números de fax con #, os veces: ##. de inicio, el elemento de menú Lista Destinos nto de menú Lista Destinos E-mail o el nenú Lista Perfiles para acceder a los viados.
5	Pausa de marcado	Púlselo para que segundos en un menú Fax o con l	haya una pausa de marcado de dos o tres número de fax. El botón sólo funciona en el las funciones de fax.
		Púlselo en la pan de fax.	talla de inicio para volver a marcar un número
		Cuando se pulsa una función de fa error.	la pausa de marcado fuera del menú Fax, de x o de la pantalla de inicio, suena un pitido de
		Al enviar un fax, e se representa me	en el campo Fax para, una pausa de marcado ediante una coma (,).
6	Borrar todo	En los menús de cancela todos los devuelve la impre	funciones, como copiar, fax, e-mail y FTP, s cambios que no se hayan enviado y esora multifunción a la pantalla de inicio.
		En cualquier otro está Lista, resta continuación, dev de inicio.	o menú mientras la impresora multifunción aura los valores predeterminados y, a vuelve la impresora multifunción a la pantalla

Llamada	Elemento del panel de control	Función
7	Empezar	Púlselo para iniciar el trabajo indicado en el panel de control. Desde la pantalla de inicio, púlselo para iniciar un trabajo de copia con los valores predeterminados. Si se pulsa mientras un trabajo pasa por el escáner, el botón no funciona.
8	Parar	Al pulsarlo se para la impresión o la digitalización. Durante un trabajo de digitalización, el escáner termina de digitalizar la página actual y, a continuación, se para, lo que significa que el papel puede permanecer en el alimentador automático de documentos (ADF). Durante un trabajo de impresión, se despeja el trayecto del material de impresión antes de que se pare la impresión. El mensaje Deteniendo aparece en el panel de control durante este proceso.
9	Retroceso	Si ha accedido al menú Copiar, pulsando el botón Copiar, pulse el botón Retroceso para eliminar el dígito situado más a la derecha del recuento de copias. El valor predeterminado 1 aparece si se elimina el número completo pulsando el botón Retroceso varias veces. En la lista de destinos de fax, pulse el botón Retroceso para eliminar el dígito situado más a la derecha de un número introducido manualmente. También permite eliminar una entrada de método abreviado completa. Una vez eliminada una línea entera, al pulsar otra vez el botón Retroceso el cursor sube una línea. En la lista de destinos de e-mail, pulse este botón Retroceso para eliminar el carácter situado a la izquierda del cursor. Si la entrada está en un método abreviado, se elimina la entrada entera.
10	Asterisco (*)	Se puede utilizar como parte de un número de fax o como un carácter alfanumérico.
11	Dispositivo de la interfaz directa USB	El dispositivo de la interfaz directa bus serie universal (USB) del panel de control se utiliza para conectar un dispositivo USB de memoria flash e imprimir archivos con formato PDF (Portable Document Format) [archivo .pdf], JPEG (Joint Photographic Experts Group) [archivo .jpeg o .jpg], TIFF (Tagged Image File Format) [archivo .tiff o .tif], GIF (Graphics Interchange Format) [archivo .gif], BMP (Basic Multilingual Plane) [archivo .bmp], PNG (Portable Network Graphics) [archivo .png], PCX (PiCture eXchange) [archivo .pcx] y (PC Paintbrush File Format) [archivo .dcx]. La interfaz directa de USB también puede utilizarse para digitalizar un documento en un dispositivo USB de memoria flash con formato PDF, TIFF o JPEG.

Pantalla de inicio

Después de encender la impresora multifunción y de un corto período de calentamiento, la pantalla LCD muestra la siguiente pantalla básica que se conoce como "pantalla de inicio". Utilice los botones de la pantalla de inicio de la pantalla táctil LCD para abrir un menú. Una vez en el menú, utilice otros botones para desplazarse por la lista de elementos o valores de los menús, seleccione un valor para cambiar los valores predeterminados de usuario y responda a los mensajes.



Llamada	Botón o elemento de pantalla	Función
1	Copiar	Púlselo para acceder a los menús de Copiar. Si aparece la pantalla de inicio, pulse un número para acceder también a los menús de Copiar.
2	E-mail	Púlselo para acceder a los menús de E-mail. Permite digitalizar un documento directamente en una dirección de e-mail.
3	Menús (aparece una llave en el botón)	Púlselo para acceder a los menús. Estos menús sólo están disponibles cuando la impresora multifunción está en estado Lista.
		El botón Menús se encuentra en una barra gris denominada "barra de navegación". La barra contiene otros botones, que se describen a continuación.

Llamada	Botón o elemento de pantalla	Función
4	Barra de mensajes de estado	Muestra el estado actual de la impresora multifunción como Lista u Ocupada.
		Muestra los problemas de la impresora multifunción, como Tóner bajo .
		Muestra mensajes de intervención que proporcionan instrucciones que debe seguir el usuario para que la impresora multifunción pueda continuar procesando el trabajo, como Cierre puerta o inserte cartucho.
5	Estado/Suministros	Aparece en la pantalla LCD siempre que el estado de la impresora multifunción incluya un mensaje que requiera intervención. Púlselo para acceder a los mensajes y obtener más información sobre éstos, incluido cómo borrarlos.
6	? (consejos)	Todos los menús cuentan con un botón Consejos. Los consejos son la característica de ayuda sensible a contexto de las pantallas táctiles LCD.
7	FTP	Púlselo para acceder a los menús del protocolo de transferencia de archivos (FTP). Se puede digitalizar un documento directamente en un sitio FTP.
8	Fax	Púlselo para acceder a los menús de Fax.

Puede que aparezcan otros botones de la pantalla táctil LDF en la pantalla de inicio. Son:

Botón	Nombre del botón	Función
	Liberar faxes retenidos (o Faxes retenidos si están en modo Manual)	Hay faxes retenidos con un tiempo de espera programado previamente definido. Para acceder a la lista de faxes retenidos, pulse este botón.
	Búsqueda de trabajos retenidos	Para buscar cualquiera de los siguientes elementos y obtener cualquier coincidencia:
		 Nombres de usuarios para trabajos de impresión confidenciales o retenidos Nombres de trabajos retenidos, excluidos los trabajos de impresión Nombres de perfiles Contenedor de marcadores o nombres de trabajos Contenedor de USB o nombres de trabajos sólo para las extensiones admitidas
	Trab retenidos	Para abrir una pantalla que contiene todos los contenedores de trabajos retenidos.

Botón	Nombre del botón	Función
	Bloq disp	Este botón aparece en la pantalla cuando la impresora multifunción no está bloqueada y el número de identificación personal (PIN) de desbloqueo del dispositivo no es nulo ni está vacío.
		Para bloquear la impresora multifunción:
		1 Pulse Bloq disp para abrir la pantalla de introducción de PIN.
		2 Introduzca el PIN correcto para bloquear el panel de control, que bloquea tanto los botones del panel de control como los de la pantalla táctil.
		Una vez bloqueado el panel de control, aparece la pantalla de introducción de PIN o el botón Bloq disp es sustituido por el botón Desbloq disp.
		Nota: si se introduce un PIN no válido, aparecerá el mensaje PIN no válido. Aparece una pantalla emergente con el botón Continuar. Pulse Continuar . La pantalla de inicio vuelve y muestra el botón Bloq disp.
	Desbloq disp	Este botón aparece en la pantalla cuando la impresora multifunción está bloqueada. Los botones y métodos abreviados del panel de control no se pueden utilizar mientras que aparezca este botón y no se puede realizar ninguna copia predeterminada.
		Para desbloquear la impresora multifunción:
		1 Pulse Desbloq disp para abrir la pantalla de introducción de PIN.
		 Introduzca el PIN correcto para desbloquear el teclado numérico (0–9) y el botón Retroceso del panel de control.
		Nota: si se introduce un PIN no válido, aparecerá el mensaje PIN no válido. Aparece una pantalla emergente con el botón Continuar. Pulse Continuar . La pantalla de inicio vuelve y muestra el botón Desbloq disp.
Cancelar	Cancelar trabajos	Para abrir la pantalla Cancelar trabajos. La pantalla Cancelar trabajos muestra cualquiera de los siguientes elementos bajo los tres encabezados de la pantalla que son Imprimir, Fax y Red:
trabaios		Imprimir trabajo
		Trabajo de copia
		 Fax Perfil
		• FTP
		E-mail enviado
		Cada encabezado tiene su propia lista de trabajos que aparecen en una columna bajo él. Cada columna muestra tres trabajos por pantalla. El trabajo aparece como botón. Si hay más de tres trabajos en una columna, la flecha hacia abajo aparece en la parte inferior de la columna. Cada vez que pulsa la flecha hacia abajo, se accede a un trabajo en la lista. Cuando hay más de tres trabajos, aparece una flecha hacia arriba en la parte superior de la columna para acceder al cuarto. Para ver ilustraciones de los botones de flecha hacia arriba y abajo, consulte Información sobre botones de la pantalla táctil LCD en la página 13 .
		Para cancelar un tradajo, consulte las instrucciones de la <i>Guia del usuario</i> .

Uso de los botones de la pantalla táctil LCD

En la siguiente sección aparece información sobre cómo desplazarse a través de las distintas pantallas. Sólo se seleccionan algunas para demostrar el uso de los botones de la pantalla táctil.

Pantalla de muestra uno



Información sobre botones de la pantalla táctil LCD

Botón	Nombre del botón	Función o descripción
	Botón Seleccionar	Pulse el botón de selección para que aparezca otra pantalla con elementos adicionales. En la primera pantalla aparece el valor predeterminado de usuario. El valor predeterminado de usuario cambia si pulsa otro elemento de los que aparecen en pantalla cuando se ha pulsado el botón de selección y aparece la siguiente pantalla.
	Botón de reducción a la izquierda	Pulse el botón de reducción a la izquierda para desplazarse a otro valor en orden decreciente.
•	Botón de aumento a la derecha	Pulse el botón de aumento a la derecha para desplazarse a otro valor en orden creciente.
	Botón de flecha izquierda	 Pulse el botón de flecha izquierda para desplazarse hacia la izquierda hasta: Ver una ilustración con un valor reducido. Ver un campo de texto completo a la izquierda.

Uso de los botones de la pantalla táctil LCD

Botón	Nombre del botón	Función o descripción
	Botón de flecha derecha	 Pulse el botón de flecha derecha para desplazarse hacia la derecha hasta: Ver una ilustración con un valor aumentado. Ver un campo de texto completo a la derecha.
Digit	Digit ADF Digitalizar superficie	En la barra de navegación gris, estas dos opciones indican que hay dos tipos de digitalización. El usuario puede elegir entre digitalizar desde el ADF o desde la superficie.
ADF	Enviar	Un <i>botón verde</i> indica una opción. Si pulsa un valor diferente en un elemento de menú, éste debe guardarse para convertirse en el valor predeterminado del usuario actual. Para guardar el valor como nuevo valor predeterminado de usuario, pulse Enviar .
Digitalizar superficie		Enviar
		Para obtener más información sobre los valores predeterminados de usuario, consulte la página 17 .
Atrás	Atrás	Cuando el botón Atrás tiene esta forma, no se puede realizar el desplazamiento de otra forma desde esta pantalla excepto para volver atrás. Si se hace cualquier otra selección en la barra de navegación, la pantalla se cierra.
		Por ejemplo, en la Pantalla de muestra uno se han realizado todas las selecciones de digitalización. Uno de los botones verdes anteriores debe haber sido pulsado. El único botón disponible es Atrás. Pulse Atrás para volver a la pantalla anterior y todos los valores del trabajo de digitalización seleccionados en la pantalla de muestra uno se pierden.
Atrás	Atrás	Cuando el botón Atrás tiene esta forma, es posible el desplazamiento hacia delante y hacia atrás desde esta pantalla, puesto que hay otras opciones disponibles en las pantallas próximas si selecciona Atrás.

Pantalla de muestra dos

\bigcirc
\bigcirc
\bigcirc
\bigcirc
\bigcirc

Información sobre botones de la pantalla táctil LCD

Botón	Nombre del botón	Función o descripción		
	Flecha hacia abajo	Pulse la flecha hacia abajo para bajar hasta el siguiente elemento de la lista, como una lista de elementos o valores de menús. La flecha hacia abajo no aparece en las pantallas con listas cortas. Sólo aparece si la lista completa no se ve en una sola pantalla. En la última pantalla de la lista, la flecha hacia abajo es gris para indicar que no está activa, ya que el final de la lista aparece en esta pantalla.		
	Flecha hacia arriba	Pulse la flecha hacia arriba para subir hasta el siguiente elemento de la lista, como una lista de elementos o valores de menús. En la primera pantalla que contiene una lista larga, la fecha hacia arriba es gris para indicar que no está activa. En la segunda pantalla, necesaria para mostrar el resto de elementos de la lista, la flecha hacia arriba es azul para mostrar que está activa.		
\bigcirc	Botón de opción no seleccionado	Botón de opción que no se ha seleccionado.		

Uso de los botones de la pantalla táctil LCD

		Función o descripción		
Bs	Botón de opción seleccionado	Botón de opción que se ha seleccionado. Pulse un botón de opción para seleccionarlo. El botón de opción cambia de color para mostrar que está seleccionado. En la Pantalla de muestra dos, el único tamaño de papel seleccionado es Carta.		
Cancelar trabajo	Cancelar trabajo	Consulte Cancelar trabajos en la página 10 .		
Continuar	Continuar	 Pulse Continuar después de seleccionar un elemento o valor de menú en una pantalla si desea hacer más cambios en un trabajo desde la pantalla original. Una vez que se ha pulsado Continuar, aparece la pantalla original. Por ejemplo, si se ha pulsado Copiar en la pantalla de inicio, la pantalla Copiar aparece como la Pantalla de muestra uno en la página 11. En el siguiente ejemplo aparece el resultado que esto tiene en el botón Continuar. 1 Pulse el botón Seleccionar en el cuadro Copiar en y aparecerá una nueva pantalla. 2 Pulse Alim. multiuso y aparecerá una nueva pantalla. 3 Pulse Legal y aparecerá una nueva pantalla. 5 Pulse Siguiente y aparecerá una nueva pantalla. 5 Pulse Papel normal para el tipo de material de impresión necesario. 6 Pulse Continuar. La pantalla Copiar vuelve a aparecer para permitir acceder a las otras selecciones junto a Copiar en. Los otros valores disponibles en la pantalla Copiar. Pulse Continuar para volver a la pantalla original y realizar otros cambios en los valores para un trabajo de copia. 		

Otros botones de la pantalla táctil LCD

Botón	Nombre del botón	Función o descripción
	Personalizado	Permite crear un botón personalizado según las necesidades del usuario.
Cancelar	Cancelar	Pulse Cancelar para cancelar una acción o una selección. Púlselo para salir de una pantalla y volver a la pantalla anterior.
	Seleccionar	Púlselo para seleccionar un menú. En la siguiente pantalla aparecen los elementos de menú. Púlselo para seleccionar un elemento de menú. En la siguiente pantalla aparecen los valores.
Terminado	Terminado	Permite especificar que un trabajo ha finalizado. Por ejemplo, cuando se digitaliza un documento original, el usuario puede indicar que se digitalice la última página y, entonces, iniciar el trabajo de impresión.
Atrás	Atrás	Pulse el botón Atrás para volver a la pantalla anterior; no se guardan valores en la pantalla donde se ha pulsado este botón. El botón Atrás aparece en todas las pantallas de menú excepto en la pantalla de inicio.
	Inicio	Pulse el botón Inicio para volver a la pantalla de inicio. El botón Inicio aparece en todas las pantallas excepto en la pantalla de inicio. Consulte la Pantalla de inicio en la página 8 para obtener más información.

Botón	Nombre del botón	Función o descripción
	Botón sombreado	Cuando aparece este botón, aparece sombreado, con una palabra difuminada también sobre él. Significa que el botón no está activo o disponible en esta pantalla. Probablemente estaba activo en la pantalla anterior, pero las selecciones realizadas en ella han hecho que no esté disponible en la pantalla actual. Por ejemplo, consulte la página 108 .
	Botón gris	Pulse este botón para seleccionar la acción que aparece en el botón. Por ejemplo, consulte la página 109 .

Características

Característica	Nombre de la característica	Descripción
<u>Menús</u> → <u>Valores</u> → <u>Valores de copia</u> → Número de copias	Línea de menús	Aparece una línea en la parte superior de todas las pantallas de menús. Esta característica actúa como un "rastro". Proporciona la ubicación exacta en los menús. Pulse cualquiera de las palabras subrayadas para volver a ese menú o elemento de menú. El menú Número de copias no está subrayado ya que es la pantalla actual.
		Si esta característica se utiliza en la pantalla Número de copias antes de que se defina y se guarde el número de copias, entonces la selección no se guarda y no se convierte en el valor predeterminado del usuario.
ļ	Alerta de mensaje de atención	Si aparece un mensaje de atención que cierra una función, como la de copia o fax, aparece un signo de exclamación rojo que parpadea sobre el botón de la función en la pantalla de inicio. Esta característica indica que existe un mensaje de atención.

Menús

Predet. fábrica son los valores que están en funcionamiento la primera vez que se enciende la impresora multifunción. Estos valores siguen en este estado hasta que se modifican. Para restaurarlos, seleccione el valor Restaurar para el elemento de menú Predet. fábrica.

Cuando se selecciona y se guarda un valor para las funciones de la impresora multifunción, éste se almacena en la memoria de la misma. Una vez almacenados, estos valores permanecen activos hasta que se almacenen nuevos valores o se restauren los predeterminados de fábrica. Estos valores se denominan "*valores predeterminados de usuario*" ya que el usuario es quien los selecciona y los guarda.

Nota: los valores seleccionados para enviar faxes, digitalizar, enviar un e-mail y copiar, así como los valores para imprimir desde la aplicación pueden anular los valores predeterminados de usuario.

Mapa de menús

El siguiente mapa de menús ofrece una introducción de los menús y elementos de menú disponibles en el panel de control. Seleccione un menú o elemento de menú para obtener más información. Para obtener los valores de cada elemento de menú, consulte las descripciones individuales de los elementos de menú del mapa de menús siguiente. Puede haber un nivel adicional en la jerarquía de menús que haría que hubiera menú, elementos de menú, varios elementos de menú más bajo otro elemento de menú y valores.

Haga clic en cualquiera de los siguientes menús o elementos de menú de la lista para obtener más información:

<u>Menú Papel</u>	Informes	Red/Puertos	<u>Valores</u>
Origen predeterminad	Página de valores de menú	TCP/IP	Valores generales
Tamaño/tipo de papel	Estadísticas dispositivo	IPv6	Valores de copia
Conf. multiuso Sustituir tamaño Textura papel Peso del papel Carga de papel Tipos personalizados Nombres personalizados	Página de configuración de la red Lista de métodos abreviados Registro de trabajo de fax Registro de llamadas de fax Métodos abreviados de e-mail Métodos abreviados de fax	Configuración de servidor de e-mail Inalámbrico Red estándar Red <x> USB estándar USB <x></x></x>	Valores de fax Valores de e-mail Valores de FTP Valores de impresión Seguridad Definir fecha/hora
Nombres de salidas	Lista Perfiles	Paralelo estándar	
personalizadas Conf. universal	Página Config. NetWare Imprimir fuentes Impr. directorio	Paralelo <x> Serie <x> NetWare AppleTalk</x></x>	<u>Páginas de ayuda</u> Imprimir todo Guía de información Copiando E-mail
		Lexlink	Enviando fax
Administra Administra Administra Administra	ración de métodos abreviados ar métodos abreviados de fax ar métodos abreviados de e-mail ar métodos abreviados de FTP ar métodos abreviados de perfil		FTP Defectos de impresión Guía de suministros

Nota: el valor predeterminado de fábrica se marca con un asterisco (*) junto al valor en las siguientes tablas.

Utilice el menú Papel para definir los valores relacionados con el material de impresión.

Origen predeterminad

Utilice este elemento de menú para definir el origen del material predeterminado.

Elemento de menú	Finalidad	Valores y descripciones	
Origen	Identifica el origen el material de	Bandeja <x></x>	Si hay un mismo tipo y tamaño de
predeterminad	impresión predeterminado.	Alim. multiuso	(y los elementos de menú Tamaño del
		Alimentador de sobres	correctamente), las bandejas se enlazan automáticamente. Cuando un
		Tamaño/tipo papel	origen está vacio, el material de impresión se carga automáticamente del siguiente origen enlazado.
		Sobre manual	La bandeja 1 es el valor predeterminado de fábrica.
			x representa el número de bandeja, por ejemplo, Bandeja 1 como bandeja estándar y Bandeja 2 como bandeja opcional.
			Nota: el valor Alim. multiuso sólo aparece cuando Conf. multiuso está definido en Cassette. Consulte Conf. multiuso para obtener más información.

Tamaño/tipo de papel

Nota: sólo aparecen los orígenes del material de impresión instalados para este elemento de menú.

Estos elementos de menú se utilizan para definir el tamaño y el tipo del material de impresión cargado en un origen, como una bandeja, el alimentador multiuso o la ranura de alimentación manual. La definición del tipo y el tamaño es un proceso de dos pasos. En el primer elemento de menú, aparece *Tamaño* en negrita. Después de seleccionar el tamaño del material de impresión, la pantalla cambia y *Tipo* aparece en negrita. Seleccione el tipo de material de impresión.

Elemento de menú	Finalidad	Valores y descripc	iones
Tamaño bandeja <x></x>	Identifica el tamaño predeterminado para cada origen. Sólo aparecen los orígenes instalados. Nota: para las bandejas con sensor automático de tamaño, sólo aparece el valor detectado por el hardware.	A4* (fuera de Estados Unidos) A5 JIS B5 Carta* (Estados Unidos) Legal Ejecutivo JIS B4 A3 11 x 17 Folio Media carta Universal	Si ha cargado el mismo tipo y tamaño de papel en los dos orígenes (y los elementos de menú Tamaño del papel y Tipo de papel están definidos correctamente), las bandejas se enlazan automáticamente. Cuando un origen está vacío, el material de impresión se carga automáticamente del siguiente origen enlazado. Consulte Tipo de bandeja <x></x> para obtener más información.
Tipo de bandeja <x></x>	Identifica el tipo de material de impresión cargado en cada origen. Nota: si está disponible uno de los nombres definidos por el usuario, aparece en la pantalla en lugar de Tipo personalizado <x>. Si dos o más tipos personalizados comparten el mismo nombre, el nombre sólo aparece una vez en la lista Tipo de papel.</x>	Pap. normal Cartulina Transparencia Etiquetas Alta calidad Cabecera Preimpreso Papel color Tipo personalizado <x> (donde x representa 1–6)</x>	 Utilice este elemento de menú para: Optimizar la calidad de impresión para el material de impresión especificado. Seleccionar los orígenes mediante la aplicación de software seleccionando el tipo. Enlazar automáticamente los orígenes. La impresora multifunción enlaza automáticamente los orígenes que contengan el mismo tipo y tamaño del material de impresión, si Tamaño del papel y Tipo de papel se han configurado con los valores correctos.

Elemento de menú	Finalidad	Valores y descripc	iones
Tamaño alim mult	Identifica el tamaño del material de impresión insertado en el alimentador multiuso.	A3 A4 (fuera de Estados Unidos)* A5 JIS B4 JIS B5 Carta (Estados Unidos)* Legal 11 x 17 Ejecutivo Folio Media carta Universal Sobre 7 3/4 Sobre 10 Sobre DL Sobre C5 Otro sobre	El alimentador multiuso sólo aparece en el panel del operador si Conf. multiuso está definido en Cassette. Nota: consulte Conf. multiuso para obtener más información.
Alim. multiuso	Identifica el tipo del material de impresión insertado en el alimentador multiuso. Nota: si está disponible uno de los nombres definidos por el usuario, aparece en la pantalla en lugar de Tipo personalizado <x></x> . Si dos o más tipos personalizados comparten el mismo nombre, el nombre sólo aparece una vez en la lista de valores Tipo de papel.	Papel normal* Cartulina Transparencia Etiquetas Alta calidad Sobre Cabecera Preimpreso Papel color Tipo personalizado <x> (donde x representa 1–6)</x>	El alimentador multiuso sólo aparece en el panel del operador si Conf. multiuso está definido en Cassette. Tipo personalizado 6 es el valor predeterminado de fábrica de Tipos personalizados. Nota: consulte Conf. multiuso para obtener más información.
Tamaño alim. sob	Identifica el tamaño de sobre insertado en el alimentador de sobres. Este elemento de menú sólo aparece si el alimentador de sobres opcional está instalado.	Sobre 7 3/4 Sobre 9 Sobre 10* (Estados Sobre DL* (fuera de Sobre C5 Sobre B5 Otro sobre	Unidos) Estados Unidos)
Tipo alim sobres	Identifica el tipo de sobre insertado en el alimentador multiuso. Este elemento de menú sólo aparece si el alimentador de sobres opcional está instalado.	Sobre Tipo personalizado <x> (donde x representa 1–6)</x>	Nota: si está disponible uno de los nombres definidos por el usuario, aparece en la pantalla en lugar de Tipo personalizado <x>. Si dos o más tipos personalizados comparten el mismo nombre, el nombre sólo aparece una vez en la lista de valores Tipo alim sobres.</x>

Elemento de menú	Finalidad	Valores y descripciones
Tamaño papel manual	Identifica el tamaño del material de impresión que se está cargando manualmente.	A3 A4* (fuera de Estados Unidos) A5 JIS B4 JIS B5 Carta* (Estados Unidos) Legal 11 x 17 Ejecutivo Folio Media carta Universal
Tipo papel manual	Identifica el tipo de material de impresión que se está cargando manualmente.	Papel normal* Cartulina Transparencia Etiquetas Alta calidad Cabecera Preimpreso Papel color Tipo personalizado <x> (donde x representa 1–6)</x>
Tamaño sobre manual	Identifica el tamaño de sobre que se va a cargar manualmente.	Sobre 7 3/4 Sobre 10 (Estados Unidos)* Sobre DL (fuera de Estados Unidos)* Sobre C5 Otro sobre
Tipo sobre manual	Identifica el tipo de sobre que se va a cargar manualmente.	Sobre* Tipo personalizado <x> (donde x representa 1–6)</x>

Conf. multiuso

Este elemento de menú se utiliza para configurar el alimentador multiuso como otro origen del papel o alimentador manual. Si el alimentador multiuso está enlazado con otra bandeja, la impresora multifunción podrá seleccionar el material de impresión desde el alimentador multiuso antes de seleccionarlo desde otra bandeja.

Elemento de menú	Finalidad	Valores y descripci	ones
Conf. multiuso Determina el momento en el que la impresora multifunción selecciona el material de impresión cargado en el alimentador multiuso.	Determina el momento en el que la impresora multifunción selecciona el material de impresión cargado en el alimentador multiuso.	Cassette*	La impresora multifunción trata el alimentador multiuso como cualquier otra bandeja. Si un trabajo de impresión necesita un tamaño o tipo que sólo está cargado en el alimentador multiuso, la impresora multifunción admite el material de impresión del alimentador multiuso para el trabajo.
	Fax	La impresora multifunción trata el alimentador multiuso como una bandeja de alimentación manual. El valor Cargar manual aparece cuando hay que insertar en el alimentador una única hoja del material de impresión.	
		Primero	La impresora multifunción admite el material de impresión del alimentador multiuso hasta que esté vacío, independientemente del origen o tamaño necesario para el trabajo.

Sustituir tamaño

Este elemento de menú se utiliza para determinar si la impresora multifunción puede sustituir otro tamaño de material de impresión si el tamaño solicitado no está instalado actualmente en ninguno de los orígenes de la impresora multifunción. Si, por ejemplo, Sustituir tamaño está definido como Carta/A4 y sólo hay papel de tamaño Carta cargado en la impresora multifunción mientras que la solicitud de impresión recibida es de A4, la impresora multifunción sustituye Carta por A4 e imprime el trabajo en lugar de solicitar un cambio de papel.

Elemento de menú	Finalidad	Valores y descripcio	pnes
Sustituir tamaño La impresora multifunción sustituye el tamaño del material de impresión especificado si no se carga el tamaño solicitado.	La impresora multifunción sustituye el tamaño del material de impresión especificado si no se carga el tamaño solicitado.	Desactivado	La impresora multifunción solicita al usuario que cargue el tamaño del papel solicitado. No se permiten sustituciones de tamaño.
		Media carta/A5	Imprime trabajos de tamaño A5 en papel de tamaño media carta si sólo se carga papel de tamaño media carta e imprime trabajos de tamaño media carta en papel A5 si se carga sólo papel A5.
	Carta/A4	Imprime trabajos de tamaño A4 en papel de tamaño carta si sólo se ha cargado papel de tamaño carta y trabajos de tamaño carta en papel de tamaño A4 si sólo se ha cargado papel de tamaño A4.	
		Todos en lista*	Sustituye tanto Carta/A4 como Media carta/A5, lo que significa que están permitidas todas las sustituciones disponibles.

Textura papel

Estos elementos de menús se utilizan para definir la textura del material de impresión de todos los tipos de material de impresión definidos. De esta forma, la impresora multifunción puede mejorar la calidad de impresión del material de impresión especificado.

Elemento de menú	Finalidad	Valores y descripcio	ones
Textura normal	Identifica la textura del material de	Suave	Nota: el valor predeterminado para
Textura transparencia	entrada específico.	Normal* Áspero	lext. alta cal. es Aspero.
Textura glossy			
Textura etiqueta			
Text. alta cal.			
Textura sobres			
Textura cabecera			
Textura preimpreso			
Textura color			

Elemento de menú	Finalidad	Valores y descripcio	pnes
Textura cartulina	Identifica la textura de la cartulina cargada en un origen específico.	Suave Normal* Áspero	Se muestra si la cartulina está admitida en el origen especificado.
Textura person. <x></x>	Identifica la textura del material de impresión personalizado cargado en un origen de entrada específico (x representa 1–6).	Suave Normal* Áspero	Se muestra si el tipo personalizado está admitido en el origen especificado.

Peso del papel

Estos elementos de menú se utilizan para definir el peso del papel de cada uno de los tipos de material de impresión definidos. De esta forma, la impresora multifunción puede mejorar la calidad de impresión según el peso del material de impresión.

Elemento de menú	Finalidad	Valores y descripcio	nes
Peso normal	Identifica el peso relativo del	Ligero	Nota: el valor Cartulina sólo aparece
Peso cartulina	origen específico y garantiza que el	Normal* Pesado	admitido en un origen especificado.
Peso transparencia	toner se adhiere correctamente a la página impresa.		
Peso etiquetas			
Peso alta cal.			
Peso sobre			
Peso cabecera			
Peso preimpreso			
Peso color			
Peso personalizado <x></x>	Identifica el peso relativo del papel personalizado cargado en un origen específico (x representa 1–6).	Ligero Normal* Pesado	Se muestra si el tipo personalizado está admitido en el origen especificado.

Carga de papel

Estos elementos de menú se utilizan para definir la orientación de la carga en cada tipo de material de impresión. Se carga un origen con material de impresión preimpreso y, a continuación, se puede notificar a la impresora multifunción que el material de impresión está cargado para la impresión dúplex (a doble cara). Utilice la aplicación de software para seleccionar la impresión símplex (por una cara). Si se selecciona la impresión símplex, la impresora multifunción inserta automáticamente páginas en blanco para que dicho trabajo se imprima correctamente.

El valor Carga de papel sólo aparece en el panel de control si la unidad dúplex está instalada.

Elemento de menú	Finalidad	Valores y descripcio	ones
Cargar cartulina	Maneja correctamente el material de	Dúplex	Este valor está destinado a la
Cargar etiquetas	Timpresión preimpreso específico si el trabajo es dúplex (a doble cara) o símplex (por una cara).	Desactivado*	impresión a doble cara del material de impresión y Desactivado indica que la impresión dúplex no está activada.
Cargar alt calid			
Cargar cabecera			
Cargar preimpreso			
Cargar pap color			
Cargar personaliz. <x></x>	Maneja correctamente el papel preimpreso personalizado tanto si el trabajo es dúplex (a doble cara) como si es símplex (por una cara), donde x representa 1–6.	Dúplex Desactivado*	Se muestra si el tipo personalizado está admitido en el origen especificado.

Tipos personalizados

Este elemento de menú se utiliza para definir un nombre para cada tipo de papel personalizado. Asigne los nombres mediante una utilidad como MarkVision o desde el panel del operador.

Elemento de menú	Finalidad	Valores y descripci	ones
Tipo personalizado <x></x>	Especifica el tipo de material de impresión asociado a cada tipo personalizado disponible en el menú Tipo de papel.	Papel* Cartulina Transparencia Etiquetas alta calidad Sobre	Para asignar un nombre definido por el usuario, el origen designado debe admitir el tipo de material de impresión personalizado. Una vez que el nombre se ha asignado, éste aparece en lugar de Tipo personalizado <x>.</x>

Nombres personalizados

Este elemento de menú se utiliza para definir un nombre personalizado para cada material de impresión.

Elemento de menú	Finalidad	Valores y descripci	ones
<nombre personalizado definido por el usuario></nombre 	Especifica el nombre del material de impresión asociado a cada nombre personalizado <x> disponible en el menú Tipo de papel, donde x representa 1–6.</x>	[nombre definido por el usuario], como: Etiquetas de Ernesto Cartulina de María	Para asignar un nombre definido por el usuario, el origen designado debe admitir el material de impresión personalizado.

Nombres de salidas personalizadas

Este elemento de menú se utiliza para definir un nombre personalizado para cada bandeja de salida según la persona o el tipo de material de impresión asignado para salir por una bandeja de salida concreta.

Elemento de menú	Uso	Valores y descripci	ones
<nombre personalizado de bandeja definido por el usuario></nombre 	Especifica el nombre personalizado de la bandeja de salida <x>, en donde x es un número del 1 al 10 basado en el modelo de impresora multifunción o el clasificador opcional si está instalado.</x>	[nombre definido por el usuario], como: Bandeja de la compañía Bandeja del abogado Bandeja de María Bandeja de Ernesto	Con el fin de poder asignar un nombre definido por el usuario, la bandeja de salida personalizada debe poder aceptar el tipo de material de impresión asignado para salir por la bandeja seleccionada.

Conf. universal

Estos elementos de menú se utilizan para especificar la altura y anchura del tamaño de papel Universal. Al especificar dicha altura y anchura, la impresora multifunción utilizará el valor Universal de la misma forma que otros tamaños de papel, incluido el soporte de dúplex y n en una. Para obtener más información sobre n en una, consulte **Impresión multipágina**.

Elemento de menú	Finalidad	Valores y descripcior	nes
Unidades de medida	Determina la unidad de medida utilizada para introducir la altura y anchura Universal.	Pulgadas Milímetros	Las pulgadas son el valor predeterminado para EE.UU. y los milímetros son el valor predeterminado internacional.
Anchura vertical	Define la anchura vertical del material Universal. Nota: si el valor definido excede la anchura máxima, la impresora multifunción utilizará el valor máximo permitido en pulgadas o milímetros.	De 3 a 17 pulgadas en incrementos de 0,01 pulgadas De 76 a 432 mm en incrementos de 1 mm	Muestra las pulgadas o milímetros del valor Unidades de medida; 11,69 pulgadas es el valor predeterminado para EE.UU. y 297 mm es el valor predeterminado internacional.

Elemento de menú	Finalidad	Valores y descripcion	nes
Altura vertical	Define la altura vertical del material Universal. Nota: si el valor definido excede la altura máxima, la impresora multifunción utilizará el valor máximo permitido en pulgadas o milímetros.	De 3 a 17 pulgadas en incrementos de 0,01 pulgadas De 76 a 432 mm en incrementos de 1 mm	Muestra las pulgadas o milímetros del valor Unidades de medida; 17 pulgadas es el valor predeterminado para EE.UU. y 432 mm es el valor predeterminado internacional.
Dirección alim.	Especifica la dirección de alimentación del tipo de papel Universal.	Borde corto* Borde largo	El valor Dirección alim. sólo aparece si Borde largo está disponible. Borde largo existe si el borde más largo es más corto que la anchura física máxima que la bandeja puede admitir. Consulte Encuad. dúplex en la página 82 para obtener más información sobre los bordes cortos y largos.

Instalación de salida

Este elemento de menú se utiliza para especificar la bandeja de salida en la que saldrá el material de impresión. Este elemento de menú sólo aparece cuando hay instalada como mínimo una bandeja de salida opcional y sólo las bandejas de salida instaladas aparecen como valores.

Elemento de menú	Uso	Valores y descripciones	
Bandeja salida	Especifica la bandeja de salida predeterminada para el material de impresión.	Sal. estándar* Bandeja 1 Salida 2	Si uno de los nombres definidos por el usuario está disponible para una bandeja de salida, éste se mostrará en su lugar.
			Nota: si varias bandejas de salida tienen asignado el mismo nombre, el nombre sólo aparece una vez en la lista de valores Bandeja de salida.
Configurar bandejas Determina qué bandeja o bandejas de salida utiliza la impresora multifunción para ur	Determina qué bandeja o bandejas de salida utiliza la impresora multifunción para un	Buzón*	Envía trabajos de impresión a la bandeja de salida designada para ese usuario.
	trabajo concreto.	Enlace	Enlaza dos o más bandejas de
		Enlace opcional	grande. Cuando una sola barideja grande. Cuando una salida enlazada está llena, la impresora multifunción empieza a llenar la siguiente salida enlazada y continúa con cada salida enlazada adicional.
			Nota: el valor Enlace opcional sólo aparece cuando se han instalado al menos dos bandejas de salida opcionales.
		Asignar tipo	Enlaza todas las bandejas de salida opcionales como una sola bandeja grande, mientras deja que la bandeja de salida estándar se seleccione individualmente.

Elemento de menú	Uso	Valores y descripciones	
Asignar tip/sal	Envía los trabajos de impresión	Salida papel normal	Desactivado* Salida estándar
	a una bandeja de salida concreta según el tipo de papel	Salida cartulina	
	solicitado. Nota: este elemento de menú	Sal transparenc	Bandeja 1 Salida 2
sólo aparece cuando ap Configurar bandejas y e configurado como Buzó Asignar tipo. Si hay disponible un nor definido por el usuario, o muestra en lugar de sa personaliz. <x>. Si o más bandejas de salida comparten el nombre, é sólo aparece una vez en de valores Asignar tip/sa</x>	sólo aparece cuando aparece	Salida etiquetas	Nota: sólo aparecen las bandejas de salida instaladas. Si Configurar bandejas está definido en Asignar tipo, el valor predeterminado será Salida estándar.
	configurado como Buzón o	Salida alta calidad	
	Asignar tipo. Si hay disponible un nombre definido por el usuario, éste se muestra en lugar de Salida personaliz. <>>. Si dos o más bandejas de salida comparten el nombre, éste sólo aparece una vez en la lista de valores Asignar tip/sal.	Salida sobres	
		Salida cabecera	
		Salida preimpreso	
		Salida papel color	
		Salida personalizada <x> (<x> representa un número del 1 al 6)</x></x>	

Informes

Nota: una vez que se imprime un informe, la impresora multifunción vuelve a la pantalla de inicio.

Los informes se imprimen utilizando algunos valores de impresión estándar, como una copia, resolución de impresión de 600 puntos por pulgada (ppp), área de impresión normal, ninguna hoja de separación, impresión dúplex desactivada, impresión de varias páginas, intensidad del tóner en ocho, orientación vertical y origen del material predeterminado por el usuario.

Elemento de menú	Finalidad	Valores y descripciones
Página de valores de menú	 Imprime información relacionada con: Los valores actuales de cada elemento de todos los menús Información del cartucho Una lista de las opciones y funciones instaladas Memoria disponible en la impresora multifunción 	Después de seleccionar este elemento, la página se imprime y la impresora multifunción vuelve al estado Lista.
Estadísticas dispositivo	Imprime información relacionada con las estadísticas de la impresora multifunción.	
Página de configuración de la red Aparece Pág configurac. red <x> si hay más onciones de red instaladas</x>	Imprime información relacionada con los valores de red y verifica la conexión de la red. Nota: esta página también proporciona información que ayuda a configurar la impresión en red	
Lista de métodos abreviados	Imprime una lista de los métodos abreviados definidos anteriormente.	
Registro de trabajo de fax	Imprime una lista de trabajos de fax pendientes junto con las 200 tareas de fax completadas más recientes.	
	Nota: el elemento de menú sólo aparece cuando se activa Activar registro de trabajos.	
Registro de llamadas de fax	Imprime una lista de las últimas 100 llamadas de fax realizadas o respondidas por la impresora multifunción.	
	Nota: el elemento de menú sólo aparece cuando Activar registro de llamadas está activado.	
Métodos abreviados de e- mail	Imprime una lista de los métodos abreviados de e-mail.	
Métodos abreviados de fax	Imprime una lista de los métodos abreviados de fax.	
Métodos abreviados de FTP	Imprime una lista de los métodos abreviados de FTP.	
Lista Perfiles	Imprime una lista de perfiles almacenados en la impresora multifunción.	
Página Config. NetWare	Imprime una página que enumera los valores del protocolo NetWare.	

Elemento de menú	Finalidad	Valores y descripci	ones
Imprimir fuentes	Imprime una muestra de todas las fuentes disponibles para la emulación seleccionada.	Fuentes PCL	Imprime una muestra de todas las fuentes de impresora multifunción disponibles para la emulación PCL.
		Fuentes PostScript	Imprime una muestra de todas las fuentes de impresora multifunción disponibles para la emulación PostScript.
Impr. directorio	Imprime una lista de los recursos almacenados en la tarjeta de memoria flash opcional o el disco duro interno. Nota: puede acceder a Impr. directorio desde el panel de control si hay una memoria flash opcional o disco duro estándar no defectuoso instalado y formateado.	Después de seleccionar este elemento, la página se imprime y la impresora multifunción vuelve al estado Lista.	

Red/Puertos

TCP/IP

Este elemento de menú se utiliza para ver y cambiar los valores Protocolo de control de transmisiones/Protocolo de Internet. IP (Protocolo de Internet) especifica el formato de los paquetes, también denominados datagramas, y el esquema de direccionamiento. La mayoría de las redes combinan IP con un protocolo de mayor nivel denominado TCP (Protocolo de control de transmisión). TCP permite que dos hosts establezcan una conexión e intercambien flujos de datos. TCP garantiza la entrega de los datos y que los paquetes se entregan en el mismo orden en que se han enviado.

Elemento de menú	Finalidad	Valores y descripciones	
Definir nombre de host			
Dirección	Define una dirección específica en la red que define al dispositivo.	dirección IP	Dirección IP de 4 campos Sólo lectura
Máscara de red	Define información que la red utiliza para decidir cómo realizar la búsqueda de la dirección IP específica.	máscara de red	Máscara de 4 campos Sólo lectura
Gateway	Proporciona la dirección del equipo que controla la comunicación para la subred.	gateway	Dirección IP de 4 campos Sólo lectura
Configurar dirección IP estática		enlace	Enlace a la página para definir una dirección IP estática. Al cambiar la dirección IP, DHCP, BOOTP y RARP se definen como Desactivado.

Elemento de menú	Finalidad	Valores y des	cripciones
Activar DHCP	DHCP es el acrónimo en inglés de Protocolo de configuración dinámica de host. La red asigna automáticamente un número para la información de red.	Activado* Desactivado	
Activar RARP	RARP es el acrónimo en inglés de Protocolo de resolución inversa de direcciones.	Activado* Desactivado	
Activar BOOTP	BOOTP es el acrónimo en inglés de Protocolo BOOTstrap.	Activado* Desactivado	
IP automática	Proporciona una IP automática.	Activado* Desactivado	
Activar FTP/TFTP	Permite transferir archivos al	Activado*	
	FTP (Protocolo de transferencia de archivos) es el protocolo que se utiliza en Internet para intercambiar archivos. FTP utiliza los protocolos TCP/IP de Internet para permitir la transferencia de archivos. TFTP es el acrónimo en inglés de Protocolo trivial de transferencia de archivos, que es una forma simple	Desactivado	
Sonvidor HTTD optivado	de FTP.	A otivo do*	La función actó activada. Las pósinas
Servidor HTTP activado	bor HTTP activado páginas Web. HTTP (Protocolo de transferencia de hipertexto) es el protocolo subyacente que se utiliza en la World Wide Web (WWW). HTTP especifica el modo en que se da formato y se transmiten los mensajes, así como las acciones que deben realizar los servidores y los navegadores Web como respuesta a los distintos comandos.	Activado	Web se pueden ver.
		Desactivado	La función está desactivada.
Dir. servidor WINS	Un servidor gestiona los nombres de host mediante la asignación de nombres de host a direcciones IP. Los dispositivos tienen un nombre de host registrado con un servidor WINS. WINS (Servicio de nomenclatura de Internet de Windows) es un sistema que determina la dirección IP asociada a un determinado ordenador de red. Este proceso se denomina resolución de nombres. WINS admite ordenadores cliente y servidor de red que ejecuten Windows y puede proporcionar resolución de nombres a otros ordenadores con unas disposiciones especiales.	Dirección IP de 4 campos	

Elemento de menú	Finalidad	Valores y des	cripciones
Dir. Servidor DNS	Registra el nombre de host con el servidor DNS. Permite la resolución de nombres para el servidor de e- mail, FTP y otras entradas de nombre de host. DNS (Sistema de nombres de dominio o Servicio de nombres de dominio) es un servicio de Internet que traduce los nombres de dominio en direcciones IP. Los nombres de dominio son caracteres alfabéticos, por lo que resultan más fáciles de recordar. Internet se basa realmente en direcciones IP. Cada vez que se utiliza un nombre de dominio, un servicio DNS debe traducir el nombre en la dirección IP correspondiente.	Dirección IP de 4 campos	
Dirección del servidor DNS secundario	Se utiliza si Dir. Servidor DNS no está disponible.	Dirección IP de 4 campos	
Orden de búsqueda de dominio	Define el orden de búsqueda de los dominios.	campo de introducción de texto	El orden de búsqueda viene dado en una lista delimitada por comas, como: miservidor.com, mimpresora.com
Lista de servidores restringida	Define una cantidad limitada de direcciones IP.	entrada de texto	Lista delimitada por comas de hasta 10 direcciones IP que pueden realizar conexiones TCP. Se puede utilizar un cero (0) como comodín en la lista.
MTU	Define el rango del tipo de comunicación.	entrada numérica	Rango, como 256–1500 Ethernet, 256–4096 Token-Ring
TTL predeterminado*		entrada numérica	Proporciona el rango en segundos, como en Rango: 5–254 segundos
DDNS		Activado*	
		Desactivado	
mDNS		Activado*	
		Desactivado	
Nombre de configuración rápida		entrada de texto	Ej.: impresora de la oficina de Juan.
Difusión SLP		Activado*	
		Desactivado	
Tiempo de espera LPD		entrada numérica	El rango es 0–65535 segundos.
Página banner LPD		Activado	
		Desactivado*	
Última página LPD		Activado	
		Desactivado*	
Conversión de retorno de carro LPD		Activado	
		Desactivado*	

IPv6

Utilice este elemento de menú para ver o cambiar los valores del Protocolo de Internet versión 6.

Nota: este elemento de menú no aparece en modelos que no son de red.

Elemento de menú	Finalidad	Valores y descripciones	
IPv6	IPv6 Define la red como IPv6 (Protocolo de Internet versión 6).	Activar IPv6	Sí*
			No
		Configuración auto	Activado*
		Desactivado	
	Nombre del host	campo de introducción de texto	
		Dirección	campo de introducción de texto
		Dirección del router	campo de introducción de texto
		Activar DHCPv6	Sí*
			No

Configuración de servidor de e-mail

Elemento de menú	Finalidad	Valores y descripciones	
Gateway SMTP primario		campo de dirección IP	
Puerto del gateway SMTP primario		entrada numérica (25*)	
Gateway SMTP secundario		campo de dirección IP	
Puerto del gateway SMTP secundario		entrada numérica (25*)	
Tiempo de espera SMTP		entrada numérica 5–30 (30*)	La entrada numérica de tiempo de espera es un rango de 5 a 30 segundos con 30 segundos como valor predeterminado.
Autenticación		cabecera	
El servidor necesita autenticación		Sí No*	
ID de usuario		entrada de texto	
Contraseña		entrada de texto, ¿texto común? si no, debe confirmar	
Dirección de respuesta		entrada de texto	Se trata de un elemento necesario.
Asunto		entrada de texto	
Mensaje		entrada de texto	El campo de introducción de texto tiene una limitación de 512 caracteres.
Enviarme una copia	Envía una copia del e-mail al autor de éste.	Nunca aparece* Activado de forma predeterminada Desactivado de forma predeterminada Siempre activado	Debe autenticarse al usuario.
Tamaño máx. de e-mail	Especifica el tamaño máximo de e-mail en kilobytes. El e-mail que aparece sobre el tamaño especificado no se envía.	entrada numérica	Especifique 0 (cero) si no desea límite.
Mensaje de error de tamaño	Envía un menaje cuando un e-mail supera el límite de tamaño configurado.	entrada de texto	
Limitar destinos	Envía un e-mail sólo cuando la dirección contiene el nombre de dominio, como el nombre de dominio de una empresa. El e-mail sólo se puede enviar al dominio especificado.	@entrada de texto	El límite es un dominio. La @ es permanente antes del campo de texto. Ej.: @dominioempresa.com En el ejemplo, los e-mails sólo se envían cuando la dirección termina por @dominioempresa.com.

Elemento de menú	Finalidad	Valores y descripciones	
Configuración de enlace Web		cabecera	
Servidor	Especifica el nombre del servidor.	entrada de texto	Por ejemplo: servidor.mío.com
Conexión		entrada de texto	
Contraseña		entrada de texto de contraseña	
Ruta de acceso	Define el nombre de la ruta de acceso.	entrada de texto	Por ejemplo: /directorio/ruta de acceso Los siguientes caracteres o símbolos son entradas no válidas para un nombre de ruta de acceso: * – asterisco : – dos puntos ? – signo de interrogación < – símbolo menor que > – símbolo mayor que – barra vertical
Nombre de archivo base	Especifica el nombre de archivo base. Se agrega una marca de hora al final del nombre de archivo base.	entrada de texto imagen*	El valor predeterminado es la siguiente palabra. imagen Nota: el nombre del archivo base tiene un límite de 53 caracteres. Los siguientes caracteres o símbolos no son válidos: * – asterisco : – dos puntos ? – signo de interrogación < – símbolo menor que > – símbolo mayor que – barra vertical Se agrega una marca de hora al final del nombre de archivo base.
Enlace Web		entrada de texto	Ej.: http://mi.empresa.com/directorio/ruta de acceso

Inalámbrico

Elemento de menú	Valores
Modo	Infraestructura Ad hoc
Nombre de red	lista de nombres de red disponibles servidor de impresión*

Red estándar o Red <x>

Utilice estos elementos de menú para cambiar los valores de la impresora que afectan a los trabajos enviados a la impresora multifunción mediante un puerto de red (bien Red estándar o Red <x>), donde x representa 1 ó 2.

Elemento de menú	Finalidad	Valores y descripciones	
PCL SmartSwitch	Configura la impresora multifunción para que cambie automáticamente a la emulación PCL cuando un trabajo de impresión recibido mediante el puerto de red lo necesite, independientemente del lenguaje predeterminado de la impresora.	Activado*	La impresora multifunción examina los datos de la interfaz de red y selecciona la emulación PCL si los datos indican que se trata del lenguaje de impresora necesario.
		Desactivado	La impresora multifunción no examina los datos entrantes. La impresora utiliza la emulación PostScript para procesar el trabajo si PS SmartSwitch está activado o el lenguaje de impresora predeterminado especificado en el menú Configuración si PS SmartSwitch está desactivado.
PS SmartSwitch	Configura la impresora multifunción para que cambie automáticamente a la emulación PostScript cuando un trabajo de impresión recibido mediante el puerto de red lo necesite, independientemente del lenguaje predeterminado de la impresora.	Activado*	La impresora multifunción examina los datos de la conexión de interfaz de red y selecciona la emulación PostScript si los datos indican que se trata del lenguaje de impresora necesario.
		Desactivado	La impresora multifunción no examina los datos entrantes. La impresora utiliza la emulación PCL para procesar el trabajo si PCL SmartSwitch está activado o el lenguaje de impresora predeterminado especificado en el menú Configuración si PCL SmartSwitch está desactivado.
Modo NPA	Especifica si la impresora multifunción realiza el procesamiento especial necesario para la comunicación bidireccional, según las convenciones definidas en el protocolo Network Printing Alliance (NPA).	Desactivado	La impresora multifunción no realiza el procesamiento NPA.
		Automático*	La impresora multifunción examina los datos para determinar el formato y procesarlos adecuadamente.
Nota: la modificación de este elemento de menú restablece automáticamente la impresora multifunción.			
Red/Puertos

Elemento de menú	Finalidad	Valores y descripcio	nes
Mem intermedia Configura el tamaño de la intermedia de entrada de red Nota: si cambia el elemente menú Mem intermedia reimpresora multifunción se restablece automáticame Cualquier recurso permar como fuentes o macros, se restablece necesidades en termente de la recurso permar como fuentes o macros, se restablece necesidades en termente de la recurso permar como fuentes o macros, se recurso	Configura el tamaño de la memoria intermedia de entrada de red. Nota: si cambia el elemento de menú Mem intermedia red. la	Automático*	La impresora multifunción calcula de forma automática el tamaño de la memoria intermedia de red (valor recomendado).
	impresora multifunción se restablece automáticamente. Cualquier recurso permanente, como fuentes o macros, se pierde.	De 3 K hasta el tamaño máximo permitido (en incrementos de 1 K)	El usuario especifica el tamaño de la memoria intermedia de red. El tamaño máximo depende de la cantidad de memoria de la impresora multifunción, el tamaño de las demás memorias intermedias de enlace y de si Guardar recursos se ha definido en Activado o Desactivado. Para maximizar el rango de tamaño de la memoria intermedia de red, desactive o reduzca el tamaño de las memorias intermedias USB, del puerto serie y del puerto paralelo.
Mem. intermedia trab	Almacena temporalmente trabajos en el disco duro de la impresora multifunción antes de imprimir. Este elemento de menú sólo aparece cuando se instala un disco duro formateado no defectuoso.	Desactivado*	No almacena los trabajos en la memoria intermedia del disco duro.
mul eler cua forr Not eler aut mul		Activado	Almacena los trabajos de impresión en la memoria intermedia del disco duro.
	Nota: la modificación de este elemento de menú restablece automáticamente la impresora multifunción.	Automático	Almacena los trabajos de impresión en la memoria intermedia sólo si la impresora multifunción está ocupada procesando datos de otro puerto de entrada.
PS binario Mac Configura la impresora multifum para procesar los trabajos de impresión PostScript binario de Macintosh.	Configura la impresora multifunción para procesar los trabajos de impresión PostScript binario de Macintosh.	Activado	La impresora multifunción procesa trabajos de impresión PostScript binario sin formato para los ordenadores que utilizan el sistema operativo Macintosh.
			Nota: este valor suele provocar fallos en los trabajos de impresión de Windows.
		Desactivado	La impresora multifunción filtra los trabajos de impresión PostScript que utilizan un protocolo estándar.
		Automático*	La impresora multifunción procesa los trabajos de impresión de los ordenadores que utilizan los sistemas operativos Windows o Macintosh.

USB estándar y USB <x>

Estos menús sólo aparecen si hay disponible un puerto USB. Utilice estos elementos de menú para modificar los valores de la impresora que afectan al puerto USB (bus serie universal) (USB <x>), donde x representa 1 ó 2.

Elemento de menú	Finalidad	Valores y descripcion	nes
PCL Co SmartSwitch pa a la tra me ind pre	Configura la impresora multifunción para que cambie automáticamente a la emulación PCL cuando un trabajo de impresión recibido mediante el puerto USB lo necesite, independientemente del lenguaje predeterminado de la impresora.	Activado*	La impresora multifunción examina los datos del puerto USB y selecciona la emulación PCL si los datos indican que se trata del lenguaje de impresora necesario.
		Desactivado	La impresora multifunción no examina los datos entrantes. La impresora multifunción utiliza la emulación PostScript para procesar el trabajo si PS SmartSwitch está activado o el lenguaje de impresora predeterminado especificado en el menú Configuración si PS SmartSwitch está desactivado.
PS SmartSwitch	Configura la impresora multifunción para que cambie automáticamente a la emulación PostScript cuando un trabajo de impresión recibido mediante el puerto USB lo necesite, independientemente del lenguaje predeterminado de la impresora.	Activado*	La impresora multifunción examina los datos de la interfaz USB y selecciona la emulación PostScript si los datos indican que se trata del lenguaje de impresora necesario.
		Desactivado	La impresora multifunción no examina los datos entrantes. La impresora multifunción utiliza la emulación PCL para procesar el trabajo si PCL SmartSwitch está activado o el lenguaje de impresora predeterminado especificado en el menú Configuración si PCL SmartSwitch está desactivado.
Modo NPA	Especifica si la impresora multifunción realiza el procesamiento especial necesario para la comunicación bidireccional, según las convenciones definidas en el protocolo Network Printing Alliance (NPA).	Activado	La impresora multifunción realiza el procesamiento NPA. Si los datos no están en formato NPA, se rechazan como datos incorrectos.
		Desactivado	La impresora multifunción no realiza el procesamiento NPA.
	Nota: la modificación de este elemento de menú restablece automáticamente la impresora multifunción una vez que se cierran los menús. Se restaura para configurar la memoria y se pierde cualquier recurso permanente, como fuentes o macros.	Automático*	La impresora multifunción examina los datos para determinar el formato y procesarlos adecuadamente.

Red/Puertos

Elemento de menú	Finalidad	Valores y descripcio	nes
Mem intermedia USB	Configura el tamaño de la memoria intermedia de entrada de USB. Nota: si cambia el elemento de menú Mem int USB, la impresora multifunción se restablece automáticamente. Cualquier recurso permanente, como fuentes	Desactivado	El almacenamiento del trabajo en memoria intermedia está desactivado. Cualquier trabajo que ya esté almacenado en el disco duro se imprime antes de que se reanude el procesamiento normal de los trabajos entrantes.
	o macros, se pierde.	Automático*	La impresora multifunción calcula de forma automática el tamaño de la memoria intermedia USB (valor recomendado).
		De 3 K hasta el tamaño máximo permitido (en incrementos de 1 K)	El usuario especifica el tamaño de la memoria intermedia de USB. El tamaño máximo depende de la cantidad de memoria de la impresora multifunción, el tamaño de las demás memorias intermedias de enlace y de si Guardar recursos se ha definido en Activado o Desactivado. Para maximizar el rango de tamaño de la memoria intermedia USB, desactive o reduzca el tamaño de las memorias intermedias del puerto paralelo, del puerto serie y de red.
Mem. intermedia trab	Este elemento de menú sólo aparece cuando se instala un disco duro formateado.	Desactivado*	No almacena los trabajos de impresión en la memoria intermedia del disco duro.
	Almacena temporalmente trabajos en el disco duro de la impresora multifunción antes de imprimir.	Activado	Almacena los trabajos de impresión en la memoria intermedia del disco duro.
	Nota: la modificación del elemento de menú Mem. intermedia trab restablece automáticamente la impresora multifunción. Se restaura para configurar la memoria y se pierde cualquier recurso permanente, como fuentes o macros.	Automático	Almacena los trabajos de impresión en la memoria intermedia sólo si la impresora multifunción está ocupada procesando datos de otro puerto de entrada.
PS binario Mac	Configura la impresora multifunción para procesar los trabajos de impresión PostScript binario de Macintosh.	Activado	La impresora multifunción filtra los trabajos de impresión PostScript que utilizan un protocolo estándar.
		Desactivado	La impresora multifunción procesa trabajos de impresión PostScript binario sin formato para los ordenadores que utilizan el sistema operativo Macintosh.
			en los trabajos de impresión de Windows.
		Automático*	La impresora multifunción procesa los trabajos de impresión de los ordenadores que utilizan los sistemas operativos Windows o Macintosh.

Elemento de menú	Finalidad	Valores y descripcio	nes
Dirección ENA	Define la dirección ENA del puerto USB.	Dirección IP de 4 campos	Se muestra sólo si ENA está conectado mediante el puerto USB.
Máscara de red ENA	Define la máscara de red ENA del puerto USB.	(0.0.0*)	
Gateway ENA	Define el gateway ENA del puerto USB.		

Paralelo estándar o Paralelo <x>

Utilice estos elementos de menús para modificar aquellos valores enviados a la impresora multifunción mediante un puerto paralelo (Paralelo estándar o Paralelo <x>).

Elemento de menú	Finalidad	Valores y descripcion	nes
PCL C SmartSwitch p a t r r l ii	Configura la impresora multifunción para que cambie automáticamente a la emulación PCL cuando un trabajo de impresión recibido mediante el puerto paralelo lo necesite, independientemente del lenguaje predeterminado de la impresora.	Activado*	La impresora multifunción examina los datos de la interfaz del puerto paralelo y selecciona la emulación PCL si los datos indican que se trata del lenguaje de impresora necesario.
		Desactivado	La impresora multifunción no examina los datos entrantes. La impresora multifunción utiliza la emulación PostScript para procesar el trabajo si PS SmartSwitch está activado o el lenguaje de impresora predeterminado especificado en el menú Configuración si PS SmartSwitch está desactivado.
PS SmartSwitch	Configura la impresora multifunción para que cambie automáticamente a la emulación PostScript cuando un trabajo de impresión recibido mediante el puerto paralelo lo necesite, independientemente del lenguaje predeterminado de la impresora.	Activado*	La impresora multifunción examina los datos de la interfaz del puerto paralelo y selecciona la emulación PostScript si los datos indican que se trata del lenguaje de impresora necesario.
		Desactivado	La impresora multifunción no examina los datos entrantes. La impresora multifunción utiliza la emulación PCL para procesar el trabajo si PCL SmartSwitch está activado o el lenguaje de impresora predeterminado especificado en el menú Configuración si PCL SmartSwitch está desactivado.

Red/Puertos

Elemento de menú	Finalidad	Valores y descripcion	ies
Modo NPA	Especifica si la impresora multifunción realiza el procesamiento especial necesario para la comunicación bidireccional,	Activado	La impresora multifunción realiza el procesamiento NPA. Si los datos no están en formato NPA, se rechazan como datos incorrectos.
	en el protocolo Network Printing Alliance (NPA).	Desactivado	La impresora multifunción no realiza el procesamiento NPA.
	Nota: la modificación de este elemento de menú restablece automáticamente la impresora multifunción. Se restaura para configurar la memoria y se pierde cualquier recurso permanente, como fuentes o macros.	Automático*	La impresora multifunción examina datos, determina el formato y, a continuación, lo procesa como corresponda.
Mem intermedia paral	Configura el tamaño de la memoria intermedia de entrada del puerto paralelo. Nota: la modificación de este elemento de menú restablece automáticamente la impresora multifunción. Se restaura para configurar la memoria y se pierde cualquier recurso permanente, como fuentes o macros.	Desactivado	Desactiva el almacenamiento del trabajo en memoria intermedia. Cualquier trabajo que ya esté almacenado en el disco duro se imprime antes de que se reanude el procesamiento normal de los trabajos entrantes.
		Automático*	La impresora multifunción calcula de forma automática el tamaño de la memoria intermedia de puerto paralelo (valor recomendado).
		Desde 3 K hasta el tamaño máximo permitido (en incrementos de 1 K)	El usuario especifica el tamaño de la memoria intermedia de puerto paralelo. El tamaño máximo depende de la cantidad de memoria de la impresora multifunción, el tamaño de las demás memorias intermedias de enlace y de si Guardar recursos se ha definido en Activado o Desactivado. Para maximizar el rango de tamaño de la memoria intermedia del puerto paralelo, desactive o reduzca el tamaño de las memorias intermedias USB y del puerto serie.
Mem. intermedia trab	Este elemento de menú sólo aparece cuando se instala un disco duro formateado.	Desactivado*	No almacena los trabajos de impresión en la memoria intermedia del disco duro.
	Almacena temporalmente trabajos en el disco duro de la impresora multifunción antes de imprimir	Activado	Almacena los trabajos de impresión en la memoria intermedia del disco duro.
	Nota: la modificación de este elemento de menú restablece automáticamente la impresora multifunción. Se restaura para configurar la memoria y se pierde cualquier recurso permanente como fuentes o macros.	Automático	Almacena los trabajos de impresión en la memoria intermedia sólo si la impresora multifunción está ocupada procesando datos de otro puerto de entrada.
Estado avanzado	Activa la comunicación bidireccional a través del puerto paralelo.	Desactivado	Desactiva la negociación de puerto paralelo.
		Activado*	Activa la comunicación bidireccional a través de la interfaz de puerto paralelo.

Red/Puertos

Elemento de menú	Finalidad	Valores y descripcio	nes
Protocolo	Especifica el protocolo de interfaz de puerto paralelo.	Estándar	Puede resolver algunos problemas de la interfaz de puerto paralelo.
		Fastbytes*	Proporciona compatibilidad con la mayoría de las implementaciones de interfaz de puerto paralelo existentes (valor recomendado).
Aceptar inicial	Determina si la impresora multifunción acepta las solicitudes de inicialización de hardware del ordenador. El ordenador solicita la inicialización activando la señal INIT en la interfaz de puerto paralelo. Muchos ordenadores personales activan la señal INIT cada vez que se apaga y se enciende el ordenador.	Desactivado*	La impresora multifunción no acepta las solicitudes de inicialización de hardware del ordenador.
		Activado	La impresora multifunción acepta las solicitudes de inicialización de hardware del ordenador.
Modo paralelo 2	Determina si se realiza un muestreo de los datos del puerto paralelo al principio o al final del cable. Este elemento de menú sólo aparece cuando el puerto paralelo asociado admite esta función.	Activado*	Realiza un muestreo de los datos del puerto paralelo al principio del cable.
		Desactivado	Realiza un muestreo de los datos del puerto paralelo al final del cable.
PS binario Mac	Configura la impresora multifunción para procesar los trabajos de impresión PostScript binario de Macintosh.	Activado	La impresora multifunción procesa trabajos de impresión PostScript binario sin formato para los ordenadores que utilizan el sistema operativo Macintosh.
			Nota: este valor suele provocar fallos en los trabajos de impresión de Windows.
		Desactivado	La impresora multifunción filtra los trabajos de impresión PostScript que utilizan un protocolo estándar.
		Automático*	La impresora multifunción procesa los trabajos de impresión de los ordenadores que utilizan los sistemas operativos Windows o Macintosh.

Serie <x>

Utilice estos elementos de menú para modificar aquellos valores de la impresora que afectan a los trabajos enviados a la impresora multifunción a través del puerto serie opcional.

Elemento de menú	Finalidad	Valores y descripcion	ies
PCL SmartSwitch	Configura la impresora multifunción para que cambie automáticamente a la emulación PCL cuando un trabajo de impresión recibido mediante el puerto serie lo necesite, independientemente del lenguaje predeterminado de la impresora.	Activado* Desactivado	Activado: la impresora multifunción examina los datos de la interfaz serie y selecciona la emulación PCL si los datos indican que se trata del lenguaje de impresora necesario. Desactivado: la impresora multifunción no examina los datos entrantes. La impresora multifunción utiliza la emulación PostScript para procesar el trabajo si el valor PS SmartSwitch está activado o la emulación de impresora predeterminada especificada en el menú Configuración si el valor PS SmartSwitch está desactivado.
PS SmartSwitch	Configura la impresora multifunción para que cambie automáticamente a la emulación PostScript cuando un trabajo de impresión recibido mediante el puerto serie lo necesite, independientemente del lenguaje predeterminado de la impresora.	Activado* Desactivado	Activado: la impresora multifunción examina los datos de la interfaz serie y selecciona la emulación PostScript si los datos indican que se trata del lenguaje de impresora necesario. Desactivado: la impresora multifunción no examina los datos entrantes. La impresora multifunción utiliza la emulación PCL para procesar el trabajo, si el valor PCL SmartSwitch está activado, o el lenguaje predeterminado de la impresora especificada en el menú Configuración, si el valor PCL SmartSwitch está desactivado.
Modo NPA	Especifica si la impresora multifunción realiza el procesamiento especial necesario para la comunicación bidireccional, según las convenciones definidas en el protocolo Network Printing Alliance (NPA).	Activado	La impresora multifunción realiza el procesamiento NPA. Si los datos no están en formato NPA, se rechazan como datos incorrectos.
		Desactivado	La impresora multifunción no realiza el procesamiento NPA.
	Nota: la modificación de este elemento de menú restablece automáticamente la impresora multifunción. Se restaura para configurar la memoria y se pierde cualquier recurso permanente, como fuentes o macros.	Automático*	La impresora multifunción examina los datos para determinar el formato y procesarlos adecuadamente.

Red/Puertos

Elemento de menú	Finalidad	Valores y descripcion	nes
Mem intermedia serie	Configura el tamaño de la memoria intermedia de entrada serie. Nota: la modificación del elemento de menú Mem intermedia serie restablece automáticamente la impresora. Cualquier recurso permanente, como fuentes o	Desactivado	La impresora multifunción desactiva la memoria intermedia de trabajo. Cualquier trabajo que ya esté almacenado en el disco duro se imprime antes de que se reanude el procesamiento normal de los trabajos entrantes.
	macros, se pierde.	Automático*	La impresora multifunción calcula de forma automática el tamaño de la memoria intermedia serie (valor recomendado).
		Desde 3 K hasta el tamaño máximo permitido (en incrementos de 1 K)	El usuario especifica el tamaño de la memoria intermedia serie. El tamaño máximo depende de la cantidad de memoria de la impresora multifunción, el tamaño de las demás memorias intermedias de enlace y de si Guardar recursos se ha definido en Activado o Desactivado. Para maximizar el tamaño de la memoria intermedia de puerto serie, puede desactivar o reducir el tamaño de las memorias intermedias de puerto paralelo y de USB.
Mem. intermedia trab	Este elemento de menú sólo aparece cuando se instala un disco duro formateado. Almacena temporalmente trabajos en el disco duro de la impresora multifunción antes de imprimir.	Desactivado*	No almacena los trabajos de impresión en la memoria intermedia del disco duro.
		Activado	Almacena los trabajos de impresión en la memoria intermedia del disco duro.
	Nota: la modificación del elemento de menú Mem. intermedia trab restablece automáticamente la impresora multifunción. Se restaura para configurar la memoria y se pierde cualquier recurso permanente, como fuentes o macros.	Automático	Almacena los trabajos de impresión en la memoria intermedia sólo si la impresora multifunción está ocupada procesando datos de otro puerto de entrada.
Protocolo serie	Selecciona los valores de intercambio de hardware y software para la interfaz serie.	DTR*	Intercambio de hardware.
		DTR/DSR	Intercambio de hardware.
		XON/XOFF	Intercambio de software.
		XON/XOFF/DTR	Intercambio combinado de hardware y software.
		XONXOFF/DTRDSR	Intercambio combinado de hardware y software.
Robust XON	Determina si la impresora multifunción comunica la disponibilidad el ordenador	Desactivado*	La impresora multifunción espera para recibir los datos del ordenador.
	Este elemento de menú sólo se aplica al puerto serie si el protocolo serie está configurado en XON/XOFF.	Activado	La impresora multifunción envía un flujo continuo de XON al ordenador host para indicar que el puerto serie está listo para recibir más información.

Red/Puertos

Elemento de menú	Finalidad	Valores y descripcion	ies
Baudios	Especifica la velocidad a la que se pueden recibir los datos a través del puerto serie.	1200	
		2400	
	Nota: las velocidades en baudios	4800	
	se muestran en el menú Serie	9600*	
	aparecen en los menús Serie	19200	
	opción 3.	38400	
		57600	
		115200	
		138200	
		172800	
		230400	
		345600	
Bits de datos	Especifica el número de bits de datos enviados en cada secuencia de transmisión.	7	
		8*	
Paridad	Define la paridad para las	Par	
	salida serie.	Impar	
		Ninguno*	
		Ignorar	
Aceptar DSR	Determina si la impresora multifunción acepta la señal DSR. DSR es una de las señales de intercambio para la mayoría de los cables de interfaz serie.	Desactivado*	Todos los datos recibidos por el puerto serie se consideran datos válidos.
		Activado	Sólo los datos recibidos mientras la señal DSR es alta se consideran datos
	La interfaz serie utiliza DSR para diferenciar la información enviada por el ordenador de la información creada por el ruido eléctrico en el cable serie. Este ruido eléctrico puede provocar la impresión de caracteres inconexos. Seleccione Activado para que los caracteres inconexos no se impriman.		valiuus.

NetWare

Utilice estos elementos de menú para ver o cambiar los valores NetWare de la impresora.

Elemento de menú	Finalidad	Valores y descripcion	ies
Nombre de conexión	Muestra el campo utilizado para asignar el nombre de conexión	entrada de texto	
	NetWare.	Introduzca el nombre de seleccione Nombre de NetWare en el panel d	de conexion. A partir de ese momento, 2 conexión para mostrar el nombre e control.
Modo de	Asigna el modo de impresión	Pserver*	
		Rprinter	
Número de red	Muestra el campo utilizado para	entrada de texto	
	asignal el numero netware.	Introduzca el número l seleccione Ver númer o NetWare en el panel d	Netware. A partir de entonces, o de red para acceder al número de red e control.
Activar	Activa o desactiva la característica NetWare.	Desactivado	Desactivado: desactiva la
		Activado*	Activado: activa la característica
			NetWare.
Ethernet 802.2	Define el valor Ethernet 802.2 como	Activado*	Se utilizan tipos de trama IPX, que
	Activado o Desactivado.	Desactivado	conversaciones.
Ethernet 802.3	Define el valor Ethernet 802.3 como	Activado*	
	Activado o Desactivado.	Desactivado	
Ethernet Tipo II	Define el valor Ethernet Tipo II	Activado*	
	como Activado o Desactivado.	Desactivado	
Ethernet SNAP	Define el valor Ethernet SNAP	Activado*	
	como Activado o Desactivado.	Desactivado	
Packet Burst	Define el valor Packet Burst como	Activado	
	Activado o Desactivado.	Desactivado*	
Modo NSQ/GSQ	Define el valor Modo NSQ/GSQ	Activado	Método de búsqueda de difusión en
	como Activado o Desactivado.	Desactivado*	las paginas web.

AppleTalk

Utilice estos elementos de menú para ver o cambiar los valores AppleTalk de la impresora.

Elemento de menú	Finalidad	Valores y descripciones
Nombre	Muestra el nombre AppleTalk asignado.	Seleccione Nombre para ver el nombre AppleTalk en el panel de control.
Dirección	Muestra la dirección AppleTalk asignada.	Seleccione Dirección para ver la dirección AppleTalk en el panel de control.

Elemento de menú	Finalidad	Valores y descripcior	nes
Activar	Activa o desactiva la característica AppleTalk.	Desactivado Activado*	Desactivado: desactiva la característica AppleTalk. Activado: activa la característica AppleTalk.
Definir zona	Proporciona una lista de zonas de la red.	* lista de zonas de la red	El valor predeterminado es la zona predeterminada de la red. Si no hay ninguna zona predeterminada en la red, el valor predeterminado es *.

LexLink

Utilice estos elementos de menú para ver el nombre LexLink o cambiar la activación LexLink.

Elemento de menú	Finalidad	Valores y descripcion	les
Apodo	Muestra el campo utilizado para asignar el apodo LexLink.	entrada de texto Introduzca el apodo. A para ver el apodo Lexl	partir de entonces, seleccione Apodo ink en el panel de control.
Activar	Activa o desactiva la característica LexLink.	Activado* Desactivado	Activado: activa la característica LexLink. Desactivado: desactiva la característica LexLink.

Valores generales

Utilice estos elementos de menú para definir varios valores de la impresora multifunción.

Elemento de	Finalidad		
	Finanuau		
Idioma	Determina el idioma del texto en la pantalla del panel de	English*	(inglés)
	control LCD.	Français	(francés)
		Deutsch	(alemán)
		Italiano	(italiano)
		Español	(español)
		Dansk	(danés)
		Norsk	(noruego)
		Nederlands	(holandés)
		Svenska	(sueco)
		Português	(portugués de Brasil)
		Suomi	(finés)
		Русский	(ruso)
		Polski	(polaco)
Tipo de teclado	Especifica el tipo de teclado	English*	(inglés)
	aparece en el panel de	Français	(francés)
	control.	Français Canadien	(francés canadiense)
		Deutsch	(alemán)
		Italiano	(italiano)
		Español	(español)
		Dansk	(danés)
		Norsk	(noruego)
		Nederlands	(holandés)
		Svenska	(sueco)
		Suomi	(finés)
		Português	(portugués de Brasil)
		Русский	(ruso)
		Polski	(polaco)

Elemento de menú	Finalidad	Valores y descripci	ones
Generales predet.	Especifica los valores	EE.UU.	La configuración del elemento de menú en
	ubicación geográfica.	Internacional	 Bandeja <x> (donde x es el número de la bandeja), Alim. multiuso y Papel manual (Carta/A4)</x> Sobre manual (Sobre 10, Sobre DL) Alim. multiuso Tamaño del papel Copiar Tamaño original Fax enviado Tamaño original E-mail Tamaño original FTP Tamaño original Universal Unidades de medida (mm/ pulgadas) Formato fecha/hora MM_DD_AAAA para EE.UU. DD_MM_AAAA para otros países
Mostrar mensajes iniciales	Define la impresora multifunción para que muestre mensajes iniciales después de que el dispositivo se haya encendido, de forma que el usuario pueda completar la instalación.	Sí* No	Cuando la impresora multifunción se enciende por primera vez, el valor predeterminado es Sí. Una vez que el usuario completa el asistente de instalación y selecciona Terminado en la pantalla de selección País, el valor predeterminado es No.
Tamaños mixtos	La impresora multifunción acepta tamaños mixtos.	Carta/Legal (Estados Unidos)	
Formato de fecha	Especifica el formato según la ubicación geográfica.	MM-DD-AAAA* DD-MM-AAAA* AAAA-MM-DD	Mes, Día y Año (EE.UU.) Día, Mes, Año (Internacional) (* indica un valor predeterminado de fábrica específico del país/región)
Formato de hora	Especifica si el formato es para un reloj de 12 ó 24 horas.	12 horas A.M./P.M. Reloj de 24 horas	12 A.M.–12 P.M., 12:01 P.M.–11:59 P.M. 00:00–24:00
Brillo de la pantalla	Ajusta el brillo de la pantalla LCD del panel de control.	5–100 (100*)	
Mostrar marcadores		Sí* No	Si está definido en No, el contenedor de marcadores no aparece entre los trabajos retenidos.

Elemento de menú	Finalidad	Valores y descripci	ones
Permitir digitalizaciones de trabajos personalizados	Controla la función de mostrar y ocultar para el valor Trabajo personalizado y los valores de digitalización de Trabajo personalizado para cada función. Los valores de digitalización de Trabajo personalizado definen los valores predeterminados de Trabajo personalizado para cada función. No aparecen si los trabajos personalizados no están permitidos. Esta función también se denomina "Creación de trabajos". La característica Trabajo personalizado no está admitida en todos los modelos.	Sí* No	Este elemento de menú controla la función de mostrar u ocultar para el valor Trabajo personalizado de la interfaz de usuario, así como para los valores de los trabajos de digitalización del trabajo personalizado de cada función. Los valores de digitalización de Trabajo personalizado definen los valores predeterminados de Trabajo personalizado para cada función.
Recuperación de atasco del escáner	Determina si la impresora multifunción recupera todo el	Nivel del trabajo*	Puede que los trabajos personalizados no se recuperen a nivel de trabajo.
	página del trabajo donde se produce el atasco del escáner.	Nivel de la página	Los trabajos personalizados siempre se recuperan a nivel de página.
Frecuencia de actualización de página Web		30–300 (120*)	El rango se encuentra en segundos.
Nombre de contacto		campo de texto NULO*	
Ubicación		campo de texto NULO*	
LAA	Permite al personal de soporte del sistema cambiar la dirección de hardware de la interfaz de red de forma que sea una dirección administrada localmente (LAA).	campo de texto (0000000000000*)	Las entradas válidas para el campo de texto sólo deben ser números.

Elemento de menú	Finalidad	Valores y descripci	ones
Alarmas Controla si la alarma de la impresora multifunción debe sonar cuando ésta necesita la intervención del operador.		Control alarma Desactivado Simple* Continuo	Control alarma define la función de cada alarma. Desactivado: no suena la alarma de la impresora multifunción. Simple: la impresora multifunción emite
		Alarma de tóner Desactivado* Simple Continuo	tres pitidos cortos. Continuo: la impresora multifunción repite tres pitidos cada 10 segundos. Alarma de tóner se activa cuando se está agotando el tóner del cartucho de impresión o
		Alarma de grapas Desactivado* Simple Continuo	de tóner. Alarma de grapas se activa cuando cuando no quedan muchas grapas en el cartucho de grapas. Alarma perforador se activa cuando el
		Alarma perforador Desactivado* Simple Continuo	contenedor del perforador está casi lleno. Nota: la alarma de grapas sólo aparece cuando está instalado un clasificador opcional. La alarma de perforador sólo aparece cuando está instalado un clasificador opcional y un perforador.

Elemento de menú	Finalidad	Valores y descripci	ones
Tiempos de espera	Fiempos de espera Especifica el período de tiempo que la impresora multifunción espera para volver a la pantalla de inicio, recibir un mensaje de fin de trabajo o recibir bytes adicionales de datos desde el ordenador. Nota: Tiempo de espera sólo está disponible cuando utiliza la emulación PostScript. Este valor de menú no afecta a los	Modo en espera Desactivado 1–240 (15*)	Toque la pantalla LCD o pulse cualquiera de los botones para salir de este modo. Desactivado: desactiva el modo en espera. 1–240: especifica la cantidad de tiempo en minutos que la impresora multifunción espera antes de volver a la página inicial.
		sólo tiliza Este a los 2–240 (60*)	Define el número de minutos que pasan después de salir del modo en espera y antes de que la impresora multifunción entre en un modo de suspensión conocido como "Modo Ahorro de energía".
	emulación PCL.		Si el modo en espera está desactivado, lo que se considera cuando se define en 0, el modo Ahorro de energía es el número de minutos de inactividad que se producen antes de entrar en el modo Ahorro de energía.
			Imprima la página de valores de menús para determinar el valor de Ahorro de energía actual. Aunque la impresora multifunción esté en el modo Ahorro de energía, seguirá estando lista para recibir trabajos de impresión.
			Desactivado: desactiva el modo Ahorro de energía. El valor Desactivado no está disponible si Ahorro de energía está definido en Activado.
			2–240 (60*): especifica la cantidad de tiempo después de salir del modo en espera o después de terminar un trabajo de impresión y antes de que la impresora multifunción entre en el modo Ahorro de energía.
			Por ejemplo, seleccione 15 para activar el modo Ahorro de energía de la impresora multifunción 15 minutos después de que termine un trabajo de impresión. De esta forma, se utiliza menos energía pero la impresora multifunción necesita más tiempo de calentamiento. Seleccione 15 si la impresora multifunción comparte el circuito eléctrico con la iluminación de la habitación y nota que las luces parpadean. Seleccione un valor alto si se utiliza la impresora multifunción constantemente. En la mayoría de las casos, este valor mantiene la impresora multifunción lista para imprimir con el mínimo tiempo de calentamiento. Seleccione un valor entre 1 y 240 minutos para conseguir un equilibrio entre el consumo de energía y un menor tiempo de calentamiento.
			Nota: cuando la impresora multifunción entra en modo Ahorro de energía y durante todo el tiempo que permanezca en él, el valor Brillo de la pantalla se definirá en 15. Toque la pantalla LCD o pulse cualquiera de los botones para salir de este modo.
		Espera de pantalla 15–300 (30*)	Desactivado: desactiva la espera de pantalla. 15–300: especifica la cantidad de tiempo en segundos antes de que el panel de control vuelva a la pantalla de inicio debido a la inactividad.

Elemento de menú	Finalidad	Valores y descripci	ones
Tiempos de espera (continuación)		Espera impresión Desactivado 1–255 (90*) Tiempo de espera	Desactivado: desactiva la espera de impresión. 1-255: especifica el período de tiempo que la impresora multifunción espera un mensaje de fin de trabajo antes de cancelar el resto del trabajo de impresión. Nota: cuando transcurre el período establecido en el temporizador, cualquier página con formato parcial que esté aún en la impresora multifunción se imprimirá y se examinarán otros puertos de entrada para ver si hay datos. Desactivado: desactiva el tiempo de espera.
		Desactivado 1565535 (40*)	1565535: especifica el período de tiempo que la impresora multifunción espera datos adicionales antes de cancelar el trabajo.
Recuperación de impresión	Especifica si la impresora multifunción continúa después de determinados estados que la dejan fuera de línea, si vuelve a imprimir las páginas atascadas o si espera hasta que se procese la página completa y esté lista para imprimirse.	Continuar auto Desactivado* 5–255	Permite a la impresora multifunción continuar automáticamente después de determinados estados que la dejan fuera de línea si no se resuelve dentro del período de tiempo especificado. Desactivado: desactiva Continuar auto. 5-255: especifica el período de tiempo en segundos que la impresora multifunción espera.
		Recuperación atasco	Especifica si la impresora multifunción vuelve a imprimir las páginas atascadas.
		Activado Desactivado Automático*	Activado: la impresora vuelve a imprimir las páginas atascadas. Desactivado: la impresora no vuelve a imprimir las páginas atascadas. Automático: la impresora vuelve a imprimir una página atascada salvo que la memoria requerida para guardar la página sea necesaria para otras tareas de la impresora multifunción.
		Protección de página Desactivado* Activado	Imprime correctamente una página que podría generar errores de Página compleja. Desactivado: imprime parte de una página de datos si la memoria no es suficiente para procesar la página completa. Activado: garantiza que se procesa una página completa antes de imprimirla. Nota: si, después de seleccionar Activado, la página sigue sin imprimirse, reduzca el tamaño y el número de fuentes de la página o aumente la memoria instalada en la impresora. Nota: en la mayoría de trabajos de impresión, no es necesario activar esta opción. Cuando se selecciona Activado, la impresión puede ser más lenta.

Elemento de menú	Finalidad	Valores y descripci	ones
Lenguaje de impresora	Especifica el lenguaje predeterminado de la impresora que se utiliza para transferir datos del ordenador a la impresora multifunción.	Emulación PCL Emulación PS*	Emulación PCL: utiliza un intérprete PCL para las comunicaciones de host entrantes. Emulación PostScript: utiliza un intérprete PS para las comunicaciones de host entrantes.
	Nota: este elemento de menú no está disponible desde el panel de control. Sólo está disponible en el servidor Web incorporado de la impresora multifunción.La definición del lenguaje de impresora como predeterminado no evita que una aplicación de software envíe trabajos de impresión que utilicen otro lenguaje.		
Área de impresión	Modifica el área imprimible lógica y física. Nota: este elemento de menú no está disponible desde el panel de control. Sólo está disponible en el servidor Web incorporado de la impresora multifunción.	Normal* Página completa	Nota: el valor Página completa sólo afecta a las páginas imprimidas mediante un intérprete PCL 5. Este valor no tiene efecto en las páginas imprimidas con intérpretes PCL XL o PostScript. Si intenta imprimir datos en el área no imprimible definida por Área de impresión normal, la impresora multifunción recortará la imagen en el límite definido por el área imprimible que se ha definido como normal.
Destino de carga	Especifica la ubicación de almacenamiento de los recursos cargados.	RAM*	Todos los recursos cargados se almacenan automáticamente en la memoria de la impresora (RAM).
	El almacenamiento de estos recursos en memoria flash o en un disco duro es permanente, al contrario del almacenamiento temporal que proporciona la memoria RAM. Los recursos permanecen en la memoria	Flash	Todos los recursos cargados se almacenan automáticamente en la memoria flash.
			Nota: la memoria flash aparece como elemento de menú si hay instalada una tarjeta de memoria flash no defectuosa que no está protegida con contraseña contra escritura o lectura/escritura.
	incluso cuando se apaga la impresora multifunción.	Disco	Todos los recursos cargados se almacenan automáticamente en el disco duro.
	Nota: este elemento de menú no está disponible desde el panel de control. Sólo está disponible en el servidor Web incorporado de la impresora multifunción.		Nota: el disco aparece como elemento de menú si hay instalado un disco duro no defectuoso formateado que no está protegido con contraseña contra escritura o lectura/ escritura.

Elemento de menú	Finalidad	Valores y descripci	iones
Seguimiento trabajos Especifica si se va a almacenar información estadística sobre los trabajo de impresión más recientes en el disco duro. Las estadísticas incluirán información sobre si el trabajo se imprimió con o si errores, el tiempo de impresión, el tamaño del trabajo (en bytes), el tipo y tamaño de material de impresión necesarios, el número total de páginas impresas y el número de copias solicitado	Especifica si se va a almacenar información	Desactivado*	La impresora multifunción no almacena estadísticas del trabajo en el disco duro.
	estadística sobre los trabajos de impresión más recientes en el disco duro. Las estadísticas incluirán información sobre si el trabajo se imprimió con o sin errores, el tiempo de impresión, el tamaño del trabajo (en bytes), el tipo y tamaño de material de impresión necesarios, el número total de páginas impresas y el número de copias solicitado.	Activado	La impresora multifunción almacena las estadísticas de los trabajos de impresión más recientes.
	Nota: este elemento de menú no está disponible desde el panel de control. Sólo está disponible en el servidor Web incorporado de la impresora multifunción.		
Guardar recursos	Determina lo que hace la impresora multifunción con los recursos cargados, como fuentes y macros	Desactivado*	La impresora multifunción mantiene los recursos cargados sólo hasta que se necesite memoria. A continuación, elimina los recursos asociados al lenguaje de impresora inactivo.
	RAM, si la impresora multifunción recibe un trabajo que necesite más memoria de la disponible. Nota: este elemento de menú no está disponible desde el panel de control. Sólo está disponible en el servidor Web incorporado de la impresora multifunción.	Activado	La impresora multifunción mantiene los recursos cargados para todos los lenguajes de impresora durante los cambios de éstos y las restauraciones de la impresora multifunción. Si la impresora multifunción se queda sin memoria, aparece el mensaje 38 Memoria llena.
Página banner	Especifica si el trabajo de impresión se debe imprimir como página banner. Nota: este elemento de menú no está disponible desde el panel de control. Sólo está disponible en el servidor Web incorporado de la impresora multifunción.	Desactivado* Activado	Para desactivarlo, desactive la casilla de verificación. Para activarlo, active la casilla de verificación.

Elemento de menú	Finalidad	Valores y descripci	iones
Predet. fábrica	Restaura los valores predeterminados de fábrica	Restaurar ahora	Se mantienen los valores definidos por el usuario.
		No restaurar*	 Todos los elementos de menú vuelven a los valores predeterminados de fábrica excepto: Idioma. Todos los valores de los elementos de menú Fax, E-mail y Valores de FTP, los elementos de menú Paralelo estándar o Paralelo <x>, Serie estándar y Serie <x>, Red estándar y Red <x> y, por último, los elementos de menú USB estándar y USB <x>.</x></x></x></x> Todos los recursos cargados (las fuentes, las macros y los juegos de símbolos) en la memoria (RAM) de la impresora desaparecen. (No afecta a los recursos en la memoria flash o en el disco duro.)

Valores de copia

Utilice estos elementos de menú para definir los valores relacionados con la copia en la impresora multifunción.

Elemento de menú	Finalidad	Valores y descripciones	
Contenido Especifica el tip contenido del tra copia.	Especifica el tipo de contenido del trabajo de copia.	Texto	El trabajo de copia contiene sobre todo texto o dibujo artístico.
		Texto/Foto*	El trabajo de copia contiene una mezcla de texto y gráficos.
		Fotografía	El trabajo de copia es una fotografía de alta calidad o una impresión con inyección de tinta de gran calidad que está principalmente compuesta de imágenes.
		Imagen impresa	El trabajo de copia utiliza los medios tonos, como los documentos impresos en impresora láser o las páginas de una publicación que están principalmente compuestas de imágenes. Un <i>medio</i> <i>tono</i> es un conjunto de puntos en blanco y negro dispuestos para simular los valores de brillo de las imágenes en escala de grises.

Elemento de menú	Finalidad	Valores y descrip	ciones
Dúplex	Especifica si un documento original es dúplex (a doble clara) o símplex (por una cara) cuando realiza una copia según las hojas del documento original sean por una o dos caras. De forma predeterminada, la orientación de las hojas es vertical y la encuadernación es por el borde largo. Consulte Encuad. dúplex en la página 82 para obtener más información sobre la encuadernación por el borde largo.	1 cara a 1 cara*	El borrador original situado en el alimentador automático de documentos está impreso en una cara de la hoja de papel. La copia solicitada es a una cara, de forma que la hoja copiada sólo tiene una imagen en una cara de la página. La copia imita el original exactamente.
		1 cara a 2 caras	El borrador original está impreso en una cara de la hoja de papel. La copia seleccionada es a dos caras, de forma que la imagen de la página original aparecerá en las dos caras de la hoja copiada. Por ejemplo, si el original tiene diez hojas, la copia tendrá cinco hojas con impresión en ambas caras.
		2 caras a 1 cara	El borrador original se imprime en ambas caras de la hoja de papel. La copia solicitada es a una cara, de forma que la hoja copiada sólo tiene una imagen en una cara de la página. Por ejemplo, si el borrador original tiene cinco hojas de papel con una imagen en cada una de las caras de las hojas, entonces la copia tendrá diez hojas con una única imagen en cada cara de las hojas.
		2 caras a 2 caras	El borrador original situado en el alimentador automático de documentos está impreso en ambas caras de una hoja. La copia solicitada del original también es a doble cara. La copia imita el original exactamente.

Elemento de menú	Finalidad	Valores y descripciones			
Ahorro papel	Especifica cuántas imágenes de página de un	Desactivado*	Coloca la imagen de una página del trabajo de impresión en una página impresa.		
	trabajo de impresion se incluirán en una página impresa del material de impresión.	2 en 1 vertical	Coloca las imágenes de dos páginas del trabajo de impresión en una página impresa con orientación vertical.		
		2 en 1 horizontal	Coloca las imágenes de dos páginas del trabajo de impresión en una página impresa con orientación horizontal.		
		4 en 1 vertical	Coloca las imágenes de cuatro páginas del trabajo de impresión en una página impresa con orientación vertical.		
		4 en 1 horizontal	Coloca las imágenes de cuatro páginas del trabajo de impresión en una página impresa con orientación horizontal.		
Bordes de página	Especifica si se imprime un borde alrededor del borde de la página en los	Activado*	Se imprime un borde de página cuando Ahorro papel está definido en 2 en 1 vertical, 2 en 1 horizontal, 4 en 1 vertical o 4 en 1 horizontal.		
	margenes.	Desactivado	No se imprime un borde de página.		
Clasificar	Mantiene las páginas de un trabajo de impresión apiladas por orden al realizar varias copias del trabajo.	Activado*	Copia todo el trabajo el número de veces especificado. Por ejemplo, si establece Copias en 2 y tiene tres páginas para copiar, la salida de la impresora multifunción es página 1, página 2, página 3, página 1, página 2, página 3.		
		Desactivado	Copia cada página de un trabajo el número de veces especificado. Por ejemplo, si establece Copias en 2 y tiene tres páginas para copiar, la salida de la impresora multifunción es página 1, página 1, página 2, página 2, página 3, página 3.		

Elemento de	Finalidad	Valoros v doscrino	sionos
menu	Finaliuau	valores y descript	
menú Tam. original	Finalidad Proporciona una lista de posibles tamaños de escáner para seleccionar con el fin de especificar el tamaño del documento de copia original.	Valores y descript Carta (8,5 x 11 pulg.)* Legal (8,5 x 14 pulg.) Ejecutivo (7,25 x 10,5 pulg.) Tabloide (11 x 17 pulg.) Folio (8,5 x 13 pulg.) Media carta (5,5 x 8,5 pulg.) A3 (297 x 420 mm) A4 (210 x 297 mm)* A5 (148 x 210 mm) JIS-B4 (257 x 364 mm) JIS-B5 (182 x 257 mm)	(* indica un valor predeterminado de fábrica específico del país/región) Sensor de tamaño automático determina un único tamaño para un trabajo. Cuando la impresora multifunción no puede determinar ningún tamaño, se le solicita al usuario que lo haga en la ventana de digitalización. Es necesario que un tamaño predeterminado se seleccione previamente en la pantalla LCD.
		Libro original Sensor de tamaño automático Tamaños mixtos	
Copiar en origen	Proporciona una lista de posibles orígenes de material de impresión para enviar el trabajo de copia a impresión.	Bandeja 1* Alim. multiuso Bandeja 2	Bandeja 2 no aparece como selección en la lista de valores a menos que haya instalado un alimentador opcional. Un alimentador de sobres no puede ser un valor incluso aunque haya alguno instalado.
Separadores de transparencias	Coloca una hoja de papel entre las transparencias.	Activado* Desactivado	Seleccione Activado para agregar hojas entre las transparencias. Seleccione Desactivado para que no haya hojas entre las transparencias.
Hojas separación	Coloca una hoja de papel entre las páginas, copias o trabajos según el valor seleccionado.	Ninguno* Entre copias Entre trabajos Entre páginas	
Origen separador	Proporciona una lista de posibles orígenes de material de impresión que permiten agregar hojas de separación.	Bandeja 1* Alim. multiuso Bandeja 2	Bandeja 2 no aparece como selección en la lista de valores a menos que haya instalado un alimentador opcional. Un alimentador de sobres no puede ser un valor incluso aunque haya alguno instalado.

Elemento de menú	Finalidad	Valores y descripe	ciones
Oscuridad	Especifica el nivel de oscuridad del trabajo de copia.	1–9 (5*)	Representación gráfica de los valores. Conforme se pulsa el botón de desplazamiento a la derecha o izquierda, el asterisco avanza y retrocede en la línea. 1 está junto al signo - y 9 junto al signo +. Como aparece, 5 es el valor actual.
Bandeja salida	Especifica qué bandeja de salida aceptará el trabajo de copia saliente. Nota: este elemento de menú sólo aparece cuando se ha instalado una bandeja de salida opcional.	Sal. estándar* Bandeja 1 Salida 2	
Copias	Especifica el número de copias del trabajo de copia.	1–999 (1*)	
Plantilla	Especifica la selección del texto de plantilla que se imprimirá en cada página del trabajo de copia. La plantilla tiene un aspecto similar al siguiente en una página:	Confidencial Copiar Borrador Urgente Personalizado Desactivado*	El valor Personalizado no se muestra a menos que se introduzca texto en el campo de texto Plantilla personalizada de la página del servidor Web incorporado (EWS). El texto que se utiliza para la plantilla es el que introduce el usuario en la página del servidor Web incorporado (EWS), aunque Personalizado debe estar seleccionado en el menú para que el texto se imprima como plantilla en cada página.
Plantilla personalizada	Especifica una plantilla personalizada.	campo de introducción de texto	Utilice el campo de introducción de texto para especificar una plantilla personalizada. El campo tiene una limitación de 64 caracteres.
Permitir copias prioritarias	Permite la interrupción de un trabajo de impresión de	Activado*	Interrumpe el trabajo de impresión en la siguiente página.
	red, por lo que la impresora multifunción se puede utilizar como copiadora para copiar una página o documento.	Desactivado	Interrumpe el trabajo de impresión en el límite del siguiente trabajo, es decir, entre trabajos de impresión individuales entrantes.
Digitalización de trabajo personalizado	Especifica si el trabajo de digitalización personalizado se activa o se desactiva. También se denomina "Creación de trabajos". La característica Trabajo personalizado no está admitida en todos los modelos.	Activado Desactivado*	Para activarlo, active la casilla de verificación. Para desactivarlo, desactive la casilla de verificación.

Elemento de menú	Finalidad	Valores y descripe	ciones
Eliminación de fondo	Ajusta la cantidad de fondo visible en una copia.	-4 a +4 (0*)	 -4 desactiva la eliminación de fondo. +4 activa la eliminación de fondo al máximo permitido.
Contraste	Especifica el contraste utilizado para el trabajo de copia. De forma predeterminada, depende del elemento de menú Contenido. Si el elemento de menú Contenido se restaura a sus valores predeterminados, también lo hace el valor Contraste.	0–5	Para texto, el valor predeterminado es 5. De forma predeterminada, el valor es 0 para elementos que no son texto.
Detalle de sombras	Ajusta la cantidad de detalle de sombras visible en una copia.	-4 a +4 (0*)	 -4 conserva la cantidad mínima de detalle de sombras. +4 conserva el máximo de detalle de sombras.
Digitalizar borde a borde	Especifica si el documento original se digitaliza de borde a borde antes de realizar las copias.	Desactivado* Activado	

Valores de fax

Utilice estos elementos de menú para definir los valores relacionados con el fax de la impresora multifunción.

Elemento de menú	Finalidad	Valores y descripciones	
Modo de fax	Define el método o modo de fax que se utilizará.	Servidor de fax analógico	Si la impresora multifunción no dispone de módem, este elemento de menú no aparece.
Configuración de fax analógico	Especifica el enlace a la configuración de fax analógico. Con un fax analógico, los faxes se envían o reciben mediante la línea telefónica.	enlace	Si la impresora multifunción no dispone de módem, el enlace Configuración fax no aparece.
Configuración del servidor de fax	Especifica el enlace para la configuración del servidor de fax. El trabajo de fax se envía a un servidor de fax para su transmisión.	enlace	

Configuración de fax analógico

Con un fax analógico, los faxes se envían y reciben mediante la línea telefónica. Utilice los siguientes elementos de menú para configurar el fax analógico.

Valores generales de fax

Elemento de menú	Finalidad	Valores y descripciones		
Nombre de estación	Especifica el nombre del fax en la impresora multifunción. El nombre puede ser el de una persona o el de una empresa.	campo de introducción de texto	El campo de introducción de texto está limitado a ocho caracteres. Introduzca el nombre en el campo proporcionado utilizando la pantalla del teclado alfanumérico virtual. Consulte Teclado alfanumérico virtual en la página 63 .	
Número de estación	Especifica el número de teléfono del fax.	campo de introducción de texto limitado	Los caracteres para introducir texto se limitan a: 0–9, (,), ., +, - y espacios.	
ID de estación		Nombre de estación Número de estación		
Activar fax manual	Configura la impresora multifunción para fax manual, para lo que sólo es necesario un divisor de línea y un teléfono. Se utiliza el teléfono normal para responder a un trabajo de fax entrante y para marcar un número de fax. Nota: pulse # 0 en el teclado numérico para ir directamente a la función Fax manual.	Activado Desactivado*		
Uso de memoria	Define la cantidad de memoria no volátil que se utiliza en relación	Sólo recepción	Se configura toda la memoria para recibir trabajos de fax.	
	El valor predeterminado de tax. El valor predeterminado divide una cantidad igual de memoria entre el envío y la recepción de trabajos de fax. Sin embargo, cuando se define uno de los valores, la memoria no se configura por igual.	Recepción principalmente	Se configura la mayor parte de la memoria para recibir trabajos de fax.	
		lgual*	Divide la memoria para enviar y recibir trabajos de fax en cantidades iguales.	
		Envío principalmente	Se configura la mayor parte de la memoria para enviar trabajos de fax.	
		Sólo envío	Se configura toda la memoria para enviar trabajos de fax.	
Cancelar faxes	Define la impresora multifunción para tener la opción de cancelar los trabajos de fax. Si no se permite, el elemento de menú	Permitir*	Permite la cancelación del trabajo de fax. Hace que la columna Fax aparezca en la pantalla Cancelar trabajos.	
	aparece en el panel de control.	No permitir	La cancelación de trabajos de fax no está permitida ya que no aparece el elemento de menú Cancelar faxes.	

Val	ores
-----	------

Teclado alfanumérico virtual

]	
			-	abc 12	3	âáä ¥		ЮюŹ	ź		
~	1	2	#3	\$ 4	<mark>%</mark> 5	6	िक्ष 7	8	9	0)	- +
@	q	w	e	r	a	У	u	i	0	t	Retroceso
a	s	d	f	g	h	j	k	-	;		
Bloq	Мау	z	x	C	v	b	n	m	< ,	>	Buccar
			/ ?	E	spacio		Bor	rar	[[] }	Buscal
?				8800						Atrás	Cancelar

Valores envío de fax

Elemento de menú	Finalidad	Valores y descripcio	nes
Resolución	Define la calidad en puntos por pulgada (ppp). Una mayor resolución ofrece mejor calidad de impresión, pero aumenta el tiempo de transmisión de los faxes salientes.	Estándar* Fina Superfina Ultrafina	
Tam. original	Proporciona una lista de posibles tamaños de escáner para seleccionar con el fin de especificar el tamaño del documento de copia original.	Carta $(8,5 \times 11)$ pulg.)* Legal $(8,5 \times 14 pulg.)$ Ejecutivo $(7,25 \times 10,5 pulg.)$ Tabloide $(11 \times 17 pulg.)$ Folio $(8,5 \times 13 pulg.)$ Media carta $(5,5 \times 8,5 pulg.)$ A3 $(297 \times 420 mm)$ A4 $(210 \times 297 mm)$ * A5 $(148 \times 210 mm)$ JIS-B4 $(257 \times 364 mm)$ JIS-B5 $(182 \times 257 mm)$ Libro original Sensor de tamaño automático Tamaños mixtos	(* indica un valor predeterminado de fábrica específico del país/región) 8,5 pulgadas admite la opción Tamaños mixtos.
Dúplex	Activa o desactiva la digitalización dúplex (digitalización a doble cara)	Desactivado*	El trabajo de fax no está definido para la impresión dúplex.
	para los trabajos de lax salientes.	Borde largo	Selección del borde largo de la página (borde izquierdo para la orientación vertical y borde superior para la orientación horizontal). Consulte Encuad. dúplex en la página 82 para obtener más información.
		Borde corto	Selección del borde corto de la página (borde superior para la orientación vertical y borde izquierdo para la orientación horizontal). Consulte Encuad. dúplex en la página 82 para obtener más información.
Contenido	Especifica el tipo de contenido del trabajo de fax.	Texto*	El trabajo de fax contiene sobre todo texto o dibujo artístico.
		Texto/Foto	El trabajo de fax contiene una mezcla de texto e imágenes.
		Foto	El trabajo de fax sólo contiene imágenes.

Elemento de menú	Finalidad	Valores y descripciones		
Oscuridad	Especifica el nivel de oscuridad del trabajo de fax.	1–9 (5*)	Representación gráfica de los valores. Conforme se pulsa el botón de desplazamiento a la derecha o izquierda , el asterisco avanza y retrocede en la línea. 1 está junto al signo - y 9 junto al signo +. Como aparece, 5 es el valor actual.	
Prefijo	Se proporciona un campo de entrada numérico para introducir números. Se muestran los números introducidos anteriormente. El prefijo de marcación del fax puede ser un código de país o un código que utilizan las empresas para marcar una línea externa.	Cadena de números	El campo de introducción está limitado a 16 caracteres. Los caracteres para introducir texto se limitan a: 0–9, (,), ., +, - y espacios.	
Rellamada automática	Especifica el número de veces que la impresora multifunción intenta automáticamente volver a enviar el trabajo de fax volviéndolo a enviar al número de fax de destino.	0–9 (5*)		
Frecuencia de rellamada	Selecciona un intervalo en minutos para realizar el número de rellamadas en dicho período de tiempo.	1–200 (3*)		
En PABX	Activa o desactiva el marcado	Sí	No esperar tono.	
	automático de centralita sin tono.	No*	Esperar tono.	
Activar ECM	Activa el modo de corrección de	Sí*	ECM está activado.	
	errores para los trabajos de fax, por lo que el envío de faxes resulta más fiable.	No	ECM está desactivado.	
Activar	Permite el envío de faxes mediante la	Activado*	Se activan las digitalizaciones de fax.	
de fax	multifunción.	Desactivado	Se desactivan las digitalizaciones de fax.	
Controlador a fax	Permite al controlador enviar trabajos de fax mediante la impresora	Activado*	El controlador puede enviar trabajos de fax.	
	multifuncion.	Desactivado	El controlador no puede enviar trabajos de fax. El controlador trata los trabajos de fax como PostScript.	
Permitir guardar como	Permite guardar los números de fax como métodos abreviados en la	Sí*	Aparece el botón Guardar como método abreviado en la pantalla.	
abreviado	impresora multiluncion.	No	No aparece el botón Guardar como método abreviado en la pantalla Destino de Fax.	
Modo de marcado	Especifica el sonido de marcado: tono o pulso.	Tono*	Suena un tono por cada número marcado.	
	Nota: puede que este elemento de menú no esté disponible en todos los países o regiones.	Pulso	Suena un ruido vibrante por cada número marcado.	

Elemento de menú	Finalidad	Valores y descripciones			
Digitalización de trabajo personalizado	Permite la digitalización de los trabajos de fax personalizados. También se denomina "Creación de trabajos". La característica Trabajo personalizado no está admitida en todos los modelos.	Activado Desactivado*	Para activarlo, active la casilla de verificación. Para desactivarlo, desactive la casilla de verificación.		
Eliminación de fondo	Ajusta la cantidad de fondo visible en una copia.	-4 a +4 (0*)	 -4 desactiva la eliminación de fondo. +4 activa la eliminación de fondo al máximo permitido. 		
Contraste	Especifica el contraste utilizado para el trabajo de digitalización. De forma predeterminada, depende del elemento de menú Contenido. Si el elemento de menú Contenido se restaura a sus valores predeterminados, también lo hace el valor Contraste.	0–5	Para texto, el valor predeterminado es 5. De forma predeterminada, el valor es 0 para elementos que no son texto.		
Detalle de sombras	Ajusta la cantidad de detalle de sombras visible en una copia.	-4 a +4 (0*)	 -4 conserva la cantidad mínima de detalle de sombras. +4 conserva el máximo de detalle de sombras. 		
Digitalizar borde a borde	Especifica si el documento original se digitaliza de borde a borde antes de enviar el trabajo de fax.	Desactivado* Activado			

Valores recepción fax

Elemento de menú	Finalidad	Valores y descripciones	
Activar recepc. fax	Permite que la impresora multifunción	Sí*	Se pueden recibir trabajos de fax.
		No	No se pueden recibir trabajos de fax.
№ tonos respuesta	La impresora multifunción suena un número definido de veces para indicar que hay un trabajo de fax entrante.	1–25 (1*)	
Reducción automát.	Ajusta un trabajo de fax entrante de	Activado*	Ajusta el fax entrante.
	modo que quepa en el tamaño del material de impresión cargado en el origen de fax designado. Consulte Origen del papel a continuación para obtener más información.		No ajusta el fax entrante.
Origen del papel	Especifica el origen de material de impresión seleccionado para suministrar material de impresión para	Automático*	La impresora multifunción selecciona automáticamente el origen del material de impresión.
	un fax entrante.	Bandeja <x></x>	La bandeja <x> o la bandeja estándar es el origen del material de impresión especificado, donde <x> es el número de bandeja.</x></x>
		Alim. multiuso	El alimentador multiuso es el origen del material de impresión especificado.
		Bandeja <x> (si hay instalado un alimentador opcional)</x>	La bandeja <x>, que puede ser cualquier alimentador opcional, es el origen del material de impresión especificado, donde <x> es el número de bandeja del alimentador.</x></x>
Dúplex	Activa o desactiva la impresión dúplex	Activado	El fax entrante es un trabajo dúplex.
	 (impresion a doble cara) para los trabajos de fax entrantes. Este elemento de menú aparece si hay instalada una unidad dúplex opcional o si el modelo de la impresora multifunción tiene una unidad dúplex interna. 		El fax entrante no es un trabajo dúplex.
Pie de página de fax	Imprime la información de transmisión en la parte inferior de cada página de un fax recibido.	Activado* Desactivado	Seleccione Activado para que se imprima el pie de página. Seleccione Desactivado para que no se imprima el pie de página.

Valores registro fax

Elemento de menú	Finalidad	Valores y descripciones	
Registro transmisión	Establece si la impresora multifunción imprime un registro con los detalles del trabajo de fax enviado. Si se produce un error al enviar el trabajo de fax, en la cabecera de la página aparece	Imprimir siempre*	La impresora multifunción imprime una página que muestra información sobre el trabajo de fax enviado, que incluye el número de fax y la hora a que se envió el trabajo de fax.
	transmisión".	No imprimir nunca	La impresora multifunción nunca imprime el registro.
		Imprimir si errores	La impresora multifunción imprime una página con información si se produce un error al enviar el trabajo de fax.
Reg errores de recepc.	Reg errores de ecepc.Configura la impresora multifunción para imprimir un registro de los		La impresora multifunción nunca imprime un registro.
	que ha tenido un error al recibirlo.	Imprimir si errores	La impresora multifunción imprime un registro.
Impr registros auto	Impr registros auto Especifica que se imprima un registro después de haber enviado o recibido 45 trabajos de fax.		La impresora multifunción imprime un registro de los trabajos de fax enviados o recibidos.
			La impresora multifunción no imprime ningún registro de los trabajos de fax enviados o recibidos.
Orig papel registro	Drig papel registro Especifica el origen de material de impresión seleccionado para suministrar material de impresión para que la impresora multifunción imprima un registro de todos los faxes enviados y recibidos. No se aplica a los sobres.	Bandeja 1*	La bandeja 1 o la bandeja estándar es el origen del material de impresión especificado.
		Alim. multiuso	El alimentador multiuso es el origen del material de impresión especificado.
aplica a todas las funciones de digitalización.	Bandeja 2 (si hay instalado un alimentador opcional)	La bandeja 2, que es un alimentador opcional, es el origen del material de impresión especificado.	
Visualización de informes	Especifica si un registro de envíos muestra un número de teléfono marcado o un nombre de estación remota.	Estación remota*	Muestra el nombre de estación remota de un trabajo de fax en el informe.
		Número marcado	Muestra el número de teléfono de un trabajo de fax en el informe.
Activar registro de trabajos	Configura la impresora multifunción para que realice un seguimiento de los últimos trabajos de fax.	Sí*	La impresora multifunción realiza el seguimiento de los trabajos de fax.
		No	La impresora multifunción no realiza ningún seguimiento de los trabajos de fax.

Elemento de menú	Finalidad	Valores y descrip	ciones
Activar registro de Ilamadas	Activar registro de Define la impresora multifunción para gue realice un seguimiento de los	Sí*	La impresora multifunción realiza un seguimiento de las llamadas de fax.
ultimos trabajos de fax.	No	La impresora multifunción no realiza ningún seguimiento de las llamadas de fax.	
Bandeja de salida de registro	Especifica la bandeja de salida que acepta el registro de fax impreso. El elemento de menú sólo aparece cuando se ha instalado una bandeja de salida opcional.	Se muestra una lista de bandejas de salida como valores, tales como Bandeja 1, Bandeja 2 y así sucesivamente dependiendo del número de bandejas instaladas.	

Valores de altavoces

Elemento de menú	Finalidad	Valores y descripciones	
Modo de altavoz Especifica cuánto tiemp	Especifica cuánto tiempo	Siempre inactivo	El altavoz está desactivado.
	permanece activado el altavoz.	Activo hasta conex.*	El altavoz está activado y emite un ruido hasta que se ha establecido la conexión de fax.
	Siempre activo	El altavoz está activado.	
Volumen del altavoz	altavoz Especifica el valor del volumen.	Alto*	El volumen del altavoz es alto.
		Bajo	El volumen del altavoz es bajo.
Volumen del timbre Establece el volumen del timbre del altavoz de la impresora multifunción.	Desactivado	El volumen del altavoz está desactivado.	
	Activado*	El volumen del altavoz está activado.	

Valores de timbre distintivo

Elemento de menú	Finalidad	Valores y descripciones	
Tono único	Responde las llamadas con un patrón de un solo timbre.	Activado*	El patrón de un solo timbre está activado.
		Desactivado	El patrón de un solo timbre está desactivado.
Tono doble	Responde las llamadas con un patrón de timbre doble.	Activado*	El patrón de timbre doble está activado.
		Desactivado	El patrón de timbre doble está desactivado.
Tono triple Responde las llamadas con un patrón de timbre triple.	Activado*	El patrón de timbre triple está activado.	
	patron de timbre triple.	Desactivado	El patrón de timbre triple está desactivado.

Configuración del servidor de fax

Elemento de menú	Finalidad	Valores y descripciones	
Formato de destino		campo de introducción de texto	Utilice [#] como número de fax. Por ejemplo: [x]@fax.empresa.com
Dirección de respuesta		campo de introducción de texto	Se trata de un campo necesario.
Asunto		campo de introducción de texto	
Mensaje		campo de introducción de texto	El campo de introducción de texto está limitado a 512 caracteres.
Gateway SMTP primario		valor en texto	Enlaces a un gateway SMTP primario en la configuración de servidor de e-mail en Red/Puertos .
Gateway SMTP secundario		valor en texto	Enlaces a un gateway SMTP secundario en la configuración de servidor de e-mail en Red/ Puertos .

Elemento de menú	Finalidad	Valores y descripciones	
Formato de imagen	Especifica el formato del archivo que se va a enviar por fax.	PDF* TIFF	Formato de documento portátil Formato de archivo de imagen con etiquetas
Contenido	Especifica el tipo de contenido del trabajo de fax.	Texto*	El trabajo de fax contiene sobre todo texto o dibujo artístico.
		Texto/Foto	El trabajo de fax contiene una mezcla de texto e imágenes.
		Foto	El trabajo de fax sólo contiene imágenes.
Resolución de fax	Define la calidad en puntos por pulgada (ppp). Una mayor resolución ofrece mejor calidad de impresión, pero aumenta el tiempo de transmisión de los faxes salientes.	Estándar Fina Superfina Ultrafina	<i>Estándar</i> es el ajuste adecuado para la mayoría de los documentos. Utilice <i>Fina</i> para documentos con pocos detalles. Utilice <i>Superfina</i> para documentos con gran detalle. Utilice <i>Ultrafina</i> para documentos con gráficos o fotografías.
Oscuridad	Especifica el nivel de oscuridad del trabajo de fax.	1–9 (5*)	Representación gráfica de los valores. Conforme se pulsa el botón de desplazamiento a la derecha o izquierda , el asterisco avanza y retrocede en la línea. 1 está junto al signo - y 9 junto al signo +. Como aparece, 5 es el valor actual.
Orientación	Determina cómo el texto y los gráficos se orientan en la página para el trabajo de fax.	Vertical*	El texto y los gráficos son paralelos al borde corto. Consulte Encuad. dúplex en la página 82 para obtener más información sobre el borde corto.
		Horizontal	El texto y los gráficos son paralelos al borde largo. Consulte Encuad. dúplex en la página 82 para obtener más información sobre el borde largo.

Elemento de menú	Finalidad	Valores y descripciones	
Tam. original	Proporciona una lista de posibles tamaños de escáner para seleccionar con el fin de especificar el tamaño del documento digitalizado original para enviar por fax.	Carta $(8,5 \times 11 \text{ pulg.})^*$ Legal $(8,5 \times 14 \text{ pulg.})$ Ejecutivo $(7,25 \times 10,5 \text{ pulg.})$ Tabloide $(11 \times 17 \text{ pulg.})$ Folio $(8,5 \times 13 \text{ pulg.})$ Media carta $(5,5 \times 8,5 \text{ pulg.})$ A3 $(297 \times 420 \text{ mm})$ A4 $(210 \times 297 \text{ mm})^*$ A5 $(148 \times 210 \text{ mm})$ JIS-B4 $(257 \times 364 \text{ mm})$ JIS-B5 $(182 \times 257 \text{ mm})$ Libro original Sensor de tamaño automático Tamaños mixtos	(* indica un valor predeterminado de fábrica específico del país/región) 8,5 pulgadas admite la opción Tamaños mixtos.
Usar TIFF de múltiples páginas Indica que los trabajos tienen formato de archivo de imágenes exploradas y varias páginas. este elemento de menú se aplica a todas las funciones de digitalización.	Sí*	Se crean archivos TIFF de múltiples páginas. Active la casilla de verificación para activar esta opción.	
	se aplica a todas las funciones de digitalización.	NO	Se crea un archivo TIFF individual por cada página. Desactive la casilla de verificación para desactivar esta opción.
Valores de e-mail

Elemento de menú	Finalidad	Valores y descrip	ciones
Configuración de servidor de e-mail		Consulte Configur página 34.	ación de servidor de e-mail en la
Formato	Especifica el formato del archivo que	PDF*	Formato de documento portátil
	se va a digitalizar.	JPEG	Grupo unido de fotógrafos expertos
		TIFF	Formato de archivo de imagen con etiquetas
Versión en PDF	Define la versión de un archivo PDF de Adobe Acrobat que se envía. Este elemento de menú se aplica a todas las funciones de digitalización.	1.2 1.3 1.4 1.5 1.6	
Contenido	Especifica el tipo de contenido del e- mail.	Texto	El trabajo de e-mail contiene sobre todo texto o dibujo artístico.
		Texto/Foto*	El trabajo de e-mail contiene una mezcla de texto e imágenes.
		Foto	El trabajo de e-mail sólo contiene imágenes.
Color	Especifica si la impresora multifunción reconoce una imagen	Gris*	No envía una imagen en color en el trabajo de e-mail.
	en color en el e-mail o ver la imagen en color en escala de grises.	Color	Envía el trabajo de e-mail con una imagen en color incluida.
Resolución	Especifica la resolución del e-mail en puntos por pulgada (ppp). La resolución está limitada por el conjunto de valores del elemento de menú Color. Si el conjunto de Color y Resolución está definido en 400 ó 600 ppp, se permite modificar la configuración, pero no se ve de la forma habitual, por lo que las combinaciones no son válidas. La resolución se reduce a 300 ppp.	75 ppp 150 ppp 200 ppp 300 ppp 400 ppp 600 ppp	Para Gris están disponibles de 75 a 600 ppp. Para Color están disponibles de 75 a 300. Consulte Color , indicado anteriormente.
Oscuridad	Especifica el nivel de oscuridad del trabajo de e-mail como una representación gráfica de una página que utiliza un patrón de relleno para indicar distintos niveles desde claro (1) a oscuro (9).	1–9 (5*)	Especifica el nivel de oscuridad del e- mail. Representación gráfica de los valores. Conforme se pulsa el botón de desplazamiento a la derecha o izquierda , el asterisco avanza y retrocede en la línea. 1 está junto al signo - y 9 junto al signo +. Como aparece, 5 es el valor actual.

		Talelee y accompt	ciones
Orientación	Especifica la orientación predeterminada del documento que se enviará en el trabajo de digitalización.	Vertical*	Envía el documento original en vertical para el trabajo de digitalización, lo que significa que el texto y los gráficos son paralelos al borde corto. Consulte Encuad. dúplex en la página 82 para obtener más información sobre el borde corto.
		Horizontal	Envía el documento original en horizontal para el trabajo de digitalización, lo que significa que el texto y los gráficos son paralelos al borde largo. Consulte Encuad. dúplex en la página 82 para obtener más información sobre el borde largo.
Tam. original	Proporciona una lista de posibles tamaños de escáner para seleccionar con el fin de especificar el tamaño del documento que se va a digitalizar.	Carta ($(8,5 \times 11 \text{ pulg.})^*$ Legal ($(8,5 \times 14 \text{ pulg.})$) Ejecutivo ($(7,25 \times 10,5 \text{ pulg.})$) Tabloide ($(11 \times 17 \text{ pulg.})$) Folio ($(8,5 \times 13 \text{ pulg.})$) Media carta ($(5,5 \times 8,5 \text{ pulg.})$) A3 ($(297 \times 420 \text{ mm})$) A3 ($(297 \times 420 \text{ mm})$) A4 ($(210 \times 297 \text{ mm})^*$) A5 ($(148 \times 210 \text{ mm})$) JIS-B4 ($(257 \times 364 \text{ mm})$) JIS-B5 ($(182 \times 257 \text{ mm})$) Libro original Sensor de tamaño automático	(* indica un valor predeterminado de fábrica específico del país/región)

Elemento de menú	Finalidad	Valores y descripe	ciones
Dúplex	Activa o desactiva la digitalización dúplex (digitalización a doble cara)	Desactivado*	El trabajo de e-mail no está definido para la impresión dúplex.
	para los e-mails.	Borde largo	Selección del borde largo de la página (borde izquierdo para la orientación vertical y borde superior para la orientación horizontal). Consulte Encuad. dúplex en la página 82 para obtener más información.
		Borde corto	Selección del borde corto de la página (borde superior para la orientación vertical y borde izquierdo para la orientación horizontal). Consulte Encuad. dúplex en la página 82 para obtener más información.
Calidad JPEG fotográfica	Define la calidad de la imagen fotográfica JPEG en relación con el tamaño de archivo y la calidad de la imagen.	5–90 (50%*)	El valor 5 ofrece un tamaño de archivo menor, pero la calidad de la imagen se reduce. El valor 90 ofrece la mejor calidad de
	Este elemento de menú se aplica a todas las funciones de digitalización.		imagen, pero el tamaño de archivo es muy grande.
Calidad JPEG	Define la calidad de la imagen fotográfica/texto o texto JPEG en relación con el tamaño de archivo y	5–90 (75%*)	El valor 5 ofrece un tamaño de archivo menor, pero la calidad de la imagen se reduce.
	la calidad de la imagen. Este elemento de menú se aplica a Texto y Texto/Foto y a todas las funciones de digitalización.		El valor 90 ofrece la mejor calidad de imagen, pero el tamaño de archivo es muy grande.
Imágenes de e-mail enviadas como		Archivo adjunto* Enlace Web	
Usar TIFF de múltiples páginas	Ofrece la opción de elegir entre archivos TIFF de una sola página y	Sí*	Se crean archivos TIFF de múltiples páginas.
	archivos TIFF de múltiples páginas. Para un trabajo de digitalización a e-mail de varias páginas, se crea un		Active la casilla de verificación para activar esta opción.
	solo archivo TIFF que contiene todas las páginas o se crean varios archivos TIFF uno por cada página	No	Se crea un archivo TIFF individual por cada página.
	del trabajo. Este elemento de menú se aplica a		Desactive la casilla de verificación para desactivar esta opción.
	todas las funciones de digitalización.		
Registro transmisión	Especifica cuándo se imprime el registro de transmisión.	Imprimir siempre*	El registro de transmisión de e-mail se imprime siempre.
	La página de registro es una confirmación de que los e-mails se han transferido correctamente.	No imprimir nunca	El registro de transmisión de e-mail no se imprime nunca.
		Imprimir si errores	El registro de transmisión de e-mail sólo se imprime cuando se produce un error.

Elemento de menú	Finalidad	Valores y descripe	ciones
Orig papel registro	Para seleccionar el origen desde donde se va a suministrar el material de impresión para que la impresora	Bandeja 1*	La bandeja 1 o la bandeja estándar es el origen del material de impresión especificado.
	todos los e-mails enviados y recibidos. No se aplica a los sobres.	Alim. multiuso	El alimentador multiuso es el origen del material de impresión especificado.
	aplica a todas las funciones de digitalización.	Bandeja 2 (si hay instalado un alimentador opcional)	La bandeja 2, que es un alimentador opcional, es el origen del material de impresión especificado.
Bandeja de salida de registro	Especifica la bandeja de salida que acepta el registro de e-mail impreso. El elemento de menú sólo aparece cuando se ha instalado una bandeja de salida opcional.	Se muestra una lista de bandejas de salida como valores, tales como Bandeja 1, Bandeja 2 y así sucesivamente dependiendo del número de bandejas instaladas.	
Profundidad en bits de e-mail	Activa el modo Compuesto, que permite que el tamaño de los archivos sea menor mediante la utilización de imágenes de 1 bit cuando Color está desactivado.	1 bit* 8 bits	
Digitalización de trabajo personalizado	Permite la digitalización de los e- mails personalizados. También se denomina "Creación de trabajos". La característica Trabajo personalizado no está admitida en todos los modelos.	Activado Desactivado*	Para activarlo, active la casilla de verificación. Para desactivarlo, desactive la casilla de verificación.
Permitir guardar como método abreviado	Permite guardar direcciones de e- mail como accesos directos.	Sí* No	Cuando está definido en No, el botón Guardar como método abreviado no aparece en la pantalla Destino de E- mail.
Eliminación de fondo	Ajusta la cantidad de fondo visible en una copia.	-4 a +4 (0*)	 -4 desactiva la eliminación de fondo. +4 activa la eliminación de fondo al máximo permitido.
Contraste	Especifica el contraste utilizado para el e-mail. De forma predeterminada, depende del elemento de menú Contenido. Si el elemento de menú Contenido se restaura a sus valores predeterminados, también lo hace el valor Contraste.	0–5	Para texto, el valor predeterminado es 5. De forma predeterminada, el valor es 0 para elementos que no son texto.
Detalle de sombras	Ajusta la cantidad de detalle de sombras visible en una copia.	-4 a +4 (0*)	 -4 conserva la cantidad mínima de detalle de sombras. +4 conserva el máximo de detalle de sombras.
Digitalizar borde a borde	Especifica si el documento original se digitaliza de borde a borde antes de enviar el e-mail.	Desactivado* Activado	

Valores de FTP

Elemento de menú	Finalidad	Valores y descripo	iones
Formato		PDF* JPEG TIFF	Formato de documento portátil Grupo unido de fotógrafos expertos Formato de archivo de imagen con etiquetas
Versión en PDF	Define la versión de un archivo PDF de Adobe Acrobat que se envía. Este elemento de menú se aplica a todas las funciones de digitalización.	1.2 1.3 1.4 1.5* 1.6	
Contenido	Especifica el tipo de contenido del trabajo de FTP.	Texto	El trabajo de FTP contiene sobre todo texto o dibujo artístico.
		Texto/Foto*	El trabajo de FTP contiene una mezcla de texto e imágenes.
		Foto	El trabajo de FTP sólo contiene imágenes.
Color	Especifica si la impresora multifunción reconoce una imagen	Gris*	No envía una imagen en color en el trabajo de FTP.
	imagen en color en escala de grises.	Color	Envía el trabajo de FTP con una imagen en color incluida.
Resolución	Especifica la resolución del trabajo de FTP en puntos por pulgada (ppp). La resolución está limitada por el conjunto de valores del elemento de menú Color. Si el conjunto de Color y Resolución está definido en 400 ó 600 ppp, se permite modificar la configuración, pero no se ve de la forma habitual, por lo que las combinaciones no son válidas. La resolución se reduce a 300 ppp.	75 ppp 150 ppp 200 ppp 300 ppp 400 ppp 600 ppp	Para Gris están disponibles de 75 a 600 ppp. Para Color están disponibles de 75 a 300. Consulte Color , indicado anteriormente.
Oscuridad	Especifica el nivel de oscuridad del trabajo de FTP como una representación gráfica de una página que utiliza un patrón de relleno para indicar distintos niveles desde claro (1) a oscuro (9).	1–9 (5*)	Especifica el nivel de oscuridad del trabajo de FTP. Representación gráfica de los valores. Conforme se pulsa el botón de desplazamiento a la derecha o izquierda , el asterisco avanza y retrocede en la línea. 1 está junto al signo - y 9 junto al signo +. Como aparece, 5 es el valor actual.

Elemento de menú	Finalidad	Valores y descripo	iones
Orientación	Especifica la orientación predeterminada del documento que se enviará en el trabajo de FTP.	Vertical*	Envía el documento original en vertical para el trabajo de FTP, lo que significa que el texto y los gráficos son paralelos al borde corto. Consulte Encuad. dúplex en la página 82 para obtener más información sobre el borde corto.
		Horizontal	Envía el documento original en horizontal para el trabajo FTP, lo que significa que el texto y los gráficos son paralelos al borde largo. Consulte Encuad. dúplex en la página 82 para obtener más información sobre el borde largo.
Tam. original	Proporciona una lista de posibles tamaños de escáner para seleccionar con el fin de especificar el tamaño del documento que se va a digitalizar.	Carta ($8,5 \times 11 \text{ pulg.}$)* Legal ($8,5 \times 14 \text{ pulg.}$) Ejecutivo ($7,25 \times 10,5 \text{ pulg.}$) Tabloide ($11 \times 17 \text{ pulg.}$) Folio ($8,5 \times 13 \text{ pulg.}$) Media carta ($5,5 \times 8,5 \text{ pulg.}$) A3 ($297 \times 420 \text{ mm}$) A4 ($210 \times 297 \text{ mm}$)* A5 ($148 \times 210 \text{ mm}$) JIS-B4 ($257 \times 264 \text{ mm}$)	(* indica un valor predeterminado de fábrica específico del país/región)
		JIS-B5 (182 x 257 mm) Libro original Sensor de tamaño automático Tamaños mixtos	
Dúplex	Activa o desactiva la impresión dúplex (impresión a doble cara)	Desactivado*	El trabajo de FTP no está definido para la impresión dúplex.
	Este elemento de menú aparece si hay instalada una unidad dúplex opcional o si el modelo de la impresora multifunción tiene una unidad dúplex interna.	Borde largo	La encuadernación se realiza en el borde largo de la página (borde izquierdo para la orientación vertical y borde superior para la orientación horizontal). Consulte Encuad. dúplex en la página 82 para obtener más información.
		Borde corto	Selección del borde corto de la página (borde superior para la orientación vertical y borde izquierdo para la orientación horizontal). Consulte Encuad. dúplex en la página 82 para obtener más información.

Elemento de menú	Finalidad	Valores y descripc	iones
Calidad JPEG fotográfica	Define la calidad de la imagen fotográfica JPEG en relación con el tamaño de archivo y la calidad de la imagen. Este elemento de menú se aplica a todas las funciones de digitalización.	5–90 (50%*)	El valor 5 ofrece un tamaño de archivo menor, pero la calidad de la imagen se reduce. El valor 90 ofrece la mejor calidad de la imagen, pero el tamaño de archivo es muy grande.
Calidad JPEG	Define la calidad de la imagen fotográfica/texto o texto JPEG en relación con el tamaño de archivo y la calidad de la imagen. Este elemento de menú se aplica a Texto y Texto/Foto y todas las funciones de digitalización.	5–90 (75%*)	El valor 5 ofrece un tamaño de archivo menor, pero la calidad de la imagen se reduce. El valor 90 ofrece la mejor calidad de la imagen, pero el tamaño de archivo es muy grande.
Usar TIFF de múltiples páginas	Ofrece la opción de elegir entre archivos TIFF de una sola página y archivos TIFF de múltiples páginas. Para un trabajo de digitalización a FTP de varias páginas, se crea un	Sí*	Se crean archivos TIFF de múltiples páginas. Active la casilla de verificación para activar esta opción.
	solo archivo TIFF que contiene todas las páginas o se crean varios archivos TIFF, uno por cada página del trabajo. este elemento de menú se aplica a todas las funciones de digitalización	No	Se crea un archivo TIFF individual por cada página. Desactive la casilla de verificación para desactivar esta opción.
Registro transmisión	Especifica cuándo se imprime el registro de transmisión.	Imprimir siempre*	El registro de transmisión de FTP siempre se imprime.
	La página de registro es una confirmación de que los archivos se ban transferido correctamente	No imprimir nunca	El registro de transmisión de FTP nunca se imprime.
		Imprimir si errores	El registro de transmisión de FTP sólo se imprime cuando se produce un error.
Orig papel registro multifu todas l No se	Selecciona el origen desde donde se va a suministrar el material de impresión para que la impresora	Bandeja 1*	La bandeja 1 o la bandeja estándar es el origen del material de impresión especificado.
	todas las FTP enviadas y recibidas. No se aplica a los sobres.	Alim. multiuso	El alimentador multiuso es el origen del material de impresión especificado.
	Nota: este elemento de menú se aplica a todas las funciones de digitalización.	Bandeja 2 (si hay instalado un alimentador opcional)	La bandeja 2, que es un alimentador opcional, es el origen del material de impresión especificado.
Bandeja de salida de registro	Especifica la bandeja de salida que acepta el registro de FTP impreso. El elemento de menú sólo aparece cuando se ha instalado una bandeja de salida opcional.	Se muestra una lista de bandejas de salida como valores, tales como Bandeja 1, Bandeja 2 y así sucesivamente dependiendo del número de bandejas instaladas.	

Elemento de menú	Finalidad	Valores y descripo	tiones
Profundidad en bits de e-mail	Activa el modo Compuesto, que permite que el tamaño de los archivos sea menor mediante la utilización de imágenes de 1 bit cuando Color está desactivado.	1 bit* 8 bits	
Nombre de archivo base		entrada de texto	El valor predeterminado es la siguiente palabra. imagen Nota: el nombre del archivo base tiene un límite de 53 caracteres. Los siguientes caracteres o símbolos no son válidos: * – asterisco : – dos puntos ? – signo de interrogación < – símbolo menor que > – símbolo mayor que – barra vertical Se agrega una marca de hora al final del nombre de archivo base.
Digitalización de trabajo personalizado	Permite la digitalización de los trabajos de FTP personalizados. También se denomina "Creación de trabajos". La característica Trabajo personalizado no está admitida en todos los modelos.	Activado Desactivado*	Para activarlo, active la casilla de verificación. Para desactivarlo, desactive la casilla de verificación.
Permitir guardar como método abreviado	Permite guardar las direcciones de FTP como métodos abreviados.	Sí* No	Cuando está definido en No, el botón Guardar como método abreviado no aparece en la pantalla Destino FTP.
Eliminación de fondo	Ajusta la cantidad de fondo visible en una copia.	-4 a +4 (0*)	 -4 desactiva la eliminación de fondo. +4 activa la eliminación de fondo al máximo permitido.
Contraste	Especifica el contraste utilizado para el trabajo de FTP. De forma predeterminada, depende del elemento de menú Contenido. Si el elemento de menú Contenido se restaura a sus valores predeterminados, también lo hace el valor Contraste.	0–5	Para texto, el valor predeterminado es 5. De forma predeterminada, el valor es 0 para elementos que no son texto.
Detalle de sombras	Ajusta la cantidad de detalle de sombras visible en una copia.	-4 a +4 (0*)	 -4 conserva la cantidad mínima de detalle de sombras. +4 conserva el máximo de detalle de sombras.
Digitalizar borde a borde	Especifica si el documento original se digitaliza de borde a borde antes de enviar el trabajo de FTP.	Desactivado* Activado	

Valores de impresión

Los valores de impresión están formados por los siguientes menús. Haga clic en cualquiera de los menús para obtener más información

Menú Acabado	Menú Emulación PCL
Menú Calidad	Menú PDF
Menú Utilidades	Menú HTML
Menú Configuración	Menú Imagen

Menú PostScript

Menú Acabado

Utilice estos elementos de menú para establecer los valores predeterminados de usuario para todos los trabajos. La impresión desde una aplicación puede anular los valores predeterminados de usuario.

Elemento de menú	Finalidad	Valores y descripcion	ies
Dúplex	Define la impresión dúplex (a doble cara) como predeterminada para	Desactivado*	Imprime en una cara del material de impresión.
todos los trabajos de impresión.	Activado	Imprime en ambas caras del material de impresión.	

Elemento de menú	Finalidad	Valores y descripcior	ies
Encuad. dúplex	Define la encuadernación de las páginas en dúplex y la forma en que está orientada la impresión de las caras posteriores (pares) con respecto a la impresión de las caras frontales (impares).	Borde largo* Se asume que la encu de la página (borde izo borde superior para la siguiente muestra el m páginas verticales y ho	adernación se realiza en el borde largo juierdo para la orientación vertical y orientación horizontal). La ilustración argen largo de encuadernación para prizontales.
		Encuader Parte posterior de la hoja e	hación e frontal hoja ente Encua- dernación Parte posterior de la hoja Parte posterior de la hoja
		Vertical	Ŭ
			Horizontal
		Borde corto	
		Se asume que la encu de la página (borde su borde izquierdo para la siguiente muestra el m páginas verticales y ho	adernación se realiza en el borde corto perior para la orientación vertical y a orientación horizontal). La ilustración argen corto de encuadernación para prizontales.
		Parte posterior de la hoja Encuar	Encuadernación dernación
		Parte frontal de la hoja	Parte posterior de la hoja ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
		Siguente	Horizontal
		Vertical	
Copias	Define el número de copias necesarias como valor predeterminado de usuario de la impresora multifunción.	1–999 (1*)	Los valores seleccionados desde la aplicación o el controlador de impresión siempre anulan a los valores seleccionados desde el panel de control.
Páginas en blanco	Especifica si se incluyen páginas en blanco generadas por la aplicación en la salida impresa.	No imprimir*	No imprime páginas en blanco generadas por la aplicación como parte del trabajo.
		Impresas	Imprime páginas en blanco generadas por la aplicación como parte del trabajo.

Elemento de menú	Finalidad	Valores y descripcio	nes
Clasificación	Mantiene las páginas de un trabajo de impresión apiladas en orden al imprimir varias copias del trabajo.	Desactivado*	Imprime cada página de un trabajo el número de veces especificado en el elemento de menú Copias. Por ejemplo, si Copias se define en 2 y se envían a imprimir tres páginas, la impresora imprime página 1, página 1, página 2, página 2, página 3, página 3.
		Activado	Imprime todo el trabajo el número de veces especificado en el elemento de menú Copias. Por ejemplo, si define Copias en 2 y se envían a imprimir tres páginas, la impresora imprime página 1, página 2, página 3, página 1, página 2, página 3.
Hojas separación	Inserta hojas de separación en	Ninguno*	No inserta hojas de separación.
	varias copias de un trabajos, entre varias copias de un trabajo o entre cada página de un trabajo.	Entre copias	Inserta una hoja en blanco entre cada copia del trabajo. Si está desactivada la opción Clasificación, se inserta una página en blanco entre cada grupo de páginas impresas (todas las páginas 1, todas las páginas 2, etc.). Si está activada, se inserta entre cada copia clasificada del trabajo de impresión.
		Entre trabajos	Inserta una hoja en blanco entre los trabajos.
		Entre páginas	Inserta una hoja en blanco entre cada página del trabajo. Esta opción resulta útil si imprime transparencias o desea insertar páginas en blanco en un documento para notas.
Origen separador	Especifica el origen donde están las hojas de separación.	Bandeja <x> (Bandeja 1*)</x>	Selecciona las hojas de separación de la bandeja especificada.
	En la lista de valores sólo aparecen los orígenes instalados.	Alim. multiuso	Selecciona las hojas de separación del alimentador multiuso. Nota: Conf. multiuso debe estar establecido en Cassette.
		Alimentador de sobres	Selecciona un sobre como hoja de separación.

Elemento de menú	Fin	alidad				Valore	es y	descripc	iones				
Impresión	Imp	rime vari	as imáge	nes	de baia da	Desac	tivac	*ob	Impr	ime '	1 imagen	de págin	a por cara.
munipagina	pag pap <i>una</i>	el. Tambi o Ahorro	ina cara (ién se de p <i>apel.</i>	nom	ina <i>N en</i>	2 en u	na		Impr cara	ime 2	2 imágene	es de páç	jina por
				3 en u	na		Impr cara	ime :	3 imágene	es de pág	jina por		
						4 en u	na		Impr cara	ime 4	4 imágene	es de pág	jina por
						6 en u	na		Impr cara	ime (6 imágene	es de pág	jina por
						9 en u	na		Impr cara	ime 9	9 imágene	es de pág	jina por
						12 en	una		Impr cara	ime '	12 imáger	nes de pá	igina por
						16 en	una		Impr cara	ime '	16 imáger	nes de pá	igina por
Orden	Det	ermina la	posición	del	as	Horizo	ontal	*					
multipagina	imágenes de varias páginas al utilizar Impresión multipágina. Consulte Impresión multipágina en la página 84 .		Vertical										
			Horizontal inversa										
	La p imá vert	oosición o genes y o tical u hoi	depende de si tien rizontal.	del n en oi	úmero de rientación	Vertical inversa							
	Por resi	ejemplo, ultados d	si selecc ifieren de	iona penc	la impresid diendo del v	ión de varias páginas 4 en una y la orientación vertical, los valor Orden multipágina que seleccione.							
		Orc horiz	len ontal		Orde vertic	en cal	ł	Ord norizonta	en I inverso	5	Orc vertical	den inverso	
		1	2		1	3		2	1		3	1	
		3	4		2	4		4	3		4	2	
Vista multipágina	Determina la orientación de una hoja de varias páginas.		Automático*		Perm selec vertio	Permite a la impresora multifunción seleccionar entre la orientación vertical y la horizontal.							
				Borde	larg	0	Defir impro págir dúpl más	Define el borde largo del material de impresión en la parte superior de la página (horizontal). Consulte Encuad. dúplex en la página 82 para obtener más información.					
						Borde	cort	0	Defir impro págir dúpi más	ne el esiór na (v ex e infor	borde con o en la pa rertical). C n la pági t mación.	rto del ma rte super Consulte I na 82 pa	aterial de ior de la E ncuad. ra obtener

Elemento de menú	Finalidad	Valores y descripcio	nes
Margen multipágina	Imprime un borde alrededor de cada imagen de página cuando	Ninguno*	No imprime un borde alrededor de cada imagen de página.
	utilice impresion multipagina.	Sólido	Imprime un borde de línea sólida alrededor de cada imagen de página.
Grapar trabajo	Define el grapado como valor	Desactivado*	No grapa los trabajos de impresión.
	predeterminado para todos los trabajos de impresión. Nota: este elemento de menú aparece cuando hay instalado un clasificador opcional.		Grapa todos los trabajos enviados a la impresora. Grapa todos los trabajos de impresión según la información enviada desde el controlador de impresora o la aplicación de software.
Perforador	Perfora el borde del papel. Nota: este elemento de menú	Activado	Perfora todos los trabajos enviados a la impresora.
	aparece cuando hay instalado un clasificador opcional.	Desactivado*	No perfora los trabajos de impresión.
Modo perforador	Perfora el borde del papel. Nota: este elemento de menú aparece cuando hay instalado un clasificador opcional.	2 tornillos 3*	Sólo aparece cuando está instalado el clasificador de perforación 3.
		2 tornillos 4*	Sólo aparece cuando está instalado el clasificador de perforación 4.
Separación de páginas	Separa la salida de los trabajos de impresión o las copias de un trabajo de impresión, lo que facilita la separación de los documentos apilados en la bandeja de salida del clasificador. Nota: este elemento de menú sólo aparece cuando hay instalado un clasificador opcional.	Ninguno*	Apila todas las hojas directamente una encima de otra.
		Entre copias	Separa las copias de un trabajo de impresión.
		Entre trabajos	Separa los trabajos de impresión.

Menú Calidad

Utilice estos elementos de menú para cambiar los valores que afectan a la calidad de impresión y ahorrar tóner. La impresión desde una aplicación puede anular los valores predeterminados de usuario.

Elemento de menú	Finalidad	Valores y descripciones		
Resolución Selecciona la resolución de la salida impresión	Selecciona la resolución de la salida impresa.	600 ррр	Produce un resultado de alta calidad para trabajos de impresión que son en su mayoría texto.	
	1200 ррр	Produce un resultado de alta calidad para trabajos donde la velocidad de impresión no es importante y hay suficiente memoria.		
		Calidad de imagen 2400*	Utiliza la frecuencia de líneas para trabajos de impresión que contengan imágenes en mapa de bits como, por ejemplo, fotografías digitalizadas.	

Elemento de menú	Finalidad	Valores y descripcior	ies
Intensidad del tóner	Aclara u oscurece documentos impresos y ahorra tóner. Aparece una escala en el panel de control LCD de la siguiente forma. Una barra vertical () indica el valor predeterminado de fábrica. Un símbolo de flecha (V) indica un valor predeterminado de usuario y la flecha V se mueve a la izquierda o derecha de la escala al pulsar los botones flecha izquierda o flecha derecha . Cuando se selecciona el valor predeterminado de 8, la flecha V cubre la barra vertical de esta forma:V+	1–10 (8*)	 Seleccione un valor inferior para obtener una anchura de línea más fina, para imágenes en escala de grises más claras y para aclarar los documentos impresos. Seleccione un valor más alto para obtener una anchura de línea más gruesa o imágenes en escala de grises más oscuras. Seleccione 10 para obtener un texto muy negro. Seleccione un valor inferior a 7 para ahorrar tóner.
Brillo	Ajusta el valor de gris de las imágenes impresas.	-6 a +6 (0*)	-6 es la reducción máxima.+6 es el aumento máximo.
Contraste	Ajusta el contraste de las imágenes impresas.	0–5 (0*)	0 es la reducción máxima. 5 es el aumento máximo.
Mejorar lín. finas	Activa un modo de impresión aconsejable para determinados	Activado	Active la casilla de verificación del controlador.
	líneas finas, como dibujos de arquitectura, mapas, diagramas de circuitos electrónicos y organigramas.	Desactivado*	Desactive la casilla de verificación del controlador.
	Nota: el elemento de menú Mejorar lín. finas no está disponible desde el panel de control. Este valor sólo está disponible en el controlador de emulación PCL, en el controlador PostScript o en el servidor Web incorporado de la impresora multifunción.		
Correc. grises	Ajusta automáticamente la mejora de contraste aplicada a las	Automático	Active la casilla de verificación del controlador.
	imagenes.	Desactivado*	Desactive la casilla de verificación del controlador.

Menú Utilidades

Utilice el menú Utilidades para imprimir distintos listados relacionados con los recursos de la impresora multifunción disponibles, los valores y los trabajos de impresión. Otros elementos de menú permiten configurar el hardware de la impresora multifunción y solucionar problemas.

Elemento de menú	Finalidad	Valores y descripciones	3
Predet. fábrica	Restaura los valores de la impresora multifunción a los valores predeterminados de fábrica. Este elemento de menú también está disponible en el menú Configuración.	Restaurar ahora	 Todos los elementos de menú vuelven a los valores predeterminados de fábrica excepto: Idioma. Todos los valores de los elementos de menú Fax, E-mail y Valores de FTP, los elementos de menú Paralelo estándar o Paralelo estándar o Paralelo serie estándar y Serie setándar y Red x>, Red estándar y USB estándar y USB Todos los recursos cargados (fuentes, macros y juegos de símbolos) en la memoria (RAM) de la impresora multifunción desaparecen. (No afecta a los recursos en la memoria flash).
		No restaurar*	Se mantienen los valores definidos por el usuario.
Eliminar trab retenidos	Elimina los trabajos confidenciales y retenidos del disco duro de la impresora multifunción. El elemento de menú aparece si hay instalado un disco duro que contiene trabajos retenidos o confidenciales.	Confidencial Faxes No restaurados Todos	Al seleccionar un valor sólo se ven afectados los trabajos residentes en la impresora multifunción. Los marcadores, los trabajos que haya en dispositivos USB de memoria flash y otros tipos de trabajos retenidos no se verán afectados.
Formatear flash	Formatear la memoria flash. No desconecte la impresora multifunción mientras se defragmenta	Sí	Elimina los datos almacenados en la memoria flash y la prepara para recibir nuevos recursos.
	la memoria flash. Nota: este elemento de menú sólo aparece si hay instalada una tarjeta de memoria flash opcional no defectuosa que no está protegida frente a escritura o lectura/escritura.	No*	Cancela la solicitud para formatear la memoria flash y deja los recursos actuales almacenados en la memoria flash.

Elemento de menú	Finalidad	Valores y descripciones	3
Defragmentar flash	efragmentar ash Recupera la pérdida del área de almacenamiento al eliminar recursos de la memoria flash. Advertencia: no desconecte la impresora multifunción mientras se defragmenta la memoria flash. Nota: este elemento de menú sólo aparece si hay instalada una tarjeta de memoria flash opcional no defectuosa que no está protegida frente a		La impresora multifunción transfiere todos los recursos almacenados en la memoria flash a la memoria de la impresora multifunción y, a continuación, vuelve a formatear la opción de memoria flash. Una vez finalizada la operación de formateo, los recursos se vuelven a cargar en la memoria flash.
		No*	La impresora multifunción cancela la solicitud para defragmentar la memoria flash.
Formatear disco	Formatea el disco duro de la impresora multifunción. Advertencia: no desconecte la impresora multifunción mientras se	Sí	Elimina los datos almacenados en el disco duro y prepara el dispositivo para recibir nuevos recursos.
	formatea el disco duro. Nota: este elemento de menú sólo aparece si el disco duro no está protegido con contraseña contra escritura o lectura/escritura.	No*	Cancela la solicitud para formatear el disco duro y deja los recursos actuales almacenados en el disco.
Estadísticas seg trab	Imprime una lista de las estadísticas de trabajo almacenadas en el disco duro o las borra.	Impresas	Imprime todas las estadísticas disponibles para los trabajos de impresión más recientes.
	Advertencia: Borrar aparece como valor sólo si Seguimiento trabajos no está definido como MarkTrack™. Nota: este elemento de menú sólo aparece si el disco duro no está protegido con contraseña contra escritura o lectura/escritura.	Borrar	Elimina las estadísticas de trabajos acumuladas del disco duro. Cuando la impresora multifunción elimina todas las estadísticas de trabajos almacenadas, el mensaje Borrando estadísticas de seguimiento del trabajo aparece conforme se eliminan los trabajos.
Activar Rastreo hexadecimal	Ayuda a aislar el origen de un problema de trabajo de impresión. Si Rastreo hexadecimal está activo,		Pulse Activar Rastreo hexadecimal para entrar en el modo Rastreo hexadecimal.
todos los datos (impresora multif formato hexadeo No se ejecutan l	todos los datos enviados a la impresora multifunción se imprimen en formato hexadecimal y de caracteres. No se ejecutan los códigos de control.		Para salir del modo Rastreo hexadecimal, apague la impresora multifunción, espere 15 segundos y, a continuación, vuelva a encender la impresora multifunción.
Calculador cobertura	Proporciona una estimación del porcentaje de cobertura de cian,	Desactivado*	No se imprime el porcentaje de cobertura.
	magenta, amarillo y negro en una página. La estimación se imprime en una página de separación.	Activado	Imprime el porcentaje de cobertura calculado para cada color en la página.

Menú Configuración

Utilice el menú Configuración para configurar las distintas características de la impresora multifunción.

Elemento de menú	Finalidad	Valores y descripciones	
Lenguaje de impresora	Especifica el lenguaje predeterminado de la impresora que se utiliza para transferir datos del ordenador a la impresora multifunción. Nota: la definición del lenguaje de impresora como predeterminado no evita que una aplicación de software envíe trabajos de impresión que utilicen otro lenguaje.	Emulación PCL* Emulación PS	Emulación PCL: utiliza un intérprete PCL para las comunicaciones de host entrantes. Emulación PostScript: utiliza un intérprete PS para las comunicaciones de host entrantes.
Guardar recursos	ardar recursos Determina lo que hace la impresora multifunción con los recursos cargados, como fuentes y macros almacenadas en la memoria RAM, si la impresora multifunción recibe un trabajo que necesite más memoria de la disponible. Si activa Guardar recursos, la impresora multifunción se restablece y vuelve a la pantalla de inicio de la pantalla LCD.	Desactivado*	La impresora multifunción mantiene los recursos cargados sólo hasta que se necesite memoria. A continuación, elimina los recursos asociados al lenguaje de impresora inactivo.
		Activado	La impresora multifunción mantiene los recursos cargados para todos los lenguajes de impresora durante los cambios de éstos y las restauraciones de la impresora multifunción. Si la impresora multifunción se queda sin memoria, aparece el mensaje 38 Memoria 11ena.
Destino de carga	Especifica la ubicación de almacenamiento de los recursos cargados. El almacenamiento de estos recursos en memoria flash o en un disco duro	RAM*	Todos los recursos cargados se almacenan automáticamente en la memoria de la impresora (RAM).
	es permanente, al contrario que el almacenamiento temporal que proporciona la memoria RAM. Los recursos permanecen en la memoria flash o en el disco duro incluso cuando se apaga la impresora multifunción.	Flash	Todos los recursos cargados se almacenan automáticamente en la memoria flash. Nota: la memoria flash aparece como elemento de menú si hay instalada una tarjeta de memoria flash no defectuosa que no está protegida con contraseña contra escritura o lectura/ escritura.
		Disco	Todos los recursos cargados se almacenan automáticamente en el disco duro. Nota: el disco aparece como elemento de menú si el disco duro no está protegido con contraseña contra escritura o lectura/ escritura.

Elemento de menú	Finalidad	Valores y descripciones	
Seguimiento trabajos	Especifica si se va a almacenar información estadística sobre los trabajos de impresión más recientes en el disco duro. Las estadísticas	Desactivado*	La impresora multifunción no almacena estadísticas del trabajo en el disco duro.
	en el disco duro. Las estadisticas incluirán información sobre si el trabajo se imprimió con o sin errores, el tiempo de impresión, el tamaño del trabajo (en bytes), el tipo y tamaño de material solicitados, el número total de páginas impresas y el número de copias solicitado.	Activado	La impresora multifunción almacena las estadísticas de los trabajos de impresión más recientes.
	Nota: Seguimiento trabajos sólo aparece cuando hay instalado un disco duro no defectuoso.		
Área de impresión	Modifica el área imprimible lógica y física.	Normal* Ajustar a la página Página completa	Nota: el valor Página completa sólo afecta a las páginas imprimidas mediante un intérprete PCL 5. Este valor no tiene efecto en las páginas imprimidas con intérpretes PCL XL o PostScript. Si intenta imprimir datos en el área no imprimible definida por Área de impresora multifunción recortará la imagen en el límite definido por el área imprimible que se ha definido como normal.
Predet. fábrica	Restaura los valores predeterminados de fábrica de la impresora.	Restaurar ahora	 Todos los elementos de menú vuelven a los valores predeterminados de fábrica excepto: Idioma. Todos los valores de los elementos de menú Paralelo estándar y Paralelo serie estándar y Serie Serie estándar y Red serie estándar y Red serie estándar y USB estándar y USB x>. Todos los recursos cargados (las fuentes, las macros y los juegos de símbolos) en la memoria (RAM) de la impresora desaparecen. (No afecta a los recursos en la memoria flash o en el disco duro.)
		No restaurar*	Se mantienen los valores definidos por el usuario.

Menú PostScript

Utilice estos elementos de menú para modificar aquellos valores de la impresora que afectan a los trabajos que utilizan el lenguaje de la impresora PostScript. La impresión desde una aplicación puede anular los valores predeterminados de usuario.

Elemento de menú	Finalidad	Valores y descripciones	i
Imprimir error PS Imprime una página que define el error de emulación PostScript cuando se produzca.		Desactivado*	Desecha el trabajo de impresión sin imprimir un mensaje de error.
		Activado	Imprime un mensaje de error antes de desechar el trabajo.
Prioridad de fuente	Establece el orden de búsqueda de fuentes. Nota: Prioridad de fuente sólo aparece cuando se instala una memoria flash o disco duro	Residente*	La impresora multifunción busca en la memoria de la impresora la fuente solicitada antes de buscar en la memoria flash o disco duro.
formateados, cuando no están defectuosos ni protegidos contra lectura/escritura o escritura y la opción Tamaño mem. int. de trabajos no se ha definido en 100%	Flash/Disco	La impresora multifunción busca en el disco duro y en la memoria flash la fuente solicitada antes de buscar en la memoria de la impresora.	

Menú Emulación PCL

Utilice estos elementos de menú para modificar aquellos valores de la impresora que sólo afectan a los trabajos impresos utilizando el lenguaje de impresora de emulación PCL. La impresión desde una aplicación puede anular los valores predeterminados de usuario.

Elemento de menú	Finalidad	Valores y descripcione	25
Origen de fuente	Determina el conjunto de fuentes que se muestran en el elemento de menú Nombre de fuente.	Residente*	Muestra todas las fuentes residentes en la memoria RAM de la impresora multifunción predeterminadas de fábrica.
		Disco	Nota: muestra todas las fuentes almacenadas en el disco duro de la impresora multifunción.
		Flash	Muestra todas las fuentes almacenadas en la memoria flash.
		Descargables	Muestra todas las fuentes que se cargan en la memoria RAM de la impresora.
		Todas	Muestra todas las fuentes disponibles para la impresora multifunción desde todos los orígenes.
Fuente	Identifica una fuente específica del origen de fuente especificado.	R0 Courier*	Se muestra el nombre y la identificación de la fuente para todas las fuentes del origen de fuente seleccionado. La abreviatura del origen de la fuente es R para residentes, F para flash, K para disco duro y D para descarga.

Elemento de menú	Finalidad	Valores y descripcione	15
Juego de símbolos	Determina el juego de símbolos de un nombre de fuente especificado.	10U PC-8 (US)* (valores predeterminados de fábrica específicos del país/región)	Un juego de símbolos es un conjunto de caracteres alfabéticos y numéricos, signos de puntuación y símbolos especiales utilizados al imprimir con una fuente seleccionada. Sólo aparecen los
		12U PC-850 (non-US)* (valores predeterminados de fábrica específicos del país/región)	juegos de símbolos admitidos para e nombre de fuente seleccionado.

Elemento de menú	Finalidad	Valores y descripcione	25
Valores de Emulación PCL	Cambia el tamaño de los puntos para fuentes tipográficas escalables.	Tamaño en puntos 1–1008 (12*)	Tamaño en puntos se refiere a la altura de los caracteres de la fuente. Un punto es igual a 1/72 pulgadas aproximadamente. Los tamaños en puntos que puede seleccionar oscilan entre 1 y 1008 en incrementos de 0,25 puntos. Nota: el tamaño en puntos sólo aparece para las fuentes tipográficas.
	Especifica el paso para fuentes de monoespaciado escalable.	Paso 0,08–100 (10*)	El paso se refiere al número de caracteres de espacio fijo en una pulgada horizontal de tipo. Puede seleccionar un paso que oscile entre 0,08 y 100 caracteres por pulgada (cpp) en incrementos de 0,01 cpp. En el caso de fuentes de monoespaciado no escalable, el paso aparece en la pantalla, pero no se puede modificar. Nota: el paso sólo aparece para fuentes de monoespaciado o fijas.
	Determina la orientación del texto y gráficos en la página.	Orientación Vertical* Horizontal	Vertical imprime el texto y los gráficos paralelos al borde corto del papel. Horizontal imprime el texto y los gráficos paralelos al borde largo del papel. Consulte Encuad. dúplex en la página 82 para obtener más información sobre los bordes cortos y largos.
	Determina el número de líneas que se imprimen en cada página.	Líneas por página 1–255 60* (Estados Unidos) 64* (fuera de Estados Unidos)	La impresora multifunción configura el espacio entre líneas (espacio entre líneas vertical) según los elementos de menú Líneas por página, Tamaño del papel y Orientación. Seleccione los valores de Tamaño del papel y Orientación correctos antes de definir el número de líneas por página.
	Define la anchura de la página lógica para el papel de tamaño A4.	Ancho A4 198 mm* 203 mm	Nota: el valor 203 mm permite que la página lógica tenga la anchura suficiente para imprimir 80 caracteres de paso 10.
	Especifica si la impresora multifunción introduce automáticamente un retorno de carro (CR) después de un comando de control de avance de línea (LF).	CR auto tras LF Desactivado* Activado	Desactivado: la impresora multifunción no introduce un retorno de carro después de un comando de control de avance de línea. Activado: la impresora multifunción introduce un retorno de carro después de un comando de control de avance de línea.
	Especifica si la impresora introduce automáticamente un avance de línea después de un comando de control de retorno de carro.	LF auto tras CR Desactivado* Activado	Desactivado: la impresora multifunción no introduce un avance de línea después de un comando de control de retorno de carro. Activado: la impresora multifunción introduce un avance de línea después de un comando de control de retorno de carro.

Elemento de menú	Finalidad	Valores y descripcione	25
Renumerar bandeja	Configura la impresora multifunción para que funcione con controladores de impresora o aplicaciones que utilicen distintas	Asign alim multiuso Desactivado* Ninguno 0–199	Desactivado: la impresora multifunción utiliza las asignaciones de orígenes predeterminadas de fábrica.
 asignaciones de origenes para los orígenes: bandejas, alimentadores multiuso y ranura de alimentación manual. Nota: para obtener más información sobre la asignación de números de origen, consulte la <i>Technical</i> 	0-133	Ninguno: el origen ignora el comando de selección de alimentación del papel. Ninguno sólo aparece si es el valor predeterminado actual. Ninguno debe estar seleccionado por el intérprete PCL.	
	Reference.		0-199: seleccione un valor numérico para asignar un valor personalizado a un origen.
		Asignar bandeja [x] Desactivado* Ninguno	Desactivado: la impresora multifunción utiliza las asignaciones de orígenes predeterminadas de fábrica.
		0-199	Ninguno: el origen ignora el comando de selección de alimentación del papel. Ninguno sólo aparece si es el valor predeterminado actual. Ninguno debe estar seleccionado por el intérprete PCL.
			0-199: seleccione un valor numérico para asignar un valor personalizado a un origen.
		Asignar papel manual Desactivado* Ninguno 0–199	Desactivado: la impresora multifunción utiliza las asignaciones de orígenes predeterminadas de fábrica.
			Ninguno: el origen ignora el comando de selección de alimentación del papel. Ninguno sólo aparece si es el valor predeterminado actual. Ninguno debe estar seleccionado por el intérprete PCL.
			0-199: seleccione un valor numérico para asignar un valor personalizado a un origen.
	Asignar alimentador sobres manual Desactivado*	Desactivado: la impresora multifunción utiliza las asignaciones de orígenes predeterminadas de fábrica.	
	0–199	Ninguno: el origen ignora el comando de selección de alimentación del papel. Ninguno sólo aparece si es el valor predeterminado actual. Ninguno debe estar seleccionado por el intérprete PCL.	
			0-199: seleccione un valor numérico para asignar un valor personalizado a un origen.

Elemento de menú	Finalidad	Valores y descripcione	s
Renumerar bandeja (continuación)		Ver predeterminados de fábrica	Muestra el valor predeterminado de fábrica asignado a cada origen. Por ejemplo: Alim mult pred=8 Bdj1 predet. = 1 Bdj2 predet. = 4 Bdj3 predet. = 5 Bdj4 predt. = 20 Bdj5 predt. = 21 Sobre predt. = 6 Pap man pred = 2 Sob man pred = 3 El elemento de menú sólo es para ver la información. No se puede seleccionar ningún elemento en la lista de valores. Aparecen todas las opciones posibles si no están instaladas.
		Restaurar valores pred. Sí No	Seleccione Sí para devolver todas las asignaciones de origen a los valores predeterminados de fábrica.

Menú PDF

Utilice estos elementos menú para cambiar los valores de la impresora que afectan a los trabajos PDF.

Elemento de menú	Finalidad	Valores y descripcion	ies
Ajustar a ventana	Ajusta el contenido de la página al tamaño de material de impresión seleccionado.	Sí No*	Sí: ajusta la página para que se ajuste al material de impresión seleccionado. No: no ajusta la página; el texto o los gráficos impresos se recortan si son más grandes que el material impreso seleccionado.
Anotaciones	Especifica si se van a imprimir anotaciones en el PDF.	No imprimir* Imprimir	No imprimir: no imprime anotaciones en el PDF. Imprimir: imprime anotaciones en el PDF.

Menú HTML

Estos elementos de menú se utilizan para cambiar los valores HTML.

Elemento de menú	Finalidad	Valores y descripcior	nes
Fuente	Define la fuente predeterminada para los documentos HTML. Nota: se utilizará Times en los documentos HTML que no especifiquen una fuente.	Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text	Intl CG Times Intl Courier Intl Univers Joanna MT Letter Gothic Lubalin Graph Marigold MonaLisa Recut Monaco New CenturySbk New York Optima Oxford Palatino StempelGaramnd Taffy Times TimesNewRoman Univers Zapf Chancery
Tamaño de fuente	Define el tamaño de fuente predeterminada para documentos HTML.	1 pt–255 pt (12 pt*)	Seleccione tamaños de punto que oscilan entre 1 y 255 puntos en incrementos de 1 punto.
Graduar	Gradúa la fuente predeterminada para documentos HTML.	1%–400% (100%*)	Seleccione tamaños de proporción que oscilan entre 1 y 400% en incrementos del 1%.
Orientación	Define la orientación de página para documentos HTML.	Vertical* Horizontal	Vertical: imprime el texto y los gráficos paralelos al borde corto del papel. Horizontal: imprime el texto y los gráficos paralelos al borde largo del papel. Consulte Encuad. dúplex en la página 82 para obtener más información sobre los bordes cortos y largos.
Tamaño de margen	Define el margen de la página para documentos HTML.	8 mm–255 mm (19 mm*)	Define el margen entre 8 y 255 mm en incrementos de 1 mm.
Fondos	Especifica si se imprimen fondos en documentos HTML.	Imprimir* No imprimir	Imprimir: imprime fondos HTML. No imprimir: no imprime fondos HTML.

Menú Imagen

Estos elementos de menú se utilizan para cambiar el tamaño o la orientación de una imagen impresa o para invertir una imagen impresa.

Elemento de menú	Finalidad	Valores y descripcion	les
Ajuste automático	Selecciona el tamaño del material de impresión, la proporción y la orientación.	Activado* Desactivado	Nota: si está definido en Activado, este valor anula el de escala y puede anular el de orientación de algunas imágenes.
Invertir	Invierte las imágenes monocromas de dos tonos.	Activado Desactivado*	Nota: no se aplica a GIF o JPEG.
Proporción	Ajusta la imagen para que quepa en el tamaño del material de impresión.	Marcar superior izda Más aproximada* Marcar centro Ajustar altura/ancho Ajustar altura Ajustar ancho	Nota: si el valor Ajuste automático está definido en Activado, Proporción se define de forma automática en Más aproximada.
Orientación	Define la orientación de la imagen.	Vertical* Horizontal	Vertical: imprime el texto y los gráficos paralelos al borde corto del papel. Horizontal: imprime el texto y los gráficos paralelos al borde largo del papel. Consulte Encuad. dúplex en la página 82 para obtener más información sobre los bordes cortos y largos.

Seguridad

Estos elementos de menú se utilizan para definir los niveles de seguridad de los distintos trabajos de impresión que necesitan un PIN y para garantizar el proceso de instalación.

Elemento de menú	Finalidad	Valores y descripciones	
Método de autenticación		Ninguna (invitado)* Interna NTLM Kerberos 5 LDAP LDAP + GSSAPI	Si la autenticación está desactivada, se ignoran los valores de Acceso a función que necesitan ID de usuario o contraseñas. Consulte Acceso a función para obtener más información. Nota: para LDAP y LDAP + GSSAPI, utilice la interfaz de servidor Web incorporado (Embedded Web Server, EWS) de la impresora multifunción.
Demora de 'Desconexión' automática	Establece una demora en segundos de la pantalla de inicio antes de desconectar automáticamente a algún usuario autenticado.	1–60 (3*)	

Elemento de menú	Finalidad	Valores y descripciones	
Digitalizar a rango de puertos de PC	Este elemento de menú lo utiliza el personal de soporte del sistema, que tiene un servidor de seguridad para bloquear puertos entre la impresora multifunción y sus usuarios.	entrada de texto	Las entradas válidas de texto son dos conjuntos de valores numéricos separados por dos puntos. De forma predeterminada, el campo de introducción de texto está vacío.

Elemento de menú	Finalidad	Valores y descripciones	
Acceso a función		Menús Activado Desactivado	Si Desactivado está seleccionado y definido como valor predeterminado de usuario, cualquier acceso desde el botón Menú está desactivado.
		Acceso a copia No se necesita autenticación*	Si Función desactivada está seleccionado, el elemento de menú no aparece en la pantalla LCD. Consulte Mensaies de transición de
		Se necesita solo ID de usuario Se necesita ID de usuario y contraseña Función desactivada	funciones desactivadas para obtener más información.
		Acceso a fax No se necesita autenticación*	Si Función desactivada está seleccionado, el elemento de menú no aparece en la pantalla LCD.
		Se necesita sólo ID de usuario Se necesita ID de usuario y contraseña Función desactivada	Consulte Mensajes de transición de funciones desactivadas para obtener más información.
		Acceso a e-mail No se necesita autenticación*	Si Función desactivada está seleccionado, el elemento de menú no aparece en la pantalla LCD.
		Se necesita sólo ID de usuario Se necesita ID de usuario y contraseña Función desactivada	Consulte Mensajes de transición de funciones desactivadas para obtener más información.
		Acceso a FTP No se necesita autenticación* Se necesita sólo ID de usuario	Este elemento de menú y su valores controlan el acceso a la función Digitalizar a FTP. Si Función desactivada está seleccionado, el elemento de menú no
		Se necesita ID de usuario y contraseña Función desactivada	aparece en la pantalla LCD. Consulte Mensajes de transición de funciones desactivadas para obtener más información.
		Acceso a trabajos retenidos No se necesita autenticación*	Si Función desactivada está seleccionado, el elemento de menú no aparece en la pantalla LCD.
		Se necesita sólo ID de usuario Se necesita ID de usuario y contraseña Función desactivada	Consulte Mensajes de transición de funciones desactivadas para obtener más información.
		Crear perfil de digitalización No se necesita autenticación*	Si Función desactivada está seleccionado, el elemento de menú no aparece en la pantalla LCD.
		Se necesita sólo ID de usuario Se necesita ID de usuario y contraseña Función desactivada	Consulte Mensajes de transición de funciones desactivadas para obtener más información.

Elemento de menú	Finalidad	Valores y descripciones	
Acceso a función (continuación)	Digitalizar unidad flash No se necesita autenticación* Se necesita sólo ID de usuario Se necesita ID de usuario y contraseña Función desactivada	La selección de Función desactivada impide que aparezca el botón Digitalizar. Si selecciona No se necesita autenticación, cualquier usuario podrá realizar la digitalización. Si Se necesita sólo ID de usuario o Se necesita ID de usuario y contraseña está seleccionado, cuando pulse el botón Digitalizar a Unidad USB, aparecerá una solicitud de autenticación. Aparecerá la misma solicitud si se pulsa un botón de función, como Digitalizar o E-mail, en la pantalla de inicio. Si Función desactivada está seleccionado, el elemento de menú no aparece en la pantalla LCD. Consulte Mensajes de transición de funciones desactivadas para obtener más información	
	Imprimir unidad flash No se necesita autenticación* Se necesita sólo ID de usuario Se necesita ID de usuario y contraseña Función desactivada	Si selecciona Función desactivada, no se podrá imprimir ningún archivo de la unidad flash. Cuando se selecciona el archivo para la impresión, aparece una pantalla de archivo no reconocido. La única opción es eliminar el archivo. Si selecciona Se necesita sólo ID de usuario o Se necesita ID de usuario y contraseña, la pantalla de autenticación aparece al pulsar el botón Imprimir. El usuario debe conectarse antes de que se lleve a cabo la impresión. Si Función desactivada está seleccionado, el elemento de menú no aparece en la pantalla LCD. Consulte Mensajes de transición de funciones desactivadas para obtener más información.	
		Acceso a Lexmark Embedded Solutions (LES) No se necesita autenticación* Se necesita sólo ID de usuario Se necesita ID de usuario y contraseña Función desactivada	Si Función desactivada está seleccionado, el elemento de menú no aparece en la pantalla LCD. Consulte Mensajes de transición de funciones desactivadas para obtener más información.

Elemento de menú	Finalidad	Valores y descripciones	
Impresión confidencial	Este elemento de menú sólo aparece en la página Web; no aparece en el panel de control LCD.	PIN incorrecto máximo Desactivado* 2–10	Este elemento de menú sólo aparece cuando hay un disco duro instalado. Cuenta el número de veces que se puede introducir un PIN no válido para un nombre de usuario antes de que se eliminen todos los trabajos.
		Caducidad de trabajo Desactivado* 1 hora 4 horas 24 horas 1 semana	Especifica la cantidad de tiempo que se conserva un trabajo confidencial en la memoria antes de eliminarse.

Elemento de menú	Finalidad	Valores y descripciones	
Proteger menús de seguridad están protegio contraseña cu una contraseña definida. Si a	Estos elementos de menú de seguridad siempre están protegidos por contraseña cuando hay una contraseña avanzada o contraseña de usuario definida. Si ambas	Menú Papel No protegido Aceptar sólo contraseña avanzada* Aceptar contraseñas avanzada y de usuario	La protección no se aplica a no ser que se defina la contraseña, lo que significa que el campo de contraseña no puede ser nulo.
	contraseñas están definidas, sólo es válida la contraseña avanzada.	Informes No protegido Aceptar sólo contraseña avanzada* Aceptar contraseñas avanzada y de usuario	La protección no se aplica a no ser que se defina la contraseña, lo que significa que el campo de contraseña no puede ser nulo.
		Valores No protegido Aceptar sólo contraseña avanzada* Aceptar contraseñas avanzada y de usuario	La protección no se aplica a no ser que se defina una contraseña válida, lo que significa que el campo de contraseña no puede ser nulo. La contraseña protege a Valores generales, Valores de copia, Valores de fax, Valores de e-mail, Valores de FTP, Valores de impresión y Definir fecha/hora. Seguridad estará protegida si se define contraseña. Si se definen tanto la contraseña avanzada como la de usuario, sólo la contraseña avanzada será válida para fines de seguridad.
		Red/Puertos No protegido Aceptar sólo contraseña avanzada* Aceptar contraseñas avanzada y de usuario	La protección no se aplica a no ser que se defina la contraseña, lo que significa que el campo de contraseña no puede ser nulo.
	Métodos abreviados No protegido Aceptar sólo contraseña avanzada* Aceptar contraseñas avanzada y de usuario	La protección no se aplica a no ser que se defina la contraseña, lo que significa que el campo de contraseña no puede ser nulo.	
	Configuración de LES No protegido Aceptar sólo contraseña avanzada* Aceptar contraseñas avanzada y de usuario	La protección no se aplica a la configuración de Lexmark Embedded Solutions (LES) no ser que se defina la contraseña, lo que significa que el campo de contraseña no puede ser nulo.	
Crear/Cambiar contraseñas	Consulte Creación y camb	io de contraseñas en la pági	na 104.

Elemento de menú	Finalidad	Valores y descripciones	
Administración de cuentas internas		Nombre entrada de texto ID de usuario entrada de texto Contraseña entrada de texto Vuelva a introducir la contraseña entrada de texto E-mail entrada de texto	
Configuración de autenticación NTLM	Permite que un usuario con privilegios administrativos en el dominio se registre o anule el registro de la impresora multifunción con un dominio NT. Nota: en la barra de mensajes de estado aparece Registrado o No registrado. Continuar es el mensaje emergente para anular el registro.	Nombre del dominio Nombre PDC de dominio	 Nombre del dominio: introduzca la entrada de texto para el nombre de dominio. El valor predeterminado de fábrica del nombre de dominio variable es <dominio>. Utilice el teclado alfanumérico virtual para introducir el texto.</dominio> Nombre del dominio PDC: introduzca la entrada de texto para el nombre de dominio PDC. El valor predeterminado de fábrica para la variable del nombre del dominio PDC es un asterisco (*). Utilice el teclado alfanumérico virtual para introducir el texto. Nota: entre otros mensajes emergentes están: No nec autentic NT hasta nuevo reg de disp Mantener registro Anular registro ahora

Creación y cambio de contraseñas

Crear/Cambiar contraseña avanzada

Elemento de menú	Valores y descripe	ciones	Mensaje emergente
Contraseña	entrada de texto	El rango es 8-127 caracteres. Si se introduce una contraseña con menos de 8 caracteres, aparece un mensaje emergente para que el usuario introduzca una contraseña con más de 8 caracteres.	La contraseña debe tener un mínimo de 8 caracteres.
Vuelva a introducir la contraseña	entrada de texto	Esta entrada debe concordar con el campo Contraseña o aparecerá un mensaje emergente.	La contraseña y la contraseña que ha vuelto a introducir no coinciden.

Crear/Cambiar contraseña de usuario

Elemento de menú	Valores y descripc	iones	Mensaje emergente
Contraseña	entrada de texto	El rango es 8-127 caracteres. Si se introduce una contraseña con menos de 8 caracteres, aparece un mensaje emergente para que el usuario introduzca una contraseña con más de 8 caracteres.	La contraseña debe tener un mínimo de 8 caracteres.
Vuelva a introducir la contraseña	entrada de texto	Esta entrada debe concordar con el campo Contraseña o aparecerá un mensaje emergente.	La contraseña y la contraseña que ha vuelto a introducir no coinciden.

Crear/Cambiar PIN bloq dispositivo

Elemento de menú	Valores y descripo	iones	Mensaje emergente
PIN	Entrada numérica de 4 dígitos	Debe ser una entrada de 4 dígitos. Las entradas válidas son números de 0–9. El PIN permite que cualquier persona bloquee la impresora multifunción frente a cualquier actividad que pueda realizar.	El PIN debe tener 4 dígitos.
		Si se introduce una contraseña de menos de 4 dígitos o se introducen otros números que no sean 0–9, aparece un mensaje emergente y se borra el campo.	
		Este elemento de menú sólo aparece si hay un disco duro no defectuoso instalado.	
Vuelva a introducir PIN	Entrada numérica de 4 dígitos	Esta entrada debe concordar con el campo de PIN o, de lo contrario, aparecerá un mensaje emergente y el campo se borrará.	El PIN y el nuevo PIN introducido no coinciden.

Definir fecha/hora

Elemento de menú	Finalidad	Valores y descripcione	s
Zona horaria	Define la zona horaria del fax.	No definida* Hawaii EE.UU. Alaska EE.UU. Pacifico EE.UU./Can Tijuana Montañas EE.UU./Can EE.UU./Can Central Este EE.UU./Can Atlántico EE.UU./Can Terranova Brasilia, Brasil Atlántico med. Azores Is. Cabo Verde GMT Irlanda Londres Europa Central Ámsterdam Berna Bruselas Lisboa Madrid París	Praga Roma Estocolmo Viena Varsovia Europa Oriental El Cairo Helsinki Atenas Estambul Israel Sudáfrica Moscú Teherán, Irán Pekín, China Urumqi Australia Occidental Australia Cocidental Australia Criental Queensland Tasmania Australia Septentrional Nueva Zelanda Corea
Fecha y hora actuales	Es un elemento de sólo lectura.	AAAA-MM-DD HH:MM	Aparece el año, mes, día, hora y minuto actual.
Año	Permite un cambio manual en el año.	2003–2028	El año se expresa en incrementos de un año.
Mes	Permite un cambio manual en el mes.	Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	
Día	Permite un cambio manual en el día.	1–31	El día se expresa en incrementos de un día. Si el día se define en algún día que no esté en el mes, el mes cambia y se agrega ese día al mes. Por ejemplo, si se define 31 de junio, se convierte en 1 de julio. Si se define 32 de junio, se convierte en 2 de julio.
Hora	Permite un cambio manual en la hora.	0–23	La hora se expresa en incrementos de una hora.
Minuto	Permite un cambio manual en el minuto.	0–59	El número se expresa en incrementos de un minuto.

Elemento de menú	Finalidad	Valores y descripcione	95
Modo de DST	Permite algunos	Automático*	La hora la define el servidor de horario.
	el modo del horario de verano (DST).	Fax	La hora se define manualmente.
Horario de verano		Sí No	El valor predeterminado depende de la fecha y la hora.
			Nota: una vez que se cambia este valor, cambie el modo DSR a manual.
Servidor horario		IP	
		Ninguno	
Nombre de servidor horario		campo de texto	
Permitir difusión		Sí	Active la casilla de verificación si lo desea.
NTP		No*	Desactive la casilla de verificación si no lo desea.

Páginas de ayuda

Estos elementos de menú se utilizan para imprimir algunas o todas las páginas de ayuda residentes. Estas páginas contienen información sobre los valores de copiar, fax, e-mail y FTP de la impresora multifunción y para la solicitud de suministros.

Si el panel de control se define en otro idioma que no sea inglés, portugués de Brasil, francés, alemán, español o italiano, el documento se imprime en inglés.

Las páginas del menú Ayuda pueden imprimirse en los siguientes idiomas desde el CD Software and Documentation.

Inglés	Español	Holandés	Polaco
Portugués de Brasil	Italiano	Finés	Ruso
Francés	Danés	Noruego	Sueco

Alemán

Páginas de ayuda

Elemento de	Finalidad	Valores y descrinciones
Imprimir todo	Imprime todas las páginas del menú Ayuda.	Después de seleccionar este elemento de menú, se imprimen las páginas de ayuda y la impresora multifunción vuelve al estado
Guía de información	Imprime la Guía de información.	de Lista.
Copiando	Imprime la Guía para copias, que explica cómo hacer copias y cambiar los valores.	
E-mail	Imprime la Guía para e-mails, que explica cómo enviar trabajos a direcciones utilizando métodos abreviados de números y libretas de direcciones.	
Enviando fax	Imprime la Guía para faxes, que explica cómo introducir números de fax utilizando números de métodos abreviados y cómo enviar faxes a uno o más destinatarios.	
FTP	Imprime la Guía para FTP, que explica cómo digitalizar elementos para enviarlos a un sitio FTP.	Después de seleccionar este elemento de menú, se imprimen las páginas de ayuda y la impresora multifunción vuelve al estado de Lista.
Defectos de impresión	Imprime la Guía de defectos de impresión, que ayuda a resolver defectos recurrentes en copias o impresiones.	
Guía de suministros	Imprime la Guía de suministros, que explica cómo solicitar suministros.	

Administración de métodos abreviados

Para administrar los métodos abreviados de Fax, E-mail, FTP y Perfil, sólo es posible eliminar una entrada o una lista completa. Utilice las flechas hacia arriba y hacia abajo para desplazarse por la lista de elementos de métodos abreviados si hay suficientes entradas en la pantalla para que aparezcan estas flechas. En el siguiente ejemplo aparece la pantalla de métodos abreviados Perfil sin elementos en la lista seleccionada. No muestra flechas ya que sólo hay tres métodos abreviados que aparecen en una sola pantalla. Como indica la barra de mensajes de estado, muestra 1 de 3 entradas de un total de 3 entradas. Si hubiera más entradas, podría desplazarse hacia arriba y hacia abajo con las flechas. Como no hay ninguna entrada seleccionada, el botón Eliminar entrada no está disponible, ya que no está activo. Sólo el botón Eliminar lista está disponible.

legal1/mi_digitalización_red_twain	•	
digitalización_informe_financiero	•	Elimina
carpetapersonal/personal/perfiles_roles	0	entrada
		Elimina
		lista

Menús->Administrar métodos abreviados->Administrar métodos abreviados de perfil
Pulse el botón de opción junto a la lista necesaria y éste cambiará al botón de opción seleccionado, como muestra el color azul. **Eliminar entrada** se activa. Pulse **Eliminar entrada** para eliminar la entrada seleccionada como se muestra en la pantalla de métodos abreviados Perfil:



Menús->Administrar métodos abreviados->Administrar métodos abreviados de perfil

Las pantallas Fax, E-mail y FTP administran los métodos abreviados de la misma forma.

Explicación de los mensajes de la impresora multifunción

En el panel de control de la impresora multifunción aparecen mensajes que describen el estado actual de la impresora e indican los posibles problemas que requieren la intervención del operador.

Mensajes de estado

Los mensajes de estado proporcionan información acerca del estado de la impresora multifunción.

Mensaje	Significado	Acción
[nombre de conjunto de bandejas enlazadas] completo	El conjunto de bandejas enlazadas con un nombre definido anteriormente está lleno.	Extraiga el material de impresión de las bandejas. El mensaje se borra una vez que el nivel de salida de las bandejas enlazadas deja de estar lleno.
[PJL RDYMSG]	Este es el mensaje de listo del lenguaje de trabajos de la impresora (PJL).	
Agotándose unidad FC	La unidad del fotoconductor está casi vacía o casi se ha agotado su vida útil. Nota: en la página de valores de menú aparece una barra que indica la duración restante.	 El mensaje se borra automáticamente cuando se abre la cubierta o la puerta que se encuentra sobre la unidad del fotoconductor o si se apaga y se enciende de nuevo la impresora multifunción. Sustituya la unidad del fotoconductor. Si no se sustituye, la impresora multifunción vuelve a emitir el mensaje cuando se cierra la puerta o la cubierta.
Ahorro de energía	La impresora multifunción está lista para recibir y procesar los datos. El consumo de electricidad se reduce mientras está inactiva. Si la impresora multifunción permanece inactiva durante el período de tiempo especificado en el elemento de menú Ahorro de energía (el valor predeterminado de fábrica es 60 minutos), el mensaje Ahorro de energía sustituye al mensaje Lista.	Envíe un trabajo a imprimir. Pulse cualquier botón del panel de control.
Bandeja [x] vacía	La x representa el número de la bandeja. La bandeja no contiene material de impresión.	 Extraiga la bandeja. El mensaje se borra. Instale el material de impresión en la bandeja de acuerdo con la <i>Guía del usuario</i>. Inserte la bandeja.
Bandeja estándar llena Salida [x] llena [nombre de la salida] llena	La bandeja de salida estándar está llena. La x representa el número de la bandeja que está llena. [nombre de la salida] especifica un nombre para la bandeja definido anteriormente, como bandeja de María, y el mensaje informa de que está llena.	Extraiga la pila de material de impresión de la bandeja de salida estándar o de la bandeja especificada para borrar el mensaje.

Mensaje	Significado	Acción
Cubierta del ADF del escáner abierta	La cubierta del alimentador automático de documentos (ADF) está abierta.	Cierre la cubierta.
Desechando mem interm	La impresora multifunción desecha los datos corruptos y cancela el trabajo de impresión actual.	
El cartucho de tóner está vacío	El cartucho de tóner está vacío. La página de valores de menú muestra el nivel. La impresora multifunción tarda un período de tiempo sin especificar en leer el nivel de tóner. La impresora multifunción no muestra el mensaje hasta que lee el nivel.	 El mensaje se borra automáticamente cuando se abre la cubierta o la puerta que se encuentra sobre el cartucho de tóner o si se apaga y se enciende de nuevo la impresora. Sustituya el cartucho de tóner. Si no se sustituye, la impresora multifunción vuelve a emitir el mensaje cuando se cierra la puerta o la cubierta.
En espera	La impresora multifunción recibe una página de datos para imprimirla, pero espera un comando de fin de trabajo, de avance de hoja o datos adicionales.	Pulse Parar . Pulse Continuar para imprimir el contenido de la memoria intermedia. Cancele el trabajo actual. Espere a que desaparezca el mensaje.
Falta bandeja [x]	La x representa el número de la bandeja de la impresora multifunción que falta. El mensaje está también en la página de valores de menú.	Introduzca la bandeja para borrar el mensaje.
Faltan grapas o hay pocas	El cartucho de grapas del clasificador no está instalado o está instalado de forma incorrecta. El mensaje está también en la página de valores de menú.	 Instale correctamente el cartucho de grapas. Pulse Continuar para borrar el mensaje y continuar la impresión sin grapar. Cancele el trabajo actual.
Imprimiendo	La impresora multifunción está imprimiendo un trabajo.	
Imprimiendo página [x]	Una hoja de material de impresión se desplaza a través de la impresora multifunción para imprimirse. La x representa el número de la hoja que se está imprimiendo. Aunque una hoja dúplex (a doble cara) tenga dos caras denominadas páginas, sólo cuenta como una hoja.	

Mensaje	Significado	Acción
Imprimiendo página [x], copia [a]/[b]	Una hoja de material de impresión se desplaza a través de la impresora multifunción para imprimirse.	
	La x representa el número de la hoja que se está imprimiendo. Aunque una hoja dúplex tenga dos caras denominadas páginas, sólo cuenta como una hoja. Por lo tanto, no se cuentan las páginas, sino las hojas que pasan a través de la impresora multifunción.	
	El número total de hojas de un conjunto no se conoce, pero el número de conjuntos sí. Por ejemplo, un usuario puede haber solicitado la impresión de tres copias, por lo que hay tres conjuntos de hojas, pero el número de hojas no se conoce.	
Imprimiendo página [x]/[y], copia [a]/[b]	Una hoja de material de impresión se desplaza a través de la impresora multifunción para imprimirse.	
	La x representa el número de la hoja que se está imprimiendo. Se considera que una hoja es un página delantera y trasera de un elemento de material de impresión. Un grupo de hojas se denomina conjunto. La y representa el número de hojas totales del conjunto.	
	a es el número del conjunto que se está imprimiendo en el momento. b es el número total de conjuntos que se van a imprimir. Por ejemplo, un usuario puede enviar un trabajo de impresión dúplex de 6 páginas y seleccionar que se impriman tres copias. Por lo tanto, deben imprimirse tres hojas por cada trabajo. Esto es un conjunto. Para que el usuario tenga el trabajo completo se deberán imprimir tres conjuntos.	
Lista	La impresora multifunción está lista para recibir y procesar los trabajos.	Imprima, envíe por fax, digitalice, envíe por e-mail, realice copias o utilice el FTP.
Mantenimiento	El contador de mantenimiento de la impresora multifunción ha llegado a su límite, por lo que ésta requiere mantenimiento.	Sustituya los elementos de mantenimiento. Si es necesario, restablezca el contador de mantenimiento de la impresora multifunción.
Nivel bandeja [x] bajo	La x especifica el nombre de la bandeja cuyo nivel está bajo.	Cargue el material de impresión en la bandeja especificada para borrar el mensaje.
Ocupada	La impresora multifunción está ocupada recibiendo, procesando o imprimiendo datos.	Pulse Parar para acceder a la cola de trabajos.

Mensaje	Significado	Acción
Paralelo Paralelo [x]	Una interfaz de puerto paralelo es el enlace de comunicación activo.	 Espere a que desaparezca el mensaje. Notas: La interfaz actual aparece en la Página de valores de menú. Las interfaces que se muestran sin x o y son aquellas en las que la interfaz del host activa es una interfaz estándar. La x indica que la interfaz activa está conectada a la impresora multifunción a través de un conector PCI x. x, y indica que la interfaz activa está conectada a la impresora multifunción a través de un canal y en el conector PCI x, o que x es igual que 0 en la interfaz de red estándar.
Rastreo hexadecimal	La impresora multifunción está en modo Rastreo hexadecimal. Rastreo hexadecimal detecta el origen de los problemas relacionados con los trabajos de impresión. Cuando Rastreo hexadecimal está activo, todos los datos enviados a la impresora multifunción se imprimen en formato hexadecimal y de caracteres.	Salga de Rastreo hexadecimal para imprimir trabajos de manera normal. Para salir de Rastreo hexadecimal, desenchufe la impresora multifunción.
Red [x] Red [x], [y]	Una interfaz de red es el enlace de comunicación activo.	 Espere a que desaparezca el mensaje. Notas: La interfaz actual aparece en la Página de valores de menú. Las interfaces que se muestran sin x o y son aquellas en las que la interfaz del host activa es una interfaz estándar. La x indica que la interfaz activa está conectada a la impresora multifunción a través de un conector PCI x. x, y indica que la interfaz activa está conectada a la impresora multifunción a través de un canal y en el conector PCI x, o que x es igual que 0 en la interfaz de red estándar.
Reemplazar unidad FC	La unidad del fotoconductor está casi vacía o casi se ha agotado su vida útil. Nota: en la página de valores de menú aparece una barra que indica la duración restante.	 El mensaje se borra automáticamente cuando se abre la cubierta sobre la unidad del fotoconductor o si se apaga y se enciende de nuevo la impresora multifunción. Sustituya la unidad del fotoconductor. Si no se ha sustituido cuando el mensaje desaparece, la impresora multifunción volverá a mostrarlo.
Salida [x] llena	La x representa el número de la bandeja de salida que está llena cuando las bandejas de la impresora multifunción se enlazan.	Extraiga el material de impresión de las bandejas. El mensaje se borra una vez que el nivel de salida de las bandejas enlazadas deja de estar lleno.

Mensaje	Significado	Acción
Serie [x]	Una interfaz serie es el enlace de comunicación activo.	 Espere a que desaparezca el mensaje. Notas: La interfaz actual aparece en la Página de valores de menú. Las interfaces que se muestran sin x o y son aquellas en las que la interfaz del host activa es una interfaz estándar. La x indica que la interfaz activa está conectada a la impresora multifunción a través de un conector PCI x. x, y indica que la interfaz activa está conectada a la impresora multifunción a través de un canal y en el conector PCI x, o que x es igual que 0 en la interfaz de red estándar.
Sin grapas o mal introd.	El cartucho de grapas del clasificador está vacío o un cartucho de grapas se introdujo mal durante un trabajo. El mensaje está también en la página de valores de menú.	 El mensaje aparece hasta que se instala un nuevo cartucho de grapas en el clasificador. La impresora multifunción no intentará grapar trabajos mientras aparezca este mensaje. Compruebe que no haya un atasco de grapas en el cartucho de grapas y retire las mal introducidas. Instale un cartucho de grapas nuevo. Cancele el trabajo actual.
Tóner bajo	El cartucho tiene poco tóner. La página de valores de menú muestra el nivel. La impresora multifunción tarda un período de tiempo sin especificar en leer el nivel de tóner. La impresora multifunción no muestra el mensaje hasta que lee el nivel.	 El mensaje se borra automáticamente cuando se abre la cubierta o la puerta que se encuentra sobre el cartucho de tóner o si se apaga y se enciende de nuevo la impresora. Sustituya el cartucho de tóner. Si no se sustituye, la impresora multifunción vuelve a emitir el mensaje cuando se cierra la puerta o la cubierta.
USB USB [x]	La impresora multifunción está procesando datos a través del puerto USB especificado.	 Espere a que desaparezca el mensaje. Notas: La interfaz actual aparece en la Página de valores de menú. Las interfaces que se muestran sin x o y son aquellas en las que la interfaz del host activa es una interfaz estándar. La x indica que la interfaz activa está conectada a la impresora multifunción a través de un conector PCI x. x, y indica que la interfaz activa está conectada a la impresora multifunción a través de un canal y en el conector PCI x, o que x es igual que 0 en la interfaz de red estándar.

Mensajes de estado del fax

Mensaje	Significado
Conectar a <x> bps</x>	El fax está conectado. La <x> es la velocidad en baudios por segundo.</x>
Definir reloj	El reloj de hora real no está definido. Este mensaje aparece si no lo hace ningún otro mensaje de estado del fax. Permanece hasta que se define la hora del reloj. Defina la hora del reloj.
El trabajo se almacena para transmitirlo más tarde.	La digitalización se finaliza para realizar un trabajo de fax de envío retrasado.
Enviando página [n]	La impresora multifunción envía la página [n] del trabajo de fax, donde n es el número de la página enviada.
Error de fax	Se ha producido un error al enviar el fax.
Línea ocupada	Se marca un número de fax pero la línea de fax está ocupada.
Llamada finalizada	Se ha finalizado una llamada de fax.
Marcando	Se ha marcado un número de fax. Si el número es demasiado largo para que quepa en la pantalla, sólo aparece la palabra Marcando.
Nueva marcación en espera	La impresora multifunción está esperando para volver a marcar el número de fax.
Puesto en cola para su envío	El proceso de digitalización de un trabajo de fax ha finalizado, pero éste no se ha enviado aún porque se está enviando o recibiendo otro trabajo de fax. Mientras este trabajo espera su turno, este mensaje aparece durante tres segundos.
Recepción finalizada	La impresora multifunción ha recibido un trabajo de fax completo.
Recibiendo página [n]	La impresora multifunción recibe la página [n] del trabajo de fax, donde n es el número de la página recibida.
Respondiendo	La impresora multifunción está contestando a una llamada de fax.
Sin respuesta	Se marca un número de fax pero no se puede establecer conexión.
Sin tono	La impresora multifunción no tiene tono de marcado.

Mensajes de cancelación de trabajos

Mensaje	Significado
Eliminando trabajos seleccionados	Se pulsa el botón Eliminar una vez seleccionados los trabajos.
No hay trabajos seleccionados	Se pulsa el botón eliminar cuando no hay trabajos seleccionados.
No se puede eliminar el trabajo	Se ha seleccionado un trabajo de la lista de trabajos pero no se puede cancelar.

Mensajes de PIN y contraseña

Mensaje	Significado	Acción
Contraseña no válida o La contraseña es incorrecta.	Se ha introducido una contraseña incorrecta.	Pulse Continuar para volver a la pantalla e introducir la contraseña correcta.
PIN no válido	Se ha introducido un número de identificación personal (PIN) incorrecto.	Pulse Continuar para volver a la pantalla e introducir el PIN correcto.

Mensajes de los botones Copiar, E-mail, Fax, FTP y Digitalizar

Mensaje	Significado	Acción
El sistema está ocupado preparando los recursos para el trabajo.	No están disponibles todos los recursos necesarios para el trabajo.	Espere a que desaparezca el mensaje.
El sistema está ocupado preparando los recursos para el trabajo. Eliminando trabajos retenidos	No están disponibles todos los recursos necesarios para el trabajo. Se eliminan algunos trabajos retenidos para liberar la memoria del sistema.	Espere a que desaparezca el mensaje.
Recursos insuficientes. Intentar cuando el sistema esté inactivo.	No hay suficientes recursos del sistema en este momento.	Inténtelo de nuevo una vez finalizado el trabajo actual.

Los mensajes de atención indican errores que tal vez deba resolver el usuario antes de continuar con la impresión, la digitalización, el envío por fax, por e-mail o el uso del FTP.

Mensaje	Significado	Acción
¿Restaurar trabajos retenidos?	Se encuentran trabajos retenidos en el disco duro después de reiniciar la impresora multifunción.	Pulse S í para restaurar los trabajos retenidos del disco duro para que estén disponibles. Los datos de los trabajos permanecen en el disco duro, aunque la información de control de los trabajos se almacena en la memoria de la impresora multifunción. Pulse Salir para detener la restauración de los trabajos retenidos antes de que se restauren todos. Los trabajos no restaurados permanecen en el disco duro y son recuperables de nuevo la próxima vez que vuelva a encender. Nota: aparece una pantalla emergente con el mensaje Restaurando trabajos retenidos xxx/ yyy, donde xxx es el número del trabajo que se está restaurando e yyy es el número total de trabajos que se van a restaurar. Pulse No restaurar para que los trabajos
		retenidos permanezcan en el disco duro hasta que se eliminen.
1565 Error de emulación al cargar opción de emulación	El emulador de descarga de la tarjeta de firmware no funciona con el firmware de la impresora multifunción. Nota: la impresora multifunción elimina automáticamente el mensaje al cabo de 30 segundos y, a continuación, desactiva el emulador de descarga de la tarjeta del firmware.	Para obtener ayuda al descargar la versión correcta del emulador, póngase en contacto con el lugar en el que adquirió la impresora.
200.yy Atasco de papel [x] páginas atascadas Dejar papel en salida.	Se ha producido un atasco múltiple. La x indica el número de hojas de material de impresión atascadas.	 Abra la puerta A. Elimine el atasco y cierre la puerta A. Pulse Continuar. Si se extrae todo el material de impresión del trayecto, la impresión del trabajo se reanuda.
200.yy Atasco de papel Comprobar área [x]. Dejar papel en salida.	Hay un atasco en la zona especificada por x.	 Abra la puerta A. Elimine el atasco y cierre la puerta A. Pulse Continuar. Si se extrae todo el material de impresión del trayecto, la impresión del trabajo se reanuda.
201.yy Atasco de papel [x] páginas atascadas Dejar papel en salida.	Se han producido varios atascos. La x indica el número de hojas de material de impresión atascadas.	 Abra la puerta A. Elimine el atasco y cierre la puerta A. Pulse Continuar. Si se extrae todo el material de impresión del trayecto, la impresión del trabajo se reanuda.
201.yy Atasco de papel [x] páginas atascadas Dejar papel en salida.	Se han producido varios atascos. La x indica el número de hojas de material de impresión atascadas.	 Abra la puerta posterior. Elimine los atascos y cierre la puerta posterior. Pulse Continuar. Si se extrae todo el material de impresión del trayecto, la impresión del trabajo se reanuda.

Mensaje	Significado	Acción
201.yy Atasco de papel Comprobar área [x]. Dejar papel en salida.	Hay un atasco en la zona especificada por x.	 Abra la puerta A. Elimine el atasco y cierre la puerta A. Pulse Continuar. Si se extrae todo el material de impresión del trayecto, la impresión del trabajo se reanuda.
202.yy Atasco de papel Comprobar área [x]. Dejar papel en salida.	Hay un atasco en la zona especificada por x.	 Abra la puerta A. Elimine el atasco y cierre la puerta A. Pulse Continuar. Si se extrae todo el material de impresión del trayecto, la impresión del trabajo se reanuda.
203.yy Atasco de papel [x] páginas atascadas. Dejar papel en salida.	Se han producido varios atascos. La x indica el número de hojas de material de impresión atascadas.	 Nota: debe abrirse la puerta A antes de abrir la puerta E. 1 Abra la puerta A. Si no se ve el atasco, abra la puerta E. 2 Elimine el atasco y cierre las puertas. 3 Pulse Continuar. Si se extrae todo el material de impresión del trayecto, la impresión del trabajo se reanuda.
230.yy Atasco de papel [x] páginas atascadas. Dejar papel en salida.	Se han producido varios atascos. La x indica el número de hojas de material de impresión atascadas.	 Nota: debe abrirse la puerta A antes de abrir la puerta E. 1 Abra la puerta A, D o E. 2 Elimine el atasco y cierre la puerta A, D o E. 3 Pulse Continuar. Si se extrae todo el material de impresión del trayecto, la impresión del trabajo se reanuda.
230.yy Atasco de papel Comprobar [nombre de la zona]. Dejar papel en salida.	Hay un atasco en la zona especificada en nombre de la zona. El nombre de la zona es puerta A, D o E.	 Nota: debe abrirse la puerta A antes de abrir la puerta E. 1 Abra la puerta A, D o E. 2 Elimine el atasco y cierre la puerta A, D o E. 3 Pulse Continuar. Si se extrae todo el material de impresión del trayecto, la impresión del trabajo se reanuda.
231.yy Atasco de papel Comprobar área [x]. Dejar papel en salida.	Hay un atasco en la zona especificada por x.	 Nota: debe abrirse la puerta A antes de abrir la puerta E. 1 Abra la puerta A, D o E. 2 Elimine el atasco y cierre la puerta A, D o E. 3 Pulse Continuar. Si se extrae todo el material de impresión del trayecto, la impresión del trabajo se reanuda.
24x.yy Atasco de papel [x] páginas atascadas Dejar papel en salida.	Se han producido varios atascos. La x indica el número de hojas de material de impresión atascadas.	 Extraiga la bandeja especificada. Elimine los atascos e inserte la bandeja. Pulse Continuar. Si se extrae todo el material de impresión del trayecto, la impresión del trabajo se reanuda.
24x.yy Atasco de papel Comprobar [nombre de la zona] Dejar papel en salida.	Hay un atasco en la zona especificada en nombre de la zona. El nombre de la zona es el número de la bandeja.	 Extraiga la bandeja especificada. Elimine el atasco e inserte la bandeja. Pulse Continuar. Si se extrae todo el material de impresión del trayecto, la impresión del trabajo se reanuda.
250.yy Atasco de papel [x] páginas atascadas Dejar papel en salida.	Se han producido varios atascos en el alimentador multiuso. La x es el número de hojas de material de impresión atascadas.	 Elimine los atascos del alimentador multiuso. Pulse Continuar. Si se extrae todo el material de impresión del trayecto, la impresión del trabajo se reanuda.

Mensaje	Significado	Acción
250.yy Atasco de papel Comprobar [nombre de la zona] Dejar papel en salida.	Hay un atasco en la zona especificada en nombre de la zona. El nombre de la zona es el alimentador multiuso.	 Elimine el atasco del alimentador multiuso. Pulse Continuar. Si se extrae todo el material de impresión del trayecto, la impresión del trabajo se reanuda.
260.yy Atasco de papel Comprobar [nombre de la zona]. Dejar papel en salida.	Hay un atasco en la zona especificada en nombre de la zona. El nombre de la zona es o puerta A o E.	 Nota: debe abrirse la puerta A antes de abrir la puerta E. 1 Abra la puerta A. Si no se ve el atasco, abra la puerta E. 2 Elimine el atasco y cierre las puertas. 3 Pulse Continuar. Si se extrae todo el material de impresión del trayecto, la impresión del trabajo se reanuda.
280.yy Atasco de papel [x] páginas atascadas. Retirar papel de salida.	Se han producido varios atascos en la bandeja. La x es el número de hojas de material de impresión atascadas.	 Elimine el atasco de la bandeja. Pulse Continuar. Si se extrae todo el material de impresión del trayecto, la impresión del trabajo se reanuda.
280.yy Atasco de papel Comprobar área [x]. Retirar papel de salida.	Hay un atasco en la zona especificada por x. x es el número de la bandeja de salida.	 Elimine el atasco de la bandeja especificada. Pulse Continuar. Si se extrae todo el material de impresión del trayecto, la impresión del trabajo se reanuda.
281.yy Atasco de papel [x] páginas atascadas. Retirar papel de salida.	Se han producido varios atascos en la bandeja. La x es el número de hojas de material de impresión atascadas.	 Elimine el atasco de la bandeja. Pulse Continuar. Si se extrae todo el material de impresión del trayecto, la impresión del trabajo se reanuda.
281.yy Atasco de papel Comprobar área [x] Retirar papel de salida.	Hay un atasco en la zona especificada por x. x es el número de la bandeja de salida.	 Elimine el atasco de la bandeja especificada. Pulse Continuar. Si se extrae todo el material de impresión del trayecto, la impresión del trabajo se reanuda.
282 Atasco de papel [x] páginas atascadas. Retirar papel de salida.	Se han producido varios atascos. La x indica el número de hojas de material de impresión atascadas.	 Elimine los atascos de la zona F. Pulse Continuar. Si se extrae todo el material de impresión del trayecto, la impresión del trabajo se reanuda. Nota: cuando desaparece el mensaje, la impresora multifunción no vuelve a imprimir las páginas colocadas en el acumulador del clasificador para grapar.
282 Atasco de papel Comprobar [nombre de la zona]. Retirar papel de salida.	Hay un atasco en la zona especificada en nombre de la zona. El nombre de la zona es la zona F.	 Elimine el atasco de la zona F. Pulse Continuar. Si se extrae todo el material de impresión del trayecto, la impresión del trabajo se reanuda. Nota: cuando desaparece el mensaje, la impresora multifunción no vuelve a imprimir las páginas colocadas en el acumulador del clasificador para grapar.
283 Atasco de papel [x] páginas atascadas. Retirar papel de salida.	Se han producido varios atascos en la bandeja. La x es el número de hojas de material de impresión atascadas.	 Elimine el atasco de la bandeja. Pulse Continuar. Si se extrae todo el material de impresión del trayecto, la impresión del trabajo se reanuda.
283 Atasco de papel Comprobar área [x]. Retirar papel de salida.	Hay un atasco en la zona especificada por x. x es el número de bandeja de salida, como bandeja 1, 2, etc.	 Elimine el atasco de la bandeja especificada. Pulse Continuar. Si se extrae todo el material de impresión del trayecto, la impresión del trabajo se reanuda.

Mensaje	Significado	Acción
284 Atasco de papel [x] páginas atascadas.	Se han producido varios atascos. La x indica el número de hojas de material de impresión atascadas.	 Elimine el atasco de las zonas F, G o H. Pulse Continuar. Si se extrae todo el material de impresión del trayecto, la impresión del trabajo se reanuda.
284 Atasco de papel Comprobar [nombre de la zona].	Hay un atasco en la zona especificada en nombre de la zona. El nombre de la zona puede ser área F, G o H.	 Elimine el atasco de la zona especificada. Pulse Continuar. Si se extrae todo el material de impresión del trayecto, la impresión del trabajo se reanuda.
285 Atasco de papel [x] páginas atascadas.	Se han producido varios atascos en la zona especificada, la zona H.	 Limpie los atascos de la zona H. Pulse Continuar. Si se extrae todo el material de impresión del trayecto, la impresión del trabajo se reanuda.
285 Atasco de papel Comprobar [nombre de la zona].	Hay un atasco en la zona especificada, la zona H.	 Limpie el atasco de la zona H. Pulse Continuar. Si se extrae todo el material de impresión del trayecto, la impresión del trabajo se reanuda.
286 Atasco de papel [x] páginas atascadas.	Se han producido varios atascos en la zona especificada, la zona H.	 Limpie los atascos de la zona H. Pulse Continuar. Si se extrae todo el material de impresión del trayecto, la impresión del trabajo se reanuda.
286 Atasco de papel Comprobar [nombre de la zona].	Hay un atasco en la zona especificada, la zona H.	 Limpie el atasco de la zona H. Pulse Continuar. Si se extrae todo el material de impresión del trayecto, la impresión del trabajo se reanuda.
287 Atasco de papel [x] páginas atascadas.	Se han producido varios atascos en la zona F o G. x indica el número de hojas de material de impresión atascadas.	 Limpie los atascos en la zona F o G. Pulse Continuar. Si se extrae todo el material de impresión del trayecto, la impresión del trabajo se reanuda.
287 Atasco de papel Comprobar [nombre de la zona].	Hay un atasco en la zona especificada en nombre de la zona. El nombre de la zona puede ser la zona F o G.	 Limpie el atasco de la zona F o G. Pulse Continuar. Si se extrae todo el material de impresión del trayecto, la impresión del trabajo se reanuda.
288 Atasco de papel [x] páginas atascadas.	Se han producido varios atascos en la zona F o G. x indica el número de hojas de material de impresión atascadas.	 Limpie los atascos en la zona F o G. Pulse Continuar. Si se extrae todo el material de impresión del trayecto, la impresión del trabajo se reanuda.
288 Atasco de papel Comprobar [nombre de la zona].	Hay un atasco en la zona especificada en nombre de la zona. El nombre de la zona puede ser la zona F o G.	 Limpie el atasco de la zona F o G. Pulse Continuar. Si se extrae todo el material de impresión del trayecto, la impresión del trabajo se reanuda.
289.yy Error de grapado Comprobar área G. Retirar papel de salida.	Hay un atasco de grapas en la zona G.	 Elimine el atasco de grapas. Extraiga el material de impresión de la bandeja. Pulse Continuar. Si se extrae todo el material de impresión del trayecto, la impresión del trabajo se reanuda.
290.00 Atasco de escáner, extraiga todos los originales del escáner	El escáner detecta un documento original en el sensor del alimentador automático de documentos (ADF) mientras está inactivo. Se trata de un tipo de atasco.	Extraiga todos los documentos originales del ADF para eliminar el atasco. El mensaje se borra.

Mensaje	Significado	Acción
290.01 Atasco de escáner, extraiga todos los originales del escáner	La impresora detecta un atasco.	Extraiga todos los documentos originales del escáner para eliminar el atasco. El mensaje se borra.
290.02 Atasco de escáner, extraiga todos los originales del escáner	La impresora detecta un atasco.	Extraiga todos los documentos originales del escáner para eliminar el atasco. El mensaje se borra.
290.03 Atasco en escáner; extraiga todos los originales del escáner	La impresora detecta un atasco.	Extraiga todos los documentos originales del escáner para eliminar el atasco. El mensaje se borra.
290.10 Atasco de escáner, extraiga todos los originales del escáner	El escáner detecta un atasco de los documentos originales en el sensor de prerregistro del alimentador automático de documentos mientras el escáner está inactivo.	Extraiga todos los documentos originales del escáner para eliminar el atasco. El mensaje se borra.
290.11 Atasco en escáner; extraiga todos los originales del escáner	La impresora detecta un atasco.	Extraiga todos los documentos originales del escáner para eliminar el atasco. El mensaje se borra.
290.12 Atasco en escáner; extraiga todos los originales del escáner	La impresora detecta un atasco.	Extraiga todos los documentos originales del escáner para eliminar el atasco. El mensaje se borra.
290.13 Atasco en escáner; extraiga todos los originales del escáner	La impresora detecta un atasco.	Extraiga todos los documentos originales del escáner para eliminar el atasco. El mensaje se borra.
290.14 Atasco en escáner; extraiga todos los originales del escáner	El escáner detecta un atasco al invertir el documento original.	Extraiga todos los documentos originales del escáner para eliminar el atasco. El mensaje se borra.
290.15 Atasco en escáner; extraiga todos los originales del escáner	El escáner detecta un atasco al invertir el documento original.	Extraiga todos los documentos originales del escáner para eliminar el atasco. El mensaje se borra.
290.20 Atasco en escáner; extraiga todos los originales del escáner	El escáner detecta un atasco en todos los sensores de tamaño del ADF mientras está inactivo.	Extraiga todos los documentos originales del escáner para eliminar el atasco. El mensaje se borra.
290.21 Atasco en escáner; extraiga todos los originales del escáner	El escáner detecta un atasco en el sensor de tamaño 1 del ADF mientras está inactivo.	Extraiga todos los documentos originales del escáner para eliminar el atasco. El mensaje se borra.
290.22 Atasco en escáner; extraiga todos los originales del escáner	El escáner detecta un atasco en el sensor de tamaño 2 del ADF mientras está inactivo.	Extraiga todos los documentos originales del escáner para eliminar el atasco. El mensaje se borra.
290.23 Atasco en escáner; extraiga todos los originales del escáner	El escáner detecta un atasco en el sensor de tamaño 3 del ADF mientras está inactivo.	Extraiga todos los documentos originales del escáner para eliminar el atasco. El mensaje se borra.

Mensaje	Significado	Acción
290.90 Atasco en escáner; extraiga todos los originales del escáner	El escáner detecta un atasco en el motor de alimentación.	Extraiga todos los documentos originales del escáner para eliminar el atasco. El mensaje se borra.
291.00 Atasco en escáner, extraiga todos los originales del escáner	El escáner detecta un atasco en el sensor de registro del ADF mientras está inactivo.	Extraiga todos los documentos originales del escáner para eliminar el atasco. El mensaje se borra.
291.01 Atasco en escáner, extraiga todos los originales del escáner	Hay un atasco en el escáner, producido cuando el documento original se estaba invirtiendo en el ADF, pero el sensor de inversión está desactivado.	Extraiga todos los documentos originales del escáner para eliminar el atasco. El mensaje se borra.
291.02 Atasco en escáner, extraiga todos los originales del escáner	El escáner detecta un atasco al invertir el documento original en el ADF y el sensor de inversión está activado.	Extraiga todos los documentos originales del escáner para eliminar el atasco. El mensaje se borra.
291.03 Atasco en escáner; extraiga todos los originales del escáner	Hay un atasco en el ADF, pero el sensor de inversión está desactivado.	Extraiga todos los documentos originales del escáner para eliminar el atasco. El mensaje se borra.
293 Coloque todos los originales si reinicia el trabajo	Se ha enviado un trabajo a la impresora multifunción pero no hay ningún documento original en el ADF.	Pulse Continuar si no hay ningún trabajo de digitalización activo cuando aparezca el mensaje de atención. De esta forma se borra el mensaje.
		Pulse Cancelar trabajo si se está procesando un trabajo de digitalización cuando aparece el mensaje de atención. Esto cancela el trabajo y borra el mensaje.
		Pulse Digitalizar desde ADF si está activa la recuperación de páginas atascadas. La digitalización se reanuda desde el ADF por la página inmediatamente posterior a la última página correctamente digitalizada.
		Pulse Digitalizar desde superficie si la recuperación de páginas atascadas está activa. La digitalización se reanuda desde la superficie por la página inmediatamente posterior a la última página correctamente digitalizada.
		Pulse Finalizar trabajo sin más digitalización si la recuperación de páginas atascadas está activa. El trabajo finaliza en la última página digitalizada correctamente pero no se cancela. Las páginas digitalizadas correctamente van a su destino: Copiar, Fax, E-mail o FTP.
		Pulse Reiniciar trabajo si la recuperación de trabajos está activa y el trabajo se puede reiniciar. El mensaje se borra. Se inicia un nuevo trabajo de digitalización con los mismos parámetros que los anteriores.
294.00 Atasco en escáner, extraiga todos los originales del escáner	El escáner detecta un atasco en el sensor de inversión del ADF mientras está inactivo.	Extraiga todos los documentos originales del escáner para eliminar el atasco. El mensaje se borra.

Mensaje	Significado	Acción
294.01 Atasco en escáner, extraiga todos los originales del escáner	El escáner detecta un atasco en el ADF cuando el sensor de prerregistro está activado para reconocer la digitalización de la cara (página) 2 de una hoja.	Extraiga todos los documentos originales del escáner para eliminar el atasco. El mensaje se borra.
294.02 Atasco en escáner, extraiga todos los originales del escáner	El escáner detecta un atasco en el ADF cuando el sensor de prerregistro está desactivado mientras se invierte el documento original.	Extraiga todos los documentos originales del escáner para eliminar el atasco. El mensaje se borra.
295.00 Atasco en escáner; extraiga todos los originales del escáner	El escáner detecta un atasco debido a que un tamaño no coincide durante un trabajo de digitalización del tamaño mixto.	Extraiga todos los documentos originales del escáner para eliminar el atasco. El mensaje se borra.
295.01 Atasco en escáner; extraiga todos los originales del escáner	El escáner detecta un atasco debido a que un tamaño no coincide durante un trabajo de digitalización del mismo tamaño.	Extraiga todos los documentos originales del escáner para eliminar el atasco. El mensaje se borra.
295.02 Atasco en escáner; extraiga todos los originales del escáner	El escáner detecta un atasco debido a un trabajo de digitalización de tamaño mixto prohibido.	Extraiga todos los documentos originales del escáner para eliminar el atasco. El mensaje se borra.
295.03 Atasco en escáner; extraiga todos los originales del escáner	El escáner determina que el documento original es demasiado corto para digitalizarlo.	Extraiga todos los documentos originales del escáner para eliminar el atasco. El mensaje se borra. Nota: use la superficie para digitalizar el trabajo.
295.04 Atasco en escáner; extraiga todos los originales del escáner	El escáner determina que el documento original es demasiado largo para digitalizarlo.	Extraiga todos los documentos originales del escáner para eliminar el atasco. El mensaje se borra. Nota: use la superficie para digitalizar el trabajo.
31 Falta cartucho tóner o está defectuoso	La impresora multifunción ha detectado un cartucho de tóner defectuoso o el cartucho de tóner no está instalado.	Sustituya el cartucho de tóner defectuoso con uno nuevo o instale el cartucho de tóner para que continúe la impresión.
32 Sustituir cartucho de tóner no admitido	Hay instalado un cartucho de tóner no admitido.	Extraiga el cartucho de tóner e instale uno admitido para que continúe la impresión.
34 Papel incorrecto, comprobar guías de [fte]	 Puede haber varios problemas. Es posible que la impresora multifunción no reconozca el tamaño del material de impresión actual cargado en una bandeja debido a una orientación incorrecta. Es posible que las guías de la bandeja o el alimentador multiuso no estén colocadas en el sitio correcto. El tamaño de material de impresión cargado es incorrecto. 	 Abra la bandeja. Ajuste las guías de la bandeja o el alimentador multiuso. Cierre la bandeja. Seleccione Continuar para borrar el mensaje y continuar con la impresión. Pulse Cancelar trabajo para cancelar el trabajo actual si es necesario. Pulse Restablecer salida activa para cambiar a otra bandeja enlazada.

Mensaje	Significado	Acción
35 Memoria insuficiente para admitir característica Guardar recursos	La impresora multifunción no dispone de la memoria necesaria para activar Guardar recursos. Este mensaje suele indicar que hay demasiada memoria asignada a una o varias de las memorias intermedias de enlace de la impresora multifunción.	Pulse Continuar para desactivar Guardar recursos y continuar con la impresión. Instale más memoria.
37 Memoria insuficiente para clasificar trabajo	La impresora multifunción no puede clasificar el trabajo porque la memoria está llena.	Pulse Continuar para imprimir las páginas procesadas antes de que la memoria se llene. Se libera parte de memoria, por lo que comienza la clasificación del resto del trabajo. Por ejemplo, si se envía un trabajo de impresión de 50 páginas, se solicitan 10 copias y la impresora multifunción se queda sin memoria en la página 30, se clasificarán las páginas de la 1 a la 30 y se imprimirán 10 copias. La impresora multifunción imprime y clasifica después las páginas de la 31 a la 50 e imprime 10 copias de estas páginas.
37 Memoria insuficiente para defragmentar memoria flash	La impresora multifunción no puede defragmentar la memoria flash porque la memoria utilizada para almacenar los recursos flash que no se han borrado está llena.	Pulse Continuar para borrar el mensaje. Para realizar la operación de defragmentación, instale memoria adicional o elimine fuentes, macros y otros datos para liberar espacio de memoria. Pulse Restablecer salida activa para cambiar a otra bandeja enlazada.
37 Memoria insuficiente, se han perdido algunos trabajos retenidos	La impresora multifunción agota la memoria cuando intenta restaurar los trabajos retenidos. El mensaje aparece una vez.	Algunos trabajos retenidos no se restauran. Permanecen en el disco duro y son inaccesibles.
37 Memoria insuficiente, se han perdido algunos trabajos retenidos	Se eliminan los trabajos retenidos para procesar el trabajo actual. El mensaje aparece una vez por trabajo.	Seleccione Continuar para borrar el mensaje y continuar con la impresión. Instale más memoria para evitar que este error se vuelva a producir en otros trabajos. Pulse Cancelar trabajo para cancelar el trabajo actual si es necesario.
38 Memoria llena	La impresora multifunción está procesando datos, pero la memoria utilizada para guardar las páginas está llena.	Para evitar que este error se vuelva a producir: Simplifique el trabajo de impresión reduciendo la cantidad de texto y gráficos de una página y eliminando las fuentes o macros cargadas que no sean necesarias. Instale más memoria. Pulse Cancelar trabajo para cancelar el trabajo actual si es necesario. Pulse Restablecer salida activa para cambiar a otra bandeja enlazada.

Mensaje	Significado	Acción
39 Página demasiado	Es posible que la página no se	Para evitar que este error se vuelva a producir:
compleja para imprimirse	imprima correctamente porque la información de la misma es demasiado compleja.	Disminuya la complejidad de la página reduciendo la cantidad de texto o gráficos de una página y eliminando las fuentes o macros cargadas que no sean necesarias.
		Active Protección de página en el menú Valores del menú Configuración.
		Instale más memoria.
		Pulse Cancelar trabajo para cancelar el trabajo actual si es necesario.
		Pulse Restablecer salida activa para cambiar a otra bandeja enlazada.
50 Error de fuente PPDS	La impresora multifunción ha recibido una solicitud de una fuente que no	Pulse Continuar para borrar el mensaje y continuar con la impresión del trabajo actual.
	esta instalada al formatear datos de impresión PPDS.	Pulse Cancelar trabajo para cancelar el trabajo actual si es necesario.
		Pulse Restablecer salida activa para cambiar a otra bandeja enlazada.
51 Flash defectuosa detectada	La impresora multifunción detecta una memoria flash defectuosa	Pulse Continuar para borrar el mensaje y continuar con la impresión del trabajo actual.
	durante el encendido o durante las operaciones de formato y de escritura en flash.	Al reiniciar, pulse Continuar para borrar el mensaje y la impresora multifunción continuará con su funcionamiento normal exceptuando las operaciones de flash.
		Instale distintas memorias flash para poder cargar cualquier recurso en ellas.
52 No hay suficiente espacio en memoria flash	No hay suficiente espacio en la memoria flash para almacenar los datos que se están cargando.	Pulse Continuar para borrar el mensaje y continuar con el trabajo de impresión.
para recursos		Instale memoria flash con más capacidad de almacenamiento.
		Cargue los datos.
		Pulse Cancelar trabajo para cancelar el trabajo actual si es necesario.
		Pulse Restablecer salida activa para cambiar a otra bandeja enlazada.
53 Flash sin formato detectada	La impresora multifunción detecta memoria flash sin formato.	Seleccione Continuar para borrar el mensaje y continuar con la impresión. La impresora multifunción continuará con su funcionamiento normal excepto con las operaciones de flash.
		Vuelva a formatear la memoria flash para permitir operaciones de flash.
		Si el mensaje de error vuelve a aparecer, es posible que la memoria flash sea defectuosa y deba sustituirla.
54 Error de software en red estándar	El firmware de la impresora multifunción detecta un puerto de red instalado pero no puede establecer comunicación con él.	 Seleccione Continuar para borrar el mensaje y continuar con la impresión. Es posible que el trabajo no se imprima correctamente. La impresora multifunción intenta la comunicación a través de la interfaz de red. No se pueden enviar ni recibir datos. Restablezca la impresora multifunción. Programe nuevo firmware para la interfaz de red.

Mensaje	Significado	Acción
54 Error serie opción [x]	La impresora multifunción detecta un error de la interfaz serie, como trama, paridad o un desbordamiento del puerto serie opcional paralelo. La x es el número del puerto serie opcional.	 Asegúrese de que el enlace serie está configurado correctamente y de que se utiliza el cable adecuado. Compruebe que los parámetros de interfaz de puerto serie (protocolo, baudios, paridad y bits de datos) están bien definidos en la impresora y en el ordenador. Pulse Continuar para borrar el mensaje y continuar procesando el trabajo de impresión, aunque tal vez éste no se imprima correctamente. Para restablecer la impresora multifunción, apáguela y vuelva encenderla.
54 Error software en red [x]	La impresora multifunción no puede establecer comunicación con un puerto de red instalado. La x es el número de puerto especificado.	 Seleccione Continuar para borrar el mensaje y continuar con la impresión. Es posible que el trabajo no se imprima correctamente. La impresora multifunción intenta la comunicación a través de la interfaz de red. No se pueden enviar ni recibir datos. Restablezca la impresora multifunción. Programe nuevo firmware para la interfaz de red.
55 Opción no admitida en la ranura [x]	La impresora multifunción detecta una opción no admitida en la ranura especificada. La x es el número de la ranura especificada.	 Apague la impresora multifunción. Desenchufe el cable de alimentación de la toma de la pared. Extraiga la opción no admitida. Conecte el cable de alimentación a un enchufe con toma de tierra. Encienda la impresora multifunción.
56 Puerto paralelo [x] desactivado	Se emite una solicitud de estado a través del puerto paralelo, pero este puerto está desactivado.	Pulse Continuar . La impresora multifunción descarta los datos recibidos en el puerto paralelo. Pulse Restablecer salida activa para restablecer la bandeja activa en un conjunto de bandejas enlazadas.
56 Puerto serie [x] desactivado	La impresora multifunción recibe datos a través de un puerto serie, pero el puerto está desactivado.	Pulse Continuar . La impresora multifunción descarta los datos recibidos en el puerto serie. Pulse Restablecer salida activa para cambiar a otra bandeja enlazada.
56 Puerto USB [x] desactivado	La impresora multifunción recibe datos a través de un puerto USB especificado, pero este puerto está desactivado. La x es el número del puerto USB.	Pulse Continuar . La impresora multifunción desecha cualquier información recibida a través del puerto USB especificado. Asegúrese de que el elemento de menú Mem intermedia USB no está desactivado. Pulse Restablecer salida activa para cambiar a otra bandeja enlazada.
56 Puerto USB estándar desactivado	La impresora multifunción recibe datos a través de un puerto USB pero este puerto está desactivado.	Pulse Continuar . La impresora desecha cualquier información recibida a través del puerto USB. Asegúrese de que el elemento de menú Mem intermedia USB no está desactivado. Pulse Restablecer salida activa para cambiar a otra bandeja enlazada.

Mensaje	Significado	Acción
57 Cambio en config.; se han perdido algunos trabajos retenidos	La impresora multifunción no puede restaurar los trabajos retenidos debido a que se han producido cambios en la configuración. El mensaje aparece una vez.	Algunos trabajos retenidos no se restauran. Permanecen en el disco duro y son inaccesibles.
58 Demasiadas bandejas instaladas	La impresora multifunción detecta que hay demasiados alimentadores opcionales con sus bandejas correspondientes instalados.	 Apague la impresora multifunción. Desenchufe el cable de alimentación de la toma de la pared. Extraiga los alimentadores adicionales. Conecte el cable de alimentación a un enchufe con toma de tierra. Encienda la impresora multifunción.
58 Demasiadas opciones flash instaladas	La impresora multifunción detecta que hay demasiadas tarjetas de memoria flash opcionales instaladas.	 Pulse Continuar para borrar el mensaje e ignorar las tarjetas de memoria flash opcionales que sobran. Se emite el mensaje de nuevo a menos que se extraigan las tarjetas de memoria flash opcionales que sobran. 1 Apague la impresora multifunción. 2 Desenchufe el cable de alimentación de la toma de la pared. 3 Elimine la memoria flash que sobre. 4 Conecte el cable de alimentación a un enchufe con toma de tierra. 5 Encienda la impresora multifunción.
58 Demasiados discos instalados	La impresora multifunción detecta que hay demasiados discos duros instalados.	 Apague la impresora multifunción. Desenchufe el cable de alimentación de la toma de la pared. Quite los discos duros que sobren. Conecte el cable de alimentación a un enchufe con toma de tierra. Encienda la impresora multifunción.
61 Retire disco defectuoso	La impresora multifunción detecta un disco duro defectuoso.	 Apague la impresora multifunción. Desenchufe el cable de alimentación de la toma de la pared. Extraiga el disco duro defectuoso. Instale un disco duro nuevo. Conecte el cable de alimentación a un enchufe con toma de tierra. Encienda la impresora multifunción.
62 Disco lleno	La impresora multifunción detecta que no hay memoria o espacio suficiente en el disco duro para almacenar los datos del trabajo de impresión.	 Pulse Continuar para borrar el mensaje y continuar el trabajo de impresión actual. Se elimina la información no almacenada previamente en el disco duro. Elimine fuentes, macros y otros datos almacenados en el disco duro. Instale un disco duro con mayor capacidad de memoria.
63 Disco sin formato	El disco duro no está formateado.	Formatee el disco duro antes de realizar operaciones que requieran su utilización. Si el mensaje permanece, es posible que el disco duro sea defectuoso y deba sustituirlo.

Mensaje	Significado	Acción
64 Formato de disco no admitido	No se admite el formato del disco duro.	Formatee el disco duro antes de realizar operaciones que requieran su utilización.
		Si el mensaje permanece, es posible que el disco duro sea defectuoso y deba sustituirlo.
80 Mantenimiento programado recomendado	Para mantener el rendimiento de la impresora, se requiere la intervención del servicio técnico.	Sustituya los elementos de mantenimiento y, si es necesario, restablezca el contador de mantenimiento de la impresora.
84 Agotándose unidad FC	La unidad del fotoconductor en la impresora multifunción está a punto de agotarse.	Pida una nueva. Cuando la calidad de impresión comience a ser baja, instale la nueva unidad del fotoconductor siguiendo la hoja de instrucciones que incluye. Pulse Continuar si Alarma de tóner está activada.
84 Insertar unidad FC	Falta la unidad del fotoconductor de la	Instale la unidad del fotoconductor.
	impresora multifuncion.	Pulse Continuar para borrar el mensaje.
84 Reemplazar unidad FC	Debe sustituirse la unidad del fotoconductor.	Sustituya la unidad del fotoconductor para garantizar la calidad de impresión.
84 Unidad FC incorrecta	Hay instalada una unidad del fotoconductor no recomendada.	Retire la unidad del fotoconductor no recomendada y sustitúyala con una nueva.
88 Reemplazar tóner	Debe sustituirse el cartucho del tóner.	Sustituya el cartucho del tóner para garantizar la calidad de impresión.
88 Tóner bajo	El cartucho tiene poco tóner.	Sustituya el cartucho de tóner si suena la alarma de tóner bajo.
		Pulse Continuar para borrar el mensaje si la alarma de tóner bajo no suena.
Cambiar [fte] a [tamaño] [tipo], cargar [orientación]	Permite al usuario anular el origen del material de impresión actual para el resto del trabajo de impresión. La página formateada se imprime tal cual en el material de impresión de la bandeja. Esto puede dar lugar a que las imágenes o el texto aparezcan recortados.	Pulse Usar actual [origen] para ignorar el mensaje e imprimir en el material de impresión cargado en la bandeja.
		 y se continuar: y se continuará con el trabajo si la bandeja está cargada con material cuyo tamaño y tipo sean correctos. El tamaño y el tipo están especificados en el menú Papel del panel de control. y se ignorará si no hay material de impresión en la bandeja. Pulse Cancelar trabajo para cancelar el trabajo actual si es necesario. Pulse Restablecer salida activa para cambiar a

Mensaje	Significado	Acción
Cambiar [fte] a [tamaño] cargar [orientación]	Nota: este mensaje sólo aparece con los tamaños de material de impresión Carta y A4. Permite al usuario anular el origen del material de impresión actual para el resto del trabajo de impresión. La página formateada se imprime tal cual en el material de impresión de la bandeja. Esto puede dar lugar a que las imágenes o el texto aparezcan recortados.	 Pulse Usar actual [origen] para ignorar el mensaje e imprimir en el material de impresión cargado en la bandeja. Pulse Continuar: y se continuará con el trabajo si la bandeja está cargada con material cuyo tamaño y tipo sean correctos. El tamaño y el tipo están especificados en el menú Papel del panel de control. y se ignorará si no hay material de impresión en la bandeja. Pulse Cancelar trabajo para cancelar el trabajo actual si es necesario. Pulse Restablecer salida activa para cambiar a otra bandeja enlazada.
Cambiar [origen de entrada] a [cadena personalizada]	Permite al usuario anular el origen del material de impresión actual para el resto del trabajo de impresión. La página formateada se imprime tal cual en el material de impresión de la bandeja. Esto puede dar lugar a que las imágenes o el texto aparezcan recortados.	 Pulse Usar actual [origen] para ignorar el mensaje e imprimir en el material de impresión cargado en la bandeja. Pulse Continuar: y se continuará con el trabajo si la bandeja está cargada con material cuyo tamaño y tipo sean correctos. El tamaño y el tipo están especificados en el menú Papel del panel de control. y se ignorará si no hay material de impresión en la bandeja. Pulse Cancelar trabajo para cancelar el trabajo actual si es necesario. Pulse Restablecer salida activa para cambiar a otra bandeja enlazada.
Cambiar [origen de entrada] a [Nombre tipo person.]	Se necesita un nuevo material de impresión para terminar un trabajo de impresión.	Cargue el origen indicado con el tamaño y tipo de material de impresión solicitados. Pulse Continuar para imprimir con el material de impresión que se encuentra en la bandeja.
Cambiar [origen de entrada] a [tamaño]	Permite al usuario anular el origen del material de impresión actual para el resto del trabajo de impresión. La página formateada se imprime tal cual en el material de impresión de la bandeja. Esto puede dar lugar a que las imágenes o el texto aparezcan recortados.	 Pulse Usar actual [origen] para ignorar el mensaje e imprimir en el material de impresión cargado en la bandeja. Pulse Continuar: y se continuará con el trabajo si la bandeja está cargada con material cuyo tamaño y tipo sean correctos. El tamaño y el tipo están especificados en el menú Papel del panel de control. y se ignorará si no hay material de impresión en la bandeja. Pulse Cancelar trabajo para cancelar el trabajo actual si es necesario. Pulse Restablecer salida activa para cambiar a otra bandeja enlazada.

Mensaje	Significado	Acción
Cambiar [origen de entrada] a [tipo] [tamaño]	Permite al usuario anular el origen del material de impresión actual para el resto del trabajo de impresión. La página formateada se imprime tal cual en el material de impresión de la bandeja. Esto puede dar lugar a que las imágenes o el texto aparezcan recortados.	 Pulse Usar actual [origen] para ignorar el mensaje e imprimir en el material de impresión cargado en la bandeja. Pulse Continuar: y se continuará con el trabajo si la bandeja está cargada con material cuyo tamaño y tipo sean correctos. El tamaño y el tipo están especificados en el menú Papel del panel de control. y se ignorará si no hay material de impresión en la bandeja. Pulse Cancelar trabajo para cancelar el trabajo actual si es necesario. Pulse Restablecer salida activa para cambiar a otra bandeja enlazada.
Cambiar <fte> a [cadena personalizada] cargar [orientación]</fte>	Este mensaje sólo aparece con los tamaños de material de impresión Carta y A4. Permite al usuario anular el origen del material de impresión actual para el resto del trabajo de impresión. La página formateada se imprime tal cual en el material de impresión de la bandeja. Esto puede dar lugar a que las imágenes o el texto aparezcan recortados.	 Pulse Usar actual [origen] para ignorar el mensaje e imprimir en el material de impresión cargado en la bandeja. Pulse Continuar: y se continuará con el trabajo si la bandeja está cargada con material cuyo tamaño y tipo sean correctos. El tamaño y el tipo están especificados en el menú Papel del panel de control. y se ignorará si no hay material de impresión en la bandeja. Pulse Cancelar trabajo para cancelar el trabajo actual si es necesario. Pulse Restablecer salida activa para cambiar a otra bandeja enlazada.
Cambiar <fte> a <nombre tipo person.>, cargar [orientación] Cargar [origen de entrada] con [cadena personalizada]</nombre </fte>	Nota: este mensaje sólo aparece con los tamaños de material de impresión Carta y A4. Permite al usuario anular el origen del material de impresión actual para el resto del trabajo de impresión. La página formateada se imprime tal cual en el material de impresión de la bandeja. Esto puede dar lugar a que las imágenes o el texto aparezcan recortados. Se emite cuando un origen se carga con material de impresión que no es correcto ya que el tipo y el tamaño no son los especificados en el menú Papel	 Pulse Usar actual [origen] para ignorar el mensaje e imprimir en el material de impresión cargado en la bandeja. Pulse Continuar: y se continuará con el trabajo si la bandeja está cargada con material cuyo tamaño y tipo sean correctos. El tamaño y el tipo están especificados en el menú Papel del panel de control. y se ignorará si no hay material de impresión en la bandeja. Pulse Continuar. Cargue el origen especificado definido para el tamaño y el tipo solicitados. Pulse Cancelar trabajo para cancelar el trabajo actual si es necesario.
Cargar [origen de entrada] con [Nombre tipo person.]	Se emite cuando un origen se carga con material de impresión que no es correcto ya que el tipo y el tamaño no son los especificados en el menú Papel.	 Pulse Restablecer salida activa para cambiar a otra bandeja enlazada. Pulse Continuar. Cargue el origen especificado definido para el tamaño y el tipo solicitados. Pulse Cancelar trabajo para cancelar el trabajo actual si es necesario. Pulse Restablecer salida activa para cambiar a otra bandeja enlazada.

Mensaje	Significado	Acción
Cargar [origen de entrada] con [tamaño]	Se emite cuando un origen se carga con material de impresión que no es correcto ya que el tamaño no es el especificado en el menú Papel.	 Pulse Continuar. Cargue el origen especificado definido para el tamaño especificado. Pulse Seleccionar papel automáticamente para anular las solicitudes manuales de Papel manual y Sobre manual para el resto del trabajo de impresión. Todas las solicitudes de páginas adicionales se anulan y el material de impresión se selecciona de un origen automático. Pulse Cancelar trabajo para cancelar el trabajo actual si es necesario. Pulse Restablecer salida activa para cambiar a otra bandeja enlazada.
Cargar [origen de entrada] con [tipo] [tamaño]	Se emite cuando la impresora multifunción solicita que un origen de papel concreto se cargue con el tamaño y el tipo especificados en el menú Papel pero el origen actual contiene un tipo y un tamaño de papel incorrectos.	Pulse Continuar . Cargue el origen especificado definido para el tamaño y el tipo solicitados. Pulse Cancelar trabajo para cancelar el trabajo actual si es necesario. Pulse Restablecer salida activa para cambiar a otra bandeja enlazada.
Cargar alimen manual con [Cadena personalizada]	Se emite cuando la impresora multifunción recibe una solicitud de alimentación manual para que se cargue un material de impresión concreto en el alimentador multiuso. El material de impresión se define previamente como una cadena personalizada que aparece después en el panel de control.	 Pulse Continuar. Si el material de impresión se encuentra en el alimentador multiuso, el trabajo se sigue imprimiendo. Si no hay material de impresión en el alimentador multiuso, se anulan todas las solicitudes de páginas adicionales y el material de impresión se selecciona de un origen automático. Pulse Seleccionar papel automáticamente para anular las solicitudes manuales de Papel manual y Sobre manual para el resto del trabajo de impresión. Todas las solicitudes de páginas adicionales se anulan y el material de impresión se selecciona de un origen automático. Pulse Cancelar trabajo para cancelar el trabajo actual si es necesario. Pulse Restablecer salida activa para cambiar a otra bandeja enlazada.
Cargar alimen manual con [Nombre tipo person.]	Se emite cuando la impresora multifunción recibe una solicitud de alimentación manual para que se cargue un material de impresión concreto en el alimentador multiuso. El material de impresión se define previamente como un tipo personalizado, de Personalizado 1 a Personalizado 6. El nombre de tipo personalizado aparece en el panel de control.	 Pulse Continuar. Si el material de impresión se encuentra en el alimentador multiuso, el trabajo se sigue imprimiendo. Si no hay material de impresión en el alimentador multiuso, se anulan todas las solicitudes de páginas adicionales y el material de impresión se selecciona de un origen automático. Pulse Cancelar trabajo para cancelar el trabajo actual si es necesario. Pulse Restablecer salida activa para cambiar a otra bandeja enlazada.

Mensaje	Significado	Acción
Cargar alimen manual con [tamaño]	Se emite cuando la impresora multifunción recibe una solicitud de alimentación manual para un material de impresión de un tamaño concreto cuando no hay ningún material cargado en el alimentador multiuso.	Introduzca una hoja de material de impresión en el alimentador multiuso para borrar el mensaje y continuar con el trabajo.
		Pulse Continuar si el material de impresión se encuentra en el alimentador multiuso. El trabajo continúa.
		Pulse Continuar si no hay material de impresión en el alimentador multiuso. Todas las solicitudes de páginas adicionales se anulan y el material de impresión se selecciona de un origen automático.
		Pulse Cancelar trabajo para cancelar el trabajo actual si es necesario.
		Pulse Restablecer salida activa para cambiar a otra bandeja enlazada.
Cargar alimentador manual con [tipo] [tamaño]	Se emite cuando la impresora multifunción recibe una solicitud de alimentación manual para un material de impresión de un tamaño y un tipo concretos cuando no hay ningún material cargado en el alimentador multiuso.	Pulse Continuar si el material de impresión se encuentra en el alimentador multiuso. El trabajo continúa.
		Pulse Continuar si no hay material de impresión en el alimentador multiuso. Todas las solicitudes de páginas adicionales se anulan y el material de impresión se selecciona de un origen automático.
		Pulse Seleccionar papel automáticamente para anular las solicitudes manuales de Papel manual y Sobre manual para el resto del trabajo de impresión. Todas las solicitudes de páginas adicionales se anulan y el material de impresión se selecciona de un origen automático.
		Pulse Cancelar trabajo para cancelar el trabajo actual si es necesario.
		Pulse Restablecer salida activa para cambiar a otra bandeja enlazada.
Cargar grapas	El cartucho de grapas del clasificador está vacío.	Pulse Continuar . El mensaje desaparecerá. La grapadora dejará de funcionar hasta que se instale un nuevo cartucho de grapas.
		Instale un cartucho de grapas nuevo para borrar el mensaje y seguir imprimiendo el trabajo de grapadora.
		Pulse Cancelar trabajo para cancelar el trabajo actual si es necesario.
Cerrar cubierta [x]	La cubierta x está abierta, en donde x es o bien la cubierta F (la unidad de puente, a veces denominada unidad de transporte horizontal o HTU), o bien puede ser la cubierta K, el alimentador de alta capacidad de 2000 hojas.	Cierre la cubierta especificada para borrar el mensaje.
Cerrar puerta [x]	La puerta x está abierta, en donde x es A, B, C, D, E, G o J.	Cierre la puerta especificada para borrar el mensaje.
Cerrar superficie H	La superficie H es la puerta del clasificador que hay bajo la bandeja de salida superior.	Cierre la superficie H (puerta) para borrar el mensaje.

Mensaje	Significado	Acción
Coloque todos orig si reinicia trabajo	Se han borrado uno o varios mensajes que interrumpían un trabajo de digitalización. Vuelva a colocar los documentos originales en el escáner para reiniciar el trabajo de digitalización.	Pulse Cancelar trabajo si se está procesando un trabajo de digitalización cuando aparece el mensaje de atención. Esto cancela el trabajo y borra el mensaje.
		Pulse Digitalizar desde ADF si está activa la recuperación de páginas atascadas. La digitalización se reanuda desde el ADF por la página inmediatamente posterior a la última página correctamente digitalizada.
		Pulse Digitalizar desde superficie si la recuperación de páginas atascadas está activa. La digitalización se reanuda desde la superficie por la página inmediatamente posterior a la última página correctamente digitalizada.
		Pulse Finalizar trabajo sin más digitalización si la recuperación de páginas atascadas está activa. El trabajo finaliza en la última página digitalizada correctamente pero no se cancela. Las páginas digitalizadas correctamente van a su destino: Copiar, Fax, E-mail o FTP.
		Pulse Reiniciar trabajo si la recuperación de trabajos está activa y el trabajo se puede reiniciar. El mensaje se borra. Se inicia un nuevo trabajo de digitalización con los mismos parámetros que los anteriores.
Comprobar guías de [fte]	Se produce cuando la fuente está configurada para un tamaño de material que la impresora multifunción no admite o cuando se imprime una hoja de material de impresión más corta o larga de lo esperado desde una fuente.	Pulse Continuar para que la impresora multifunción no reconozca la bandeja [x]. Se ignora la bandeja [x] y todas las instaladas bajo ella.
		[fte] es bandeja 1, 2, 3, 4, 5 o alimentador multiuso. El mensaje desaparece cuando se restablece la conexión.
Comprobar orientación o guías de [fte]	Se produce cuando la impresora multifunción no conoce el tamaño de material de impresión cargado en una bandeja debido a una configuración de orientación incorrecta o a que las guías no están configuradas correctamente por el tamaño de material de impresión.	Pulse Continuar para seguir imprimiendo.
Cubierta del ADF del escáner abierta	La cubierta de la alimentación automática de documentos del escáner está abierta.	El mensaje se borra cuando se cierra la cubierta.
Disco dañado	Se emite cuando la impresora multifunción intenta la recuperación de un disco duro corrupto y éste no se puede reparar. Se debe volver a formatear el disco duro.	Pulse Reformatear disco para volver a formatear el disco duro y borrar el mensaje. Advertencia: se eliminan todos los archivos almacenados en el disco duro.
Disco lleno - Trabajo de digitalización cancelado	El trabajo de digitalización se cancela o se detiene debido a que no hay suficiente espacio en el disco duro.	Nota: el escáner finaliza la digitalización de las páginas asignadas actualmente en el ADF, pero los datos se pierden cuando el trabajo se cancela.
		Fuise Continua r para porrar el mensaje.

Mensaje	Significado	Acción
El documento de digitalización es demasiado largo	El trabajo de digitalización excede el número máximo de páginas.	Nota: el escáner finaliza la digitalización de las páginas actuales en el ADF pero los datos se pierden cuando el trabajo se cancela una vez alcanzado el número máximo de páginas.
		Pulse Continuar para borrar el mensaje.
		Pulse Cancelar trabajo para borrar el mensaje si el trabajo se puede reiniciar.
		Pulse Reiniciar trabajo si el trabajo se puede reiniciar. El mensaje se borra y se inicia un nuevo trabajo de digitalización con los mismos parámetros que el anterior.
Introducir caja del perforador	La caja del perforador no está en la impresora multifunción. El perforador no funcionará hasta que se inserte la caja.	 Introduzca la caja del perforador. Pulse Continuar para borrar el mensaje.
Introduzca la bandeja [x]	Se emite cuando la impresora multifunción detecta que falta una bandeja. La x puede ser 1, 2, 3, 4 ó 5.	Introduzca la bandeja especificada para borrar el mensaje.
		Pulse Cancelar trabajo para cancelar el trabajo actual si es necesario.
		Pulse Restablecer salida activa para cambiar a otra bandeja enlazada.
Perdidos algunos trabajos	Se emite cuando la impresora multifunción intenta restaurar todos los trabajos del disco duro sin tener en cuenta el número de trabajos retenidos no restaurados. El mensaje aparece una vez.	Pulse Continuar para borrar el mensaje. Algunos trabajos retenidos no se restauran. Permanecen en el disco duro y son inaccesibles.
Retirar papel de [nombre de las bandejas enlazadas]	Dos o más bandejas de salida están enlazadas para aparecer como una sola bandeja grande a la que se ha asignado un nombre de bandeja. Las bandejas enlazadas están llenas. Por ejemplo, pueden vincularse las bandejas 1, 2 y 3 bajo el nombre Bandeja del director para que el director de la compañía la utilice. El nombre asignado a la bandeja aparece en el panel de control.	Extraiga la pila de material de impresión de cada bandeja de salida del conjunto para borrar el mensaje y reanudar la impresión. Pulse Continuar para que la impresora multifunción vuelva a comprobar los niveles de salida del conjunto de bandejas.
Retirar papel de la bandeja de salida estándar	La bandeja de salida estándar está llena de material de impresión.	Extraiga la pila de material de impresión de la bandeja para borrar el mensaje y reanudar la impresión. Pulse Continuar para que la impresora multifunción vuelva a comprobar el nivel de palida patiendo:
Retirar papel de salida [x]	La bandeja de salida especificada está llena de material de impresión. x es el número de la bandeja.	Extraiga la pila de material de impresión de la bandeja de salida para borrar el mensaje y reanudar la impresión. Pulse Continuar para que la impresora multifunción vuelva a comprobar el nivel de salida de la bandeja.

Mensajes de transición de funciones desactivadas

Mensaje	Significado	Acción
Retirar papel de todas las bandejas	Todas las bandejas de salida están llenas de material de impresión.	Extraiga la pila de material de impresión de cada bandeja de salida para borrar el mensaje y reanudar la impresión.
		Pulse Continuar para que la impresora multifunción vuelva a comprobar los niveles de salida de las bandejas.
Vacíe la caja del perforador	La caja del perforador está llena. El perforador no funcionará hasta que se vacíe.	 Vacíe la caja del perforador. Vuelva a colocarla en la impresora multifunción. Pulse Continuar para borrar el mensaje.

Mensajes de transición de funciones desactivadas

Evento	Mensaje	Información
Hay una función desactivada. Un usuario introduce un método abreviado para dicha función.	<nombre de="" función="" la=""> desactivado por el administrador del sistema</nombre>	El mensaje aparece durante 3 segundos y, a continuación, se muestra la pantalla anterior.
El USB de la parte frontal del panel de control está apagado. Un usuario introduce un cable USB en la ranura.	USB desactivado por el administrador del sistema.	El mensaje aparece durante 3 segundos y, a continuación, se muestra la pantalla anterior.

Índice

Α

Acceso a función Acceso a copiar 99 Acceso a e-mail 99 Acceso a fax 99 Acceso a FTP 99 Acceso a Lexmark Embedded Solutions (LES) 100 Acceso a trabajos retenidos 99 Crear perfil de digitalización 99 Digitalizar unidad flash 100 Imprimir unidad flash 100 Menús 99 Aceptar DSR 45 Aceptar inicial, paralelo 42 Activar LexLink 47 Netware 46 Activar Rastreo hexadecimal 88 Activar, AppleTalk 47 Alarmas Alarma de grapas 51 Alarma de tóner 51 Alarma perforador 51 Control de alarma 51 alimentador multiuso, configuración 22 Altura vertical 27 Anchura vertical 26 Anotaciones 95 Apodo, LexLink 47 Área de impresión 90 Asignar tipo/salida 28

В

bandejas, asignación 28 barra de mensajes de estado 9 barra de navegación 8 Baudios 45 Bits de datos 45 Borrar todo, botón 6 botón almohadilla 6 botón asterisco 7 botón de aumento a la derecha 11 botón de flecha derecha 12 botón de flecha hacia abajo 13 botón de flecha izquierda 11 botón de opción no seleccionado 13 seleccionado 14 botón de reducción a la izquierda 11 botones ? (Consejos) 9 almohadilla 6 asterisco 7 Atrás 15 aumento a la derecha 11 Blog disp 10 Borrar todo 6 Buscar trabajos retenidos 9 Cancelar 15 Cancelar trabajo 13 Cancelar trabajos 10 Continuar 14 Copiar 8 Desblog disp 10 E-mail 8 Empezar 7 Estado/Suministros 9 Fax 9 Faxes retenidos 9 flecha derecha 12 flecha hacia abajo 13 flecha izquierda 11 FTP 9 gris 16 Inicio 15 Liberar faxes retenidos 9 Menús 8 opción no seleccionado 13 opción seleccionado 14 Parar 7 Pausa de marcado 6 Personalizado 15 reducción a la izquierda 11 Retroceso 7 Seleccionar 11, 15 sombreado 16 teclado numérico 6 Terminado 15 Trabajos retenidos 9 brillo 86

С

Calculador cobertura 88 Cancelar trabajo, botón 13 Características de la pantalla táctil LCD Alerta de mensaje de atención 16

Línea de menús 16 Carga de papel 25 carga del material de impresión 25 Clasificación 83 clasificación, activación 83 Conf. multiuso 22 Conf. universal 26 Configuración de fax analógico 62 Valores de altavoces Modo de altavoz 70 Volumen del altavoz 70 Volumen del timbre 70 Valores de timbre distintivo Tono doble 70 Tono triple 70 Tono único 70 Valores envío de fax Activar digitalizaciones de fax 65 Activar ECM 65 Contenido 64 Contraste 66 Controlador a fax 65 Detalle de sombras 66 Digitalización de trabajo personalizado 66 Digitalizar borde a borde 66 Dúplex 64 Eliminación de fondo 66 En PABX 65 Frecuencia de rellamada 65 Modo de marcado 65 Oscuridad 65 Permitir guardar como método abreviado 65 Prefijo 65 Rellamada automática 65 Resolución 64 Tam. original 64 Valores generales de fax 62 Activar fax manual 62 Cancelar faxes 62 ID de estación 62 Nombre de estación 62 Número de estación 62 Uso de memoria 62 Valores recepción fax 67 Activar recepc. fax 67 Dúplex 67 Nº tonos respuesta 67 Origen de papel fax 67 Pie de página de fax 67 Reducción automát. 67 Valores registro de fax Registro transmisión 68 Valores registro fax Activar registro de llamadas 69 Activar registro de trabajos 68 Bandeja de salida de registro 69 Impr registros auto 68

Orig papel registro 68 Reg errores de recepc. 68 Visualización de informes 68 Configuración de servidor de e-mail Asunto 34 Autenticación 34 Conexión 35 Configuración de enlace Web 35 Contraseña 34, 35 Dirección de respuesta 34 El servidor necesita autenticación 34 Enlace Web 35 Enviarme una copia 34 Gateway SMTP primario 34 Gateway SMTP secundario 34 ID de usuario 34 Limitar destinos 34 Mensaje 34 Mensaje de error de tamaño 34 Nombre de archivo base 35 Puerto del gateway SMTP primario 34 Puerto del gateway SMTP secundario 34 Ruta de acceso 35 Servidor 35 Tamaño máx. de e-mail 34 Tiempo de espera SMTP 34 Configuración del servidor de fax 70 Consulte también Definir fecha/hora 105 Consulte también Seguridad 97 Consulte también Valores de copia 56 Consulte también Valores de fax 61 Consulte también Valores de FTP 77 Consulte también Valores de impresión 81 Consulte también Valores generales 48 Continuar, botón 14 contraste 86 Copiar de, Páginas de ayuda 107 Copias, especificación del número 82 Creación de trabajos Consulte también Digitalización de trabajo personalizado, Valores de copia 60 Consulte también Digitalización de trabajo personalizado, Valores de e-mail 76 Consulte también Digitalización de trabajo personalizado, Valores de FTP 80 Consulte también Digitalización de trabajo personalizado, Valores envío d 66 Consulte también Permitir digitalizaciones de trabajos personalizadas, Valores generales 50 Crear/Cambiar contraseñas Crear/Cambiar contraseña avanzada 104 Contraseña 104 Vuelva a introducir la contraseña 104 Crear/Cambiar contraseña de usuario 104 Contraseña 104 Vuelva a introducir la contraseña 104 Crear/Cambiar PIN blog dispositivo 104

PIN 104 Vuelva a introducir PIN 104

D

Defectos de impresión, Páginas de ayuda 107 Definir fecha/hora Año 105 Día 105 Fecha y hora actuales 105 Hora 105 Horario de verano 106 Mes 105 Minuto 105 Modo de DST 106 Nombre de servidor horario 106 Permitir difusión NTP 106 Servidor horario 106 Zona horaria 105 Definir zona, AppleTalk 47 Digitalización de trabajo personalizado 50, 60, 66, 76, 80 Dirección alim. 27 Dirección ENA, USB 40 Dirección, AppleTalk 46 dispositivo de la interfaz directa USB 7 Dúplex 81 dúplex activación 81 encuadernación 82 dúplex, definición 25

Ε

Eliminar trab retenidos 87 E-mail, Páginas de ayuda 107 Empezar, botón 7 Encuadern. dúplex 82 Enviando fax, Páginas de ayuda 107 estadísticas de seguimiento 88 estadísticas de seguimiento del trabajo 88, 90 Estadísticas seg trab 88 estadísticas, seguimiento del trabajo 88 Estado avanzado, paralelo 41 Ethernet 802.2 Netware 46 Ethernet 802.3 Netware 46 Ethernet SNAP Netware 46 Ethernet Tipo II Netware 46 extraiga todos los originales del escáner 120, 121, 122, 123

F

Fondos, HTML 96 Formatear disco 88 formato de disco 88 FTP, Páginas de ayuda 107 Fuente HTML 96 PCL 91 Fuente PCL 91

G

Gateway ENA, USB 40 Graduar, HTML 96 Guía de información, Páginas de ayuda 107 Guía de suministros, Páginas de ayuda 107

Η

HTML fondos 96 nombre de fuente 96 orientación 96 proporción 96 tamaño de fuente 96 tamaño de margen 96

I

idioma, impresora 89 imagen orientación 97 proporción 97 impresión dúplex, definición 25 símplex, definición 25 Impresión confidencial Caducidad de trabajo 101 PIN incorrecto máximo 101 impresión de anotaciones 95 Imprimir todo, Páginas de ayuda 107 indicador 6 Informes Estadísticas dispositivo 29 Imprimir directorio 30 Imprimir fuentes 30 Lista de métodos abreviados 29 Lista Perfiles 29 Métodos abreviados de e-mail 29 Métodos abreviados de fax 29 Métodos abreviados de FTP 29 Pág config. NetWare 29 Página de configuración de la red 29 Página de valores de menú 29 Registro de llamadas de fax 29 Registro de trabajo de fax 29 Inicio, botón 15 Instalación de salida 27

J

juego de símbolos PCL 92 Juego de símbolos, PCL 92

L

lenguaje de impresora Emulación PCL 89 Emulación PS 89 Iuz, indicador 6

Μ

mapa de menús 17 Máscara de red ENA, USB 40 media tinta, definición 56 Mem intermedia paral 41 Mem intermedia red 37 Mem intermedia serie 44 Mem intermedia USB 39 Mem. intermedia trab paralelo 41 red 37 serie 44 **USB 39** memoria flash defragmentación 88 formateo 87 mensaje estado El cartucho de tóner está vacío 111 mensajes atención ¿Restaurar trabajos retenidos? 117 1565 Error de emulación al cargar opción de emulación 117 200.yy Atasco de papel [x] páginas atascadas. Dejar papel en salida. 117 200.yy Atasco de papel Comprobar área [x]. Dejar papel en salida. 117 201.yy Atasco de papel [x] páginas atascadas. Dejar papel en salida. 117 201.yy Atasco de papel Comprobar área [x]. Dejar papel en salida. 118 202.yy Atasco de papel [x] páginas atascadas. Dejar papel en salida. 117 202.yy Atasco de papel Comprobar área [x]. Dejar papel en salida. 118 203.yy Atasco de papel [x] páginas atascadas. Dejar papel en salida. 118 203.yy Atasco de papel Comprobar [nombre de la zona]. Dejar papel en salida. 119 230.yy Atasco de papel [x] páginas atascadas. Dejar papel en salida. 118 230.vy Atasco de papel Comprobar [nombre de la zona]. Dejar papel en salida. 118 231.yy Atasco de papel Comprobar área [x]. Dejar papel en salida. 118 24x.yy Atasco de papel [x] páginas atascadas. Dejar papel en salida. 118

24x.yy Atasco de papel Comprobar [nombre de la zona]. Dejar papel en salida. 118

250.yy Atasco de papel [x] páginas atascadas. Dejar papel en salida. 118 250.yy Atasco de papel Comprobar [nombre de la zona]. Dejar papel en salida. 119 280.yy Atasco de papel [x] páginas atascadas. Retirar papel de salida. 119 280.yy Atasco de papel Comprobar área [x]. Retirar papel de salida. 119 281.yy Atasco de papel [x] páginas atascadas. Retirar papel de salida. 119 281.yy Atasco de papel Comprobar área [x]. Retirar papel de salida. 119 282 Atasco de papel [x] páginas atascadas. Retirar papel de salida. 119 282 Atasco de papel Comprobar [nombre de la zona]. Retirar papel de salida. 119 283 Atasco de papel [x] péginas atascadas. Retirar papel de salida. 119 283 Atasco de papel Comprobar área [x]. Retirar papel de salida. 119 284 Atasco de papel [x] páginas atascadas. 120 284 Atasco de papel Comprobar [nombre de la zona]. 120 285 Atasco de papel [x] páginas atascadas. 120 285 Atasco de papel Comprobar [nombre de la zona]. 120 286 Atasco de papel [x] páginas atascadas. 120 286 Atasco de papel Comprobar [nombre de la zona]. 120 287 Atasco de papel [x] páginas atascadas. 120 287 Atasco de papel Comprobar [nombre de la zona]. 120 288 Atasco de papel [x] páginas atascadas. 120 288 Atasco de papel Comprobar [nombre de la zona]. 120 289.yy Error de grapado Comprobar área G. Retirar papel de salida. 120 290.00 Atasco en escáner 120 290.01 Atasco en escáner 121 290.02 Atasco en escáner 121 290.03 Atasco en escáner 121 290.10 Atasco en escáner 121 290.11 Atasco en escáner 121 290.12 Atasco en escáner 121 290.13 Atasco en escáner 121 290.14 Atasco en escáner 121 290.15 Atasco en escáner 121 290.20 Atasco en escáner 121 290.21 Atasco en escáner 121 290.22 Atasco en escáner 121 290.23 Atasco en escáner 121 290.90 Atasco en escáner 122 291.00 Atasco en escáner 122 291.01 Atasco en escáner 122 291.02 Atasco en escáner 122 291.03 Atasco en escáner 122

293 Coloque todos los originales si reinicia trabajo 122 294.00 Atasco en escáner 122 294.01 Atasco en escáner 123 294.02 Atasco en escáner 123 295.00 Atasco en escáner 123 295.01 Atasco en escáner 123 295.02 Atasco en escáner 123 295.03 Atasco en escáner 123 295.04 Atasco en escáner 123 31 Falta cartucho tóner o está defectuoso 123 32 Sustituir cartucho de tóner no admitido 123 34 Papel incorrecto, comprobar [fte] guías 123 35 Memoria insuficiente para admitir característica Guardar recursos 124 37 Memoria insuficiente para clasificar trabajo 124 37 Memoria insuficiente para defragmentar memoria flash 124 37 Memoria insuficiente, se han perdido algunos trabajos retenidos 124 38 Memoria llena 124 39 Página demasiado compleja para imprimirse 125 50 Error de fuente PPDS 125 51 Flash defectuosa detectada 125 52 No hay suficiente espacio en memoria flash para recursos 125 53 Flash sin formato detectada 125 54 Error de software en red estándar 125 54 Error serie opción [x] 126 54 Error software en red [x] 126 56 Puerto paralelo [x] desactivado 126 56 Puerto serie [x] desactivado 126 56 Puerto USB [x] desactivado 126 56 Puerto USB estándar desactivado 126 57 Cambio en config. 127 58 Demasiadas bandejas instaladas 127 58 Demasiadas opciones flash instaladas 127 58 Demasiados discos instalados 127 61 Retire disco defectuoso 127 62 Disco lleno 127 63 Disco sin formato 127 64 Formato disco no admitido 128 80 Mantenimiento programado recomendado 128 84 Agotándose unidad FC 128 84 Insertar unidad FC 128 84 Reemplazar unidad FC 128 84 Unidad FC incorrecta 128 88 Reemplazar tóner 128 88 Tóner bajo 128 Cambiar <fte> a <nombre tipo person.>, cargar orientación 130 Cambiar [fte] a [cadena personalizada], cargar [orientación] 130 Cambiar [fte] a [tamaño] [tipo], cargar [orientación] 128

Cambiar [fte] a [tamaño], cargar [orientación] 129

Cambiar [origen de entrada] a [cadena personalizada] 129 Cambiar [origen de entrada] a [tamaño] 129 Cambiar [origen de entrada] a [tamaño] [tipo] 130 Cargar [origen de entrada] con [cadena personalizada] 130 Cargar [origen de entrada] con [nombre tipo person.] 130 Cargar [origen de entrada] con [tamaño] 131 Cargar [origen de entrada] con [tipo] [tamaño] 131 Cargar alimen manual con [cadena personalizada] 131 Cargar alimen manual con [nombre tipo person.] 131 Cargar alimen manual con [tamaño] 132 Cargar alimen manual con [tipo] [tamaño] 132 Cargar grapas 132 Cerrar cubierta [x] 132 Cerrar puerta [x] 132 Cerrar superficie H 132 Change [origen de entrada] a [nombre tipo person.] 129 Coloque todos orig. si reinicia trabajo 133 Comprobar [fte] guías 133 Comprobar [fte] orientación o guías 133 Cubierta del ADF del escáner abierta 133 Disco dañado 133 Disco lleno - Trabajo de digitalización cancelado 133 El documento de digitalización es demasiado largo 134 Insertar bandeja [x] 134 Introducir caja del perforador 134 Opción no admitida en la ranura [x] 126 Perdidos algunos trabajos 134 Retirar papel de [nombre de las bandejas enlazadas] 134 Retirar papel de la bandeja de la salida estándar 134 Retirar papel de salida [x] 134 Retirar papel de todas las bandejas 135 Vaciar caja del perforador 135 estado [nombre de la salida] llena 110 [nombre de las bandejas enlazadas] completo 110 [PJL RDYMSG] 110 Agotándose unidad FC 110 Ahorro de energía 110 Bandeja [x] vacía 110 Bandeja estándar llena Salida [x] llena, [nombre de la salida] llena 110 Cubierta del ADF del escáner abierta 111 Desechando mem interm 111 En espera 111 Falta bandeja [x] 111 Faltan grapas o pocas 111 Imprimiendo 111

Imprimiendo página [x] 111 Imprimiendo página [x] ? [y], copia [a] ? [b] 112 Imprimiendo página [x], copia [a] / [b] 112 Lista 112 Mantenimiento 112 Nivel bandeja [x] bajo 112 Ocupada 112 Paralelo 113 Paralelo [x] 113 Rastreo hexadecimal 113 Red 113 Red [x] 113 Red [x], [y] 113 Reemplazar unidad FC 113 Salida [x] llena 110, 113 Serie [x] 114 Sin grapas o mal introd. 114 Tóner bajo 114 USB 114 USB [x] 114 mensajes de cancelación de trabajos Eliminando trabajos seleccionados 115 No hay trabajos seleccionados 115 No se puede eliminar el trabajo 115 mensajes de estado del fax Conectar a <x>bps 115 Definir reloj 115 El trabajo se almacena para transmitirlo más tarde. 115 Enviando página [n] 115 Error de fax 115 Línea ocupada 115 Llamada finalizada 115 Marcando 115 Nueva marcación en espera 115 Puesto en cola para su envío 115 Recepción finalizada 115 Recibiendo página [n] 115 Respondiendo 115 Sin respuesta 115 Sin tono 115 mensajes de PIN y contraseña Contraseña no válida o La contraseña es incorrecta, 116 PIN no válido. 116 mensajes del botón Copiar El sistema está ocupado preparando los recursos para el trabajo. 116 El sistema está ocupado preparando los recursos para el trabajo. Eliminando trabajos retenidos. 116 Recur insuficientes. Intentar cuando el sistema esté inactivo 116 Seguridad mensajes de transición de funciones desactivadas Consulte también mensajes de transición de funciones desactivadas 135

mensajes de transición de funciones desactivadas <Nombre de la función> desactivado por el administrador del sistema 135 USB desactivado por el administrador del sistema. 135 Menú Papel 18 Conf. multiuso 22 Origen predeterminad 18 Peso del papel Peso alta calidad 24 Peso cabecera 24 Peso cartulina 24 Peso color 24 Peso etiquetas 24 Peso normal 24 Peso personalizado [x] 24 Peso preimpreso 24 Peso sobre 24 Peso transparencia 24 Sustituir tamaño 23 Tamaño/tipo de papel 19 Tamaño alim mult 20 Tamaño alim, sob 20 Tamaño bandeja <x>] 19 Tamaño papel manual 21 Tamaño sobre manual 21 Tipo alim sobres 20 Tipo alim. multiuso 20 Tipo de bandeja <x>] 19 Tipo papel manual 21 Tipo sobre manual 21 Textura papel Text. alta cal. 23 Textura cabecera 23 Textura cartulina 24 Textura color 23 Textura etiquetas 23 Textura glossy 23 Textura normal 23 Textura person. 24 Textura preimpreso 23 Textura sobres 23 Textura transparencia 23 menús administración Menús predeterminados Valores de fax Valores envío de fax 70 Administrar métodos abreviados 108 Métodos abreviados de e-mail 108 Métodos abreviados de fax 108 Métodos abreviados de FTP 108 Métodos abreviados de perfil 108 Informes 29 Menús predeterminados Valores de fax Valores envío de fax 64 Red/Puertos 30

AppleTalk 46 Configuración de servidor de e-mailConsulte Configuración de servidor de e-mail Inalámbrico 36 IPv6 33 LexLink 47 NetWare 46 Paralelo [x] 40 Paralelo estándar 40 Red [x] 36 Red estándar 36 Serie [x] 43 TCP/IP 30 USB [x] 38 USB estándar 38 Menús Consulte cada menú por su nombre Modo de impresión, Netware 46 Modo NPA paralelo 41 red 36 serie 43 **USB 38** Modo NSQ/GSQ, Netware 46 Modo paralelo 2 42

Ν

Nombre de conexión, Netware 46 Nombre, AppleTalk 46 Nombres de salidas personalizadas 26 Nombres personalizados 26 Número de red, Netware 46

0

Orientación 97 Orientación, HTML 96 Origen de fuente PCL 91 Origen de fuente, PCL 91 Origen predeterminad 18

Ρ

Packet Burst Netware 46 Páginas de ayuda Defectos de impresión 107 Guía de información 107 Guía de suministros 107 Guía para copias 107 Guía para e-mails 107 Guía para faxes 107 Guía para FTP 107 Imprimir todo 107 Páginas en blanco 82 panel de control 5 almohadilla 6 asterisco 7 Borrar todo 6

Botón Empezar 7 dispositivo de la interfaz directa USB 7 indicador 6 LCD 6 Parar 7 Pausa de marcado 6 Retroceso 7 teclado numérico 6 pantalla de inicio 8 barra de mensajes de estado 9 botones 8 papel con textura 23 Parar, botón 7 Paridad 45 Pausa de marcado, botón 6 PCL SmartSwitch paralelo 40 red 36 serie 43 **USB 38** perforador activación 85 desactivación 85 peso alta calidad 24 cabecera 24 cartulina 24 color 24 etiquetas 24 normal 24 papel personalizado 24 preimpreso 24 sobre 24 transparencia 24 Peso del papel 24 Predet. de fábrica 90 Proporción 97 Proteger Menús Configuración de LES 102 Proteger menús Informes 102 Menú Papel 102 Métodos abreviados 102 Red/Puertos 102 Valores 102 Protocolo serie 44 Protocolo, paralelo 42 PS binario Mac paralelo 42 red 37 **USB 39 PS SmartSwitch** paralelo 40 red 36 serie 43 **USB 38**

R

Recuperación de impresión Continuar auto 53 Protección de página 53 Recuperación atasco 53 renumeración de bandejas PCL 94 Renumerar bandeja Asignar alim multiuso 94 Asignar bandeja [x] 94 Asignar papel manual 94 PCL 94 Restaurar valores pred. 95 signar alimentador sobres manual 94 Ver predeterminados fábrica 95 restauración de valores predeterminados 90 Retroceso, botón 7 Robust XON 44

S

se han perdido algunos trabajos retenidos 127 Seguimiento trabajos, estadísticas 90 Seguridad Acceso a función, Consulte Acceso a función Administración de cuentas internas 103 Configuración de autenticación NTLM 103 Crear/Cambiar contraseñas mensajes de transición de funciones desactivadas 135 Crear/Cambiar contraseñas Consulte Crear/Cambiar contraseñas Crear/Cambiar contraseñas, Consulte Crear/Cambiar contraseñas Demora de 'Desconexión' automática 97 Digitalizar a rango de puertos de PC 98 Impresión confidencial, Consulte también Impresión confidencial 101 mensajes de transición de funciones desactivadas Consulte también mensajes de transición de funciones desactivadas 135 Método de autenticación 97 Proteger menús Consulte Proteger menús Seleccionar, botón 11 sensor automático de tamaño 19 símplex, definición 25 solución de problemas, valores anulaciones de la aplicación de software 5 panel de control 5 Sustituir tamaño 23

Т

Tamaño alim mult 20 Tamaño alim. sob 20 Tamaño bandeja <x>] 19 Tamaño de fuente, HTML 96 Tamaño de margen, HTML 96 tamaño de papel Universal 26 Tamaño del papel 19 Tamaño papel manual 21 Tamaño sobre manual 21 tamaño, sustitución 23 Tamaño/tipo de papel 19 teclado alfanumérico virtual 63 teclado numérico 6 textura alta calidad 23 cabecera 23 cartulina 24 color 23 etiquetas 23 glossy 23 normal 23 preimpreso 23 sobres 23 Textura person. 24 transparencia 23 Textura papel 23 Tiempos de espera Espera de impresión 53 Espera de pantalla 52 Modo Ahorro energía 52 Modo en espera 52 Tiempo de espera 53 Tipo alim sobres 20 Tipo alim. multiuso 20 Tipo bandeja <x>] 19 Tipo de papel 19 tipo de papel personalizado 25 Tipo papel manual 21 Tipo sobre manual 21 Tipos personalizados 25 trabajos retenidos, eliminación 87

U

Unidades de medida 26 Usar TIFF de múltiples páginas Valores de e-mail 75 Valores de fax 72 Valores de FTP 79

V

Valores Definir fecha/hora 105 Seguridad 97 Valores de copia 56 Valores de e-mail *Consulte también* Valores de email 73 Valores de fax 61 Configuración del servidor de fax 70 Valores de FTP 77 Valores de impresión 81 Valores generales 48 Valores *Consulte también* cada *entrada de Valores* 48 Valores de copia Ahorro papel 58 Bandeja de salida 60 Clasificar 58 Contenido 56 Contraste 61 Copiar en origen 59 Detalle de sombras 61 Digitalización de trabajo personalizado 60 Digitalizar borde a borde 61 Dúplex 57 Eliminación de fondo 61 Hojas separación 59 Imprimir bordes de página 58 Número de copias 60 Origen separador 59 Oscuridad 60 Permitir copias prioritarias 60 Plantilla 60 Plantilla personalizada 60 Separadores de transparencias 59 Tam. original 59 Valores de e-mail Bandeja de salida de registro 76 Calidad JPEG 75 Imágenes de e-mail enviadas como 75 Calidad JPEG fotográfica 75 Color 73 Configuración de servidor de e-mail 73 Configuración de servidor de e-mail Consulte Configuración de servidor de e-mail Contenido 73 Contraste 76 Detalle de sombras 76 Digitalización de trabajo personalizado 76 Digitalizar borde a borde 76 Dúplex 75 Eliminación de fondo 76 Formato 73 Orientación 74 Orig papel registro 76 Oscuridad 73 Permitir guardar como método abreviado 76 Profundidad en bits de E-mail 76 Registro transmis. 75 Resolución 73 Tam. original 74 Usar TIFF de múltiples páginas 75 Versión en PDF 73 Valores de emulación PostScript 91 valores de emulación PCL 93 Valores de fax Configuración de fax analógico 61, 62, 67, 68, 70 Valores envío de fax 64

Configuración de fax analógico, Consulte también Configuración de fax analógico 62 Configuración del servidor de fax 61 Asunto 70 Contenido 71 Dirección de respuesta 70 Formato de destino 70 Formato de imagen 71 Gateway SMTP primario 70 Gateway SMTP secundario 70 Mensaje 70 Orientación 71 Oscuridad 71 Resolución de fax 71 Tam. original 72 Usar TIFF de múltiples páginas 72 Modo de fax 61 Valores de altavoces Modo de altavoz 70 Volumen del altavoz 70 Volumen del timbre 70 Valores de timbre distintivo Tono doble 70 Tono triple 70 Tono único 70 Valores de FTP Calidad JPEG 79 Calidad JPEG fotográfica 79 Color 77 Contenido 77 Contraste 80 Detalle de sombras 80 Digitalización de trabajo personalizado 80 Digitalizar borde a borde 80 Dúplex 78 Eliminación de fondo 80 Formato 77 Nombre de archivo base 80 Orientación 78 Orig papel registro 79 Oscuridad 77 Permitir guardar como método abreviado 80 Profundidad en bits de e-mail 80 Registro transmisión 79 Resolución 77 Tam. original 78 Usar TIFF de múltiples páginas 79 Versión en PDF 77 Valores de impresión Menú Acabado 81 Clasificación 83 Copias 82 Dúplex 81 Encuadern. dúplex 82 Grapar trabajo 85 Hojas separación 83 Impresión multipágina 84
Margen multipágina 85 Modo perforador 85 Orden multipágina 84 Origen separador 83 Páginas en blanco 82 Perforador 85 Separación de páginas 85 Vista multipágina 84 Menú Calidad 85 Brillo 86 Contraste 86 Correc. grises 86 Intensidad del tóner 86 Mejorar lín. finas 86 Resolución impresión 85 Menú Configuración 89 Área de impresión 90 Destino de carga 89 Guardar recursos 89 Lenguaje de impresora 89 Predet. fábrica 90 Seguimiento trabajos 90 Menú Emulación PCL 91 Fuente 91 Juego de símbolos 92 Origen de fuente 91 Renumerar bandeja 94 Valores emulación PCL 93 Menú HTML 96 fondos 96 Fuente 96 Graduar 96 Orientación 96 Tamaño de fuente 96 Tamaño de margen 96 Menú Imagen 97 Ajuste automático 97 Invertir 97 Orientación 97 proporción 97 Menú PDF 95 Ajustar a ventana 95 Anotaciones 95 Menú PostScript 91 Impr. error PS 91 Prioridad de fuente 91 Menú Utilidades 87 Activar Rastreo hexadecimal 88 Calculador cobertura 88 Defragmentar flash 88 Eliminar trab retenidos 87 Estadísticas seg trab 88 Formatear disco 88 Formatear flash 87 Predet, de fábrica 87 Valores emulación PCL 93 Ancho A4 93

CR auto tras LE 93 LF auto tras CR 93 Líneas por página 93 Orientación 93 Paso 93 Tamaño en puntos 93 Valores generales Alarmas, Consulte también Alarmas 51 Área de impresión 54 Brillo de la pantalla 49 Destino de carga 54 Formato de fecha 49 Formato de hora 49 Frecuencia de actualización de página Web 50 Generales predet. 49 Guardar recursos 55 Idioma 48 LAA 50 Lenguaje de impresora 54 Mostrar marcadores 49 Mostrar mensajes iniciales 49 Nombre de contacto 50 Página banner 55 Permitir digitalizaciones de trabajos personalizadas 50 Predet, fábrica 56 Recuperación de atasco del escáner 50 Recuperación de impresión, Consulte también Recuperación de impresión Seguimiento trabajos 55 Tamaños mixtos 49 Tiempos de espera, Consulte también Tiempos de espera 52, 53 Tipo de teclado 48 Ubicación 50 Valores predeterminados de fábrica, restauración 87 valores predeterminados de usuario 17 valores predeterminados, de fábrica 90 Vuelva a introducir la contraseña 104