

Meny- och meddelandeguide



Maj 2006

www.lexmark.com

Lexmark and Lexmark with diamond design are trademarks of Lexmark International, Inc., registered in the United States and/or other countries. © 2006 Lexmark International, Inc. All rights reserved. 740 West New Circle Road Lexington, Kentucky 40550

Edition: May 2006

The following paragraph does not apply to any country where such provisions are inconsistent with local law: LEXMARK INTERNATIONAL, INC., PROVIDES THIS PUBLICATION "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Some states do not allow disclaimer of express or implied warranties in certain transactions; therefore, this statement may not apply to you.

This publication could include technical inaccuracies or typographical errors. Changes are periodically made to the information herein; these changes will be incorporated in later editions. Improvements or changes in the products or the programs described may be made at any time. Comments about this publication may be addressed to Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, U.S.A. In the United Kingdom and Eire, send to Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. Lexmark may use or distribute any of the information you supply in any way it believes appropriate without incurring any obligation to you. To obtain additional copies of publications related to this product, visit the Lexmark Web site at www.lexmark.com.

References in this publication to products, programs, or services do not imply that the manufacturer intends to make these available in all countries in which it operates. Any reference to a product, program, or service is not intended to state or imply that only that product, program, or service may be used. Any functionally equivalent product, program, or service that does not infringe any existing intellectual property right may be used instead. Evaluation and verification of operation in conjunction with other products, programs, or services, except those expressly designated by the manufacturer, are the user's responsibility.

Lexmark and Lexmark with diamond design, MarkNet, MarkTrack, and MarkVision are trademarks of Lexmark International, Inc., registered in the United States and/or other countries.

PCL[®] is a registered trademark of the Hewlett-Packard Company.

Följande termer är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör dessa företag:

Albertus	Monotype Corporation plc	ITC Lubalin Graph	International Typeface Corporation
Antique Olive	Monsieur Marcel OLIVE	ITC Mona Lisa	International Typeface Corporation
Apple-Chancery	Apple Computer Inc.	ITC Zapf Chancery	International Typeface Corporation
Arial	Monotype Corporation plc	Joanna	Monotype Corporation plc
CG Times	En produkt från Agfa Corporation, baserad på Times New Roman med licens från Monotype Corporation plc.	Marigold	Arthur Baker
Chicago	Apple Computer Inc.	Monaco	Apple Computer Inc.
Clarendon	Linotype-Hell AG och/eller dess dotterbolag	New York	Apple Computer Inc.
Eurostile	Nebiolo	Oxford	Arthur Baker
Geneva	Apple Computer Inc.	Palatino	Linotype-Hell AG och/eller dess dotterbolag
GillSans	Monotype Corporation plc	Stempel Garamond	Linotype-Hell AG och/eller dess dotterbolag
Helvetica	Linotype-Hell AG och/eller dess dotterbolag	Taffy	Agfa Corporation
Hoefler	Jonathan Hoefler Type Foundry	Times New Roman	Monotype Corporation plc
ITC Avant Garde Gothic	International Typeface Corporation	Univers	Linotype-Hell AG och/eller dess dotterbolag
ITC Bookman	International Typeface Corporation		

© 2006 Lexmark International, Inc. All rights reserved.

UNITED STATES GOVERNMENT RIGHTS

This software and any accompanying documentation provided under this agreement are commercial computer software and documentation developed exclusively at private expense.

Innehåll

Kapitel 1: Använda MFP:ns menyer	5
Förstå kontrollpanelen till multifunktionsskrivaren (MFP:n)	5
Huvudmenvn	7
Använda LCD-skärmens knannar	
Evompolekärm 1	
Exempelskann 1	
Exempeiskann 2	
Information om pekskärmsknapparna	13
Andra knapnar nå I CD-skärmen	15
Funktioner	
Menver	17
Menvöversikt	17
Pannaremany	18
	10
Stanuarukalia	10
Fapperssioner/ipp	10
Kom umventutiomaina	21 21
Freättningestorlek	
Pannersvikt	
Pappersmatning	
Annassade typer	
Anpassade namn	
Universell inställning	
Rapporter	
Nätverk/portar	
TCP/IP	
IPv6	
E-postserverinställning	
Trådlöst	
Standardnätverk eller nätverk <x></x>	
Standard-USB och USB <x></x>	
Parallell <x></x>	
Seriell <x></x>	
NetWare	
AppleTalk	
LexLink	
Inställningar	
Allmänna inställningar	40
Kopieringsinställningar	
Faxinställningar	50
E-postinställningar	
Skanna till USB-installningar	
Utskrittsinstaliningar	
Oakennel	81
	ð/

Innehåll

Hjälpsidor	
Hantera genvägar	
Kapitel 2: MFP-meddelanden	
Statusmeddelanden	91
Meddelanden om faxstatus	94
Meddelanden som avbryter jobb	94
Meddelanden om lösenord och PIN-koder	94
Meddelanden för knapparna Kopiera, Skicka e-post, Faxa, FTP och Skanna.	
Tillsynsmeddelanden	
Meddelanden om avaktiverade överföringsfunktioner	112
Index	113



Förstå kontrollpanelen till multifunktionsskrivaren (MFP:n)

De flesta skrivarinställningar kan ändras i det program du använder eller i skrivardrivrutinen. De inställningar som ändras i programmet eller skrivardrivrutinen påverkar bara det skrivjobb som skickas till MFP:n.

Om du ändrar skrivarinställningarna i ett program så går de före ändringar som görs på kontrollpanelen.

Om det inte går att ändra en inställning i programmet använder du kontrollpanelen på MFP:n, MarkVision™ Professional eller hemsidorna på den inbäddade webbservern (EWS - Embedded Web Server). Om du ändrar en inställning här så blir den nya inställningen standard.

MFP:ns kontrollpanel består av:



Nummer	Objekt på kontrollpanelen	Funktion	
1	LCD-skärm	LCD-skärmen (L kristaller) visar hi menyalternativ og skärmen kan du	CD - Liquid Crystal Display, flytande uvudmenyns knappar, menyer, ch värden. Med hjälp av den här välja alternativ för kopiering, fax osv.
2	Indikatorlampa	Visar information sken.	om MFP:ns status genom rött och grönt
		Status	Indikerar
		Av	Strömmen till MFP:n är avstängd.
		Blinkar grönt	MFP:n värmer upp, bearbetar data eller skriver ut ett jobb.
		Fast grönt	MFP:n är på men används inte.
		Blinkar rött	Skrivaren behöver åtgärdas.
3	0 - 9 Obs! Kallas den numeriska knappsatsen	Ange siffror när o ska ange siffror. I att ange faxnumr	let finns ett fält på LCD-skärmen där du Du använder också de här knapparna till ner när du skickar fax.
		Obs! Om du tryc huvudmenyn utal öppnas kopiering	ker på en nummerknapp när du är i n att först ha tryckt på #-knappen smenyn och antalet kopior ändras.
4	# (nummertecken)	 Tryck på den här om du vill iden inom telefonnu ett # anger du om du vill öppi menyalternativ postdestination 	knappen: tifiera en genväg ummer. Om du har ett faxnummer med det två gånger - ##. na genvägar från huvudmenyn eller / i faxdestinationslistan, e- nslistan eller profillistan.
5	Uppringningspaus	Lägger in en pau faxnummer rings faxmenyn eller i f	s på två eller tre sekunder när ett upp. Knappen fungerar enbart inom axfunktioner.
		Ringer upp ett fa	xnummer igen från huvudmenyn.
		Om du inte ar i fa huvudmenyn får Uppringningspau	ixmenyn, i en faxfunktion eller i du en felsignal om du trycker på is.
		När du skickar et av ett kommateck	t fax representeras uppringningspausen ken (,) i fältet Faxa till.
6	Rensa allt	Om du är i en fun FTP återställs all funktionsmenyn f	ktionsmeny som Kopia, Fax, E-post och a inställningar till standardvärden, och ör MFP:n visas igen.
		Om du är i en an alla ändringar so för MFP:n visas i	nan meny när MFP:n är ĸlar , avbryts m inte har sparats och funktionsmenyn gen.
7	Start	Starta det aktuell	a jobbet som visas på LCD-skärmen.
		Från huvudmeny kopiering med sta	n trycker du på den om du vill påbörja en andardinställningarna.
		Knappen saknar körs i skannern.	effekt om den trycks ned medan ett jobb

Nummer	Objekt på kontrollpanelen	Funktion
8	Stopp	Avbryter ett utskriftsjobb eller skanning. Vid ett skanningsjobb avslutas den aktuella sidan och sedan avbryts skanningsjobbet. Det innebär att papper fortfarande kan vara kvar i den automatiska dokumentmataren. Vid ett utskriftsjobb matas papperet ut ur skrivaren så att pappersbanan är fri. Stoppar visas på LCD-skärmen när detta pågår.
9	Backsteg	I kopieringsmenyn, som öppnas när du trycker på kopieringsknappen, raderar du siffran längst till höger i fältet för antal kopior genom att trycka på Backsteg . Om hela numret raderas när du har tryckt på Backsteg flera gånger återgår värdet till standardvärdet 1. I faxdestinationslistan kan du radera siffran längst till höger i ett nummer som skrivits in manuellt genom att trycka på Backsteg . Då raderas även hela inskrivningen om den är en genväg. När en hel rad är raderad flyttas markören upp en rad om du trycker på Backsteg en gång till.
		I e-postdestinationslistan kan du radera tecknet till vänster om markören genom att trycka på Backsteg . Om inskrivningen kommer från en genväg raderas hela inskrivningen.
10	Asterisk (*)	* används som en del av ett faxnummer eller som ett alfanumeriskt tecken.
11	Start	Återställer LCD-skärmen till huvudmenyn. Mer information finns i Huvudmenyn på sidan 7 .
12	Hjälptips	Öppnar den sammanhangsberoende hjälpen.
13	Meny	Öppnar menyerna. De här menyerna är bara tillgängliga när MFP:n är i läget Klar.
14	USB-uttag	Med uttaget för USB (Universal Serial Bus) på manöverpanelen kan du ansluta en USB- flashminnesenhet och skriva ut filer i formaten Portable Document Format (PDF) [filnamnstillägget .pdf], Joint Photographic Experts Group (JPEG) [.jpeg eller .jpg], Tagged Image File Format (TIFF) [.tiff eller .tif], Graphics Interchange Format (GIF) [.gif], Basic Multilingual Plane (BMP) [.bmp], Portable Network Graphics (PNG) [.png], PiCture eXchange (PCX) [.pcx] och PC Paintbrush File Format [.dcx]. USB-uttaget kan även användas för att skanna dokument till en USB-flashminnesenhet i PDF-, TIFF- eller JPEG- format.
15	Ikon för kontrast	Visar kontrasthjulets placering. Om du tittar på MFP:ns vänstra sida, nära den här ikonen, hittar du kontrasthjulet som du justerar LCD-skärmens kontrast med.

Huvudmenyn

När MFP:n har slagits på och värmt upp en kort stund, visas följande skärm på LCD-skärmen, som kallas huvudmenyn. Två exempel visas, ett där huvudmenyn helt och hållet presenteras på en skärm och ett annat exempel där du måste trycka på nedåtpilen för att komma till nästa skärm med funktioner i huvudmenyn.

Öppna menyerna Kopiera, Faxa, Skicka e-post eller FTP genom att trycka på LCD-skärmens knappar på huvudmenyn. När du väl är inne i en meny kan du använda andra knappar till att bläddra genom en lista med menyalternativ eller värden, välja ett nytt värde för standardinställningarna eller svara på meddelanden.

Huvudmenyn (självständig)

Nedan visas en huvudmeny utan undernivåer. Observera att jobben väntar eftersom knappen Avbryt utskrift visas.



Huvudmenyn med pilar

Nedanstående huvudmeny visas när huvudmenyn fortsätter på en annan skärm eller om det finns en annan nivå på huvudmenyn. Om du går till nästa skärm trycker du på nedåtpilen. När nästa skärm visas blir uppåtpilen aktiv så att du kan återgå till den första skärmen. När en knapp eller pil blir inaktiv visas den nedtonad. Mer information om nedtonade knappar finns i **Nedtonad knapp**.



Knapp eller objekt som visas	Knappnamn eller namn på skärmobjekt	Funktion
	Kopia	Öppna kopieringsmenyerna.
Kopia		Om du är i huvudmenyn kan du även trycka på en siffra så öppnas kopieringsmenyn.
@E-post	E-post	Öppna e-postmenyerna. Du kan skanna ett dokument och skicka det direkt till en e-postadress.
	Fax	Öppna faxmenyerna.
Fax		
FTP	FTP	Öppna FTP-menyerna (File Transfer Protocol). Ett dokument kan skannas direkt till en FTP-plats.
	Fält för statusmeddelanden	Visar MFP:ns aktuella status t.ex. Klar eller Upptagen.
Klar.		Visar MFP-förhållanden, t.ex. Toner nästan slut.
		Visar instruktioner om vad användaren bör göra så att fortsatt arbete är möjligt, t.ex. Stäng luckan eller sätt i tonerkassett.
		Se Obs! i Exempelskärm 3 om du vill se ett annat syfte med statusmeddelandefälten.
		Obs! I fältet kan endast två rader med meddelanden visas.
	Navigeringsfält	Navigeringsfältet visas i området under statusmeddelandefältet. Det innehåller andra knappar, t.ex. Status/förbrukningsmaterial och Avbryt jobb .
Status/förbr.mat	Status/förbrukningsmaterial	Visas på LCD-skärmen när MFP:ns status innehåller ett meddelande om åtgärd. Tryck på skärmen så visas meddelandeskärmen med mer information om meddelandet och nödvändiga åtgärder.

Knapp eller objekt som visas	Knappnamn eller namn på skärmobjekt	Funktion
Avbryt jobb	Avbryt jobb	Öppna skärmen Avbryt jobb. Oavsett hur många jobb som finns i kön står det Avbryt jobb på knappen. Skärmen Avbryt jobb visar något av följande under de tre rubrikerna Skriv ut, Fax och Nätverk:
Avbryt utskrift		 utskriftsjobb kopieringsjobb fax profil FTP
		e-postutskick
Avbryt utskrift		Varje rubrik har en egen lista med jobb som visas i en kolumn undertill. Varje kolumn kan bara visa tre jobb per skärmbild. Varje jobb visas som en knapp. Om det finns fler än tre jobb i en kolumn visas nedåtpilen längst ned i kolumnen. Varje gång du trycker på nedåtpilen kommer du till ett jobb i listan. När det finns fler än tre jobb i listan visas en uppåtpil högst upp i kolumnen så snart det fjärde jobbet i listan kommer inom synhåll. Se även Andra knappar på LCD-skärmen på sidan 15 för bilder på upp- och nedpilarna.
		Se Användarhandboken för anvisningar om hur man avbryter ett jobb.
	Nedåtpil	Öppna nästa skärm nedåt, eftersom hela skärminnehållet inte kan visas i en vy.
		Genom att trycka på nedåtpilen kan du gå nedåt i en lista med t.ex. menyval eller värden. Nedåtpilen visas inte på en skärm med en kort lista. Den visas bara om hela listan inte får plats på skärmen. På den sista sidan i en lista blir nedåtpilen grå. Det innebär att den inte längre är aktiv eftersom listans slut nu visas på skärmen. Ett exempel på hur du förflyttar dig i en lista finns i Exempelskärm 3 .
	Uppåtpil	Öppna föregående skärm uppåt, eftersom hela skärminnehållet inte kan visas i en vy.
		Genom att trycka på uppåtpilen kan du gå uppåt i en lista med t.ex. menyval eller värden. När en lång lista visas på den första skärmen blir uppåtpilen grå för att visa att den inte är aktiv. På den andra sidan, som behövs för att visa resten av objekten, är uppåtpilen blå för att visa att den är aktiv. Ett exempel på hur du förflyttar dig i en lista finns i Exempelskärm 3 .

Andra pekskärmsknappar kan visas på huvudmenyns skärm. De är följande:

Кпарр	Knappnamn	Funktion
Släpp lagrade fax	Släpp lagrade fax (eller Lagrade fax om du har manuellt läge på)	Det finns lagrade fax med en förinställd schemalagd lagringstid. Du kan se listan på lagrade fax genom att trycka på den här knappen.
Lagrade	Lagrade jobb	Öppna en skärm som visar alla behållare för lagrade jobb.

Använda LCD-skärmens knappar

I följande avsnitt beskrivs hur du navigerar från skärm till skärm. Vi har bara tagit med några skärmar för att kunna visa hur pekskärmsknapparna fungerar.

Exempelskärm 1



I Andra knappar på LCD-skärmen finns information om knapparna på Exempelskärm 1.

Exempelskärm 2

Om du trycker på knappen Välj bredvid Skala/Mörkhet visas följande skärm. Mer information om knappen Välj finns i Välj.



I Andra knappar på LCD-skärmen finns information om knapparna på Exempelskärm 2.

Exempelskärm 3

Om du trycker på knappen Välj bredvid US Letter på Exempelskärm 1 visas följande skärm. Mer information om knappen Välj finns i Välj.

Kopiera från	
Letter (8,5 x 11 tum)	
Executive (7,25 x 10,5 tum)	$ \bigcirc $
Legal (8,5 x 14 tum)	
A4 (210 x 297 mm)	
Visar 1-4/5	Bakåt

Obs! Observera statusmeddelandefältet på skärmen. Där visas antalet menyalternativ på skärmen och hur många menyer som är tillgängliga. Meddelandet Visar 1-4/5 betyder att menyalternativen ett till fyra visas på skärmen, men det femte meddelandet visas på nästa skärm. Tryck på nedåtpilen när du vill visa det femte menyalternativet.

I Andra knappar på LCD-skärmen finns information om knapparna på Exempelskärm 3.

Information om pekskärmsknapparna

Knapp	Knappnamn	Funktion eller beskrivning
۲	Välj	Om du trycker på knappen Välj visas en annan skärm med ytterligare objekt. Standardinställningen visas på första skärmen. När du en gång har tryckt på knappen Välj och nästa skärm visas ändras standardinställningarna om du trycker på något annat objekt på skärmen.
	Bläddra till vänster och förminska	Flytta till nästa värde i fallande ordning genom att trycka på knappen för bläddring till vänster och förminskning .
+	Bläddra till höger och öka	Flytta till nästa värde i stigande ordning genom att trycka på knappen för bläddring till höger och förstoring .
	Vänsterpil	Tryck på knappen med en vänsterpil så bläddrar du åt vänster och: • minskar värdet • ser hela textfältet till vänster
	Högerpil	Tryck på knappen med en högerpil så bläddrar du åt höger och: • ökar värdet • ser hela textfältet till höger
	Nedåtpil	Genom att trycka på nedåtpilen kan du gå nedåt i en lista med t.ex. menyval eller värden. Nedåtpilen visas inte på en skärm med en kort lista. Den visas bara om hela listan inte får plats på skärmen. På den sista sidan i en lista blir nedåtpilen grå. Det innebär att den inte längre är aktiv eftersom listans slut nu visas på skärmen.
	Uppåtpil	Genom att trycka på uppåtpilen kan du gå uppåt i en lista med t.ex. menyval eller värden. När en lång lista visas på den första skärmen blir uppåtpilen grå för att visa att den inte är aktiv. På den andra sidan, som behövs för att visa resten av objekten, är uppåtpilen blå för att visa att den är aktiv.
	Omarkerad alternativknapp	Det här är en alternativknapp som inte har blivit vald.

Använda MFP:ns menyer

Knapp	Knappnamn	Funktion eller beskrivning
•	Markerad alternativknapp	Det här är en alternativknapp som har blivit vald. Välj en alternativknapp genom att trycka på den. Alternativknappen ändrar färg i mitten för att visa att den har valts. I Exempelskärm 3 är US Legal den enda pappersstorlek som är vald.
Bakåt	Bakåt	Tryck på Bakåt om du vill återgå till föregående skärm utan att spara inställningarna på den aktuella skärmen.

Knapp	Knappnamn	Funktion eller beskrivning
Avbryt	Avbryt	Avbryt en uppgift eller ett val eller avbryt det du gör på en skärm och återgå till föregående skärm.
Fortsätt	Fortsätt	 När ett menyalternativ eller värde på en skärm har valts och ett jobb kräver ytterligare ändringar i huvudmenyn trycker du på Fortsätt. När du har tryckt på Fortsätt visas huvudmenyn. Om du t.ex. trycker på Kopia på huvudmenyn visas kopieringsskärmen som i Exempelskärm 1 på sidan 11. Här är ett exempel på hur knappen Fortsätt fungerar. 1 Tryck på knappen Välj vid rutan Kopiera till så visas en ny skärm. 2 Tryck på Legal så visas en ny skärm. 3 Tryck på Nästa så visas en ny skärm. 5 För utskriftsmaterial trycker du på Norm. papp. 6 Tryck på Fortsätt. Nu visas återigen kopieringsskärmen så att andra inställningar än Kopiera till kan göras. Andra inställningar som kan göras från kopieringsskärmen är Dubbelsidig, Skala, Mörkhet, Sortera och Kopior.
		ursprungsskärmen där du kan göra ytterligare inställningar för kopieringsjobbet. Sedan startar du kopieringen genom att trycka på knappen Kopiera .
Anpassat	Anpassat	Här kan en användare skapa en anpassad knapp för sina egna behov.
Klar	Klar	Anger att en inställning på en skärm har ändrats och att justeringen av inställningen är klar.
	Grå knapp	Tryck på knappen för att välja den åtgärd som visas på knappen.

Andra knappar på LCD-skärmen

Кпарр	Knappnamn	Funktion eller beskrivning
	Nedtonad knapp	När den här knappen visas ser den blek ut och ordet på den är också nedtonat. Det betyder att knappen inte kan användas på den skärmen. Den kunde antagligen användas på den föregående skärmen, men de val som gjordes på den föregående skärmen gjorde att den inte längre kan användas.
⇒	Välj	Välj en meny. Den påföljande skärmen visar menyalternativen. Välj ett menyalternativ. Den påföljande skärmen visar värden.
Skicka	Skicka	Om du trycker på ett annat värde inom en meny måste det sparas innan det blir nytt standardvärde. Du sparar det nya värdet som ett nytt standardvärde genom att trycka på Skicka . Mer information om standardinställningar finns på sidan 17 .

Funktioner

Funktion	Funktionens namn	Beskrivning
Ĩ	Tillsynsmeddelande	Om ett tillsynsmeddelande uppstår som stänger av en funktion, t.ex. kopiering eller fax, blinkar ett rött utropstecken över funktionsknappen på huvudmenyn. Det betyder att det finns ett tillsynsmeddelande.

Menyer

Originalvärden är funktionsinställningarna som MFP:n har när den sätts på för första gången. De fortsätter att gälla tills någon ändrar dem. Om du vill återställa originalvärdena väljer du Återställ på menyn Originalvärden.

När ett värde eller inställning väljs och sparas lagras den i MFP-minnet. När inställningarna har lagrats är de aktiva tills du valt nya värden eller återställt originalvärdena. Dessa inställningar kallas *standardinställningar* eftersom användaren sparar dem som sin standard.

Obs! Inställningarna för fax, skanning, e-post och kopiering, samt utskriftsinställningar kan förbigås av inställningarna i programmet som skickar utskriften.

Menyöversikt

Följande menyöversikt ger en bild över de menyer och menyalternativ som är tillgängliga på LCD-skärmen. Klicka på en meny eller ett menyalternativ för mer detaljerad information. Information om värden eller inställningar i menyalternativen finns i de individuella beskrivningarna efter menyöversikten. Det kan finnas en extra nivå i menyhierarkin så att den blir strukturerad: meny, menyalternativ, menyalternativ (det kan finnas många fler menyalternativ under ett menyalternativ), och värden.

Klicka på någon av följande menyer eller menyalternativ om du vill ha mer information:

Pappersmeny
Standardkälla
Pappersstorlek/typ
Konf. univ.matare
Kuvertutjämning
Ersättningsstorlek
Pappersstruktur
Pappersvikt
Pappersmatning
Anpassade typer
Anpassade namn
Universell inställning

Rapporter

Hantera genvägar

Hantera faxgenvägar

Hantera e-postgenvägar Hantera FTP-genvägar Hantera profilgenvägar

Sida med menyinställningar Enhetsstatistik Sida med nätverksinställningar Genvägslista Logg för faxjobb Logg för faxsamtal E-postgenvägar Faxgenvägar FTP-genvägar Profillista NetWare - Inställning Skriv ut teckensnitt Skriv ut katalog Nätverk/portar TCP/IP IPv6 E-postserverinställning Trådlöst Standardnätverk Nätverk <x> Standard-USB USB <x> Parallell <x> Seriell <x> Seriell <x> NetWare AppleTalk LexLink

Instä	II	n	i	n	q	а	
	_						

Allmänna inställningar Kopieringsinställningar Faxinställningar E-postinställningar FTP-inställningar Utskriftsinställningar Säkerhet Ange datum och tid

<u>Hjälpsidor</u>

Skriv ut alla guider Kopieringsguide E-postguide Faxguide FTP-guide Informationsguide Guide för utskriftsdefekter Tillbehörsguide

Obs! Fabriksinställningen anges med en asterisk (*) efter värdet i följande tabeller.

Pappersmeny

Använd Pappersmenyn när du ska definiera inställningar för utskriftsmaterial.

Standardkälla

Använd det här menyalternativet när du ska definiera standardkälla för utskriftsmaterial.

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskrivningar		
Standardkälla	ldentifierar standardkällan för utskriftsmaterial.	Magasin <x></x>	Om samma format och typ av	
		Universalarkmatare	rätt inställningar för pappersstorlek och	
		Kuvertmatare	automatiskt. När en källa är tom hämtas	
		Man. papper	utskriftsmaterial automatiskt från nästa länkade källa.	
		Man. kuvert	Magasin 1 är fabriksinställt som standard.	
			x står för magasinnumret, t.ex. magasin 1 för standardmagasinet och magasin 2 till magasin 5 för tillvalsmagasin.	
			Obs! Värden för universalarkmataren visas endast när Konfigurera universalarkmatare har inställningen Kassett. Mer information finns i Konf. univ.matare .	

Pappersstorlek/typ

Obs! Menyn visar endast de papperskällor som är installerade.

De här menyalternativen används till att ställa in storlek och typ för utskriftsmaterial som fylls på i en källa, till exempel ett magasin, universalarkmataren eller det manuella matningsfacket. Inställning av storlek och typ är en tvåstegsprocess. I det första menyalternativet visas *Storlek* med fet stil. När du har valt storlek på utskriftsmaterialet visas *Typ* med fet stil på skärmen. Välj typ av utskriftsmaterial.

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskrivningar	
Magasin <x> Storlek</x>	Identifiera standardstorleken för varje källa. Endast installerade källor visas. Obs! För magasin med automatisk storleksavkänning visas endast det värde som maskinvaran känt av.	A4* (utanför USA) A5 JIS B5 Letter* (USA) US Legal Executive Folio Statement Universal	Om samma format och typ av utskriftsmaterial finns i två källor (med rätt inställningar för pappersstorlek och papperstyp) länkas källorna automatiskt. När en källa är tom hämtas utskriftsmaterial automatiskt från nästa länkade källa. Mer information finns i Magasin <x></x> Typ .

Använda MFP:ns menyer

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskriv	vningar
Magasin <x> Typ</x>	Identifierar den typ av utskriftsmaterial som har fyllts på i varje källa. Obs! Om det finns ett användardefinierat namn visas det i stället för Anpassad typ <x>. Om två eller flera papperstyper har samma namn visas namnet bara en gång i listan Papperstyp.</x>	Norm. papp. Tjockt papper OH-film Etiketter Vinyletiketter Bond Brevpapper Förtryckt Färgat papper Anpassad typ <x> (x står för siffran 1 - 6)</x>	 Du kan använda det här menyalternativet till att: optimera utskriftskvaliteten för angett utskriftsmaterial välja källor via programmet genom att ange typ länka källor automatiskt Alla källor som innehåller samma typ och format av utskriftsmaterial länkas automatiskt av MFP:n om rätt värden har ställts in för papperstyp och pappersstorlek. Det finns standardinställningar som utgår från antalet installerade magasin: Magasin 1 - Vanligt papper Magasin 2 - Anpassad typ 2 Magasin 3 - Anpassad typ 3 Magasin 4 - Anpassad typ 5
Storlek i univ.matare	Identifierar storleken på det utskriftsmaterial som laddats i universalarkmataren.	A4 (utanför USA)* A5 JIS B5 Letter (USA)* US Legal Executive Folio Statement Universal 7 3/4-kuvert 9-kuvert 10-kuvert DL-kuvert B5-kuvert C5-kuvert Annat kuvert	Universalarkmataren visas bara på LCD-skärmen när Konf.univ.matare är ställt till Kassett. Obs! Mer information finns i Konf. univ.matare.
Typ i universalarkmatare	Identifierar den typ av utskriftsmaterial som fyllts på i universalarkmataren. Obs! Om det finns ett användardefinierat namn visas det i stället för Anpassad typ <x>. Om två eller flera papperstyper har samma namn visas namnet bara en gång i listan Papperstyp.</x>	Normalt papper* Tjockt papper OH-film Etiketter Vinyletiketter Bond Kuvert Brevpapper Förtryckt Färgat papper Anpassad typ <x> (x står för siffran 1 - 6)</x>	Universalarkmataren visas bara på LCD-skärmen när Konf.univ.matare är ställt till Kassett. Anpassad typ 6 är fabriksinställningen för anpassade typer. Obs! Mer information finns i Konf. univ.matare .

Använda MFP:ns menyer

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskri	vningar
Kuvertmatningsstorlek	Identifierar den kuvertstorlek som är laddad i kuvertmataren. Detta menyalternativ visas bara om en kuvertmatare (finns som tillbehör) har installerats.	7 3/4-kuvert 9-kuvert 10-kuvert* (USA) DL-kuvert* (utanför USA) C5-kuvert B5-kuvert Annat kuvert	
Kuvertmatningstyp	Identifierar den typ av kuvert som är påfylld i kuvertmataren. Detta menyalternativ visas bara om en kuvertmatare (finns som tillbehör) har installerats.	Kuvert Anpassad typ <x> (x står för siffran 1 - 6)</x>	Obs! Om det finns ett användardefinierat namn visas det i stället för Anpassad typ <x>. Om två eller flera anpassade typer har samma namn visas namnet bara en gång i listan över kuvertmatningstyper.</x>
Manuell pappersstorlek	Identifierar formatet på det utskriftsmaterial som laddas manuellt.	A4* (utanför USA) A5 JIS B5 Letter* (USA) US Legal Executive Folio Statement	
Manuell papperstyp	Identifierar typen av utskriftsmaterial som fyllts på manuellt.	Normalt papper* Tjockt papper OH-film Etiketter Vinyletiketter Bond Brevpapper Förtryckt Färgat papper Annassad typ <v> (x står för siffran 1 - 6)</v>	
Manuell kuvertstorlek	Identifierar den kuvertstorlek som fylls på manuellt.	 7 3/4-kuvert 9-kuvert 10-kuvert (USA)* DL-kuvert (utanför USA)* C5-kuvert B5-kuvert Annat kuvert 	
Manuell kuverttyp	Identifierar den kuverttyp som fylls på manuellt.	Kuvert* Anpassad typ <x> (:</x>	x står för siffran 1 - 6)

Konf. univ.matare

Det här menyalternativet används till att konfigurera universalarkmataren som en extra källa eller som manuell matare. Om universalarkmataren länkas till ett annat magasin kan MFP:n ta utskriftsmaterial från universalarkmataren innan den tar material från ett annat magasin.

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskriv	ningar
Konf.univ.matare Bestämmer när skrivaren ska ta utskriftsmaterial från universalarkmataren.	Bestämmer när skrivaren ska ta utskriftsmaterial från universalarkmataren.	Kassett*	För MFP:n är universalarkmataren som vilket magasin som helst. Om ett utskriftsjobb kräver en storlek eller typ som bara är påfylld i universalarkmataren så tar MFP:n utskriftsmaterial därifrån.
	Manuell	MFP:n ser universalarkmataren som ett magasin för manuell matning och Fyll på manuellt visas när ett enstaka ark behöver läggas i mataren.	
		Först	MFP:n tar utskriftsmaterial från universalarkmataren tills den är tom, oavsett vilken källa eller storlek som jobbet efterfrågar.

Kuvertutjämning

Med den här inställningen avaktiveras den extra maskinvaran för kuverthantering när du skriver ut kuvert. Den här extra maskinvaran förebygger skrynkling eller vikning av kuverten.

Obs! När man skriver ut på kuvert kan en bubbla formas inuti kuvertet. När bubblan når slutet på kuvertet under fixeringsprocessen bildas en rynka eller ett veck. Denna situation undviks genom att trycket på rullen släpps med jämna mellanrum. Detta kallas *kuverthantering*.

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskrivningar	
Kuvertutjämning	Stänger av tillvalet för kuverthantering.	På* Av	Den här menyn visas bara om den extra maskinvaran för kuverthantering är installerad. Om Kuvertutjämning ställs till Av släpper inte fixeraren ut något tryck under fixeringsprocessen.

Ersättningsstorlek

Det här menyalternativet används till att bestämma om MFP:n kan ersätta en begärd pappersstorlek som för tillfället inte finns påfyllt i någon av MFP:ns inmatningskällor med en annan pappersstorlek. Om till exempel Ersättningsstorlek har inställningen US Letter/A4 och det bara finns papper med formatet US Letter i MFP:n, och ett jobb ska skrivas ut på A4, skriver MFP:n automatiskt ut jobbet på US Letter i stället för att meddela att A4 behövs.

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskrivningar		
Ersättningsstorlek	Ersättningsstorlek MFP:n ersätter en begärd pappersstorlek om den inte finns påfylld.	Av	MFP:n visar ett meddelande för användaren om att rätt pappersstorlek behöver fyllas på. Ersättningar tillåts inte.	
		Statement/A5	Skriver ut jobb i A5-storlek på papper i Statement-format, om enbart Statement-format är ilagt, och jobb i Statement-format på A5-papper om enbart A5 är ilagt.	
		Letter/A4	Skriver ut jobb i A4-storlek på papper i US Letter-format, om enbart US Letter-format är ilagt, och jobb i US Letter-format på A4- papper om enbart A4 är ilagt.	
	Alla i listan*	Ersätter både Letter/A4 och Statement/A5, dvs. alla ersättningar tillåts.		

Pappersstruktur

De här menyalternativen används till att ställa in utskriftsmaterialstrukturen för var och en av de definierade typerna av utskriftsmaterial. På så sätt kan MFP:n optimera utskriftskvaliteten för det angivna utskriftsmaterialet.

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskrivningar		
Normal struktur	Identifierar strukturen på	Fin		
Struktur för OH-film	viss källa.	Normal*		
Etikett-struktur		GIOV		
Struktur bondpapper				
Kuvert-struktur				
Struktur brevpapper				
Struktur förtr. papper				
Färg-struktur				
Vinyletikettstruktur	ldentifierar strukturen på vinyletiketter som har fyllts på i en viss källa.	Fin Normal* Grov	Visas om vinyletiketter kan användas i den angivna källan.	

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskrivi	ningar
Struktur tjockt papper	ldentifierar strukturen på tjockt papper som har fyllts på i en viss källa.	Fin Normal* Grov	Visas om tjockt papper kan användas i den angivna källan.
Anpassad Struktur <x></x>	ldentifierar strukturen på anpassat utskriftsmaterial som har fyllts på i en viss källa. (x står för siffran 1 - 6.)	Fin Normal* Grov	Visas om den anpassade typen kan användas i den angivna källan.

Pappersvikt

De här menyalternativen används till att ange pappersvikten för var och en av de definierade typerna av utskriftsmaterial. På så sätt kan MFP:n optimera utskriftskvaliteten för det angivna utskriftsmaterialets vikt.

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskrivningar	
Normal vikt	Identifierar relativ vikt på	Lätt Normal* Tung	Obs! Tjockt papper visas bara på LCD-skärmen om den valda källan kan hantera det.
Vikt för tjockt papper	en viss källa och säkerställer att tonern fäster ordentligt på den		
Vikt för OH-film	utskrivna sidan.		
Etikettvikt			
Vikt för Bondpapper			
Kuvertvikt			
Vikt för brevpapper			
Vikt för förtr. papper			
Vikt för färgat papper			
Vinyletikettvikt	ldentifierar den relativa vikten för vinyletiketterna som fyllts på i en viss inmatningskälla.	Lätt Normal* Tung	Visas om vinyletiketter kan användas.
Anpassad vikt <x></x>	Identifierar den relativa vikten för det anpassade papper som fyllts på i en viss inmatningskälla. (x står för siffran 1 - 6.)	Lätt Normal* Tung	Visas om den anpassade typen kan användas i den angivna källan.

Pappersmatning

De här menyalternativen används till att ställa in matningsorienteringen för varje typ av utskriftsmaterial. En källa fylls på med förtryckt utskriftsmaterial och sedan kan MFP:n meddelas om att utskriftsmaterialet är påfyllt för dubbelsidig utskrift (duplex). Använd programvaran till att ange enkelsidig utskrift (simplex). När enkelsidig utskrift väljs lägger MFP:n automatiskt in tomma sidor så att jobbet skrivs ut korrekt.

Ladda papper visas bara på LCD-skärmen om en duplexenhet är installerad.

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskrivningar	
Laddar tjockt papper	Korrekt hantering av utskriftsmaterial	Dubbelsidig	Med Dubbelsidig avses att utskrift
Laddar etiketter	(duplex) eller enkelsidig (simplex)	Av*	sidor och Av betyder att dubbelsidig utskrift är avstängd.
Laddar Bond	utskrift.		
Laddar brevpapper			
Laddar förtr. papper			
Laddar färgat papper			
Vinyletiketter läses in		Dubbelsidig Av*	Visas om vinyletiketter kan användas i den angivna källan.
Laddar anpassad <x></x>	Korrekt hantering av förtryckt anpassat papper oavsett om det gäller dubbelsidig (duplex) eller enkelsidig (simplex) utskrift. (x står för siffran 1 - 6.)	Dubbelsidig Av*	Visa om den anpassade typen kan användas i den angivna källan.

Anpassade typer

Det här menyalternativet används till att definiera ett namn för varje anpassad papperstyp. Tilldela namnen med hjälp av ett verktyg som t.ex. MarkVision, eller via LCD-skärmen.

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskriv	ningar
Anpassad typ <x></x>	Anger typen av utskriftsmaterial för varje Anpassad typ på papperstypsmenyn.	Papper* Tjockt papper OH-film Etiketter Vinyletiketter Kuvert	Det anpassade utskriftsmaterialet måste kunna användas i den källa som du anger innan ett användardefinierat namn kan tilldelas. När namnet är tilldelat visas det i stället för Anpassad Typ <x>.</x>

Anpassade namn

Det här menyalternativet används till att definiera ett anpassat namn för alla typer av utskriftsmaterial.

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskrivn	ingar
<användardefinierat namn></användardefinierat 	Anger namnet på utskriftsmaterial som är associerat med varje Anpassat namn <x> i papperstypsmenyn, där x står för siffran 1 - 6.</x>	[användardefinierat namn], t.ex.: Stefans etiketter Marias tjocka papper	Det anpassade utskriftsmaterial som är ilagt i källan måste vara en materialtyp som kan användas för att ett användardefinierat namn ska kunna tilldelas.

Universell inställning

De här menyalternativen används till att ange höjden och bredden på pappersstorleken Universal. När höjden och bredden på pappersstorleken Universal har angetts används inställningen Universal precis som andra pappersstorlekar, inklusive funktioner för dubbelsidig utskrift och miniatyrer. Mer information om miniatyrer finns i **Miniatyrlayout**.

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskrivningar		
Måttenheter	Fastställer den måttenhet som används för att ange höjd och bredd för Universal.	Tum Millimeter	Tum är den enhet som används i USA och millimeter är internationell standard.	
Stående bredd	Anger stående bredd för Universal- materialet. Obs! Om värdet överstiger den maximala bredden använder MFP:n det maximala tillåtna värdet i tum eller millimeter.	3 - 14,17 tum i steg om 0,01 tum 76 - 360 mm i steg om 1 mm	Visar antingen tum eller mm från inställningen Måttenheter: 8,5 tum är standard i USA och 216 mm är internationell standard.	
Stående höjd	Anger stående höjd för Universal- materialet. Obs! Om värdet överstiger den maximala höjden använder MFP:n det maximala tillåtna värdet i tum eller millimeter.	3 - 14,17 tum i steg om 0,01 tum 76 - 360 mm i steg om 1 mm	Visar antingen tum eller mm från inställningen Måttenheter: 14 tum är standard i USA och 356 mm är internationell standard.	
Matningsriktning	Anger matningsriktningen för Universal Pappersstorlek.	Kortsida* Långsida	Matningsriktning visas bara om värdet för Långsida är tillgängligt. Långsida finns bara om långsidan är kortare än den maximala bredd som magasinet kan ha. Se Dubbelsidig bindning på sidan 69 för mer information om kort- och långsida.	

Rapporter

Obs! När en rapport har skrivits ut återgår MFP:n till huvudmenyn.

Rapporterna skrivs ut med vissa standardinställningar, t.ex.:

- en kopia
- stående riktning
- upplösning på 600 punkter per tum (dpi)
- normalt utskriftsområde
- inga skiljeblad
- dubbelsidig utskrift avstängd
- flersidig utskrift avstängd
- tonersvärta inställd på åtta
- materialkällan är standardkälla

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskrivningar
Sida med menyinställningar	 Skriver ut information angående: Nuvarande inställningar för menyalternativen i alla menyer Kassettinformation Lista över installerade tillval och funktioner Tillgängligt MFP-minne 	När du har valt det här alternativet skrivs sidan ut och MFP:n återgår till Klar. Obs! När rapporterna skrivs ut utfärdas ett Skriver ut [x]-meddelande där x står för namnet på rapporten med utgångspunkt från vilket menyalternativ som visas
Enhetsstatistik	Skriver ut statistisk information om MFP.	
Sida med nätverksinställningar Nätverksinställningar för <x> visas om ytterligare nätverksalternativ har installerats.</x>	Skriver ut information om nätverksinställningar och kontrollerar nätverksanslutningen. Obs! På den här sidan får du även information som hjälper dig att konfigurera skrivaren för nätverksutskrift.	
Genvägslista	Skriver ut en lista över inställda genvägar.	
Logg för faxjobb	Skriver ut en lista med väntande faxjobb och de senaste 200 kompletterade faxjobben. Obs! Detta menyalternativ visas bara när Aktivera logg för faxjobb är på.	
Logg för faxsamtal	Skriver ut en lista med de 100 senaste faxsamtalen som skickats eller besvarats av MFP. Obs! Detta menyalternativ visas bara när Aktivera logg för faxsamtal är på.	
E-postgenvägar	Skriver ut en lista med e-postgenvägarna.	
Faxgenvägar	Skriver ut en lista med faxgenvägarna.	
FTP-genvägar	Skriver ut en lista med FTP-genvägarna.	
Profillista	Skriver ut en lista med profiler som finns lagrade i MFP.	
NetWare - Inställning	Skriver ut en sida med NetWare-protokollets inställningar.	
Skriv ut teckensnitt	Skriver ut en lista med exempel på alla teckensnitt som finns tillgängliga för den emulering som angetts.	PCL-teckensnitt Skriver ut en lista med exempel på alla MFP- teckensnitt som finns tillgängliga för PCL-emulering.
		PostScript- teckensnitt Skriver ut en lista med exempel på alla MFP- teckensnitt som finns tillgängliga för PostScript- emulering.
Skriv ut katalog	Skriver ut en lista över de resurser som lagras på flashminneskortet (tillval). Obs! Skriv ut katalog finns på LCD-skärmen om ett felfritt flashminne har installerats och formaterats.	När du har valt det här alternativet skrivs sidan ut och MFP:n återgår till Klar.

Nätverk/portar

TCP/IP

Det här menyalternativet används till att visa och ändra inställningar för TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). Internet Protocol (IP) definierar paketformat, även kallat datagram, och adresschemat. De flesta nätverk kombinerar IP med ett protokoll av högre nivå kallat Transmission Control Protocol (TCP). TCP låter två värdar etablera en uppkoppling och utbyta dataströmmar. TCP garanterar dataleveransen och även att paketen levereras i samma ordning som de skickades.

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskrivningar	
Ange värdnamn			
Adress	Definierar en enhets specifika adress på nätverket.	IP-adress	4 fälts IP-adress Enbart visning
Nätmask	Definierar information som nätverket använder till att avgöra sökning efter en specifik IP-adress.	nätmask	4 fälts mask Enbart visning
Gateway	Anger adressen till den enhet som kontrollerar det underordnade nätverkets kommunikation.	gateway	4 fälts IP-adress Enbart visning
Ange statisk IP-adress		länk	Länka till sidan för att ange en statisk IP-adress. När du ändrar IP-adress stängs DHCP, BOOTP och RARP av.
Aktivera DHCP	DHCP står för Dynamic Host Configuration Protocol. Nätverket tilldelar automatiskt ett nummer för nätverksinformation.	På* Av	
Aktivera RARP	RARP står för Reverse Address Resolution Protocol.	På* Av	
Aktivera BOOTP	BOOTP står för Bootstrap Protocol.	På* Av	
Auto-IP	Ger en automatisk IP.	På* Av	
Aktivera FTP/TFTP	Innebär att filer kan överföras till	På*	
	FTP (File Transfer Protocol) är det protokoll som används för utbyte av filer på Internet. FTP använder Internetprotokollen TCP/IP för dataöverföring. TFTP står för Trivial File Transfer	Av	
	Protocol och är en enklare form av FTP.		

Använda MFP:ns menyer

Menyalternativ	Syfte	Värden och be	eskrivningar
HTTP-server aktiverad	Anger om webbsidor kan ses. HTTP (HyperText Transfer Protocol)	På*	Funktionen är aktiverad. Webbsidor kan ses.
	är det underliggande protokoll som används på Internets webbsidor (WWW - World Wide Web). HTTP anger hur meddelanden är utformade och överförda, samt vilka åtgärder webbservrar och webbläsare ska ta vid olika kommandon.	Av	Funktionen är avaktiverad.
WINS-serveradress	En server hanterar värdnamn genom att tilldela värdnamn till IP- adresser. Enheter har ett värdnamn registrerat hos WINS-servern. WINS (Windows Internet Naming Service) är ett system som bestämmer vilken IP-adress som tillhör en dator i nätverket. Detta kallas namnmatchning. WINS stödjer nätverksklienter och servrar som körs i Windows och tillhandahåller namnmatchning för andra datorer som är inställda för specialarrangemang.	4 fälts IP- adress	
DNS-serveradress	Registrerar värdnamnet med DNS- servern. Aktiverar namnmatchning för e-postservern, FTP och andra användningar av värdnamn. DNS (Domain Name System eller Domain Name Service) är en Internet-service som översätter domännamn till IP-adresser. Eftersom domännamn skrivs med bokstäver är de enklare att komma ihåg. Internet är egentligen baserat på IP-adresser. Varje gång som ett domännamn används måste en DNS-service översätta namnet till motsvarande IP-adress.	4 fälts IP- adress	
Adress till säkerhetskopierings- DNS-server	Denna används om DNS- serveradress inte är tillgänglig.	4 fälts IP- adress	
Domänsökordning	Anger domänernas sökordning.	fält för textinskrivning	Sökordningen anges som en lista separerad med kommatecken, som t.ex.: minserver.se, minskrivare.se
Serverrestriktionslista	Anger ett begränsat antal IP- adresser.	textinskrivning	Detta är en lista, separerad med kommatecken, med upp till 10 IP- adresser som får upprätta TCP- anslutningar. En nolla (0) kan användas som joker i listan.
MTU	Anger kommunikationstypens intervall.	numerisk inskrivning	Detta är en intervall, t.ex. 256 - 1500 Ethernet, 256 - 4096 token-ring.
Standard-TTL*		numerisk inskrivning	Anger intervallet i sekunder, t.ex 5 - 254 sekunder.
DDNS		På*	
		Av	

Menyalternativ	Syfte	Värden och be	eskrivningar
mDNS		På*	
		Av	
Nollkonfigurationsnamn		textinskrivning	Exempel: Johans kontorsskrivare.
SLP-sändning		På*	
		Av	
LPD-tidsgräns		numerisk inskrivning	Intervallet är 0 - 65 535 sekunder.
LPD-försättsblad		På	
		Av*	
LPD-slutsida		På	
		Av*	
LPD- vagnreturkonvertering		På	
		Av*	

IPv6

Använd det här menyalternativet till att visa eller ändra inställningar för IPv6 (Internet Protocol Version 6).

Obs! Det här menyalternativet visas inte för modeller utan nätverk.

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskrivningar	
IPv6	IPv6 Ställer in nätverket på IPv6 (Internet Protocol Version 6).	Aktivera IPv6	På*
			Av
		Autokonfiguration	På*
		Av	
		Värdnamn	fält för textinskrivning
		Adress	fält för textinskrivning
		Routeradress	fält för textinskrivning
		Aktivera DHCPv6	På*
			Av

E-postserverinställning

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskr	ivningar
Primär SMTP-gateway		IP-adressfält	
Primär SMTP-gatewayport	Numerisk inskrivning för porten.	1 - 65 534 (25*)	
Sekundär SMTP-gateway		IP-adressfält	
Sekundär SMTP- gatewayport		1 - 65 534 (25*)	
SMTP-tidsgräns		numerisk inskrivning 5 - 30 (30*)	Tidsgränsens numeriska inskrivning är ett intervall mellan 5 till 30 sekunder där 30 sekunder är originalvärde.
Servern kräver autentisering		På Av*	
Användar-ID		textinskrivning	
Lösenord		inskrivning av text, vanlig text? om inte bekräftelse krävs	
Svarsadress		textinskrivning	Detta är en obligatorisk uppgift.
Ärende		textinskrivning	Textfältet är begränsat till 255 tecken.
Max e-poststorlek	Anger den maximala e-poststorleken i kilobyte. E-post större än den angivna storleken sänds inte.	numerisk inskrivning 0 - 65 535	Ange 0 (noll) för ingen begränsning.
Felmeddelande, storlek	Skickar ett meddelande när ett e-postmeddelande är större än den inställda storleksgränsen på 1 024 tecken.	textinskrivning	
Begränsa destinationer	Skickar endast e-postmeddelande när adressen innehåller ett speciellt domännamn, som ett företags domännamn. E-post kan bara skickas till det inställda domännamnet.	@textinskrivning	Begränsningen är en domän och 128 tecken. @-tecknet för textfältet är permanent. Exempel: @bolag.se Då skickas e-post endast om adressen slutar med @bolag.se.

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskr	ivningar
Webblänksinställning Definier	Definierar webblänken.	rubrik	
		Server	Definierar serverns namn. textinskrivning Exempel: server.min.se
		Logga in	textinskrivning
		Lösenord	textinskrivning av lösenord
	Sökväg	Anger sökvägen. textinskrivning Exempel: /katalog/sökväg Följande tecken och symboler kan inte användas när sökvägen skrivs in: * - asterisk : - kolon ? - frågetecken < - mindre än	
			 storre an vertikalt streck
	Basfilnamn	Anger basfilnamnet. En tidsstämpel läggs till i slutet av basfilnamnet. textinskrivning bild* Standardvärdet är följande ord: bild Obs! Basfilnamnet kan omfatta högst 53 tecken. Följande tecken och symboler kan inte användas: * - asterisk : - kolon ? - frågetecken < - mindre än > - större än - vertikalt streck	
		Webblänk	textinskrivning Exempel: http://mitt.bolag.se/katalog/sökväg

Trådlöst

Menyalternativ	Värden
Läge	Infrastruktur Ad hoc
Nätverksnamn	lista över tillgängliga nätverksnamn skrivarserver*

Standardnätverk eller nätverk <x>

Använd de här menyalternativen till att ändra skrivarinställningar för jobb som skickas till MFP:n från en nätverksport (antingen standardnätverk eller Nätverk <x>) där x står för siffran 1 eller 2.

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskrivningar	
PCL SmartSwitch	Konfigurerar MFP:n så att den automatiskt växlar till PCL- emulering när ett utskriftsjobb som tas emot via nätverksporten behöver det, oavsett skrivarens standardspråk.	På*	MFP:n undersöker inkommande data via nätverksgränssnittet och väljer PCL-emulering om det behövs.
		Av	MFP:n undersöker inte inkommande data. MFP:n använder PostScript- emulering om PS SmartSwitch är På. I annat fall använder skrivaren det språk som angetts i Inställningsmenyn.
PS SmartSwitch automatiskt emulering nå tas emot via behöver det, standardsprå	Konfigurerar MFP:n så att den automatiskt växlar till PostScript- emulering när ett utskriftsjobb som	På*	MFP:n undersöker inkommande data via nätverksgränssnittet och väljer PostScript-emulering om det behövs.
	tas emot via natverksporten behöver det, oavsett skrivarens standardspråk.	Av	MFP:n undersöker inte inkommande data. MFP:n använder PCL-emulering om PCL SmartSwitch är På. I annat fall använder skrivaren det språk som angetts i Inställningsmenyn.
NPA-läge	Anger om MFP:n ska utföra den speciella bearbetning som krävs för dubbelriktad kommunikation enligt definitionerna i NPA-protokollet (Network Printing Alliance). Obs! Om du ändrar detta menyalternativ återställs MFP.	Av	MFP:n utför inte NPA-bearbetning.
sp du de (N OI m		Auto*	MFP:n undersöker data, avgör dess format och bearbetar den därefter.
Nätverksbuffert	Konfigurerar storleken på nätverksportens indatabuffert. Obs! Om du ändrar du menyalternativet Nätverksbuffert återställs MFP:n automatiskt. Alla permanenta resurser, som teckensnitt eller makron, förloras.	Auto*	MFP:n beräknar automatiskt nätverksbuffertens storlek (rekommenderad inställning).
		3 kB till tillåten maxstorlek (i steg om 1 kB)	Användaren anger nätverksbuffertens storlek. Den maximala storleken beror på hur mycket minne som finns i MFP:n, storleken på andra länkbuffertar och om inställningen för Spara resurser är På eller Av. Vill du ha största möjliga storlek på Nätverksbufferten kan du avaktivera eller minska storleken på de andra buffertarna (parallell, seriell och USB).

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskrivningar	
Mac Binary PS	Konfigurerar MFP:n till att bearbeta binära PostScript-jobb från Macintosh.	På	MFP:n bearbetar obehandlade binära PostScript-jobb från datorer med Macintosh operativsystem.
			Obs! Inställningen medför ofta att Windows-utskrifter misslyckas.
		Av	MFP:n filtrerar PostScript-jobb enligt standardprotokollet.
		Auto*	MFP:n bearbetar utskriftsjobb från datorer med Windows- eller Macintosh-operativsystem.

Standard-USB och USB <x>

Dessa menyer visas bara om en USB-port finns tillgänglig. Använd de här menyalternativen till att ändra inställningar som påverkar jobb som skickas till skrivaren via USB-porten (USB alternativ <x>). x står för 1 eller 2.

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskrivningar	
PCL SmartSwitch	Konfigurerar MFP:n så att den automatiskt växlar till PCL- emulering när ett utskriftsjobb som tas emot via USB-porten behöver det, oavsett skrivarens standardspråk.	På*	MFP:n undersöker inkommande data via USB-port och väljer PCL-emulering om det behövs.
		Av	MFP:n undersöker inte inkommande data. MFP:n använder PCL-emulering om PostScript SmartSwitch är På. I annat fall använder skrivaren det språk som angetts i Inställningsmenyn.
PS SmartSwitch	Konfigurerar MFP:n så att den automatiskt växlar till PostScript- emulering när ett utskriftsjobb som tas emot via USB-porten behöver det, oavsett skrivarens standardspråk.	På*	MFP:n undersöker inkommande data via USB-port och väljer PostScript- emulering om det behövs.
		Av	MFP:n undersöker inte inkommande data. MFP:n använder PCL-emulering om PCL SmartSwitch är På. I annat fall använder skrivaren det språk som angetts i Inställningsmenyn.
NPA-läge	Anger om MFP:n ska utföra den speciella bearbetning som krävs för dubbelriktad kommunikation enligt definitionerna i NPA-protokollet (Network Printing Alliance). Obs! Om du ändrar detta menyalternativ återställs MFP:n när menyn har lämnats. Den återställs för att konfigurera minnet och alla permanenta resurser, såsom teckensnitt eller makron, förloras.	På	MFP:n utför NPA-bearbetning. Om inkommande data inte är i NPA-format, betraktas de som felaktiga.
		Av	MFP:n utför inte NPA-bearbetning.
		Auto*	MFP:n undersöker data, avgör dess format och bearbetar den därefter.

Använda MFP:ns menyer

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskrivn	ingar
USB-buffert	Konfigurerar storleken på USB- portens indatabuffert. Obs! Om du ändrar menyalternativet USB-buffert återställs MFP:n automatiskt. Alla permanenta resurser, som teckensnitt eller makron, förloras.	Auto*	MFP:n beräknar automatiskt USB- buffertens storlek (rekommenderad inställning).
		3 kB till tillåten maxstorlek (i steg om 1 kB)	Användaren anger USB-buffertens storlek. Den maximala storleken beror på hur mycket minne som finns i MFP, storleken på andra länkbuffertar och om inställningen Spara resurser är satt till På eller Av. Om du vill ha största möjliga storlek på USB-bufferten kan du avaktivera eller minska storleken på andra buffertar (parallell, seriell och nätverk).
Mac Binary PS	Konfigurerar MFP:n till att bearbeta binära PostScript-jobb från Macintosh.	På	MFP:n bearbetar obehandlade binära PostScript-jobb från datorer med Macintosh operativsystem. Obs! Inställningen medför ofta att Windows-utskrifter misslyckas.
		Av	MFP:n filtrerar PostScript-jobb enligt standardprotokollet.
		Auto*	MFP:n bearbetar utskriftsjobb från datorer med Windows- eller Macintosh-operativsystem.
ENA-adress	Anger USB-portens ENA-adress.	4 fälts IP-adress (0.0.0.0*)	Visas bara om en ENA är ansluten genom USB-porten.
ENA-nätmask	Anger USB-portens ENA-nätmask.		
ENA-gateway	Anger USB-portens ENA-gateway.		

Parallell <x>

Använd dessa menyalternativ till att ändra skrivarinställningar för jobb skickade till MFP:n från en parallellport, Parallell <x> där x står för siffran 1 eller 2.

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskrivningar	
PCL SmartSwitch	Konfigurerar MFP:n så att den automatiskt växlar till PCL- emulering när ett utskriftsjobb som tas emot via parallellporten behöver det, oavsett skrivarens standardspråk.	På*	MFP:n undersöker inkommande data via parallellgränssnittet och väljer PCL-emulering om det behövs.
		Av	MFP:n undersöker inte inkommande data. MFP:n använder PCL-emulering om PostScript SmartSwitch är På. I annat fall använder skrivaren det språk som angetts i Inställningsmenyn.
PS SmartSwitch	Konfigurerar MFP:n så att den automatiskt växlar till PostScript- emulering när ett utskriftsjobb som tas emot via parallellporten behöver det, oavsett skrivarens standardspråk.	På*	MFP:n undersöker inkommande data via parallellgränssnittet och väljer PostScript-emulering om det behövs.
		Av	MFP:n undersöker inte inkommande data. MFP:n använder PCL-emulering om PCL SmartSwitch är På. I annat fall använder skrivaren det språk som angetts i Inställningsmenyn.
NPA-läge	Anger om MFP:n ska utföra den speciella bearbetning som krävs för dubbelriktad kommunikation enligt	På	MFP:n utför NPA-bearbetning. Om inkommande data inte är i NPA- format betraktas de som felaktiga.
	(Network Printing Alliance).	Av	MFP:n utför inte NPA-bearbetning.
	Obs! Om du ändrar detta menyalternativ återställs MFP:n. Den återställs så att minnet konfigureras, och alla permanenta resurser, såsom teckensnitt eller makron, förloras.	Auto*	MFP:n granskar inkommande data, avgör deras format och bearbetar dem därefter.
Parallellbuffert	Konfigurerar storleken på parallellindatabufferten. Obs! Om du ändrar detta menyalternativ återställs MFP. Den återställs så att minnet konfigureras, och alla permanenta resurser, såsom teckensnitt eller makron, förloras.	Auto*	MFP:n beräknar automatiskt parallellbuffertens storlek (rekommenderad inställning).
		3 kB till tillåten maxstorlek (i steg om 1 kB)	Användaren anger parallellbuffertens storlek. Den maximala storleken beror på hur mycket minne som finns i MFP:n, storleken på andra länkbuffertar och om inställningen för Spara resurser är På eller Av. Vill du ha största möjliga storlek på Parallellbufferten kan du avaktivera eller minska storleken på den seriella bufferten och USB-bufferten.
Avancerad status	Aktiverar dubbelriktad kommunikation genom parallellporten.	Av	Avaktiverar parallellportsanslutningen.
		På*	Aktiverar dubbelriktad kommunikation genom parallellporten.
Protokoll	Anger ett protokoll för det parallella gränssnittet.	Standard	Kan lösa en del problem med parallellgränssnittet.
		Snabbt*	Snabbt är kompatibelt med de flesta befintliga parallellgränssnitt (rekommenderad inställning).

Använda MFP:ns menyer

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskrivn	ingar
Svara på initiering	Avgör om MFP:n ska svara på begäran om maskinvaruinitiering från datorn. Datorn begär initiering genom att aktivera signalen INIT i det parallella gränssnittet. Många datorer aktiverar signalen INIT varje gång datorn slås av och på.	Av*	MFP:n svarar inte på begäran om maskinvaruinitiering från datorn.
		På	MFP:n svarar på begäran om maskinvaruinitiering från datorn.
Parallelläge 2	Avgör om parallellportens data ska läsas av på styrpulsens inledande eller avslutande flank. Detta menyalternativ visas bara om den aktuella parallellporten hanterar funktionen.	På*	Parallellportens data läses av på styrpulsens inledande flank.
		Av	Parallellportens data läses av på styrpulsens avslutande flank.
Mac Binary PS	Konfigurerar MFP:n till att bearbeta binära PostScript-jobb från Macintosh.	På	MFP:n bearbetar obehandlade binära PostScript-jobb från datorer med Macintosh operativsystem. Obs! Inställningen medför ofta att Windows-utskrifter misslyckas.
		Av	MFP:n filtrerar PostScript-jobb enligt standardprotokollet.
		Auto*	MFP:n bearbetar utskriftsjobb från datorer med Windows- eller Macintosh-operativsystem.
ENA-adress	Anger parallellportens ENA-adress.	4 fälts IP-adress (0.0.0.0*) Visas bara o genom paral	Visas bara om en ENA är ansluten genom parallellporten.
ENA-nätmask	Anger parallellportens ENA- nätmask.		
ENA-gateway	Anger parallellportens ENA- gateway.		
Seriell <x>

Använd de här menyalternativen till att ändra skrivarinställningar för utskrifter som skickas till MFP:n via en seriell port (tillval).

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskrivn	ingar
PCL SmartSwitch	Konfigurerar MFP:n så att den automatiskt växlar till PCL- emulering när ett utskriftsjobb som tas emot via seriellporten behöver det, oavsett skrivarens standardspråk.	På* Av	På - MFP:n undersöker data via det seriella gränssnittet och väljer PCL- emulering om data tyder på att det skrivarspråket behövs. Av - MFP:n undersöker inte inkommande data. MFP:n använder PostScript-emulering om PS SmartSwitch är På. I annat fall använder skrivaren det språk som angetts i Inställningsmenyn.
PS SmartSwitch	Konfigurerar MFP:n så att den automatiskt växlar till PostScript- emulering när ett utskriftsjobb som tas emot via seriellporten behöver det, oavsett skrivarens standardspråk.	På* Av	På - MFP:n undersöker data via det seriella gränssnittet och väljer PostScript-emulering om data tyder på att det skrivarspråket behövs. Av - MFP:n undersöker inte inkommande data. MFP:n använder PCL-emulering om PCL SmartSwitch är På. I annat fall använder skrivaren det språk som angetts i Inställningsmenyn.
NPA-läge	Anger om MFP:n ska utföra den speciella bearbetning som krävs för dubbelriktad kommunikation enligt definitionerna i NPA-protokollet (Network Printing Alliance).	På	MFP:n utför NPA-bearbetning. Om inkommande data inte är i NPA-format, betraktas de som felaktiga.
		Av	MFP:n utför inte NPA-bearbetning.
Obs! Om du ändrar detta menyalternativ återställs MFP. Den återställs för att konfigurera minnet och alla permanenta resurser, såsom teckensnitt eller makron, förloras.	Auto*	MFP:n undersöker data, avgör dess format och bearbetar den därefter.	
Seriell buffert	ouffert Konfigurerar storleken på den seriella indatabufferten. Obs! Om du ändrar	Auto*	MFP:n beräknar automatiskt seriellbuffertens storlek (rekommenderad inställning).
menyalternativet seriell buffert återställs MFP:n automatiskt. Alla permanenta resurser, som teckensnitt eller makron, förloras.	3 kB till tillåten maxstorlek (i steg om 1 kB)	Användaren anger den seriella buffertens storlek. Den maximala storleken beror på hur mycket minne som finns i MFP, storleken på andra länkbuffertar och om inställningen Spara resurser är satt till På eller Av. Om du vill ha största möjliga storlek på den seriella bufferten kan du avaktivera eller minska storleken på den parallella och USB-bufferten.	
Seriellt protokoll	Väljer handskakningsvärden i det	DTR*	Handskakning för maskinvara
	programvara.	DTR/DSR	Handskakning för maskinvara
		XON/XOFF	Handskakning för programvara
		XON/XOFF/DTR	Kombinerad handskakning för maskin- och programvara
		XONXOFF/DTRDSR	Kombinerad handskakning för maskin- och programvara

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskrivn	ingar	
Robust XON	obust XON Avgör om MFP:n meddelar datorn att den är tillgänglig.	Av*	MFP:n väntar på att ta emot data från datorn.	
	Det här menyalternativet gäller bara för den seriella porten om Seriellt protokoll är satt till XON/XOFF.	På	MFP:n sänder en kontinuerlig ström XON till datorn för att ange att den seriella porten är redo att ta emot mer data.	
Baud	Anger hur snabbt den seriella	1 200		
	Obs! Baudhastigheterna 138 200,	2 400		
	172 800, 230 400 och 345 600 visas på standardseriellmenvn.	4 800		
	Värdena visas inte i menyerna Seriellt tillval 1. Seriellt tillval 2 eller	9 600*		
	Seriellt tillval 3.	19 200		
		38 400		
		57 600		
		115 200		
		138 200		
		172 800		
		230 400		
		345 600		
Databitar	Anger antalet databitar i varje	7		
	ovenoringsram.	8*		
Paritet	Väljer paritet för in- och utgående dataramar i det seriella gränssnittet.	Jämn		
		Ojämn		
		Ingen*		
		Ignorera		
Svara på DSR	Anger om MFP:n ska använda DSR-signal (Data Set Ready). DSR är en handskakningssignal som används i de flesta seriella gränssnittskablar.	Av*	Alla data som tas emot av den seriella porten betraktas som giltiga.	
		På	Endast data som tas emot med hög DSR-signal betraktas som giltiga.	
	Det seriella gränssnittet använder DSR för att skilja mellan data som skickats från datorn och data som skapats av elektriska störningar i den seriella kabeln. Elektriska störningar kan orsaka att oönskade tecken skrivs ut. Välj På för att förhindra att oönskade tecken skrivs ut.			

NetWare

Använd de här menyalternativen till att visa eller ändra MFP:ns NetWare-inställningar.

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskrivn	ingar	
Inloggningsnamn	Visar fältet där inloggningsnamnet för NetWare ska tilldelas.	textinskrivning Skriv in inloggningsnamnet. Markera därefter Inloggningsnamn så visas namnet för NetWare på LCD- skärmen.		
Utskriftsläge	Tilldelar utskriftsläge för NetWare.	Pserver* Rprinter		
Nätverksnummer	Visar fältet där numret för NetWare ska tilldelas.	textinskrivning Skriv in numret för NetWare. Markera därefter Visa nätverksnummer så visas nätverksnumret för NetWare på LCD-skärmen.		
Aktivera	Aktiverar eller avaktiverar NetWare- funktionen.	Av På*	Av - Avaktiverar NetWare-funktionen. På - Aktiverar NetWare-funktionen.	
Ethernet 802.2	Anger värdet På eller Av för Ethernet 802.2.	På* Av	IPX-ramtyper, som gör att adaptern kan starta konversationer, används.	
Ethernet 802.3	Anger värdet På eller Av för Ethernet 802.3.	På* Av		
Ethernet Type II	Anger värdet På eller Av för Ethernet Type II.	På* Av		
Ethernet SNAP	Anger värdet På eller Av för Ethernet SNAP.	På* Av		
Paketström	Anger värdet På eller Av för paketström.	På Av*		
NSQ/GSQ-läge	Anger värdet På eller Av för NSQ/ GSQ-läge.	På Av*	Det här är sökmetoden för sändning på webbsidorna.	

AppleTalk

Använd de här menyalternativen till att visa eller ändra MFP:ns AppleTalk-inställningar.

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskrivningar	
Visa namn	Visar det tilldelade AppleTalk- namnet.	Markera därefter Namn så visas namnet för AppleTalk på LCD-skärmen.	
Visa adress	Visar den tilldelade AppleTalk- adressen.	Markera därefter Adress så visas namnet för AppleTalk på LCD-skärmen.	
Aktivera	Aktiverar eller avaktiverar AppleTalk- funktionen.	Av På*	Av - Avaktiverar AppleTalk-funktionen. På - Aktiverar AppleTalk-funktionen.
Ange zon	Tillhandahåller en lista över zoner från nätverket.	* lista över zoner från nätverket	Nätverkets standardzon används som standard. Om ingen standardzon finns på nätverket blir * standard.

LexLink

Använd de här menyalternativen till att visa ditt LexLink-namn eller ändra LexLink-aktiveringen.

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskrivningar	
Visa kortnamn	Visar fältet där kortnamnet för LexLink ska tilldelas.	textinskrivning Skriv in kortnamnet. Markera därefter Kortnamn så visas LexLink-kortnamnet på LCD-skärmen.	
Aktivera	Aktiverar eller avaktiverar LexLink- funktionen.	På* Av	På - Aktiverar LexLink-funktionen. Av - Avaktiverar LexLink-funktionen.

Inställningar

Allmänna inställningar

Använd dessa menyer till att ställa in diverse MFP-inställningar.

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskrivningar	
Språk i display	Språk i display Anger vilket språk som visas	English*	(engelska)
	skärm.	Français	(franska)
		Deutsch	(tyska)
		Italiano	(italienska)
		Español	(spanska)
		Dansk	(danska)
		Norsk	(norska)
		Nederlands	(nederländska)
		Svenska	(svenska)
		Português	(brasiliansk portugisiska)
		Suomi	(finska)
		Русский	(ryska)
		Polski	(polska)

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskriv	vningar
Tangentbordstyp	Anger vilken typ av	English*	(engelska)
	som visas på	Français	(franska)
kontrollpanelens LCD-skarm.	kontrollpanelens LCD-skarm.	Français Canadien	(kanadensisk franska)
		Deutsch	(tyska)
		Italiano	(italienska)
		Español	(spanska)
		Dansk	(danska)
		Norsk	(norska)
		Nederlands	(nederländska)
		Svenska	(svenska)
		Suomi	(finska)
		Português	(brasiliansk portugisiska)
		Русский	(ryska)
		Polski	(polska)
Allmänna	Anger standardinställningar	USA	Ändringar av det här menyalternativet
standardinställningar	baserat på geografisk plats.	Internationellt	 påverkar följande inställningar: Magasin <x> (där x representerar magasinets nummer), Universalarkmatare och Manuellt papper (Letter/A4)</x> Manuellt kuvert (10-kuvert, DL-kuvert) Storlek i universalarkmatare Kopieringsinställningar - Originalstorlek Inställningar för att skicka fax - Originalstorlek E-post - Originalstorlek FTP-inställningar - Originalstorlek Universell inställning - Måttenheter (mm/tum) Datumformat / Tidsformat MM_DD_ÅÅÅ för USA DD_MM_ÅÅÅ internationellt
Visa inledande anvisningar	Anger inledande anvisningar när MFP:n har slagits på så användaren kan slutföra grundinställningarna.	Ja* Nej	När MFP:n slås på för första gången är standardvärdet Ja. När användaren har slutfört inställningsguiden och valt Klar i menyn där man väljer land, ändras standardvärdet till Nej.
Visa nätverksinfo	Anger att IP-adressen och	På*	På - Båda visas på huvudmenyn.
	huvudmenyn.	Av	Av - Ingen visas på huvudmenyn.
Datumformat	Anger format baserat på geografisk plats.	MM-DD-ÅÅÅÅ* DD-MM-ÅÅÅÅ* ÅÅÅÅ-MM-DD	Månad, dag och år (USA) Dag, månad och år (internationellt) (* Avser en fabriksinställning för ett specifikt land eller region.)
Tidsformat	Anger om formatet är för en 12-timmars klocka eller 24 timmar.	12 timmar FM/EM. 24-timmarsklocka	12 FM - 12 EM, 12:01 EM - 11:59 EM 00:00 - 24:00

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskriv	vningar
Visa bokmärken		På* Av	Bokmärkesbehållaren visas inte i Lagrade jobb när inställningen är Nej.
Uppdateringsfrekvens för webbsida		30 - 300 (120*)	Intervallet anges i sekunder.
Namn på kontakt		textfält NULL*	
Plats		textfält NULL*	
Alarm Styr om en ljudsigna med MFP:n uppstår	al ska höras när ett problem och behöver åtgärdas.	Alarmkontroll Av En gång* Fortlöpande Toneralarm Av* En gång Fortlöpande	Alarmkontroll bestämmer funktionerna för varje alarm. Av - MFP:n avger ingen ljudsignal. En gång - MFP:n avger tre korta ljudsignaler. Fortlöpande - MFP:n upprepar tre ljudsignaler var 10:e sekund. Toneralarm aktiveras när bläckpatronen eller tonerkassetten börjar få slut på toner.

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskriv	vningar
Tidsgränser	Anger hur lång tid MFP:n väntar innan huvudmenyn visas igen, innan ett meddelande tas emot om att	Standby-läge Avaktiverad 2 - 240 (15*)	Tryck på LCD-skärmen (knapparna på skärmen) eller någon av de fysiska knapparna på kontrollpanelen så avslutas det här läget (enheten vaknar).
	jobbet ska avbrytas eller innan ytterligare data från datorn tas emot. Obs! Tidsgräns f.vänta är bara tillgänglig med		Avaktiverad - Standby-läge avaktiverat.
			2 - 240 ÷ Anger hur lång tid i minuter som MFP:n väntar innan LCD-skärmen dämpas till 15 % ljusstyrka.
	PostScript-emulering. Menyvärdet påverkar inte utskriftsjobb med PCL- emulering.	Energisparläge Avaktiverad 2 - 240 (60*)	Anger hur många minuter som går efter Standby-läget påbörjats innan MFP:n går in i ett läge med reducerad aktivitet kallat Energisparläge.
			Om Standby-läge är avaktiverat, det vill säga med inställningen 0, så utgörs inställningen av Energisparläge av hur många minuter av inaktivitet som ska gå innan Energisparläge aktiveras.
			Du kan ta reda på den aktuella inställningen för Energisparläge genom att skriva ut en sida med menyinställningar. Även när MFP:n är i Energisparläge är den klar att ta emot utskriftsjobb.
			Avaktiverad - Energisparläge avaktiverat. Alternativet Avaktiverad är inte tillgängligt om Energibesparning är satt till På.
			1 - 240 (60*) - Anger hur lång tid som ska gå efter att MFP:n gått ur Standby-läge eller slutfört ett utskriftsjobb innan den går in i Energisparläge.
			Ange till exempel 15 så går MFP:n över i Energisparläge 15 minuter efter det att ett utskriftsjobb är avslutat. Det förbrukar mindre energi, men kräver också längre uppvärmningstid. Om MFP:n har samma eluttag som rumsbelysningen och ljuset börjar blinka bör du ställa in Energisparläge på 15. Välj ett högt värde om du använder MFP:n hela tiden. Det betyder i de flesta fall att MFP:n är redo att skriva ut med så kort uppvärmningstid som möjligt. För en balans mellan energiförbrukning och kortare uppvärmningsperiod väljer du ett värde mellan 1 och 240 minuter.
			Obs! När MFP:n går in i energisparläge ställs ljusstyrkan för skärmen in på 15 så länge MFP:n befinner sig i det här läget. Tryck på LCD-skärmen eller någon av de fysiska knapparna på kontrollpanelen så avslutas läget (enheten "vaknar").
		Tidsgräns för skärm 15 - 300 (30*)	Avaktiverad - Avaktiverar Tidsgräns för skärm. 15 - 300 - Anger tid i sekunder innan LCD- skärmen återgår till huvudmenyn på grund av inaktivitet.

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskrivningar		
Tidsgränser (fortsättning)		Tidsgräns för utskrift Avaktiverad 1 - 255 (90*)	 Avaktiverad - Avaktiverar Utskriftstidsgräns. 1 - 255 - Anger hur lång tid i sekunder MFP:n väntar på ett meddelande om att jobbet är avslutat, innan utskriftsjobbet avbryts. Obs! När tiden går ut skrivs eventuella delvis formaterade sidor som fortfarande finns i skrivaren ut och andra indataportar undersöks för att se om det finns data. 	
		Tidsgräns för vänta Avaktiverad 1565535 (40*)	Avaktiverad - Avaktiverar Tidsgräns för vänta. 1565535 - Anger hur lång tid i sekunder MFP:n väntar på ytterligare data innan utskriften avbryts.	
		Tidsgräns för nätverksjobb Avaktiverad 1 - 255 (90*)	Avaktiverad - Avaktiverar Tidsgräns för nätverksjobb. 1 - 255 ÷ Anger hur lång tid i sekunder som MFP:n väntar innan ett nätverksjobb avbryts. Om ett värde mellan 1 och 9 väljs, sparas inställningen som 10.	
Återställ utskrift	Anger om MFP:n fortsätter i vissa offline-situationer, skriver ut sidor som fastnat igen, eller väntar tills hela sidan bearbetats och är klar för utskrift.	Auto fortsättning Avaktiverad* 5 - 255	Gör så att MFP:n fortsätter automatiskt i vissa offline-situationer när de inte lösts inom den angivna tidsperioden. Avaktiverad - Auto fortsättning är avaktiverad. 5 - 255 ÷ Anger hur lång tid (i sekunder) MFP:n väntar.	
		Åtgärda kvadd På Av Auto*	Anger om MFP:n ska skriva ut de sidor som fastnat en gång till. På - Sidor som har fastnat skrivs ut igen. Av - Sidor som har fastnat skrivs inte ut igen. Auto - Sidor som har fastnat skrivs ut igen om det minne som krävs för att lagra sidan inte behövs för något annat.	
		Skydda sida Av* På	Lyckas med att skriva ut en sida som normalt skulle lett till fel av typen Komplex sida. Av - Skriver ut en sida med data delvis om det inte finns tillräckligt med minne för att bearbeta hela sidan. På - Säkerställer att hela sidan bearbetas innan den skrivs ut. Obs! Om På har valts och sidan fortfarande inte kan skrivas ut minskar du teckenstorleken och antalet teckensnitt på sidan, eller utökar det installerade skrivarminnet. Obs! Inställningen På behövs inte för de flesta utskriftsjobb. Utskriften kan gå långsammare när du har valt På.	

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskriv	/ningar
Skrivarspråk	Anger det standardskrivarspråk som ska användas när datorn sänder data till MFP. Obs! Menyalternativet kan inte nås från LCD-skärmen. Det finns bara tillgängligt på MFP:ns inbäddade webbskrivarserver. Genom att ställa in ett skrivarspråk som standard hindrar du inte programmet från att skicka utskriftsjobb som använder det andra språket.	PCL-emulering* PS-emulering	PCL-emulering - använder en PCL-tolk för inkommande värdkommunikation. PostScript-emulering - använder en PS-tolk för inkommande värdkommunikation.
Utskriftsområde	Modifierar det utskriftsområde som det logiskt och fysiskt går att skriva ut på. Obs! Menyalternativet kan inte nås från LCD-skärmen. Det finns bara tillgängligt på MFP:ns inbäddade webbskrivarserver.	Normal* Anpassa sida Helsida	Obs! Inställningen Helsida påverkar bara sidor som skrivs ut med PCL 5-emulering. Inställningen påverkar inte sidor som skrivs ut med PCL XL- eller PostScript-emulering. Om du försöker skriva ut data på en yta som har definierats som oskrivbar med inställningen Normal, kommer MFP:n att beskära bilden enligt de gränser som definieras av inställningen.
Hämta till	Anger lagringsposition för hämtade resurser.	RAM-minne*	Alla hämtade resurser lagras automatiskt i skrivarminnet (RAM-minnet).
	Hämtade resurser lagras permanent i flashminnet hellre än det temporära RAM- minnet. Resurserna finns kvar i flashminnet även om MFP:n stängs av. Obs! Menyalternativet kan inte nås från LCD-skärmen. Det finns bara tillgängligt på MFP:ns inbäddade webbskrivarserver.	Flash	Alla hämtade resurser lagras automatiskt i flashminnet. Obs! Flash visas som ett menyalternativ om ett formaterat, felfritt flashminneskort finns installerat som inte är läs- eller skrivskyddat med lösenord.
Spara resurser	Spara resurser Anger vad MFP:n ska göra med resurser som hämtats, t.ex. teckensnitt och makron lagrade i RAM-minnet, om	Av*	MFP:n behåller bara de hämtade resurserna tills minnet behövs. Skrivaren tar sedan bort resurserna som lagrats för det ej aktiva skrivarspråket.
	kräver mer minne än vad som finns tillgängligt. Obs! Menyalternativet kan inte nås från LCD-skärmen. Det finns bara tillgängligt på MFP:ns inbäddade webbskrivarserver.	På	MFP:n behåller alla hämtade resurser för alla skrivarspråk när skrivarspråket byts ut och MFP:n återställs. Får MFP:n slut på minne visas 38 Minnet är fullt.
Försättsblad	Anger om utskriftsjobbet ska skrivas ut som ett försättsblad. Obs! Menyalternativet kan inte nås från LCD-skärmen. Det finns bara tillgängligt på MFP:ns inbäddade webbskrivarserver.	Av* På	Avaktivera genom att avmarkera kryssrutan. Aktivera genom att markera kryssrutan.

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskrivningar	
Originalvärden	MFP:ns inställningar återgår till de fabriksinställda standardvärdena.	Återställ nu	 Alla menyinställningar återställs till originalvärden utom: Språk i display Alla inställningar i menyalternativen Fax, E-post och FTP, menyalternativen Parallell <x>, Seriell <x>, Standardnätverk och Nätverk <x>, och Standard USB och USB <x></x></x></x></x> Alla hämtade resurser (teckensnitt, makron, symboluppsättningar) raderas i skrivarminnet (RAM-minne). (Resurser som lagrats i flashminnet påverkas inte.)
		Återställ inte*	De inställningar som användaren ställt in finns kvar.

Kopieringsinställningar

Använd dessa menyalternativ till att ställa in MFP:n för kopiering.

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskrivningar			
Innehåll	Anger typen av innehåll i kopieringsjobbet.	Text	Kopieringsjobb som innehåller mest text eller linjemönster.		
Text/foto*	Text/foto*	Kopieringsjobb som innehåller en blandning av text och bilder.			
		Fotografi	Kopieringsjobb som innehåller fotografier av hög kvalitet eller utskrifter huvudsakligen bestående av bilder av hög kvalitet.		
		Utskriven bild	Kopieringsjobbet är rastrerat, t.ex. dokument utskrivna på laserskrivare eller sidor från en tidning som mest består av bilder. <i>Raster</i> är en samling svarta och vita punkter som arrangerats på ett sätt så de simulerar ljusvärdena på en bild i gråskala.		

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskrivningar			
Dubbelsidig	 Anger hur utskriften skrivs ut. Arkriktningen är stående som standard. Bindningen är utefter långsidan som standard. Information om bindning längs långsidan finns i Dubbelsidig bindning på sidan 69. 		Originalet som läggs i den automatiska dokumentmataren har tryck enbart på arkets ena sida. Den begärda kopian är enkelsidig så varje kopia har tryck enbart på en sida. Kopian är exakt som originalet.		
		1-sidigt till 2-sidigt	Originalet har tryck enbart på arkets ena sida. Den begärda kopian är dubbelsidig så en bild av originalet skrivs på kopians båda sidor. Om originalet exempelvis är på sex sidor blir kopian tre ark med tryck på båda sidor.		
Pappersspar Anger hur många sidor av ett utskriftsjobb som ska placeras på ett ark.	Av*	Placerar bilden av en sida från utskriftsjobbet på en utskriven sida.			
	på ett ark.	2 på 1 stående	Placerar bilden av två sidor från utskriftsjobbet på en utskriven sida i stående riktning.		
		2 på 1 liggande	Placerar bilden av två sidor från utskriftsjobbet på en utskriven sida i liggande riktning.		
		4 på 1 stående	Placerar bilden av fyra sidor från utskriftsjobbet på en utskriven sida i stående riktning.		
		4 på 1 liggande	Placerar bilden av fyra sidor från utskriftsjobbet på en utskriven sida i liggande riktning.		
Skriv ut sidkanter	Anger om en kant skrivs ut i marginalen längs sidans kanter.	På*	En sidkant skrivs ut när Pappersspar är ställt till 2 på 1 stående, 2 på 1 liggande, 4 på 1 stående eller 4 på 1 liggande.		
		Av	Sidkant skrivs inte ut.		
Sortera	Ser till att sidorna i ett flersidigt utskriftsjobb matas ut tillsammans vid utskrift av flera kopior.	På*	Kopierar hela jobbet så många gånger som begärts. Om du t.ex. anger 2 kopior och kopierar tre sidor, skriver MFP:n ut sida 1, sida 2, sida 3, sida 1, sida 2, sida 3.		
		Av	Kopierar ett jobbs enstaka sidor så många gånger som begärts. Om du t.ex. anger 2 kopior och kopierar tre sidor, skriver MFP:n ut sida 1, sida 1, sida 2, sida 2, sida 3, sida 3.		

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskrivningar			
Originalstorlek:	Visar en lista på möjliga skanningsstorlekar där du väljer originaldokumentets storlek.	US Letter ($8,5 \times 11 \text{ tum}$)* Executive ($7,25 \times 10,5 \text{ tum}$) Legal ($8,5 \times 14 \text{ tum}$) A4 ($210 \times 297 \text{ mm}$)* A5 ($148 \times 210 \text{ mm}$) JIS B5 ($182 \times 257 \text{ mm}$) Folio ($8,5 \times 13 \text{ tum}$) Statement ($5,5 \times 8,5 \text{ tum}$) Blandat Letter/ Legal	(* Avser en fabriksinställning för ett specifikt land eller region.)		
Kopiera till källa	Visar en lista på möjliga utskriftsmaterialskällor som kopieringsjobbet kan använda för utskrift.	Magasin 1* Automatisk storleks- matchning Manuell matare Magasin <x></x>	Magasin 1, standardmagasinet eller universalarkmataren är den angivna materialkällan som tar emot kopieringsjobbet. Magasin x ett av magasinen Magasin 2 - Magasin 5. Magasin 2 - Magasin 5 visas bara som alternativ om motsvarande tillvalsfack har installerats. Exempel: Om bara två tillvalsfack finns installerade visas Magasin 2 och Magasin 3 som alternativ. Du kan bara ha ett alternativ som materialkälla åt gången. En kuvertmatare står inte med i listan även om en sådan har installerats.		
Skiljeblad OH- film	Lägger ett skiljeblad av papper mellan varje ark med OH-film.	På* Av	Välj På så läggs ett pappersark mellan OH-filmarken. Välj Av så läggs inte ett pappersark mellan arken OH-filmarken.		
Skiljeblad	Lägger ett pappersark mellan sidor, kopior eller jobb beroende på vilket alternativ som valts.	Av* Mellan sidor Mellan kopior Mellan jobb			
Skiljebladskälla	Visar en lista på möjliga utskriftsmaterialskällor där skiljeblad kan hämtas.	Magasin 1* Manuell matare Magasin <x></x>	Magasin 2 - Magasin 5 visas bara som alternativ om motsvarande tillvalsfack har installerats. Exempel: Om bara två tillvalsfack finns installerade visas Magasin 2 och Magasin 3 som alternativ. En kuvertmatare står inte med i listan även om en sådan har installerats.		
Mörkhet	Anger hur mörkt ett kopieringsjobb ska vara.	1 - 9 (5*)	Värdet representeras grafiskt. Flytta asterisken fram och tillbaka på linjen genom att trycka på den högra eller vänstra bläddringsknappen . 1 är ställt vid - och 9 är vid +. Här visas 5 som aktuellt värde.		

Menyalternativ	Syfte	Värden och be	skrivningar
Antal kopior	Anger hur många kopior som ska göras i kopieringsjobbet.	1 - 999 (1*)	
Vattenmärke	Anger text på vattenmärket som trycks på kopieringsjobbets samtliga sidor. Vattenmärket ser ut ungefär så här på en sida:	Konfidentiellt Kopia Utkast Brådskande Anpassat Av*	Det anpassade värdet visas inte om inte text har skrivits in i fältet Anpassat vattenmärke på EWS- sidan. Texten som används för vattenmärket är den som användaren skrev in på EWS-sidan, men Anpassat måste väljas i menyn för att texten ska skrivas i vattenmärket på varje sida.
Anpassat	Anger en anpassad text för vattenmärket.	fält för textinskrivning	Skriv den text som ska användas för det anpassade vattenmärket. Fältet kan innehålla maximalt 64 tecken.
Tillåt	Ger möjlighet att avbryta ett	På*	Avbryter utskriftsjobbet vid nästa sida.
phometskopior	användas för kopiering av en sida eller ett dokument.	Av	Avbryter utskrifter efter nästa jobb, dvs. mellan individuella utskriftsjobb.
Bakgrundsbort- tagning	Justerar hur mycket av bakgrunden som syns på en kopia.	-4 till +4 (0*)	 -4 betyder att Bakgrundsborttagning är avaktiverad. +4 betyder maximal Bakgrundsborttagning.
Kontrast	Anger kontrasten på ett kopieringsjobb. Standardvärdet beror på menyalternativet Innehåll. Om menyalternativet Innehåll återställs till standardvärdet återställs även inställningen för Kontrast.	0 - 5 Bäst för innehåll*	Bäst för innehåll har också ett standardvärde eftersom värdet beror på menyinställningen Innehåll. Mer information finns i Innehåll . Om Innehåll är ställt till endast text är kontrastens standardvärde 5. För allt annat än endast text är standardvärdet 0. Om inställningen för Innehåll återställs, återställs även inställningen för Bäst för innehåll.
Skuggdetaljer	Justerar hur mycket skuggdetalj som syns på en kopia.	-4 till +4 (0*)	 -4 bevarar så litet skuggdetalj som möjligt. +4 bevarar så mycket skuggdetalj som möjligt.
Skanna kant till kant	Anger om originaldokumentet skannas från kant till kant innan det kopieras.	Av* På	

Faxinställningar

Använd dessa menyalternativ till att ställa in MFP:ns faxinställningar.

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskrivningar		
Faxläge	Anger vilken faxmetod eller faxläge som används.	Analog Faxserver	Om MFP:n inte har något modem så visas inte det här menyalternativet.	
Analog faxinställning	Anger länken till den analoga faxinställningen. Analog fax innebär att faxmetoden är via en telefonledning.	länk Allmänna faxinställningar	Om MFP:n inte har något modem så visas inte länken till faxinställning.	
Faxserverin- ställning	Anger länken till faxserverinställning. Faxjobb skickas till en faxserver för sändning.	länk		

Analog faxinställning

Analog fax innebär att faxmetoden är via en telefonledning. Använd följande menyalternativ till att ställa in den analoga faxen.

Allmänna faxinställningar

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskriv	vningar
Stationsnamn	Anger faxens namn inom MFP. Namnet kan vara namnet på en person eller ett företag.	fält för textinskrivning	Textfältet är begränsat till åtta tecken. Skriv in namnet i fältet med hjälp av det virtuella alfanumeriska tangentbordet på skärmen. Se Virtuellt alfanumeriskt tangentbord på sidan 52.
Stationsnummer	Anger faxens telefonnummer.	begränsat fält för textinskrivning	De tecken som kan skrivas in är: 0 - 9, (,), ., +, - och mellanslag.
Stations-ID		Stationsnamn Stationsnummer	
Nummerpresentation	Anger mönstret i nummerpresentationen. Det här alternativet är tillgängligt i de länder som har flera nummermönster i nummerpresentationen.	DTMF FSK	
Aktivera manuellt fax	Ställer MFP-enheten till manuell fax vilket kräver en linjedelare och en telefonlur. Använd en vanlig telefon till att svara på inkommande faxsändningar och att slå faxnummer. Obs! Tryck på # 0 på den numeriska knappsatsen så går du direkt till den manuella faxfunktionen.	På Av*	
Minnesanvändning	Anger hur beständigt minne används för faxjobben. Som standard används lika mycket minne till att skicka som till att ta emot fax. Men när något av värdena anges kommer minnet inte att delas lika längre.	Alla mottagna	Allt minne används till att ta emot fax.
		De flesta mottagna	Det mesta av minnet används till att ta emot fax.
		Lika med*	Delar minnet lika mellan sändning och mottagning av faxjobb.
		De flesta skickade	Det mesta av minnet används till att skicka fax.
		Alla skickade	Allt minne används till att skicka fax.
Avbryt fax	Ger MFP:n möjligheten att avbryta faxjobb. Om detta inte tillåts döljs menyalternativet Avbryt fax och	Tillåt*	Tillåter faxjobb att avbrytas. Gör så att faxkolumnen syns på skärmen Avbryt jobb.
	visas inte pa LOD-Skarmen.	Tillåt inte	Faxjobb kan inte avbrytas eftersom menyalternativet Avbryt fax inte kommer att visas.

Virtuellt alfanumeriskt tangentbord



Eftersom hela tangentbordet inte får plats på skärmen finns det flikar högst upp på skärmen som man kan använda till att växla mellan skärmar. Den skärm som visas här har bokstäver och vissa skiljetecken. Om du till exempel vill komma till skärmen med siffror väljer du fliken **123**.

Inställningar för att skicka fax

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskrivningar		
Upplösning	Anger kvalitet i punkter per tum (dpi - Dots Per Inch). En högre upplösning ger bättre utskriftskvalitet men gör att det tar längre tid för faxet att skickas.	Standard* Fin Superfin Ultrafin	Standard är 100 x 100 dpi. Fin är 200 x 200 dpi. Superfin är 300 x 300 dpi. Ultrafin är 400 x 400 dpi.	
Originalstorlek:	Visar en lista på möjliga skanningsstorlekar där du väljer originaldokumentets storlek.	Letter (8,5 x 11 tum)* Executive (7,25 x 10,5 tum) Legal (8,5 x 14 tum) A4 (210 x 297 mm)* A5 (148 x 210 mm) JIS B5 (182 x 257 mm) Folio (8,5 x 13 tum) Statement (5,5 x 8,5 tum) Blandat Letter/Legal	(* Avser en fabriksinställning för ett specifikt land eller region.) 8,5 tum fungerar för Blandat Letter/ Legal.	
Innehåll	Anger typen av innehåll i faxjobbet.	Text*	Faxjobb som innehåller mest text eller linjemönster.	
		Text/foto	Faxjobb som innehåller en blandning av text och bilder.	
		Fotografi	Faxjobb som bara innehåller bilder.	
Mörkhet	Anger hur mörkt ett faxjobb ska vara.	1 - 9 (5*)	Värdet representeras grafiskt. Flytta asterisken fram och tillbaka på linjen genom att trycka på den högra eller vänstra bläddringsknappen . 1 är ställt vid - och 9 är vid +. Här visas 5 som aktuellt värde.	
Använd prefix	Ett fält för inskrivning av nummer visas. De tidigare inskrivna siffrorna finns i fältet. Prefixet kan vara ett landsnummer eller en kod som företag använder för att kopplas till en extern linje.	Nummersträng	Fältet är begränsat till 16 tecken. De tecken som kan skrivas in är: 0 - 9, (,), ., +, - och mellanslag.	
Auto. återuppringn.	Anger hur många gånger MFP:n automatiskt försöker att sända ett faxjobb genom att ringa upp numret under Faxa till.	0 - 9 (5*)		
Uppringningsin- tervall	Ange ett intervall i minuter för antalet återuppringningsförsök som ska ta plats under det tidsintervallet.	1 - 200 (3*)		
Bakom PABX	Aktiverar eller avaktiverar blind	På	Väntar inte på kopplingston.	
uppringning, dvs. uppringning utan kopplingston.		Av*	Väntar på kopplingston.	

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskrivningar	
Aktivera ECM	Aktiverar Felkorrigeringsläge (ECM -	På*	ECM är aktiverad.
	Detta gör faxningen mer tillförlitlig.	Av	ECM är avaktiverad.
Aktivera	Skickar fax genom att skanna på MFP.	På*	Faxskanning är aktiverad.
faxskanningar		Av	Faxskanning är avaktiverad.
Drivrutin till fax	Innebär att drivrutinen kan faxa jobb	På*	Faxjobb från drivrutin kan skickas.
	Som skickas med MFP.	Av	Faxjobb från drivrutin kan inte skickas. Jobb från drivrutin till fax behandlas som PostScript-jobb.
Tillåt spara som genväg	Innebär att faxnummer kan sparas som genvägar i MFP.	På*	Knappen Spara som genväg visas på skärmen.
		Av	Knappen Spara som genväg visas inte på faxdestinationsskärmen.
Uppringnings-	Anger uppringningsljudet, antingen som toner eller pulser. Obs! Det är möjligt att detta menyalternativ inte förekommer i alla länder och regioner.	Ton*	Ett tonljud hörs för varje slagen siffra.
läge		Pulsval	Ett pulserande ljud hörs för varje slagen siffra.
Bakgrundsbort- tagning	Justerar hur mycket av bakgrunden som syns på en kopia.	-4 till +4 (0*)	-4 betyder att Bakgrundsborttagning är avaktiverad.
			+4 betyder maximal Bakgrundsborttagning.
Kontrast	Anger kontrasten på ett skanningsjobb. Standardvärdet beror på menyalternativet Innehåll. Om menyalternativet Innehåll återställs till standardvärdet återställs även inställningen för Kontrast.	0 - 5 Bäst för innehåll*	Bäst för innehåll har också ett standardvärde eftersom värdet beror på menyinställningen Innehåll. Mer information finns i Innehåll . Om Innehåll är ställt till endast text är kontrastens standardvärde 5. För allt annat än endast text är standardvärdet 0.
			Om inställningen för Innehåll återställs, återställs även inställningen för Bäst för innehåll.
Skuggdetaljer	Justerar hur mycket skuggdetalj som syns på en kopia.	-4 till +4 (0*)	-4 bevarar så litet skuggdetalj som möjligt.
			+4 bevarar så mycket skuggdetalj som möjligt.
Skanna kant till kant	Anger om originaldokumentet ska skannas från kant till kant innan faxet sänds.	Av* På	

Inställningar för att ta emot fax

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskrivningar		
Aktivera	Innebär att MFP:n kan ta emot fax.	På*	Faxjobb kan tas emot.	
taxmottagning		Av	Faxjobb kan inte tas emot.	
Signaler till svar	Anger hur många gånger MFP:n ringer vid ett inkommande faxjobb.	1 - 25 (3*)		
Automatisk reducering	Reducerar ett inkommande faxjobbs storlek så att det passar det påfyllda	På*	Anpassar storleken på det inkommande faxet.	
	finns i nästa avsnitt, Papperskälla .	Av	Anpassar inte storleken på det inkommande faxet.	
Papperskälla	Anger MFP:ns källa för utskriftsmaterialet när det gäller utskrift av inkommande fax.	Auto*	Papperskällan väljs automatiskt av MFP.	
		Magasin <x></x>	Standardmagasinet, Magasin 1 eller Magasin <x> (vilket är Magasin 2 - Magasin 5 beroende på hur många tillvalsfack som har installerats), beroende på vilken som angetts som papperskälla.</x>	
		Univ.matare	Universalarkmataren är den angivna papperskällan.	
Dubbelsidig	Ställer dubbelsidig (duplex) utskrift till på eller av för inkommande faxjobb.	På	Det inkommande faxet är ett dubbelsidigt jobb.	
	Den här menyn visas bara om en duplexenhet (tillval) finns installerad eller om MFP-modellen har en intern duplexenhet.	Av*	Det inkommande faxet är inte ett dubbelsidigt jobb.	
Faxsidfot	Skriver ut överföringsinformation	På	Välj På för utskrift av sidfot.	
	langst ner på alla mottagna faxsidor.	Av*	Välj Av så skrivs inte sidfoten ut.	

Inställningar för faxlogg

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskrivningar		
Överföringslogg	Anger om MFP:n skriver ut en logg med detaljer om det skickade faxjobbet. Om faxjobbet inte kunde skickas står det "Fax misslyckades"	Skriv ut logg*	MFP-enheten skriver ut en sida med information om faxjobbet som skickades, inklusive faxnummer och när det skickades.	
	Överföringslogg".	Skriv inte ut logg	Loggen skrivs inte ut.	
		Skriv endast ut vid fel	MFP:n skriver ut en sida med information om faxjobbet inte kunde skickas.	
Logg över	Anger att en logg med mottagna	Skriv aldrig ut*	MFP:n skriver aldrig ut en logg.	
mottagningstei	blir ett fel i mottagningen.	Skriv ut vid fel	MFP:n skriver ut en logg.	
Skriv ut loggar automatiskt	Anger att en logg skrivs ut när 45 faxjobb har skickats eller tagits emot.	På*	En logg med skickade eller mottagna faxjobb skrivs ut.	
		Av	Ingen logg med skickade eller mottagna faxjobb skrivs ut.	
Logga papperskälla	ogga papperskälla Anger vilken papperskälla som ska användas för MFP:ns utskrift av loggar över skickade och mottagna fax. Kuvert gäller inte. Obs! Detta menyalternativ gäller för samtliga skanningsfunktioner.	Magasin 1*	Magasin 1 (standardmagasinet) är den inställda papperskällan.	
		Manuell matare	Universalarkmataren är den inställda papperskällan.	
		Magasin <x> (om ett eller flera tillvalsfack har installerats)</x>	x är ett av magasinen Magasin 2 - Magasin 5. Magasin 2 - Magasin 5 visas bara som alternativ om motsvarande tillvalsfack har installerats. Exempel: Om bara två tillvalsfack finns installerade visas Magasin 2 och Magasin 3 som alternativ. Endast ett magasin är den angivna	
			materialkällan för utskrift.	
Visa loggar	Anger om logg för skickade visar telefonnumret som slogs eller fjärrstationsnamnet.	Fjärrstationsnamn*	Visar namnet på fjärrstationen för faxjobbet i loggen.	
		Uppringt nummer	Visar faxjobbets telefonnummer i loggen.	
Aktivera logg för	Anger att MFP:n ska lagra de senaste	På*	MFP:n lagrar faxjobb.	
	taxjobben.	Av	MFP:n lagrar inte faxjobb.	
Aktivera logg för	Anger att MFP:n ska lagra de senaste	På*	MFP:n lagrar faxsamtal.	
taxsamtal	taxsamtalen.	Av	MFP:n lagrar inte faxsamtal.	

Högtalarinställningar

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskrivningar	
Högtalare	Anger hur länge högtalaren är på.	Alltid av	Högtalaren är avstängd.
		Alltid på	Högtalaren är på.
		På tills ansluten*	Högtalaren är på tills faxanslutningen är gjord.
Högtalarvolym	Anger volym.	Snart slut	Högtalarvolymen är låg.
		Hög*	Högtalarvolymen är hög.
Ringsignalvolym	Anger volymen för MFP:ns faxringsignal.	På*	Högtalaren är på.
		Av	Högtalaren är av.

Inställningar för ringsignal

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskrivningar		
Enkelringning Besvarar påringningar med en enstal		På*	Enkelringning är på.	
	ringsignal.		Enkelringning är av.	
Dubbelringning Besvarar påringningar med e	Besvarar påringningar med en dubbel	På*	Dubbel ringsignal är på.	
ringsignal.		Av	Dubbel ringsignal är av.	
Trippelringning	pelringning Besvarar påringningar med en		Tredubbel ringsignal är på.	
	tredubbel ringsignal.	Av	Tredubbel ringsignal är av.	

Faxserverinställning

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskrivnir	ngar
Format för mottagarinformation		fält för textinskrivning	Använd [#] för faxnumret. Exempel: [#]@fax.bolaget.se
Svarsadress		fält för textinskrivning	Fältet är obligatoriskt.
Ärende		fält för textinskrivning	
Meddelande		fält för textinskrivning	Textfältet är begränsat till 512 tecken.
Primär SMTP- gateway		textvärde	Länkar till en primär SMTP-gateway i e- postserverinställningen i Nätverk/portar .
Sekundär SMTP- gateway		textvärde	Länkar till en sekundär SMTP-gateway i e-postserverinställningen i Nätverk/portar .
Bildformat	Anger formatet på den fil som ska faxas.	PDF* TIFF	Portable Document Format (Acrobat-fil) Tagged Image File Format (grafikfil)
Innehåll	Anger typen av innehåll i faxjobbet.	Text*	Faxjobb som innehåller mest text eller linjemönster.
		Text/foto	Faxjobb som innehåller en blandning av text och bilder.
		Foto	Faxjobb som bara innehåller bilder.
Faxupplösning	Anger kvalitets i punkter per tum (dpi - Dots Per Inch). En högre upplösning ger bättre utskriftskvalitet men gör att det tar längre tid för faxet att skickas.	Standard Fin Superfin Ultrafin	Standard passar de flesta dokument. Använd Fin för dokument med liten text. Använd Superfin för dokument med små detaljer. Använd Ultrafin för dokument med grafik eller fotografier.
Mörkhet	Anger hur mörkt ett faxjobb ska vara.	1 - 9 (5*)	Värdet representeras i en grafik. Flytta asterisken fram och tillbaka på linjen genom att trycka på den högra eller vänstra bläddringsknappen . 1 är ställt vid - och 9 är vid +. Här visas 5 som aktuellt värde.
Riktning	Anger vilken riktning som text och grafik är tryckta på sidan som ska faxas.	Stående*	Text och grafik är parallell med kortsidan. Mer information om kortsidan finns i Dubbelsidig bindning på sidan 69 .
		Liggande	Text och grafik är parallell med långsidan. Mer information om långsidan finns i Dubbelsidig bindning på sidan 69.

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskrivnir	ngar
Originalstorlek:	Visar en lista på möjliga skanningsstorlekar där du väljer storleken på originaldokumentet som ska faxas.	Letter (8,5 x 11 tum)* Executive (7,25 x 10,5 tum) Legal (8,5 x 14 tum) A4 (210 x 297 mm)* A5 (148 x 210 mm) JIS B5 (182 x 257 mm) Folio (8,5 x 13 tum) Statement (5,5 x 8,5 tum) Blandat Letter/Legal	(* Avser en fabriksinställning för ett specifikt land eller region.) 8,5 tum fungerar för Blandat Letter/Legal.
Använd flersidiga TIFF-bilder	Anger att jobben är i flersidigt TIFF-format (Tagged Image File Format).	På*	Flersidiga TIFF-filer skapas. Aktivera alternativet genom att markera kryssrutan.
	Detta menyalternativ gäller för samtliga skanningsfunktioner.	Av	En TIFF-fil skapas för varje sida. Avaktivera alternativet genom att avmarkera kryssrutan.

E-postinställningar

Menyalternativ	Syfte	Värden och be	eskrivningar
E-postserverinställning		Se E-postserv	verinställning på sidan 30.
Format	Anger formatet på den fil som ska skannas.	PDF*	Portable Document Format (Acrobat- fil)
		TIFF	Tagged Image File Format (grafikfil)
		JPEG	Joint Photographic Experts Group (fotofil)
PDF-version	Anger versionen på Adobe Acrobat PDF-filen som skickas. Detta menyalternativ gäller för samtliga skanningsfunktioner.	1.2 1.3 1.4 1.5* 1.6	
Innehåll	Anger typen av innehåll i e-postmeddelandet.	Text	E-postjobb som innehåller mest text eller linjemönster.
		Text/foto*	E-postjobb som innehåller en blandning av text och bilder.
		Foto	E-postjobb som bara innehåller bilder.
Färg	Anger om färgbilder i e-	Grå*	Skickar inte en färgbild i e-postjobbet.
	de uppfattas som bilder i gråskala.	Färg	Skickar e-postjobbet med en bifogad färgbild.
Upplösning	Anger e-postmeddelandets upplösning i punkter per tum (dpi - Dots Per Inch). Upplösning begränsas av värdet i menyalternativet Färg. Om värdet är Färg och Upplösning är 400 eller 600 dpi tillåts konfigureringen, men används inte i det normala arbetsflödet. Alltså är kombinationen ogiltig. Upplösningen reduceras till 300 dpi.	75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	75 - 600 dpi är tillgängliga för Grå. 75 - 300 är tillgängliga för Färg. Se Färg , anvisad tidigare.
Mörkhet	Visar mörkheten på ett e-postjobb som en grafisk representation av en sida där ett fyllningsmönster visar mörkhetsnivåer från ljust (1) till mörkt (9).	1 - 9 (5*)	Anger hur mörkt ett e-postjobb ska vara. Värdet representeras grafiskt. Flytta asterisken fram och tillbaka på linjen genom att trycka på den högra eller vänstra bläddringsknappen . 1 är ställt vid - och 9 är vid +. Här visas 5 som aktuellt värde.

Menyalternativ	Syfte	Värden och be	eskrivningar
Riktning	Anger standardriktningen för dokumentet som ska skickas i skanningsjobbet.	Stående*	Skickar originaldokumentet i stående riktning för skanningsjobbet, dvs. att text och bilder är parallella med kortsidan. Mer information om kortsidan finns i Dubbelsidig bindning på sidan 69 .
		Liggande	Skickar originaldokumentet i liggande riktning för skanningsjobbet, dvs. text och bilder är parallella med långsidan. Mer information om långsidan finns i Dubbelsidig bindning på sidan 69 .
Originalstorlek:	Visar en lista på möjliga skanningsstorlekar där man ska välja storleken på originaldokumentet som ska skannas.	Letter (8,5 x 11 tum)* Executive (7,25 x 10,5 tum) Legal (8,5 x 14 tum) A4 (210 x 297 mm)* A5 (148 x 210 mm) JIS B5 (182 x 257 mm) Folio (8,5 x 13 tum) Statement (5,5 x 8,5 tum) 3 x 5 tum 4 x 6 tum	(* Avser en fabriksinställning för ett specifikt land eller region.)
		Blandat Letter/Legal	
JPEG-kvalitet på foto	Anger kvaliteten på fotot i en JPEG-bild i relation till filstorlek och bildkvalitet. Detta menyalternativ gäller för samtliga skanningsfunktioner.	5 - 90 (50 %*)	En inställning på 5 ger en mindre filstorlek, men bildkvaliteten blir sämre. En inställning på 90 ger bästa möjliga bildkvalitet, men filstorleken blir väldigt stor.
JPEG-kvalitet	Anger kvaliteten på text eller text/foto i en JPEG-bild i relation till filstorlek och bildkvalitet. Detta menyalternativ gäller text, text/foto samt alla skanningsfunktioner.	5 - 90 (75 %*)	En inställning på 5 ger en mindre filstorlek, men bildkvaliteten blir sämre. En inställning på 90 ger bästa möjliga bildkvalitet, men filstorleken blir väldigt stor.
E-postbilder skickas som		Bilaga* Webblänk	
Använd flersidiga TIFF-bilder	Välj mellan ensidiga och flersidiga TIFF-filer. Om ett flersidigt skanningsjobb ska e-postas kan antingen en TIFF-fil med samtliga sidor	På*	Flersidiga TIFF-filer skapas. Markera kryssrutan så aktiveras alternativet.
	skapas eller så skapas flera TIFF-filer med en sida för jobbet i varje fil. Detta menyalternativ gäller för samtliga skanningsfunktioner.	Av	Enskilda TIFF-filer skapas för varje sida. Avmarkera kryssrutan så avaktiveras alternativet.

Menyalternativ	Syfte	Värden och be	eskrivningar
Överföringslogg	Anger när överföringsloggen skrivs ut. Loggsidan bekräftar att	Skriv ut logg*	Överföringsloggen för e-post skrivs alltid ut.
	e-postmeddelandena skickades framgångsrikt.	Skriv inte ut logg	Överföringsloggen för e-post skrivs inte ut.
		Skriv endast ut vid fel	Överföringsloggen för e-post skrivs bara ut när ett fel uppstår.
Logga papperskälla	Anger vilken papperskälla som ska användas för MFP:ns utskrift av loggar	Magasin 1*	Magasin 1 (standardmagasinet) är den inställda papperskällan.
	Kuvert gäller inte. Obs! Detta menyalternativ gäller för	Manuell matare	Universalarkmataren är den inställda papperskällan.
	samtliga skanningsfunktioner.	Magasin <x> (om ett eller flera tillvalsfack har installerats)</x>	x är ett av magasinen Magasin 2 - Magasin 5. Magasin 2 - Magasin 5 visas bara som alternativ om motsvarande tillvalsfack har installerats. Exempel: Om bara två tillvalsfack finns installerade visas Magasin 2 och Magasin 3 som alternativ.
			Endast ett magasin är den angivna materialkällan för utskrift.
E-postbitdjup	Aktiverar Blandat läge för att få mindre filstorlekar genom att 1-bits-bilder används när Färg är avaktiverad.	1 bit* 8 bitar	
Tillåt spara som genväg	Låter e-postadresser sparas som genvägar.	På Av*	När inställningen är Nej syns inte knappen Spara som genväg på e-postdestinationsskärmen.
Bakgrundsborttagning	Justerar hur mycket av bakgrunden som syns på en kopia.	-4 till +4 (0*)	-4 betyder att Bakgrundsborttagning är avaktiverad.
			+4 betyder maximal Bakgrundsborttagning.
Kontrast	Anger den kontrast som används för e-post. Standardvärdet beror på menyalternativet Innehåll. Om menyalternativet Innehåll återställs till standardvärdet återställs även inställningen för Kontrast.	0 - 5 Bäst för innehåll*	Bäst för innehåll har också ett standardvärde eftersom värdet beror på menyinställningen Innehåll. Mer information finns i Innehåll . Om Innehåll är ställt till endast text är kontrastens standardvärde 5. För allt annat än endast text är standardvärdet 0.
			Om inställningen för Innehåll återställs, återställs även inställningen för Bäst för innehåll.
Skuggdetaljer	Justerar hur mycket skuggdetalj som syns på en kopia.	-4 till +4 (0*)	-4 bevarar så litet skuggdetalj som möjligt. +4 bevarar så mycket skuggdetalj som möjligt.
Skanna kant till kant	Anger om originaldokumentet ska skannas från kant till kant innan e-postmeddelandet sänds.	Av* På	

FTP-inställningar

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskri	ivningar
Format		PDF* TIFF JPEG	Portable Document Format (Acrobat-fil) Tagged Image File Format (grafikfil) Joint Photographic Experts Group (fotofil)
PDF-version	Anger versionen på Adobe Acrobat PDF-filen som skickas. Detta menyalternativ gäller för samtliga skanningsfunktioner.	1.2 1.3 1.4 1.5* 1.6	
Innehåll	Anger typen av innehåll i FTP- jobbet.	Text	FTP-jobb som innehåller mest text eller linjemönster.
		Text/foto*	FTP-jobb som innehåller en blandning av text och bilder.
		Foto	FTP-jobb som bara innehåller bilder.
Färg	Anger om färgbilder i FTP-jobbet	Grå*	Skickar inte en färgbild i FTP-jobbet.
	kanns igen eller om de uppfattas som bilder i gråskala.	Färg	Skickar FTP-jobbet med en bifogad färgbild.
Upplösning	Anger upplösningen för FTP-jobbet i punkt per tum (dpi - Dots Per Inch). Upplösning begränsas av värdet satt i menyalternativet Färg. Om värdet är Färg och Upplösning är 400 eller 600 dpi tillåts konfigureringen, men används inte i det normala arbetsflödet. Alltså är kombinationen ogiltig. Upplösningen reduceras till 300 dpi.	75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	75 - 600 dpi är tillgängliga för Grå. 75 - 300 är tillgängliga för Färg. Se Färg ovan.
Mörkhet	Visar mörkheten på FTP-jobb som en grafisk representation av en sida där ett fyllningsmönster visar mörkhetsnivåer från ljust (1) till mörkt (9).	1 - 9 (5*)	Anger hur mörkt ett FTP-jobb ska vara. Värdet representeras grafiskt. Flytta asterisken fram och tillbaka på linjen genom att trycka på den högra eller vänstra bläddringsknappen . 1 är ställt vid - och 9 är vid +. Här visas 5 som aktuellt värde.
Riktning	Anger standardriktningen för dokumentet som ska skickas i FTP- jobbet.	Stående*	Skickar originaldokumentet i stående riktning för FTP-jobbet, dvs. text och bilder är parallella med kortsidan. Mer information om kortsidan finns i Dubbelsidig bindning på sidan 69 .
		Liggande	Skickar originaldokumentet i liggande riktning för FTP-jobbet, dvs. text och bilder är parallella med långsidan. Mer information om långsidan finns i Dubbelsidig bindning på sidan 69 .

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskri	vningar
Originalstorlek:	Visar en lista på möjliga skanningsstorlekar där du väljer storleken på originaldokumentet som ska skannas.	Letter (8,5 x 11 tum)* Executive (7,25 x 10,5 tum) Legal (8,5 x 14 tum) A4 (210 x 297 mm)* A5 (148 x 210 mm) JIS B5 (182 x 257 mm) Folio (8,5 x 13 tum) Statement (5,5 x 8,5 tum) 3 x 5 tum 4 x 6 tum Visitkort Blandat Letter/ Legal	(* Avser en fabriksinställning för ett specifikt land eller region.)
JPEG-kvalitet på foto	Anger kvaliteten på fotot i en JPEG- bild i relation till filstorlek och bildkvalitet. Detta menyalternativ gäller för samtliga skanningsfunktioner.	5 - 90 (50 %*)	En inställning på 5 ger en mindre filstorlek, men bildkvaliteten blir sämre. En inställning på 90 ger bästa möjliga bildkvalitet, men filstorleken blir väldigt stor.
JPEG-kvalitet	Sätter kvaliteten på text eller text/ foto i en JPEG-bild i relation till filstorlek och bildkvalitet. Detta menyalternativ gäller text, text/ foto samt alla skanningsfunktioner.	5 - 90 (75 %*)	En inställning på 5 ger en mindre filstorlek, men bildkvaliteten blir sämre. En inställning på 90 ger bästa möjliga bildkvalitet, men filstorleken blir väldigt stor.
Använd flersidiga TIFF-bilder	Välj mellan ensidiga och flersidiga TIFF-filer. Om ett flersidigt skanningsjobb ska skickas med FTP kan antingen en TIFF-fil med	På*	Flersidiga TIFF-filer skapas. Markera kryssrutan så aktiveras alternativet.
samtliga sidor skapas eller så skapas flera TIFF-filer med en sida för jobbet i varje fil. Detta menyalternativ gäller för samtliga skanningsfunktioner.	Av	Enskilda TIFF-filer skapas för varje sida. Avaktivera alternativet genom att avmarkera kryssrutan.	
Överföringslogg	Anger när överföringsloggen	Skriv ut logg*	Överföringsloggen för FTP skrivs alltid ut.
	Loggsidan bekräftar att filerna har	Skriv inte ut logg	Överföringsloggen för FTP skrivs inte ut.
	skickats.	Skriv endast ut vid fel	Överföringsloggen för FTP skrivs bara ut när ett fel uppstår.

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskri	vningar
Logga papperskälla	Anger vilken papperskälla som ska användas för MFP:ns utskrift av	Magasin 1*	Magasin 1 (standardmagasinet) är den inställda papperskällan.
	FTP. Kuvert gäller inte.	Manuell matare	Universalarkmataren är den inställda papperskällan.
	samtliga skanningsfunktioner.	Magasin <x> (om ett eller flera tillvalsfack har installerats)</x>	x är ett av magasinen Magasin 2 - Magasin 5. Magasin 2 - Magasin 5 visas bara som alternativ om motsvarande tillvalsfack har installerats. Exempel: Om bara två tillvalsfack finns installerade visas Magasin 2 och Magasin 3 som alternativ.
			Endast ett magasin är den angivna materialkällan för utskrift.
FTP, bitdjup	Aktiverar läget text/foto för att få mindre filstorlekar genom att 1-bits- bilder används när Färg är avaktiverad.	1 bit* 8 bitar	
Basfilnamn		textinskrivning	Standardvärdet är följande ord: bild Obs! Basfilnamnet kan omfatta högst 53 tecken. Följande tecken och symboler kan inte användas: * - asterisk : - kolon ? - frågetecken < - mindre än > - större än - vertikalt streck En tidstämpel läggs till på slutet av basfilnamnet.
Tillåt spara som genväg	Låter FTP-adresser sparas som genvägar.	Ja* Nej	När inställningen är Nej syns inte knappen Spara som genväg på FTP- destinationsskärmen.
Bakgrundsbortta gning	Justerar hur mycket av bakgrunden som syns på en kopia.	-4 till +4 (0*)	 -4 betyder att Bakgrundsborttagning är avaktiverad. +4 betyder maximal Bakgrundsborttagning.
Kontrast	Anger kontrasten på ett FTP-jobb. Standardvärdet beror på menyalternativet Innehåll. Om menyalternativet Innehåll återställs till standardvärdet återställs även inställningen för Kontrast.	0 - 5 Bäst för innehåll*	Bäst för innehåll har också ett standardvärde eftersom värdet beror på menyinställningen Innehåll. Mer information finns i Innehåll . Om Innehåll är ställt till endast text är kontrastens standardvärde 5. För allt annat än endast text är standardvärdet 0. Om inställningen för Innehåll återställs, återställs även inställningen för Bäst för innehåll.
Skuggdetaljer	Justerar hur mycket skuggdetalj som syns på en kopia.	-4 till +4 (0*)	 -4 bevarar så litet skuggdetalj som möjligt. +4 bevarar så mycket skuggdetalj som möjligt.
Skanna kant till kant	Anger om originaldokumentet ska skannas från kant till kant innan FTP-jobbet sänds.	Av* På	

Skanna till USB-inställningar

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskr	ivningar
Format		PDF* JPEG TIFF	Portable Document Format (Acrobat-fil) Joint Photographic Experts Group (fotofil) Tagged Image File Format (grafikfil)
PDF-version	Anger versionen på Adobe Acrobat PDF-filen som skickas. Detta menyalternativ gäller för samtliga skanningsfunktioner.	1.2 1.3 1.4 1.5* 1.6	
Innehåll	Anger typen av innehåll i jobbet som ska skannas till USB.	Text	Jobbet som skannas till USB innehåller mest text eller linjemönster.
		Text/foto*	Jobbet som skannas till USB innehåller en blandning av text och bilder.
		Foto	Jobbet som skannas till USB innehåller bara bilder.
Färg	Anger om färgbilder i skanningsjobbet ses som färgbilder	Grå*	Skickar inte en färgbild i jobbet som skannas till USB.
	eller i graskala.	Färg	Skickar jobbet som skannas till USB med färgbild bifogad.
Upplösning	Anger upplösningen för skanningsjobbet i dpi (Dots Per Inch, punkter per tum). Upplösning begränsas av värdet i menyalternativet Färg. Om vårdet är Färg och Upplösning är 400 eller 600 dpi tillåts konfigureringen, men används inte i det normala arbetsflödet. Alltså är kombinationen ogiltig. Upplösningen reduceras till 300 dpi.	75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	75 - 600 dpi är tillgängliga för Grå. 75 - 300 är tillgängliga för Fårg. Se Färg , anvisad tidigare.
Mörkhet	Anger mörkheten på skanningsjobb som en grafisk representation av en sida där ett fyllningsmönster visar mörkhetsnivåer från ljust (1) till mörkt (9).	1 - 9 (5*)	Anger mörkheten för skanningsjobb till USB. Värdet representeras i en grafik. Flytta asterisken fram och tillbaka på linjen genom att trycka på den högra eller vänstra bläddringsknappen. 1 är ställt vid - och 9 är vid +. Här visas 5 som aktuellt värde.
Riktning	Anger standardriktningen för det dokument som ska skickas i skanningsjobbet.	Stående*	Skickar originaldokumentet i stående riktning för skanningsjobb till USB, dvs. text och bilder är parallella med kortsidan. Mer information om kortsidan finns i Dubbelsidig bindning på sidan 69 .
		Liggande	Skickar originaldokumentet i liggande riktning för skanningsjobb till USB, dvs. text och bilder är parallella med långsidan. Mer information om långsidan finns i Dubbelsidig bindning på sidan 69 .

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskri	ivningar
Originalstorlek:	Visar en lista på möjliga skanningsstorlekar där du väljer storleken på originaldokumentet som ska skannas.	Letter (8,5 x 11 tum)* Legal (8,5 x 14 tum) Executive (7,25 x 10,5 tum) Folio (8,5 x 13 tum) Statement (5,5 x 8,5 tum) A4 (210 x 297 mm)* A5 (148 x 210 mm) JIS-B5 (182 x 257 mm) Blandat Letter/ Legal	(* Avser en fabriksinställning för ett specifikt land eller region.)
JPEG-kvalitet på foto JPEG-kvalitet	Sätter kvaliteten på fotot i en JPEG- bild i relation till filstorlek och bildkvalitet. Detta menyalternativ gäller för samtliga skanningsfunktioner. Sätter kvaliteten på text eller text/ foto i en JPEG-bild i relation till	5 - 90 (50 %*) 5 - 90 (75 %*)	En inställning på 5 ger en mindre filstorlek, men bildkvaliteten blir sämre. En inställning på 90 ger bästa möjliga bildkvalitet, men filstorleken blir väldigt stor. En inställning på 5 ger en mindre filstorlek, men bildkvaliteten blir sämre.
	filstorlek och bildkvalitet. Detta menyalternativ gäller text, text/foto samt alla skanningsfunktioner.		En inställning på 90 ger bästa möjliga bildkvalitet, men filstorleken blir väldigt stor.
Använd flersidiga TIFF-bilder	Välj mellan ensidiga och flersidiga TIFF-filer. Om ett flersidigt skanningsjobb ska skickas med FTP kan antingen en TIFF-fil med	På*	Flersidiga TIFF-filer skapas. Markera kryssrutan så aktiveras alternativet.
	samtliga sidor skapas eller så skapas flera TIFF-filer med en sida för jobbet i varje fil. Detta menyalternativ gäller för samtliga skanningsfunktioner.	Av	En TIFF-fil skapas för varje sida. Avaktivera alternativet genom att avmarkera kryssrutan.
Skanningens bitdjup	Aktiverar läget text/foto för att få mindre filstorlekar genom att 1-bits- bilder används när Färg är avaktiverad.	1 bit* 8 bitar	

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskri	ivningar
Basfilnamn		textinskrivning	Standardvärdet är följande ord: bild Obs! Basfilnamnet kan omfatta högst 53 tecken. Följande tecken och symboler kan inte användas: * - asterisk : - kolon ? - frågetecken < - mindre än > - större än - vertikalt streck En tidstämpel läggs till på slutet av basfilnamnet.
Bakgrundsbort- tagning	Justerar hur mycket av bakgrunden som syns på en kopia.	-4 till +4 (0*)	 -4 betyder att Bakgrundsborttagning är avaktiverad. +4 betyder maximal Bakgrundsborttagning.
Kontrast	Anger kontrasten på ett skanningsjobb. Standardvärdet beror på menyalternativet Innehåll. Om menyalternativet Innehåll återställs till standardvärdet återställs även inställningen för Kontrast.	0 - 5 Bäst för innehåll*	Bäst för innehåll har också ett standardvärde eftersom värdet beror på menyinställningen Innehåll. Mer information finns i Innehåll . Om Innehåll är ställt till endast text är kontrastens standardvärde 5. För allt annat än endast text är standardvärdet 0. Om inställningen för Innehåll återställs, återställs även inställningen för Bäst för innehåll.
Skuggdetaljer	Justerar hur mycket skuggdetalj som syns på en kopia.	-4 till +4 (0*)	 -4 bevarar så litet skuggdetalj som möjligt. +4 bevarar så mycket skuggdetalj som möjligt.
Skanna kant till kant	Anger om originaldokumentet ska skannas från kant till kant innan skanningsjobbet sänds.	Av* På	

Utskriftsinställningar

Utskriftsinställningarna består av följande menyer. Klicka på en av menyerna för mer information:

Efterbehandlingsmeny	PCL-emuleringsmeny
Kvalitetsmeny	PDF-meny
Verktygsmeny	HTML-meny
Inställningsmenyn	Bildmeny
PostScript-meny	

Efterbehandlingsmeny

Använd dessa menyalternativ till att ställa in standardinställningarna för alla jobb. Om du skriver ut från ett program kan programmets inställningar gå före standardinställningarna.

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskrivningar				
Dubbelsidig	Ange dubbelsidig utskrift (duplex) som standard för alla utskriftsjobb.	Av*	Skriver ut på utskriftsmaterialets ena sida.			
	Obs! Det här menyalternativet visas om en duplexenhet (tillval) finns installerad.	På	Skriver ut på utskriftsmaterialets båda sidor.			
Dubbelsidig bindning	Anger hur dubbelsidiga sidor ska bindas, samt utskriftsorienteringen på arkets baksida (jämna sidor) i förhållande till framsidan (udda sidor). Obs! Det här menyalternativet visas om en duplexenhet (tillval) finns installerad.	Långsida* Anger bindning längs I riktning och överkant fr visas bindning längs lå Bindning Baksida Baksida Kortsida Anger bindning längs kortsida Baksida Baksida Baksida Baksida Baksida Baksida Baksida Baksida Baksida Baksida	ångsidan (vänster kant för stående ör liggande riktning). På följande bild ingsidan för stående och liggande sidor. Baksida Bindning Nästa arks förstasida kortsidan (överkant för stående riktning ggande riktning). På följande bild visas an för stående och liggande sidor. Bindning			
		förstasida				
			Liggande			
Kopior	Anger det antal kopior som ska användas som standard i MFP.	1 - 999 (1*)	Värden som anges i programmet eller skrivardrivrutinen åsidosätter alltid de värden som anges på LCD-skärmen.			
Tomma sidor	Ange om tomma sidor som har genererats i programmet ska tas	Skriv inte ut*	Tomma sidor som har genererats i programmet skrivs inte ut.			
	meu i utskniten.	Skriv ut	Tomma sidor som har genererats i programmet skrivs ut.			

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskrivningar				
Sortering	Säkerställer att sidorna i ett utskriftsjobb matas ut i rätt ordning vid utskrift av flera kopior.	Av*	Skriver ut varje sida i ett utskriftsjobb det antal gånger som anges i menyalternativet Kopior. Om du t.ex. anger 2 kopior och skriver ut tre sidor, skriver skrivaren ut sida 1, sida 1, sida 2, sida 2, sida 3, sida 3.			
		På	Skriver ut hela utskriftsjobbet det antal gånger som anges i menyalternativet Kopior. Om du t.ex. anger 2 kopior och skriver ut tre sidor, skriver skrivaren ut sida 1, sida 2, sida 3, sida 1, sida 2, sida 3.			
Skiljeblad	Infogar tomma skiljeblad mellan	Ingen*	Infogar inga skiljeblad.			
	samma jobb eller mellan varje sida i ett jobb.	Mellan kopior	Infogar en tom sida mellan varje kopia av ett jobb. Om Sortering är Av infogas en tom sida mellan varje uppsättning utskrivna sidor (alla sidor 1, alla sidor 2 och så vidare). Om Sortering är På infogas en tom sida mellan varje sorterad kopia av jobbet.			
		Mellan jobb	Infogar en tom sida mellan jobb.			
		Mellan sidor	Infogar en tom sida mellan varje sida i ett jobb. Detta är användbart när du skriver ut på OH-film eller vill lägga in tomma sidor för anteckningar i ett dokument.			
Skiljebladskälla	Ange vilken källa som skiljebladen ska hämtas från.	Magasin <x> (Magasin 1*)</x>	Hämtar skiljeblad från det angivna magasinet.			
	Listan innehåller bara källor som har installerats.	Univ.matare	Hämtar skiljeblad från universalarkmataren. Obs! Konf.univ.matare måste ställas in på Kassett.			
		Kuvertmatare	Väljer ett kuvert som skiljeblad.			
Miniatyrlayout	Skriver ut flera sidbilder på samma	Av*	Skriver ut en sidbild per sida.			
	pappersark. Detta kallas aven för miniatyrer eller Pappersspar.	2 per sida	Skriver ut två sidbilder per sida.			
		3 per sida	Skriver ut tre sidbilder per sida.			
		4 per sida	Skriver ut fyra sidbilder per sida.			
		6 per sida	Skriver ut sex sidbilder per sida.			
		9 per sida	Skriver ut nio sidbilder per sida.			
		12 per sida	Skriver ut tolv sidbilder per sida.			
		16 per sida	Skriver ut sexton sidbilder per sida.			

Menyalternativ	Syfte				Värden och beskrivningar									
Miniatyrordning	Bestämmer sidornas position vid utskrift av Miniatyrlayout. Mer information finns i Miniatyrlayout på sidan 70 . Positionerna beror på antalet bilder					Horiso	Horisontellt*							
						Vertik	Vertikalt							
						Omvä	Omvänt horisontellt							
	och på om de har stående eller liggande orientering.					Omvä	Omvänt vertikalt							
	Om du t.ex. väljer miniatyrlayout med 4 per sida och stående riktning så varierar resultatet ber på vilket värde du väljer för Miniatyrordning.									beroende				
	Horisontell Vertil ordning ordni				kal ing	al Omvänd horiso ng ordning			Il Omvänd vertikal ordning					
		1	2		1	3		2	1		3	1		
		3	4		2	4		4	3		4	2		
Miniatyrorientering	ring Bestämmer orienteringen för ett ark med miniatyrer.				Auto*	Auto*			Stående eller liggande orientering väljs automatiskt i skrivaren.					
						Långs	Långsida			Anger långsidan på utskriftsmaterialet som sidans överkant (liggande). Mer information finns i Dubbelsidig bindning på sidan 69 .				
						Kortsi	Kortsida			Anger kortsidan på utskriftsmaterialet som sidans överkant (stående). Mer information finns i Dubbelsidig bindning på sidan 69 .				
Miniatyrkant	Skriver ut en kant runt varje sidbild vid utskrift av Miniatyrlayout.				Ingen	Ingen*			Skriver inte ut någon kant runt varje sidbild.					
						Heltäd	Heltäckande			Skriver ut en heldragen kant runt varje sidbild.				

Kvalitetsmeny

Använd de här menyalternativen till att ändra inställningar som påverkar utskriftskvalitet och sparar toner. Om du skriver ut från ett program kan programmets inställningar gå före standardinställningarna.

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskrivningar				
Upplösning	Anger utskriftens upplösning.	300 dpi 600 dpi* 1 200 dpi 1200 Image Q 2400 bild Q				
Tonersvärta	Används till att göra utskrifterna mörkare eller ljusare och sparar toner. En skala visas på LCD-skärmen på följande sätt. Ett vertikalt streck (1) visar det fabriksinställda värdet. Standardvärden markeras med en pil (V). Symbolen V flyttas i sidled på skalan med hjälp av vänster eller höger pilknapp. När standardvärdet 8 är väljs täcker V det vertikala strecket, så här:	1 - 10 (8*)	 Välj ett lägre värde för finare linjer, ljusare gråskalebilder och för att få en ljusare utskrift. Välj ett högre värde för fetare linjer eller mörkare gråskalebilder. Välj 10 för en mycket fet text. Välj ett värde lägre än 7 för att spara toner. 			
Ljusstyrka	Används till att justera gråvärdet för utskrivna bilder.	-6 to +6 (0*)	-6 är maximal minskning. +6 är maximal ökning.			
Kontrast	Används till att justera kontrasten på utskrivna bilder.	0 - 5 (0*)	0 är maximal minskning. 5 är maximal ökning.			
Verktygsmeny

Verktygsmenyn används till att skriva ut en rad olika listor över MFP:ns resurser, inställningar och utskriftsjobb. Med andra menyalternativ kan du konfigurera maskinvara för MFP:n och göra felsökningar.

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskrivning	jar
Originalvärden	MFP-enhetens inställningar återgår till de fabriksinställda standardvärdena. Detta menyalternativ finns även i Inställningsmenyn.	Återställ nu	 Alla menyinställningar återställs till originalvärden utom: Språk i display Alla inställningar i menyalternativen Fax, E-post och FTP, menyalternativen Parallell <x>, Seriell <x>, Standardnätverk och Nätverk <x>, och Standard USB och USB <x></x></x></x></x> Alla hämtade resurser (teckensnitt, makron, symboluppsättningar) i MFP:ns minne (RAM-minnet) raderas. (Resurser som lagrats i flashminnet påverkas inte.)
		Återställ inte*	De inställningar som användaren ställt in finns kvar.
Formatera flashminne	Formaterar flashminnet. Stäng inte av MFP:n när du formaterar flashminnet.	På	Tar bort data som lagrats i flashminnet och förbereder det på att ta emot nya resurser.
	Obs! Det här menyalternativet visas bara om ett felfritt flashminneskort, som inte är skriv- eller läs- och skrivskyddat, är installerat.	Av*	Avbryter uppmaningen att formatera flashminnet och låter de resurser som för närvarande finns lagrade där vara kvar.
Defragmentera flash	Återvinner lagringsutrymme som förloras när resurser raderas från flashminnet. Varning! Stäng inte av MFP:n när flashminnet formateras. Obs! Det här menyalternativet visas bara om ett felfritt flashminneskort, som inte är skriv- eller läs- och skrivskyddat, är installerat.	På	MFP:n överför alla resurser som lagrats i flashminnet till MFP- minnet och formaterar sedan flashminnet. När formateringen är klar läses resurserna in i flashminnet igen.
		Av*	MFP:n avbryter åtgärden att defragmentera flashminnet.
Aktivera hexspårning	Hjälper till att isolera orsaken till ett utskriftsproblem. Om du väljer Hexspårning skrivs alla data som skickas till MFP:n ut i hexadecimal- och teckenformat. Styrkoder körs inte.		Gå in i hexspårningsläge genom att trycka på Aktivera hexspårning . Avsluta hexspårningsläget, stäng av MFP, vänta 15 sekunder och sätt sedan på MFP:n igen.
Täckningsupp- skattning	Visar en uppskattning av den procentuella täckningen av cyan, magenta, gult och svart på en sida	Av*	Den procentuella täckningen skrivs inte ut.
	magenta, gult och svart på en sida. Uppskattningen skrivs ut på en skiljesida.	På	Skriver ut den uppskattade procentuella täckningen för varje färg på sidan.

Inställningsmenyn

Med Inställningsmenyn konfigurerar du olika MFP-funktioner.

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskrivningar	
Skrivarspråk	Anger det standardskrivarspråk som ska användas när datorn sänder data till MFP. Obs! Genom att ställa in ett skrivarspråk som standard hindrar du inte programmet från att skicka utskriftsjobb som använder det andra språket.	PCL-emulering* PS-emulering	PCL-emulering - använder en PCL-tolk för inkommande värdkommunikation. PostScript-emulering - använder en PS-tolk för inkommande värdkommunikation.
Spara resurser	Anger vad MFP:n ska göra med resurser som hämtats, t.ex. teckensnitt och makron lagrade i RAM-minnet, om MFP:n tar emot ett jobb som kräver mer minne än vad som finns tillgängligt.	Av*	MFP:n behåller bara de hämtade resurserna tills minnet behövs. Skrivaren tar sedan bort resurserna som lagrats för det ej aktiva skrivarspråket.
	Om du sätter Spara resurser till På kommer MFP:n att återställas och LCD-skärmen går tillbaka till huvudmenyn.	På	MFP:n behåller alla hämtade resurser för alla skrivarspråk när skrivarspråket byts ut och MFP:n återställs. Får MFP:n slut på minne visas 38 Minnet är fullt.
Hämta till	Anger lagringsposition för hämtade resurser. Hämtade resurser lagras permanent i flashminnet hellre än det temporära	RAM-minne*	Alla hämtade resurser lagras automatiskt i skrivarminnet (RAM- minnet).
	RAM-minnet. Resurserna finns kvar i flashminnet även om MFP:n stängs av.	Flash	Alla hämtade resurser lagras automatiskt i flashminnet. Obs! Flash visas som ett menyalternativ om ett formaterat, felfritt flashminneskort finns installerat som inte är läs- eller skrivskyddat med lösenord.
Utskriftsområde	Modifierar det utskriftsområde som det logiskt och fysiskt går att skriva ut på.	Normal* Anpassa sida Helsida	Obs! Inställningen Helsida påverkar bara sidor som skrivs ut med PCL 5- emulering. Inställningen påverkar inte sidor som skrivs ut med PCL XL- eller PostScript-emulering. Om du försöker skriva ut data på en yta som har definierats som oskrivbar med inställningen Normal, kommer bilden att beskäras enligt de gränser som definieras av inställningen.

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskrivningar	
Originalvärden	Skrivarinställningarna återgår till de fabriksinställda standardvärdena.	Återställ nu	 Alla menyinställningar återställs till originalvärden utom: Språk i display Alla inställningar i menyalternativen Parallell <x>, Seriell <x>, Standardnätverk och Nätverk <x>, och Standard USB och USB <x></x></x></x></x> Alla hämtade resurser (teckensnitt, makron, symboluppsättningar) raderas i skrivarminnet (RAM-minne). (Resurser som lagrats i flashminnet påverkas inte.)
		Återställ inte*	De inställningar som användaren ställt in finns kvar.

PostScript-meny

Använd de här menyalternativen till att ändra skrivarinställningar som påverkar jobb som skrivs ut med skrivarspråket PostScript. Om du skriver ut från ett program kan programmets inställningar gå före standardinställningarna.

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskrivning	ar
Skriv ut PS-fel	Skriver ut en sida som definierar PostScript-emuleringsfel när ett fel uppstår.	Av*	Avbryter utskriftsjobbet utan att skriva ut något felmeddelande.
		På	Skriver ut ett felmeddelande innan jobbet avbryts.
TeckensnittsprioritetFastställer sökordningen för teckensnitt.Obs!Teckensnittsprioritet visas endast när ett formaterat flashminne har installerats. Flashminnet får inte vara defekt eller läs- eller skrivskyddad och Buffertstorlek får inte ha värdet 100 %.	Fastställer sökordningen för teckensnitt. Obs! Teckensnittsprioritet visas endast när ett formaterat flashminne har installerats.	Inbyggd*	MFP:n söker igenom skrivarminnet efter det efterfrågade typsnittet innan den söker igenom flashminnet.
	Flash/disk	MFP:n söker igenom flashminnet efter det efterfrågade teckensnittet innan den söker i skrivarminnet.	

PCL-emuleringsmeny

Använd de här menyalternativen till att ändra skrivarinställningar som påverkar jobb som skrivs ut med skrivarspråket PCLemulering. Om du skriver ut från ett program kan programmets inställningar gå före standardinställningarna.

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskrivningar	
Teckensnittskälla	Avgör vilken teckensnittsuppsättning som visas i menyalternativet Teckensnitt.	Inbyggd*	Visar alla teckensnitt som finns i MFP:ns RAM-minne vid leverans från fabriken.
		Flash	Visar alla teckensnitt som lagrats i flashminnet.
		Hämta	Visar alla teckensnitt som hämtats till skrivarens RAM-minne.
		Alla	Visar alla teckensnitt som MFP:n har tillgång till från alla källor.
Teckensnitt	Identifierar ett särskilt teckensnitt i en angiven teckensnittskälla.	R0 Courier*	Teckensnittsnamn och teckensnitts- ID för alla teckensnitt visas för den valda teckensnittskällan. Förkortningarna för teckensnittskälla är R för inbyggt (resident), F för flashminne och D för hämtat.
Symboluppsättning	Fastställer symboluppsättningen	10U PC-8 (USA)*	En symboluppsättning består av en
	för ett angivet teckensnittsnamn.	(landsspecifika originalvärden)	uppsättning alfabetiska och numeriska tecken, skiljetecken och specialsymboler som används när
		12U PC-850 (utanför USA)*	man skriver ut med ett visst teckensnitt. Bara de symboluppsättninger som hanteras
		(landsspecifika originalvärden)	av valt teckensnittsnamn visas.

Använda MFP:ns menyer

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskrivningar		
PCL-emuleringsin- ställningar	Ändrar punktstorlek för skalbara typografiska teckensnitt.	Punktstorlek 1,00 - 1008,00 (12*)	Punktstorlek avser höjden på tecknen. En punkt är ungefär lika med 0,3 mm. Punktstorlekar från 1 till 1 008 kan väljas i steg om 0,25 punkter.	
			typografiska teckensnitt.	
	Anger breddsteg för skalbara teckensnitt med fast bredd.	Breddsteg 0,08 - 100,00 (10*)	Med breddsteg avses antalet fasta tecken som upptar en tum i sidled. Breddsteg från 0,08 till 100 tecken per tum (characters per inch, cpi) kan väljas i steg om 0,01 cpi. Breddsteg för ej skalbara teckensnitt med fast bredd visas, men går inte att ändra på.	
			Obs! Breddsteg visas bara för teckensnitt med fast bredd.	
	Avgör i vilken riktning text och bilder ska skrivas ut på sidan.	Riktning Stående*	Stående skriver ut text och bilder parallellt med papperets kortsida.	
		Liggande	Liggande skriver ut text och bilder parallellt med papperets långsida.	
			Se Dubbelsidig bindning på sidan 69 för mer information om kort- och långsida.	
	Avgör hur många rader som ska skrivas ut per sida.	Rader per sida 1 - 255 60* (USA) 64* (utanför USA)	MFP:n ställer in avståndet mellan raderna enligt inställningarna i menyalternativen Rader per sida, Pappersstorlek och Riktning. Välj rätt Pappersstorlek och Riktning innan du ändrar Rader per sida.	
	Anger bredd för den logiska sidan för A4-papper.	A4-bredd 198 mm* 203 mm	Obs! Inställningen 203 mm gör bredden på den logiska sidan stor nog att rymma 80 tecken med breddsteget 10.	
	Avgör om MFP:n ska göra en automatisk vagnretur (CR - Carriage Return) efter styrkommandot för radmatning (LF - Line Feed).	Auto CR efter LF Av* På	Av - MFP:n gör inte någon automatisk vagnretur efter styrkommandot för radmatning. På - MFP:n gör en automatisk vagnretur efter styrkommandot för radmatning.	
	Avgör om skrivaren ska göra en automatisk radmatning efter styrkommandot för vagnretur.	Auto LF efter CR Av* På	Av - MFP:n gör inte någon automatisk radmatning efter styrkommandot för vagnretur. På - MFP:n gör en automatisk radmatning efter styrkommandot för vagnretur.	

Använda MFP:ns menyer

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskrivnir	ngar
Omnumrera magasin	Dmnumrera Ställer in MFP:n så den fungerar nagasin med skrivardrivrutiner och program som använder andra källinställningar för källorna: magasin, universalarkmataren och öppningen för manuell matning. Obs! Mer information om hur man anger källnummer finns i <i>Technical</i> Reference (endast på engelska).	Tilldela univ.arkmatare Av* Ingen 0 - 199	 Av - MFP:n använder källor enligt originalvärdena. Ingen - Källan ignorerar kommandot om att välja pappersmatning. Ingen visas bara om det är den nuvarande standardinställningen. Ingen måste väljas av PCL-tolken. 0 - 199 ÷ Ange ett numeriskt värde om du ska tilldela ett anpassat värde för en materialkälla.
		Tilldela magasin [x] Av* Ingen 0 - 199	 Av - MFP:n använder källor enligt originalvärdena. Ingen - Källan ignorerar kommandot om att välja pappersmatning. Ingen visas bara om det är den nuvarande standardinställningen. Ingen måste väljas av PCL-tolken. 0 - 199 ÷ Ange ett numeriskt värde om du ska tilldela ett anpassat värde för en materialkälla.
		Ange kuv.matare Av* Ingen 0 - 199	 Av - MFP:n använder källor enligt originalvärdena. Ingen - Källan ignorerar kommandot om att välja pappersmatning. Ingen visas bara om det är den nuvarande standardinställningen. Ingen måste väljas av PCL-tolken. 0 - 199 ÷ Ange ett numeriskt värde om du ska tilldela ett anpassat värde för en materialkälla.
		Tilldela man. papper Av* Ingen 0 - 199	 Av - MFP:n använder källor enligt originalvärdena. Ingen - Källan ignorerar kommandot om att välja pappersmatning. Ingen visas bara om det är den nuvarande standardinställningen. Ingen måste väljas av PCL-tolken. 0 - 199 ÷ Ange ett numeriskt värde om du ska tilldela ett anpassat värde för en materialkälla.
	Tilldela man. kuvertmatning Av* Ingen 0 - 199	 Av - MFP:n använder källor enligt originalvärdena. Ingen - Källan ignorerar kommandot om att välja pappersmatning. Ingen visas bara om det är den nuvarande standardinställningen. Ingen måste väljas av PCL-tolken. 0 - 199 ÷ Ange ett numeriskt värde om du ska tilldela ett anpassat värde för en materialkälla. 	

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskrivningar	
Omnumrera magasin (fortsättning)		Visa orig.värden	Visar vilka fabriksinställningar som har tilldelats som standard för respektive materialkälla. Exempel:
			Univ.mat.stand = 8
			Mag.1 standard = 1
			Mag.2 standard = 4
			Mag.3 standard = 5
			Mag.4 stand.=20
			Mag.5 stand.=21
			Kuvertstandard = 6
			Man. papper, std = 2
			Man.kuv.stand. = 3
			Menyalternativet visas endast i informationssyfte. Inget alternativ i listan kan väljas.
			Alla möjliga alternativ visas, även om de inte är installerade.
		Återställ original På Av	Återställ alla inställningar för materialkällor till de fabriksinställda originalvärdena genom att välja På .

PDF-meny

Använd de här menyalternativen till att ändra skrivarinställningar som påverkar PDF-jobb.

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskrivningar	
Anpassa	Sidinnehållet skalas till att passa den valda utskriftsmaterialstorleken.	På Av*	Ja - Sidan skalas till att passa den valda mediestorleken. Nej - Sidan skalas inte. Utskriven text eller grafik beskärs om de är större än det valda utskriftsmaterialet.
Anteckningar	Anger om anteckningar ska skrivas ut i PDF-filen.	Skriv inte ut* Skriv ut	Skriv inte ut - PDF-anteckningar skrivs inte ut. Skriv ut - PDF-anteckningar skrivs ut.

HTML-meny

De här menyalternativen används till att ändra skrivarens HTML-inställningar.

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskrivningar		
Teckensnitt	Anger standardteckensnitt för HTML-dokument. Obs! Times används i HTML- dokument som inget teckensnitt angetts för.	Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text	Intl CG Times Intl Courier Intl Univers Joanna MT Letter Gothic Lubalin Graph Marigold MonaLisa Recut Monaco New CenturySbk New York Optima Oxford Palatino StempelGaramnd Taffy Times TimesNewRoman Univers Zapf Chancery	
Teckenstorlek	Anger standardteckenstorlek för HTML-dokument.	1 - 255 pt (12 pt*)	Välj punktstorlekar från 1 till 255 punkter i steg om 1 punkt.	
Skala	Skalar standardteckensnitt för HTML-dokument.	1 - 400 % (100 %*)	Välj skalstorlekar från 1 till 400 % i steg om 1 %.	
Riktning	Anger sidriktning för HTML- dokument.	Stående* Liggande	Stående - Skriver ut text och bilder parallellt med papperets kortsida. Liggande* - Skriver ut text och bilder parallellt med papperets långsida. Se Dubbelsidig bindning på sidan 69 för mer information om kort- och långsida.	
Marginalstorlek	Anger sidmarginal för HTML- dokument.	8 - 255 mm (19 mm*)	Anger marginalen från 8 till 255 mm i steg om 1 mm.	
Bakgrunder	Anger om bakgrunder ska skrivas ut i HTML-dokument.	Skriv ut* Skriv inte ut	Skriv ut - Skriver ut HTML-bakgrunder. Skriv inte ut - Skriver inte ut HTML- bakgrunder.	

Bildmeny

De här menyalternativen används till att ändra format eller riktning på en utskriven bild eller till att invertera en bild.

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskrivningar	
Autoanpassa	Väljer optimal utskriftsmaterialstorlek, skalstorlek och riktning.	På* Av	Obs! Alternativet På åsidosätter skalningsinställningen och kan åsidosätta riktningsinställningen för vissa bilder.
Invertera	Inverterar svartvita tvåtonsbilder.	På Av*	Obs! Gäller inte GIF eller JPEG.

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskrivningar		
Skalning	Skalar bilden till att passa utskriftsmaterialstorleken.	Ankare överst vänster Bästa passning* Ankare i mitten Anpassa höjd/bredd Anpassa höjd Anpassa bredd	Obs! När Autoanpassa är inställt på På, ställs Skalning automatiskt in på Bästa passning.	
Riktning	Anger bildriktning.	Stående* Liggande Omv. stående Omv. liggande	Stående - Skriver ut text och bilder parallellt med papperets kortsida. Liggande* - Skriver ut text och bilder parallellt med papperets långsida. Omvänt stående - Skriver ut den stående bilden roterat 180 grader. Omvänt liggande - Skriver ut den liggande bilden roterat 180 grader. Se Dubbelsidig bindning på sidan 69 för mer information om kort- och långsida.	

Säkerhet

De här menyalternativen används till att ange säkerhetsnivåer för enskilda utskriftsjobb där PIN-kod krävs och till att säkra inställningar.

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskrivningar	
Autentiseringsmetod		Autentisering avaktiverad* Internt NTLM Kerberos 5 LDAP LDAP + GSSAPI	Om Autentisering avaktiverad är valt, kommer inställningar gällande användar-ID eller lösenord för Funktionsbehörighet att ignoreras. Mer information finns i Funktionsbehörighet . Obs! För LDAP och LDAP + GSSAPI används MFP:ns inbäddade webbskrivarserver (EWS).
Automatisk "Logga ut"-fördröjning	Anger en fördröjning i sekunder för huvudmenyn innan en autentiserad användare automatiskt loggas ut.	1 - 60 (3*)	
Portintervall för skanning till dator	Detta menyalternativ används av supportpersonal som har en brandvägg som stänger portarna mellan MFP:n och dess användare.	textinskrivning	Giltig inskrivning är två numeriska värden separerade med ett kolon. Standardvärdet är ett tomt textfält.

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskrivningar	
Funktionsbehörighet		Menyer Aktiverad* Avaktiverad	Om Avaktiverad väljs och anges som standardvärde kommer åtkomst till allt från menyknappen att avaktiveras.
		Kopieringsbehörighet Ingen autentisering krävs* Kräv endast användar-ID Kräv användar-ID och lösenord Funktionen avaktiverad	Om Funktionen avaktiverad väljs kommer menyalternativet inte att visas på LCD-skärmen. Mer information finns i Meddelanden om avaktiverade överföringsfunktioner.
		Faxbehörighet Ingen autentisering krävs* Kräv endast användar-ID Kräv användar-ID och lösenord Funktionen avaktiverad	Om Funktionen avaktiverad väljs kommer menyalternativet inte att visas på LCD-skärmen. Mer information finns i Meddelanden om avaktiverade överföringsfunk- tioner.
		E-postbehörighet Ingen autentisering krävs* Kräv endast användar-ID Kräv användar-ID och lösenord Funktionen avaktiverad	Om Funktionen avaktiverad väljs kommer menyalternativet inte att visas på LCD-skärmen. Mer information finns i Meddelanden om avaktiverade överföringsfunk- tioner .
		FTP-behörighet Ingen autentisering krävs* Kräv endast användar-ID Kräv användar-ID och lösenord Funktionen avaktiverad	Med det här menyalternativet kontrolleras åtkomst till funktionen Skanna till FTP. Om Funktionen avaktiverad väljs kommer menyalternativet inte att visas på LCD-skärmen. Mer information finns i Meddelanden om avaktiverade överföringsfunk- tioner .
		Behörighet till lagrade jobb Ingen autentisering krävs* Kräv endast användar-ID Kräv användar-ID och lösenord Funktionen avaktiverad	Om Funktionen avaktiverad väljs kommer menyalternativet inte att visas på LCD-skärmen. Mer information finns i Meddelanden om avaktiverade överföringsfunk- tioner .

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskrivningar	
Funktionsbehörighet (fortsättning)	ktionsbehörighet ' Skanna till flash-enhet sättning) Ingen autentisering krävs* Kräv endast användar-ID Kräv användar-ID och	Om Funktionen avaktiverad väljs visas inte knappen Skanna. Om du väljer Ingen autentisering krävs kan vilken användare som helst skanna. Om Kräv endast användar-ID eller	
		lösenord Funktionen avaktiverad	Kräv användar-ID och lösenord väljs kommer en förfrågan om autentisering att visas när man trycker på knappen Skanna till USB-enhet. Samma förfrågan visas om man trycker på knappen Skanna eller E-post på huvudmenyn.
			Om Funktionen avaktiverad väljs kommer menyalternativet inte att visas på LCD-skärmen.
			Mer information finns i Meddelanden om avaktiverade överföringsfunk- tioner.
		Skriv ut från flash-enhet Ingen autentisering krävs* Kräv endast användar-ID Kräv användar-ID och lösenord	Om Funktionen avaktiverad väljs kommer ingen fil på flash-enheten att kunna skrivas ut. Om filen markeras för utskrift kommer ett meddelande om okänd filtyp att visas på skärmen. Den enda valmöjligheten är att radera filen.
	Funktionen avaktiverad	Om Kräv endast användar-ID eller Kräv användar-ID och lösenord väljs kommer en förfrågan om autentisering att visas när man trycker på knappen Skriv ut. Användaren måste logga in innan utskriften görs.	
			Om Funktionen avaktiverad väljs kommer menyalternativet inte att visas på LCD-skärmen.
			Mer information finns i Meddelanden om avaktiverade överföringsfunk- tioner.
		Åtkomst till Lexmark Embedded Solutions (LES)	Om Funktionen avaktiverad väljs kommer menyalternativet inte att visas på LCD-skärmen.
		Kräv endast användar-ID Kräv användar-ID och lösenord Funktionen avaktiverad	Mer information finns i Meddelanden om avaktiverade överföringsfunk- tioner .
Konfidentiell utskrift	Det här menyalternativet visas bara på webbsidan, det finns inte på LCD- skärmen.	Utgångsdatum för jobb Av* 1 timme 4 timmar 24 timmar 1 vecka	Anger hur länge ett konfidentiellt jobb behålls i minnet innan det raderas.

Använda MFP:ns menyer

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskrivningar	
Skydda menyer	Skydda menyer Säkerhetsmenyerna är alltid lösenordsskyddade när antingen ett Avancerat lösenord eller ett Användarlösenord har ställts in. Om båda lösenorden har ställts in är endast det avancerade lösenordet giltigt.	Pappersmeny Oskyddad Acceptera endast avancerade lösenord* Acceptera avancerade lösenord eller användarlösenord	Skyddet tillämpas inte om ett lösenord inte har ställts in. Med andra ord kan lösenordsfältet inte vara tomt.
		Rapporter Oskyddad Acceptera endast avancerade lösenord* Acceptera avancerade lösenord eller användarlösenord	Skyddet tillämpas inte om ett lösenord inte har ställts in. Med andra ord kan lösenordsfältet inte vara tomt.
		Inställningar Oskyddad Acceptera endast avancerade lösenord* Acceptera avancerade lösenord eller användarlösenord	Skyddet tillämpas inte om ett giltigt lösenord inte har ställts in. Med andra ord kan lösenordsfältet inte vara tomt. Lösenordet skyddar Allmänna inställningar, Kopieringsinställningar, Faxinställningar, E-postinställningar, FTP-inställningar, Utskriftsinställningar och Ange datum och tid. Säkerheten skyddas när ett lösenord är inställt.
			Om både det avancerade lösenordet och användarlösenordet har ställts in, är endast det avancerade giltigt för säkerheten.
		Nätverk/portar Oskyddad Acceptera endast avancerade lösenord* Acceptera avancerade lösenord eller användarlösenord	Skyddet tillämpas inte om ett lösenord inte har ställts in. Med andra ord kan lösenordsfältet inte vara tomt.
		Genvägar Oskyddad Acceptera endast avancerade lösenord* Acceptera avancerade lösenord eller användarlösenord	Skyddet tillämpas inte om ett lösenord inte har ställts in. Med andra ord kan lösenordsfältet inte vara tomt.
		Skapa skanningsprofil Oskyddad Acceptera endast avancerade lösenord* Acceptera avancerade och anvlösenord	Skyddet tillämpas inte om ett lösenord inte har ställts in. Med andra ord kan lösenordsfältet inte vara tomt. Skyddar knappen på webbsidorna som används till att starta applet- programmet för skanning till datorn.
		LES-konfiguration Oskyddad Acceptera endast avancerade lösenord* Acceptera avancerade lösenord eller användarlösenord	Skyddet tillämpas inte för LES- konfigurering (Lexmark Embedded Solutions) om inte lösenordet har ställts in. Lösenordsfältet kan med andra ord inte vara tomt.

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskrivningar	
Skapa/ändra lösenord	Se Skapa, ändra och ta be	ort lösenord på sidan 86.	
NTLM-autentise- ringinställningar	Låter MFP:n registreras eller avregistreras på en NT-domän av en användare med behörighet som administratör på domänen. Obs! Registrerad eller Ej registrerad visas i statusfältet. Fortsätt är snabbmeddelandet för avregistrering.	Domännamn Domänens PDC-namn	 Domännamn - skriv in domännamnet. Fabriksinställningen för variabeln domännamn är <domain>. Skriv in texten med det virtuella alfanumeriska tangentbordet.</domain> Domänens PDC-namn - skriv in domänens PDC-namn. Fabriksinställningen av domänens PDC-namn är en asterisk (*). Skriv in texten med det virtuella alfanumeriska tangentbordet. Obs! Exempel på andra snabbmeddelanden är: Om enheten avregistreras kan inte NT-autentisering användas förrän enheten registreras igen. Spara registrering Avregistrera nu

Skapa, ändra och ta bort lösenord

Skapa avancerade lösenord eller ändra/ta bort avancerade lösenord

Menyalternativ	Värden och beskrivningar		Snabbmeddelande
Lösenord	textinskrivning	Lösenordet kan innehålla 8 till 127 tecken. Om ett lösenord på mindre än åtta tecken skrivs in kommer ett snabbmeddelande upp där användaren uppmanas att skriva in ett lösenord på minst åtta tecken.	Lösenordet måste vara minst 8 tecken.
Ange lösenord igen	textinskrivning	Inskrivningen i detta fält måste överensstämma med lösenordsfältet, annars visas ett felmeddelande.	Lösenordet överensstämmer inte med Ange lösenord igen.

Skapa användarlösenord eller ändra/ta bort användarlösenord

Menyalternativ	Värden och beskrivningar		Snabbmeddelande
Lösenord	textinskrivning	Lösenordet kan innehålla 8 till 127 tecken. Om ett lösenord på mindre än åtta tecken skrivs in kommer ett snabbmeddelande upp där användaren uppmanas att skriva in ett lösenord på minst åtta tecken.	Lösenordet måste vara minst 8 tecken.
Ange lösenord igen	textinskrivning	Inskrivningen i detta fält måste överensstämma med lösenordsfältet, annars visas ett felmeddelande.	Lösenordet överensstämmer inte med Ange lösenord igen.

Ange datum och tid

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskrivnin	gar
Tidszon	Ställer in faxens tidszon.	Ej inställd* Hawaii Alaska PST USA/Kan. Tijuana MST USA/Kan. CST USA/Kan. EST USA/Kan. AST USA/Kan. Newfoundland Brasilia, Bras. Mitten av Atlanten Azorerna Kap Verdeöarna GMT Irland London Centraleuropa Amsterdam Berlin Bern Bryssel Lissabon Madrid Paris	Prag Rom Stockholm Wien Warszawa Östeuropa Kairo Helsingfors Aten Istanbul Israel Sydafrika Moskva Teheran, Iran Peking, Kina Urumqi Austr. (västra) Austr. (västra) Austr. (centr.) Austr. (östra) Queensland Tasmanien Northern Ter. Nya Zeeland Korea Japan
Dagens datum och tid	Detta är endast för visning.	ÅÅÅÅ-MM-DD TT:MM	Aktuellt år, månad, dag, timme och minut visas.
År	Innebär att året kan ändras manuellt.	2003 - 2028	År uttrycks i intervaller om ett år.
Månad	Innebär att månaden kan ändras manuellt.	Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December	
Dag	Innebär att datum kan ändras manuellt.	1 - 31	Dag uttrycks i intervaller om en dag. Om en dag ställs in som inte finns i den aktuella månaden ändras månaden och dagen flyttas till den månaden. Om till exempel den 31 juni ställs in, blir det automatiskt 1 juli. Om den 32 juni ställs in, blir det automatiskt 2 juli.
Timme	Innebär att timmen kan ändras manuellt.	0 - 23	Timme uttrycks i intervall om en timme.
Minut	Innebär att minuten kan ändras manuellt.	0 - 59	Minut uttrycks i intervall om en minut.

Använda MFP:ns menyer

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskrivningar	
DST-läge	Innebär att du kan	Automatiskt*	Tiden anges av tidsservern.
	för sommartid (DST - Daylight Savings Time).	Manuellt	Tiden anges manuellt.
Sommartid		På	Standardvärdet beror på datum och tid.
		Av	Obs! När detta värde har ändrats, slå över DST-läge till Manuell.
Tidsserver		IP	
		Ingen	
Tidsservernamn		4 fälts IP-adress	Manuella inställningar i det här fältet åsidosätts av DHCP-värden. Mer information om DHCP-värden finns i Aktivera DHCP .
Tillåt NTP-sändning		På	Markera kryssrutan för På.
		Av*	Avmarkera kryssrutan för Av.

Hjälpsidor

De här menyalternativen används till att skriva ut vissa eller alla hjälpmenysidor som finns inbyggda. Dessa sidor innehåller information om MFP:ns inställningar för kopiering, fax, e-post och FTP, och beställa material.

Om LCD-skärmen är ställd till något annat språk än engelska, brasiliansk portugisiska, franska, tyska, spanska eller italienska kommer dokumentet att skrivas ut på engelska.

Hjälpmenysidorna kan skrivas ut på följande språk från Software and Documentation CD.

English	Spanska	Nederländska	Polska
Brasiliansk portugisiska	Italienska	Finska	Ryska
Franska	Danska	Norska	Svenska

Tyska

Menyalternativ	Syfte	Värden och beskrivningar
Skriv ut alla guider	Skriver ut alla ämnen från sidorna på hjälpmenyn.	När det här menyalternativet har valts skrivs sidorna på hjälpmenyn ut och MFP:n återgår till Klar.
Kopieringsguide	Skriver ut kopieringsguiden om hur man kopierar och ändrar inställningar.	
E-postguide	Skriver ut e-postguiden om hur man skickar jobb till adresser, använder nummergenvägar och adressböcker.	
Faxguide	Skriver ut faxguiden om hur man knappar in faxnummer, använder nummergenvägar och faxar till en eller flera mottagare.	
FTP-guide	Skriver ut FTP-guiden om hur du skannar objekt som ska skickas till en FTP-plats.	
Informationsguide	Skriver ut Guide.	
Guide för utskriftsdefekter	Skriver ut guiden om utskriftsfel om hur du löser upprepade utskriftsfel för kopieringar eller utskrifter.	
Tillbehörsguide	Skriver ut materialguiden som handlar om hur du beställer förbrukningsartiklar.	

Hantera genvägar

I hanteringen av genvägar för Fax, E-post, FTP, och Profiler är bara raderingar en post eller en hel lista möjliga.

Obs! Hantering av genvägar är endast möjligt genom MFP:ns inbäddade webbserver.

Följande exempel visar en skärm med FTP-genvägar. Du kan ta bort alla poster samtidigt genom att markera Ta bort lista.

Markera alternativknappen bredvid den önskade posten så ändras den från en omarkerad alternativknapp till en markerad. Detta visas genom den ändrade färgen i mitten. **Ta bort post** är nu aktiv. Välj **Ta bort post** så försvinner den markerade posten.

Du tar bort en hel lista med poster genom att välja Ta bort lista.



Hanteringen av genvägar för Fax, E-post och Profiler fungerar på samma sätt.



Meddelanden som visas på kontrollpanelens LCD-skärm visar MFP:ns aktuella status samt eventuella problem som måste åtgärdas.

Statusmeddelanden

Statusmeddelanden ger information om MFP-statusen.

Meddelande	Betydelse	Åtgärd
Aktiverar menyer	MFP:n utför en begäran att aktivera menyerna efter att Menylås ställdes till Av.	Vänta tills meddelandet försvinner.
Avaktiverar menyer	MFP:n utför en begäran att avaktivera menyerna efter att Menylås ställdes till På.	Vänta tills meddelandet försvinner. Obs! När menyerna är avaktiverade går det inte att ändra skrivarinställningar från LCD-skärmen. Endast systemadministratören bör avaktivera menyer.
Defragmenterar flash STÄNG INTE AV	MFP:n defragmenterar flashminnet för att få lagringsutrymme som upptas av raderade resurser.	Varning! Stäng inte av MFP:n när meddelandet visas. Vänta tills meddelandet försvinner.
Energisparläge	MFP:n är beredd att ta emot och bearbeta data. Den sänker strömförbrukningen när den inte är aktiv. Om MFP:n förblir inaktiv under den tid som anges i menyalternativet Energisparläge (60 minuter är originalvärdet), ersätts meddelandet Energisparläge av meddelandet Klar.	Skicka ett jobb till utskrift. Tryck på någon av kontrollpanelens knappar.
Felaktig kod för nätverk	Det finns en ogiltig kod i en intern skrivarserver. MFP:n kan inte ta emot och behandla jobb förrän den interna skrivarservern har programmerats med en giltig kod.	Hämta giltig kod till den inbyggda skrivarservern MarkNet N8000 Series. Obs! Nätverkskoden kan hämtas medan det här meddelandet visas.
Felaktig mikrokod	MFP:ns mikrokod är inte programmerad eller är ogiltigt programmerad.	Hämta en giltig mikrokod för MFP:n. Obs! Maskinkoden kan hämtas medan det här meddelandet visas.
Formaterar flashminne STÄNG INTE AV	MFP:n formaterar flashminnet.	Varning! Stäng inte av MFP:n när meddelandet visas. Vänta tills meddelandet försvinner.
Hexspårning	MFP:n är i hexspårningsläge. Hexspårning isolerar källan till ett utskriftsproblem. När hexspårning är aktivt skickas alla data till MFP- utskrifterna i hexadecimal- och teckenformat.	Stäng hexspårning för att skriva ut jobb på ett normalt sätt. Dra ur MFP:n för att stänga hexspårning.
Klar	MFP:n är beredd att ta emot och bearbeta jobb.	Skriva ut, faxa, skanna, skicka e-post, kopiera eller använda FTP.

Statusmeddelanden

Meddelande	Betydelse	Åtgärd
Magasin [x] är tomt	x betecknar magasinets nummer. Magasinet innehåller inget utskriftsmaterial.	 Ta bort magasinet. Meddelandet försvinner. Placera utskriftsmaterialet i magasinet enligt användarhandboken. Sätt in magasinet.
Magasin [x] saknas	x betecknar numret på det magasin som saknas i MFP.	Sätt i magasinet så försvinner meddelandet.
	Meddelandet visas även på sidan med menyinställningar.	
Nätverk Nätverk [x] Nätverk [x], [y]	Ett nätverksgränssnitt är aktiv kommunikationslänk.	Vänta tills meddelandet försvinner. Kommentarer:
Parallell [x]	Ett parallellt gränssnitt är den aktiva kommunikationslänken.	menyinställningar. Gränssnitt som visas utan ett x eller y betyder att ett standardgränssnitt är aktivt.
Seriell [x]	Ett seriellt gränssnitt är aktiv kommunikationslänk.	 x anger att det aktiva granssnittet är anslutet till MFP:n genom PCI-anslutningen x. x, y anger att det aktiva gränssnittet är anslutet till
USB USB [x]	MFP:n behandlar data via den angivna USB-porten.	MFP:n genom kanal y på PCI-anslutningen x, eller att x är lika med 0 på nätverkets standardgränssnitt.
Ogiltig skannerkod	Skannerkoden är inte programmerad eller är ogiltigt programmerad.	Hämta en giltig skannerkod för MFP:n. Obs! Skannerkoden kan hämtas medan det här meddelandet visas.
[PJL RDYMSG]	Det här är ett klarmeddelande på PJL-språket (Printer Job Language).	
Programmerar flashminne STÄNG INTE AV	MFP:n lagrar resurser, till exempel teckensnitt eller makron, i flashminnet.	Varning! Stäng inte av MFP:n när meddelandet visas. Vänta tills meddelandet försvinner.
Programmerar system kod STÄNG INTE AV	MFP:n programmerar ny systemkod.	Varning! Stäng inte av MFP:n när meddelandet visas. Vänta tills meddelandet försvinner och MFP:n återställs.
Service	MFP-serviceräknaren har överskridit sin gräns. MFP:n behöver underhåll.	Byt ut underhållsartiklarna. Om det behövs återställer du serviceräknaren.
Skriver ut	MFP:n skriver ut ett jobb.	
Skriver ut sida [x]	Ett ark av utskriftsmaterialet går igenom MFP:n för att skrivas ut.	
	x betecknar numret på arket som skrivs ut. Trots att ett dubbelsidigt ark har två sidor räknas det endast som ett ark.	
Skriver ut sida [x], kopia [a]/[b]	Ett ark av utskriftsmaterialet går igenom MFP:n för att skrivas ut.	
	x betecknar numret på arket som skrivs ut. Trots att ett dubbelsidigt ark har två sidor räknas det endast som ett ark. Följaktligen räknas inte antalet sidor, utan hur många ark som passerar genom MFP:n.	
	Totalt antal ark i en uppsättning är inte bekant, men antal uppsättningar är bekant. Om en användare exempelvis har begärt tre kopior för utskrift finns det tre uppsättningar ark men antalet ark är inte bekant.	

Statusmeddelanden

Meddelande	Betydelse	Åtgärd
Skriver ut sida [x]/ [y], kopia [a]/[b]	Ett ark av utskriftsmaterialet går igenom MFP:n för att skrivas ut.	
	x betecknar numret på arket som skrivs ut. Ett ark anses vara fram- och baksidan på ett styck utskriftsmaterial. En grupp ark kallas för en uppsättning. y betecknar det totala antalet ark i en uppsättning.	
	a är numret på den uppsättning som för tillfället skrivs ut. b är det totala antalet uppsättningar som ska skrivas ut. En användare kan till exempel skicka ett dubbelsidigt utskriftsjobb på sex sidor och välja att skriva ut tre kopior. Då blir det tre ark att skriva ut för varje jobb. De utgör en uppsättning. Tre uppsättningar måste skrivas ut innan det fullständiga jobbet är utskrivet.	
Snart slut i magasin [x]	x betecknar numret på magasinet som snart är slut.	Lägg i utskriftsmaterialet i det angivna magasinet så försvinner meddelandet.
Standardfack fullt [Facknamn] fullt	Standardutmatningsfacket är fullt.	Ta bort bunten med utskrivet material från standardutmatningsfacket så tas meddelandet bort.
Toner nästan slut	Tonerkassetten är nästan tom. Nivån visas på sidan med menyinställningar. Det tar en viss tid för MFP:n att läsa av tonerns nivå. MFP:n visar inte meddelandet förrän nivån är avläst.	 Meddelandet försvinner automatiskt när luckan eller dörren ovanför tonerkassetten öppnas eller om MFP:ns strömbrytare slås av och sedan på igen. Byt ut tonerkassetten. Om den inte byts ut visar MFP:n meddelandet igen när dörren eller luckan är stängd.
Tömmer buffert	MFP:n tömmer skadade data och avbryter pågående utskriftsjobb.	Vänta tills meddelandet försvinner.
Upptagen	MFP:n är upptagen med att ta emot, bearbeta eller skriva ut data.	Tryck på Stopp för att öppna jobbkön.
Väntar	MFP:n tar emot en sida för utskrift, men väntar på ett jobbslutskommando, ett sidmatningskommando eller ytterligare data.	Tryck på Stopp . Skriv ut innehållet i bufferten genom att trycka på Fortsätt . Avbryt det aktuella jobbet. Vänta tills meddelandet försvinner.
Återställer skrivaren	MFP:n återställs till aktuella standardinställningar. Aktiva utskriftsjobb avbryts.	Vänta tills meddelandet försvinner.
Återställer till originalvärden	MFP:n återställs till fabriksinställningarna.	 Vänta tills meddelandet försvinner. Obs! Det här händer när originalvärdena återställs: Alla hämtade resurser (teckensnitt, makron och symboluppsättningar) i skrivarminnet tas bort. Alla menyinställningar som gjorts på LCD-skärmen återgår till fabriksinställningarna <i>utom</i>: Inställningen för Språk i display i Inställningsmenyn Alla inställningar i Parallellmenyn, Seriellmenyn, Nätverksmenyn, Infrarödmenyn, LocalTalkmenyn, USB-menyn och Faxmenyn

Meddelanden om faxstatus

Meddelande	Betydelse
Anslut <x> bps</x>	Faxen är ansluten. <x> är baudhastighet per sekund.</x>
Fax misslyckades	Faxet kunde inte skickas.
Ingen uppringningston	MFP:n har ingen ringsignal.
Inget svar	Ett faxnummer rings upp men ingen anslutning etableras.
Jobbet lagras för senare överföring.	Skanningen slutförs och faxet skickas senare.
Linjen upptagen	Ett faxnummer rings upp men faxlinjen är upptagen.
Mottagning klar	MFP:n har tagit emot ett helt faxjobb.
Ringer upp	Ett faxnummer rings upp. Om numret är för långt för att få plats i rutan visas endast Ringer upp.
Samtalet färdigt	Ett faxsamtal är avslutat.
Skickar sidan [n]	MFP:n skickar sidan [n] av faxjobbet där n är numret på den sidan som skickas.
Ställ in klocka	Realtidsklockan är inte inställd. Meddelandet visas om det inte finns andra faxstatusmeddelanden. Det kvarstår tills klockan är inställd. Ställ in klockan.
Svarar	MFP:n svarar på ett faxsamtal.
Tar emot sidan [n]	MFP:n tar emot sidan [n] av faxjobbet där n är numret på den sida som tas emot.
Väntar på återuppringning	MFP:n väntar på återuppringning av faxnumret.

Meddelanden som avbryter jobb

Meddelande	Betydelse
Inga jobb har valts	Du har valt Ta bort utan att några jobb är markerade.
Jobbet kan inte tas bort	Ett jobb i jobblistan är markerat men kan inte tas bort.
Tar bort valda jobb	Du har valt Ta bort efter det att jobb har markerats.

Meddelanden om lösenord och PIN-koder

Meddelande	Betydelse	Åtgärd
Ogiltig PIN.	Fel PIN-kod har angivits.	Tryck på Fortsätt för att återgå till rutan och skriva rätt PIN-kod.
Ogiltigt eller felaktigt lösenord.	Fel lösenord har angivits.	Tryck på Fortsätt för att återgå till rutan och skriva rätt lösenord.

Meddelanden för knapparna Kopiera, Skicka e-post, Faxa, FTP och Skanna.

Meddelande	Betydelse	Åtgärd
Otillräckliga resurser. Försök	Det finns inte tillräckligt med	Försök igen när pågående jobb
igen när systemet är inaktivt.	systemresurser för tillfället.	är slutfört.
Systemet upptaget, förbereder	Inte alla resurser som behövs för	Vänta tills meddelandet
resurser för jobb.	jobbet är tillgängliga.	försvinner.
Systemet upptaget, förbereder resurser för jobb. Tar bort lagrade jobb.	Inte alla resurser som behövs för jobbet är tillgängliga. Vissa lagrade jobb tas bort för att frigöra systemminne.	Vänta tills meddelandet försvinner.

Tillsynsmeddelanden

Tillsynsmeddelanden visar fel som användaren eventuellt måste åtgärda för att kunna skriva ut, skanna, faxa, skicka e-post eller använda FTP.

Meddelande	Betydelse	Åtgärd
Anslut kuvertmatare	Mellan jobbets bearbetning och utskrift upptäcker MFP:n att kuvertmataren (tillval) saknas. Ibland under bearbetningen tas den extra kuvertmataren bort.	Sätt i kuvertmataren (tillval).
Byt torkare	MFP:n upptäcker att torkarens fixeringsenhet bör bytas.	 Byt ut torkarens fixeringsenhet. Tryck på Fortsätt så försvinner meddelandet. När du pekar på Ignorera försvinner meddelandet men vid nästa systemstart visas meddelandet igen.
Dokumentmataren till skannern är öppen	Skannerns automatiska dokumentmatare är öppen.	Meddelandet försvinner när luckan stängs.
Ett fel uppstod med flash-enheten. Ta ut och sätt i enheten igen.	En elektrisk laddning får flash- enheten att hastigt återställas. Ta bort meddelandet genom att ta bort enheten och sätta tillbaka den.	Ta bort flash-enheten och sätt sedan tillbaka den igen.
Faxminnet fullt	Det finns inte tillräckligt med minne för att slutföra ett faxjobb. Alla faxförsök avbryts.	Tryck på Fortsätt så försvinner meddelandet.
Fyll på [src] med [Anpassad sträng]	Visas när en källa innehåller utskriftsmaterial av en storlek och typ som inte överensstämmer med inställningen i Pappersmeny.	Tryck på Fortsätt . Fyll på den angivna källan som är inställd på begärd storlek och typ. Tryck vid behov på Avbryt utskrift för att avbryta utskriften.
Fyll på [src] med [Namn på Anpassad typ]	Visas när en källa innehåller utskriftsmaterial av en storlek och typ som inte överrensstämmer med inställningen i Pappersmeny.	Tryck på Fortsätt . Fyll på den angivna källan som är inställd på begärd storlek och typ. Tryck vid behov på Avbryt utskrift för att avbryta utskriften.

Meddelande	Betydelse	Åtgärd
Fyll på den manuella arkmataren med [anpassad sträng]	Visas när MFP:n får en förfrågan om manuell matning av ett särskilt utskriftsmaterial som ska läggas i universalarkmataren. Utskriftsmaterialet finns tidigare angivet i en anpassad sträng som visas på LCD-skärmen.	 Tryck på Fortsätt. Om utskriftsmaterialet ligger i universalarkmataren fortsätter jobbet att skrivas ut. Om det inte finns något utskriftsmaterial i universalarkmataren åsidosätts begäran om ytterligare sidor, och utskriftsmaterial väljs från en automatisk källa. Tryck på Välj material automatiskt för att åsidosätta manuell begäran om Manuellt papper och Manuellt kuvert för återstoden av utskriftsjobbet. Alla begäran om ytterligare sidor åsidosätts automatiskt, och utskriftsmaterial väljs från en automatisk källa. Tryck vid behov på Avbryt utskrift för att avbryta utskriften.
Installera duplex	MFP:n upptäcker att duplexenheten saknas. Det här meddelandet visas om sidorna formateras när duplexenheten finns med, men är borttagen innan sidorna skrivs ut. Någonstans mellan formatering och utskrift togs duplexenheten bort från MFP:n.	 Stäng av MFP:n, dra ur nätkabeln ur vägguttaget, installera duplexenheten, anslut nätsladden till ett jordat vägguttag och starta sedan om MFP:n. Tryck på Avbryt jobb för att avbryta aktuell utskrift.
Installera kuvertmatare	MFP:n upptäckte att tillvalsutmataren för kuvert togs bort under tiden som jobbet behandlades, men innan det skrevs ut.	Sätt i tillvalsutmataren för kuvert. Meddelandet försvinner. Peka vid behov på Avbryt utskrift .
Installera magasin [x]	MFP:n upptäcker att Magasin [x] (tillval), där x är magasinets nummer, saknas under tiden mellan jobbets bearbetning och dess utskrift. Ibland tas magasinet (tillval) bort under bearbetningen.	Montera tillvalsmagasinet x. Meddelandet försvinner. Peka vid behov på Avbryt utskrift .
Kontrollera anslutningen för magasin [x]	Magasin [x] är inte helt ansluten till MFP:n eller så har det uppstått fel med maskinvaran. x betecknar magasinets nummer. Meddelandet försvinner så snart kommunikationen är återansluten.	Om orsaken var ett fel i maskinvaran stänger du av MFP:n, väntar 10 sekunder och sätter sedan på den igen. Om felet uppstår igen stänger du av MFP:n och tar bort det magasin som orsakar felet. Tryck på Fortsätt så kan du konfigurera om MFP:n till att inte ha magasin [x]. Magasin [x] och alla magasin som är installerade under det ignoreras.
Kontrollera anslutningen till duplexenheten	Inga magasin under duplexenheten är tillgängliga om kommunikationen avbryts. Det innebär att endast magasin 1 är tillgängligt. Om duplexenheten tas bort och alla magasin sätts tillbaka kommer alla magasin att vara tillgängliga. Meddelandet försvinner så snart kommunikationen är återansluten.	Tryck på Fortsätt om du vill konfigurera om MFP:n. Utskriften fortsätter utan duplexenheten och det antas att enheten inte är ansluten eller att kommunikationen har avbrutits.
Köad för sändning	Skanningen av ett faxjobb är slutförd men det har ännu inte skickats eftersom ett annat faxjobb håller på att skickas eller tas emot. Medan jobbet väntar på sin tur visas det här meddelandet i tre sekunder.	Vänta tills meddelandet försvinner.

Meddelande	Betydelse	Åtgärd
Ladda [src] med [storlek]	Visas när en källa innehåller utskriftsmaterial av en storlek som inte överensstämmer med inställningen i Pappersmeny.	Tryck på Fortsätt . Fyll på den angivna källan enligt inställd storlek.
		Tryck vid behov på Avbryt utskrift för att avbryta utskriften.
Ladda [src] med [typ] [storlek]	Visas när MFP:n begär en viss typ och storlek i en specifik materialkälla	Tryck på Fortsätt . Fyll på den angivna källan som är inställd på begärd storlek och typ.
	enligt instalining i Pappersmeny men aktuell källa innehåller någon annan materialstorlek och -typ.	Tryck på Välj material automatiskt för att hoppa över begäran om Manuellt papper och Manuellt kuvert för återstoden av utskriftsjobbet. Alla begäran om ytterligare sidor åsidosätts automatiskt, och utskriftsmaterial väljs från en automatisk källa.
		Tryck vid behov på Avbryt utskrift för att avbryta utskriften.
Ladda man. matare med [namn på anpassad typ]	Visas när MFP:n får en förfrågan om manuell matning av ett särskilt utskriftsmaterial som ska läggas i universalarkmataren. Utskriftsmaterialet har tidigare definierats som anpassad typ från Anpassad 1 till Anpassad 6. Namnet på den anpassade typen visas på LCD-skärmen.	 Tryck på Fortsätt. Om utskriftsmaterialet ligger i universalarkmataren fortsätter jobbet att skrivas ut. Om det inte finns något utskriftsmaterial i universalarkmataren åsidosätts förfrågan om ytterligare sidor automatiskt, och utskriftsmaterial väljs från en automatisk källa.
		Tryck vid behov på Avbryt utskrift för att avbryta utskriften.
Ladda man. matare med [storlek]	med Visas när MFP:n får en begäran om manuell matning av ett utskriftsmaterial i särskild storlek och inget sådant finns i universalarkmataren.	Lägg i ett ark av utskriftsmaterialet i universalarkmataren så försvinner meddelandet och du kan fortsätta jobbet.
		Tryck på Fortsätt om aktuellt utskriftsmaterial ligger i universalarkmataren. Jobbet fortsätter.
		Tryck på Fortsätt om det inte finns något utskriftsmaterial i universalarkmataren. Alla begäran om ytterligare sidor åsidosätts automatiskt, och utskriftsmaterial väljs från en automatisk källa.
		Tryck vid behov på Avbryt utskrift för att avbryta utskriften.
Ladda man. matare med [typ] [storlek]	e med Visas när MFP:n får en begäran om manuell matning av ett utskriftsmaterial av särskild storlek och typ och inget sådant finns i universalarkmataren.	Tryck på Fortsätt om aktuellt utskriftsmaterial ligger i universalarkmataren. Jobbet fortsätter.
		Tryck på Fortsätt om det inte finns något utskriftsmaterial i universalarkmataren. Alla begäran om ytterligare sidor åsidosätts automatiskt, och utskriftsmaterial väljs från en automatisk källa.
		Tryck på Välj material automatiskt för att åsidosätta manuell begäran om Manuellt papper och Manuellt kuvert för återstoden av utskriftsjobbet. Alla begäran om ytterligare sidor åsidosätts automatiskt, och utskriftsmaterial väljs från en automatisk källa.
		Tryck vid behov på Avbryt utskrift för att avbryta utskriften.

Meddelande	Betydelse	Åtgärd
Lägg i nya original om du startar om skanningen.	 Ett eller flera meddelanden som avbröt skanningen är nu borta. Lägg i nya originaldokument i skannern för att starta om skanningen. MFP:n tar emot ett skanningsjobb men det finns inga originaldokument i den automatiska dokumentmataren. Lägg i originaldokument i skannern för att starta om skanningen. Återställning av jobb är aktiverad. 	Tryck på Avbryt utskrift om skanning pågår medan tillsynsmeddelandet visas. På så sätt avbryts jobbet och meddelandet försvinner.
		Tryck på Skanna från den automatiska dokumentmataren om återställning av papperskvadd är aktivt. Skanningen återupptas från den automatiska dokumentmataren omedelbart efter den sida som skannats på ett bra sätt.
		Iryck på Skanna från flatbadd om återställning av papperskvadd är aktivt. Skanningen återupptas från flatbädden omedelbart efter den sista sidan med slutförd skanning
Byt ut de sidor som har fastnat om du startar om jobbet	MFP:n tar emot ett skanningsjobb men det finns inga originaldokument i den automatiska dokumentmataren. Återställning av sidnivå är aktiverad.	Tryck på Slutför jobb utan ytterligare skanning om återställning av papperskvadd är aktivt. Jobbet avslutas efter den sista bilden med slutförd skanning, men jobbet avbryts inte. Sidor som har skannats skickas vidare till sin destination: kopiering, fax, e-post eller FTP.
		Tryck på Starta om jobb om jobbåterställning är aktivt och jobbet går att starta om. Meddelandet försvinner. Ett nytt skanningsjobb startar med samma parametrar som det tidigare jobbet.
Minnet fullt, kan inte skriva ut fax	Försöket att skriva ut faxjobb avbryts automatiskt. Faxkoden ser att faxjobbet har avbrutits och tar inte bort de sidor i faxjobbet som inte har skrivits ut. Faxkoden försöker inte skriva ut det fax som orsakade minnesfelet igen förrän MFP:n har återställts.	Tryck på Fortsätt så försvinner meddelandet. Slå av och sedan på MFP:n så att den återställs.
Om du startar om jobbet, byt ut de original som inte har börjat matas ut	Återställning av sidnivå är aktiverad och en sida har skannats helt, men har inte matats ut helt av den	Tryck på Avbryt utskrift om skanning pågår medan tillsynsmeddelandet visas. På så sätt avbryts jobbet och meddelandet försvinner.
ur skannern.	automatiska dokumentmataren.	Tryck på Skanna från den automatiska dokumentmataren om återställning av papperskvadd är aktivt. Skanningen återupptas från den automatiska dokumentmataren omedelbart efter den sida som skannats på ett bra sätt.
		Tryck på Skanna från flatbädd om återställning av papperskvadd är aktivt. Skanningen återupptas från flatbädden omedelbart efter den sista sidan med slutförd skanning.
		Tryck på Slutför jobb utan ytterligare skanning om återställning av papperskvadd är aktivt. Jobbet avslutas efter den sista bilden med slutförd skanning, men jobbet avbryts inte. Sidor som har skannats skickas vidare till sin destination: kopiering, fax, e-post eller FTP.
		Tryck på Starta om jobb om jobbåterställning är aktivt och jobbet går att starta om. Meddelandet försvinner. Ett nytt skanningsjobb startar med samma parametrar som det tidigare jobbet.

Meddelande	Betydelse	Åtgärd
Rengör skannerglas	Under en skannerkalibrering kan den fasta programvaran upptäcka att den automatiska dokumentmataren eller flatbäddens glas kan vara smutsiga.	Tryck på Avbryt utskrift om skanning pågår medan tillsynsmeddelandet visas. På så sätt avbryts jobbet och meddelandet försvinner.
		Tryck på Skanna från den automatiska dokumentmataren om återställning av papperskvadd är aktivt. Skanningen återupptas från den automatiska dokumentmataren omedelbart efter den sida som skannats på ett bra sätt.
		Tryck på Skanna från flatbädd om återställning av papperskvadd är aktivt. Skanningen återupptas från flatbädden omedelbart efter den sista sidan med slutförd skanning.
		Tryck på Slutför jobb utan ytterligare skanning om återställning av papperskvadd är aktivt. Jobbet avslutas efter den sista bilden med slutförd skanning, men jobbet avbryts inte. Sidor som har skannats skickas vidare till sin destination: kopiering, fax, e-post eller FTP.
		Tryck på Starta om jobb om jobbåterställning är aktivt och jobbet går att starta om. Meddelandet försvinner. Ett nytt skanningsjobb startar med samma parametrar som det tidigare jobbet.
Rengör skannerlockets insida	Under en skanningskalibrering känner den fasta programvaran av att skannerlockets insida är smutsigt.	Tryck på Avbryt utskrift om skanning pågår medan tillsynsmeddelandet visas. På så sätt avbryts jobbet och meddelandet försvinner.
		Tryck på Skanna från den automatiska dokumentmataren om återställning av papperskvadd är aktivt. Skanningen återupptas från den automatiska dokumentmataren omedelbart efter den sida som skannats på ett bra sätt.
		Tryck på Skanna från flatbädd om återställning av papperskvadd är aktivt. Skanningen återupptas från flatbädden omedelbart efter det att den sista sidan med slutförd skanning.
		Tryck på Slutför jobb utan ytterligare skanning om återställning av papperskvadd är aktivt. Jobbet avslutas efter den sista bilden med slutförd skanning, men jobbet avbryts inte. Sidor som har skannats skickas vidare till sin destination: kopiering, fax, e-post eller FTP.
		Tryck på Starta om jobb om jobbåterställning är aktivt och jobbet går att starta om. Meddelandet försvinner. Ett nytt skanningsjobb startar med samma parametrar som det tidigare jobbet.
Skannerns åtkomstlucka är öppen	Skannerns åtkomstlucka är öppen.	Stäng luckan så försvinner meddelandet.
Skannerregistrering slutfördes	Skannerregistreringen är slutförd.	Tryck på Fortsätt så försvinner meddelandet.
Skanningsdokumentet för långt	Skanningen överskrider det maximala antalet sidor.	Obs! Skannern slutför skanningen av de pågående sidorna i den automatiska dokumentmataren men data förloras när jobbet avbryts på grund av att det maximala antalet sidor är uppnått.
		iryck pa Avbryt utskrift för att ta bort meddelandet ifall jobbet går att starta om.

Meddelande	Betydelse	Åtgärd
Stäng luckan eller sätt i tonerkassetten	MFP:n känner av att den övre frontluckan är öppen eller att en tonerkassett saknas.	Stäng den övre frontluckan.Installera tonerkassetten.
Sätt i magasin [x]	Uppstår om MFP:n upptäcker att ett magasin saknas. x kan beteckna 1, 2, 3, 4 eller 5.	Sätt i det angivna magasinet så försvinner meddelandet. Tryck vid beboy på Avbrut utskrift för att
		avbryta utskriften.
Ta bort papperet från standardfacket	Standardutmatningsfacket är fullt av utskriftsmaterial.	Ta bort högen med utskriftsmaterial från facket för att ta bort meddelandet och fortsätt att skriva ut.
		Tryck på Fortsätt så att MFP:n kan kontrollera utmatningsnivån i standardutmatningsfacket på nytt.
USB-enheten kan inte användas, ta bort	En enhet anslöts i den främre USB- porten, men kändes inte igen.	Ta bort den USB-enhet som inte stöds så att du kan fortsätta.
USB-hubb kan inte användas, ta bort	En USB-hubb anslöts i den främre USB-porten, men kändes inte igen.	Ta bort USB-hubben som inte stöds för att fortsätta.
Ändra [src] till [Anpassad sträng]	Innebär att användaren kan åsidosätta det aktuella utskriftsmaterialet för återstoden av utskriftsjobbet. Den formaterade sidan skrivs ut som den är på det material som ligger i magasinet. Det kan leda till att text eller bilder blir	 Tryck på Använd aktuellt [src] för att ignorera meddelandet och skriva ut på det utskriftsmaterial som ligger i magasinet. Tryck på Fortsätt: vilket gör att jobbet fortsätter om rätt storlek och typ ligger i magasinet, enligt specifikation
	avklippta.	 i Pappersmeny på LCD-skärmen. vilket ignoreras om det inte finns något utskriftsmaterial i magasinet.
		Tryck vid behov på Avbryt utskrift för att avbryta utskriften.
Ändra [src] till [Namn på Anpassad typ]	Nytt utskriftsmaterial krävs för att avsluta ett utskriftsjobb.	Lägg i utskriftsmaterial av angiven storlek och typ i aktuellt magasin.
		Tryck på Fortsätt för att skriva ut med det utskriftsmaterial som för tillfället finns i magasinet.
Ändra [src] till [storlek]	Innebär att användaren kan åsidosätta det aktuella utskriftsmaterialet för återstoden av utskriftsjobbet. Den formaterade sidan skrivs ut som den är på det material som ligger i magasinet. Det kan leda till att text eller bilder blir avklippta.	 Tryck på Använd aktuellt [src] för att ignorera meddelandet och skriva ut på det utskriftsmaterial som ligger i magasinet. Tryck på Fortsätt: vilket gör att jobbet fortsätter om rätt storlek och typ ligger i magasinet, enligt specifikation i Pappersmeny på LCD-skärmen. vilket ignoreras om det inte finns något utskriftsmaterial i magasinet. Tryck vid behov på Avbryt utskrift för att avbryta utskriften

Meddelande	Betydelse	Åtgärd
Ändra [src] till [storlek] [typ]	Innebär att användaren kan åsidosätta det aktuella utskriftsmaterialet för återstoden av utskriftsjobbet. Den formaterade sidan skrivs ut som den är på det material som ligger i magasinet. Det kan leda till att text eller bilder blir avklippta.	 Tryck på Använd aktuellt [src] för att ignorera meddelandet och skriva ut på det utskriftsmaterial som ligger i magasinet. Tryck på Fortsätt: vilket gör att jobbet fortsätter om rätt storlek och typ ligger i magasinet, enligt specifikation i Pappersmeny på LCD-skärmen. vilket ignoreras om det inte finns något utskriftsmaterial i magasinet. Tryck vid behov på Avbryt utskrift för att avbryta utskriften.
1565-emuleringsfel, fyll på emuleringsalternativ	Emulering för hämtning som finns på den fasta programvarans kort fungerar inte med den fasta programvaran i MFP. Obs! MFP:n stänger automatiskt meddelandet inom 30 sekunder och avaktiverar sedan emuleringen för hämtning på den fasta programvarans kort.	Hämta rätt emuleringsversion från Lexmarks webbplats
30.yy ogiltigt påfylld, byt kassett	MFP:n upptäcker en påfylld Lexmark Cartridge Return Program- tonerkassett.	Installera en ny tonerkassett så försvinner meddelandet.
31.yy Byt ut defekt tonerkassett	MFP:n upptäcker en defekt tonerkassett inom 10 ÷ 20 sekunder efter att den övre luckan stängs.	Ta bort den defekta tonerkassetten och installera en felfri tonerkassett för att fortsätta utskriften. Under tidsintervallet på 10 ÷ 20 sekunder innan den defekta kassetten upptäcks fortsätter MFP:n eventuellt att skriva ut sidor. De sidorna skrivs då inte ut igen när den nya kassetten är installerad.
32.yy Byt ut tonerkassett som inte stöds	MFP:n upptäcker en tonerkassett som inte stöds inom 10 ÷ 20 sekunder efter att den övre luckan är stängd.	Ta bort tonerkassetten som inte stöds och installera en tonerkassett som stöds för att fortsätta utskriften. Under tidsintervallet på 10 ÷ 20 sekunder innan MFP:n upptäcker kassetten som inte stöds fortsätter MFP:n eventuellt att skriva ut sidor. Sidorna skrivs då inte ut igen när den nya kassetten är installerad.
34 Kort papper	Formaterade data får inte plats på utskriftsmaterialet, som är för kort.	Tryck på Fortsätt för att stänga meddelandet och fortsätta skriva ut. MFP:n skriver inte automatiskt ut den sida som gjorde att meddelandet visades. Kontrollera att inställningen Pappersstorlek i Pappersmeny stämmer med den storlek av utskriftsmaterial som används. Om inställningen i Storlek i universalarkmatare är Universal bör du kontrollera att formaterade data ryms i utskriftsmaterialets format. Tryck vid behov på Avbryt utskrift för att avbryta utskriften.
35 Otillräckligt minne för funktionen Spara resurser	MFP:n har inte tillräckligt med minne för att aktivera Spara resurser. Meddelandet indikerar vanligen att en eller flera av MFP-länkbuffertarna har tilldelats för mycket minne.	Tryck på Fortsätt för att avaktivera Spara resurser och fortsätta utskriften. Installera mer minne.

Meddelande	Betydelse	Åtgärd
37 Otillräckligt minne för defragmentering av flashminne	MFP:n kan inte defragmentera flashminnet eftersom minnet som används för att lagra ej borttagna flashresurser är fullt.	Tryck på Fortsätt så försvinner meddelandet. För att utföra defragmenteringen installerar du ytterligare minne eller tar bort teckensnitt, makron och andra data för att frigöra minnesutrymme.
37 Otillräckligt minne, några lagrade jobb togs bort	Lagrade jobb togs bort för att kunna bearbeta pågående jobb. Meddelandet visas en gång per jobb.	Tryck på Fortsätt för att stänga meddelandet och fortsätta skriva ut. För att undvika att andra jobb får det här felet i framtiden installerar du mer minne. Tryck vid behov på Avbryt utskrift för att
37 Otillräckligt minne för att sortera utskrifter	MFP:n kan inte sortera jobbet för att minnet är fullt.	avbryta utskriften. Tryck på Fortsätt för att skriva ut sidorna som bearbetades innan minnet blev fullt. En del minne frigörs så att sorteringen börjar för återstoden av utskriftsjobbet
		Som exempel kan ett 50-sidigt utskriftsjobb skickas och tio kopior begäras. Om MFP-minnet tar slut vid sidan 30 så sorteras sidorna 1-30 och tio kopior skrivs ut. MFP:n skriver sedan ut och sorterar sidorna 31÷50 och skriver ut tio kopior av de sidorna.
		Tryck vid behov på Avbryt utskrift för att avbryta utskriften.
38 Minnet är fullt	MFP:n bearbetar data men minnet som används för att lagra sidor är fullt.	Tryck på Fortsätt om det finns tillräckligt med minne för att behandla jobbet. Så här undviker du problemet i framtiden: Förenkla utskriftsjobbet genom att minska mängden text eller bilder på en sida och ta bort onödiga hämtade teckensnitt eller makron. Installera mer minne. Tryck vid behov på Avbryt utskrift för att avbryta utskriften.
39 Komplex sida, en del data kanske inte skrevs ut	En sidas data är för komplext för att den ska gå att skriva ut.	Så här undviker du problemet i framtiden: Gör sidan mindre komplicerad genom att minska mängden text eller bilder på sidan och ta bort onödiga hämtade teckensnitt eller makron. Aktivera Skydda sida i Inställningsmenyn på menyn Inställningar. Installera mer minne. Tryck på Fortsätt så fortsätter utskriften, men den hår sidan kommer att sakna data. Tryck vid behov på Avbryt utskrift för att avbryta utskriften.

Meddelande	Betydelse	Åtgärd
42.xy Fel kassettområde	 x betecknar MFP-region. y betecknar kassettregion. Det här meddelandet visas när MFP:n känner av att en tonerkassett från en annan region än MFP:ns region har installerats. x och y betecknar följande värden: 0: Global region 1: Amerika 2: EMEA 3: Asien 4: Latinamerika 9: Odefinierad region 	Byt ut tonerkassetten mot en som har rätt region.
50 PPDS-teckensnittsfel	MFP:n har under formateringen av PPDS-utskriftsdata fått en begäran om ett teckensnitt som inte är installerat.	Tryck på Fortsätt för att ta bort meddelandet och fortsätt skriva ut pågående jobb. Tryck vid behov på Avbryt utskrift för att avbryta utskriften.
51 Defekt flashtillval har upptäckts	MFP:n upptäcker ett defekt flashminne under systemstart eller under flashoperationer med formatering och utskrift.	Tryck på Fortsätt för att ta bort meddelandet och fortsätt skriva ut pågående jobb. Tryck vid återställningen på Fortsätt för att ta bort meddelandet. MFP-enheten fortsätter med normal drift med undantag för flashåtgärder. Installera ett annat flashminne för att kunna hämta några resurser för flash.
52 Inte tillräckligt mycket utrymme i flashminnet för resurserna	Det finns inte tillräckligt med utrymme i flashminnet för att lagra data som nyligen hämtats.	Tryck på Fortsätt för att ta bort meddelandet och fortsätta med utskriften. Installera flashminne med mer lagringskapacitet. Hämta data. Tryck vid behov på Avbryt jobb för att avbryta utskriften.
53 Oformaterat flashminne har upptäckts	MFP:n har upptäckt oformaterat flashminne.	Tryck på Fortsätt för att stänga meddelandet och fortsätta skriva ut. MFP:n fortsätter med normal drift med undantag för flashoperationer. Formatera om flash för att tillåta flashoperationer. Om felmeddelandet kommer tillbaka kan flashminneskortet vara defekt och behöva bytas ut.
54 Nätverk [x] programvarufel	MFP-enheten kan inte kommunicera med en specifikt installerad nätverksport. x betecknar den specifika portens nummer.	 Tryck på Fortsätt för att stänga meddelandet och fortsätta skriva ut. Jobbet skrivs eventuellt inte ut på rätt sätt. MFP:n avaktiverar försök till att kommunicera genom nätverksgränssnittet. Inga data kan skickas eller tas emot. Återställ MFP. Programmera nytt fast program (firmware) för nätverksgränssnittet.

Meddelande	Betydelse	Åtgärd
54 Fel i seriellt tillval [x]	MFP-enheten upptäcker ett seriellt fel såsom ram, paritet eller överbelastning på den angivna seriella porten (tillval). x betecknar den seriella tillvalsportens nummer.	 Kontrollera att den seriella länken har installerats rätt och att rätt kabel används. Se till att parametrarna för det seriella gränssnittet (protokoll, baud, paritet och databitar) är rätt inställda på MFP:n och värddatorn. Tryck på Fortsätt för att ta bort meddelandet och fortsätta utskriften. Det kan dock hända att utskriften inte blir korrekt. Slå av och sedan på MFP:n för att återställa den.
54 Standardnätverk programfel	Den fasta programvaran i MFP:n upptäcker en installerad nätverksport men kan inte kommunicera med den.	 Tryck på Fortsätt för att stänga meddelandet och fortsätta skriva ut. Jobbet skrivs eventuellt inte ut på rätt sätt. MFP:n avaktiverar försök till att kommunicera genom nätverksgränssnittet. Inga data kan skickas eller tas emot. Återställ MFP. Programmera nytt fast program (firmware) för nätverksgränssnittet.
55 Objekt utan stöd i plats [x]	MFP-enheten upptäcker ett objekt som inte stöds i den angivna platsen. x betecknar den specifika platsens nummer.	 Slå av MFP:n. Dra ur nätkabeln ur vägguttaget. Ta bort tillvalet. Anslut nätsladden till jordat vägguttag. Slå på MFP.
56 Parallellport [x] är avaktiverad	En statusbegäran kommer beträffande parallellporten men parallellporten är avaktiverad.	Tryck på Fortsätt . MFP:n ignorerar alla data som den tagit emot via parallellporten.
56 Seriell port [x] är avaktiverad	MFP:n tar emot data genom en seriell port men porten är avaktiverad.	Tryck på Fortsätt . MFP:n ignorerar alla data som den tagit emot via den seriella porten.
56 Standard-USB-port avaktiverad	MFP:n tar emot data genom en USB- port men USB-porten är avaktiverad.	Tryck på Fortsätt . MFP:n ignorerar alla data som den tagit emot via USB-porten. Kontrollera att menyalternativet USB-buffert inte är avaktiverat.
56 USB-port [x] är avaktiverad	MFP-enheten tar emot data genom en USB-port, men USB-porten är avaktiverad. x betecknar den USB- portens nummer.	Tryck på Fortsätt . MFP:n ignorerar alla data som den tagit emot via USB-porten. Kontrollera att menyalternativet USB-buffert inte är avaktiverat.
58 För många flashtillval installerade	MFP:n upptäcker att det finns för många installerade flashminneskort som tillval.	 Tryck på Fortsätt för att ta bort meddelandet och ignorera de extra flashminneskorten. Meddelandet visas igen såvida inte de övertaliga flashminneskorten som är tillval tas bort. Slå av MFP:n. Dra ur nätkabeln ur vägguttaget. Ta bort överflödiga flashminneskort. Anslut nätsladden till jordat vägguttag. Slå på MFP.
58 För många magasin anslutna	MFP:n upptäcker att för många lådor med tillhörande magasin har installerats som tillval.	 Slå av MFP:n. Dra ur nätkabeln ur vägguttaget. Ta bort överflödiga arkmatare. Anslut nätsladden till jordat vägguttag. Slå på MFP.

Meddelande	Betydelse	Åtgärd
59 Duplexmagasinet är inte kompatibelt	En duplexenhet (tillval) som inte stöds är ansluten till MFP.	Ta bort duplexenheten. MFP:n kommer inte att fungera normalt förrän duplexenheten har tagits bort. Peka på Fortsätt för att ta bort meddelandet när duplexenheten (tillval) är borttagen.
59 Kuvertmataren är inte kompatibel	En kuvertmatare (tillval) som inte stöds är ansluten till MFP.	Ta bort kuvertmataren (tillval). MFP:n kommer inte att fungera normalt förrän kuvertmataren (tillval) har tagits bort. Peka på Fortsätt för att ta bort meddelandet när kuvertmataren (tillval) är borttagen.
59 Ej kompatibelt magasin [x]	En matare (tillval) som inte stöds med tillhörande magasin ansluts till MFP.	Ta bort mataren (tillval). MFP:n kommer inte att fungera normalt förrän mataren (tillval) har tagits bort. Peka på Fortsätt för att ta bort meddelandet när mataren (tillval) är borttagen.
80 Schemalagt underhåll rekommenderas	Skrivaren behöver service för att upprätthålla prestanda.	Tryck på Fortsätt för att stänga meddelandet och fortsätta skriva ut. Beställ de förbrukningsartiklar som behövs. Byt ut förbrukningsartiklarna så bibehåller utskrifterna sin kvalitet. Nollställ underhållsräknaren om så behövs.
88 Låg tonernivå	Tonerkassetten är nästan slut.	Byt ut tonerkassetten om toneralarmet signalerar låg nivå. Tryck på Fortsätt för att ta bort meddelandet ifall toneralarmet inte signalerar.
200.yy Papperskvadd, kontrollera [områdets namn]. Lämna papper i facket.	Ett papper har fastnat på platsen som betecknas områdets namn.	 Öppna de övre och lägre frontluckorna. Ta bort tonerkassetten för att komma åt problemet och åtgärda det. Stäng luckorna. Tryck på Fortsätt. Om allt utskriftsmaterial har avlägsnats från pappersbanan fortsätter utskriften.
200.yy Papperskvadd,[x] sidor fastnat. Lämna papper i facket.	Flera papper har fastnat. x betecknar antalet papper som har fastnat.	 Öppna de övre och lägre frontluckorna. Ta bort tonerkassetten för att komma åt problemet och åtgärda det. Stäng luckorna. Tryck på Fortsätt. Om allt utskriftsmaterial har avlägsnats från pappersbanan fortsätter utskriften.
201.yy Papperskvadd, kontrollera [områdets namn]. Lämna papper i facket.	Ett papper har fastnat på platsen som betecknas områdets namn.	 Öppna de övre och lägre frontluckorna. Ta bort tonerkassetten för att komma åt problemet och åtgärda det. Stäng luckorna. Tryck på Fortsätt. Om allt utskriftsmaterial har avlägsnats från pappersbanan fortsätter utskriften.

Meddelande	Betydelse	Åtgärd
201.yy Papperskvadd,[x] sidor fastnat. Lämna papper i facket.	Flera papper har fastnat. x betecknar antalet papper som har fastnat.	 Öppna de övre och lägre frontluckorna. Ta bort tonerkassetten för att komma åt problemen och åtgärda dem. Stäng luckorna. Tryck på Fortsätt. Om allt utskriftsmaterial har avlägsnats från pappersbanan fortsätter utskriften.
202.yy Papperskvadd, kontrollera [områdets namn]. Lämna papper i facket.	Ett papper har fastnat på platsen som betecknas områdets namn.	 Öppna frontluckan. Ta loss pappret och stäng frontluckan. Tryck på Fortsätt. Om allt utskriftsmaterial har avlägsnats från pappersbanan fortsätter utskriften.
202.yy Papperskvadd,[x] sidor fastnat. Lämna papper i facket.	Flera papper har fastnat. x betecknar antalet papper som har fastnat.	 Öppna frontluckan. Åtgärda problemen och stäng frontluckan. Tryck på Fortsätt. Om allt utskriftsmaterial har avlägsnats från pappersbanan fortsätter utskriften.
231.yy Papperskvadd, kontrollera [områdets namn]. Lämna papper i facket.	Ett papper har fastnat på platsen som betecknas områdets namn.	 Öppna duplexenhetens lucka. Åtgärda problemet och stäng duplexenheten. Tryck på Fortsätt. Om allt utskriftsmaterial har avlägsnats från pappersbanan fortsätter utskriften.
231.yy Papperskvadd,[x] sidor fastnat. Lämna papper i facket.	Flera papper har fastnat. x betecknar antalet papper som har fastnat.	 Öppna duplexenhetens lucka. Åtgärda problemen och stäng duplexenheten. Tryck på Fortsätt. Om allt utskriftsmaterial har avlägsnats från pappersbanan fortsätter utskriften.
232.yy Papperskvadd, kontrollera [områdets namn]. Lämna papper i facket.	Ett papper har fastnat på platsen som betecknas områdets namn.	 Öppna duplexenhetens lucka. Åtgärda problemet och stäng duplexenheten. Tryck på Fortsätt. Om allt utskriftsmaterial har avlägsnats från pappersbanan fortsätter utskriften.
232.yy Papperskvadd,[x] sidor fastnat. Lämna papper i facket.	Flera papper har fastnat. x betecknar antalet papper som har fastnat.	 Öppna duplexenhetens lucka. Åtgärda problemen och stäng duplexenheten. Tryck på Fortsätt. Om allt utskriftsmaterial har avlägsnats från pappersbanan fortsätter utskriften.
233.yy Papperskvadd, kontrollera [områdets namn]. Lämna papper i facket.	Ett papper har fastnat på platsen som betecknas områdets namn.	 Öppna duplexenhetens lucka. Åtgärda problemet och stäng duplexenheten. Tryck på Fortsätt. Om allt utskriftsmaterial har avlägsnats från pappersbanan fortsätter utskriften.
233.yy Papperskvadd, [x] sidor fastnat. Lämna papper i facket.	Flera papper har fastnat. x betecknar antalet papper som har fastnat.	 Öppna duplexenhetens lucka. Åtgärda problemen och stäng duplexenheten. Tryck på Fortsätt. Om allt utskriftsmaterial har avlägsnats från pappersbanan fortsätter utskriften.

Meddelande	Betydelse	Åtgärd
234.yy Papperskvadd, kontrollera [områdets namn]. Lämna papper i facket.	Ett papper har fastnat på platsen som betecknas områdets namn.	 Öppna duplexenhetens lucka. Åtgärda problemet och stäng duplexenheten. Tryck på Fortsätt. Om allt utskriftsmaterial har avlägsnats från pappersbanan fortsätter utskriften.
234.yy Papperskvadd,[x] sidor fastnat. Lämna papper i facket.	Flera papper har fastnat. x betecknar antalet papper som har fastnat.	 Öppna duplexenhetens lucka. Åtgärda problemen och stäng duplexenheten. Tryck på Fortsätt. Om allt utskriftsmaterial har avlägsnats från pappersbanan fortsätter utskriften.
235.yy Papperskvadd, kontrollera [områdets namn]. Lämna papper i facket.	Ett papper har fastnat på platsen som betecknas områdets namn.	 Öppna duplexenhetens lucka. Åtgärda problemet och stäng duplexenheten. Tryck på Fortsätt. Om allt utskriftsmaterial har avlägsnats från pappersbanan fortsätter utskriften.
235.yy Papperskvadd,[x] sidor fastnat. Lämna papper i facket.	Flera papper har fastnat. x betecknar antalet papper som har fastnat.	 Öppna duplexenhetens lucka. Åtgärda problemen och stäng duplexenheten. Tryck på Fortsätt. Om allt utskriftsmaterial har avlägsnats från pappersbanan fortsätter utskriften.
236.yy Papperskvadd, kontrollera [områdets namn]. Lämna papper i facket.	Ett papper har fastnat på platsen som betecknas områdets namn.	 Öppna duplexenhetens lucka. Åtgärda problemet och stäng duplexenheten. Tryck på Fortsätt. Om allt utskriftsmaterial har avlägsnats från pappersbanan fortsätter utskriften.
236.yy Papperskvadd,[x] sidor fastnat. Lämna papper i facket.	Flera papper har fastnat. x betecknar antalet papper som har fastnat.	 Öppna duplexenhetens lucka. Åtgärda problemen och stäng duplexenheten. Tryck på Fortsätt. Om allt utskriftsmaterial har avlägsnats från pappersbanan fortsätter utskriften.
237.yy Papperskvadd, kontrollera [områdets namn]. Lämna papper i facket.	Ett papper har fastnat på platsen som betecknas områdets namn.	 Öppna duplexenhetens lucka. Åtgärda problemet och stäng duplexenheten. Tryck på Fortsätt. Om allt utskriftsmaterial har avlägsnats från pappersbanan fortsätter utskriften.
237.yy Papperskvadd, [x] sidor fastnat. Lämna papper i facket.	Flera papper har fastnat. x betecknar antalet papper som har fastnat.	 Öppna duplexenhetens lucka. Åtgärda problemen och stäng duplexenheten. Tryck på Fortsätt. Om allt utskriftsmaterial har avlägsnats från pappersbanan fortsätter utskriften.
238.yy Papperskvadd, kontrollera [områdets namn]. Lämna papper i facket.	Ett papper har fastnat på platsen som betecknas områdets namn.	 Öppna duplexenhetens lucka. Åtgärda problemet och stäng duplexenheten. Tryck på Fortsätt. Om allt utskriftsmaterial har avlägsnats från pappersbanan fortsätter utskriften.

Meddelande	Betydelse	Åtgärd
238.yy Papperskvadd,[x] sidor fastnat. Lämna papper i facket.	Flera papper har fastnat. x betecknar antalet papper som har fastnat.	 Öppna duplexenhetens lucka. Åtgärda problemen och stäng duplexenheten. Tryck på Fortsätt. Om allt utskriftsmaterial har avlägsnats från pappersbanan fortsätter utskriften.
239.yy Papperskvadd, kontrollera [områdets namn]. Lämna papper i facket.	Ett papper har fastnat på platsen som betecknas områdets namn.	 Öppna duplexenhetens lucka. Åtgärda problemet och stäng duplexenheten. Tryck på Fortsätt. Om allt utskriftsmaterial har avlägsnats från pappersbanan fortsätter utskriften.
239.yy Papperskvadd,[x] sidor fastnat. Lämna papper i facket.	Flera papper har fastnat. x betecknar antalet papper som har fastnat.	 Öppna duplexenhetens lucka. Åtgärda problemen och stäng duplexenheten. Tryck på Fortsätt. Om allt utskriftsmaterial har avlägsnats från pappersbanan fortsätter utskriften.
24x.yy Papperskvadd, kontrollera [områdets namn]. Lämna papper i facket.	Ett papper har fastnat på platsen som betecknas områdets namn. områdets namn är magasinets nummer.	 Ta bort det angivna magasinet. Åtgärda problemet och sätt in magasinet. Tryck på Fortsätt. Om allt utskriftsmaterial har avlägsnats från pappersbanan fortsätter utskriften.
24x.yy Papperskvadd,[x] sidor fastnat. Lämna papper i facket.	Flera papper har fastnat. x betecknar antalet papper som har fastnat.	 Ta bort det angivna magasinet. Åtgärda problemen och sätt in magasinet. Tryck på Fortsätt. Om allt utskriftsmaterial har avlägsnats från pappersbanan fortsätter utskriften.
250.yy Papperskvadd, kontrollera [områdets namn]. Lämna papper i facket.	Ett papper har fastnat på platsen som betecknas områdets namn. områdets namn är universalarkmataren.	 Lossa pappret från universalarkmataren. Tryck på Fortsätt. Om allt utskriftsmaterial har avlägsnats från pappersbanan fortsätter utskriften.
250.yy Papperskvadd,[x] sidor fastnat. Lämna papper i facket.	Det finns flera papper som har fastnat i universalarkmataren. x betecknar antalet papper som har fastnat.	 Åtgärda problemen i universalarkmataren. Tryck på Fortsätt. Om allt utskriftsmaterial har avlägsnats från pappersbanan fortsätter utskriften.
260.yy Papperskvadd, kontrollera [områdets namn]. Lämna papper i facket.	Ett papper har fastnat på platsen som betecknas områdets namn. områdets namn är kuvertmataren.	 Lossa pappret från kuvertmataren. Tryck på Fortsätt. Om allt utskriftsmaterial har avlägsnats från pappersbanan fortsätter utskriften.
260.yy Papperskvadd, [x] sidor fastnat. Lämna papper i facket.	Det finns flera papper som har fastnat i kuvertmataren. x betecknar antalet papper som har fastnat.	 Åtgärda problemen i kuvertmataren. Tryck på Fortsätt. Om allt utskriftsmaterial har avlägsnats från pappersbanan fortsätter utskriften.
290.00 Papperskvadd i skannern, ta ut alla original från skannern	Skannern detekterar ett original i den automatiska dokumentmatarens matningssensor när skannern inte är aktiv. Det här är en typ av kvadd. Återställning av jobb är aktiverad.	Ta bort alla original från den automatiska dokumentmataren för att åtgärda problemet. Meddelandet försvinner och jobbåterställning slutförs.
Tillsynsmeddelanden

Meddelande	Betydelse	Åtgärd
290.00 Papperskvadd i skanner, ta bort alla original som fastnat från skannern	Skannern känner av ett original vid den automatiska dokumentmatarens sensor (den andra skanningssensorn) vid viloläge. Det här är en typ av kvadd. Återställning av sidnivå är aktiverad	Ta bort alla original från den automatiska dokumentmataren för att åtgärda problemet. Meddelandet försvinner och sidåterställning slutförs.
290.01 Papperskvadd i skanner, ta bort alla original från skannern	Skannern kan inte dra ut ett ark ur den automatiska dokumentmataren Återställning av jobb är aktiverad.	Meddelandet forsvinner nar skannern upptacker att arket är borta från den automatiska dokumentmataren. Jobbåterställning slutförs.
290.01 Papperskvadd i skanner, ta bort alla original som fastnat från skannern	Skannern kan inte dra ut ett ark ur den automatiska dokumentmataren Återställning av sidnivå är aktiverad.	Meddelandet försvinner när skannern upptäcker att arket är borta från den automatiska dokumentmataren. Sidåterställning slutförs.
290.02 Papperskvadd i skanner, ta bort alla original från skannern	Skannern kan inte mata ett ark tillräckligt långt in i den automatiska dokumentmataren för att det ska registreras. Återställning av jobb är aktiverad.	Meddelandet försvinner när skannern upptäcker att arket är borta från den automatiska dokumentmataren. Jobbåterställning slutförs.
290.02 Papperskvadd i skanner, ta bort alla original som fastnat från skannern	Skannern kan inte mata ett ark tillräckligt långt in i den automatiska dokumentmataren för att det ska registreras.	Meddelandet försvinner när skannern upptäcker att arket är borta från den automatiska dokumentmataren. Sidåterställning slutförs.
	Aterstalining av sidniva är aktiverad.	
290.10 Papperskvadd i skanner, ta bort alla original från skannern	Skannern upptäcker att ett original har fastnat vid den första skanningssensorn när skannern inte är aktiv.	Ta bort originalet från skannern så försvinner meddelandet. Jobbåterställning slutförs.
	Aterstalining av jobb är aktiverad.	
290.10 Papperskvadd i skanner, ta bort alla original som fastnat från skannern	Skannern upptäcker att ett original har fastnat vid den första skanningssensorn när skannern inte är aktiv.	Ta bort originalet från skannern så försvinner meddelandet. Sidåterställning slutförs.
	Återställning av sidnivå är aktiverad.	
291.00 Papperskvadd i skanner, ta bort alla original från skannern	Skannern upptäcker att original har fastnat vid den andra skanningssensorn när skannern inte är aktiv. Återställning av jobb är aktiverad.	Ta bort originalet från skannern så försvinner meddelandet. Jobbåterställning slutförs.
291.00 Papperskvadd i skanner, ta bort alla original som fastnat från skannern	Skannern upptäcker att original har fastnat vid den andra skanningssensorn när skannern inte är aktiv. Återställning av sidnivå är aktiverad.	Ta bort originalet från skannern så försvinner meddelandet. Sidåterställning slutförs.
291.01 Papperskvadd i skanner, ta bort alla original från skannern	Skannern upptäcker att original har fastnat vid den första skanningssensorn. Återställning av jobb är aktiverad.	Ta bort originalet från skannern så försvinner meddelandet. Jobbåterställning slutförs.
291.01 Papperskvadd i skanner, ta bort alla original som fastnat från skannern	Skannern upptäcker att original har fastnat vid den första skanningssensorn. Återställning av sidnivå är aktiverad.	Ta bort originalet från skannern så försvinner meddelandet. Sidåterställning slutförs.

Tillsynsmeddelanden

Meddelande	Betydelse	Åtgärd
291.02 Papperskvadd i skanner, ta bort alla original från skannern	Skannern upptäcker att original har fastnat vid den andra skanningssensorn.	Ta bort alla original från skannern för att åtgärda problemet. Meddelandet försvinner.
	Återställning av jobb är aktiverad.	
291.02 Papperskvadd i skanner, ta bort alla original som fastnat från skannern	Skannern upptäcker att original har fastnat vid den andra skanningssensorn.	Ta bort alla original från skannern för att åtgärda problemet. Meddelandet försvinner.
	Återställning av sidnivå är aktiverad.	
292 Papperskvadd i skanner, ta bort alla original från skannern	Luckan på den automatiska dokumentmataren är öppen medan originalet matas.	Ta bort alla original från skannern för att åtgärda problemet. Meddelandet försvinner.
292 Papperskvadd i skanner, ta bort alla original som fastnat	Luckan på den automatiska dokumentmataren är öppen medan originalet matas.	problemet. Meddelandet försvinner.
Iran skannern	Återställning av sidnivå är aktiverad.	
293 Lägg i nya original om du startar om skanningen.	MFP:n tar emot ett skanningsjobb men det finns inga originaldokument i den automatiska dokumentmataren.	Tryck på Fortsätt om inget skanningsjobb är aktivt medan tillsynsmeddelandet visas. Då försvinner meddelandet.
	Återställning av jobb är aktiverad.	Tryck på Avbryt utskrift om skanning pågår
293 Lägg i nya original	MFP:n tar emot ett skanningsjobb	avbryts jobbet och meddelandet försvinner.
om du startar om jobbet.	Återställning av sidnivå är aktiverad.	Tryck på Skanna från den automatiska dokumentmataren om återställning av papperskvadd är aktivt. Skanningen återupptas från den automatiska dokumentmataren omedelbart efter den sida som skannats på ett bra sätt.
		Tryck på Skanna från flatbädd om återställning av papperskvadd är aktivt. Skanningen återupptas från flatbädden omedelbart efter den sista sidan med slutförd skanning.
		Tryck på Slutför jobb utan ytterligare skanning om återställning av papperskvadd är aktivt. Jobbet avslutas efter den sista bilden med slutförd skanning, men jobbet avbryts inte. Sidor som har skannats skickas vidare till sin destination: kopiering, fax, e-post eller FTP.
		Tryck på Starta om jobb om jobbåterställning är aktivt och jobbet går att starta om. Meddelandet försvinner. Ett nytt skanningsjobb startar med samma parametrar som det tidigare jobbet.
294.00 Papperskvadd i skanner, ta bort alla original från skannern	Skannern upptäcker ett kvadd vid den automatiska dokumentmatarens utmatningssensor när skannern inte är aktiv. Återställning av jobb är aktiverad	Ta bort alla original från den automatiska dokumentmataren för att åtgärda problemet. Meddelandet försvinner.
294 00 Papperstrudd -	Skannern unntäcker ett kvadd vid den	Ta bort alla original från den automatiska
skanner, ta bort alla original som fastnat från skannern	automatiska dokumentmatarens utmatningssensor när skannern inte är aktiv.	dokumentmataren. Meddelandet försvinner.
	Aterställning av sidnivå är aktiverad.	

Tillsynsmeddelanden

Meddelande	Betydelse	Åtgärd
294.01 Papperskvadd i skanner, ta bort alla original från skannern	Skannern upptäcker ett kvadd vid den automatiska dokumentmatarens utmatningssensor när skannern inte är aktiv. Återställning av jobb är aktiverad.	Ta bort alla original från den automatiska dokumentmataren för att åtgärda problemet. Meddelandet försvinner.
294.01 Papperskvadd i skanner, ta bort alla original som fastnat från skannern	Skannern upptäcker ett kvadd vid den automatiska dokumentmatarens utmatningssensor. Återställning av sidnivå är aktiverad.	Ta bort alla original från den automatiska dokumentmataren. Meddelandet försvinner.
294.02 Papperskvadd i skanner, ta bort alla original från skannern	Skannern upptäcker ett kvadd innan det har nått den automatiska dokumentmatarens utmatningssensor. Återställning av jobb är aktiverad.	Ta bort alla original från den automatiska dokumentmataren. Meddelandet försvinner.
294.02 Papperskvadd i skanner, ta bort alla original som fastnat från skannern	Skannern upptäcker ett kvadd innan det har nått den automatiska dokumentmatarens utmatningssensor. Återställning av sidnivå är aktiverad.	Ta bort alla original från den automatiska dokumentmataren. Meddelandet försvinner.
294.03 Papperskvadd i skanner, ta bort alla original från skannern	Skannern upptäcker ett kvadd vid den automatiska dokumentmatarens utmatningssensor. Återställning av jobb är aktiverad.	Ta bort alla original från den automatiska dokumentmataren. Meddelandet försvinner.
294.03 Papperskvadd i skanner, ta bort alla original som fastnat från skannern	Skannern upptäcker ett kvadd vid den automatiska dokumentmatarens utmatningssensor. Återställning av sidnivå är aktiverad.	Ta bort alla original från den automatiska dokumentmataren. Meddelandet försvinner.
298.01 Skanner saknas - kabel frånkopplad	När MFP:n slagits på upptäcks att skannersladden på framsidan inte är ansluten.	 Slå av MFP:n. Anslut skannersladden till framsidans kontakt. Slå på MFP.
298.02 Skanner saknas - kabel frånkopplad	När MFP:n slagits på upptäcks att skannersladden på baksidan inte är ansluten.	 Slå av MFP:n. Anslut skannersladden till baksidans kontakt. Slå på MFP.

Meddelanden om avaktiverade överföringsfunktioner

Situation	Meddelande	Information
En funktion är avaktiverad. En användare för in en genväg för	<funktionen> har avaktiverats av systemadministratören</funktionen>	Meddelandet visas i tre sekunder och sedan återkommer den tidigare skärmen.
funktionen.		Meddelandet visas om ett menyalternativ har avaktiverats av systemadministratören.
		Här följer några exempel:
		E-post har avaktiverats av systemadministratören.
		Fax har avaktiverats av systemadministratören.
		TCP/IP har avaktiverats av systemadministratören.
		Manuell faxning har avaktiverats av systemadministratören.

Index

Α

Aktivera AppleTalk 39 LexLink 40 NetWare 39 Aktivera hexspårning, Utskriftsinställningar Verktygsmeny Aktivera hexspårning 73 Alarm Alarmkontroll 42 Toneralarm 42 Allmänna inställningar Alarm, se även Alarm 42 Allmänna standardinställningar 41 Datumformat 41 Försättsblad 45 Hämta till 45 Namn på kontakt 42 Originalvärden 46 Plats 42 Skrivarspråk 45 Spara resurser 45 Språk i display 40 Tangentbordstyp 41 Tidsformat 41 Tidsgränser, se även Tidsgränser 43, 44 Uppdateringsfrekvens för webbsida 42 Utskriftsområde 45 Visa bokmärken 42 Visa inledande anvisningar 41 Visa nätverksinfo 41 Återställ utskrift, se även Återställ utskrift alternativknapp markerad 14 omarkerad 13 Analog faxinställning 50 Allmänna faxinställningar 51 Aktivera manuellt fax 51 Avbryt fax 51 Minnesanvändning 51 Nummerpresentation 51 Stations-ID 51 Stationsnamn 51 Stationsnummer 51 Högtalarvolym 57 Inställningar för att skicka fax Aktivera ECM 54 Aktivera faxskanningar 54

Använd prefix 53 Automatisk återuppringn. 53 Bakgrundsborttagning 54 Bakom PABX 53 Drivrutin till fax 54 Innehåll 53 Kontrast 54 Mörkhet 53 Originalstorlek 53 Skanna kant till kant 54 Skuggdetaljer 54 Tillåt spara som genväg 54 Upplösning 53 Uppringningsintervall 53 Uppringningsläge 54 Inställningar för att ta emot fax 55 Aktivera faxmottagning 55 Automatisk reducering 55 Dubbelsidig 55 Faxsidfot 55 Papperskälla för fax 55 Signaler till svar 55 Inställningar för faxlogg Aktivera logg för faxjobb 56 Aktivera logg för faxsamtal 56 Logg över mottagningsfel 56 Logga papperskälla 56 Skriv ut loggar automatiskt 56 Visa loggar 56 Överföringslogg 56 Inställningar för ringsignal Dubbelringning 57 Enkelringning 57 Trippelringning 57 Ringsignalvolym 57 Ange datum och tid Dag 87 Dagens datum och tid 87 DST-läge 88 Minut 87 Månad 87 Sommartid 88 Tidsserver 88 Tidsservernamn 88 Tidszon 87 Tillåt NTP-sändning 88 Timme 87 År 87 Ange lösenord igen 86

Ange zon, AppleTalk 39 Anpassade namn 24 Anpassade typer 24 Anteckningar 79 Använd flersidiga TIFF-bilder E-postinställningar 61 Faxinställningar 59 FTP-inställningar 64 Skanna till USB-inställningar 67 Asterisk-knapp 7 automatisk formatavkänning 18 Avancerad status, parallell 35 Avbryt utskrift 10, 13

В

Backstegsknapp 7 Bakgrunder, HTML 80 Baud 38 bild riktning 81 skalning 81

D

Databitar 38 Dubbelsidig 69 dubbelsidig aktivering 69 bindning 69 definition 24 Dubbelsidig bindning 69

Ε

emuleringsinställningar PCL 77 PostScript 75 **ENA-adress** parallell 36 **USB 34 ENA-gateway** parallell 36 **USB 34** ENA-nätmask parallell 36 **USB 34** enkelsidig, definition 24 E-postguide, Hjälpsidor 89 E-postinställningar Använd flersidiga TIFF-bilder 61 Bakgrundsborttagning 62 E-postbitdjup 62 E-postserverinställning 60 E-postserverinställningSe E-postserverinställning Format 60 Färg 60 Innehåll 60 JPEG-kvalitet 61

E-postbilder skickas som 61 JPEG-kvalitet på foto 61 Kontrast 62 Logga papperskälla 62 Mörkhet 60 Originalstorlek 61 PDF-version 60 Riktning 61 Skanna kant till kant 62 Skuggdetaljer 62 Tillåt spara som genväg 62 Upplösning 60 Överföringslogg 62 E-postserverinställning Användar-ID 30 Basfilnamn 31 Begränsa destinationer 30 Felmeddelande, storlek 30 Logga in 31 Lösenord 30, 31 Max e-poststorlek 30 Primär SMTP- gateway 30 Primär SMTP- gatewayport 30 Sekundär SMTP- gateway 30 Sekundär SMTP- gatewayport 30 Server 31 Servern kräver autentisering 30 SMTP-tidsgräns 30 Svarsadress 30 Sökväg 31 Webblänk 31 Webblänkinställning 31 Ärende 30 Ersättningsstorlek 22 Ethernet 802.2, NetWare 39 Ethernet 802.3, NetWare 39 Ethernet SNAP, NetWare 39 Ethernet Type II, NetWare 39

F

meddelanden status 93 Faxguide, Hjälpsidor 89 Faxinställningar Analog faxinställning 50, 51, 55, 56, 57 Inställningar för att skicka fax 53 Analog faxinställning, se även Analog faxinställning 50 Analog faxserverinställning 50 Faxläge 50 Faxserverinställning Använd flersidiga TIFF-bilder 59 Bildformat 58 Faxupplösning 58 Formatera 58 Innehåll 58 Meddelande 58

Mörkhet 58 Originalstorlek 59 Primär SMTP-gateway 58 Riktning 58 Sekundär SMTP-gateway 58 Svarsadress 58 Ämne 58 Högtalarinställningar Högtalare, Analog faxinställning Högtalarinställningar Högtalare 57 Högtalarvolym 57 Ringsignalvolym 57 Inställningar för ringsignal Dubbelringning 57 Enkelringning 57 Trippelringning 57 Faxserverinställning 58 felsökning, inställningar manöverpanel 5 åsidosättande av programvara 5 flashminne defragmentera 73 formatera 73 FTP-guide, Hjälpsidor 89 FTP-inställningar Använd flersidiga TIFF-bilder 64 Bakgrundsborttagning 65, 68 Basfilnamn 65 Format 63 FTP, bitdjup 65 Färg 63 Innehåll 63 JPEG-kvalitet 64 JPEG-kvalitet på foto 64 Kontrast 65, 68 Logga papperskälla 65 Mörkhet 63 Originalstorlek 64 PDF-version 63 Riktning 63 Skanna kant till kant 65, 68 Skuggdetaljer 65, 68 Tillåt spara som genväg 65 Upplösning 63 Överföringslogg 64 fullt 93 Funktionsbehörighet Behörighet för Lexmark Embedded Solutions (LES) 83 Behörighet till lagrade jobb 82 E-postbehörighet 82 Faxbehörighet 82 FTP-behörighet 82 Kopieringsbehörighet 82 Menver 82 Skanna flash-enhet 83 Skriv ut flash-enhet 83

fylla på utkriftsmaterial 24

G

Guide för förbrukningsmaterial, Hjälpsidor 89 Guide för utskriftsdefekter, Hjälpsidor 89 Guide, Hjälpsidor 89

Η

Hem-knapp 7 Hjälpsidor E-postquide 89 Faxguide 89 FTP-guide 89 Guide 89 Guide för förbrukningsmaterial 89 Guide för utskriftsdefekter 89 Kopieringsguide 89 Skriv ut alla guider 89 Hjälptips-knapp 7 HTML bakgrunder 80 marginalstorlek 80 riktning 80 skalning 80 teckensnitt 80 teckenstorlek 80 huvudmeny knappar 7 Huvudmenyn fält för statusmeddelanden, fält för statusmeddelanden 9 huvudmenyn 7 höger pilknapp 13

I

Indikatorlampa 6 Inställningar Allmänna inställningar 40 Ange datum och tid 87 E-postinställningar 60 Faxinställningar 50 Faxserverinställning 58 FTP-inställningar 63 Kopieringsinställningar 46 Säkerhet 81 Utskriftsinställningar 68 Inställningar *se även* varje enskild post om *inställningar* 40

Κ

knapp för bläddring till höger och förstoring 13 knapp för bläddring till vänster och förminskning 13 knappar Anpassat 15 Asterisk 7 Avbryt 15, 16 Avbryt jobb 10

Avbryt utskrift 10, 13 Backsteg 7 bläddring till höger och förstoring 13 bläddring till vänster och förminskning 13 E-post 9 Fax 9 Fortsätt 15 FTP 9 grå 15 Hem 7 Hjälptips 7 höger pil 13 Klar 15 Kopia 9 Lagrade fax 10 Lagrade jobb 10 markerat alternativ 14 Meny 7 nedtonade 16 nedåtpil 10, 13 numerisk knappsats 6 Nummertecken 6 omarkerat alternativ 13 Rensa allt 6 Släpp lagrade fax 10 Start 6 Status/förbrukningsmaterial 9 Stopp 7 Uppringningspaus 6 välj 13 vänster pil 13 Knappen Fortsätt 15 knappen välj 13 Konf. univ.matare 21 Konfidentiell utskrift Utgångsdatum för jobb 83 Konfigurera universalarkmatare 21 kontrast 72 kontrollpanel Asterisk 7 Backsteg 7 Hem 7 Hjälptips 7 LCD 6 Meny 7 numerisk knappsats 6 nummertecken 6 Rensa allt 6 Start 6 Stopp 7 Uppringningspaus 6 Kopieringsguide, Hjälpsidor 89 Kopieringsinställningar Anpassat 49 Antal kopior 49 Bakgrundsborttagning 49 Dubbelsidig 47

Innehåll 46 Kontrast 49 Kopiera till källa 48 Mörkhet 48 Originalstorlek 48 Pappersspar 47 Skanna kant till kant 49 Skiljeblad 48 Skiljeblad OH-film 48 Skiljebladskälla 48 Skriv ut sidkanter 47 Skuggdetaljer 49 Sortera 47 Tillåt prioriteringskopior 49 Vattenmärke 49 Kopior, ange antal, Utskriftsinställningar Efterbehandlingsmeny Kopior 69 Kuvertmatningsstorlek 20 Kuvertutjämning 21

L

lampa, indikator 6 LCD-pekskärmens funktioner Tillsynsmeddelande 16 ljusstyrka 72

Μ

Mac Binary PS nätverk 33 parallell 36 **USB 34** Magasin <x> Storlek 18 Manuell kuvertstorlek 20 Manuell kuverttyp 20 Manuell pappersstorlek 20 Manuell papperstyp 20 manöverpanel 5 indikatorlampa 6 USB-uttag 7 Marginalstorlek, HTML 80 Matningsriktning 25 meddelanden avbryter jobb Inga jobb har valts 94 Jobbet kan inte tas bort 94 Tar bort valda jobb 94 Faxstatus Anslut <x>bps 94 Fax misslyckades 94 Ingen uppringningston 94 Inget svar 94 Jobbet lagras för senare överföring. 94 Linjen upptagen 94 Mottagning klar 94 Ringer upp 94

Samtalet färdigt 94 Skickar sidan [n] 94 Ställ in klocka 94 Svarar 94 Tar emot sidan [n] 94 Väntar på återuppringning 94 knappen Kopiera Otillräckliga resurser. Försök igen när systemet är inaktivt. 95 Systemet upptaget, förbereder resurser för jobb. 95 Systemet upptaget, förbereder resurser för jobb. Tar bort lagrade jobb. 95 lösenord och PIN-koder Ogiltig PIN-kod. 94 Ogiltigt eller felaktigt lösenord. 94 status [PJL RDYMSG] 92 Aktiverar menyer 91 Avaktiverar menyer 91 Defragmenterar flash 91 Energisparläge 91 Felaktig kod för nätverk 91 Felaktig mikrokod 91 Formaterar flash 91 Hexspårning 91 Klar 91 Låg tonernivå 93 Magasin [x] saknas 92 Magasin [x] är tomt 92 Nätverk 92 Nätverk [x] 92 Ogiltig skannerkod 92 Parallell [x] 92 Programmerar flash 92 Programmerar systemkod 92 Seriell [x] 92 Skriver ut 92 Skriver ut sida [x] 92 Skriver ut sida [x] ? [y], kopia [a] ? [b] 93 Skriver ut sida [x], kopia [a] / [b] 92 Snart slut i magasin [x] 93 Standardfack fullt Fack [x] fullt [namn på standardfack] Fullt 93 Tömmer buffert 93 Underhåll 92 Upptagen 93 **USB 92** USB [x] 92 Väntar 93 Återställer fabriksinställningar 93 Återställer skrivaren 93 Säkerhet meddelanden om avaktiverade överföringsfunktioner se även meddelanden om avaktiverade överföringsfunktioner 112 tillsyn 1565 Emuleringsfel, ladda emuleringstillval 101

200.yy Papperskvadd, [x] sidor fastnat. Lämna papper i facket. 105 200.yy Papperskvadd, kontrollera [områdets namn]. Lämna papper i facket. 105 201.yy Papperskvadd, [x] sidor fastnat. Lämna papper i facket. 106 201.yy Papperskvadd, kontrollera [områdets namn]. Lämna papper i facket. 105 202..yy Papperskvadd, kontrollera [områdets namn]. Lämna papper i facket. 106 202.yy Papperskvadd, [x] sidor fastnat. Lämna papper i facket. 106 231.yy Papperskvadd, kontrollera [områdets namn]. Lämna papper i facket. 106 232.yy Papperskvadd, kontrollera [områdets namn]. Lämna papper i facket. 106 233.yy Papperskvadd, kontrollera [områdets namn]. Lämna papper i facket. 106 234.yy Papperskvadd, kontrollera [områdets namn]. Lämna papper i facket. 107 235.yy Papperskvadd, kontrollera [områdets namn]. Lämna papper i facket. 107 236.vy Papperskvadd, kontrollera [områdets namn]. Lämna papper i facket. 107 237.yy Papperskvadd, kontrollera [områdets namn]. Lämna papper i facket. 107 238.yy Papperskvadd, kontrollera [områdets namn]. Lämna papper i facket. 107, 108 239.yy Papperskvadd, kontrollera [områdets namn]. Lämna papper i facket. 108 24x.yy Papperskvadd, [x] sidor fastnat. Lämna papper i facket. 108 24x.yy Papperskvadd, kontrollera [områdets namn]. Lämna papper i facket. 108 250.yy Papperskvadd, [x] sidor fastnat. Lämna papper i facket. 108 250.yy Papperskvadd, kontrollera [områdets namn]. Lämna papper i facket. 108 260.yy Papperskvadd, kontrollera [områdets namn]. Lämna papper i facket. 108 290.00 Papperskvadd i skannern, ta bort alla original från skannern 108 290.00 Papperskvadd i skannern, ta bort alla original som fastnat från skannern 109 290.01 Papperskvadd i skannern, ta bort alla original från skannern 109 290.01 Papperskvadd i skannern, ta bort alla original som fastnat från skannern 109 290.02 Papperskvadd i skannern, ta bort alla original från skannern 109 290.02 Papperskvadd i skannern, ta bort alla original som fastnat från skannern 109 290.10 Papperskvadd i skannern, ta bort alla original från skannern 109 290.10 Papperskvadd i skannern, ta bort alla original som fastnat från skannern 109

291.00 Papperskvadd i skannern, ta bort alla original från skannern 109 291.00 Papperskvadd i skannern, ta bort alla original som fastnat från skannern 109 291.01 Papperskvadd i skannern, ta bort alla original från skannern 109 291.01 Papperskvadd i skannern, ta bort alla original som fastnat från skannern 109 291.02 Papperskvadd i skannern, ta bort alla original från skannern 110 291.02 Papperskvadd i skannern, ta bort alla original som fastnat från skannern 110 292 Papperskvadd i skannern, ta bort alla original från skannern 110 292 Papperskvadd i skannern, ta bort alla original som fastnat från skannern 110 293 Lägg i nya original om du startar om jobbet. 110 293 Lägg i nya original om du startar om skanningen. 110 294.00 Papperskvadd i skannern, ta bort alla original från skannern 110 294.00 Papperskvadd i skannern, ta bort alla original som fastnat från skannern 110 294.01 Papperskvadd i skannern, ta bort alla original från skannern 111 294.01 Papperskvadd i skannern, ta bort alla original som fastnat från skannern 111 294.02 Papperskvadd i skannern, ta bort alla original från skannern 111 294.02 Papperskvadd i skannern, ta bort alla original som fastnat från skannern 111 294.03 Papperskvadd i skannern, ta bort alla original från skannern 111 294.03 Papperskvadd i skannern, ta bort alla original som fastnat från skannern 111 298.01 Skanner saknas – kabel frånkopplad 111 298.02 Skanner saknas – kabel frånkopplad 111 30.yy Byt ogiltig påfyllningskassett 101 31.yy Byt ut defekt tonerkassett 101 32.yy Byt ut tonerkassett som inte stöds 101 34 Kort papper 101 35 Otillräckligt minne för funktionen Spara resurser 101 37 Otillräckligt minne för att sortera jobb 102 37 Otillräckligt minne för defragmentering av flashminne 102 37 Otillräckligt minne, några lagrade jobb togs bort 102 38 Minnet är fullt 102 39 Komplex sida, en del data kanske inte skrevs ut 102 42.xy Fel kassettområde 103 50 PPDS-teckensnittsfel 103 51 Defekt flash har upptäckts 103 52 Inte tillräckligt mycket utrymme i flashminnet för resurserna 103 53 Oformaterat flashminne har upptäckts 103

54 Fel i seriellt tillval [x] 104 54 Programvarufel i nätverk [x] 103 54 Standardnätverk programfel [x] 104 55 Objekt utan stöd i plats [x] 104 56 Parallellport [x] är avaktiverad 104 56 Seriell port [x] är avaktiverad 104 56 USB-standardport är avaktiverad 104 58 För många flashtillval har installerats 104 58 För många magasin anslutna 104 59 Duplexmagasinet är inte kompatibelt 105 59 Ej kompatibelt fack [x] 105 59 Kuvertmataren är inte kompatibel 105 80 Schemalagt underhåll rekommenderas 105 88 Låg tonernivå 105 Anslut kuvertmatare på nytt 95 Byt torkare 95 Dokumentmataren till skannern är öppen 95 Ett fel uppstod med flash-enheten. Ta ut och sätt i enheten igen. 95 Faxminnet är fullt 95 Fyll på [src] med [Anpassad sträng] 95 Fyll på den manuella arkmataren med [Anpassad sträng] 96 Fyll på den manuella arkmataren med [Namn på anpassad typ] 95, 97 Fyll på den manuella arkmataren med [storlek] 97 Fyll på den manuella arkmataren med [typ] [storlek] 97 Installera duplex 96 Installera kuvertmatare 96 Kontrollera anslutningen för magasin [x] 96 Kontrollera anslutningen till duplexenheten 96 Köad för sändning 96 Ladda [src] med [storlek] 97 Ladda [src] med [typ] [storlek] 97 Lägg i nya original om du startar om jobbet. 98 Lägg i nya original om du startar om skanningen. 98 Minnet fullt, kan inte skriva ut fax 98 Om du startar om jobbet, byt ut de original som inte har börjat matas ut ur skannern. 98 Rengör skannerglas 99 Rengör skannerlockets insida 99 Skannerns åtkomstlucka är öppen 99 Skannerregistrering slutfördes 99 Skanningsdokumentet för långt 99 Stäng luckan eller sätt i tonerkassetten 100 Sätt i magasin [x] 96, 100 Ta bort papperet från standardfacket 100 USB-enheten kan inte användas, ta bort 100 USB-hubb kan inte användas, ta bort 100 Ändra [100 Ändra [src] till [Anpassad sträng] 100 Ändra [src] till [storlek] 100 Ändra [src] till [storlek] [typ] 101 meddelanden om avaktiverade överföringsfunktioner <Funktionen > har avaktiverats av systemadministratören 112

menyer Administration Standardmenver Faxinställningar Inställningar för att skicka fax 57 Hantera genvägar 90 E-postgenvägar 90 Faxgenvägar 90 FTP-genvägar 90 Profilgenvägar 90 Nätverk/portar 27 AppleTalk 39 E-postserverinställningSe E-postserverinställning IPv6 29 LexLink 40 NetWare 39 Nätverk<x> 32 Parallell <x> 35 Serie <x> 37 Standardnätverk 32 Standard-USB 33 TCP/IP 27 Trådlöst 32 USB <x> 33 Rapporter 25 Standardmenyer Faxinställningar Inställningar för att skicka fax 53 Menyer Se varje enskild meny med namn Menyknapp 7 Menyöversikt 17 Måttenheter 25

Ν

navigeringsfält 9 nedåtpilknapp 10, 13 NPA-läge nätverk 32 parallell 35 seriell 37 USB 33 NSQ/GSQ-läge, NetWare 39 numerisk knappsats 6 Nummerteckenknapp 6 Nätverksbuffert 32 Nätverksnummer, NetWare 39

0

Omnumrera magasin Tilldela kuvertmatare 78 Tilldela magasin [x] 78 Tilldela manuell arkmatare 78 Tilldela manuell kuvertmatare 78 Tilldela universalarkmatare 78 Visa orig. värden 79 Återställ original 79 Omnumrera magasin, PCL 78 Originalvärden 75 originalvärden 75 originalvärden, återställa 73

Ρ

Paketström, NetWare 39 papper med struktur 22 Pappersformatet Universal 25 Pappersmatning 24 Pappersmeny 18 Ersättningsstorlek 22 Konfigurera universalarkmatare 21 Pappersstorlek/typ 18 Fack<x> Typ, Fack <x> Typ 19 Kuvertmatningsstorlek 20 Magasin <x> Storlek 18 Manuell kuvertstorlek 20 Manuell kuverttyp 20 Manuell pappersstorlek 20 Manuell papperstyp 20 Storlek i univ.mat 19 Typ i universalarkmatare 19 Pappersstruktur Anpassad struktur <x> 23 Etikettstruktur 22 Färgstruktur 22 Kuvertstruktur 22 Normal struktur 22 Struktur bondpapper 22 Struktur brevpapper 22 Struktur för OH-film 22 Struktur förtr. papper 22 Struktur tjockt papper 23 Vinyletikettstruktur 22 Pappersvikt Anpassad vikt <x>, vikt anpassat papper 23 Etikettvikt 23 Kuvertvikt 23 Normal vikt 23 Vikt för Bond 23 Vikt för brevpapper 23 Vikt för färgat papper 23 Vikt för förtryckt papper 23 Vikt för OH-film 23 Vikt för tjockt papper 23 Vinyletikettvikt 23 Standardkälla 18 Pappersstorlek 18 Pappersstorlek/typ 18 Pappersstruktur 22 Papperstyp 18 papperstyp, anpassad 24 Pappersvikt 23 Parallellbuffert 35 Parallelläge 2 36

Paritet 38 PCL omnumrering av magasin 78 PCL SmartSwitch nätverk 32 parallell 35 seriell 37 **USB 33** PCL symboluppsättning 76 PCL-emuleringsinställningar 77 A4-bredd 77 Auto CR efter LF 77 Auto LF efter CR 77 Breddsteg 77 Punktstorlek 77 Rader per sida 77 Riktning 77 PCL-teckensnittskälla 76 Protokoll, parallell 35 PS SmartSwitch nätverk 32 parallell 35 seriell 37 **USB 33**

R

Rapporter Enhetsstatistik 26 E-postgenvägar 26 Faxgenvägar 26 FTP-genvägar 26 Genvägslista 26 Logg för faxiobb 26 Logg för faxsamtal 26 Profillista 26 Sida med menyinställningar 26 Sida med nätverksinställningar 26 Sidan NetWare-inställningar 26 Skriv ut katalog 26 Skriv ut teckensnitt 26 Raster, definition 46 Rensa allt-knapp 6 Riktning 81 Riktning, HTML 80 Robust XON 38

S

se även Allmänna inställningar 40 se även E-postinställningar 60 se även Faxinställningar 50 se även FTP-inställningar 63 se även Kopieringsinställningar 46 se även Utskriftsinställningar 68 se även Ställa in datum och tid 87 se även Säkerhet 81 Seriell buffert 37 Seriellt protokoll 37 Skala, HTML 80 Skalning 81 Skanna till USB-inställningar Använd flersidiga TIFF-bilder 67 Basfilnamn 68 Format 66 Färg 66 Innehåll 66 JPEG-kvalitet 67 JPEG-kvalitet på foto 67 Mörkhet 66 Originalstorlek 67 PDF-version 66 Riktning 66 Skanningens bitdjup 67 Upplösning 66 Skapa, ändra och ta bort lösenord Skapa användarlösenord 86 Skapa avancerade lösenord 86 Ändra/ta bort användarlösenord 86 Ändra/ta bort avancerade lösenord 86 Skapa/ändra lösenord Skapa/ändra användarlösenord Ange lösenord igen 86 Lösenord 86 Skapa/ändra avancerat lösenord Ange lösenord igen 86 Lösenord 86 Skriv ut alla guider, Hjälpsidor 89 skriva ut anteckningar 79 skrivarspråk PCL-emulering 74 PS-emulering, språk, skrivare, Utskriftsinställningar Inställningsmeny Skrivarspråk 74 skriver ut dubbelsidig, definition 24 enkelsidig, definition 24 Skydda menyer Genvägar 84 Inställningar 84 LES-konfiguration 84 Nätverk/portar 84 Pappersmeny 84 Rapporter 84 Skapa skanningsprofil 84 Sortering 70 sortering, aktivering 70 Standardinställningar 17 Standardkälla 18 Startknapp 6 Stoppknapp 7 Storlek i univ.mat 19 storlek, ersättning 22 struktur Anpassad struktur <x> 23 bond 22

brevpapper 22 etiketter 22 färgat 22 förtryckt 22 kuvert 22 normal 22 OH-film 22 tjockt papper 23 vinyletiketter 22 Stående bredd 25 Stående höjd 25 Svara på DSR 38 Svara på initiering, parallell 36 Symboluppsättning, PCL 76 Säkerhet Autentiseringsmetod 81 Automatisk "Logga ut"-fördröjning 81 Funktionsbehörighet, Se Funktionsbehörighet Konfidentiell utskrift, se ävenKonfidentiell utskrift 83 meddelanden om avaktiverade överföringsfunktioner se även meddelanden om avaktiverade överföringsfunktioner 112 NTLM-autentiseringsinställningar 85 Portintervall för skanning till dator 81 Skapa och ändra lösenord meddelanden om avaktiverade överföringsfunktioner 112 Skapa, ändra och ta bort lösenord Se Skapa, ändra och ta bort lösenord Skapa/ändra lösenord, Se Skapa/ändra lösenord Skydda menyer Se Skydda menyer

Т

Teckensnitt HTML 80 PCL, PCL-teckensnitts 76 Teckensnittskälla, PCL 76 Teckenstorlek, HTML 80 Tidsgränser Energisparläge 43 Standby-läge 43 Tidsgräns för skärm 43 Tidsgräns för vänta 44 Utskriftstidsgr. 44 Tomma sidor 69 Typ i universalarkmatare 19 Täckningsuppskattning 73

U

universalarkmatare, konfigurera 21 Universell inställning 25 Uppringningspausknapp 6 USB-buffert 34 USB-uttag 7 Utskriftsinställningar Bildmeny 80

Autoanpassa 80 Invertera 80 Riktning 81 Skalning 81 Efterbehandlingsmeny 69 Dubbelsidig 69 Dubbelsidig bindning 69 Miniatyrkant 71 Miniatyrlayout 70 Miniatyrordning 71 Miniatyrorientering 71 Skiljeblad 70 Skiljebladskälla 70 Sortering 70 Tomma sidor 69 HTML-meny 80 Bakgrunder 80 Marginalstorlek 80 Riktning 80 Skala 80 Teckensnitt 80 **Teckenstorlek 80** Inställningsmeny 74 Hämta till 74 Originalvärden 75 Spara resurser 74 Utskriftsområde 74 Kvalitetsmeny 72 Kontrast 72 Ljusstyrka 72 Tonersvärta 72 Upplösning 72 PCL-emuleringsmeny 76 Omnumrera magasin 78 PCL-emuleringsinställningar 77 Symboluppsättning 76 Teckensnitt 76 Teckensnittskälla 76 PDF-meny 79 Anpassa 79 Anteckningar 79 PostScript-meny 75 Skriv ut PS-fel 75 Teckensnittsprioritet 75 Verktygsmeny 73 Defragmentera flashminne 73 Formatera flashminne 73 Originalvärden 73 Täckningsuppskattning 73 Utskriftsläge, NetWare 39 Utskriftsområde 74

Index

V

vikt Bond 23 brevpapper 23 etiketter 23 färgat 23 förtryckt 23 kuvert 23 normal 23 OH-film 23 tjockt papper 23 vinyletiketter 23 virtuellt alfanumeriskt tangentbord 52 Visa adress, AppleTalk 39 Visa inloggningsnamn, NetWare 39 Visa kortnamn, LexLink 40 Visa namn, AppleTalk 39 vänster pilknapp 13

Å

Återställ utskrift Auto fortsättning 44 Skydda sida 44 Åtgärda papperskvadd 44 återställa originalvärden 75