


Faites correspondre un ensemble de défaillances répétées d'un travail d'impression avec les marques d'une des lignes verticales. La ligne qui correspond le mieux aux défaillances du travail d'impression peut indiquer leur origine.



Par exemple, la distance qui sépare ces deux marques illustre une défaillance répétée qui se produit tous les 34,6 mm (1,4 po). Cela indique que le photoconducteur doit être remplacé.

Remplacez le **photoconducteur**.
94,2 mm
(3,71 po)

Remplacez **l'unité de fusion**.
95 mm
(3,74 po)

Remarque : si la défaillance apparaît sur le recto d'un travail d'impression réalisé sur une seule face, remplacez la **cartouche de toner** avant de remplacer l'**unité de fusion**.

Remplacez le **kit d'image**.
78,5 mm
(3,1 po)

Remplacez le **kit d'image**.
55 mm
(2,2 po)

Remplacez le **développeur**.
43,9 mm
(1,7 po)

Remplacez le **kit d'image**.
37,7 mm
(1,5 po)

Remplacez le **photoconducteur**.
34,6 mm
(1,4 po)

