



# **Stampa con Google Drive**

---

## **Guida dell'amministratore**

---

**Novembre 2016**

**[www.lexmark.com](http://www.lexmark.com)**

# Sommario

<b>Panoramica.....</b>	<b>3</b>
<b>Configurazione dell'applicazione.....</b>	<b>4</b>
Creazione di un account Google.....	4
Accesso alla pagina di configurazione dell'applicazione.....	4
Personalizzazione dell'icona dell'applicazione.....	4
Impostazione del controllo di accesso alle funzioni.....	4
Rimozione dei token OAuth.....	5
Configurazione delle opzioni di conferma.....	5
<b>Uso dell'applicazione.....</b>	<b>6</b>
Connessione della stampante all'account Google con OAuth.....	6
Stampa di documenti.....	6
Filtraggio e ricerca di documenti o cartelle.....	6
<b>Risoluzione dei problemi.....</b>	<b>7</b>
<b>Appendice.....</b>	<b>9</b>
<b>Avvertenze.....</b>	<b>10</b>
<b>Indice.....</b>	<b>11</b>

## Panoramica

Utilizzare l'applicazione per accedere ai documenti di Google Drive dal pannello di controllo della stampante ed eseguirne la stampa. È inoltre possibile eliminare, filtrare o ricercare documenti e cartelle.

**Nota:** questa applicazione richiede un account Google.

# Configurazione dell'applicazione

## Creazione di un account Google

Prima di configurare l'applicazione, verificare di avere un account Google valido, annotandone il nome utente e la password. Se non si dispone dell'accesso a un account Google, accedere al sito Web Google e crearne uno prima di configurare queste impostazioni.

## Accesso alla pagina di configurazione dell'applicazione

**1** Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante.

**Nota:** Visualizzare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte.

**2** Fare clic su **Impostazioni** o **Configurazione**.

**3** A seconda del modello di stampante, eseguire una delle operazioni seguenti:

- Fare clic su **App. > Gestione applicazioni**.
- Fare clic su **Soluzioni periferica > Soluzioni (eSF)**.
- Fare clic su **Embedded Solutions**.

**4** Selezionare l'applicazione nell'elenco e fare clic su **Configura**.

## Personalizzazione dell'icona dell'applicazione

**1** Da Embedded Web Server, accedere alla pagina di configurazione dell'applicazione.

**2** Specificare il testo e l'immagine da visualizzare nella schermata iniziale.

**Nota:** alcune applicazioni richiedono la modifica delle impostazioni dalla pagina del profilo.

**3** Applicare le modifiche.

## Impostazione del controllo di accesso alle funzioni

**1** Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante.

**Nota:** Visualizzare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte.

**2** Fare clic su **Impostazioni** o **Configurazione > Protezione > Impostazione di protezione**.

**3** Dall'Impostazione di protezione avanzata, configurare un blocco.

**4** Configurare un modello di protezione utilizzando il blocco configurato in precedenza.

- 5** Fare clic su **Controlli accesso**, quindi a seconda del modello di stampante, eseguire una delle seguenti operazioni:
  - Fare clic su **App periferica**, quindi individuare l'applicazione e selezionare il modello di protezione configurato in precedenza.
  - Selezionare una funzione di soluzione non utilizzata (soluzioni da 1 a 10), quindi selezionare il modello di protezione configurato in precedenza.
- 6** Fare clic su **Inoltra**.

## Rimozione dei token OAuth

- 1** Da Embedded Web Server, accedere alla pagina di configurazione dell'applicazione.
- 2** Nella sezione Gestione token OAuth, selezionare la modalità di rimozione dei token.  
**Nota:** Per ulteriori informazioni su ciascuna impostazione, vedere la guida contestuale.
- 3** Applicare le modifiche.

## Configurazione delle opzioni di conferma

- 1** Da Embedded Web Server, accedere alla pagina di configurazione dell'applicazione.
- 2** Selezionare il messaggio della schermata di conferma che si desidera mostrare.
- 3** Applicare le modifiche.

## Uso dell'applicazione

### Connessione della stampante all'account Google con OAuth

Quando si accede all'applicazione per la prima volta, viene richiesto di autorizzare l'accesso della stampante all'account Google. La procedura di autorizzazione inizia quando si accede all'applicazione dalla schermata iniziale della stampante. Assicurarsi di completare la procedura entro 30 minuti.

- 1 Dalla schermata iniziale, toccare l'icona dell'applicazione.
- 2 Dalla schermata di autorizzazione, stampare le istruzioni o inviarle tramite e-mail al proprio indirizzo di posta elettronica.
- 3 Per completare il processo di autorizzazione, seguire le istruzioni sul sito Web.
- 4 Toccare **Avanti** sul pannello di controllo.

**Nota:** Attendere circa 30 secondi prima di accedere di nuovo all'applicazione. All'accesso successivo si viene automaticamente connessi all'account Google.

Per disconnettere la stampante dall'account Google, accedere alle impostazioni di protezione dell'account, quindi revocare l'accesso all'applicazione. Per ulteriori informazioni, vedere la guida di Google.

### Stampa di documenti

È possibile inviare documenti a una stampante registrata al proprio account Google da una periferica connessa al Web.

- 1 Dalla schermata iniziale, toccare l'icona dell'applicazione.
- 2 Se necessario, selezionare una cartella.
- 3 Selezionare il documento e stamparlo.

### Filtraggio e ricerca di documenti o cartelle

- 1 Dalla schermata iniziale, toccare l'icona dell'applicazione.
- 2 Effettuare una delle seguenti operazioni:
  - Per filtrare i documenti, toccare **Filtro**, quindi selezionare una categoria.
  - Per la ricerca di documenti o cartelle, toccare **Cerca** o , quindi digitare il nome del documento o cartella. Toccare **Avanti**.

# Risoluzione dei problemi

## Si è verificato un errore dell'applicazione

Provare una o più delle soluzioni seguenti

### Controllare il registro di sistema

**1** Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante.

**Nota:** Visualizzare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte.

**2** Fare clic su **Impostazioni** o **Configurazione**.

**3** A seconda del modello di stampante, eseguire una delle operazioni seguenti:

- Fare clic su **App. > Gestione applicazioni**.
- Fare clic su **Soluzioni periferica > Soluzioni (eSF)**.
- Fare clic su **Embedded Solutions**.

**4** Fare clic su **Sistema > Registro**.

**5** Selezionare e inviare i filtri appropriati per visualizzare le voci di registro.

### Contattare il provider della soluzione.

Se non si è ancora in grado di risolvere il problema, contattare il rappresentante delle soluzioni.

## I documenti non compaiono nell'elenco

Provare una o più delle seguenti soluzioni:

**Quando si utilizza la funzione di filtro, assicurarsi di selezionare una categoria contenente documenti**

**Assicurarsi che tutti i cavi di rete appropriati siano saldamente collegati e che le impostazioni di rete della stampante siano correttamente configurate**

Per ulteriori informazioni, consultare la *Guida per l'utente* della stampante.

### Contattare il rappresentante Lexmark

## Impossibile autenticare l'utente

Provare una o più delle soluzioni seguenti

**Se si utilizza una versione precedente dell'applicazione, aggiornarla alla versione 2.0 o successiva**

**Accertarsi che le credenziali dell'utente siano corrette.**

**Assicurarsi che tutti i cavi di rete appropriati siano saldamente collegati e che le impostazioni di rete della stampante siano correttamente configurate.**

Per ulteriori informazioni, consultare la *Guida per l'utente* della stampante.

**Assicurarsi che il token OAuth sia ancora attivo**

Se il token OAuth è stato rimosso dalla stampante, registrare nuovamente l'account.

**Contattare il fornitore della soluzione**

Se non si è ancora in grado di risolvere il problema, contattare il fornitore della soluzione.

## Appendice

### Esportazione o importazione di un file di configurazione

**1** Da Embedded Web Server, accedere alla pagina di configurazione dell'applicazione.

**2** Importare o esportare il file di configurazione.

**Note:**

- Se viene visualizzato il messaggio di errore **Memoria esaurita di JVM**, ripetere l'esportazione finché il file di configurazione non viene salvato.
- Se si verifica un timeout e viene visualizzata una schermata vuota, aggiornare il browser Web, quindi fare clic su **Applica**.

### Verifica della versione di Framework soluzioni integrate

**1** Da Embedded Web Server, fare clic su **Rapporti > Impostazioni periferica**.

**2** Nella sezione Soluzioni integrate, vedere il valore associato a “Framework =”.

**Nota:** per visualizzare un elenco completo delle stampanti supportate da ciascuna versione di Framework soluzioni integrate, vedere il file *Leggimi*.

# Avvertenze

## Nota all'edizione

Novembre 2016

**Le informazioni incluse nel seguente paragrafo non si applicano a tutti quei Paesi in cui tali disposizioni non risultano conformi alle leggi locali:** LA PRESENTE DOCUMENTAZIONE VIENE FORNITA DA LEXMARK INTERNATIONAL, INC. COSÌ COM'È, SENZA ALCUNA GARANZIA IMPLICITA O ESPLICITA, INCLUSE LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALITÀ O IDONEITÀ A SCOPI SPECIFICI. In alcuni paesi non è consentita la rinuncia di responsabilità esplicita o implicita in determinate transazioni, pertanto la presente dichiarazione potrebbe non essere valida.

La presente pubblicazione potrebbe includere inesattezze di carattere tecnico o errori tipografici. Le presenti informazioni sono soggette a modifiche periodiche che vengono incluse nelle edizioni successive.

Miglioramenti o modifiche ai prodotti o ai programmi descritti nel presente documento possono essere apportati in qualsiasi momento.

I riferimenti a prodotti, programmi o servizi contenuti in questa pubblicazione non sottintendono alcuna intenzione del produttore di renderli disponibili in tutti i Paesi in cui opera. Qualsiasi riferimento a un prodotto, programma o servizio non implica alcun uso esclusivo di tale prodotto, programma o servizio. Ogni prodotto, programma o servizio funzionalmente equivalente che non violi diritti di proprietà intellettuale può essere utilizzato in sostituzione. La valutazione e la verifica del funzionamento insieme ad altri prodotti, programmi o servizi, tranne quelli espressamente progettati dal produttore, sono di responsabilità dell'utente.

Per il supporto tecnico di Lexmark, visitare il sito Web all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

Per informazioni sui materiali di consumo e sui trasferimenti, visitare il sito Web [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

© 2016 Lexmark International, Inc.

**Tutti i diritti riservati.**

## GOVERNMENT END USERS

The Software Program and any related documentation are "Commercial Items," as that term is defined in 48 C.F.R. 2.101, "Computer Software" and "Commercial Computer Software Documentation," as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212 or 48 C.F.R. 227.7202, as applicable. Consistent with 48 C.F.R. 12.212 or 48 C.F.R. 227.7202-1 through 227.7207-4, as applicable, the Commercial Computer Software and Commercial Software Documentation are licensed to the U.S. Government end users (a) only as Commercial Items and (b) with only those rights as are granted to all other end users pursuant to the terms and conditions herein.

## Marchi

Lexmark e il logo Lexmark sono marchi di Lexmark International, Inc., registrati negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

Google Drive è un marchio di Google Inc.

Gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

# Indice

## A

accesso alla pagina di configurazione 4  
Account Google configurazione 4

## C

cartelle ricerca in corso 6  
configurazione delle opzioni di conferma 5  
connessione della stampante all'account Google con OAuth 6  
controllo accesso funzioni installazione 4

## D

documenti filtraggio 6  
ricerca in corso 6  
stampa in corso 6  
documenti non visualizzati nell'elenco 7

## E

Embedded Solutions Framework verifica del numero di versione 9  
errore applicazione 7  
esportazione di un file di configurazione 9

## F

file di configurazione esportazione o importazione 9  
filtraggio di documenti 6

## G

gestione dei token OAuth 5

## I

icona applicazione personalizzazione 4  
icona della schermata iniziale personalizzazione 4

importazione di un file di configurazione 9

impossibile autenticare l'utente 8  
impostazione del controllo di accesso alle funzioni 4

## O

opzioni di conferma configurazione 5

## P

pagina di configurazione per l'applicazione  
accesso 4  
panoramica 3  
personalizzazione dell'icona dell'applicazione 4  
prerequisiti applicazione configurazione 4

## R

ricerca di cartelle 6  
ricerca di documenti 6  
rimozione dei token OAuth 5

## S

stampa di documenti 6

## T

token OAuth  
gestione 5  
rimozione 5