



Lexmark™

Digitalizar para disco rígido

Versão 1.5

Guia do administrador

Junho de 2021

www.lexmark.com

Conteúdo

Histórico de alterações.....	3
Visão geral.....	4
Lista de verificação da prontidão para implantação.....	5
Como configurar os aplicativos.....	6
Acesso ao Servidor da Web Incorporado.....	6
Configurando um destino da pasta de disco rígido.....	6
Importação e exportação de um arquivo de configuração.....	7
Acessando o aplicativo da web.....	8
Configuração do recurso Recuperação do Disco Rígido pela Web.....	8
Usando os aplicativos.....	10
Digitalizando documentos.....	10
Gerenciando pastas.....	10
Gerenciando documentos.....	10
Imprimir um documento.....	10
Solução de problemas.....	12
Erro de aplicativo.....	12
Memória insuficiente.....	12
Algumas configurações não aparecem na página de configurações do aplicativo.....	13
Nomes dos arquivos temporários para arquivos baixados a partir do aplicativo da web.....	13
Avisos.....	14
Índice.....	15

Histórico de alterações

Junho de 2021

- Informações adicionadas sobre o recurso Recuperação do Disco Rígido pela Web.

Novembro de 2020

- Liberação da documentação inicial.

Agosto de 2017

- Informações adicionais sobre compatibilidade do navegador da web.

Julho de 2016

- Suporte adicional para croata, romeno, sérvio, eslovaco e esloveno.

Mai de 2016

- Documento inicial lançado para produtos multifuncionais com tela sensível ao toque do tipo tablet.

Visão geral

Digitalizar para disco rígido é composta de dois aplicativos:

- **Scan Center**—Use o aplicativo para enviar documentos digitalizados para um ou mais destinos. Para obter mais informações, consulte o *Guia do Administrador do Scan Center*.

Nota: O plug-in Scan Center - Disco Rígido deve estar instalado no Scan Center para salvar documentos no disco rígido da impressora.

- **Imprimir a partir do Disco Rígido**—Utilize o aplicativo para gerenciar documentos do disco rígido da impressora.

A partir do disco rígido da impressora, você pode:

- Criar pastas.
- Atribuir uma senha para pastas ou documentos.
- Renomear, imprimir, mover ou excluir documentos guardados.

Este documento oferece instruções sobre como configurar, utilizar e solucionar problemas dos aplicativos.

Lista de verificação da prontidão para implantação

Verifique se:

- O disco rígido de impressora está instalado com pelo menos 20GB de espaço livre.
- A versão do Scan Center é 1.0.13 ou posterior.

Para verificar a versão do aplicativo, faça o seguinte:

- 1** Obtenha o endereço IP da impressora. Execute um dos seguintes procedimentos:
 - Localize o endereço IP na parte superior da tela inicial da impressora.
 - Na tela inicial da impressora, toque em **Configurações > Rede/Portas > Visão geral da rede**.
- 2** No Embedded Web Server, clique em **Aplicativos > Scan Center**.
- 3** Observe o valor associado com "Versão".

Como configurar os aplicativos

Talvez sejam necessários direitos administrativos para configurar os aplicativos.

Acesso ao Servidor da Web Incorporado

Nota: Ao utilizar o Internet Explorer®, certifique-se de não exibir sites da intranet em Exibição de compatibilidade Para obter mais informações, consulte as informações de ajuda do navegador.

- 1 Obtenha o endereço IP da impressora. Execute um dos seguintes procedimentos:
 - Localize o endereço IP na parte superior da tela inicial da impressora.
 - Na tela inicial da impressora, toque em **Configurações > Rede/Portas > Visão geral da rede**.
- 2 Abra o navegador da Web e digite o endereço IP da impressora.


Nota: Para obter uma lista de navegadores da web recomendados, consulte o arquivo *Readme*.

Configurando um destino da pasta de disco rígido

Uso do Embedded Web Server

- 1 No Servidor da Web incorporado, navegue até a página de configuração do aplicativo:
Aplicativos > Scan Center > Configurar
- 2 Clique em **Pasta do disco rígido > Criar pasta do disco rígido**.
- 3 Configure as definições.
- 4 Clique em **Salvar**.

Notas:


- Se a pasta indicada no caminho não existir, ao testar a conexão automaticamente, ela será criada.
- Para editar um destino, selecione-o na lista.
- Para excluir um destino, clique em  ao lado dele.
- Você também pode evitar que usuários criem ou editem destinos utilizando o painel de controle da impressora.

Uso do painel de controle da impressora

Somente destinos criados através do Servidor da Web Incorporado são salvos automaticamente. Para obter mais informações sobre como salvar destinos criados no painel de controle da impressora, consulte "[Criando um atalho](#)" na página 7.


- 1 Na tela inicial, toque no ícone do aplicativo.
- 2 Toque em **Disco rígido > Criar pasta do disco rígido**.

3 Configure as definições.

Nota: Para adicionar uma pasta, toque em  no topo do visor.


4 Toque em **Concluído**.

Notas:

- Se a pasta indicada no caminho não existir, ao testar a conexão automaticamente, ela será criada.
- Se aplicável, para editar um destino, toque em  ao lado dele.
- Você pode excluir destinos apenas do Servidor da Web Incorporado. Para obter mais informações, consulte "[Uso do Embedded Web Server](#)" na página 6.

Criando um atalho

Destinos criados no painel de controle da impressora não são salvos, mas as pastas ainda existem. Para salvar o destino com as pastas após criá-los no painel de controle da impressora, faça o seguinte:

- 1** Na tela inicial, toque no ícone do aplicativo.
- 2** Selecione um ou mais destinos.
- 3** Toque em  no canto superior direito do visor da impressora.
- 4** Toque em **Criar atalho** e, então, digite um nome de atalho exclusivo.
- 5** Toque em **OK**.

Notas:

- Você precisa de um disco rígido de impressora para adicionar diversos destinos para um atalho. Para obter mais informações sobre a instalação de um disco rígido de impressora, consulte o *Guia de usuário* da impressora.
- Estes atalhos pode conter configurações salvas para outros destinos, como copiar ou enviar um e-mail.
- Você pode editar ou excluir atalhos apenas do Embedded Web Server.

Importação e exportação de um arquivo de configuração

Nota: Importar arquivos de configuração substitui as configurações existentes do aplicativo.

Importando um arquivo de configuração para o Scan Center

- 1** No Servidor da Web incorporado, navegue até a página de configuração do aplicativo:
Aplicativos > Scan Center > Configurar
- 2** Clique em **Configuração de importação/exportação**.
- 3** Navegue até o arquivo de configuração e clique em **Importar**.

Importando um arquivo de configuração para Imprimir a partir do Disco Rígido

- 1 No Servidor da Web incorporado, navegue até a página de configuração do aplicativo:
Clique em **Aplicativos > Imprimir a partir do Disco Rígido > Configurar**
- 2 Clique em **Importar**.
- 3 Navegue até o arquivo de configuração e clique em **Iniciar**.

Exportando um arquivo de configuração

- 1 No Servidor da Web incorporado, execute um dos procedimentos a seguir:
 - Clique em **Aplicativos > Scan Center > Configurar > Importar/Exportar configuração**.
 - Clique em **Aplicativos > Imprimir a partir do Disco Rígido > Configurar**.
- 2 Clique em **Exportar**.

Acessando o aplicativo da web

Utilize o aplicativo para exibir os documentos armazenados no disco rígido da impressora a partir do Embedded Web Server. Também é possível fazer o download dos documentos selecionando-os.

Nota: Ao utilizar o Internet Explorer, certifique-se de exibir sites da intranet na Exibição de compatibilidade. Para obter mais informações, consulte as informações de ajuda do navegador.

- 1 No Embedded Web Server, clique em **Aplicativos > Iniciar Aplicativos**.
- 2 Inicie o aplicativo da web Recuperação do Disco Rígido pela Web.

Configuração do recurso Recuperação do Disco Rígido pela Web

Este recurso permite programar a exclusão automática de arquivos salvos no disco rígido da impressora.

Nota: Somente arquivos de destino devem ser excluídos. Recomendamos que as pastas criadas pelos usuários, as configurações de digitalização e as configurações de segurança dos usuários não sejam excluídas.

- 1 No Embedded Web Server, clique em **Aplicativos > Iniciar aplicativos > Recuperação do Disco Rígido pela Web**.
- 2 Execute um dos seguintes procedimentos:

Criar uma pasta

- a Clique em **Criar pasta**.
- b No campo Nome da pasta, digite um nome de pasta.
- c Selecione **Proteção por senha** e digite a senha nos campos senha e Reinsere senha.
- d Selecione **Excluir automaticamente o conteúdo da pasta (incluindo arquivos e subpastas protegidos por senha)**.
 - **Frequência:** selecione com que frequência deseja excluir os arquivos.
 - **Diariamente:** exclui os arquivos diariamente.

Notas:

- A opção Diariamente está selecionada por padrão
- Se você selecionar Diariamente, a opção Dia ficará indisponível.
- **Semanalmente:** exclui os arquivos semanalmente.
- **Mensalmente:** exclui os arquivos mensalmente.
- **Dia:** selecione o dia em que deseja excluir os arquivos.

Notas:

- Por padrão, a primeira opção estará selecionada.
- Se você programar a exclusão mensalmente, mas selecionar uma data que não fora do mês corrente, a exclusão não acontecerá neste mês.
- **Hora:** selecione a hora em que deseja excluir os arquivos.

Nota: Por padrão, a hora 00:00 estará selecionada.

Notas:

- Se uma subpasta for excluída durante a exclusão automática de uma pasta principal, o registro da exclusão programada também será excluído.
- Se uma pasta for movida para um novo local, a programação de exclusão dessa pasta será mantida.
- Subpastas e arquivos protegidos por senha são incluídos na exclusão programada.

e Clique em **Salvar**.

Editar uma pasta

a Selecione a pasta que deseja editar e clique em **Editar pasta**.

b Ajuste os detalhes e clique em **Salvar**.

Nota: O botão Editar pasta será desativado na pasta raiz.

Excluir uma pasta

a Selecione a pasta que deseja excluir.

b Clique em **Excluir**

Notas:

- O botão Excluir pasta será desativado na pasta raiz.
- Durante a exclusão, todos os arquivos e subpastas protegidos por senha dentro da pasta também serão excluídos.
- Durante a exclusão, mesmo se a pasta estiver protegida por senha, não será necessário inserir a senha.

Notas:



- A mensagem de erro **A pasta não existe mais** será exibida quando você criar ou excluir pastas dentro de uma pasta que já tiver sido excluída pela exclusão programada.
- Os itens exibidos no navegador de arquivos poderão incluir arquivos e pastas usados por outros aplicativos. Os usuários com direitos administrativos devem ter cuidado ao gerenciar tais arquivos e pastas.

Usando os aplicativos


Digitalizando documentos

- 1 Carregue o documento no alimentador automático de documentos ou no vidro do scanner.
- 2 Na tela inicial, execute um dos seguintes procedimentos:
 - Toque no ícone do aplicativo e, em seguida, selecione ou crie um destino. Para mais informações sobre criação de destinos, consulte "[Configurando um destino da pasta de disco rígido](#)" na página 6.
 - Toque em um atalho. Para obter mais informações sobre atalhos, consulte o *Guia do administrador de Personalização da exibição*.
- 3 Toque em **Digitalizar**.
- 4 Siga as instruções exibidas no visor.

Gerenciando pastas

- 1 Na tela inicial, toque em **Imprimir a partir do Disco Rígido**.
- 2 Tente um dos seguintes métodos:
 - Para criar uma pasta, ou ocultar ou mostrar pastas, toque em  no topo do visor.
Notas:
 - Você também pode criar pastas utilizando o Scan Center. Para obter mais informações, consulte "[Configurando um destino da pasta de disco rígido](#)" na página 6.
 - Ao ocultar as pastas, serão exibidos somente os documentos.
 - Para gerenciar uma pasta específica, toque em  ao lado dela.
Nota: Para editar ou excluir uma senha de uma pasta, toque em **Alterar senha**.
- 3 Siga as instruções exibidas no visor.

Gerenciando documentos


- 1 Na tela inicial, toque em **Imprimir a partir do Disco Rígido**.
- 2 Toque em  ao lado dos documentos.
Nota: Para editar ou excluir uma senha para um documento, toque em **Alterar senha**.
- 3 Siga as instruções exibidas no visor.

Imprimir um documento

Só é possível recuperar formatos de arquivo não suportados usando a Recuperação do Disco Rígido pela Web. Para obter mais informações, consulte "[Acessando o aplicativo da web](#)" na página 8.

Nota: Para obter uma lista de formatos de arquivos compatíveis, consulte o arquivo *Leia-me*.

- 1** Na tela inicial, toque em **Imprimir a partir do Disco Rígido**.
- 2** Selecione um documento.
- 3** Se solicitado, digite suas credenciais.
- 4** Se necessário, modifique as definições.

Nota: Para restaurar os valores padrão de definições da impressora, toque em  no topo do visor e, em seguida, toque em **Limpar todos os valores**.

- 5** Toque em **Imprimir**.

Solução de problemas

Erro de aplicativo

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

Verifique o registro de diagnóstico para o Scan Center

- 1 No Servidor da Web incorporado, navegue até a página de configuração do aplicativo:
Aplicativos > Scan Center > Configurar
- 2 Clique em **Registro de diagnóstico** e, então, selecione os níveis de diagnóstico.
- 3 Clique em **Salvar**.
- 4 Abra um navegador da web, digite o endereço de IP da impressora seguido de **/se** e, então, clique em **Soluções incorporadas**.
Nota: Se você selecionou **Usar disco rígido**, o registro é salvo no disco rígido.
- 5 Analise o registro e solucione o problema.

Ajuste as definições de digitalização

- 1 No Servidor da Web incorporado, navegue até a página de configuração do aplicativo:
Aplicativos > Scan Center > Configurar
- 2 Diminua a resolução da digitalização ou desligue a digitalização colorida para o aplicativo ou o atalho.
- 3 Clique em **Salvar**.

Entre em contato com o seu provedor de soluções

Se você não conseguir resolver o problema, entre em contato com o seu provedor de soluções.

Memória insuficiente

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

Certifique-se de que o espaço disponível no disco rígido de impressora é de, pelo menos, 20GB

Certifique-se de que a memória da impressora possui, pelo menos, 1GB para a versão premium ou, pelo menos 512MB para a versão básica do Scan Center

Para obter mais informações, consulte o *Guia do usuário* da impressora ou entre em contato com o administrador do sistema.

Entre em contato com o seu provedor de soluções

Se você não conseguir resolver o problema, entre em contato com o seu provedor de soluções.

Algumas configurações não aparecem na página de configurações do aplicativo

Certifique-se de usar o navegador Web recomendado

Para obter mais informações, consulte o arquivo *Readme*.

Quando usar o Internet Explorer®, certifique-se de não exibir sites intranet em Exibição de compatibilidade

Para obter mais informações, consulte as informações de ajuda do navegador.

Entre em contato com o seu representante da Lexmark

Nomes dos arquivos temporários para arquivos baixados a partir do aplicativo da web

Certifique-se de usar o navegador web recomendado

Para obter mais informações, consulte o arquivo *Readme*.

Ao utilizar o Explorer para acessar o aplicativo da web, certifique-se de não exibir sites da intranet em Exibição de compatibilidade

Para obter mais informações, consulte as informações de ajuda do navegador.

Entre em contato com o seu representante da Lexmark

Avisos

Aviso de edição

Junho de 2021

O parágrafo a seguir não se aplica a países onde as cláusulas descritas não são compatíveis com a lei local: A LEXMARK INTERNATIONAL, INC. FORNECE ESTA PUBLICAÇÃO “NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA”, SEM QUALQUER TIPO DE GARANTIA, EXPRESSA OU TÁCITA, INCLUINDO, ENTRE OUTRAS, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZABILIDADE OU ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO. Alguns estados não permitem a contestação de garantias expressas ou implícitas em certas transações. Conseqüentemente, é possível que esta declaração não se aplique ao seu caso.

É possível que esta publicação contenha imprecisões técnicas ou erros tipográficos. Serão feitas alterações periódicas às informações aqui contidas; essas alterações serão incorporadas em edições futuras. Alguns aperfeiçoamentos ou alterações nos produtos ou programas descritos poderão ser feitos a qualquer momento.

As referências feitas nesta publicação a produtos, programas ou serviços não implicam que o fabricante pretenda torná-los disponíveis em todos os países nos quais opera. Qualquer referência a um produto, programa ou serviço não tem a intenção de afirmar ou sugerir que apenas aquele produto, programa ou serviço possa ser usado. Qualquer produto, programa ou serviço funcionalmente equivalente que não infrinja qualquer direito de propriedade intelectual existente poderá ser usado no seu lugar. A avaliação e verificação da operação em conjunto com outros produtos, programas ou serviços, exceto aqueles expressamente designados pelo fabricante, são de responsabilidade do usuário.

Para suporte técnico da Lexmark, vá até <http://support.lexmark.com>.

Para informações sobre a política de privacidade da Lexmark que rege o uso deste produto, vá até www.lexmark.com/privacy.

Para informações sobre suprimentos e downloads, vá até www.lexmark.com.

© 2016 Lexmark International, Inc.

Todos os direitos reservados.

Marcas comerciais

Lexmark e o logotipo da Lexmark são marcas comerciais da Lexmark International, Inc. registradas nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Todas as outras marcas comerciais pertencem a seus respectivos proprietários.

Índice

A

- acessar a Recuperação do Disco Rígido pela Web 8
- acesso ao Embedded Web Server 6
- Algumas configurações não aparecem na página de configurações 13
- aplicativo da web
 - acesso 8
- arquivo de configuração
 - importando ou exportando 7
- atalhos
 - criação 6

C

- como acessar o aplicativo da web 8
- como criar atalhos 6
- como criar pastas 10
- como exportar um arquivo de configuração 7
- como importar um arquivo de configuração 7

D

- destino da pasta do disco rígido
 - adição 6
 - configuração através do painel de controle da impressora 6
 - configuração do Servidor da Web Incorporado 6
 - edição 6
 - exclusão 6
- digitalização de documentos 10
- documentos
 - adicionar uma senha 10
 - alteração de senha 10
 - como digitalizar 10
 - excluir uma senha 10
 - exclusão 10
 - exibindo detalhes 10
 - gerenciamento 10
 - impressão 10
 - mover 10
 - nomeando 10
 - remover uma senha 10

E

- Embedded Web Server
 - acesso 6
- erro do aplicativo 12

G

- gerenciando documentos 10
- gerenciar pastas 10

H

- histórico de alterações 3

I

- impressão de um documento 10

L

- lista de verificação
 - prontidão para implantação 5
- lista de verificação da prontidão para implantação 5

M

- memória insuficiente 12
- mostrar as pastas 10

N

- nomes dos arquivos temporários para arquivos baixados a partir do aplicativo da web 13

O

- ocultar pastas 10

P

- pastas
 - criação 10
 - gerenciamento 10
 - mostrando 10
 - ocultar 10

R

- Recuperação do Disco Rígido pela Web
 - acesso 8

S

- solução de problemas
 - Algumas configurações não aparecem na página de configurações 13
 - erro do aplicativo 12
 - memória insuficiente 12
 - nomes dos arquivos temporários para arquivos baixados a partir do aplicativo da web 13

V

- visão geral 4