



Lexmark™

# Hivatkozásközpont

5.1 Verzió

---

## Rendszergazdai kézikönyv

# Tartalom

<b>Változtatási előzmények.....</b>	<b>3</b>
<b>Áttekintés.....</b>	<b>4</b>
<b>Nyomtatóbeállítások konfigurálása.....</b>	<b>5</b>
Az Embedded Web Server megnyitása.....	5
Hozzáférés biztosítása az alkalmazáshoz.....	5
<b>Az alkalmazás használata.....</b>	<b>7</b>
Parancsikon létrehozása.....	7
Parancsikon szerkesztése és törlése.....	7
Parancsikonok megjelenítése a kezdőképernyőn.....	7
Parancsikonok eltávolítása a kezdőképernyőről.....	8
<b>Hibaelhárítás.....</b>	<b>9</b>
Alkalmazáshiba.....	9
A parancsikon nem jelenik meg.....	9
A parancsikon nem indítható el.....	10
<b>Megjegyzések.....</b>	<b>11</b>
<b>Index.....</b>	<b>12</b>

# Változtatási előzmények

## 2017. augusztus

- További információk a parancsikonok megjelenítéséről a kezdőképernyőn.
- További utasítások az alkalmazáshibák elhárításával kapcsolatban.

## 2016. július

- Új opció: E-mail-címzettek korlátozása beállítás felülírása.
- Új nyelvek támogatása: Horvát, román, szerb, szlovák és szlovén.

## 2016. január

- A dokumentum első kiadása a táblagépszerű érintőképernyővel ellátott többfunkciós készülékekhez.

# Áttekintés

Használja az alkalmazást a gyakran használt funkciók parancsikonjainak létrehozásához, melyeket így a nyomtató kezdőképernyőjéről is elérhet. Ezek a parancsikonok mentett beállításokat tartalmazhatnak egy célhelyre (pl. FTP) történő másoláshoz, faxoláshoz, e-mail küldéshez vagy beolvasáshoz

Ez a dokumentum további információt tartalmaz az alkalmazás használatáról, illetve a vele kapcsolatos hibaelhárításról.

# Nyomtatóbeállítások konfigurálása

Előfordulhat, hogy a nyomtatóbeállítások megadásához rendszergazdai jogokra van szüksége.

## Az Embedded Web Server megnyitása

- 1 Keresse meg a nyomtató IP-címét. Tegye az alábbiak valamelyikét:
  - Keresse meg az IP-címet a nyomtató főképernyőjén.
  - A nyomtató kezdőképernyőjén érintse meg a **Beállítások** > **Hálózat/portok** > **Hálózati áttekintése** opciókat.
- 2 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét.

## Hozzáférés biztosítása az alkalmazáshoz

### Az alkalmazáshoz való nyilvános hozzáférés korlátozása

- 1 A beágyazott webkiszolgálón belül kattintson a **Beállítások** > **Biztonság** > **Bejelentkezési módok** elemre.
- 2 A Nyilvános résznél kattintson az **Engedélyek kezelése** lehetőséget.
- 3 Bontsa ki a **Funkcióelérés** menüt, majd törölje a **Parancsikonok kezelése** lehetőséget.
- 4 Kattintson a **Mentés** gombra.

### Az alkalmazáshoz való hitelesített hozzáférés engedélyezése

- 1 A beágyazott webkiszolgálón belül kattintson a **Beállítások** > **Biztonság** > **Bejelentkezési módok** elemre.
- 2 Tegye a következők egyikét:
  - A Helyi fiókok résznél kattintson a **Csoportok/engedélyek kezelése** elemre.
  - A Hálózati fiókok résznél kattintson a **Csoportok/engedélyek kezelése** elemre a bejelentkezési mód mellett.
  - A További bejelentkezési módok résznél kattintson az **Engedélyek kezelése** elemre a hitelesítési modul mellett.
- 3 Kattintson arra a felhasználói csoportra, amelynek hozzáférést kíván adni az alkalmazáshoz.  
**Megj.:** Az alapértelmezett felhasználói engedély beállításához kattintson a **Minden felhasználó** lehetőségre.
- 4 Bontsa ki a **Funkcióelérés** menüt, majd válassza ki a **Parancsikonok kezelése** lehetőséget.
- 5 Kattintson a **Mentés** gombra.

## **Biztonságos alkalmazások és funkciók megjelenítése a kezdőképernyőn**

Alapértelmezés szerint a biztonságos alkalmazások és funkciók rejtve vannak a nyomtató kezdőképernyőjén.

- 1** Kattintson a beágyazott webkiszolgálón a **Beállítások > Biztonság > Egyéb**.
- 2** A védett funkciók menüjében válassza a **Megjelenítés** lehetőséget.
- 3** Kattintson a **Mentés** gombra.

# Az alkalmazás használata


## Parancsikon létrehozása

- 1 Érintse meg a kezdőképernyőn az alkalmazás ikonját.
- 2 Válasszon nyomtatófunkciót, majd érintse meg a **Parancsikon létrehozása** lehetőséget.  
**Megj.:** A biztonságos e-mail funkció nem támogatott.
- 3 Konfigurálja a beállításokat, majd érintse meg a **Mentés** lehetőséget.
- 4 Írjon be egy egyedi parancsikonnevet.  
**Megj.:** Legfeljebb 25 karaktert használjon, hogy a nevek teljesen kiférjenek a nyomtató kezdőképernyőjén
- 5 Érintse meg az **OK** gombot.

### Megjegyzések:


- Az alkalmazás automatikusan létrehoz egy egyedi parancsikonszámot. A parancsikon elindításához nyomja meg a **#** gombot, majd adja meg a parancsikon számát.
- Az Embedded Solutions Framework 6-os verziója esetén az alkalmazás felülírja az E-mail-címzettek korlátozása beállítását és lehetővé teszi, hogy e-mail küldések a felhasználók módosítsák a címzett mezőket.

## Parancsikon szerkesztése és törlése


- 1 Érintse meg a kezdőképernyőn az alkalmazás ikonját.
- 2 Válasszon ki egy nyomtatófunkciót, érintse meg  a parancsikon mellett, majd szerkessze vagy törölje a parancsikont.  
**Megj.:** Ha átnevezi a parancsikont, ellenőrizze, hogy egyedi nevet adott-e meg. Legfeljebb 25 karaktert használjon, hogy a nevek vége ne legyen levágva a nyomtató kezdőképernyőjén.

## Parancsikonok megjelenítése a kezdőképernyőn

**Megj.:** Csak korlátozott számú parancsikont jeleníthet meg a kezdőképernyőn.

- 1 Érintse meg a kezdőképernyőn az alkalmazás ikonját.
- 2 Válasszon egy nyomtatófunkciót, majd érintse meg a parancsikon melletti  jelzést.
- 3 A nyomtatómodellől függően érintse meg a **Megjelenítés a kezdőképernyőn** vagy a **Megjelenítés a főképernyőn** lehetőséget.
- 4 Válasszon egy ikont a parancsikonhoz.  
A nyomtató visszatér a kezdőképernyőre.

## Parancsikonok eltávolítása a kezdőképernyőről

- 1 Érintse meg a kezdőképernyőn az alkalmazás ikonját.
- 2 Válasszon ki egy tárolót, majd érintse meg  a parancsikon mellett.
- 3 Érintse meg az **Eltávolítás a kezdőképernyőről** lehetőséget.



# Hibaelhárítás

## Alkalmazáshiba

Próbálkozzon az alábbiak valamelyikével:

### Ellenőrizze a diagnosztikai naplót

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, majd írja be a következőt: **IP/se**, ahol az **IP** a nyomtató IP-címe.
- 2 Kattintson a **Beágyazott megoldások** lehetőségre, majd tegye a következőket:
  - a Törölje a naplófájlt.
  - b Állítsa a naplózási szintet **Igen** értékre.
  - c Generáljon egy naplófájlt.
- 3 Elemezze a naplót, majd oldja meg a problémát.

**Megj.:** A probléma megoldás után állítsa a naplózási szintet **Nem** értékre.

### Ha a nyomtató 4-es szintű firmware-rel működik, állítson vissza egy korábbi alkalmazásverziót

**Megj.:** Ez a funkció csak pár nyomtatómodellen érhető el.  
Az Embedded Web Serveren hajtsa végre az alábbiak egyikét:

#### Ellenőrizze a nyomtató firmware-szintjét

- 1 Kattintson az **Állapot** gombra.
- 2 A nyomtatórésznél ellenőrizze a firmware-szintet.  
A firmware-szint legyen legalább **yyyyy.04y.yyyy**, ahol **y** a nyomtató részleteit jelzi.

#### Állítson vissza egy korábbi alkalmazásverziót

**Megj.:** A korábbi alkalmazásverzió visszaállítása eltávolítja a meglévő alkalmazáskonfigurációkat.

- 1 Kattintson az **Alkalmazások** elemre.
- 2 Válassza ki a listából az alkalmazást, majd kattintson a **Visszaállítás** lehetőségre.

### Forduljon Lexmark képviselőjéhez

## A parancsikon nem jelenik meg

Próbálkozzon az alábbiakkal:

**Ellenőrizze, hogy az ikon úgy van-e beállítva, hogy megjelenjen a kezdőképernyőn**

További információkért lásd: ["Parancsikonok megjelenítése a kezdőképernyőn" itt: 7. oldal.](#)

**Megj.:** Csak korlátozott számú parancsikont jeleníthet meg a kezdőképernyőn.

### Nem használt parancsikonok eltávolítása

További információért lásd: [“Parancsikonok eltávolítása a kezdőképernyőről” itt: 8. oldal.](#)

### A parancsikon számának használata

A parancsikon elindításához nyomja meg a # gombot, majd adja meg a parancsikon számát.

## A parancsikon nem indítható el

Próbálkozzon az alábbiakkal:

### Ellenőrizze, hogy a nyomtatófunkció nincs-e korlátozva

- 1** A beágyazott webkiszolgálón belül kattintson a **Beállítások > Biztonság > Bejelentkezési módok** elemre.
- 2** A nyomtató biztonsági beállításaitól függően tegye a következők egyikét:
  - A Helyi fiókok részénél kattintson a **Csoportok/engedélyek kezelése** elemre.
  - A Hálózati fiókok részénél kattintson a **Csoportok/engedélyek kezelése** elemre a bejelentkezési mód mellett.
  - A További bejelentkezési módok részénél kattintson az **Engedélyek kezelése** elemre a hitelesítési modul mellett.
- 3** Kattintson arra a felhasználói csoportra, amelynek hozzáférést kíván adni az alkalmazáshoz.  
**Megj.:** Az alapértelmezett felhasználói engedély beállításához kattintson a **Minden felhasználó** lehetőségre.
- 4** Bontsa ki a **Funkcióelérés** elemet, majd válassza ki azokat a funkciókat, amelyekhez hozzáférést szeretne adni a felhasználóknak.
- 5** Kattintson a **Mentés** gombra.

**Ha a parancsikon számát használja, akkor ellenőrizze, hogy a parancsikon száma létezik-e**

# Megjegyzések

## Megjegyzés a kiadáshoz

2017. augusztus

**A következő bekezdés nem vonatkozik azokra az országokra, ahol ütközne a helyi törvényekkel:** A LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ERRE A DOKUMENTUMRA NEM VÁLLAL SEMMILYEN – SEM KIFEJEZETT, SEM JÁRULÉKOS – GARANCIÁT, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE VAGY EGY ADOTT CÉLRA VALÓ FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ JÁRULÉKOS GARANCIÁKAT IS. Egyes államok bizonyos tranzakciók esetén nem teszik lehetővé a kifejezett vagy a járulékos garanciákról való lemondást, így lehet, hogy önre ez a bekezdés nem vonatkozik.

Előfordulhat, hogy a dokumentum technikai pontatlanságokat és gépelési hibákat tartalmaz. A dokumentum tartalmát folyamatosan módosítjuk; ezek a változtatások a későbbi kiadásokban fognak megjelenni. A leírt termékek vagy programok bármikor megváltozhatnak vagy továbbfejlesztett verziójuk jelenhet meg.

A kiadványban a termékekre, programokra vagy szolgáltatásokra való hivatkozások nem jelentik azt, hogy a gyártó azokat minden olyan országban elérhetővé kívánja tenni, ahol üzleti tevékenységet folytat. A termékekre, programokra vagy szolgáltatásokra való hivatkozás nem jelenti azt, hogy csak az a termék, program vagy szolgáltatás használható. Használható helyettük bármilyen, működésében egyenértékű termék, program vagy szolgáltatás, amely nem sért létező szellemi tulajdonjogot. Azon termékek, programok vagy szolgáltatások működésének kiértékelése és ellenőrzése, amelyeket nem a gyártó ajánlott, a felhasználó feladata.

Műszaki támogatás a következő címen érhető el: <http://support.lexmark.com>.

Információ a kellékekkel és a letöltésekkel kapcsolatban: [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

© 2017 Lexmark International, Inc.

**Minden jog fenntartva.**

## Védjegyek

A Lexmark és a Lexmark logó a Lexmark International, Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

A többi védjegy a megfelelő tulajdonosok védjegye.

# Index

## A

a parancsikon nem indítható  
el 10  
az alkalmazáshoz való nyilvános  
hozzáférés korlátozása 5

## Á

áttekintése 4

## B

biztonságos alkalmazások és  
funkciók  
megjelenítés a  
kezdőképernyőn 6

## Gy

gyorstárcsázó elem  
létrehozása 7

## H

hiányzó parancsikonok 9  
hivatkozások  
létrehozás 7  
szerkesztés 7  
törlés 7  
hozzáférés az alkalmazáshoz  
engedélyezés 5  
hozzáférés engedélyezése az  
alkalmazáshoz 5

## I

ikonok eltávolítása a  
kezdőképernyőről 8

## N

nem jelenik meg a  
parancsikon 9

## Ny

nyilvános hozzáférés  
korlátozás 5

## P

parancsikon  
E-mail 7

Fax 7

FTP 7

Másolás 7

parancsikonok kezelése  
hozzáférés engedélyezése 5  
parancsikonok szerkesztése 7  
parancsikonok törlése 7

## V

védett funkciók  
megjelenítés a  
kezdőképernyőn 6