

Suomi

Tämä opas sisältää:

- ”Turvallisuusohjeet” sivulla 17.
- ”Asennuksen vianmääritys” sivulla 18.
- ”Lisätietojen löytäminen” sivulla 22.

Turvallisuusohjeet

- Käytä vain tämän tuotteen mukana toimitettua tai valmistajan hyväksymää virtajohtoa.
- Kytke muuntaja sähköpistokkeeseen, joka on lähellä ja helposti käytettävissä.
- Kun tarvitset huolto- tai korjauspalveluja, käänny ammattilaisten puoleen.

VAARA: Älä käytä faksitoimintoa, kun ulkona salamoii.
Älä asenna laitetta tai tee sähkö- tai kaapeliliitännöjä
(muuntaja, puhelin jne.) myrskyn aikana.

Asennuksen vianmääritys

Oire	Ratkaisuehdotus
Virran merkkivalo ei syty, kun virtanäppäintä painetaan	- Varmista, että muuntaja on kiinnitetty Monitoimilaite-laitteeseen tukevasti. - Irrota virtajohto pistorasiasta ja Monitoimilaite-laitteesta. Kytke virtajohto uudelleen työntämällä se Monitoimilaite-laitteen liitäntään tukevasti ja kiinnitä se lujasti pistorasiaan. - Liitä Monitoimilaite muidenkin sähkölaitteiden käyttämään pistorasiaan.
Monitoimilaitteen näytön teksti on väärällä kielellä	1 Paina monitoimilaitteen Virta-näppäintä. 2 Paina Valikko-näppäintä. 3 Paina alanuolinäppäintä, kunnes olet viimeisessä kohdassa. 4 Paina ylänuolinäppäintä kerran. 5 Painele oikeaa nuolinäppäintä, kunnes haluamasi kieli näkyy näytöllä. 6 Valitse kieli painamalla Valitse-näppäintä.
Monitoimilaite ei saa yhteyttä tietokoneeseen	Varmista, että käyttöjärjestelmä ja Monitoimilaite ovat yhteensopivia. Tulostin tukee seuraavia käyttöjärjestelmiä: - Windows 98 - Windows Me - Windows 2000 - Windows XP - Mac OS X -versio 10.2.3 tai uudempi. Onko Monitoimilaite liitetty tietokoneeseen toisen laitteen, kuten USB-keskittimen tai jakorasian kautta? Irrota siinä tapauksessa USB-kaapeli muista laitteista ja kiinnitä se suoraan Monitoimilaite-laitteeseen ja tietokoneeseen. Irrota USB-kaapeli tietokoneesta ja monitoimilaitteesta ja kytke se uudelleen.

Oire	Ratkaisuehdotus
Kohdistus- tai testisivu ei tulostu	 Paina virtanäppäintä. Jos virran merkkivalo ei syty, katso ”Virran merkkivalo ei syty, kun virtanäppäintä painetaan” sivulla 18.
	Tarkista, että paperikaukaloon on lisätty paperia oikein. Katso lisäohjeita monitoimilaitteen <i>Asennus</i> -ohjeesta. Varmista, että olet poistanut tarran ja läpinäkyvän teipin värikasettien pohjasta. Varmista, että värikasetit on oikein asennettu. Mustan tai photo-värikasetin on oltava tukevasti vasemmassa vaunussa ja kolmivärikasetin oikeassa vaunussa.
Ohjauspaneelin näyttöön tulee ilmoitus Paperitukos	1 Ota paperista tukevasti kiinni ja vedä se ulos tulostimesta. 2 Paina ohjauspaneelin Valitse-näppäintä. 3 Tulosta puuttuvat sivut uudelleen.

Oire	Ratkaisuehdotus
Monitoimilaite ei toimi oikein tai näyttöön tulee tietoliikennevirheestä kertova ilmoitus, kun yrität käyttää Monitoimilaite-laitetta liitettynä tietokoneeseen.	Tarkista, että ohjelmisto on asennettu oikein: Windows Napsauta työpöydällä Käynnistä → Ohjelmat tai Kaikki ohjelmat. Jos Lexmark 4300 Series -tulostinta ei ole ohjelmaluettelossa, katso "Ohjelmiston asennuksen poistaminen ja asentaminen uudelleen" sivulla 21. Mac OS X Onko työpöydällä Lexmark 4300 Series -kansio? Jos ei ole, katso "Ohjelmiston asennuksen poistaminen ja asentaminen uudelleen" sivulla 21.
	Tarkista, onko Monitoimilaite määritetty oletustulostimeksi. Windows 1 Valitse Käynnistä → Asetukset → Tulostimet (Windows 98, Me, 2000). Valitse Käynnistä → Ohjauspaneeli → Tulostimet ja faksit (Windows XP). 2 Jos tulostimen vieressä ei ole valintamerkkiä (joka osoittaa, että se on määritetty oletustulostimeksi), napsauta hiiren kakkospainikkeella Lexmark 4300 Series ja valitse Aseta oletukseksi. Mac OS 10.2.3 1 Tarkista, että tietokoneen työpöydällä on Lexmark 4300 Series -kansio. Jos kansiota ei näy tietokoneen työpöydällä, asenna Monitoimilaite-ohjelmisto. 2 Osoita Finder-työpöydällä Applications (Sovellukset) → Utilities (Apuohjelmat) → Print Center. Mac OS 10.3 1 Osoita Finder-työpöydällä Applications (Sovellukset) → Utilities (Apuohjelmat) → Printer Setup Utility. 2 Valitse luettelosta Lexmark 4300 Series. 3 Valitse Aseta oletukseksi.
	Irrota USB-kaapeli muista laitteista ja kiinnitä se suoraan monitoimilaitteeseen ja tietokoneeseen.

Ohjelmiston asennuksen poistaminen ja asentaminen uudelleen

Windows:

- 1 Valitse työpöydällä **Käynnistä → Ohjelmat → Lexmark 4300 Series → Poista Lexmark 4300 Series**.

Huomautus: Jos luettelossa ei ole vaihtoehtoa Poista Lexmark 4300 Series, siirry kohtaan 3.

- 2 Poista ohjelmiston asennus seuraamalla näytön ohjeita.
- 3 Käynnistä tietokone uudelleen ennen kuin asennat Monitoimilaiteohjelmiston uudelleen.
- 4 Aseta CD-levy CD-asemaan ja suorita ohjelmiston asennus loppuun seuraamalla näytön ohjeita.

Jos asennusnäyttö ei tule näkyviin:

- 1 Napsauta **Peruuta** kaikissa Uusi laite -näytöissä.
- 2 Ota Monitoimilaite-ohjelmisto-CD-levy asemasta ja aseta se takaisin.

Jos Monitoimilaite-ohjelmiston asennusnäyttö ei tullut näkyviin:

- a Kaksoisnapsauta työpöydällä **Oma tietokone** (Windows 98, Me, 2000).

Napsauta Windows XP:ssä **Käynnistä → Oma tietokone**.

- b Kaksoisnapsauta CD-aseman kuvaketta. Kaksoisnapsauta tarpeen vaatiessa **Setup.exe**.
- c Kun Monitoimilaite-ohjelmiston asennusnäyttö tulee näkyviin, valitse **Asenna** tai **Asenna nyt**.
- d Suorita asennus loppuun seuraamalla näytön ohjeita.

Mac OS X:

- 1 Kaksoisosoita työpöydällä olevaa **Lexmark 4300 Series** -symbolia.
- 2 Kaksoisosoita **4300 Series Uninstaller** -sovellusta.

Huomautus: Jos luettelossa ei ole Lexmark 4300 Series -kansiota tai 4300 Series Uninstalleria, siirry kohtaan 4.

- 3 Poista Monitoimilaite-ohjelmiston asennus seuraamalla näytön ohjeita.
- 4 Käynnistä tietokone uudelleen ennen kuin asennat Monitoimilaiteohjelmiston uudelleen.
- 5 Aseta CD-levy CD-asemaan, osoita **4300 Series Installeria** ja suorita ohjelmiston asennus loppuun seuraamalla näytön ohjeita.

Lisätietojen löytäminen

Jos ongelma ei häviä:

- Katso lisäohjeita Monitoimilaite-laitteen mukana toimitetusta *asennusohjeesta*.
- Lisätietoja on *käyttöoppaassa* tai käyttöjärjestelmän Ohjeessa:

Windows: Kaksoisnapsauta työpöydän **Lexmark 4300 Series käyttöpas** -kuvaketta.

Huomautus: Jos et kopioinut *käyttöopasta* tietokoneeseen ohjelmiston asennuksen yhteydessä, aseta tulostinohjelmiston CD-levy uudelleen CD-asemaan ja napsauta **Näytä käyttöpas** -kuvaketta.

Mac OS X:

- 1 Kaksoisosoita työpöydällä olevaa **Lexmark 4300 Series** -symbolia.
 - 2 Kaksoisosoita **Lexmark 4300 Series Ohje** -kohtaa.
 - 3 Osoita **Vianmääritys**-aiheotsikkoa.
- Katso Lexmark -ratkaisukeskusohjelmistoa (vain Windows):
 - 1 Kaksoisnapsauta **Lexmarkin kuvankäsittelystudion** kuvaketta.
 - 2 Napsauta **Huolto/Vianmääritys**.
 - Saat lisäapua osoitteesta **<http://support.lexmark.com/>**.