

# Anleitung zum Ersetzen des Verbrauchsmaterials

## Bestellen von Tonerkassetten

Bestellen Sie eine neue Kassette, wenn die Meldung **88.xx Wenig [Farbe] Toner** oder **88.xx Kassette [Farbe] fast leer** angezeigt wird.

Tauschen Sie die angegebene Kassette aus, wenn **88.2x [Farbe] Kassette austauschen** angezeigt wird.

Die geschätzte Kassettenkapazität basiert auf 5 % Deckung pro Farbe gemäß ISO/IEC 19798. Eine sehr geringe Deckung (weniger als 1,25 % bei einer Farbe) über einen längeren Zeitraum kann sich negativ auf die tatsächliche Kapazität dieser Farbe auswirken und dazu führen, dass Teile der Druckkassette bereits ausfallen, bevor der Toner aufgebraucht ist.

## Empfohlene Tonerkassetten und entsprechende Teilenummern

Teilebezeichnung	Teilenummer
Schwarze Tonerkassette mit hoher Kapazität	C925H2KG
Gelbe Tonerkassette mit hoher Kapazität	C925H2YG
Magentafarbene Tonerkassette mit hoher Kapazität	C925H2MG
Zyanfarbene Tonerkassette mit hoher Kapazität	C925H2CG

## Bestellen von Bildeinheiten

Bestellen Sie eine neue Bildeinheit, wenn **84.xx Bildeinheit [Farbe] wenig Kapazität** oder **84.xx Bildeinheit [Farbe] fast leer** angezeigt wird.

Tauschen Sie die angegebene Bildeinheit und Tonerkassette aus, wenn **84.xx Bildeinheit [Farbe] und Kassette [Farbe]** angezeigt wird.

## Empfohlene Bildeinheiten und entsprechende Teilenummern

Teilebezeichnung	Teilenummer
Bildeinheit Schwarz	C925X72G
Bildeinheit Gelb	C925X75G
Bildeinheit Magenta	C925X74G
Bildeinheit Zyan	C925X73G

## Bestellen einer Fixierstation oder eines Transfermoduls

Bestellen Sie eine Fixierstation oder ein Transfermodul, wenn **80.xx Fixierstation erneuern**, **80.xx Fixierstation demnächst erneuern** oder **83.xx Transfermodul erneuern** angezeigt wird.

Setzen Sie die neue Fixierstation oder das neue Transfermodul ein, wenn **80.xx Fixierstation austauschen** oder **83.xx Transfermodul austauschen** angezeigt wird. Informationen zur Installation finden Sie in der im Lieferumfang des Elements enthaltenen Dokumentation.

Teilebezeichnung	Teilenummer
Fixierstation	40X6094 (100 Volt)
	40X6013 (110 Volt)
	40X6093 (220 Volt)
Transfermodul	40X6011

## Bestellen eines Resttonerbehälters

Bestellen Sie einen neuen Resttonerbehälter, wenn **82.xx Resttonerbehälter fast voll** angezeigt wird.

Der Resttonerbehälter muss ersetzt werden, wenn **82.xx Resttonerbehälter ersetzen** angezeigt wird.

**Hinweis:** Die Wiederverwendung des Resttonerbehälters wird nicht empfohlen.

Teilebezeichnung	Teilenummer
Resttonerbehälter	C925X76G