

耗材指南

订购碳粉盒

当出现 **88.xx** [*色] 碳粉不足或 **88.xx** [*色] 碳粉即将不足时，请订购新的碳粉盒。

当出现 **88.2x** 更换 [*色] 碳粉盒时，请更换指定的碳粉盒。

碳粉盒打印量基于 ISO/IEC 19798 标准估算（每种颜色大约 5% 覆盖率）。长期使用极低的打印覆盖率（一种颜色少于 1.25%）可能对该颜色的实际打印量起负面影响，并可能造成碳粉盒部件在碳粉耗尽之前出现故障。

推荐碳粉盒及部件号

部件名称	部件号
黑色高容量碳粉盒	C925H2KG
黄色高容量碳粉盒	C925H2YG
品红色高容量碳粉盒	C925H2MG
青色高容量碳粉盒	C925H2CG

订购成像部件

当出现 **84.xx** [*色] 成像部件不足或 **84.xx** [*色] 成像部件即将不足时，请订购替换的成像部件。

当出现 **84.xx** 更换 [*色] 成像部件和 [*色] 碳粉盒时，请更换指定的成像部件和碳粉盒。

推荐的成像部件和部件号

部件名称	部件号
黑色成像部件	C925X72G
黄色成像部件	C925X75G
品红色成像部件	C925X74G
青色成像部件	C925X73G

订购定影器或转印模块

当出现 **80.xx** 定影器使用寿命警告、**80.xx** 定影器接近使用寿命警告或 **83.xx** 转印模块使用寿命警告时，请订购替换的定影器或转印模块。

当出现 **80.xx** 更换定影器或 **83.xx** 更换转印模块时，请安装新的定影器或新的转印模块。如需安装信息，请参阅随部件附带的文档。

部件名称	部件号
定影器	40X6094 (100 V)
	40X6013 (110 V)
	40X6093 (220 V)
转印模块	40X6011

订购废碳粉瓶

当出现 **82.xx 废碳粉瓶即将满**时，请订购替换的废碳粉瓶。

当出现 **82.xx 更换废碳粉瓶**时，请更换废碳粉瓶。

注意：不建议重复使用废碳粉瓶。

部件名称	部件号
废碳粉瓶	C925X76G