

## Οδηγός αναλωσίμων

Για παραγγελία αναλώσιμων στις Η.Π.Α., επικοινωνήστε με τη Lexmark στο τηλέφωνο 1-800-539-6275 για πληροφορίες σχετικά με εξουσιοδοτημένους προμηθευτές αναλώσιμων στην περιοχή σας. Σε άλλες χώρες ή περιοχές, επισκεφτείτε την τοποθεσία web της Lexmark στη διεύθυνση [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) ή επικοινωνήστε με το σημείο από το οποίο αγοράσατε τον εκτυπωτή.

### Παραγγελία κασετών τόνερ

Όταν εμφανιστεί η ένδειξη **88.xx [color] cartridge low** (88.xx Χαμηλή στάθμη κασέτας [χρώμα]) ή **88.xx [color] cartridge nearly low** (88.xx Σχετικά χαμηλή στάθμη κασέτας [χρώμα]), πρέπει να παραγγείλετε νέα κασέτα.

Όταν εμφανιστεί η ένδειξη **88 Replace [color] cartridge** (88 Αντικαταστήστε την κασέτα [χρώμα]), αντικαταστήστε την καθορισμένη κασέτα.

Η εκτιμώμενη απόδοση κασέτας βασίζεται στο πρότυπο ISO/IEC 19798 (με περίπου 5% κάλυψη ανά χρώμα). Η εξαιρετικά χαμηλή κάλυψη εκτύπωσης (μικρότερη από 1,25% για ένα χρώμα) για εκτεταμένα χρονικά διαστήματα μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την πραγματική απόδοση και μπορεί να προκαλέσει την αποτυχία της κασέτας πριν την εξάντληση του τόνερ.

### Συνιστώμενες κασέτες τόνερ και κωδικοί προϊόντος

Όνομα προϊόντος	Κωδικός εξαρτήματος
Κασέτα τόνερ υψηλής απόδοσης χρώματος μαύρου	C950X2KG
Κασέτα τόνερ υψηλής απόδοσης χρώματος κίτρινου	C950X2YG
Κασέτα τόνερ υψηλής απόδοσης χρώματος ματζέντα	C950X2MG
Κασέτα τόνερ υψηλής απόδοσης χρώματος κυανού	C950X2CG

### Παραγγελία μονάδας φωτοαγωγού

Όταν εμφανιστεί το μήνυμα **84.xx [Color] photoconductor low** (84.xx Χαμηλή στάθμη φωτοαγωγού [Χρώμα]) ή **84.xx [Color] photoconductor nearly low** (84.xx Σχετικά χαμηλή στάθμη φωτοαγωγού [Χρώμα]), παραγγείλτε μία ανταλλακτική μονάδα φωτοαγωγού.

Όταν εμφανιστεί το μήνυμα **84.xx Replace [color] photoconductor** (84.xx Αντικαταστήστε το φωτοαγωγό [χρώμα]), αντικαταστήστε τον καθορισμένο φωτοαγωγό.

### Συνιστώμενες μονάδες φωτοαγωγών και κωδικοί εξαρτημάτων

Όνομα προϊόντος	Κωδικός εξαρτήματος
Μονάδα φωτοαγωγού <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ασπρόμαυρη εκτύπωση</li> <li>• Κυανό</li> <li>• Ματζέντα</li> <li>• Κίτρινο</li> </ul>	C950X71G
Κιτ φωτοαγωγού CMY (Κυανό, Ματζέντα, Κίτρινο) <b>Σημείωση:</b> Οι μονάδες φωτοαγωγού CMY μπορεί να εξαντληθούν όλες ταυτόχρονα.	C950X73G

## Παραγγελία δοχείου αποβλήτων τόνερ

Όταν εμφανιστεί το μήνυμα **82.xx Waste toner bottle nearly full** (82.xx Το δοχείο υπολειμμάτων τόνερ είναι σχεδόν πλήρες), παραγγείλτε ένα ανταλλακτικό δοχείο υπολειμμάτων τόνερ.

Όταν εμφανιστεί το μήνυμα **82.xx Replace waste toner bottle** (82.xx Αντικατάσταση δοχείου υπολειμμάτων τόνερ), αντικαταστήστε το ανταλλακτικό δοχείο υπολειμμάτων τόνερ.

**Σημείωση:** Δεν συνιστάται η επαναχρησιμοποίηση του δοχείου υπολειμμάτων τόνερ.

Όνομα προϊόντος	Κωδικός εξαρτήματος
Δοχείο αποβλήτων τόνερ	C950X76G

## Παραγγελία κασετών συρραφής

Όταν εμφανιστεί η ένδειξη **Staples Low** (Χαμηλά αποθέματα συρραπτικού) ή **Staples Empty** (Χωρίς απόθεμα συρραπτικού), παραγγείλτε την καθορισμένη κασέτα συρραπτικού.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις εικόνες που βρίσκονται στο εσωτερικό της θύρας της μονάδας συρραφής.

Όνομα προϊόντος	Κωδικός εξαρτήματος
Staple Cartridges 3 pack (Συρραπτικά G5)	25A0013
Advanced Booklet Staples (Συρραπτικά G11 και G12)	21Z0357