

## Materiały eksploatacyjne

W Stanach Zjednoczonych informacje na temat lokalnych autoryzowanych dostawców materiałów eksploatacyjnych firmy Lexmark można uzyskać, kontaktując się z firmą Lexmark pod numerem telefonu 1-800-539-6275. W innych krajach należy odwiedzić witrynę internetową firmy Lexmark pod adresem [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) lub skontaktować się z dostawcą drukarki.

### Zamawianie kaset z tonerem

Gdy zostanie wyświetlony komunikat **88.xx Kończy się kasetka [kolor]** lub **88.xx Kasetka [kolor] prawie pusta**, należy zamówić nową kasetkę.

Gdy zostanie wyświetlony komunikat **88.2x Wymień kasetkę [kolor]**, należy wymienić określoną kasetkę.

Szacunkowa wydajność kasetki jest zgodna z normą ISO/IEC 19798 (przy 5% pokryciu danym kolorem). Stosowanie bardzo niskiego pokrycia wydruku (mniejszego niż 1,25% dla danego koloru) przez dłuższy czas może pogorszyć rzeczywistą wydajność dla danego koloru oraz doprowadzić do niesprawności części składowych naboju, zanim wyczerpie się toner.

#### Zalecane kasetki z tonerem i ich numery katalogowe

| Nazwa elementu                                | Numer katalogowy |
|---|------------------|
| Nabój z tonerem czarnym o wysokiej wydajności | C950X2KG         |
| Nabój z tonerem żółtym o wysokiej wydajności  | C950X2YG         |
| Nabój z tonerem magenta o wysokiej wydajności | C950X2MG         |
| Nabój z tonerem cyjan o wysokiej wydajności   | C950X2CG         |

### Zamawianie bębna światłoczułego

Gdy zostanie wyświetlony komunikat **84.xx Niski poziom bębna światłoczułego [kolor]** lub **84.xx Prawie niski poziom bębna światłoczułego [kolor]**, należy zamówić nowy bęben światłoczuły.

Gdy zostanie wyświetlony komunikat **84.xx Wymień bęben światłoczuły [kolor]**, należy wymienić odpowiedni bęben.

#### Zalecane bębny światłoczułe i ich numery katalogowe

| Nazwa elementu  | Numer katalogowy |
|---|------------------|
| Bęben światłoczuły <ul style="list-style-type: none"> <li>• Black</li> <li>• Cyan (Cyjan)</li> <li>• Magenta</li> <li>• Yellow (Żółty)</li> </ul> | C950X71G         |
| Zestaw z bębniem światłoczułym CMY (cyjan, magenta, żółty)<br><b>Uwaga:</b> Bębny światłoczułe CMY mogą zużyć się równocześnie.                   | C950X73G         |

### Zamawianie pojemnika na zużyty toner

Gdy zostanie wyświetlony komunikat **82 Pojemnik na zużyty toner prawie pełny**, należy zamówić zamienny pojemnik na zużyty toner.

Gdy zostanie wyświetlony komunikat **82.xx Wymień pojemnik na zużyty toner**, należy wymienić pojemnik na zużyty toner.

**Uwaga:** Nie zaleca się ponownego korzystania z pojemnika na zużyty toner.

| Nazwa elementu           | Numer katalogowy |
|--------------------------|------------------|
| Pojemnik na zużyty toner | C950X76G         |

## Zamawianie kaset zszywek

Gdy zostanie wyświetlony komunikat **Mało zszywek** lub **Brak zszywek**, należy zamówić określoną kasę zszywek.

Więcej informacji można znaleźć na ilustracjach znajdujących się po wewnętrznej stronie drzwiczek dostępu do zszywacza.

| Nazwa elementu  | Numer katalogowy |
|---|------------------|
| Zestaw trzech kaset zszywek--(zszywki G5)                   | 25A0013          |
| Udoskonalone zszywki do broszur (zszywki G11 i zszywki G12) | 21Z0357          |