

Ghid de conectare

Sisteme de operare acceptate

Utilizând CD-ul software, puteți instala software-ul imprimantei pentru următoarele sisteme de operare:

- Windows 8.1
- Windows Server 2012 R2
- Windows 7 SP1
- Windows Server 2008 R2 SP1
- Windows Server 2008 SP1
- Windows Vista SP1
- Windows Server 2003 SP2
- Windows XP SP3
- Mac OS X versiunea 10.6 sau o versiune ulterioară
- Red Hat Enterprise Linux WS
- openSUSE Linux
- SUSE Linux Enterprise Desktop
- SUSE Linux Enterprise Server
- Debian GNU/Linux
- Linpus Linux Desktop
- Red Flag Linux Desktop
- Fedora
- PCLinuxOS

Note:

- Pentru sistemele de operare Windows, driverele și utilitarele de imprimantă sunt compatibile atât cu versiunile pe 32 de biți, cât și cu versiunile pe 64 de biți.
- Pentru driverele și utilitarele compatibile cu Mac OS X versiunea 10.5 sau versiuni anterioare și pentru versiunile exacte ale sistemelor de operare Linux acceptate, accesați site-ul de asistență Web Lexmark la adresa <http://support.lexmark.com>.
- Pentru mai multe informații despre compatibilitatea cu toate celelalte sisteme de operare, contactați asistența pentru clienți.

Instalarea imprimantei utilizând CD-ul *Software și documentație*

1 Închideți toate aplicațiile deschise.

2 Introduceți CD-ul *Software și documentație*.


Dacă ecranul de instalare nu apare după un minut, lansați manual CD-ul:

În Windows 8

Utilizând butonul Search (Căutare), introduceți textul **run** (executare) și navigați la:

Lista de aplicații > **Run (Executare)** > introduceți textul **D:\setup.exe** > **OK**

În Windows 7 și versiunile anterioare

- a Faceți clic pe  sau pe **Start** și pe **Run (Executare)**.
- b În caseta de dialog Start Search (Pornire căutare) sau Run (Executare), introduceți **D:\setup.exe**.
- c Apăsați pe **Enter** sau faceți clic pe **OK**.

Notă: **D** este litera unității CD sau DVD.

- 3 Faceți clic pe **Install (Instalare)**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecranul computerului.

Instalarea locală a imprimantei (Windows)

Actualizări pentru software-ul imprimantei pot fi disponibile pe site-ul Web Lexmark la adresa www.lexmark.com.

Ce este tipărirea locală?

Imprimarea locală este imprimarea de la o imprimantă atașată local (o imprimantă conectată direct la computer cu un cablu USB sau paralel). La setarea acestui tip de imprimantă, trebuie să instalați software-ul acesteia *înainte* de a conecta cablul USB. Pentru mai multe informații, consultați documentația livrată împreună cu imprimanta.

CD-ul *Software and Documentation (Software și documentație)* poate fi utilizat pentru instalarea software-ului necesar pentru imprimantă pe majoritatea sistemelor de operare Windows.

Instalarea imprimantei utilizând Add Printer wizard (Expertul pentru adăugarea imprimantei) (numai pentru Windows)

Notă: Pentru lista sistemelor de operare Windows acceptate, consultați „[Sisteme de operare acceptate](#)” de la [pagina 1](#).


- 1 Închideți toate programele software deschise.
- 2 Obțineți o copie a pachetului de instalare a software-ului.
 - De pe CD-ul *Software și documentație* primit odată cu imprimanta
Notă: Dacă apare o fereastră de dialog de instalare, închideți-o.
 - De pe site-ul nostru web, la adresa <http://support.lexmark.com>.
- 3 Executați Add Printer wizard (Expertul pentru adăugarea imprimantei).

În Windows 8

Utilizând butonul Search (Căutare), introduceți textul **run** (executare) și navigați la:

Lista de aplicații > **Run (Executare)** > introduceți textul **control printers (control imprimante)** > **OK** > **Add devices and printers (Adăugare dispozitive și imprimante)** > selectați o imprimantă locală > **Next (Următorul)**

În Windows 7 și versiunile anterioare

- a Faceți clic pe  sau pe **Start** și pe **Run (Executare)**.
- b În caseta de dialog Start Search (Pornire căutare) sau Run (Executare), introduceți **control printers** (control imprimante, dacă sistemul de operare este în limba română).
- c Apăsați pe **Enter** sau faceți clic pe **OK**.
- d Din folderul imprimantei, faceți clic pe **Add a printer (Adăugare imprimantă)** > **Next (Următorul)**.

- e Selectați o imprimantă locală de instalat, apoi faceți clic pe **Next (Următorul)**.
- f Selectați portul pe care doriți să-l utilizați, apoi faceți clic pe **Next (Următorul)**.

4 Faceți clic pe **Have Disk (Obținere disc)** și specificați locația software-ului imprimantei.

Notă: Calea trebuie să fie asemănătoare cu **D:\Drivers\Print\GDI**, unde **D** este litera unității care conține pachetul de instalare software.

5 Faceți clic pe **OK**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecranul computerului.

Instalarea imprimantei într-o rețea (Windows)

Ce este tipărirea prin rețea?

În mediile Windows, imprimantele din rețea pot fi configurate pentru tipărire directă sau partajată. Ambele metode de tipărire prin rețea necesită instalarea software-ului imprimantei și crearea unui port de rețea.

Metodă de tipărire	Exemplu
<p>Tipărire cu IP</p> <ul style="list-style-type: none"> • Imprimanta este conectată direct la rețea prin intermediul unui cablu de rețea, cum ar fi un cablu Ethernet. • Software-ul imprimantei este instalat de obicei pe fiecare computer din rețea. 	
<p>Tipărire partajată</p> <ul style="list-style-type: none"> • Imprimanta este conectată la unul din computerele din rețea prin intermediul unui cablu local, cum ar fi un cablu USB sau paralel. • Software-ul imprimantei este instalat pe computerul atașat la imprimantă. • În timpul instalării software-ului, imprimanta este configurată pentru a fi "partajată", astfel încât să poată tipări la aceasta și alte computere din rețea. 	

Instalarea imprimantei într-o rețea Ethernet (numai pentru Windows)

Înainte de a instala imprimanta într-o rețea Ethernet, asigurați-vă că ați finalizat configurarea inițială a imprimantei și că aceasta este conectată la o rețea Ethernet activă.

- 1 Închideți toate programele software deschise.
- 2 Obțineți o copie a pachetului de instalare a software-ului.
 - De pe CD-ul *Software și documentație* primit odată cu imprimanta
 - De pe site-ul nostru web:
Accesați <http://support.lexmark.com> și navigați la:
ASISTENȚĂ ȘI DESCĂRCĂRI > selectați imprimanta > selectați sistemul de operare
- 3 Faceți dublu clic pe pachetul de instalare a software-ului.
Așteptați apariția ferestrei de dialog pentru instalare.
Dacă utilizați un CD *Software și documentație* și dialogul de instalare nu apare, atunci procedați astfel:

În Windows 8

Utilizând butonul Search (Căutare), introduceți textul **run** (executare) și navigați la:

Lista de aplicații > **Run (Executare)** > introduceți textul **D:\setup.exe** > **OK**.

În Windows 7 și versiunile anterioare

a Faceți clic pe  sau pe **Start** și pe **Run (Executare)**.

b În caseta de dialog Start Search (Pornire căutare) sau Run (Executare), introduceți **D:\setup.exe**.

c Apăsați pe **Enter** sau faceți clic pe **OK**.

Notă: **D** este litera unității CD sau DVD.

4 Faceți clic pe **Install (Instalare)**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecranul computerului.

5 Selectați **Ethernet connection (Conexiune Ethernet)**, apoi faceți clic pe **Continue (Continuare)**.

6 Când vi se solicită, conectați cablul Ethernet la computer și la imprimantă.

7 Selectați din listă imprimanta, apoi faceți clic pe **Continue (Continuare)**.

Notă: Dacă imprimanta configurată nu apare în listă, faceți clic pe **Modify Search (Modificare căutare)**.

8 Urmați instrucțiunile de pe ecranul computerului.

Partajarea imprimantei într-o rețea

1 Deschideți folderul de imprimante.

În Windows 8

Utilizând butonul Search (Căutare), introduceți textul **run** (executare) și navigați la:

Lista de aplicații > **Run (Executare)** > introduceți textul **control printers (control imprimante)** > **OK**

În Windows 7 și versiunile anterioare

a Faceți clic pe  sau pe **Start** și pe **Run (Executare)**.

b În caseta de dialog Start Search (Pornire căutare) sau Run (Executare), introduceți **control printers** (control imprimante, dacă sistemul de operare este în limba română).

c Apăsați pe **Enter** sau faceți clic pe **OK**.

2 În funcție de dispozitiv, efectuați una dintre următoarele operații:

- Apăsați continuu pe imprimanta pe care doriți să o partajați.
- Faceți clic dreapta pe imprimanta pe care doriți să o partajați.

3 Din meniul care apare, faceți clic pe **Printer Properties (Proprietăți imprimantă)** sau **Sharing (Partajare)**.

4 Din fila Sharing (Partajare), selectați **Share this printer (Se partajează această imprimantă)** sau **Shared as (Partajată ca)**, apoi atribuiți un nume distinct.

5 Din fila Ports (Porturi), faceți clic pe **Add Port (Adăugare port)** > **Local Port (Port local)** > **New Port (Port nou)**.

6 Tastați numele de port UNC (Universal Naming Convention) și faceți clic pe **OK**.

Notă: Numele de port UNC constă din numele serverului și numele dat imprimantei și trebuie să aibă forma **\\server\imprimantă**.

7 Faceți clic pe **Apply (Se aplică)** > **OK**.

Instalarea locală a imprimantei (Macintosh)

Înainte de instalarea locală a imprimantei (numai pentru Macintosh)

Imprimanta poate fi conectată la o rețea locală cu ajutorul unui cablu USB. La acest tip de instalare a imprimantei, *mai întâi* instalați software-ul imprimantei, apoi conectați cablul USB. Pentru informații suplimentare, consultați documentația furnizată împreună cu imprimanta.

CD-ul *Software și documentație* poate fi utilizat pentru instalarea software-ului necesar pentru imprimantă.

Notă: De asemenea, puteți descărca driverul pentru imprimantă de la <http://support.lexmark.com>.

Crearea unei cozi de imprimare (numai pentru Macintosh)

Pentru a imprima local de la un computer Macintosh, trebuie să creați o coadă de imprimare.

- 1 Instalați fișierul driver de imprimantă pe computer.
 - a Introduceți CD-ul *Software și documentație*, apoi faceți dublu clic pe pachetul de instalare pentru imprimantă.
 - b Urmați instrucțiunile de pe ecranul computerului.
 - c Selectați o destinație, apoi faceți clic pe **Continue (Continuare)**.
 - d Din ecranul Easy Install (Instalare ușoară), faceți clic pe **Install (Instalare)**.
 - e Tastați parola de utilizator, apoi faceți clic pe **OK**.
Toate programele software necesare sunt instalate pe computer.
 - f Faceți clic pe **Close (Închidere)** după terminarea instalării.
- 2 Din meniul Apple, navigați la oricare dintre următoarele opțiuni:
 - **System Preferences (Preferințe sistem) >Print & Scan (Imprimare și scanare) >Open Print Queue (Deschidere coadă de imprimare)**
 - **System Preferences (Preferințe sistem) >Print & Fax (Imprimare și fax) >Open Print Queue (Deschidere coadă de imprimare)**
- 3 Verificați dacă s-a creat coada de imprimare.

Instalarea imprimantei într-o rețea Ethernet (numai pentru Macintosh)

- 1 Instalați fișierul driver de imprimantă pe computer:
 - a Introduceți CD-ul *Software și documentație*, apoi faceți dublu clic pe pachetul de instalare pentru imprimantă.
 - b Urmați instrucțiunile de pe ecranul computerului.
 - c Selectați o destinație, apoi faceți clic pe **Continue (Continuare)**.
 - d Din ecranul Standard Install (Instalare standard), faceți clic pe **Install (Instalare)**.
 - e Tastați parola de utilizator, apoi faceți clic pe **OK**.
Toate programele software necesare sunt instalate pe computer.
 - f Faceți clic pe **Close (Închidere)** după terminarea instalării.
- 2 Adăugați imprimanta.
 - Pentru imprimare IP:
 - a Din meniul Apple, navigați la oricare dintre următoarele opțiuni:
 - **System Preferences (Preferințe sistem) >Print & Scan (Imprimare și scanare)**
 - **System Preferences (Preferințe sistem) >Print & Fax (Imprimare și fax)**

- b** Faceți clic pe **+**.
- c** Faceți clic pe fila **IP**.
- d** Introduceți adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese, apoi faceți clic pe **Add (Adăugare)**.
- Pentru imprimarea AppleTalk:

Note:

- Asigurați-vă că AppleTalk este activat pe imprimanta dvs.
- Această caracteristică este acceptată numai în Mac OS X versiunea 10.5

a Din meniul Apple, navigați la:

System Preferences (Preferințe sistem) >Print & Fax (Imprimare și fax)

b Faceți clic pe **+**, apoi navigați la:

AppleTalk > selectați imprimanta din listă >Add (Adăugare)

Notă: Dacă imprimanta nu apare în listă, poate fi necesar să o adăugați folosind adresa IP. Pentru informații suplimentare, contactați persoana care asigură asistența sistemului.