Impressora a laser

Referência rápida

Carregamento de papel e mídia especial

Carregamento de bandejas padrão ou opcionais para 500 folhas

A impressora tem duas bandejas de 500 folhas padrão (Bandeja 1 e Bandeja 2) e pode ter ainda uma ou duas bandejas de 500 folhas opcionais. Todas as bandejas para 500 folhas suportam os mesmos tipos e tamanhos de papel. O papel pode ser carregado nas bandejas pela borda longa ou pela borda curta.

1 Remova totalmente a bandeja.



2 Aperte e deslize as guias de extensão até a posição correta em relação ao tamanho de papel que você está carregando.



3 Flexione as folhas para trás e para frente para soltá-las e ventileas. Não dobre nem amasse o papel. Alinhe as folhas sobre uma superfície plana.



4 Carregue a pilha de papel com o lado de impressão recomendado voltado para cima. Carregue o papel pela borda longa ou curta, conforme mostrado abaixo.

Notas:

- Carregue tamanhos maiores que A4 na orientação pela Borda curta.
- Certifique-se de que o papel esteja abaixo da linha de preenchimento máximo, nas bordas da bandeja de papel.
 Sobrecarregar a bandeja pode causar atolamento e possivelmente danificar a impressora.



- **5** Certifique-se de que as guias de papel estão encostadas nas bordas do papel.
- 6 Insira a bandeja.



7 Se o tipo de papel que você carregou diferir do tipo que foi carregado antes na bandeja, altere a configuração Tipo de Papel para a bandeja.

Limpeza de atolamentos

200-201 atolamentos de papel

1 Abra a porta A empurrando a lingueta de liberação e abaixando a porta.



ATENÇÃO — SUPERFÍCIE QUENTE: A parte interna da impressora pode estar quente. Para reduzir o risco de ferimentos em um componente quente, espere a superfície esfriar antes de tocá-la.

2 Puxe o atolamento para cima e em sua direção.



Nota: Se o atolamento não se mover imediatamente, pare de puxar. Empurre para baixo e puxe a alavanca verde para facilitar a remoção do atolamento. Certifique-se de que todos os fragmentos de papel foram removidos.

3 Feche a porta A.

202 atolamento de papel

Limpeza da Área A

1 Abra a porta A empurrando a lingueta de liberação e abaixando a porta.



ATENÇÃO — SUPERFÍCIE QUENTE: A parte interna da impressora pode estar quente. Para reduzir o risco de ferimentos em um componente quente, espere a superfície esfriar antes de tocá-la.

2 Puxe o atolamento para cima e em sua direção.



Nota: Se o atolamento não se mover imediatamente, pare de puxar. Empurre para baixo e puxe a alavanca verde para facilitar a remoção do atolamento. Certifique-se de que todos os fragmentos de papel foram removidos.

3 Feche a porta A.

Limpeza da área B

1 Abra a porta B.



2 Puxe o atolamento para cima e em sua direção.



3 Feche a porta B.

Atolamentos de papel 203, 230 a 231

203 atolamento de papel

1 Abra a porta A empurrando a lingueta de liberação e abaixando a porta.



ATENÇÃO — SUPERFÍCIE QUENTE: A parte interna da impressora pode estar quente. Para reduzir o risco de ferimentos em um componente quente, espere a superfície esfriar antes de tocá-la.

2 Abra a porta E empurrando a lingüeta de liberação e abaixando a porta.



3 Puxe o atolamento para cima.



- 4 Feche a porta E.
- 5 Feche a porta A.

230 atolamento de papel

1 Abra a porta D.



2 Remova o atolamento.



- **3** Feche a porta D.
- **4** Abra a porta A empurrando a lingueta de liberação e abaixando a porta.



ATENÇÃO — SUPERFÍCIE QUENTE: A parte interna da impressora pode estar quente. Para reduzir o risco de ferimentos em um componente quente, espere a superfície esfriar antes de tocá-la. **5** Abra a porta E empurrando a lingüeta de liberação e abaixando a porta.



6 Puxe o atolamento para cima.





231 atolamento de papel

1 Abra a porta D.



2 Remova o atolamento.



3 Feche a porta D.

4 Abra a porta A empurrando a lingueta de liberação e abaixando a porta.



- ATENÇÃO SUPERFÍCIE QUENTE: A parte interna da impressora pode estar quente. Para reduzir o risco de ferimentos em um componente quente, espere a superfície esfriar antes de tocá-la.
- **5** Puxe o atolamento para cima e em sua direção.



Nota: Se o atolamento não se mover imediatamente, pare de puxar. Empurre para baixo e puxe a alavanca verde para facilitar a remoção do atolamento. Certifique-se de que todos os fragmentos de papel foram removidos.

6 Feche a porta A.

24x Atolamento de papel

Atolamento na Bandeja 1

1 Remova a Bandeja 1 da impressora.



2 Remova o atolamento.



3 Insira a bandeja 1.

Atolamento na bandeja opcional

1 Puxe a bandeja para fora.



2 Remova o atolamento.



3 Insira a bandeja.

Limpe o atolamento na porta A

1 Abra a porta A empurrando a lingueta de liberação e abaixando a porta.



ATENÇÃO — SUPERFÍCIE QUENTE: A parte interna da impressora pode estar quente. Para reduzir o risco de ferimentos em um componente quente, espere a superfície esfriar antes de tocá-la.

2 Puxe o atolamento para cima e em sua direção.



Nota: Se o atolamento não se mover imediatamente, pare de puxar. Empurre para baixo e puxe a alavanca verde para facilitar a remoção do atolamento. Certifique-se de que todos os fragmentos de papel foram removidos.

3 Feche a porta A.

Limpe o atolamento na porta B

1 Abra a porta B.



2 Puxe o atolamento para cima e em sua direção.



3 Feche a porta B.

241 atolamento de papel

1 Abra a porta C.



2 Puxe o atolamento para cima e em sua direção.



Nota: Certifique-se de que todos os fragmentos de papel foram removidos.

3 Feche a porta C.

4 Abra a Bandeja 1 e remova todo o papel amassado da bandeja.



5 Insira a bandeja 1.

250 atolamento de papel

1 Remova o papel do alimentador de várias funções.



- **2** Flexione as folhas de papel para trás e para frente para soltálas e ventile-as. Não dobre nem amasse o papel. Alinhe as folhas sobre uma superfície plana.
- **3** Carregue o papel no alimentador multifunção.
- **4** Ajuste as guias de papel para que ambas encostem levemente nas bordas do papel.

280-282 atolamentos de papel

280-281 atolamentos de papel

1 Abra a porta A empurrando a lingueta de liberação e abaixando a porta.



ATENÇÃO — SUPERFÍCIE QUENTE: A parte interna da impressora pode estar quente. Para reduzir o risco de ferimentos em um componente quente, espere a superfície esfriar antes de tocá-la.

2 Puxe o atolamento para cima e em sua direção.



Nota: Se o atolamento não se mover imediatamente, pare de puxar. Empurre para baixo e puxe a alavanca verde para facilitar a remoção do atolamento. Certifique-se de que todos os fragmentos de papel foram removidos.

3 Feche a porta A.

4 Abrir porta F.



5 Remova o atolamento.



6 Fechar porta F.

282 atolamento de papel

1 Abrir porta F.



2 Remova o atolamento.



3 Fechar porta F.

283, 289 atolamento de grampos

283 atolamento de papel

1 Levante a porta H.



2 Remova o atolamento.



3 Feche a porta H.

289 erro do grampeador

1 Abra a porta G.



2 Segure a alavanca do suporte do cartucho de grampos e mova o suporte para a direita.



3 Empurre com firmeza a guia colorida para remover o cartucho de grampos.



 Use a guia de metal para levantar a caixa de grampos e retire a folha de grampos.
Descarte a folha inteira.



5 Olhe pela tampa transparente na parte inferior do recipiente do cartucho para verificar se não há grampos atolados na entrada.

6 Pressione para baixo a caixa de grampos até encaixá-la firmemente.



7 Empurre o recipiente do cartucho de grampos com firmeza para dentro do grampeador até que fique encaixado.



8 Feche a porta G.

Preparar grampeador é exibido. A preparação assegura que o grampeador esteja funcionando adequadamente.

28x atolamento de papel

284 atolamento de papel

1 Abrir porta F.



2 Remova o atolamento.



3 Fechar porta F.

4 Abra a porta G.



- 5 Remova o atolamento.
- **6** Feche a porta G.
- 7 Levante a porta H.



8 Remova o atolamento.



9 Feche a porta H.

284-286 atolamentos de papel

1 Levante a porta H.



2 Remova o atolamento.



3 Feche a porta H.

287-288 atolamentos de papel

1 Abrir porta F.



2 Remova o atolamento.



- **3** Fechar porta F.
- 4 Abra a porta G.



- 5 Remova o atolamento.
- **6** Feche a porta G.