


인쇄 작업의 반복적인 결함을 세로줄 중 하나의 표시와 일치시킵니다. 인쇄 작업의 결함과 가장 잘 일치하는 수직선을 찾으면 결함의 원인이 될 가능성이 있는 부품이 무엇인지 알 수 있습니다.



예를 들어, 이 두 표시 간의 거리는 34.6 mm (1.4 in.) 마다 발생하는 반복적인 결함을 나타내며, 이는 PC 장치를 교체해야 함을 의미합니다.

참고 : 결함이 단면 인쇄 작업의 인쇄 면에 나타나는 경우, **퓨저**를 교체하기 전에 **토너 카트리지를** 교체하십시오.

PC 장치를 교체합니다
94.2 mm (3.71 in.)

퓨저를 교체합니다.
95 mm (3.74 in.)

이미지 장치 키트를 교체합니다.
78.5 mm (3.1 in.)

이미지 장치 키트를 교체합니다.
55 mm (2.2 in.)

개발자를 교체합니다.
43.9 mm (1.7 in.)

이미지 장치 키트를 교체합니다.
37.7 mm (1.5 in.)

PC 장치를 교체합니다.
34.6 mm (1.4 in.)

