

Supplies guide (耗材指南)

下表列出各項目的材料編號，以利訂購耗材。

訂購碳粉匣

當 **88.xx [color] cartridge low** (88 [某顏色] 碳粉匣碳粉不足) 或 **88.xx [color] cartridge nearly low** (88.xx [某顏色] 碳粉匣即將不足) 出現時，請訂購新碳粉匣。

當 **88.2x Replace [color] cartridge** (88.2x 更換 [某顏色] 碳粉匣) 出現時，請更換指定的碳粉匣。

碳粉匣用量估計是依據 ISO/IEC 19798 標準 (每種顏色約 5% 的覆蓋率)。長期過低的碳粉列印覆蓋率 (某顏色少於 1.25%)，可能會對該顏色的實際列印量產生負面影響，也可能使碳粉匣零件在碳粉未用完之前就故障了。

建議使用的碳粉匣與材料編號

材料名稱	材料編號
黑色高容量碳粉匣	C925H2KG
鮮黃色高容量碳粉匣	C925H2YG
洋紅色高容量碳粉匣	C925H2MG
靛青色高容量碳粉匣	C925H2CG

訂購成像組件

當 **84.xx [Color] imaging unit low** (84.xx [某顏色] 成像組件不多了) 或 **84.xx [Color] imaging unit nearly low** (84.xx [某顏色] 成像組件即將不足) 出現，請訂購替換用成像組件。

當 **84.xx Replace [color] imaging unit and [color] cartridge** (84.xx 更換 [某顏色] 成像組件及 [某顏色] 碳粉匣) 出現時，請更換指定的成像組件及碳粉匣。

建議使用的成像組件及材料編號

材料名稱	材料編號
黑色成像組件	C925X72G
鮮黃色成像組件	C925X75G
洋紅色成像組件	C925X74G
靛青色成像組件	C925X73G

訂購加熱組件或轉印套件模組

當 **80.xx Fuser life warning** (80.xx 加熱組件使用期限警告)、**80.xx Fuser near life warning** (80.xx 加熱組件即將達到使用期限警告) 或 **83.xx Transfer module life warning** (83.xx 轉印套件模組使用期限警告) 出現時，請訂購替換用加熱組件或轉印套件模組。

當 **80.xx Replace fuser (80.xx 更換加熱組件)** 或 **83.xx Replace transfer module (83.xx 更換轉印套件模組)** 出現時，請安裝新的加熱組件或新的轉印套件模組。如需安裝資訊，請參閱該零件隨附的說明文件。

材料名稱	材料編號
加熱組件	40X6013 (110 伏特) 40X6093 (220 伏特)
轉印套件模組	40X6011

訂購廢棄碳粉回收瓶

出現 **82.xx Waste toner bottle nearly full (82.xx 廢棄碳粉回收瓶幾乎已滿)** 時，請訂購替換的廢棄碳粉回收瓶。

當 **82.xx Replace waste toner bottle (82.xx 請更換廢棄碳粉回收瓶)** 出現時，請更換廢棄碳粉回收瓶。

請注意：建議您不要重複使用廢棄碳粉回收瓶。

材料名稱	材料編號
廢棄碳粉回收瓶	C925X76G

訂購自動送件器替換組件

如果您遇到雙倍送紙或「自動送件器」送紙失敗的問題，請訂購「自動送件器」替換組件。

材料名稱	材料編號
自動送件器分頁器滾輪	40X6328
自動送件器取紙滾輪	40X6327