

FTP-Anleitung

Hinweis: Sie können Dokumente direkt an einen FTP-Server aber jeweils nur an eine FTP-Adresse scannen.

Scannen an eine FTP-Adresse mithilfe einer Kurzwahlnummer

- 1 Legen Sie ein Originaldokument mit der bedruckten Seite nach oben und der kurzen Kante zuerst in das ADZ-Fach ein oder mit der bedruckten Seite nach unten auf das Scannerglas.

Hinweise:

- Postkarten, Fotos, kleine Vorlagen, Folien, Fotopapier oder dünne Medien (wie z. B. Zeitschriftenausschnitte) dürfen nicht in das ADZ-Fach eingelegt werden. Legen Sie diese Medien auf das Scannerglas.
- Die ADZ-Kontrollleuchte leuchtet, sobald das Papier ordnungsgemäß eingelegt ist.

- 2 Wenn Sie ein Dokument in das ADZ-Fach einlegen, müssen Sie die Papierführungen anpassen.

- 3 Drücken Sie auf dem Druckerbedienfeld # und geben Sie dann die FTP-Kurzwahlnummer ein.

- 4 Drücken Sie .


Scannen an eine FTP-Adresse über das Druckerbedienfeld

- 1 Legen Sie das Originaldokument mit der bedruckten Seite nach oben und der kurzen Kante zuerst in die automatische Dokumentzuführung (ADZ) oder mit der bedruckten Seite nach unten auf das Scannerglas.

Hinweise:

- Legen Sie keine Postkarten, Fotos, kleinen Zettel, Folien, Fotopapier oder dünnen Medien (wie z. B. Zeitungsausschnitte) in die ADZ ein. Legen Sie diese Medien auf das Scannerglas.
- Die ADZ-Kontrollleuchte leuchtet, sobald das Papier ordnungsgemäß eingelegt ist.

- 2 Wenn Sie ein Dokument in die ADZ einlegen, müssen Sie die Papierführung anpassen.

- 3 Drücken Sie im Druckerbedienfeld die Aufwärts- oder Abwärtsfeiltaste, um zu **Kurzwahlen** zu blättern, und drücken Sie anschließend .

- 4 Drücken Sie **FTP-Kurzwahlen** >  > wählen Sie den Namen des Empfängers >  oder .

Hinweis: Verknüpfungen können nur über den Embedded Web Server erstellt werden.