

# Print defects guide (Ghid pentru defecțiuni de tipărire)

## Măsurarea defectelor repetitive

Corelați un set de defecte repetitive la o lucrare de tipărire cu marcajele de pe una dintre liniile verticale pentru a determina dacă o unitate fotoconductor este defectă. Culoarea defectelor repetitive de tipărire indică ce unitate fotoconductor cauzează defectul.

**Notă:** Asigurați-vă că selecția actuală din imprimantă pentru meniul Scale to Fit in the PDF (Scalare pentru potrivire în PDF) este setată la No (Nu) pentru ca liniile să fie tipărite la dimensiunea corectă.

Schimbați unitatea fotoconductor dacă aceste defecte repetitive apar în următoarele cazuri:

Odată la 94,2 mm (3,71 inchi) pe pagină      Odată la 37,68 mm (1,48 inchi) pe pagină      Odată la 31,4 mm (1,24 inchi) pe pagină



**Notă:** Imprimanta are patru unități fotoconductor. Înlocuiți unitatea fotoconductor pentru culoarea ce corespunde defectului de tipărire repetitiv.