

Print defects guide (Ghid pentru defecțiuni de tipărire)

Măsurarea defectelor repetitive


Comparați un set de defecte repetitive dintr-o operație de tipărire cu marcajele de pe una din liniile verticale. Linia care corespunde cel mai bine defectelor din operația de tipărire indică piesa care provoacă defectul.

De exemplu, dacă marcajele de pe hârtie apar la fiecare 34,6 mm (1,4 in.), atunci unitatea fotoconductor trebuie înlocuită.

Notă: Asigurați-vă că selecția actuală din imprimantă pentru meniul Scale to Fit in the PDF (Scalare pentru potrivire în PDF) este setată la No (Nu) pentru ca liniile să fie imprimate la dimensiunea corectă.

Modificați unitatea de dezvoltare. Modificați kitul de imagistică.


43,9 mm
(1,7 in.)



34,6 mm
(1,4 in.)



94,2 mm
(3,71 in.)



Modificați modul de transfer.

37,7 mm 78,5 mm 55 mm
(1,5 in.) (3,1 in.) (2,2 in.)

