


Haga coincidir un conjunto de defectos repetitivos en un trabajo de impresión con las marcas de una de las líneas verticales. La línea que mejor coincida con los defectos del trabajo de impresión indica la pieza concreta que provoca el defecto.



Por ejemplo, la distancia entre estas dos marcas representa un defecto repetitivo que se produce cada 34,6 mm (1,4 pulg.), lo que significa que puede que sea necesario sustituir la unidad del fotoconductor.

Sustituya el **fotoconductor.**
94,2 mm
(3,71 pulg.)

Sustituya el **fusor.**
95 mm
(3,74 pulg.)

Nota: si el defecto aparece en la cara impresa de un trabajo de impresión de una cara, sustituya el **cartucho de tóner** antes de sustituir el **fusor**.

Sustituya el **kit de unidad de imagen.**
78,5 mm
(3,1 pulg.)

Sustituya el **kit de unidad de imagen.**
55 mm
(2,2 pulg.)

Sustituya el **revelador.**
43,9 mm
(1,7 pulg.)

Sustituya el **kit de unidad de imagen.**
37,7 mm
(1,5 pulg.)

Sustituya el **fotoconductor.**
34,6 mm
(1,4 pulg.)

