

دليل مستلزمات الطباعة

يعرض الجدول التالي أرقام الأجزاء وذلك لاستخدامها عند طلب شراء عناصر مستلزمات الطباعة.

أرقام الأجزاء

اسم الجزء	رقم الجزء	للطباعات
خرطوشة مسحوق الحبر السماوي عالية الإنتاجية الخاصة ببرنامج الإرجاع	C734H1CG	C734، C736، X734، X736، X738
خرطوشة مسحوق الحبر الأرجواني عالية الإنتاجية الخاصة ببرنامج الإرجاع	C734H1MG	C734، C736، X734، X736، X738
خرطوشة مسحوق الحبر الأصفر عالية الإنتاجية الخاصة ببرنامج الإرجاع	C734H1YG	C734، C736، X734، X736، X738
خرطوشة مسحوق الحبر الأسود عالية الإنتاجية الخاصة ببرنامج الإرجاع	C736H1KG	C736، X736، X738
خرطوشة مسحوق الحبر السماوي الخاصة ببرنامج الإرجاع	C734A1CG	C734، C736، X734، X736، X738
خرطوشة مسحوق الحبر الأرجواني الخاصة ببرنامج الإرجاع	C734A1MG	C734، C736، X734، X736، X738
خرطوشة مسحوق الحبر الأصفر الخاصة ببرنامج الإرجاع	C734A1YG	C734، C736، X734، X736، X738
خرطوشة مسحوق الحبر الأسود الخاصة ببرنامج الإرجاع	C734A1KG	C734، C736، X734، X736، X738
خرطوشة مسحوق الحبر السماوي عالية الإنتاجية	C734H2CG	C734، C736، X734، X736، X738
خرطوشة مسحوق الحبر الأرجواني عالية الإنتاجية	C734H2MG	C734، C736، X734، X736، X738
خرطوشة مسحوق الحبر الأصفر عالية الإنتاجية	C734H2YG	C734، C736، X734، X736، X738
خرطوشة مسحوق الحبر الأسود عالية الإنتاجية	C736H2KG	C736، X736، X738
خرطوشة مسحوق الحبر السماوي	C734A2CG	C734، C736، X734، X736، X738
خرطوشة مسحوق الحبر الأرجواني	C734A2MG	C734، C736، X734، X736، X738
خرطوشة مسحوق الحبر الأصفر	C734A2YG	C734، C736، X734، X736، X738
خرطوشة مسحوق الحبر الأسود	C734A2KG	C734، C736، X734، X736، X738
الموصل الضوئي	C734X20G	C734، C736، X734، X736، X738
موصل ضوئي، متعدد الوحدات	C734X24G	C734، C736، X734، X736، X738
موصل ضوئي، TAA متعدد الوحدات	C734X44G	C734، C736، X734، X736، X738
وحدة الصهر (بجهد 100 فولت)	40X5095	C734، C736، X734، X736، X738
وحدة الصهر (بجهد 115 فولت)	40X5093	C734، C736، X734، X736، X738
وحدة الصهر (بجهد 230 فولت)	40X5094	C734، C736، X734، X736، X738
وحدة النقل	40X5096	C734، C736، X734، X736، X738
عبوة نفايات مسحوق الحبر	C734X77G	C734، C736، X734، X736، X738

طلب شراء خراطيش مسحوق الحبر

عند ظهور الرسالة **Cyan Cartridge Low 88** (انخفاض مستوى خرطوشة الحبر السماوي) أو **Magenta Cartridge Low 88** (انخفاض مستوى خرطوشة الحبر الأرجواني) أو **Yellow Cartridge Low 88** (انخفاض مستوى خرطوشة الحبر الأصفر) أو **Black Cartridge low 88** (انخفاض مستوى خرطوشة الحبر الأسود)، اطلب شراء خرطوشة حبر جديدة.

عند ظهور الرسالة **Replace Cyan Cartridge 88** (استبدل خرطوشة الحبر السماوي) أو **Replace Magenta Cartridge 88** (استبدل خرطوشة الحبر الأرجواني) أو **Replace Yellow Cartridge 88** (استبدل خرطوشة الحبر الأصفر) أو **Replace Black Cartridge 88** (استبدل خرطوشة الحبر الأسود)، يجب القيام باستبدال خرطوشة الحبر المحددة.

يتوقف مقدار إنتاجية خرطوشة الحبر على معيار ISO / IEC 19798 (مع نسبة تغطية 5% لكل لون). قد يؤثر الانخفاض الحاد في مقدار تغطية الطباعة (أقل من 1.25% للون) لفترات طويلة تأثيرًا سلبيًا على الإنتاجية الفعلية لهذا اللون كما قد يسبب تلفًا في أجزاء الخرطوشة قبل نفاد مسحوق الحبر.

طلب شراء موصلات ضوئية

عند ظهور الرسالة **photoconductor low 84** (انخفاض مستوى الموصل الضوئي) أو **color> photoconductor nearly low 84** (انخفاض مستوى الموصل الضوئي <هذا اللون المحدد> تقريبًا) اطلب شراء موصل ضوئي بديل.

عند ظهور الرسالة **Replace <color> photoconductor 84** (استبدل الموصل الضوئي <هذا اللون المحدد>)، فحينئذ يجب استبدال الموصل الضوئي المحدد.

اسم الجزء	رقم الجزء
الموصل الضوئي	C734X20G
موصل ضوئي، متعدد الوحدات	C734X24G

طلب شراء وحدة صهر أو وحدة نقل

عند ظهور الرسالة **Fuser Life Warning 80** (تحذير قرب انتهاء العمر الافتراضي لوحدة الصهر) أو **Transfer Module Life Warning 83** (تحذير قرب انتهاء العمر الافتراضي لوحدة النقل)، فاطلب استبدال وحدة الصهر أو وحدة النقل.

عند ظهور الرسالة **Replace Fuser 80** (استبدل وحدة الصهر) أو **Replace Transfer Module 83** (استبدل وحدة النقل)، قم بتركيب وحدة صهر أو وحدة نقل جديدة. للحصول على معلومات التركيب، انظر المراجع المرفقة مع الجزء البديل.

اسم الجزء	رقم الجزء
وحدة الصهر	40X5095 (بجهد كهربائي 100 فولت)
	40X5093 (بجهد كهربائي 115 فولت)
	40X5094 (بجهد كهربائي 230 فولت)
وحدة النقل	40X5096

طلب عبوة نفايات مسحوق الحبر

عندما تظهر الرسالة **Waste toner box nearly full 82** (عبوة نفايات مسحوق الحبر ممتلئة تقريبًا)، اطلب عبوة زجاجة نفايات مسحوق حبر بديلة. عند ظهور الرسالة **Replace waste toner box 82** (استبدل عبوة نفايات مسحوق الحبر)، فحينئذ يجب استبدال عبوة نفايات مسحوق الحبر.

ملاحظة: لا يوصى بإعادة استخدام عبوة نفايات مسحوق الحبر.

اسم الجزء	رقم الجزء
عبوة نفايات مسحوق الحبر	C734X77G

طلب شراء عناصر صيانة وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)

اسم الجزء	رقم الجزء
لوحة فاصل وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)	40X5187
لوحة النقاط وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)	40X5189