

Vejledning til forbrugsstoffer

Nedenstående tabel viser de varenumre, som du skal bruge, når du bestiller forbrugsstoffer.

Bestilling af tonerpatron

Bestil straks en ny tonerpatron, når en meddelelse på printerdisplayet viser, hvilken tonerpatron der skal erstattes.

For information om udskiftning af en tonerpatron skal du følge vejledningen, der fulgte med udskriftsforsyningen.

Estimeret ydelse for tonerpatron er baseret på standarden ISO/IEC 19798 (med ca. 5 % dækning pr. farve). Meget lav udskriftsdækning (mindre end 1,25% for en farve) i længere perioder, kan have en negativ effekt på den faktiske rækkevidde for den pågældende farve, og det kan beskadige kassettede, inden toneren er opbrugt.

Anbefalede tonerkassetter og varenumre

Navn på komponent	Lexmark returprogram for tonerpatroner	Normal blækpatron
Sort tonerpatron (high yield)	X746H1KG	X746H2KG
Gul tonerpatron	X746A1YG	X746A2YG
Gul tonerpatron (high yield)	X748H1YG	X748H2YG
Magenta tonerpatron	X746A1MG	X746A2MG
Magenta tonerpatron (high yield)	X748H1MG	X748H2MG
Cyan tonerpatron	X746A1CG	X746A2CG
Cyan tonerpatron (high yield)	X748H1CG	X748H2CG

Bestilling af en fuser eller et overførselsmodul

En meddelelse på printerdisplayet vises, når en fuser eller et overførselsmodul skal erstattes.

Du kan få flere oplysninger om erstatning af en fuser eller et overførselsmodul ved at følge vejledningen, der fulgte med udskriftsforsyningen.

Anbefalede varenumre

Navn på komponent	Varenummer
Fuser	40X8112 (100 V)
	40X8110 (115 V)
	40X8111 (230 V)
Overførselsmodul	40X8307

Bestilling af en spildtonerflaske

En meddelelse på printerdisplayet vises, når spildtonerflasken skal erstattes.

Du kan få oplysninger om erstatning af en spildtonerflaske ved at følge vejledningen, der fulgte med udskriftsforsyningen.

Bemærk! Det anbefales ikke at genbruge spildtonerbeholderen.

Anbefalet varenummer

Navn på komponent	Varenummer
Spildtonerbeholder	C734X77G

Bestilling af ADF-reservedele

Bestil ADF-reservedele, hvis du oplever problemer med dobbelt indføring af papir eller fejl ved indføring gennem ADF-enheden. For information om erstatning af ADF-komponenterne skal du følge vejledningen der fulgte med komponenterne.

Anbefalede komponentnumre

Navn på komponent	Varenummer
ADF opsamlingsenhed	40X5188
Skilleplade	40X5187
ADF-indføringsplade	40X5189

Bestilling af en fotokonduktor

En meddelelse vises på printerdisplayet, når en fotokonduktor skal erstattes.

For information om erstatning af en fotokonduktor, skal du følge vejledningen der fulgte med udskriftsforsyningen.

Anbefalede komponentnumre

Navn på komponent	Varenummer
Fotokonduktor	C734X20G
Fotokonduktor, pakke med flere	C734X24G

Bemærkninger:

- Alle fire fotokonduktorer skal udskiftes samtidigt.
- Nulstil vedligeholdelsestælleren, når du har installeret de fire nye fotokonduktorer.