

## 耗材指南

下面的表格列出订购耗材项目的部件号。

### 订购碳粉盒

当出现 **88.xx** [\*色] **碳粉不足**或 **88.xx** [\*色] **碳粉即将不足**时，请订购新的碳粉盒。

当出现 **88.2x** **更换** [\*色] **碳粉盒**时，请更换指定的碳粉盒。

碳粉盒打印量基于 ISO/IEC 19798 标准估算（每种颜色大约 5% 覆盖率）。长期使用极低的打印覆盖率（一种颜色少于 1.25%）可能对该颜色的实际打印量起负面影响，并可能造成碳粉盒部件在碳粉耗尽之前出现故障。

#### 推荐碳粉盒及部件号

部件名称	部件号
黑色高容量碳粉盒	C925H2KG
黄色高容量碳粉盒	C925H2YG
品红色高容量碳粉盒	C925H2MG
青色高容量碳粉盒	C925H2CG

### 订购成像部件

当出现 **84.xx** [\*色] **成像部件不足**或 **84.xx** [\*色] **成像部件即将不足**时，请订购替换的成像部件。

当出现 **84.xx** **更换** [\*色] **成像部件**和 [\*色] **碳粉盒**时，请更换指定的成像部件和碳粉盒。

#### 推荐的成像部件和部件号

部件名称	部件号
黑色成像部件	C925X72G
黄色成像部件	C925X75G
品红色成像部件	C925X74G
青色成像部件	C925X73G

### 订购定影器或转印模块

当出现 **80.xx** **定影器使用寿命警告**、**80.xx** **定影器接近使用寿命警告**或 **83.xx** **转印模块使用寿命警告**时，请订购替换的定影器或转印模块。

当出现 **80.xx** **更换定影器**或 **83.xx** **更换转印模块**时，请安装新的定影器或转印模块。如需安装信息，请参阅随部件附带的文档。

部件名称	部件号
定影器	40X6013 (110 V) 40X6093 (220 V)
转印模块	40X6011

## 订购废碳粉瓶

当出现 **82.xx 废碳粉瓶即将满**时，请订购替换的废碳粉瓶。

当出现 **82.xx 更换废碳粉瓶**时，请更换废碳粉瓶。

**注意：** 不建议重复使用废碳粉瓶。

部件名称	部件号
废碳粉瓶	C925X76G

## 订购 ADF 替换部件

如果您遇到双重进纸或不能从 ADF 进纸的问题，请订购 ADF 替换部件。

部件名称	部件号
ADF 分离辊	40X6328
ADF 拾纸辊	40X6327