

Руководство по работе с FTP

Предусмотрено сканирование документов с непосредственной передачей на сервер FTP. Предусмотрена возможность сканирования документов только на один адрес FTP в рамках одной операции.

Сканирование с передачей по адресу FTP с использованием клавиатуры

- 1 Загрузите оригинал документа лицевой стороной вверх, короткой стороной вперед в УАПД или лицевой стороной вниз на стекло экспонирования сканера.

Примечание. Не загружайте в УАПД почтовые открытки, фотокарточки, документы небольшого формата, прозрачные пленки, фотобумагу и документы на тонкой бумаге (например, вырезки из журналов). Помещайте такие оригиналы на стекло экспонирования сканера.

- 2 При загрузке документа в УАПД отрегулируйте положение направляющих для бумаги.
- 3 При отображении начального экрана выберите пункт **FTP**.
- 4 Введите адрес FTP.
- 5 Нажмите **Передать**.

Сканирование с передачей по адресу FTP с использованием кода быстрого доступа

Подробнее о создании кодов быстрого набора см. в разделе о создании кодов быстрого доступа.

- 1 Загрузите исходный документ в УАПД лицевой стороной вверх, короткой стороной к УАПД, или на стекло экспонирования сканера лицевой стороной вниз.

Примечание. Не загружайте в УАПД почтовые открытки, фотокарточки, документы небольшого формата, прозрачные пленки, фотобумагу и документы на тонкой бумаге (например, вырезки из журналов). Помещайте такие документы на стекло экспонирования сканера.

- 2 При загрузке документа в УАПД отрегулируйте положение направляющих для бумаги.
- 3 Нажмите **#**, а затем введите номер кода быстрого доступа для адреса FTP.
- 4 Нажмите **Передать**.

Сведения о параметрах FTP

Исходный формат

Эта функция открывает экран для выбора формата копируемых документов.

- Нажмите кнопку "Формат бумаги", чтобы выбрать формат для функции "Исходный формат". Отображается экран FTP с новыми значениями параметров.
- Если для функции "Исходный формат" установлено значение "Смешанный формат", возможно копирование исходных документов смешанных форматов (Letter/Legal).

Двусторонняя печать

Данная функция задает для принтера режим одностороннего или двустороннего (отпечатанного на обеих сторонах листа) оригинала документа. Это позволяет сканеру определить сканируемые страницы для включения в документ.

Прошивка

Позволяет определить расположение переплета исходного документа по длинной или короткой стороне.

Разрешение

Этот параметр позволяет регулировать качество выходного файла. Увеличение разрешения изображения приводит к увеличению размера файла и длительности сканирования оригинала документа. При уменьшении разрешения изображения размер файла уменьшается.

Передать как

Данная функция задает формат выходных данных (PDF, TIFF или JPEG) для отсканированного изображения.

- **PDF** — выходные данные представляют собой один файл.
- **TIFF** — выходные данные представляют собой один файл. Если в меню "Конфигурация" отключен режим "Многостраничные файлы TIFF", выходные данные представляют собой серию одностраничных файлов.
- **JPEG** — каждая страница выходных данных сохраняется в отдельном одностраничном файле. Когда сканируются несколько страниц, выходные данные представляют собой серию одностраничных файлов.
- **Зашифрованный PDF** — создается зашифрованный PDF-файл с защитой от несанкционированного доступа.

Содержимое

Данная функция определяет тип исходного документа. Можно выбрать тип "Текст", "Текст/Фото" или "Фото". При выборе любого типа можно включить или отключить функцию "Цветной". Значения функции "Содержимое" влияют на качество и размер FTP-файла.

- **Текст** — подчеркивается четкость и черный цвет текста по сравнению с белым фоном.
- **Текст/Фото** — применяется для оригиналов документов с текстом и графикой или иллюстрациями.
- **Фотографии** — сообщает сканеру о необходимости тщательной обработки графики и изображений. При выборе данного параметра увеличивается время сканирования, но улучшается цветопередача исходного документа. При этом увеличивается объем сохраняемой информации.
- **Цветной** — устанавливает тип сканирования и выходного FTP-файла. Цветные документы могут быть отсканированы и переданы на узел FTP, на компьютер, по адресу электронной почты или на принтер.

Расширенные функции

При нажатии этой кнопки открывается экран, в котором можно изменить параметры обработки изображений, пользовательского задания, журнала передачи, предварительного просмотра отсканированного изображения, очистки краев и плотности.

- **Доп. парам. обр. изобр.** — служит для настройки следующих функций: "Удаление фона", "Контрастность", "Сканировать от края до края", "Затенение деталей" и "Зеркальное отражение" до копирования документа
- **Пользовательское задание (скомпонованное задание)** — объединяет несколько заданий на сканирование в одно задание
- **Журнал передачи** — печатает журнал передачи и журнал ошибок передачи
- **Предв. просмотр отсканир. изображения** — отображает первые страницы изображения до включения данного изображения в FTP-файл. По завершении сканирования первой страницы сканирование приостанавливается и отображается экран предварительного просмотра изображения.

- **Очистка краев** — стирает пятна и изображения по краям документа. Предусмотрена возможность стирания одинакового поля по всем четырём сторонам документа, а также возможность выбора определенной стороны документа. "Очистка краев" вызывает стирание всех изображений внутри выбранного поля, создавая эффект отсутствия печати в соответствующей области листа бумаги.
- **Плотность** — осуществляет настройку отсканированных документов, делая их более светлыми или темными.